



Note su Solaris 10 10/08



Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054
U.S.A.

N. di parte: 820-6034-11
Ottobre 2008

Copyright 2008 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Tutti i diritti riservati.

Sun Microsystems, Inc. detiene diritti di proprietà intellettuale sulla tecnologia incorporata nel prodotto descritto in questo documento. In particolare e senza limitazione, tali diritti di proprietà intellettuale possono includere uno o più brevetti o brevetti in attesa di registrazione negli Stati Uniti e in altri paesi.

Diritti del governo USA – Software commerciale. Gli utenti governativi sono soggetti all'accordo di licenza standard di Sun Microsystems, Inc. e alle normative FAR e relative integrazioni.

Questa distribuzione può includere materiale sviluppato da terze parti.

Alcune parti di questo prodotto possono derivare dai sistemi Berkeley BSD, concessi in licenza dalla University of California. UNIX è un marchio registrato negli Stati Uniti e in altri paesi ed è distribuito in licenza esclusivamente da X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, il logo Sun, il logo Solaris, il logo Java Coffee Cup, docs.sun.com, Java e Solaris sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. o delle sue consociate negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti i marchi SPARC sono utilizzati su licenza e sono marchi o marchi registrati di SPARC International, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. I prodotti con marchio SPARC sono basati su un'architettura sviluppata da Sun Microsystems, Inc.

OPEN LOOK e l'interfaccia utente grafica SunTM sono state sviluppate da Sun Microsystems, Inc. per i propri utenti e licenziatari. Sun riconosce gli sforzi innovativi di Xerox nella ricerca e nello sviluppo del concetto di interfaccia utente grafica o visuale per l'industria informatica. Sun detiene una licenza non esclusiva di Xerox per la Xerox Graphical User Interface; tale licenza copre anche i licenziatari Sun che implementano le GUI OPEN LOOK e che comunque rispettano gli accordi stabiliti nei contratti di licenza Sun.

I prodotti qui descritti e le informazioni contenute in questo documento sono controllati dalle leggi degli Stati Uniti in materia di esportazione e possono essere soggetti alle leggi relative all'importazione o all'esportazione di altri paesi. Gli usi finalizzati ad armi nucleari, missilistiche, chimiche o biologiche o all'impiego di energia nucleare nel settore marittimo, sia diretti che indiretti, sono rigorosamente proibiti. L'esportazione o la riesportazione in paesi soggetti ad embargo da parte degli Stati Uniti, o verso entità identificate negli elenchi statunitensi di esclusione dall'esportazione, incluse, senza limitazioni, le persone non autorizzate o gli elenchi nazionali specifici, sono rigorosamente proibiti.

QUESTA PUBBLICAZIONE VIENE FORNITA SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO, NÉ ESPLICITE NÉ IMPLICITE, INCLUSE, MA SENZA LIMITAZIONE, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ, IDONEITÀ AD UN DETERMINATO SCOPO O NON VIOLAZIONE, FATTA ECCEZIONE PER LE GARANZIE PREVISTE DALLA LEGGE.

Copyright 2008 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Tous droits réservés.

Sun Microsystems, Inc. détient les droits de propriété intellectuelle relatifs à la technologie incorporée dans le produit qui est décrit dans ce document. En particulier, et ce sans limitation, ces droits de propriété intellectuelle peuvent inclure un ou plusieurs brevets américains ou des applications de brevet en attente aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Cette distribution peut comprendre des composants développés par des tierces personnes.

Certains composants de ce produit peuvent être dérivés du logiciel Berkeley BSD, licenciés par l'Université de Californie. UNIX est une marque déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays; elle est licenciée exclusivement par X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, le logo Solaris, le logo Java Coffee Cup, docs.sun.com, Java et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc., ou ses filiales, aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les produits portant les marques SPARC sont basés sur une architecture développée par Sun Microsystems, Inc.

L'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et Sun a été développée par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et licenciés. Sun reconnaît les efforts de pionniers de Xerox pour la recherche et le développement du concept des interfaces d'utilisation visuelle ou graphique pour l'industrie de l'informatique. Sun détient une licence non exclusive de Xerox sur l'interface d'utilisation graphique Xerox, cette licence couvrant également les licenciés de Sun qui mettent en place l'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et qui, en outre, se conforment aux licences écrites de Sun.

Les produits qui font l'objet de cette publication et les informations qu'il contient sont régis par la législation américaine en matière de contrôle des exportations et peuvent être soumis au droit d'autres pays dans le domaine des exportations et importations. Les utilisations finales, ou utilisateurs finaux, pour des armes nucléaires, des missiles, des armes chimiques ou biologiques ou pour le nucléaire maritime, directement ou indirectement, sont strictement interdites. Les exportations ou réexportations vers des pays sous embargo des Etats-Unis, ou vers des entités figurant sur les listes d'exclusion d'exportation américaines, y compris, mais de manière non exclusive, la liste de personnes qui font objet d'un ordre de ne pas participer, d'une façon directe ou indirecte, aux exportations des produits ou des services qui sont régis par la législation américaine en matière de contrôle des exportations et la liste de ressortissants spécifiquement désignés, sont rigoureusement interdites.

LA DOCUMENTATION EST FOURNIE "EN L'ETAT" ET TOUTES AUTRES CONDITIONS, DECLARATIONS ET GARANTIES EXPRESSES OU TACITES SONT FORMELLEMENT EXCLUES, DANS LA MESURE AUTORISEE PAR LA LOI APPLICABLE, Y COMPRIS NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE A LA QUALITE MARCHANDE, A L'APTITUDE A UNE UTILISATION PARTICULIERE OU A L'ABSENCE DE CONTREFACON.

Indice

Prefazione	15
1 Problemi di installazione	19
Informazioni generali	19
Nuovi requisiti di memoria	19
Modifiche al supporto dell'aggiornamento per le varie versioni di Solaris	20
Supporto dei prodotti non inclusi nell'ambiente operativo Solaris	20
Operazioni preliminari	21
Solaris Live Upgrade e Solaris Zones	21
Limitazioni di Solaris Live Upgrade	21
Uso di Solaris Live Upgrade con una zona radice su un file system ZFS	22
Aggiornamento di un sistema con Solaris Trusted Extensions configurato con zone con etichetta	22
Applicazione di patch alla miniroot sui sistemi SPARC e x86	24
Solaris Data Encryption Supplement negli aggiornamenti di Solaris 10	24
Altre procedure obbligatorie per l'installazione di patch di GNOME Display Manager per Solaris 10 10/08	25
x86: Problemi nella configurazione di rete dei sistemi con schede e _{lx} o pce _{lx}	25
La dimensione predefinita del file system /var non è adeguata	25
x86: Non aggiornare i sistemi Hewlett-Packard (HP) Vectra Serie XU con la versione GG.06.13 del BIOS	27
SPARC: Alcuni firmware di vecchia produzione richiedono l'aggiornamento della flash PROM di avvio	27
La versione 2.1 della Solaris Management Console non è compatibile con le versioni 1.0, 1.0.1 e 1.0.2	28
x86: Un errore del programma per i dispositivi BIOS impedisce il completamento dell'installazione o dell'aggiornamento (6362108)	30
Impossibile creare un archivio Solaris Flash in presenza di zone (6246943)	31
x86: Le workstation Sun Java 2100Z possono generare un errore irreversibile durante	

l'avvio dal DVD del sistema operativo Solaris 10 (6214356)	32
x86: Le console seriali di alcuni sistemi Sun Fire non funzionano (6208412)	34
Il programma di installazione di Solaris con interfaccia grafica può interrompersi sui sistemi con partizioni di avvio fdisk x86 (6186606)	35
Bug di installazione	36
Nota sull'installazione localizzata	36
SPARC: L'installazione boot WAN non riesce per Solaris 10 10/08	36
x86: L'installazione di un archivio Solaris Flash non riesce sulle versioni anteriori a Solaris 10 10/08 (6735181)	38
SPARC: Impossibile usare boot WAN per eseguire un avvio direttamente dal supporto di installazione (6734066)	38
Alcune versioni locali asiatiche non possono essere utilizzate per la procedura JumpStart personalizzata (6681454)	39
PRODRM non è in grado di eliminare la voce di prodreg per Solaris Trusted Extensions (6616592)	39
x86: I controller SATA NVidia non supportano i dispositivi ATAPI (6595488)	39
La finestra dettagliata delle patch negli aggiornamenti è priva della barra di scorrimento (6597686)	40
Errore irreversibile di PCIe se il nodo dev_info non dispone dei dati parent (6517798) ...	41
La partizione Linux non viene visualizzata nel menu di GRUB dopo l'installazione di Solaris (6508647)	41
x86: L'installazione si blocca sui sistemi con 512 Mbyte di memoria (6423854)	42
x86: Errore non valido di /sbin/dhclient durante l'installazione (6332044)	43
x86: L'installazione dal CD sembra bloccarsi quando si sceglie il riavvio (6270371)	43
x86: Il sistema non riesce ad avviarsi dopo un'installazione JumpStart personalizzata (6205478)	44
x86: L'installazione interattiva con interfaccia utente grafica dal DVD non riesce se la variabile boot-device non è impostata (5065465)	45
x86: Le tastiere USB si bloccano durante l'installazione su alcune workstation Dell Precision (4888849)	45
SPARC: Prestazioni di download in rete su hme molto rallentate (4704616)	46
Messaggi di avvertimento durante la creazione di un file system (4189127)	46
Problemi e bug di aggiornamento	47
SUNWsmbar rimuove i file /etc/services e /etc/inet/services durante l'aggiornamento (6756546)	47
I comandi lucreate e lumake non riescono sulle zone non globali (6659451)	48
SPARC: L'aggiornamento con Solaris Live Upgrade da Solaris 8 e Solaris 9 non riesce (6638175)	48

Autorizzazioni errate di /tmp nelle zone non globali dopo Solaris Live Upgrade (6619278)	49
Problemi con l'aggiornamento DSR in presenza di zone (6616788)	50
Problemi di aggiornamento di Solaris Trusted Extensions (6616585)	50
Il sistema non può comunicare con ypbind dopo l'aggiornamento (6488549)	51
L'aggiornamento non riesce sui sistemi in cui sono presenti zone installate ma non avviate	52
L'aggiornamento a Solaris 10 10/08 di un sistema Solaris 10 con zone non globali può produrre un errore nel servizio del file system locale (6428258)	53
Discrepanze negli ID dei dispositivi dopo l'aggiornamento da Solaris 9 9/04	53
Barra di avanzamento non presente nel comando Solaris Live Upgrade luupgrade (6239850)	54
I programmi di disinstallazione obsoleti non vengono rimossi se si esegue un aggiornamento con Solaris Live Upgrade da versioni precedenti di Solaris (6198380)	55
Il file di configurazione pam.conf non viene aggiornato automaticamente dopo un aggiornamento (5060721)	56
Problema di visualizzazione del testo del programma di installazione con Solaris Live Upgrade (4736488)	57
SPARC: La rimozione del pacchetto SUNWjxcft genera un errore durante l'aggiornamento (4525236)	57
L'aggiornamento a Solaris 10 disabilita il daemon della Secure Shell (sshd) (4626093)	58
L'aggiornamento non riesce se la capacità della directory /export è quasi esaurita (4409601)	58
Aggiornamento di server e client diskless (4363078)	59
Altri problemi di installazione	59
Il comando smosservice add non installa i pacchetti indicati con ARCH=all (4871256)	59
I software StarOffice e StarSuite non possono coesistere nello stesso sistema	60
È possibile che vengano installate versioni locali aggiuntive	60
2 Problemi di esecuzione di Solaris	63
Common Desktop Environment	63
La barra trusted scompare dopo la modifica della risoluzione dello schermo (6460624) ...	63
x86: Il comando kdmconfig non crea un file di identificazione del sistema per il server X Xorg (6217442)	64
Eliminazione della funzionalità di esecuzione automatica dei supporti removibili del CDE (4634260)	64
La Sincronizzazione PDA di Solaris non elimina l'ultimo elemento dal desktop (4260435)	65

File system	65
Posizionamento offline del disco primario in un pool radice ZFS in mirroring	65
Luc create non riesce quando il file system di destinazione è ZFS e la versione locale è il giapponese EUC (6750725)	65
boot -L non funziona dopo la conversione da UFS a ZFS (6741743)	66
x86: Impossibile usare il comando reboot per avviare il kernel a 32 bit (6741682)	66
Il comando zpool attach può produrre un pool radice errato (6740164)	67
SPARC: Solaris Live Upgrade non crea il file menu.lst (6696226)	68
Il comando zpool attach non copia le informazioni di bootblock (6668666)	69
x86: Timeout ata durante l'avvio (6586621)	69
zoneadm install non riesce con un'attivazione ZFS legacy (6449301)	71
Problemi di conformità di ZFS e UNIX/POSIX	71
fdisk -E può eliminare i dischi usati da ZFS senza messaggi di avviso (6412771)	72
Problemi con ZFS e prodotti di backup di terze parti	72
La GUI di ZFS dovrebbe controllare /usr/lib/embedded_su all'inizio di tutte le procedure guidate (6326334)	72
Impossibile sincronizzare i file system in caso di errore irreversibile (6250422)	73
L'aggiornamento da alcune versioni di Solaris Express o di Solaris 10 richiede la riattivazione dei file system	73
Le funzioni dell'elenco di controllo di accesso NFSv4 non operano correttamente	73
Problemi di accesso tra client Solaris NFSv4 e server NFSv4	74
Il comando mkfs può non riuscire a creare i file system su dischi molto grandi (6352813)	74
Il crash dump del sistema non riesce sui dispositivi che superano la dimensione di 1 TByte (6214480)	75
L'uso del comando smosservice per l'aggiunta di servizi del sistema operativo genera un messaggio di spazio insufficiente sul disco (5073840)	75
Problemi e bug legati all'hardware	76
x86: i86_mwait non opera in modo corretto (6736444)	76
L2ARC è disabilitato in Solaris 10 10/08 (6730309)	76
Problemi con la scheda HP NC326i e il driver bge (6691658)	76
SPARC: Regressione del 19,55% delle prestazioni del driver NCP (6660074)	77
Impossibile attivare l'unità a dischetti USB (6650724)	77
Messaggio di errore quando si disconnettono i dispositivi di storage USB (6624786)	77
La cache ARC di ZFS alloca memoria nella kernel cage impedendo la riconfigurazione dinamica (6522017)	77
mpathadm non visualizza l'impostazione di bilanciamento del carico specifica per il	

dispositivo	78
Lo strumento di registrazione impedisce l'utilizzo di Power Management con alcuni frame buffer (6321362)	78
SPARC: Le schede di accelerazione Sun Crypto 4000 nelle versioni 1.0 e 1.1 non sono supportate in Solaris 10	79
Alcuni controller USB 2.0 sono disabilitati	79
Dispositivi USB supportati e relative configurazioni degli hub	79
x86: Limitazioni con alcuni driver in Solaris 10	80
Lettori di DVD-ROM/CD-ROM su sistemi senza monitor	80
x86: Necessità di configurazione manuale per l'attivazione di tastiere non inglesi	81
SPARC: Il driver jfca per alcune schede bus collegate a unità nastro può causare errori (6210240)	82
Possibili conflitti tra dispositivi che condividono lo stesso bus (6196994)	82
La funzione DDI hat_getkpfnum() è obsoleta (5046984)	83
Alcuni lettori di DVD e di CD-ROM non consentono l'avvio di Solaris (4397457)	84
Problemi di iPlanet Directory Server 5.1	84
Installazione di Directory Server 5.1	84
Migrazione a Sun Java System Directory Server 5 2005Q1	85
Problemi durante l'esecuzione del debugger	86
Il sistema può entrare in un ciclo infinito se viene modificata la CPU master (4405263) ...	86
Localizzazione	87
Nota sulla traduzione del software in svedese	87
In Trusted Java DS sono presenti più selettori dei metodi di input	88
Metodo di input Wnn8 per il giapponese	88
Impossibile abilitare il metodo di input con i diritti di amministratore principale (6475081)	89
Il nuovo metodo di input ChuYin non è supportato nell'aggiornamento a IIMF revisione 12 (6492129)	89
Al tGr non può essere utilizzato per modificare la modalità in alcune versioni locali russe (6487712)	89
Il testo in lingua araba non compare nelle versioni locali ar	90
La Sincronizzazione PDA di Solaris non supporta lo scambio dei dati con un dispositivo PDA multibyte internazionalizzato (4263814)	90
Vari tipi di carattere arabi non funzionano in GNOME (6384024)	91
Impossibile modificare la lingua di input nelle applicazioni salvate nella sessione (6360759)	91
I tasti di scelta rapida di Mozilla nella versione locale spagnola sono inconsueti e ambigui	

(6288620)	91
Nota sulla migrazione alle versioni locali UTF-8	92
Hardware non disponibile per alcune tastiere tipo 6 e tipo 7	94
Nelle versioni locali europee UTF-8, la funzione di ordinamento non opera correttamente (4307314)	95
Rete	96
x86: Il driver bnx non supporta il chipset Broadcom NetXtreme II 5709 (6637053)	96
SPARC: Errori di collegamento NFS/RDMA (6229077)	96
Il login non riesce sulle destinazioni iSCSI con due portali se uno è errato (6476060)	96
Il dominio DOI non è configurabile (6314248)	97
Nella configurazione predefinita, l'inoltro IP è disabilitato in Solaris 10	97
Le zone non si avviano se il loro indirizzo IP appartiene a un gruppo di multipathing IP con errori (6184000)	97
Problemi irregolari nell'utilizzo di DataDigest (5108515)	98
La configurazione di più tunnel tra due nodi IP con il filtro abilitato può generare una perdita di pacchetti (4152864)	98
Sicurezza	99
Il login senza password non riescono quando pam_ldap è abilitato (6365896)	99
L'uso di parametri non corretti può causare un errore irreversibile in Sun StorEdge T3 (4319812)	99
Gestione dei servizi	99
I prompt di login appaiono prima dell'attivazione dei file system (5082164)	99
Smart card	100
Il sistema non risponde alle smart card (4415094)	100
Comandi e standard di Solaris	100
SPARC: Problemi con le applicazioni non conformi ai mutex allineati su 8 byte (6729759)	100
winbind riporta solo i primi mille utenti di Active Directory	101
PgAdmin III 1.6 non supporta PostgreSQL versione 8.3	101
Le pagine man modificate relative a Solaris Trusted Extensions sono presenti solo nel manuale di riferimento	101
Bash 3.00 non imposta più alcune variabili d'ambiente	102
Il nuovo programma ln richiede l'opzione -f	102
La nuova versione di tcsh non accetta le variabili setenv che contengono trattini o segni di uguale	102
Comportamento modificato in relazione alla condizione EOF nella famiglia getc STDIO	103

Le colonne di output del comando ps sono state allargate	103
Il comando ping -v non funziona con gli indirizzi IPv6 (4984993)	104
Solaris Volume Manager	104
Il comando metat tach di Solaris Volume Manager non viene eseguito correttamente ...	104
Il comando metassist di Solaris Volume Manager non riesce nelle versioni locali non inglesi (5067097)	105
La creazione dei volumi non riesce sui sistemi con dischi non formattati (5064066)	105
I dischi di riserva non operano correttamente quando i volumi RAID-1 (mirror) o RAID-5 di Solaris Volume Manager vengono creati nelle partizioni logiche (4981358)	106
Il comando metadevadm di Solaris Volume Manager non riesce se il nome del dispositivo logico non esiste più (4645721)	106
Il comando metarecover di Solaris Volume Manager non aggiorna lo spazio dei nomi metadb (4645776)	107
Sun Java Desktop System	107
Posta e calendario	107
Problemi di login	108
Guida	108
Mozilla	109
Problemi a livello di sistema	109
Problemi con il Registratore	110
Gli ACL della maschera di Nautilus non sono sincronizzati con le autorizzazioni di gruppo (6464485)	110
strftime(3c) dovrebbe supportare le estensioni GNU in %-m e %-d (6448815)	110
x86: Impossibile configurare l'ingrandimento a schermo intero su un sistema con una sola scheda video	111
Determinate opzioni producono errori nel File manager (6233643)	113
Problemi nella creazione di certi tipi di archivi (5082008)	114
Amministrazione del sistema	114
SPARC: La patch FKU 137137-xx non supporta il software di gestione dei volumi di terze parti	114
Non utilizzare patchadd -M per installare le patch su un sistema con zone non globali ...	114
Il comando ::findleaks non riesce (6720107)	115
Il DVD di Solaris 10 10/08 non viene sempre attivato automaticamente da vold (6712352)	115
Impossibile eseguire il login nella Solaris Management Console dopo aver abilitato Solaris Trusted Extensions (6639493)	116
Possibili errori di zoneadm attach (6550154)	116
Solaris non gestisce la commutazione tra la modalità legacy e quella AHCI con il controller	

SATA (6520224)	116
Applicazione delle patch con attivazione differita (6486471)	117
Errore di determinazione dello stato del file system da parte delle applicazioni a 32 bit con file system di grandi dimensioni (6468905)	118
L'utilizzo di <code>patchadd</code> con l'opzione <code>-R</code> per specificare una directory radice alternativa su sistemi che non supportano le zone dovrebbe essere limitato (6464969)	119
Sun Patch Manager Tool 2.0 non è compatibile con le versioni precedenti	120
Non è possibile eliminare i client diskless esistenti dal sistema (6205746)	120
SPARC: Il comando <code>smosservice delete</code> non rimuove correttamente tutte le directory (6192105)	120
Il comando <code>kill -HUP</code> non produce sempre la rilettura del file di configurazione <code>snmpd.conf</code> da parte dell'agente (4988483)	121
x86: Premendo il tasto F4 durante l'avvio del BIOS, la partizione di servizio non viene avviata (4782757, 5051157)	122
Alcune chiamate ai metodi della API <code>com.sun</code> non riescono con il protocollo di trasporto XML/HTTP (4497393, 4497399, 4497406, 4497411)	122
3 Problemi specifici dei sistemi	123
Riconfigurazione dinamica sui sistemi Sun Fire di fascia alta	123
Problemi software e hardware noti	124
Riconfigurazione dinamica sui sistemi Sun Fire midrange	125
Firmware minimo per il controller di sistema	125
Problemi del software DR	126
Note su Sun Enterprise 10000	127
Requisiti per il processore di servizio	127
Problemi di riconfigurazione dinamica	127
Reti interdominio	129
Variabili della PROM di OpenBoot	129
Riconfigurazione dinamica sui sistemi Sun Enterprise di fascia media	129
Hardware supportato	130
Note sul software	130
Problemi noti	132
4 Prodotti software non più supportati	135
Funzioni che verranno rimosse in una delle prossime versioni	135
Modifica della politica relativa ai componenti open source interni e forniti da terze	

parti	135
Supporto di Mozilla 1.x	135
x86: Driver sbpro	136
CacheFS	136
sdtudctool	136
SPARC: Driver cg6 per le schede grafiche SBus	136
ctlmp e ctlconvert_txt	136
Comando genlayouttbl	136
IP mobile	136
Gnopernicus	137
Server Xsun	137
Common Desktop Environment	137
Visualizzatore di immagini del CDE	137
Applet client di Sun Java System Calendar Server	137
DARPA Trivial Name Server	137
I2O Intelligent I/O	137
Visualizzatore GNOME per i file PDF e PostScript	138
Interfaccia di amministrazione grafica per smartcard	138
Smartcard iButton	138
Smartcard Cyberflex	138
Smartcard PAM	138
Framework per smartcard OCF/SCF	138
API per smartcard SCF	139
Funzionalità server RPL (Remote Program Load)	139
Transizione da ipge a e1000g come driver Ethernet predefinito per i sistemi Sun4V	139
Supporto per Solstice Enterprise Agents	139
32 bit x86: Supporto di xmemfs (Extended Memory File System)	139
Supporto di STSF (Standard Type Services Framework)	140
SPARC: Supporto del driver jfca	140
Supporto dell'opzione -s di zic	140
Supporto della gestione dei volumi rimovibili	140
32 bit x86: Controller e driver	140
64 bit SPARC: Interfaccia ISDN DBRI e chip codec multimediali	141
SPARC: Alcuni driver non saranno più supportati in una delle prossime versioni di Solaris	141
Supporto di ASET (Automated Security Enhancement Tool)	141

Nomi abbreviati per le versioni locali asiatiche in <code>dtlogin</code>	141
Interfacce del daemon di revisione	142
Libreria di supporto runtime Cfront	142
Opzioni hardware del plugin <code>fp</code> di <code>cfgadm</code>	142
Interfacce di allocazione dei dispositivi per il modulo di sicurezza di base (BSM)	142
Interfacce dei driver obsolete	143
Istruzioni per la gestione dei dispositivi in <code>power.conf</code>	145
Dispositivi e driver supportati	145
Interprete FMLI (Form and Menu Language Interpreter)	145
File host in <code>/etc/net/ti*</code>	145
Java 2 Platform, Standard Edition 1.4	146
Parametri per la durata dei ticket Kerberos in <code>krb5.conf</code>	146
Font CID per il coreano	146
Versioni locali legacy o tradizionali non UTF-8	146
Funzioni della libreria dei contatori di prestazioni della CPU (<code>libcpc</code>)	146
Libreria <code>libXinput</code>	148
Name service NIS+ (Network Information Service Plus)	148
Programma di prova <code>nstest</code>	148
Perl versione 5.6.1	148
Strumento di gestione delle patch della Solaris Management Console (Gestione patch) ..	149
Solstice Enterprise Agents	149
Protocollo Router Discovery standalone	149
Interfacce Sun Fire Link	149
Applicazioni di Sun Java Desktop System	149
Tipi di dispositivo Token Ring e FDDI (Fiber Distributed Data Interface)	150
Riconfigurazione dinamica basata su WBEM	150
Interfaccia XIL	150
Utility <code>xetops</code>	151
x86: Moduli DDX, librerie e file correlati per Xsun	151
5 Problemi relativi alla documentazione	153
Elenco delle patch di Solaris 10 10/08	153
Pagine man, sezione 1M: System Administration Commands	153
System Administration Guide: IP Services	153
System Administration Guide: Naming and Directory Services (NIS+)	154

Cessazione della documentazione in lingua svedese	154
La documentazione di Application Server fa riferimento al database Derby al posto di Java DB	154
Documenti contenuti nel CD Software Supplement	154
System Administration Guide: Basic Administration	154
Gestione dei client diskless (procedure)	155
Scheda Iniziate da qui di Solaris 10 e guide all'installazione di Solaris 10	155
Guida all'installazione di Solaris 10: installazioni di base	155
Guida all'installazione di Solaris 10: installazioni di rete	156
Guida all'installazione di Solaris 10: Solaris Live Upgrade e pianificazione degli aggiornamenti	156
Guida all'installazione di Solaris 10: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate	156
Scheda Iniziate da qui di Solaris 10	156
Documentazione e pagine man di Solaris 10	156
A Tabella delle correzioni dei bug integrate nel sistema operativo Solaris 10	157
Bug corretti e integrati	157

Prefazione

Questo documento descrive il sistema operativo Solaris 10 10/08. Per informazioni su Solaris 10 3/05, Solaris 10 3/05 HW1, Solaris 10 3/05 HW2, Solaris 10 1/06, Solaris 10 6/06, Solaris 10 11/06, Solaris 10 8/07 e Solaris 10 5/08 vedere le “Note su Solaris 10 5/08”, numero di parte Sun 820–4531.

Le *Note su Solaris 10 10/08* contengono informazioni dettagliate sui problemi di installazione e di esecuzione del software. Includono inoltre informazioni sulle funzionalità non più supportate dal sistema operativo Solaris™ 10.

Per consultare la versione più recente delle Note su Solaris 10 10/08, ricercare il manuale sul sito <http://docs.sun.com>

Nota – Questa versione di Solaris supporta sistemi che utilizzano le architetture di processore SPARC® e x86: UltraSPARC®, SPARC64, AMD64, Pentium e Xeon EM64T. I sistemi supportati sono indicati nel documento *Solaris 10 Hardware Compatibility List*, disponibile su <http://www.sun.com/bigadmin/hcl>. Questo documento indica tutte le differenze di implementazione tra i diversi tipi di piattaforma.

In questo documento, il termine “x86” si riferisce ai sistemi a 64 bit e a 32 bit che utilizzano processori compatibili con le famiglie di prodotti AMD64 o Intel Xeon/Pentium. Per l'elenco dei sistemi supportati, vedere il documento *Solaris 10 Hardware Compatibility List*.

A chi è destinato questo documento

Queste note si rivolgono agli utenti e agli amministratori di sistema che devono installare e utilizzare Solaris 10.

Manuali correlati

Per l'installazione di Solaris può essere utile consultare anche i seguenti documenti:

- Raccolta su Java Desktop System versione 3 per Solaris 10
- Scheda *Iniziate da qui di Solaris 10*
- *Nuove funzioni di Solaris 10*
- *Guida all'installazione di Solaris 10 10/08: installazioni di base*
- *Guida all'installazione di Solaris 10 10/08: pianificazione dell'installazione e dell'aggiornamento*
- *Guida all'installazione di Solaris 10 10/08: Solaris Live Upgrade e pianificazione degli aggiornamenti*
- *Guida all'installazione di Solaris 10 10/08: installazioni di rete*
- *Guida all'installazione di Solaris 10 10/08: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate*
- *Solaris 10 10/08 Patch List*
- *Solaris 10 System Administrator Collection*

Per informazioni aggiornate sui CERT advisory, vedere il sito Web ufficiale del CERT:
<http://www.cert.org>.

Per alcune configurazioni hardware, l'installazione di Solaris richiede procedure particolari. In questi casi, consultare la documentazione supplementare fornita dal produttore del sistema.

Riferimenti a siti Web di terze parti

Questo documento contiene riferimenti a URL di terze parti che contengono ulteriori informazioni correlate.

Nota – Sun non può essere ritenuta responsabile per la disponibilità dei siti Web di terze parti citati nel presente documento. Sun non dichiara di approvare, né si considera responsabile per i contenuti, la pubblicità, i prodotti o altro materiale disponibile su tali siti o risorse. Sun declina inoltre ogni responsabilità per quanto riguarda eventuali danni, effettivi o presunti, o perdite causati direttamente o indirettamente dall'uso dei contenuti, dei prodotti o dei servizi disponibili su tali siti.

Documentazione, supporto e formazione

Il sito Web di Sun contiene informazioni sulle seguenti risorse aggiuntive:

- Documentazione (<http://www.sun.com/documentation/>)
- Supporto (<http://www.sun.com/support/>)
- Formazione (<http://www.sun.com/training/>)

Convenzioni tipografiche

La tabella seguente descrive le convenzioni tipografiche usate nel manuale.

TABELLA P-1 Convenzioni tipografiche

Carattere tipografico	Uso	Esempio
AaBbCc123	Nomi di comandi, file e directory; messaggi del sistema sullo schermo	Aprire il file <code>.login</code> . Usare <code>ls -a</code> per visualizzare l'elenco dei file. <code>sistema% Nuovi messaggi.</code>
AaBbCc123	Comandi digitati dall'utente, in contrasto con l'output del sistema sullo schermo	<code>sistema% su</code> Password:
<i>aabbcc123</i>	Segnaposto: da sostituire con nomi o valori reali	Per rimuovere un file, digitare <code>rm nomefile</code> .
<i>AaBbCc123</i>	Titoli di manuali, termini citati per la prima volta, parole particolarmente importanti nel contesto	Vedere il Capitolo 6 del <i>Manuale utente</i> . La <i>cache</i> è una copia memorizzata localmente. Questo file <i>non</i> deve essere modificato. Nota: alcuni termini compaiono in grassetto nella visualizzazione in linea

Prompt delle shell

La tabella seguente mostra i prompt predefiniti di UNIX® per l'utente normale e il superutente nelle shell di tipo C, Bourne e Korn.

TABELLA P-2 Prompt delle shell

Shell	Prompt
C shell	nome_sistema%
C shell, superutente	nome_sistema#
Bourne shell e Korn shell	\$
Bourne shell e Korn shell, superutente	#

Problemi di installazione

Questo capitolo fornisce informazioni e descrive i problemi relativi all'installazione del sistema operativo Solaris 10.

Nota – Per controllare quali bug e problemi sono stati risolti e non si applicano più a Solaris 10 10/08, vedere l'[Appendice A](#), “Tabella delle correzioni dei bug integrate nel sistema operativo Solaris 10”.

Informazioni generali

Questa sezione contiene informazioni di carattere generale, ad esempio riguardanti le modifiche al comportamento di Solaris 10.

Nuovi requisiti di memoria

Qui di seguito sono elencati i nuovi requisiti di memoria, minimi e consigliati, per Solaris 10 10/08:

- Per i file system radice UFS:
 - La memoria minima è di 384 Mbyte
 - La memoria consigliata è di 512 Mbyte
- Per i file system radice ZFS:
 - La memoria minima è di 786 Mbyte
 - La memoria consigliata per ottenere buone prestazioni globali con ZFS è di 1 Gbyte

Modifiche al supporto dell'aggiornamento per le varie versioni di Solaris

A partire da Solaris 10 8/07, sui sistemi SPARC, è possibile effettuare l'aggiornamento del sistema operativo Solaris esclusivamente dalle seguenti versioni:

- Solaris 8
- Solaris 9
- Solaris 10

Sui sistemi x86, è possibile effettuare l'aggiornamento del sistema operativo Solaris esclusivamente dalle seguenti versioni:

- Solaris 9
- Solaris 10

Per aggiornare a Solaris 10 10/08 le versioni precedenti a Solaris 8, eseguire prima l'aggiornamento a una delle versioni riportate nell'elenco precedente. Quindi eseguire l'aggiornamento a Solaris 10 10/08.

Supporto dei prodotti non inclusi nell'ambiente operativo Solaris

La compatibilità di Solaris 10 10/08 con le versioni precedenti è stata verificata, in linea con la garanzia di compatibilità di Solaris. Questo significa che tutte le applicazioni, anche di terze parti, conformi all'ABI pubblicata di Solaris possono essere eseguite in Solaris 10 10/08 senza alcuna modifica. Per maggiori informazioni, vedere il programma Solaris Application Guarantee Program su <http://www.sun.com/software/solaris/guarantee.jsp>.

Un sistema può eseguire sia il sistema operativo Solaris che altri prodotti. Questi prodotti possono essere forniti da Sun oppure da altre aziende. Se si aggiorna il sistema a Solaris 10, verificare che anche gli altri prodotti installati siano supportati da questa versione del sistema operativo. A seconda dello stato dei singoli prodotti, è possibile procedere nei seguenti modi:

- Verificare che la versione esistente del prodotto sia supportata da Solaris 10.
- Installare una nuova versione del prodotto supportata da Solaris 10. In alcuni casi è necessario rimuovere la versione precedente del prodotto prima di eseguire l'aggiornamento a Solaris. Per maggiori informazioni, vedere la documentazione del prodotto.
- Rimuovere il prodotto prima di eseguire l'aggiornamento a Solaris 10.

Operazioni preliminari

Questa sezione riporta i problemi di installazione critici da prendere in considerazione prima di eseguire un'installazione o un aggiornamento a Solaris 10. Questi problemi possono avere un impatto tale da impedire la riuscita dell'installazione o dell'aggiornamento. Se il sistema presenta uno dei bug descritti in questa sezione, è consigliabile eseguire le soluzioni raccomandate prima di procedere all'installazione o all'aggiornamento.

Solaris Live Upgrade e Solaris Zones

A partire da Solaris 10 8/07, l'utilizzo di Solaris Live Upgrade con le zone di Solaris è supportato. Per maggiori informazioni vedere l'InfoDoc 206844 in <http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-61-206844-1>.

Limitazioni di Solaris Live Upgrade

Perché Solaris Live Upgrade funzioni correttamente con una data versione del sistema operativo, è necessario installare uno specifico insieme di patch con i numeri di revisione appropriati. Per l'elenco più aggiornato delle patch accedere al sito <http://sunsolve.sun.com>. La versione Solaris 10 10/08 presenta le seguenti limitazioni in relazione a Solaris Live Upgrade:

- Procedere come segue per aggiornare l'ambiente Solaris 8 in uso alla versione Solaris 10 10/08, usando Solaris Live Upgrade:
 - Per i sistemi SPARC: l'aggiornamento con Solaris Live Upgrade da Solaris 8 a Solaris 10 10/08 è supportato. Per informazioni sulle procedure dettagliate per l'utilizzo di Solaris Live Upgrade, vedere http://www.sun.com/bigadmin/features/articles/live_upgrade_patch.jsp.
 - Per i sistemi x86: l'aggiornamento con Solaris Live Upgrade da Solaris 8 a Solaris 10 10/08 non è supportato. È necessario usare la procedura di aggiornamento standard oppure eseguire Solaris Live Upgrade da Solaris 8 a Solaris 9 o Solaris 10. A quel punto sarà possibile eseguire l'aggiornamento con Solaris Live Upgrade da Solaris 10 o Solaris 9 a Solaris 10 10/08.
- Per aggiornare l'ambiente Solaris 9 in uso alla versione Solaris 10 10/08, usando Solaris Live Upgrade, applicare le seguenti patch:
 - Per i sistemi SPARC – 137477-01 o successiva
 - Per i sistemi x86 – 137478-01 o successiva
- Per aggiornare l'ambiente Solaris 10 in uso alla versione Solaris 10 10/08, usando Solaris Live Upgrade, applicare le seguenti patch:
 - Per i sistemi SPARC – 137321-01 o successiva
 - Per i sistemi x86 – 137322-01 o successiva

Queste patch includono la nuova funzionalità p7zip. Solaris Live Upgrade richiede la funzionalità p7zip per supportare l'aggiornamento a Solaris 10 10/08.

Nota – Le informazioni sul livello minimo di patch per Solaris Live Upgrade nell'Infodoc 72099 sono ora incluse nell'Infodoc 206844.

Uso di Solaris Live Upgrade con una zona radice su un file system ZFS

Solaris 10 10/08 consente di installare un file system radice ZFS e configurare la radice di una zona su ZFS. In genere, non ci sono particolari limitazioni per la creazione della radice di una zona su ZFS. Se si utilizza Solaris Live Upgrade, tuttavia, sono supportate solo le seguenti configurazioni per posizionare la radice di una zona su ZFS:

- Se si utilizza un file system radice UFS, tutte le radici delle zone sono su UFS e si esegue una delle seguenti versioni del sistema operativo:
 - Solaris 10 6/06, Solaris 10 11/06, Solaris 10 8/07, Solaris 10 5/08
 - Solaris 10 10/08

È possibile passare a una configurazione in cui il file system radice è ZFS, tutte le radici delle zone sono su ZFS e si esegue la versione Solaris 10 10/08. Successivamente sarà possibile applicare patch a questa configurazione ed eseguire un aggiornamento a future versioni di Solaris 10.

- È possibile installare un sistema Solaris 10 10/08 con un file system radice ZFS e quindi configurare tutte le radici delle zone su ZFS. Le radici delle zone devono trovarsi nello stesso pool del file system radice globale. Successivamente sarà possibile applicare patch a questa configurazione ed eseguire un aggiornamento a future versioni di Solaris 10.

Per istruzioni dettagliate sull'impostazione di queste configurazioni, vedere [“Solaris Installation and Solaris Live Upgrade Requirements for ZFS Support”](#) in *Solaris ZFS Administration Guide*.

Consultare le informazioni in questo capitolo prima di avviare la migrazione a un file system radice ZFS o prima di configurare le zone su un sistema con un file system radice ZFS. Seguire esattamente la procedura consigliata per configurare le zone su un sistema con un file system radice ZFS per avere la certezza di poter usare Solaris Live Upgrade su quel sistema.

Aggiornamento di un sistema con Solaris Trusted Extensions configurato con zone con etichetta

I sistemi Solaris configurati con Solaris Trusted Extensions utilizzano le zone non globali. L'aggiornamento di questi sistemi è analogo a quello di un sistema Solaris che utilizza le zone e presenta gli stessi problemi.

- **Zone ZFS** – I sistemi Solaris che contengono zone ZFS non possono attualmente essere aggiornati. Sui sistemi Solaris Trusted Extensions che contengono zone ZFS, l'alternativa consiste nel ricreare le zone. Per ricreare le zone, procedere come segue:
 1. Per prima cosa eseguire un backup di tutti i dati con il comando `tar -T`.
 2. Quindi eliminare le zone.
 3. Aggiornare il sistema e riconfigurare tutte le zone.
 4. Una volta che le zone sono state configurate, ripristinare tutti i dati.
- **Dominio NFSv4** – Dopo l'aggiornamento, quando si riattivano le singole zone con etichetta, verrà richiesto l'inserimento del dominio NFSv4. Per evitare questa richiesta, prima dell'aggiornamento aggiungere il valore corretto di `NFSMAPID_DOMAIN` al file `/etc/default/nfs` in ogni zona con etichetta. Per maggiori informazioni, vedere la CR 5110062.
- **Live Upgrade** – Sono presenti due bug di Live Upgrade sui sistemi Solaris che utilizzano le zone:
 - “I comandi `lucreate` e `lumake` non riescono sulle zone non globali (6659451)” a pagina 48
 - “Autorizzazioni errate di `/tmp` nelle zone non globali dopo Solaris Live Upgrade (6619278)” a pagina 49

Questi bug interessano anche la procedura Live Upgrade dei sistemi configurati con Solaris Trusted Extensions. Anche le soluzioni al problema sono le stesse.

- **Servizio di denominazione** – Se al momento dell'installazione il sistema era stato configurato per l'utilizzo di un servizio di denominazione diverso da quello utilizzato durante l'aggiornamento, la zona globale potrebbe non utilizzare il servizio di denominazione corretto dopo l'avvio.

Ad esempio, se al momento dell'installazione era stato specificato il servizio di denominazione NIS ma il sistema è stato successivamente configurato come client LDAP, l'avvio con `luactivate` potrebbe ripristinare NS come servizio di denominazione della zona globale. Questa condizione è dovuta alla CR 6569407.

Per risolvere il problema, impostare il collegamento simbolico del file `name_service.xml` nella directory `/var/svc/profile` in modo che punti al file xml corretto per il servizio di denominazione in uso. Ad esempio, se durante l'installazione era stato specificato il servizio di denominazione NIS, `name_service.xml` dovrà essere un collegamento simbolico a `ns_nis.xml`. Se il sistema era stato successivamente configurato come client LDAP, e LDAP era in uso al momento di Live Upgrade, digitare il seguente comando:

```
# ln -fs ns_ldap.xml name_service.xml
```

Eseguire il comando prima di avviare Live Upgrade o prima di eseguire `lucreate`. In alternativa, se il comando non è stato eseguito prima di `lucreate`, procedere come segue dopo aver eseguito `luactivate`:

1. Attivare con `lumont` il nuovo ambiente di boot:

- ```
lumount <nome_BE>
```
2. Spostarsi nella directory `/var/svc/profile` dell'ambiente di boot.  

```
cd /.alt.<nome_BE>/var/svc/profile
```
  3. Eseguire il collegamento appropriato di `name_service.xml`. Ad esempio:  

```
ln -fs ns_ldap.xml name_sevice.xml
```
  4. Attivare l'ambiente di boot con `lumount`.  

```
lumount <nome_BE>
```

---

**Nota** – Se il sistema è stato avviato senza eseguire i punti indicati in precedenza, sarà necessario avviare manualmente i servizi client SMF legati al servizio di denominazione appropriato.

---

## Applicazione di patch alla miniroot sui sistemi SPARC e x86

Le procedure per l'utilizzo di `patchadd` con l'opzione `-C` che specifica una destinazione per applicare le patch a una miniroot su un sistema SPARC o x86 sono state modificate. Ora è necessario decomprimere la miniroot, applicare le patch e quindi ricomprimere la miniroot.

Per maggiori informazioni, vedere:

- Capitolo 5, “Installazione in rete da DVD (procedure)” in *Guida all'installazione di Solaris 10 10/08: installazioni di rete*
- Capitolo 6, “Installazione in rete da CD (procedure)” in *Guida all'installazione di Solaris 10 10/08: installazioni di rete*
- Capitolo 7, “Applicazione di patch all'immagine della miniroot (procedure)” in *Guida all'installazione di Solaris 10 10/08: installazioni di rete*

## Solaris Data Encryption Supplement negli aggiornamenti di Solaris 10

A partire da Solaris 10 8/07, i pacchetti del Solaris Data Encryption Supplement sono inclusi per impostazione predefinita in Solaris 10. Non è più necessario scaricare e installare i pacchetti.



## Altre procedure obbligatorie per l'installazione di patch di GNOME Display Manager per Solaris 10 10/08

Le seguenti patch vengono applicate per risolvere i problemi riportati nei CR 6277164 e 6214222:

- Patch con ID 119366-05 per i sistemi SPARC
- Patch con ID 119367-05 per i sistemi x86

Le sezioni seguenti indicano le procedure aggiuntive richieste per risolvere in modo completo i problemi rilevati. Per maggiori informazioni, consultare la sezione Special Install Instructions del README relativo a queste patch.

### x86: Problemi nella configurazione di rete dei sistemi con schede `elx` o `pcelx`

L'installazione dei sistemi con scheda di rete `elx` o `pcelx` non riesce. Durante la configurazione della scheda di rete, può essere visualizzato il seguente messaggio di errore:

```
WARNING: elx: transmit or jabber underrun: d0<UNDER, INTR, CPLT>
```

Per maggiori informazioni, vedere le pagine [man `elxl\(7D\)`](#) o [man `pcelx\(7D\)`](#).

**Soluzione.** Installare ed eseguire il software su sistemi che non possiedono schede di rete `elx` o `pcelx`.

### La dimensione predefinita del file system `/var` non è adeguata

La dimensione predefinita del file system `/var` può rivelarsi insufficiente quando il file system `/var` si trova su una slice separata.

È necessario specificare manualmente una dimensione superiore per il file system `/var`.

---

**Nota** – Se il file system `/var` non si trova in una slice o in una partizione separata, il problema non si presenta.

---

**Soluzione.** Scegliere una delle soluzioni seguenti.

- Se si utilizza il programma di installazione di Solaris con interfaccia grafica, procedere come segue.

1. Iniziare l'installazione.
2. Nella schermata di selezione del tipo di installazione, scegliere l'installazione personalizzata.

Il programma di installazione di Solaris visualizza una serie di schermate che permettono di personalizzare le versioni locali del software, i prodotti e la configurazione dei dischi.

3. Nella schermata Configurazione dei file system, selezionare Modifica.

Viene visualizzata la schermata di configurazione dei dischi.

4. Digitare `/var` nella colonna File system di una slice specifica e fare clic su Applica.

Il programma di installazione suggerisce una dimensione predefinita per il file system `/var`.

5. Modificare il valore della colonna Dimensione per il file system `/var` impostando un valore doppio della dimensione assegnata.

Ad esempio, se il programma di installazione assegna 40 Mbyte di spazio, impostare il valore Dimensione su 80.

6. Completare l'installazione.

- Se si utilizza il programma di installazione di Solaris con interfaccia a caratteri, procedere come segue.

1. Iniziare l'installazione.

2. Nella schermata di selezione del tipo di installazione, scegliere l'installazione personalizzata.

Il programma di installazione di Solaris visualizza una serie di schermate che permettono di personalizzare le versioni locali del software, i prodotti e la configurazione dei dischi.

3. Nella schermata Configurazione dei file system, selezionare l'opzione Configurazione automatica.

Viene visualizzata la schermata di configurazione dei dischi.

4. Digitare `/var` nella colonna File System di una slice specifica.

Il programma di installazione suggerisce una dimensione predefinita per il file system `/var`.

5. Premere `F4_Customize` per personalizzare la dimensione del file system `/var`.

6. Modificare il valore della colonna Dimensione per il file system `/var` impostando un valore doppio della dimensione assegnata.

Ad esempio, se il programma di installazione assegna 40 Mbyte di spazio, impostare il valore Dimensione su 80.

7. Completare l'installazione.

- Se si sta utilizzando il programma JumpStart personalizzato, usare la parola chiave `filesys` nel profilo per impostare la dimensione del file system `/var`. L'esempio seguente imposta la dimensione del file system `/var` nella slice 5 a 256 Mbyte.

```
filesys c0t0d0s5 256 /var
```

## x86: Non aggiornare i sistemi Hewlett-Packard (HP) Vectra Serie XU con la versione GG.06.13 del BIOS

Solaris 10 include una funzione che permette di installare partizioni di grandi dimensioni. Per poterla utilizzare, tuttavia, il BIOS di sistema deve supportare il meccanismo di accesso LBA (Logical Block Addressing). La versione GG.06.13 del BIOS non supporta l'accesso LBA. I programmi di avvio di Solaris non sono in grado di gestire questo conflitto. Il problema può riguardare anche altri sistemi HP Vectra.

Eseguito questo aggiornamento, il sistema HP non riuscirà ad avviarsi. Sullo schermo comparirà soltanto il cursore lampeggiante.

**Soluzione.** Non aggiornare a Solaris 10 i sistemi HP Vectra Serie XU che utilizzano la versione GG.06.13 del BIOS. Tali sistemi non sono più supportati in questa versione del software.

In caso di aggiornamento, utilizzare il dischetto o il CD di avvio per riavviare il sistema, poiché i percorsi di avvio non utilizzano il codice del disco rigido. Quindi, selezionare il disco rigido come dispositivo di avvio al posto della rete o del lettore di CD-ROM.

## SPARC: Alcuni firmware di vecchia produzione richiedono l'aggiornamento della flash PROM di avvio

Sui sistemi SPARC, Solaris 10 viene eseguito solo nella modalità a 64 bit. Alcuni sistemi Sun4U™ possono richiedere un aggiornamento a un livello superiore del firmware OpenBoot™ nella flash PROM per poter eseguire il sistema operativo nella modalità a 64 bit. L'aggiornamento della flash PROM può essere necessario per i seguenti sistemi:

- Ultra™ 2
- Ultra 450 e Sun Enterprise™ 450
- Sun Enterprise 3000, 4000, 5000 e 6000

La tabella seguente elenca i sistemi UltraSPARC e le versioni minime del firmware richieste per l'esecuzione di Solaris 10 a 64 bit. La colonna *Tipo di sistema* indica l'output del comando `uname -i`. È possibile determinare la versione del firmware eseguendo il comando `prtconf -v`.

TABELLA 1-1 Versioni minime del firmware richieste per eseguire Solaris a 64 bit sui sistemi UltraSPARC

| Tipo di sistema da uname -i | Versione minima firmware da prtconf -V |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| SUNW,Ultra-2                | 3.11.2                                 |
| SUNW,Ultra-4                | 3.7.107                                |
| SUNW,Ultra-Enterprise       | 3.2.16                                 |

Se il sistema in uso non compare nella tabella, non richiede un aggiornamento della flash PROM. Per istruzioni sull'aggiornamento flash della PROM, vedere una versione del manuale Solaris 8 Sun Hardware Platform Guide su <http://docs.sun.com>.

**Nota** – L'aggiornamento del firmware sui sistemi SPARC e x86 può produrre un significativo aumento delle prestazioni. Vedere la sezione Firmware nell'area dedicata alle patch di BigAdmin in <http://www.sun.com/bigadmin/patches/overview.jsp>. Vedere anche la sezione delle FAQ in <http://www.sun.com/bigadmin/patches/firmware/faq.jsp>.

## La versione 2.1 della Solaris Management Console non è compatibile con le versioni 1.0, 1.0.1 e 1.0.2

La Solaris Management Console 2.1 non è infatti compatibile con le versioni 1.0, 1.0.1 e 1.0.2. Se occorre eseguire un aggiornamento a Solaris 10 e sul sistema è installata la Solaris Management Console 1.0, 1.0.1 o 1.0.2, occorre prima disinstallare questo software. È possibile che la Solaris Management Console sia presente sul sistema se erano stati installati i prodotti SEAS 2.0, SEAS 3.0 o Solaris 8 Admin Pack.

**Soluzione.** Scegliere una delle seguenti procedure:

- Prima di eseguire l'aggiornamento, usare il comando `/usr/bin/prodreg` per disinstallare completamente la Solaris Management Console.
- Se l'aggiornamento a Solaris 10 è stato eseguito senza disinstallare la Solaris Management Console 1.0, 1.0.1 o 1.0.2, sarà prima necessario rimuovere tutti i pacchetti di questo software. Per rimuovere i pacchetti, usare il comando `pkgrm` anziché il comando `prodreg`. Seguire attentamente l'ordine di rimozione dei pacchetti. Procedere come segue:
  1. Diventare superutente.
  2. Digitare il comando seguente:

```
pkginfo | grep "Solaris Management Console"
```

I nomi dei pacchetti indicati nell'output che non iniziano con "Solaris Management Console 2.1" identificano i pacchetti della versione 1.0.

3. Usare il comando `pkgrm` per rimuovere tutte le istanze dei pacchetti della Solaris Management Console 1.0 nell'ordine seguente:

---

**Nota** – Non rimuovere i pacchetti la cui descrizione contiene la dicitura “Solaris Management Console 2.1”. Ad esempio, `SUNWmc . 2` può indicare un pacchetto della Solaris Management Console 2.1.

Se l'output di `pkginfo` evidenzia la presenza di più versioni dei pacchetti della Solaris Management Console 1.0, usare il comando `pkgrm` per rimuovere entrambe le versioni. Rimuovere prima il pacchetto originale. Quindi, rimuovere il pacchetto contrassegnato con un numero alla fine. Ad esempio, se nell'output di `pkginfo` compaiono i pacchetti `SUNWmcman` e `SUNWmcman . 2`, rimuovere prima `SUNWmcman` e quindi `SUNWmcman . 2`. Non usare `prodreg`.

---

```
pkgrm SUNWmcman
pkgrm SUNWmcapp
pkgrm SUNWmcsvr
pkgrm SUNWmcsvu
pkgrm SUNWmc
pkgrm SUNWmcc
pkgrm SUNWmcsws
```

4. In una finestra di terminale, digitare il comando seguente:

```
rm -rf /var/sadm/pkg/SUNWmcapp
```

A questo punto, la Solaris Management Console 2.1 dovrebbe funzionare correttamente. Per le successive attività di manutenzione, o se la Solaris Management Console 2.1 non dovesse funzionare correttamente, rimuovere la Solaris Management Console 2.1. Reinstallare il software con la procedura seguente:

1. Usare il comando `pkgrm` per rimuovere tutti i pacchetti della Solaris Management Console 2.1 e i pacchetti dipendenti nell'ordine seguente:

---

**Nota** – Se sono installate più istanze dei pacchetti della Solaris Management Console 2.1, ad esempio `SUNWmc` e `SUNWmc . 2`, rimuovere prima `SUNWmc` e quindi `SUNWmc . 2`. Non usare `prodreg`.

---

```
pkgrm SUNWpmgr
pkgrm SUNWrmui
pkgrm SUNWlvmg
pkgrm SUNWlvma
pkgrm SUNWlvmr
pkgrm SUNWdcLnt
pkgrm SUNWmga
```

```
pkgrm SUNWmgapp
pkgrm SUNWmcdev
pkgrm SUNWmcex
pkgrm SUNWwbmc
pkgrm SUNWmc
pkgrm SUNWmcc
pkgrm SUNWmccom
```

2. Inserire il CD Solaris 10 Software - 4 nel lettore di CD-ROM. Digitare il comando seguente in una finestra di terminale.

```
#
cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Product
pkgadd -d . SUNWmccom SUNWmcc SUNWmc SUNWwbmc SUNWmcex SUNWmcdev \
 SUNWmgapp SUNWmga SUNWdcInt SUNWlvmr SUNWlvma SUNWlvmg SUNWpmgr \
 SUNWrmui
```

Questo comando rimuove tutte le versioni precedenti della Solaris Management Console. A questo punto, la Solaris Management Console 2.1 funzionerà correttamente.

## x86: Un errore del programma per i dispositivi BIOS impedisce il completamento dell'installazione o dell'aggiornamento (6362108)

In determinate occasioni, il programma per i dispositivi BIOS (`/sbin/biosdev`) produce un errore che impedisce di completare l'installazione o l'aggiornamento. L'errore si può verificare in una delle seguenti situazioni:

- È stata applicata la patch con ID 117435-02 ma il sistema non è stato riavviato.
- Il sistema contiene due o più dischi identici con partizioni `fdisk` identiche.

Viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

```
biosdev: Could not match any!!
```

**Soluzione.** Accertarsi di riavviare il sistema dopo l'applicazione della patch 117435-02. Verificare che i dischi identici da utilizzare per l'installazione o l'aggiornamento presentino layout delle partizioni `fdisk` differenti.

L'esempio seguente descrive un sistema dotato di due dischi con un layout identico delle partizioni `fdisk`. Per modificare il layout, procedere come segue.

1. Diventare superutente.
2. Avviare il programma di manutenzione dei dischi.

```
format
```

Viene visualizzato un elenco dei dischi disponibili sul sistema.

3. Digitare il numero del disco di cui modificare la partizione fdisk.
4. Dall'elenco delle opzioni, scegliere fdisk.

Vengono visualizzate le informazioni sulla partizione e varie opzioni relative a fdisk.

5. Per modificare il layout del disco, procedere con uno dei seguenti metodi:
  - Per specificare una differente partizione attiva, premere 2.
  - Per aggiungere un'altra partizione, premere 1.
  - Per eliminare una partizione inutilizzata, premere 3.
6. Per salvare le modifiche ed uscire dal menu di fdisk, premere 5.
7. Per uscire dal programma di manutenzione del disco, scegliere Quit.
8. Riavviare il sistema.
9. Dopo il riavvio, verificare che il messaggio di errore non si ripresenti. Come superutente, digitare il seguente comando:

```
/sbin/biosdev
```

Se il messaggio di errore viene ancora generato, ripetere la procedura ma selezionare un'opzione diversa al punto 5.

10. Se il sistema contiene altri dischi identici con lo stesso layout della partizione fdisk, ripetere i punti 1-9 per tali dischi. Se il sistema non contiene altri dischi identici, procedere con l'installazione o l'aggiornamento di Solaris.

## Impossibile creare un archivio Solaris Flash in presenza di zone (6246943)

A partire dalla versione corrente di Solaris, non è possibile creare in modo corretto un archivio Solaris Flash quando è installata una zona non globale. La funzione Solaris Flash non è attualmente compatibile con la funzione Solaris Zones.

Non è possibile utilizzare il comando `flar create` per creare un archivio Solaris Flash nelle seguenti condizioni:

- In qualsiasi zona non globale
- Nella zona globale se sono presenti zone non globali

Quando si crea un archivio Solaris Flash in queste condizioni, l'archivio risultante non viene installato in modo corretto.

**Soluzione.** Può essere possibile creare un archivio Solaris Flash di un sistema su cui sono presenti zone se queste ultime sono tutte arrestate. Per maggiori informazioni, vedere <http://balrog.east/%7Ejvictor/Solaris/S10/Zones/FlarZone.html>.

## x86: Le workstation Sun Java 2100Z possono generare un errore irreversibile durante l'avvio dal DVD del sistema operativo Solaris 10 (6214356)

Il firmware dell'unità DVD combinata delle workstation Sun Java 2100Z può causare un errore irreversibile del sistema. L'errore si verifica quando si avvia la workstation dal DVD del sistema operativo Solaris 10. Dopo la comparsa del messaggio iniziale sul kernel, viene visualizzato molto brevemente il seguente messaggio:

```
panic[cpu0]/thread=fec1be20: mod_hold_stub:
Couldn't load stub module sched/TS_DTBL
fec25cb0 genunix:mod_hold_stub+139 (fec04088, 63, fea11)
fec25cc4 unix:stubs_common_code+9 (1, 8, fec026e4)
fec25ce4 unix:disp_add+3d (fec026dc)
fec25d00 genunix:mod_installsched+a4 (fef01530, fef01518)
fec25d20 genunix:mod_install+2f (fef01518, fec25d3c,)
fec25d2c TS:_init+d (0, d6d89c88, fec25d)
fec25d3c genunix:modinstall+d9 (d6d89c88)
fec25d50 genunix:mod_hold_installed_mod+2e (d6d77640, 1, fec25d)
fec25d7c genunix:modload+ac (fec026c4, fec26c4)
fec25d98 genunix:scheduler_load+3d (fec026c4, fec026dc)
fec25db4 genunix:getcid+50 (fec026c4, fec28514)
fec25dcc unix:dispinit+df (fec25ddc, fe814ba9)
fec25dd4 unix:startup_modules+d5 (fec25dec, fe8cac37)
fec25ddc unix:startup+19 (fe800000, 166130, 7)
fec25dec genunix:main+16 ()
```

A questo punto il sistema si ripristina automaticamente.

**Soluzione.** Scegliere una delle seguenti opzioni:

**Soluzione 1.** Modificare alcune impostazioni di configurazione del BIOS. Questa soluzione temporanea permette di completare l'installazione di Solaris 10. Può tuttavia peggiorare le prestazioni di lettura del DVD. Procedere come segue:

1. Durante il processo di avvio del sistema, premere F2 al prompt per accedere al programma di configurazione.

Sullo schermo sono presentate varie opzioni sul tipo di collegamento, simili a quelle dell'esempio seguente:

```
Primary Master []
Primary Slave []
Secondary Master [CD-ROM]
Secondary Slave []
```

2. Scegliere il tipo di collegamento per il lettore di DVD selezionando il tipo di collegamento per CD-ROM.



---

**Nota** – La schermata può presentare diversi tipi di collegamento per i CD-ROM, ad esempio se il sistema dispone di più unità ottiche. Se necessario, aprire il sistema per determinare il punto di collegamento del lettore di DVD. Selezionare il tipo di collegamento corretto per il lettore di DVD.

---

3. Dopo aver scelto il tipo di collegamento per CD-ROM appropriato, premere Invio.  
Compare la schermata successiva con l'opzione Type: [Auto] automaticamente selezionata.
4. Premere due volte la barra spaziatrice per cambiare la selezione in Type: [CD-ROM] .
5. Usare i tasti freccia per selezionare Transfer Mode.
6. Premere Invio per visualizzare un elenco delle altre opzioni disponibili.
7. Usare i tasti freccia per selezionare Standard, quindi premere Invio per accettare la selezione.
8. Premere F10 per salvare le modifiche alla configurazione e uscire dal programma di configurazione del BIOS.

Il sistema si riavvia.

**Soluzione 2.** Aggiornare il firmware dell'unità DVD combinata alla versione 1.12. Questa opzione richiede che l'unità DVD combinata sia collegata a un sistema che esegue Microsoft Windows. Procedere come segue.

1. Rimuovere il lettore di DVD combinato dalla workstation Sun Java 2100z. Per istruzioni sulla rimozione corretta dell'unità, vedere il manuale utente della workstation.
2. Collegare l'unità a un sistema che utilizzi Microsoft Windows. Se necessario, cambiare le impostazioni dei jumper master e slave del dispositivo.
3. Accedere al centro di download di AOpen su <http://download.aopen.com.tw/default.aspx>.
4. Cercare il firmware del proprio lettore di DVD usando le seguenti informazioni:
  - Prodotto: Unità combinate
  - Modello: COM5232/AAH
  - Categorie: Firmware
5. Scaricare e installare la versione R1.12 del firmware.
6. Reinstallare l'unità sulla workstation. Se necessario, ripristinare le impostazioni originali dei jumper master e slave.

---

**Nota** – È possibile che sul sito siano già disponibili versioni più aggiornate del firmware. Le verifiche eseguite da Sun confermano che la versione 1.12 risolve il problema dell'errore irreversibile. Sun non è in grado di confermare se le revisioni del firmware successive alla 1.12 risolvano ugualmente il problema.

---

## **x86: Le console seriali di alcuni sistemi Sun Fire non funzionano (6208412)**

Nella configurazione predefinita, la console seriale (ttya) non funziona sui seguenti sistemi Sun Fire:

- Sun Fire V20z
- Sun Fire V40z
- Sun Fire V60x
- Sun Fire V65x

Per usare la console seriale, è necessario configurare manualmente il BIOS del sistema.

**Soluzione.** Questa soluzione richiede che il sistema disponga di una tastiera e di un monitor Sun. Procedere come segue:

1. Avviare il sistema.
2. Durante il processo di avvio del sistema, premere F2 al prompt per accedere al BIOS Phoenix.
3. Nella sezione Peripherals, cambiare l'impostazione della porta di comunicazione da disabilitata ad abilitata.
4. Salvare la configurazione e avviare il sistema.
5. Usare il comando eeprom per cambiare il dispositivo di input e il dispositivo di output in ttya.

---

**Nota** – La pressione dei tasti Stop e N all'avvio del sistema per ripristinare il firmware di basso livello alle impostazioni predefinite non funziona su questi sistemi.

---

## Il programma di installazione di Solaris con interfaccia grafica può interrompersi sui sistemi con partizioni di avvio fdisk x86 (6186606)

Il programma di installazione di Solaris con interfaccia grafica può interrompersi se sul sistema è presente una partizione di avvio x86. Il problema si verifica se la partizione di avvio x86 era stata creata con il programma di installazione di Solaris con interfaccia a caratteri. Viene visualizzato il seguente messaggio di errore.

```
Default layout will not work on this system.
Error:
Error: ERROR: Could not create explicit fdisk partition on c0t0d0,
requested cylinders 14581 - 14597 in use by fdisk partition 1
Error:
Error: ERROR: System installation failed
Pfinstall failed. Exit stat= java.lang.UNIXProcess@a89ce3 2
artition on c0t0d0, requested cylinders 14581 - 14597 in use by fdisk
partition 1 ERROR: System installation failed
```

**Soluzione.** Scegliere una delle soluzioni seguenti.

**Soluzione 1.** Quando il programma di installazione chiede di selezionare un tipo di installazione, selezionare l'opzione 3 per l'installazione interattiva con interfaccia a caratteri (sessione desktop).

**Soluzione 2.** Se si utilizza il programma di installazione di Solaris con interfaccia grafica, procedere come segue.

1. Iniziare l'installazione.
2. Alla richiesta di selezionare il tipo di installazione, scegliere l'installazione personalizzata.  
Le schermate dell'installazione personalizzata richiedono informazioni sulle versioni locali, sul software e sui dischi da installare.
3. Rispondere alle domande con le informazioni appropriate per il sistema.
4. Nella schermata di selezione fdisk, selezionare il disco che contiene la partizione di avvio x86.
5. Rimuovere la partizione di avvio x86 selezionando la voce UNUSED (non utilizzata) nel menu.
6. Aggiungere la partizione di avvio x86 modificando di nuovo l'impostazione UNUSED in x86boot.
7. Continuare l'installazione.

## Bug di installazione

Qui di seguito sono riportati i bug che si verificano nell'installazione di Solaris 10.

### Nota sull'installazione localizzata

Nelle versioni locali EUC o ISO8859 viene sempre eseguito il programma di installazione di Solaris localizzato. Di conseguenza, il log di installazione utilizza la codifica EUC o ISO8859.

**Soluzione.** Quando si esegue l'installazione tramite terminale con l'interfaccia dalla riga di comando localizzata, la versione locale del terminale deve essere EUC o ISO8859.

### SPARC: L'installazione boot WAN non riesce per Solaris 10 10/08

L'installazione non riesce quando si installa l'immagine di boot WAN da Solaris 10 10/08. Viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

```
boot_file=/wanboot/wanboot.u-137111-04
root_file=/miniroot/miniroot.s10-1008
```

**Soluzione.** Per procedere con l'installazione è necessario applicare alcune patch all'immagine della miniroot di Solaris 10 10/08. Procedere come segue per applicare le patch a un'immagine di miniroot per l'installazione in rete:

---

**Nota** – Per utilizzare questa procedura è necessario disporre di un sistema accessibile in rete che esegua la versione corrente di Solaris.

---

1. Effettuare il login come superutente sul sistema che esegue la versione corrente di Solaris, o assumere un ruolo equivalente.
2. Spostarsi nella directory `Tools` dell'immagine di installazione che è stata creata.

```
cd percorso-server-inst/dir_inst_remota/Solaris_10/Tools
```

```
percorso-server-inst Specifica il percorso del server di installazione della rete, ad
 esempio, /net/server-inst-1.
```

3. Creare una nuova immagine di installazione sul sistema che esegue la versione corrente di Solaris.

```
./setup_install_server dir_inst_remota
```

```
dir_inst_remota Specifica il percorso in cui creare la nuova immagine di installazione
 sul sistema che esegue la versione corrente di Solaris
```

Questo comando crea una nuova immagine di installazione sulla versione corrente di Solaris. Per applicare le patch a questa immagine, è necessario posizionarla temporaneamente su un sistema che esegue la versione corrente di Solaris.

4. Sul sistema che esegue la versione corrente di Solaris, decomprimere l'archivio di avvio per l'installazione di rete.

```
/boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia dir_inst_remota \
dir_destinazione
```

*dir\_inst\_remota* Specifica il percorso dell'immagine di installazione di rete sul sistema che esegue la versione corrente di Solaris.

*dir\_destinazione* Specifica il percorso della directory che deve contenere l'archivio di avvio decompresso.

5. Sul sistema che esegue la versione corrente di Solaris, applicare le patch all'archivio di avvio che è stato decompresso.

```
patchadd -C dir_destinazione percorso/ID-patch
```

*percorso* Specifica il percorso della patch da aggiungere, ad esempio `/var/sadm/spool`.

*ID-patch* Specifica l'ID delle patch da applicare.

È possibile specificare più di una patch con l'opzione `patchadd -M`. Per maggiori informazioni, vedere la pagina [man patchadd\(1M\)](#).




---

**Avvertenza** – Prima di usare il comando `patchadd -C`, leggere le istruzioni del file README delle patch o contattare il servizio di assistenza Sun.

---

6. Sul sistema che esegue la versione corrente di Solaris, comprimere l'archivio di avvio.

```
/boot/solaris/bin/root_archive packmedia dir_inst_remota \
dir_destinazione
```

7. Copiare gli archivi a cui sono state applicate le patch nell'immagine di installazione del server di installazione.

```
cd dir_inst_remota
find boot Solaris_10/Tools/Boot | cpio -pdum \
percorso-server-inst/dir_installazione
```

## **x86: L'installazione di un archivio Solaris Flash non riesce sulle versioni anteriori a Solaris 10 10/08 (6735181)**

Se si sta installando un archivio Solaris Flash da una versione anteriore a Solaris 10 10/08, l'installazione dell'archivio non riesce. A partire da Solaris 10 10/08, se l'archivio proviene dalla versione Solaris 10 10/08 o successiva, l'archivio può essere installato. Viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

```
bootadm: biodev command failed for disk:
/dev/dsk/<c0t2d0s0>.
bootadm: ls_bootdisk(): cannot determine BIOS disk ID "hd?" for disk:
/dev/dsk/<c0t2d0s0>
bootadm: get_grubroot(): cannot get (hd?, ?,?) for menu. menu not on bootdisk:
/dev/rdisk/<c0t2d0s0>
```

**Soluzione.** Scegliere una delle seguenti procedure:

- Installare un archivio Solaris Flash dalla versione Solaris 10 10/08 o successiva.
- Se è necessario installare un archivio Solaris Flash proveniente da una versione precedente, avviare il sistema con la versione precedente ed estrarre l'archivio.

## **SPARC: Impossibile usare boot WAN per eseguire un avvio direttamente dal supporto di installazione (6734066)**

L'installazione non riesce se si cerca di avviare il sistema con il comando seguente:

```
boot -F wanboot -vV -o prompt
```

Viene prodotto un errore irreversibile di sistema. Viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

```
wanboot: panic - boot: can't alloc ramdisk memory
```

Il problema si verifica su entrambe le piattaforme Sun4u e Sun4v.

**Soluzione.** Non usare il programma wanboot per avviare il sistema. Avviare il sistema direttamente dal supporto di installazione.

## Alcune versioni locali asiatiche non possono essere utilizzate per la procedura JumpStart personalizzata (6681454)

Non è possibile utilizzare alcune versioni locali asiatiche, ad esempio `th_TH.ISO8859-11`, `th_TH.TIS620`, `ko_KR.EUC`, `ko_KR.UTF-8`, `zh_TW.EUC`, `zh_CN.EUC`, `zh_CN.GBK` e `zh_CN.UTF-8` quando si esegue l'installazione con il metodo JumpStart personalizzato. Quando si impostano le versioni locali nel file `sysidcfg` usando la parola chiave `system_locale`, viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

```
xx_xx.xxxxx is not a valid system locale
```

L'installazione JumpStart si arresta e viene avviata l'installazione interattiva.

**Soluzione.** Usare i nomi corti delle versioni locali (ad esempio `th_TH`, `ko`, `ko.UTF-8`, `zh_TW`, `zh`, `zh.GBK` e `zh.UTF-8`) al posto di quelli lunghi.

## PRODRM non è in grado di eliminare la voce di prodreg per Solaris Trusted Extensions (6616592)

Quando si aggiorna Solaris Trusted Extensions da Solaris 10 11/06 o Solaris 10 8/07 alla versione corrente, Solaris 10 10/08, la voce di `prodreg` relativa a Solaris Trusted Extensions non viene rimossa. Non viene visualizzato nessun messaggio di errore.

**Soluzione.** Dopo aver aggiornato Solaris Trusted Extensions alla versione corrente, rimuovere manualmente la voce di `prodreg`:

```
prodreg unregister -f -r -u "Solaris Trusted Extensions" -i 1
```

## x86: I controller SATA NVidia non supportano i dispositivi ATAPI (6595488)

Il driver per i chipset MCP55 e CK804 dei controller SATA NVidia inclusi in Solaris 10 10/08 non supportano i dispositivi CD/DVD ATAPI.

Se si utilizza un dispositivo CD/DVD SATA durante l'installazione o l'aggiornamento, il programma di installazione si avvia normalmente ma si interrompe con il seguente messaggio di errore:

-

```
ERROR: The disc you inserted is not a Solaris OS CD/DVD
```

■

```
There were problems loading the media from /cdrom
```

Durante il normale funzionamento del sistema, l'unità CD/DVD SATA non viene configurata e non può essere utilizzata.

**Soluzione.** Usare un CD/DVD USB.

## La finestra dettagliata delle patch negli aggiornamenti è priva della barra di scorrimento (6597686)

Durante l'aggiornamento di Solaris, se viene selezionata l'analisi dettagliata per vedere quali patch verranno rimosse, la finestra che visualizza le patch è priva della barra di scorrimento. Non è quindi possibile visualizzare l'elenco completo delle patch da rimuovere.

**Soluzione.** Eseguire manualmente lo script `analyze_patches`:

```
cd <cdrom>/Solaris_10/Misc
./analyze_patches -R dir_radice -N dir_rete -D dir_database
```

Le opzioni del comando sono le seguenti:

- |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -R <code>dir_radice</code>   | <code>dir_radice</code> è la radice del sistema installato. La directory radice predefinita è <code>/</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -N <code>dir_rete</code>     | <code>dir_rete</code> è il percorso della radice dell'immagine del sistema operativo da installare. <code>/cdrom/cdrom0</code> è il percorso predefinito. <code>dir_rete</code> è il percorso alla directory che contiene la directory <code>Solaris_10_606</code> . È necessario utilizzare questa opzione se si esegue <code>patch_analyzer</code> da un punto di attivazione NFS.                                                                       |
| -D <code>dir_database</code> | Se lo script viene richiamato da una directory diversa dalla directory <code>Misc/</code> nell'immagine del sistema operativo, il programma non può individuare il database da utilizzare per l'analisi delle patch. Utilizzare l'opzione <code>-D</code> per fornire il percorso al database. Senza questo database, che si trova in <code>Solaris_10_606/Misc/database</code> nell'immagine del sistema operativo, lo script non funziona correttamente. |



## Errore irreversibile di PCIe se il nodo `dev_info` non dispone dei dati parent (6517798)

Si può verificare un errore irreversibile in Solaris con riferimento a un puntatore nullo se il file `driver.conf` è stato modificato usando l'attributo `parent`. Viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

```
System panic: BAD TRAP: type=31 rp=2a101d31200 addr=8 mmu_fsr=0
occurred in module "pcie" due to a NULL pointer dereference
```

**Soluzione.** Prima di installare Solaris 10 10/08 su un sistema SPARC PCI Express (PCIe), accertarsi che il file `driver.conf` non sia stato modificato; procedere come segue:

1. Spostarsi nella directory `/kernel/drv`.
2. Controllare se l'attributo `parent` è impostato nel file `driver.conf`. Se l'attributo `parent` è stato impostato e il suo ultimo nodo contiene la parola `pci`, commentare quella riga. Accertarsi di commentare l'intera proprietà. Ad esempio:

```
name="ACME,simple" parent="/pci@7c0/pci@0/pci@9"
unit-address="3,1" debug-mode=12;
name="ACME,example" parent="pseudo" instance=1;
name="ACME,scsi" parent="/pci@7c0/pci@0/pci@9/scsi"
unit-address="3,1" debug-mode=12;
```

3. Ripetere il punto 2 per i file `driver.conf` nelle seguenti directory:
  - `/usr/kernel/drv`
  - `/platform/`uname -i`/drv`
  - `/platform/`uname -m`/drv`
4. Installare il sistema operativo Solaris 10 10/08.
5. Installare la patch 127747-01.
6. Passare alle directory descritte nei punti 1 e 3. Togliere il commento da tutte le righe commentate nel punto 2 nei file `driver.conf`.

## La partizione Linux non viene visualizzata nel menu di GRUB dopo l'installazione di Solaris (6508647)

Se Linux è installato sul disco e Solaris è stato installato in una partizione separata, la partizione Linux non viene visualizzata nel menu di GRUB. Non viene visualizzato nessun messaggio di errore.

**Soluzione.** Modificare il file `menu.lst` del menu di GRUB per aggiungere Linux al menu. Procedere come segue:

1. Avviare il sistema operativo Solaris.
2. Modificare il file `menu.lst` in `/boot/grub/menu.lst`. Per maggiori informazioni, vedere il manuale *System Administration Guide: Basic Administration*.

## x86: L'installazione si blocca sui sistemi con 512 Mbyte di memoria (6423854)

L'installazione può bloccarsi dopo aver esaurito la memoria sui sistemi con 512 Mbyte di memoria, nelle seguenti condizioni:

- Si utilizza un'immagine di installazione di rete del sistema operativo.
- Il programma di installazione di Solaris viene utilizzato in un ambiente a finestre:
  - Interfaccia utente grafica (GUI).
  - È stata utilizzata l'opzione `-text` o l'opzione "3. Solaris Interactive Text (Desktop session)" nel menu indicato di seguito.

Quando il sistema esaurisce la memoria disponibile, il processo di installazione grafico rallenta e può interrompersi. Il testo non viene visualizzato nell'ambiente a finestre.

### Soluzione.

Per evitare questo problema, all'avvio dell'installazione non selezionare un ambiente a finestre. Durante l'avvio dal supporto di installazione viene visualizzato il seguente menu:

```

1. Solaris Interactive (default)
2. Custom JumpStart
3. Solaris Interactive Text (Desktop session)
4. Solaris Interactive Text (Console session)
5. Apply driver updates
6. Single user shell
Enter the number of your choice.

```

Scegliere l'opzione "4. Solaris Interactive Text (Console session)". Questa scelta avvia un'installazione di solo testo che richiede meno memoria.

## x86: Errore non valido di /sbin/dhccpinfo durante l'installazione (6332044)

Se si installa Solaris 10 10/08 su un sistema x86, viene visualizzato il seguente messaggio di errore.

```
/sbin/dhccpinfo: primary interface requested but no primary interface is set
```

Questo errore non ha effetto sull'installazione che viene completata correttamente.

**Soluzione.** Ignorare il messaggio di errore.

## x86: L'installazione dal CD sembra bloccarsi quando si sceglie il riavvio (6270371)

Si può verificare un problema quando si utilizza il programma di installazione di Solaris su CD. Dopo l'installazione di Solaris dal CD Solaris 10 10/08 Software - 4, viene visualizzato il prompt seguente:

```
Press Reboot now to continue.
```

Se si preme Riavvia, il sistema non risponde. L'installazione è riuscita. Tuttavia, questo errore impedisce l'uscita regolare del programma di installazione. Di conseguenza, le attività di pulizia post-installazione e il riavvio del sistema non hanno luogo.

Nel file /tmp/disk0\_install.log viene inserito un messaggio di errore simile al seguente:

```
Exception in thread "Thread-70" java.lang.IndexOutOfBoundsException:
Index: 6, Size: 5
 at java.util.ArrayList.add(ArrayList.java:369)
 at
com.sun.wizards.core.WizardTreeManager.
actualExitButtonPressed(WizardTreeManager.java:1499)
 at
com.sun.wizards.core.WizardTreeManager.
exitButtonPressed(WizardTreeManager.java:1486)
 at
com.sun.wizards.core.AutonextController.
run(AutonextController.java:736)
 at
java.lang.Thread.run(Thread.java:595)
```

**Soluzione.** Scegliere una delle soluzioni seguenti.

- **Soluzione 1.** Procedere come segue.
  1. Spegnere e riaccendere il sistema.
  2. Quando il sistema si accende, inserire il CD appropriato alla richiesta. Anche se viene inserito il CD, non viene installato altro software sul sistema. Dopo pochi istanti, il sistema si riavvia normalmente.
- **Soluzione 2.** Procedere come segue.
  1. Aprire una finestra di terminale.
  2. Accedere al sistema come superutente.
  3. Creare o modificare l'accesso al file `.instsuccess`.

```
touch /tmp/.instsuccess
```

4. Arrestare il processo di Java.

```
pkill -9 java
```

Il sistema si riavvia senza richiedere il CD.

## x86: Il sistema non riesce ad avviarsi dopo un'installazione JumpStart personalizzata (6205478)

Se si utilizza il metodo di installazione JumpStart personalizzato su un sistema x86 e si configura esplicitamente la slice 2 come slice di overlap nel profilo, il processo genera un errore. Il sistema non riesce a riavviarsi al termine dell'installazione. Viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

```
Cannot find Solaris partition
```

Questo errore si verifica perché la slice di overlap 2 (`c0t0d0s2`, ad esempio) viene impostata con inizio al cilindro 1 anziché al cilindro 0.

**Soluzione.** Nel profilo JumpStart personalizzato, rimuovere la parola chiave `filesystem` che configura la slice 2 come slice di overlap. Ad esempio, una parola chiave simile alla seguente dovrebbe essere rimossa.

```
filesystem c0t0d0s2 all overlap
```

Una volta rimossa la parola chiave, eseguire l'installazione JumpStart personalizzata.

## x86: L'installazione interattiva con interfaccia utente grafica dal DVD non riesce se la variabile `boot-device` non è impostata (5065465)

Se si installa Solaris dal DVD del sistema operativo Solaris 10, è possibile che l'installazione interattiva con interfaccia utente grafica non riesca. Il problema si verifica se la variabile di configurazione `boot-device` non è impostata sul sistema.

Per determinare se la variabile di configurazione `boot-device` è impostata, digitare il comando seguente.

```
prtconf -pv | grep boot-device
```

Se l'output di questo comando è `boot-device`: senza nessun dispositivo associato, non è possibile usare il programma di installazione interattivo con interfaccia utente grafica per eseguire l'installazione dal DVD del sistema operativo Solaris 10.

**Soluzione.** Installare Solaris 10 usando il programma di installazione interattivo con interfaccia a caratteri. Quando il programma di installazione chiede di selezionare un tipo di installazione, selezionare l'opzione 3 per l'installazione interattiva con interfaccia a caratteri (sessione desktop).

Per maggiori informazioni sull'installazione dal DVD del sistema operativo Solaris 10, vedere la [Guida all'installazione di Solaris 10 10/08: installazioni di base](#).

## x86: Le tastiere USB si bloccano durante l'installazione su alcune workstation Dell Precision (4888849)

Durante l'installazione, le tastiere USB di alcune workstation Dell Precision si bloccano o perdono parte delle capacità operative, impedendo così l'installazione.

**Soluzione.** Usare una delle seguenti procedure:

- Attivare la modalità di emulazione USB nel firmware.
- Passare a una tastiera PS/2.
- Riavviare il sistema e riprovare.

In alternativa, aggiornare il BIOS del sistema per risolvere il problema.

## SPARC: Prestazioni di download in rete su hme molto rallentate (4704616)

Scaricare il file della miniroot da 180 MByte in RAM può richiedere 15 minuti usando la scheda hme integrata.

**Soluzione.** Dal prompt ok, apportare le seguenti modifiche a nvram:

1. Aprire l'editor di nvram:

```
ok> nvedit
```

2. Digitare il seguente codice di correzione nel buffer. Ogni riga viene automaticamente numerata.

```
probe-all install-console banner
cd net
patch drop ms get-hme-status
patch use-frame-mode use-bit-bang-mode set-vectors
device-end
```

3. Premere Control-C.
4. Salvare i contenuti del buffer:

```
ok> nvstore
```

5. Impostare i seguenti valori dei parametri:

```
ok> setenv use-nvramrc? true
ok> setenv fcode-debug? true
ok> reset-all
```

Vedere anche la CR 5106365.

## Messaggi di avvertimento durante la creazione di un file system (4189127)

Quando si crea un file system durante l'installazione, viene visualizzato uno dei seguenti messaggi di avvertimento.

```
Warning: inode blocks/cyl group (87) >= data blocks (63) in last
cylinder group. This implies 1008 sector(s) cannot be allocated.
```

Oppure:

Warning: 1 sector(s) in last cylinder unallocated

L'avvertimento viene visualizzato quando la dimensione del file system non corrisponde in modo esatto allo spazio disponibile sul disco utilizzato. Questa discrepanza può produrre spazio inutilizzato sul disco che non verrà incluso nel file system indicato. Questo spazio inutilizzato non sarà disponibile per gli altri file system.

**Soluzione.** Ignorare il messaggio di avviso.

## Problemi e bug di aggiornamento

---

**Nota** – Per le informazioni più recenti sul supporto dell'aggiornamento a partire da Solaris 10 10/08, vedere [“Modifiche al supporto dell'aggiornamento per le varie versioni di Solaris” a pagina 20.](#)

---

Questa sezione descrive i bug relativi all'aggiornamento. Alcuni di questi si possono verificare durante l'aggiornamento a Solaris 10. Altri si possono verificare al termine del processo di aggiornamento.

### **SUNWsmbar rimuove i file /etc/services e /etc/inet/services durante l'aggiornamento (6756546)**

Durante l'aggiornamento del sistema a Solaris 10 10/08, i file /etc/services e /etc/inet/services vengono rimossi quando si installa SUNWsmbar. Al riavvio vengono visualizzati i seguenti messaggi di errore sulla console del sistema:

```
line1-v215 console login: Oct 6 15:40:57 inetd[457]: Property 'name' of instance
svc:/network/stdiscover:default is missing, inconsistent or invalid
Oct 6 15:40:57 inetd[457]: Property 'proto' of instance
svc:/network/stdiscover:default is missing, inconsistent or invalid
Oct 6 15:40:57 inetd[457]: Invalid configuration for instance
svc:/network/stdiscover:default, placing in maintenance
Oct 6 15:40:57 inetd[457]: Property 'name' of instance
svc:/network/stlisten:default is missing, inconsistent or invalid
Oct 6 15:40:57 inetd[457]: Property 'proto' of instance
svc:/network/stlisten:default is missing, inconsistent or invalid
Oct 6 15:40:57 inetd[457]: Invalid configuration for instance
svc:/network/stlisten:default, placing in maintenance
```

**Soluzione.** Per prevenire la rimozione di `/etc/services` e `/etc/inet/services` durante l'aggiornamento del sistema operativo, procedere come segue:

1. Arrestare tutti i servizi di Samba in esecuzione:

```
#svcadm disable samba:default swat:default wins:default winbind:default
```

2. Disinstallare il pacchetto `SUNWsmbar` prima di aggiornare il sistema operativo:

```
#pkgrm SUNWsmbar
```

3. Aggiornare il sistema operativo a Solaris 10 10/08.

4. Reinstallare il pacchetto `SUNWsmbar`:

```
#pkgadd SUNWsmbar
```

## I comandi `lucreate` e `lumake` non riescono sulle zone non globali (6659451)

Quando i comandi `lucreate` e `lumake` vengono usati su zone non globali che non sono in esecuzione, è possibile che non vengano eseguiti correttamente. È possibile che il contenuto della zona non globale originale e quello della copia non corrispondano. Gli utenti potrebbero non essere in grado di eseguire il login nella console della zona usando il comando `zlogin`. Quando si utilizza il comando `zlogin` potrebbe essere visualizzato il seguente messaggio di errore:

```
zlogin: makeutx failed
```

L'output diagnostico di `lucreate` e `lumake` non segnala errori.

**Soluzione.** Accertarsi che tutte le zone non globali siano in esecuzione prima di usare i comandi `lucreate` e `lumake`.

## SPARC: L'aggiornamento con Solaris Live Upgrade da Solaris 8 e Solaris 9 non riesce (6638175)

L'aggiornamento a Solaris 10 10/08 dalle versioni precedenti (Solaris 8 e 9) usando Solaris Live Upgrade non riesce. Il file compresso delle immagini di installazione viene ora decompresso con il programma `7za`. Il pacchetto `SUNWp7zip` non è incluso in Solaris 8 e 9. Di conseguenza, la procedura Solaris Live Upgrade non riesce.

**Soluzione.** Scegliere una delle seguenti procedure:



- **Soluzione 1.** Procedere come segue per aggiornare l'ambiente Solaris 8 in uso alla versione Solaris 10 10/08, usando Solaris Live Upgrade:
  - Per i sistemi SPARC: l'aggiornamento con Solaris Live Upgrade da Solaris 8 a Solaris 10 10/08 è supportato. Per informazioni sulle procedure dettagliate per l'utilizzo di Solaris Live Upgrade, vedere [http://www.sun.com/bigadmin/features/articles/live\\_upgrade\\_patch.jsp](http://www.sun.com/bigadmin/features/articles/live_upgrade_patch.jsp).
  - Per i sistemi x86: l'aggiornamento con Solaris Live Upgrade da Solaris 8 a Solaris 10 10/08 non è supportato. È necessario usare la procedura di aggiornamento standard oppure eseguire Solaris Live Upgrade da Solaris 8 a Solaris 9 o Solaris 10. A quel punto sarà possibile eseguire l'aggiornamento con Solaris Live Upgrade da Solaris 10 o Solaris 9 a Solaris 10 10/08.
- **Soluzione 2.** Per aggiornare l'ambiente Solaris 9 in uso alla versione Solaris 10 10/08, usando Solaris Live Upgrade, applicare le seguenti patch:
  - Per i sistemi SPARC – 137477-01 o successiva
  - Per i sistemi x86 – 137478-01 o successiva
- **Soluzione 3.** Per aggiornare l'ambiente Solaris 10 in uso alla versione Solaris 10 10/08, usando Solaris Live Upgrade, applicare le seguenti patch:
  - Per i sistemi SPARC – 137321-01 o successiva
  - Per i sistemi x86 – 137322-01 o successiva

## Autorizzazioni errate di /tmp nelle zone non globali dopo Solaris Live Upgrade (6619278)

Vari processi eseguiti nelle zone non globali che utilizzano /tmp possono andare in crash dopo l'aggiornamento della zona con Solaris Live Upgrade. Il processo di aggiornamento modifica le autorizzazioni della directory /tmp e questo produce un errore nelle applicazioni. Le autorizzazioni visualizzate dagli utenti sono drwxr-xr-x anziché quelle corrette: drwxrwxrwx.

**Soluzione.** Scegliere una delle seguenti procedure:

- **Soluzione 1.** Prima di attivare il nuovo ambiente di boot, procedere come segue:

1. Attivare il disco:

```
mount /dev/dsk/c1t1d0s6 /mnt
```

2. Correggere le autorizzazioni:

```
chmod 1777 /mnt/zone/*/root/tmp
```

3. Quindi, disattivare il disco:

```
umount /mnt
```

Questa procedura corregge le autorizzazioni per tutte le zone.

- **Soluzione 2.** Se è già stato avviato il nuovo ambiente di boot, eseguire il login nel sistema come utente root. Arrestare la zona e impostare manualmente le autorizzazioni corrette per la directory /tmp. Digitare il comando seguente:

```
chmod 1777 /path/root/tmp
```

dove path il percorso della zona.

## Problemi con l'aggiornamento DSR in presenza di zone (6616788)

L'aggiornamento con riallocazione dello spazio su disco (Disk Space Reallocation, DSR) non riesce se sono presenti zone installate nella directory /opt. L'aggiornamento non riesce durante il ripristino dell'archivio DSR. In alcuni casi, l'aggiornamento viene completato ma non è possibile riavviare il sistema.

**Soluzione.** Accertarsi che il file system radice non sia pieno al 100% prima dell'aggiornamento. Rimuovere alcuni file prima dell'aggiornamento in modo che lo spazio occupato nella slice radice non sia superiore al 90%.

## Problemi di aggiornamento di Solaris Trusted Extensions (6616585)

Quando si aggiorna Solaris Trusted Extensions da Solaris 10 11/06 o Solaris 10 8/07 alla versione corrente, Solaris 10 10/08, sul sistema vengono installati pacchetti di localizzazione aggiuntivi per Solaris Trusted Extensions. Il bug si verifica in quanto il programma di installazione di Solaris Trusted Extensions delle versioni Solaris 10 11/06 o Solaris 10 8/07 installa i pacchetti di localizzazione come impostazione predefinita. Non viene visualizzato nessun messaggio di errore.

**Soluzione.** Prima di aggiornare Solaris Trusted Extensions alla versione corrente, rimuovere i seguenti pacchetti di localizzazione di Solaris Trusted Extensions:

---

|            |            |
|------------|------------|
| SUNWjdtts  | SUNWkdttts |
| SUNWjmgts  | SUNWkmgts  |
| SUNWjtsman | SUNWktsu   |
| SUNWjtsu   | SUNWodtts  |

---

---

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| SUNWtgnome-l10n-doc-ja  | SUNWtgnome-l10n-ui-ko   |
| SUNWtgnome-l10n-ui-it   | SUNWtgnome-l10n-ui-zhHK |
| SUNWtgnome-l10n-ui-sv   | SUNWtgnome-l10n-ui-es   |
| SUNWtgnome-l10n-doc-ko  | SUNWtgnome-l10n-ui-ptBR |
| SUNWtgnome-l10n-ui-ja   | SUNWtgnome-l10n-ui-zhTW |
| SUNWtgnome-l10n-ui-zhCN | SUNWtgnome-l10n-ui-fr   |
| SUNWtgnome-l10n-ui-de   | SUNWtgnome-l10n-ui-ru   |

---

## Il sistema non può comunicare con `yplibind` dopo l'aggiornamento (6488549)

Questo bug si presenta dopo l'aggiornamento da Solaris 10 Hardware 2 alla versione attuale, Solaris 10 10/08.

In Solaris 10 Hardware 2, il file `name_service.xml` relativo a qualsiasi servizio (NIS, NIS+, FILES o LDAP) è configurato come segue:

```
ls -l name_service.xml
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Apr 10 16:26 name_service.xml -> ns_files.xml
```

Se il servizio di denominazione è NIS, il file `name_service.xml` è collegato a `ns_files.xml`. Tuttavia, il contenuto di `ns_files.xml` è uguale a quello di `ns_nis.xml`.

```
cat /etc/release
Solaris 10 3/05 HW2 s10s_hw2wos_05 SPARC
Copyright 2005 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved.
Use is subject to license terms.
Assembled 26 September 2005

cd /var/svc/profile
ls -l name_service.xml ns_files.xml ns_nis.xml
lrwxrwxrwx 1 root other 12 May 21 04:06 name_service.xml -> ns_files.xml
-r--r--r-- 1 root sys 779 May 21 04:25 ns_files.xml
-r--r--r-- 1 root sys 779 Jan 21 2005 ns_nis.xml
#
diff ns_files.xml ns_nis.xml
diff name_service.xml ns_nis.xml
```

Nell'output riportato qui sopra, i file `ns_nis.xml` e `ns_files.xml` sono identici. Per questa ragione, il file `name_service.xml` è collegato simbolicamente al file del servizio di denominazione errato. Il file `name_service.xml` si collega a `ns_files.xml`. `name_service.xml` dovrebbe invece essere collegato a `ns_nis.xml`.

---

**Nota** – Nella correzione alla CR 6411084, lo script di installazione o post-installazione di SUNWcsr crea il collegamento corretto solo se `name_service.xml` non è un collegamento. Se `name_service.xml` è già un collegamento simbolico, come avviene in Solaris 10 Hardware 2, la correzione della CR 6411084 non può funzionare.

---

Dopo l'aggiornamento da Solaris 10 Hardware 2 alla versione corrente (Solaris 10 10/08) il messaggio seguente viene visualizzato sulla console o registrato nel file `messages`:

```
Oct 23 12:18:45 vt2000a automount[301]: [ID 366266 daemon.error]
can't read nis map auto_master: can't communicate with ypbind - retrying
```

Inoltre, il servizio `/network/nis/client:default` resta offline.

**Soluzione.** Scegliere una delle seguenti procedure:

- **Soluzione 1.** Prima dell'aggiornamento, rimuovere il file `/var/svc/profile/name_service.xml`.
- **Soluzione 2.** Dopo l'aggiornamento, modificare il collegamento `/var/svc/profile/name_service.xml` in modo che punti al file `ns_<xxx>.xml` corretto, in base al servizio di denominazione.

## L'aggiornamento non riesce sui sistemi in cui sono presenti zone installate ma non avviate

La presenza di una zona non globale che è stata installata ma non è mai stata avviata o preparata può impedire l'aggiornamento corretto del sistema. Non viene visualizzato nessun messaggio di errore.

**Soluzione.**

Se è presente una zona di questo tipo, la zona deve essere preparata e quindi arrestata prima dell'aggiornamento. Ad esempio:

```
global# zoneadm -z nome_zona ready ; zoneadm -z nome_zona halt
```

## L'aggiornamento a Solaris 10 10/08 di un sistema Solaris 10 con zone non globali può produrre un errore nel servizio del file system locale (6428258)

L'aggiornamento a Solaris 10 10/08 di un sistema con Solaris 10 3/05 o Solaris 10 1/06 su cui sono presenti zone non globali può produrre un errore nel servizio SMF che attiva i file system locali nelle zone non globali. Di conseguenza, altri servizi delle zone non globali non vengono avviati.

Dopo l'aggiornamento alla versione Solaris 10 10/08 di un sistema Solaris 10 su cui sono presenti zone non globali, i servizi possono entrare nello stato di manutenzione. Ad esempio:

```
zlogin nome_zona svcs -x
 svc:/system/filesystem/local:default (local file system mounts)
 State: maintenance since Wed May 24 13:18:06 2006
 Reason: Start method exited with $SMF_EXIT_ERR_FATAL.
 See: http://sun.com/msg/SMF-8000-KS
 See: /var/svc/log/system-filesystem-local:default.log
 Impact: 18 dependent services are not running. (Use -v for list.)
```

### Soluzione.

Riavviare la zona non globale dalla zona globale. Ad esempio:

```
global# zoneadm -z nome_zona reboot
```

## Discrepanze negli ID dei dispositivi dopo l'aggiornamento da Solaris 9 9/04

In Solaris 10, Solaris Volume Manager visualizza gli ID dei dispositivi in un nuovo formato. Solaris 9 9/04, che aveva introdotto il supporto degli ID dei dispositivi nei set di dischi, non riconosce il nuovo formato. Quando si esegue un aggiornamento a Solaris 10 da Solaris 9 9/04, gli ID dei dispositivi associati ai set di dischi esistenti non vengono aggiornati nella configurazione di Solaris Volume Manager. Se occorre ripristinare Solaris 9 9/04, le modifiche alla configurazione apportate ai set di dischi dopo l'aggiornamento non saranno più disponibili in Solaris 9 9/04. Per maggiori informazioni, vedere il [Capitolo 25, "Troubleshooting Solaris Volume Manager \(Tasks\)"](#) in *Solaris Volume Manager Administration Guide*.

## Barra di avanzamento non presente nel comando Solaris Live Upgrade `luupgrade (6239850)`

La barra di avanzamento non viene visualizzata quando si utilizza Solaris Live Upgrade nel modo seguente:

- Si utilizzano i CD di Solaris 10 10/08 per aggiornare il sistema operativo.
- Si aggiorna un ambiente di boot usando il comando `luupgrade` con le seguenti opzioni:
  - `-i` per l'installazione dai CD
  - `-O "-nodisplay -noconsole"` per eseguire il programma di installazione sul secondo CD in modalità testo e senza interazione dell'utente
- Si esegue l'aggiornamento a Solaris 10 10/08 dalle seguenti versioni:
  - Solaris 9
  - Solaris 10

Ad esempio, se si esegue il seguente comando, la barra di avanzamento dovrebbe essere visualizzata dopo il seguente messaggio:

```
Running installer on BE s10u1.
```

Tuttavia, la barra di avanzamento non compare.

```
luupgrade -i -n s10u1 -s /net/installsrv/export/s10u1
-O "-nodisplay -noconsole"
```

```
Validating the contents of the media /net/installsrv/export/s10u1.
The media is a standard Solaris media.
The media contains a standard Solaris installer.
The media contains Solaris 3 version 10.
Mounting BE s10u1.
Running installer on BE s10u1.
```

Non viene visualizzato nessun messaggio di errore.

**Soluzione.** usare il comando `prstat`. Questo comando consente di visualizzare lo stato di avanzamento dell'installazione durante l'aggiunta dei pacchetti.

# I programmi di disinstallazione obsoleti non vengono rimossi se si esegue un aggiornamento con Solaris Live Upgrade da versioni precedenti di Solaris (6198380)

Se si utilizza Solaris Live Upgrade per eseguire un aggiornamento da Solaris 8 o Solaris 9 a Solaris 10, i programmi di disinstallazione obsoleti non vengono rimossi. Questi programmi di disinstallazione rimangono nella directory `/var/sadm/prod` del sistema.

I programmi di disinstallazione obsoleti sotto elencati non vengono rimossi.

```

uninstall_Alternate_Pathing_2_3_1.class
uninstall_CDRW_1_1.class o uninstall_CDRW_1_0.class
uninstall_Bonus_Localization_-_Catalan_CDE_Desktop.class
uninstall_Bonus_Localization_-_Polish_CDE_Desktop.class
uninstall_Bonus_Localizations_-_Russian_CDE_Desktop.class
uninstall_Capacity_on_Demand_1_0.class
uninstall_Java3D_1_3_1.class
uninstall_Java3D_1_3.class
uninstall_Java3D_1_2_1_04.class
uninstall_Java3D_1_2_1_03.class
uninstall_Lights_Out_Management_2_0.class
uninstall_Man_Page_Supplement.class
uninstall_OpenGL_1_3.class
uninstall_OpenGL_1_2_3.class
uninstall_Netra_ct_Platform_1_0.class
uninstall_Netra_t11xx_Alarms_2_0.class
uninstall_Netscape_6_2_3.class
uninstall_Netscape_6_2_1_Beta.class
uninstall_PC_launcher_1_0_2.class
uninstall_PC_launcher_1_0_1_PCfileviewer_1_0_1.class
uninstall_RSC_2_2_2.class
uninstall_RSC_2_2_1.class
uninstall_RSC_2_2.class
uninstall_ShowMeTV_1_3.class
uninstall_Solaris_9_French_Localization.class
uninstall_Solaris_9_German_Localization.class
uninstall_Solaris_9_Hong_Kong_Traditional_Chinese_Localization.class
uninstall_Solaris_9_Italian_Localization.class
uninstall_Solaris_9_Japanese_Localization.class
uninstall_Solaris_9_Korean_Localization.class
uninstall_Solaris_9_Simplified_Chinese_Localization.class
uninstall_Solaris_9_Spanish_Localization.class
uninstall_Solaris_9_Swedish_Localization.class
uninstall_Solaris_9_Traditional_Chinese_Localization.class
uninstall_Solaris_On_Sun_Hardware_Documentation.class

```

```

uninstall_Sun_Hardware_AnswerBook.class
uninstall_SunATM_5_0.class
uninstall_SunATM_5_1.class
uninstall_SunFDDI_PCI_3_0.class
uninstall_SunFDDI_SBus_7_0.class
uninstall_Sun_Fire_880_FC-AL_Backplane_Firmware_1_0.class
uninstall_Sun_Fire_B10n_Load_Balancing_Blade_1_1.class
uninstall_SunForum_3_1.class
uninstall_SunForum_3_2.class
uninstall_SunHSI_PCI_3_0.class
uninstall_SunHSI_SBus_3_0.class
uninstall_SunScreen_3_2.class
uninstall_SunVTS_5_1_PS6.class
uninstall_SunVTS_5_1_PS5.class
uninstall_SunVTS_5_1_PS4.class
uninstall_SunVTS_5_1_PS3.class
uninstall_SunVTS_5_1_PS2.class
uninstall_SunVTS_5_1_PS1.class
uninstall_SunVTS_5_0.class
uninstall_System_Management_Services_1_4.class
uninstall_System_Management_Services_1_3.class
uninstall_System_Management_Services_1_2.class
uninstall_System_Service_Processor_3_5.class
uninstall_WBEM_DR_1_0.class
uninstall_Web_Start_Wizards_SDK_3_0_2.class
uninstall_Web_Start_Wizards_SDK_3_0_1.class
uninstall_Web_Start_Wizards_SDK.class
uninstall_XML_Libraries_2_4_12.class

```

**Soluzione.** Dopo avere aggiornato il sistema, rimuovere manualmente i programmi di disinstallazione obsoleti presenti nella directory `/var/sadm/prod`.

## Il file di configurazione `pam.conf` non viene aggiornato automaticamente dopo un aggiornamento (5060721)

Solaris 10 introduce alcune modifiche alla funzionalità `pam_ldap`. Quando si esegue un aggiornamento alla versione più recente, le configurazioni `pam_ldap` presenti nel file di configurazione `pam.conf` non vengono aggiornate in modo da riflettere queste modifiche. Se viene rilevata una configurazione `pam_ldap`, il file `CLEANUP` generato alla fine dell'aggiornamento contiene la seguente notifica:

```

/etc/pam.conf please examine/update the pam_ldap configuration
because its functionality has changed,
refer to pam_ldap(5) documentation for more information

```



**Soluzione.** dopo l'aggiornamento, esaminare `/etc/pam.conf`. Se necessario, modificare questo file manualmente per renderlo compatibile con le nuove funzionalità di `pam_ldap`. Le modifiche comportano la richiesta di password, ad esempio con le opzioni `use_first_pass` e `try_first_pass`, e aggiornamenti delle password. Per maggiori informazioni sull'aggiornamento di `pam.conf`, vedere la pagina [man pam\\_ldap\(5\)](#) e la documentazione.

## Problema di visualizzazione del testo del programma di installazione con Solaris Live Upgrade (4736488)

Se si utilizza il comando `luupgrade (1M)` di Solaris Live Upgrade con l'opzione `-i` per aggiornare un ambiente di boot inattivo, il testo visualizzato dal programma di installazione può risultare illeggibile in alcune lingue. Questo accade quando i programmi di installazione richiedono font che non sono inclusi nella versione precedente residente nell'attuale ambiente di boot.

**Soluzione.** Scegliere una delle seguenti procedure:

- Eseguire l'installazione usando un'immagine di installazione di rete combinata.
- Abilitare la versione locale C impostando la variabile d'ambiente sul sistema.
  - Se si utilizza la Bourne shell o la Korn shell, procedere come segue:
    1. Impostare la versione locale C.

```
LANG=C; export LANG
```

2. Iniziare l'installazione.

- Se si utilizza la C shell, procedere come segue:
  1. Digitare quanto segue:

```
csh
```

2. Impostare la versione locale C.

```
setenv LANG C
```

3. Iniziare l'installazione.

## SPARC: La rimozione del pacchetto `SUNWjxcft` genera un errore durante l'aggiornamento (4525236)

Quando si esegue un aggiornamento da Solaris 8 a Solaris 10, la rimozione del pacchetto `SUNWjxcft` genera un errore. Il seguente messaggio di errore viene registrato nel file `upgrade_log`.

```
Removing package SUNWjxcft:
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TTbitmaps/fonts.upr
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TTbitmaps/fonts.scale
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TTbitmaps/fonts.alias
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TT/fonts.upr
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TT/fonts.scale
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TT/fonts.alias
Removal of <SUNWjxcft> was successful
```

**Soluzione.** Ignorare il messaggio di errore.

## L'aggiornamento a Solaris 10 disabilita il daemon della Secure Shell (sshd) (4626093)

Se si esegue un aggiornamento a Solaris 10 su un sistema che utilizza una Secure Shell di terze parti (ad esempio, OpenSSH) con il daemon `/etc/init.d/sshd`, la procedura di aggiornamento disabilita il daemon della Secure Shell. Durante l'aggiornamento, il software di Solaris 10 sovrascrive il contenuto esistente di `/etc/init.d/sshd`.

**Soluzione.** Scegliere una delle seguenti procedure:

- Se non si desidera usare il server del protocollo Secure Shell sul sistema, non installare i pacchetti `SUNWsshdr` e `SUNWsshdu` durante l'aggiornamento.
- Se non si desidera usare i programmi server o client del protocollo Secure Shell sul sistema, non installare il cluster della Secure Shell (`SUNWCssh`) durante l'aggiornamento.

## L'aggiornamento non riesce se la capacità della directory /export è quasi esaurita (4409601)

Se la capacità della directory `/export` è quasi esaurita quando si esegue un aggiornamento a Solaris 10, i requisiti di spazio per `/export` vengono calcolati erroneamente. Di conseguenza, l'aggiornamento non riesce. In genere, il problema si verifica se è installato un client `diskless`. Oppure, si può verificare se è installato un software di terze parti nella directory `/export`. Viene visualizzato il messaggio seguente:

```
WARNING: Insufficient space for the upgrade.
```

**Soluzione.** Prima di eseguire l'aggiornamento, scegliere una delle soluzioni seguenti:

- Rinominare temporaneamente la directory `/export` fino al termine dell'aggiornamento.
- Commentare temporaneamente la riga `/export` nel file `/etc/vfstab` fino al termine dell'aggiornamento.
- Se `/export` è un file system separato, disattivarlo prima di eseguire l'aggiornamento.

## Aggiornamento di server e client diskless (4363078)

Se attualmente il sistema supporta i client diskless installati con Solstice AdminSuite™ 2.3 Diskless Client, è necessario eseguire le due operazioni seguenti:

1. Eliminare tutti i client diskless esistenti che non utilizzano la stessa versione di Solaris e la stessa architettura del server.
2. Installare o eseguire l'aggiornamento a Solaris 10.

Per istruzioni dettagliate, vedere il manuale *System Administration Guide: Basic Administration*.

Se si cerca di installare Solaris 10 sui client diskless esistenti, viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

```
The Solaris Version (Solaris numero-versione) on slice
<xxxxxxxx> cannot
be upgraded.
There is an unknown problem with the software configuration installed
on this disk.
```

In questo messaggio di errore, *numero-versione* indica la versione di Solaris attualmente eseguita sul sistema. <xxxxxxxx> designa la slice in cui viene eseguita questa versione di Solaris.

## Altri problemi di installazione

Questa sezione descrive alcuni problemi relativi all'installazione del sistema operativo Solaris.

### Il comando `smosservice add` non installa i pacchetti indicati con `ARCH=all` (4871256)

Il comando `smosservice add` non installa i pacchetti designati con `ARCH=all` nei file system radice (`/`) o `/usr`. Nessun messaggio di errore indica che i pacchetti sono stati tralasciati. Il problema si verifica in tutte le versioni di Solaris, sia per i client SPARC® che per quelli x86.

Si noti che l'elenco dei pacchetti mancanti varia in base alla versione di Solaris in esecuzione.

**Soluzione.** individuare e installare i pacchetti mancanti designati con `ARCH=all`.

Per istruzioni dettagliate sull'individuazione e l'installazione dei pacchetti mancanti, vedere “How to Locate and Install Missing ARCH=all Packages” in *System Administration Guide: Basic Administration*.

## I software StarOffice e StarSuite non possono coesistere nello stesso sistema

Quando si installa Solaris 10, viene installato automaticamente anche il software StarOffice o StarSuite™, a seconda della lingua selezionata. Qui di seguito sono indicate le lingue supportate dai due prodotti software:

| Lingua selezionata          | Software supportato |
|-----------------------------|---------------------|
| Cinese, giapponese, coreano | StarSuite           |
| Altre lingue                | StarOffice          |

StarOffice e StarSuite non possono coesistere sullo stesso sistema. Per sostituire un software installato erroneamente, procedere come segue.

1. Inserire il CD Solaris 10 Software - 4 o il DVD del sistema operativo Solaris 10.
2. Diventare superutente.
3. Spostarsi nella directory Product, ad esempio /cdrom/cdrom0/Solaris\_10/Product.
4. Sostituire il software.
  - Per sostituire StarOffice con StarSuite, usare i comandi seguenti:

```
pkgrm 'pkginfo | grep staroffice- | awk '{print $2}''
pkgadd -d .SUNWstarsuite-*
```

- Per sostituire StarSuite con StarOffice, usare i comandi seguenti:

```
pkgrm 'pkginfo | grep starsuite- | awk '{print $2}''
pkgadd -d .SUNWstaroffice-*
```

Se si utilizzano i CD di Solaris, i pacchetti di localizzazione sono inclusi nel CD Language 1 o 2. I nomi dei pacchetti sono i seguenti:

- SUNWstaroffice-lingua\* dove lingua = es, fr, de, sv o it
- SUNWstarsuite-lingua\* dove lingua = ja, ko, zh-CN o zh-TW

## È possibile che vengano installate versioni locali aggiuntive

Quando si sceglie una versione locale per l'installazione, è possibile che vengano installate anche altre versioni locali correlate. Questo problema si verifica in Solaris 10 perché tutte le versioni locali complete (con traduzione dei messaggi) e le versioni locali parziali asiatiche e giapponesi

sono state riorganizzate in base al supporto delle lingue per le versioni locali. Le altre versioni locali parziali sono tuttora organizzate e installate in base alla regione geografica, ad esempio Europa centrale.



## Problemi di esecuzione di Solaris

---

Questo capitolo descrive i problemi riguardanti l'esecuzione del sistema operativo.

---

**Nota** – Per controllare quali bug e problemi sono stati risolti e non si applicano più a Solaris 10 10/08, vedere l'[Appendice A](#), “[Tabella delle correzioni dei bug integrate nel sistema operativo Solaris 10](#)”.

---

### Common Desktop Environment

I problemi di Solaris 10 descritti qui di seguito si riferiscono al Common Desktop Environment (CDE).

#### **La barra trusted scompare dopo la modifica della risoluzione dello schermo (6460624)**

Quando si esegue il comando `/usr/X11/bin/xrander -s` per impostare una risoluzione inferiore dello schermo, la barra trusted non viene più visualizzata. Questa condizione si verifica effetto sul desktop Trusted CDE ma non sul desktop Trusted Java DS. Non viene visualizzato nessun messaggio di errore.

**Soluzione.** Dopo la modifica della risoluzione, riavviare la Gestione dello spazio di lavoro. Selezionare **Finestre -> Riavvia la gestione dello spazio di lavoro** dal menu dello spazio di lavoro del CDE e scegliere OK.

## x86: Il comando `kdmconfig` non crea un file di identificazione del sistema per il server X Xorg (6217442)

Il metodo di installazione JumpStart utilizza un file di identificazione del sistema (`sysidcfg`). Questo file viene usato per generare uno specifico file di configurazione Xsun per il sistema. La parte del file `sysidcfg` relativa alla configurazione Xsun viene creata dal comando `kdmconfig -d nome_file`. Tuttavia, sui sistemi che utilizzano il server Xorg predefinito, il comando non crea un file con le informazioni di configurazione per Xorg. Ciò significa che, prima di usare il metodo JumpStart su questi sistemi, è necessario eseguire una procedura di preparazione aggiuntiva.

**Soluzione.** Prima di usare il metodo di installazione JumpStart su un sistema che utilizza il server Xorg, procedere come segue.

1. Preparare un file `xorg.conf` da utilizzare sul sistema. Memorizzare questo file nella directory JumpStart del server JumpStart.

Creare un file `xorg.conf` con uno dei comandi seguenti:

- `/usr/X11/bin/Xorg -configure`
- `/usr/X11/bin/xorgconfig`
- `/usr/X11/bin/xorgcfg`

2. Creare uno script finale che esegua una copia del file `xorg.conf` nella directory `/etc/X11` del sistema da installare. Ad esempio, lo script potrebbe includere la riga seguente:

```
cp ${SI_CONFIG_DIR}/xorg.conf /etc/X11/Xorg.conf
```

3. Nel file delle regole usato con il metodo JumpStart personalizzato, includere lo script finale nella regola relativa al tipo di sistema da installare.
4. Eseguire l'installazione JumpStart personalizzata.

Per istruzioni sull'installazione JumpStart personalizzata, vedere la [Guida all'installazione di Solaris 10 10/08: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate](#). Il Capitolo 4 contiene informazioni sul file di regole usato nel metodo JumpStart, mentre il Capitolo 5 contiene una sezione sugli script finali.

## Eliminazione della funzionalità di esecuzione automatica dei supporti removibili del CDE (4634260)

La funzionalità di esecuzione automatica della Gestione supporti removibili del CDE è stata temporaneamente rimossa da Solaris 10.

**Soluzione.** Per usare questa funzionalità per un CD-ROM o un altro supporto removibile, procedere in uno dei modi seguenti:



- Eseguire il programma `volstart` dal livello più elevato del file system del supporto removibile.
- Seguire le istruzioni incluse nel CD per l'accesso senza il CDE.

## La Sincronizzazione PDA di Solaris non elimina l'ultimo elemento dal desktop (4260435)

Se si elimina l'ultimo elemento dal desktop e si esegue la sincronizzazione con il PDA, quell'elemento viene ripristinato dal PDA al desktop. Ad esempio, il problema si può verificare con l'ultimo appuntamento dell'agenda o con l'ultima scheda della Gestione indirizzi.

**Soluzione.** Eliminare manualmente l'ultimo elemento dal PDA prima di eseguire la sincronizzazione.

## File system

In Solaris 10 sono stati riscontrati i seguenti problemi relativi ai file system.

### Posizionamento offline del disco primario in un pool radice ZFS in mirroring

Non porre mai offline il disco primario in una configurazione radice ZFS in mirroring. Il sistema non può avviarsi da un disco offline in una configurazione di pool radice in mirroring.

**Soluzione.** Per scollegare un disco radice in mirroring per la sostituzione o per porlo offline, avviare il sistema da un altro disco in mirroring del pool. Scegliere uno dei metodi seguenti:

- Portare nuovamente online il disco primario del pool radice ZFS in mirroring. Ad esempio:

```
zpool online rpool c0t1d0s0
```

- Se il disco primario è malfunzionante o deve essere sostituito, avviare il sistema da un altro disco del pool.

### lucreate non riesce quando il file system di destinazione è ZFS e la versione locale è il giapponese EUC (6750725)

Se si utilizza il comando `lucreate` per creare un file system radice ZFS e la versione locale è impostata su una lingua diversa dall'inglese, la creazione del volume di dump ZFS non riesce. Viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

```
ERROR: Unable to determine dump device for boot environment <{c1t1d0s0}>.
ERROR: Unable to create all required file systems for boot environment <zfsUp6>.
ERROR: Cannot make file systems for boot environment <zfsUp6>.
```

**Soluzione.** Scegliere una delle seguenti procedure:

- Includere l'impostazione della versione locale nel comando `lucreate`. Ad esempio:

```
LC_ALL=C lucreate -n zfsUp6 -p rpool
```

- Se si riceve un messaggio di errore nella creazione del dispositivo di dump durante un'operazione con `lucreate` in una versione locale non inglese, è possibile creare il volume di dump ZFS manualmente. Ad esempio:

```
zfs create -V 2G -b 128k rpool/dump
```

## boot -L non funziona dopo la conversione da UFS a ZFS (6741743)

Quando si utilizza Solaris Live Upgrade per convertire un file system radice da UFS a ZFS, il comando `bootlst` non viene copiato nella posizione corretta. Questo errore impedisce il corretto funzionamento di `boot -L`. Viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

```
Evaluating: boot -L
The file just loaded does not appear to be executable.
Boot device: /pci@1f,0/pci@1/scsi@8/disk@1,0:a File and args:
```

```
Can't mount root
```

```
Error in Fcode execution !!!
Evaluating: boot
The file just loaded does not appear to be executable.
```

**Soluzione.** Copiare il comando `bootlst` da `/platform/'uname -m'/bootlst` a `/pool radice/platform/'uname -m'/bootlst`. Ad esempio, se il pool radice è `rpool`, digitare il seguente comando:

```
cp -p /platform/'uname -m'/bootlst /rpool/platform/'uname -m'/bootlst
```

## x86: Impossibile usare il comando `reboot` per avviare il kernel a 32 bit (6741682)

Il comando `bootadm` non è in grado di creare una voce del menu di GRUB formattata in modo corretto quando si avvia il sistema in modalità a 32 bit con i seguenti comandi:

- `reboot kernel/unix`
- `reboot -- -r`

Di conseguenza, il sistema si avvia nella modalità a 64 bit. Il file `menu.lst` errato può avere il seguente aspetto:

```
findroot rootfs0
kernel /platform/i86pc/kernel/unix
module /platform/i86pc/boot_archive
```

Nell'esempio precedente, la riga del kernel non contiene l'informazione di multiboot ed è quindi errata. Non viene visualizzato nessun messaggio di errore.

**Soluzione.** Modificare manualmente il file `/boot/grub/menu.lst` e aggiungervi le seguenti informazioni:

```
title Solaris 10 10/08
findroot rootfs0
kernel /platform/i86pc/multiboot kernel/unix
module /platform/i86pc/boot_archive
```

Dopo aver apportato queste modifiche, il sistema si avvia nella modalità a 32 bit.

---

**Nota** – Le modifiche apportate a `menu.lst` permangono anche dopo un riavvio.

---

In alternativa, è possibile modificare il menu di GRUB all'avvio, aggiungendo l'argomento di avvio `kernel/unix` come indicato nell'esempio seguente:

```
grub edit> kernel /platform/i86pc/multiboot kernel/unix
```

---

**Nota** – Le modifiche apportate in questo modo al menu di GRUB non sono preservate nei successivi riavvii.

---

Per maggiori informazioni, vedere [“Modifying Boot Behavior on x86 Based Systems”](#) in *System Administration Guide: Basic Administration*.

## Il comando `zpool attach` può produrre un pool radice errato (6740164)

Quando si collega un dispositivo a un pool radice per creare un pool radice in mirroring, `zpool attach` può creare un pool radice errato se si aggiunge al pool un disco intero. I pool radice ZFS devono essere creati da slice del disco e non da dischi interi. Se si cerca di avviare il sistema dal disco intero che è stato aggiunto al pool radice in mirroring, il sistema non si avvia.

**Soluzione.** Procedere come segue:

1. Scollegare il disco dal pool. Ad esempio

```
zpool detach rpool c0t2d0
```

2. Impostare un etichetta VTOC (SMI) per il disco. Ad esempio:

```
format -e
.
.
.
Select disk c0t2d0
format> label
[0] SMI Label
[1] EFI Label
Specify Label type[0]:0
Ready to label disk, continue? yes
format> quit
```

3. Aggiungere una slice del disco al pool per creare il pool radice in mirroring. Ad esempio:

```
zpool attach rpool c0t2d0s0
```

Vedere anche [“Il comando zpool attach non copia le informazioni di bootblock \(6668666\)” a pagina 69.](#)

## **SPARC: Solaris Live Upgrade non crea il file menu.lst (6696226)**

Sulla piattaforma SPARC, è necessario creare un file menu.lst nel set di dati del pool radice. Non viene visualizzato nessun messaggio di errore.

**Soluzione.** Creare manualmente il file menu.lst. Ad esempio, se sono presenti due ambienti di boot ZFS, zfs1008BE e zfs10082BE, nel pool radice ZFS, rpool, digitare i seguenti comandi:

```
mkdir -p /rpool/boot
cd /rpool/boot
vi menu.lst
```

Aggiungere le seguenti voci al file menu.lst:

```
title zfs1008BE
bootfs rpool/ROOT/zfs1008BE
title zfs10082BE
bootfs rpool/ROOT/zfs10082BE
```

## Il comando `zpool attach` non copia le informazioni di bootblock (6668666)

Se si utilizza il comando `zpool attach` per aggiungere un disco a un pool radice ZFS, l'informazione bootblock non viene copiata nel disco aggiunto. Questo problema non interessa i pool radice ZFS in mirroring creati nel corso di un'installazione iniziale. Il sistema non si avvia dal disco alternativo del pool radice in mirroring.

**Soluzione.** Scegliere una delle seguenti procedure:

- Su un sistema SPARC, identificare il dispositivo del disco alternativo e installarvi le informazioni di avvio. Ad esempio:

```
installboot -F zfs /usr/platform/`uname -i`/lib/fs/zfs/bootblk /dev/rdisk/c0t1d0s0
```

- Su un sistema x86, identificare il dispositivo del disco alternativo e installarvi le informazioni di avvio. Ad esempio:

```
installgrub /boot/grub/stage1 /boot/grub/stage2 /dev/rdisk/c0t1d0s0
```

## x86: Timeout ata durante l'avvio (6586621)

Si possono verificare timeout ata durante l'avvio sui sistemi Intel multiprocessore. Questi timeout si verificano quando il dispositivo radice si trova su un disco con il controller HBA associato al precedente driver ata. I timeout conducono a un blocco momentaneo, permanente o a un errore irreversibile durante la procedura di avvio con messaggi simili al seguente:

```
scsi: [ID 107833 kern.warning] WARNING: /pci@0,0/pci-ide@1f,2/ide@0 (ata0):
 timeout: reset bus, target=0 lun=0
scsi: [ID 107833 kern.warning] WARNING: /pci@0,0/pci-ide@1f,2/ide@0 (ata0):
 timeout: early timeout, target=0 lun=0
gda: [ID 107833 kern.warning] WARNING: /pci@0,0/pci-ide@1f,2/ide@0/cmdk@0,0 (Disk0):
 Error for command 'read sector' Error Level: Informational
gda: [ID 107833 kern.notice] Sense Key: aborted command
gda: [ID 107833 kern.notice] Vendor 'Gen-ATA ' error code: 0x3
gda: [ID 107833 kern.warning] WARNING: /pci@0,0/pci-ide@1f,2/ide@0/cmdk@0,0 (Disk0):
 Error for command 'read sector' Error Level: Informational
gda: [ID 107833 kern.notice] Sense Key: aborted command
gda: [ID 107833 kern.notice] Vendor 'Gen-ATA ' error code: 0x3
scsi: [ID 107833 kern.warning] WARNING: /pci@0,0/pci-ide@1f,2/ide@0 (ata0):
 timeout: abort request, target=0 lun=0
scsi: [ID 107833 kern.warning] WARNING: /pci@0,0/pci-ide@1f,2/ide@0 (ata0):
 timeout: abort device, target=0 lun=0
scsi: [ID 107833 kern.warning] WARNING: /pci@0,0/pci-ide@1f,2/ide@0 (ata0):
 timeout: reset target, target=0 lun=0
```

```
scsi: [ID 107833 kern.warning] WARNING: /pci@0,0/pci-ide@1f,2/ide@0 (ata0):
 timeout: reset bus, target=0 lun=0
scsi: [ID 107833 kern.warning] WARNING: /pci@0,0/pci-ide@1f,2/ide@0 (ata0):
 timeout: early timeout, target=0 lun=0
gda: [ID 107833 kern.warning] WARNING: /pci@0,0/pci-ide@1f,2/ide@0/cmdk@0,0 (Disk0):
 Error for command 'read sector' Error Level: Informational
gda: [ID 107833 kern.notice] Sense Key: aborted command
gda: [ID 107833 kern.notice] Vendor 'Gen-ATA ' error code: 0x3
gda: [ID 107833 kern.warning] WARNING: /pci@0,0/pci-ide@1f,2/ide@0/cmdk@0,0 (Disk0):
```

**Soluzione.** Scegliere una delle seguenti procedure:

---

**Nota** – Per evitare un degrado delle prestazioni, utilizzare temporaneamente la soluzione 3 o la soluzione 4 fino a quando non sia possibile adottare la soluzione 5.

---

- **Soluzione 1.** Abilitare AHCI nel BIOS se disponibile sul sistema. L'abilitazione di questa impostazione richiede una reinstallazione del sistema operativo Solaris.
- **Soluzione 2.** Installare Solaris su un disco il cui controller non utilizza il driver ata.
- **Soluzione 3:** Disabilitare le funzioni MP nella configurazione del BIOS in modo da attivare un solo processore.
- **Soluzione 4.** Disabilitare le funzioni MP in Solaris in modo da attivare un solo processore. Procedere come segue dal menu di GRUB:
  1. Digitare e per modificare la voce di Solaris selezionata.
  2. Andare alla riga che inizia con kernel.
  3. Digitare e per passare alla modalità di modifica di GRUB.
  4. Aggiungere -kd a questa riga.
  5. Premere Invio per accettare la modifica.
  6. Digitare b per avviare la voce di Solaris selezionata.
  7. Al prompt kbmd, digitare il comando seguente:

```
use_mp/W 0 :c
```

8. Se si sta avviando il sistema, passare al punto 10, diversamente installare Solaris 10 10/08.
9. Al termine dell'installazione, riavviare il sistema. Ripetere i punti da 1 a 7.
10. Per rendere permanente questa modifica per tutte le procedure di avvio, procedere come segue:

Al termine dell'avvio diventare superutente.
11. Aprire il file /etc/system.
12. Aggiungere la riga seguente:

```
set use_mp = 0
```

- **Soluzione 5.** Disabilitare l'aggiornamento del microcodice. Digitare il comando seguente:

```
mv /platform/i86pc/ucode /platform/i86pc/ucode.disabled
```

L'aggiornamento del microcodice può essere eseguito manualmente dopo l'avvio:

```
ucodeadm -u /platform/i86pc/ucode.disabled/intel-ucode.txt
```

## zoneadm install non riesce con un'attivazione ZFS legacy (6449301)

Se una zona non globale viene configurata inizialmente con un file system ZFS da attivare con il sottocomando `add fs`, specificando l'opzione `mountpoint=legacy`, l'installazione della zona non riesce. Viene visualizzato il seguente messaggio di errore.

```
ERROR: No such file or directory:
cannot mount </zones/path/root/usr/local> in non-global zone to install:
the source block device or directory </path/local> cannot be accessed
```

**Soluzione.** Aggiungere l'accesso al file system ZFS dopo l'installazione della zona non globale.

## Problemi di conformità di ZFS e UNIX/POSIX

ZFS è progettato come file system conforme allo standard POSIX ed è effettivamente conforme nella maggior parte delle situazioni. Sono tuttavia presenti due condizioni limite in cui ZFS non soddisfa i test di conformità POSIX:

1. Aggiornamento delle statistiche di capacità del file system ZFS.
2. Modifica dei dati esistenti in presenza di un file system pieno al 100%.

### CR collegati:

- 6362314
- 6362156
- 6361650
- 6343113
- 6343039
- 6742203

## **fdisk -E può eliminare i dischi usati da ZFS senza messaggi di avviso (6412771)**

Se si utilizza il comando `fdisk -E` per modificare un disco utilizzato da un pool di memorizzazione ZFS, il pool diventa inutilizzabile e possono prodursi errori di I/O o errori irreversibili.

### **Soluzione.**

Non utilizzare il comando `fdisk` per modificare un disco utilizzato da un pool di memorizzazione ZFS. Per accedere a un disco utilizzato da un pool di memorizzazione ZFS, utilizzare il comando `format`. In generale, i dischi che contengono file system in uso non dovrebbero essere modificati.

## **Problemi con ZFS e prodotti di backup di terze parti**

Qui di seguito sono elencati i problemi dei prodotti Brightstor ARCserve Backup.

### **Agente client di BrightStor ARCserve Backup per UNIX (Solaris) e supporto di ZFS**

L'agente client di BrightStor ARCserve Backup (BAB) per UNIX (Solaris) può essere utilizzato per eseguire il backup e il ripristino dei file ZFS.

Tuttavia, gli ACL NFSv4 di ZFS non vengono preservati durante il backup. Le normali autorizzazioni e gli attributi di UNIX vengono preservati.

**Soluzione.** Per preservare i file ZFS con gli ACL NFSv4, utilizzare il comando `tar` con l'opzione `-p` oppure il comando `cpio` con l'opzione `-P` per scrivere i file ZFS in un file. Quindi, usare BrightStor ARCserve Backup per il backup dell'archivio `tar` o `cpio`.

## **La GUI di ZFS dovrebbe controllare**

### **`/usr/lib/embedded_su` all'inizio di tutte le procedure guidate (6326334)**

Se si aggiunge il pacchetto `SUNWzfs` di Solaris 10 10/08 a un sistema che esegue una versione anteriore a Solaris 10 6/06 e non dispone della patch per `embedded_su`, le procedure guidate dell'Amministrazione di ZFS non sono completamente funzionali.

Se si cerca di eseguire l'applicazione Amministrazione di ZFS su un sistema sprovvisto della patch `embedded_su`, è possibile solo visualizzare la configurazione di ZFS. Viene visualizzato il seguente messaggio di errore:



```
/usr/lib/embedded_su: not found
```

**Soluzione.**

Aggiungere la patch `embedded_su` (119574-02) al sistema che esegue la versione anteriore a Solaris 10 6/06.

## Impossibile sincronizzare i file system in caso di errore irreversibile (6250422)

Se si verifica un errore irreversibile mentre è in corso un'attività di I/O verso una destinazione collegata con l'iniziatore software iSCSI di Solaris, è possibile che l'operazione di I/O non venga annullata o sincronizzata sul dispositivo di destinazione. Questa condizione può provocare un danneggiamento del file system. Non viene visualizzato nessun messaggio di errore.

**Soluzione.**

Utilizzare un journaling file system come UFS. A partire da Solaris 10, il logging UFS è abilitato nell'impostazione predefinita. Per maggiori informazioni su UFS, vedere la sezione [“What’s New in File Systems?”](#) in *System Administration Guide: Devices and File Systems*.

## L'aggiornamento da alcune versioni di Solaris Express o di Solaris 10 richiede la riattivazione dei file system

Quando si aggiorna un server NFSv4 dalla versione 6/05 a Solaris Express 7/05 o a una versione successiva (inclusi tutti gli aggiornamenti di Solaris 10), i programmi possono generare errori EACCES. Inoltre, alcune directory appaiono erroneamente vuote.

Per prevenire questi errori, disattivare e riattivare i file system del client. Se la disattivazione non dovesse riuscire, provare a forzarla con il comando `umount -f`. In alternativa, riavviare il client.

## Le funzioni dell'elenco di controllo di accesso NFSv4 non operano correttamente

Le funzioni dell'elenco di controllo di accesso (ACL) NFSv4 non funzionano correttamente se i client e i server della rete sono installati con versioni precedenti e diverse di Solaris 10. Il problema riguarda le funzioni degli ACL e i programmi della riga di comando sotto elencati:

- `acl()`
- `facl()`
- `getfacl`

- `setfacl`

Per maggiori informazioni su queste funzioni e programmi, vedere le rispettive pagine man.

Ad esempio, si possono verificare errori in una rete che presenta la seguente configurazione:

- Un client che esegue Solaris 10 in versione Beta
- Un server che esegue Solaris 10

La tabella seguente illustra i risultati delle funzioni degli ACL in configurazioni client-server che utilizzano versioni diverse di Solaris 10.

| Operazione | Sistema operativo S10 del client | Sistema operativo S10 del server | Risultato              |
|------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| get ACL    | S10 Beta                         | S10                              | ACL modificato *       |
| get ACL    | S10                              | S10 Beta                         | funzionamento corretto |
| set ACL    | S10 Beta                         | S10                              | funzionamento corretto |
| set ACL    | S10                              | S10 Beta                         | Errore: EOPNOTSUP      |

**Soluzione.** Perché le funzionalità degli ACL NFSv4 operino correttamente, eseguire un'installazione completa di Solaris 10 sia sul server che sul client.

## Problemi di accesso tra client Solaris NFSv4 e server NFSv4

Nell'attuale versione di Solaris 10, l'implementazione Solaris degli elenchi di controllo di accesso (ACL) NFSv4 è ora conforme alle specifiche RFC 3530. Tuttavia, si verificano errori con i client NFSv4 che utilizzano le versioni Beta 2 o Beta 1 di Solaris 10. Questi client non possono creare file sui server NFSv4 che utilizzano l'attuale versione di Solaris 10. Viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

```
NFS getacl failed for nome_server: error 9 (RPC: Program/version mismatch)
```

**Soluzione.** Nessuna.

## Il comando `mkfs` può non riuscire a creare i file system su dischi molto grandi (6352813)

Il comando `mkfs` può non essere in grado di creare un file system sui dischi che possiedono una determinata geometria e le cui dimensioni superano gli 8 Gbyte. La dimensione del gruppo di

cilindri derivato è troppo grande per il frammento da 1 Kbyte. Questa dimensione del gruppo di cilindri comporta l'impossibilità di inserire in un blocco i metadati in eccesso.

Viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

```
With 15625 sectors per cylinder, minimum cylinders
per group is 16. This requires the fragment size to be
changed from 1024 to 4096.
Please re-run mkfs with corrected parameters.
```

**Soluzione.** Usare il comando `newfs`. In alternativa, impostare una dimensione superiore per il frammento, ad esempio 4096, quando si utilizza il comando `mkfs`.

## Il crash dump del sistema non riesce sui dispositivi che superano la dimensione di 1 TByte (6214480)

Il sistema non riesce a generare un crash dump nelle partizioni di dimensioni pari o superiori a 1 Tbyte. Se il sistema utilizza un dispositivo di questo tipo, in seguito a un errore irreversibile e al successivo riavvio del sistema si può verificare quanto segue:

- Il sistema non salva il crash dump.
- Viene visualizzato il messaggio seguente:

```
0% done: 0 pages dumped, compression ratio 0.00, dump failed: error 6
```

**Soluzione.** Configurare la dimensione del dispositivo di dump del sistema su un valore inferiore a 1 Tbyte.

## L'uso del comando `smoservice` per l'aggiunta di servizi del sistema operativo genera un messaggio di spazio insufficiente sul disco (5073840)

Se si utilizza il comando `smoservice` per aggiungere servizi del sistema operativo a un file system UFS, compare un messaggio indicante che lo spazio disponibile sul disco è insufficiente. Questo errore riguarda in modo specifico i file system UFS sui dischi con etichetta EFI.

**Soluzione.** Usare la seguente procedura.

1. Applicare l'etichetta del disco VTOC SMI.
2. Ricreare il file system.
3. Rieseguire il comando `smoservice`.

## Problemi e bug legati all'hardware

In Solaris 10 sono presenti i seguenti problemi e bug legati all'hardware.

### **x86: i86\_mwait non opera in modo corretto (6736444)**

I sistemi con un processore Intel Xeon della serie MP 7400 che eseguono il sistema operativo Solaris 10 10/08 possono riscontrare un calo delle prestazioni e un aumento dei consumi in condizioni di utilizzo ridotto. Questo problema si verifica quando le CPU non entrano in stato di sospensione e quindi impediscono l'avvio delle funzioni di risparmio energetico dei sistemi in pausa. Non viene visualizzato nessun messaggio di errore.

**Soluzione.** Aggiungere la riga seguente al file `/etc/system` e riavviare il sistema:

```
set idle_cpu_prefer_mwait=0
```

### **L2ARC è disabilitato in Solaris 10 10/08 (6730309)**

L'output del comando `zpool upgrade -v` identifica i dispositivi di cache L2ARC come disponibili. Tuttavia, i dispositivi di cache non sono disponibili in Solaris 10 10/08. Vengono visualizzati vari messaggi di errore:

- Se si cerca di aggiungere un dispositivo di cache nel corso della creazione di un pool di memorizzazione ZFS, viene visualizzato il seguente messaggio:

```
zpool create pool mirror c1t1d0 c1t2d0 cache c1t3d0
cannot create 'pool': operation not supported on this type of pool
```

- Se si cerca di aggiungere un dispositivo di cache a un pool esistente, viene visualizzato il seguente messaggio:

```
zpool add pool cache c1t3d0
cannot add to 'pool': pool must be upgraded to add these vdevs
```

**Soluzione.** Nessuna.

### **Problemi con la scheda HP NC326i e il driver bge (6691658)**

Il driver `bge` non opera normalmente con il dispositivo HP NC326i. Non viene visualizzato nessun messaggio di errore.

**Soluzione.** Nessuna.

## SPARC: Regressione del 19,55% delle prestazioni del driver NCP (6660074)

La regressione delle prestazioni si verifica per il driver NCP (Niagara Crypto Provider) sui sistemi Sun SPARC® Enterprise T5220 che eseguono Solaris 10 10/08. Non viene visualizzato nessun messaggio di errore.

**Soluzione.** Aggiungere la riga seguente al file di configurazione `/platform/sun4v/kernel/drv/ncp.conf`:

```
ncp-threads-per-core=6;
```

## Impossibile attivare l'unità a dischetti USB (6650724)

I dischetti non vengono attivati automaticamente quando vengono inseriti in un'unità USB. Non viene visualizzato nessun messaggio di errore. Il file system `pcfs` del dischetto risulta inaccessibile.

**Soluzione.** Attivare manualmente il file system sul dischetto con il comando `mount`. Ad esempio:

```
mount -F pcfs /vol/dev/dsk/c3t0d0/noname /rmdisk
```

## Messaggio di errore quando si disconnettono i dispositivi di storage USB (6624786)

Il seguente messaggio di errore viene visualizzato quando si disconnette un dispositivo di storage USB:

```
Disconnected device was busy, please reconnect.
```

Il messaggio viene visualizzato anche se la disattivazione ha successo.

**Soluzione.** Nessuna. Questo messaggio può essere ignorato.

## La cache ARC di ZFS alloca memoria nella kernel cage impedendo la riconfigurazione dinamica (6522017)

Sui sistemi dotati di una grande quantità di memoria, ZFS può allocare la memoria del kernel su tutte le schede di sistema. Per la riconfigurazione dinamica è richiesta una scheda di sistema libera che sia in grado di ospitare la memoria della scheda che viene configurata

dinamicamente. La riconfigurazione dinamica della memoria implica che non è possibile eseguire questa operazione sui sistemi con una grande quantità di memoria che eseguono ZFS. I server SunFire™ di fascia alta sono in grado di rilocare le pagine del server per evitare questo problema. Per i domini con oltre 32 core è necessario che la rilocazione delle pagine del kernel (KPR) sia abilitata su questi server. Non viene visualizzato nessun messaggio di errore

**Soluzione.** Ridurre la quantità di memoria del kernel che può essere allocata da ZFS impostando il parametro `zfs_arc_max` nel file `/etc/system`. L'esempio seguente imposta la dimensione massima su 512 Mbyte.

```
set zfs_arc_max = 0x20000000
```

## **mpathadm non visualizza l'impostazione di bilanciamento del carico specifica per il dispositivo**

Il sottocomando `mpathadm show logical-unit` elenca il valore di configurazione globale del bilanciamento del carico per la proprietà `Current Load Balance`. Tuttavia, le voci in `csi_vhci.conf` che modificano il tipo di bilanciamento del carico per uno specifico prodotto non vengono prese in considerazione nell'output di `mpathadm` anche quando l'impostazione è attiva.

## **Lo strumento di registrazione impedisce l'utilizzo di Power Management con alcuni frame buffer (6321362)**

Se i processi in background dello strumento di registrazione sono in esecuzione, i frame buffer `Elite3D` e `Creator3D` non riescono ad attivare la gestione dei consumi. Questa condizione riduce il risparmio energetico quando la gestione dei consumi è attiva. In alcune condizioni, anche l'esecuzione del comando `sys-suspend` può bloccarsi. Non viene visualizzato nessun messaggio di errore. È possibile che il sistema resti bloccato durante un'operazione di sospensione o ripresa del sistema.

**Soluzione.**

Eseguire il comando seguente circa 60 secondi dopo ogni login:

```
pkill -f basicreg.jar
pkill -f swupna.jar
```

## SPARC: Le schede di accelerazione Sun Crypto 4000 nelle versioni 1.0 e 1.1 non sono supportate in Solaris 10

Solaris 10 utilizza un nuovo framework crittografico. Tuttavia, le versioni 1.0 e 1.1 del software e del firmware della scheda Sun Crypto Accelerator 4000 non utilizzano questo framework. Queste versioni non sono perciò supportate in Solaris 10.

La versione 2.0 delle schede utilizza il nuovo framework. Questa versione è disponibile come aggiornamento gratuito per gli utenti delle schede Sun Crypto Accelerator 4000 che intendano utilizzare Solaris 10. Poiché la scheda Sun Crypto Accelerator 4000 è un prodotto soggetto a vincoli di esportazione, per ottenere l'aggiornamento gratuito è necessario contattare Sun Enterprise Services o il proprio canale di vendita locale. Altre informazioni sono disponibili alla pagina Web di Sun Crypto Accelerator 4000 nel sito dei prodotti Sun .

## Alcuni controller USB 2.0 sono disabilitati

Il supporto di alcuni controller USB 2.0 è stato disabilitato a causa di problemi di incompatibilità tra questi dispositivi e il driver EHCI. Viene visualizzato il messaggio seguente:

```
Due to recently discovered incompatibilities with this
USB controller, USB2.x transfer support has been disabled.
This device will continue to function as a USB1.x controller.
If you are interested in enabling USB2.x support please refer
to the ehci(7D) man page.
Please refer to www.sun.com/io for Solaris Ready products
and to www.sun.com/bigadmin/hcl for additional compatible
USB products.
```

Per le informazioni più aggiornate sui dispositivi USB, vedere [http://www.sun.com/io\\_technologies/USB-Faq.html](http://www.sun.com/io_technologies/USB-Faq.html).

## Dispositivi USB supportati e relative configurazioni degli hub

Questa versione di Solaris supporta sia i dispositivi USB 1.1 che USB 2.0. La tabella seguente contiene un riepilogo dei dispositivi USB che operano correttamente in determinate configurazioni. La connessione può essere sia diretta che tramite un hub USB. Si noti che i dispositivi e gli hub USB 1.1 possono avere due modalità: bassa velocità e velocità normale. Tutti i dispositivi USB 2.0 sono ad alta velocità. Per informazioni dettagliate sulle porte e le velocità di utilizzo, vedere il manuale *System Administration Guide: Devices and File Systems* .

TABELLA 2-1 Dispositivi e configurazioni USB

| Dispositivi USB                                             | Connessione                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Dispositivi di memorizzazione USB 2.0                       | Diretta, hub USB 1.1, hub USB 2.0 |
| Dispositivi USB 1.1 fatta eccezione per i dispositivi audio | Diretta, hub USB 1.1, hub USB 2.0 |
| Dispositivi audio USB 1.1                                   | Diretta, hub USB 1.1              |
| Dispositivi audio USB 2.0                                   | Non supportata                    |

## x86: Limitazioni con alcuni driver in Solaris 10

Qui di seguito sono descritte le limitazioni connesse ad alcuni driver e interfacce riscontrate in questa versione di Solaris 10 per piattaforma x86:

- Ripresa dei checkpoint      Questa funzionalità è disabilitata per tutti i tipi di dispositivo. Nel codice `DDI_SUSPEND` della funzione `detach()`, si dovrebbe restituire `DDI_FAILURE`.
- Gestione dei consumi      Questa funzionalità non è disponibile per i dispositivi USB. Non creare componenti per la gestione dei consumi. Scrivere il driver in modo che `pm_raise_power()` e `pm_lower_power()` vengano chiamati solo se vengono creati componenti per la gestione dei consumi.

## Lettori di DVD-ROM/CD-ROM su sistemi senza monitor

La gestione dei consumi dei dispositivi interattivi, ad esempio dei lettori di supporti removibili, è collegata a quella del monitor e della relativa scheda grafica. Se lo schermo è attivo, il lettore di CD-ROM e l'unità a dischetti rimangono nella modalità pienamente operativa. Questi dispositivi possono passare erroneamente alla modalità di risparmio energetico sui sistemi senza monitor. Per ripristinare l'alimentazione del lettore di CD o dell'unità a dischetti, digitare **volcheck** per ottenere lo stato più recente di ogni dispositivo removibile.

In alternativa, è possibile disabilitare la gestione dei consumi usando l'interfaccia grafica di `Dtpower`. Disabilitando la gestione dei consumi, i dispositivi operano sempre in modalità pienamente operativa.



## x86: Necessità di configurazione manuale per l'attivazione di tastiere non inglesi

Nella configurazione predefinita, il programma `kdmconfig` specifica la tastiera generica inglese a 104 tasti come tipo di tastiera collegata al sistema. Se il sistema non utilizza una tastiera inglese, è necessario specificare manualmente il tipo di tastiera appropriato durante l'installazione. Diversamente, l'installazione continua usando una tastiera predefinita diversa da quella effettiva del sistema.

**Soluzione 1.** Se il sistema non utilizza una tastiera inglese, procedere come segue durante l'installazione:

1. Quando compare la configurazione del sistema a finestre proposta per l'installazione, premere Esc.

---

**Nota** – Le informazioni di questa schermata, che includono il tipo di tastiera, rimangono visualizzate solo per 30 secondi. Per modificare le impostazioni di configurazione, è necessario premere Esc prima che trascorrono i 30 secondi. Diversamente, l'installazione prosegue con le impostazioni visualizzate.

---

2. Scegliere il tipo di tastiera corrispondente alla tastiera collegata al sistema.
3. Premere Invio per accettare le modifiche e continuare l'installazione.

**Soluzione 2.** Per cambiare il tipo di tastiera su un sistema che già utilizza Solaris 10, usare il programma `kdmconfig`. Scegliere l'opzione appropriata per il tipo di server X eseguito dal sistema.

- Se il sistema utilizza il server Xsun, procedere come segue:
  1. Eseguire `kdmconfig`.
  2. Usare l'opzione di modifica della tastiera.
  3. Salvare la configurazione.
- Se il sistema utilizza il server Xorg predefinito, procedere come segue:
  1. Eseguire `kdmconfig`.
  2. Selezionare il server Xsun.
  3. Usare l'opzione di modifica della tastiera.
  4. Salvare la configurazione.
  5. Eseguire nuovamente `kdmconfig` per passare al server Xorg.

## SPARC: Il driver jfca per alcune schede bus collegate a unità nastro può causare errori (6210240)

Il driver jfca per i controller (HBA) sotto elencati può causare errori irreversibili del sistema o errori di I/O quando i controller sono collegati a un'unità nastro:

- SG-PCI1FC-JF2
- SG-PCI2FC-JF2

Durante lo svolgimento di alcune operazioni, il driver jfca per queste schede bus è soggetto a una condizione di conflitto (race condition) che causa un errore. Le operazioni interessate sono le seguenti:

- Ripristino dei link
- Ripristino dei cicli
- Ripristino degli switch
- Errori ripetuti nei link

Vengono visualizzati messaggi di errore simili ai seguenti:

- Messaggi di errore di I/O

```
jfca: [ID 277337 kern.info] jfca4: Sequencer-detected error. Recover
immediately.
last message repeated 18376 times
 jfca: [ID 716917 kern.notice] jfca4: ExgWarning: SendVerify(1): SHOULD
ABORT THE ORIG I/O PKG=30007520bd8!
scsi: [ID 107833 kern.warning] WARNING:
/pci@1e,600000/SUNW,jfca@3,1/fp@0,0/st@w2100001086108
628,1 (st3):
 SCSI transport failed: reason 'timeout': giving up
```

- Messaggi di errore irreversibile del sistema

```
panic[cpu1]/thread=2a100497cc0:
BAD TRAP: type=31 rp=2a1004978d0 addr=a8 mmu_fsr=0 occurred in module
"jfca" due to a NULL pointer dereference
```

**Soluzione.** Non collegare le unità nastro a una scheda SG-PCI1FC-JF2 o SG-PCI2FC-JF2.

## Possibili conflitti tra dispositivi che condividono lo stesso bus (6196994)

Le schede Quad Fast-Ethernet (QFE) possono creare problemi di conflitto se condividono lo stesso bus con una delle seguenti schede:

- Sun GigaSwift
- Sun Dual Gigabit Ethernet e Dual SCSI/P
- Sun Quad Gigaswift Ethernet

Nella configurazione predefinita, il parametro `infinite-burst` del driver ce utilizzato da queste schede è abilitato. Ciò comporta la riduzione al minimo del tempo del bus disponibile per le porte QFE che condividono lo stesso bus.

**Soluzione.** Evitare di collocare le schede QFE sullo stesso bus delle schede di rete elencate.

## La funzione DDI `hat_getkpfnum()` è obsoleta (5046984)

La funzione DDI `hat_getkpfnum()` è obsoleta. Gli sviluppatori dovrebbero aggiornare i propri driver in modo da non utilizzare l'interfaccia DDI `hat_getkpfnum()`. Se un driver utilizza `hat_getkpfnum()`, vengono visualizzati messaggi di avvertimento simili ai seguenti:

```
WARNING: Module mydrv is using the obsolete hat_getkpfnum(9F)
interface in a way that will not be supported in
a future release of Solaris. Please contact the
vendor that supplied the module for assistance,
or consult the Writing Device Drivers guide,
available from http://www.sun.com for migration
advice.
```

---

Callstack of bad caller:

```
hat_getkpfnum_badcall+93
hat_getkpfnum+6e
mydrv_setup_tx_ring+2d
mydrv_do_attach+84
mydrv_attach+242
devi_attach+6f
attach_node+62
i_ndi_config_node+82
i_ddi_attachchild+4a
devi_attach_node+4b
devi_attach_children+57
config_immediate_children+6e
devi_config_common+77
mt_config_thread+8b
```

Per determinare se un driver utilizza `hat_getkpfnum()`, esaminare il suo codice sorgente o i suoi simboli usando `nm()`. Usando come esempio il driver `provadrv`, digitare la sintassi seguente:

```
% nm /usr/kernel/drv/mydrv | grep hat_getkpfnum
```

Per informazioni sulla migrazione dei driver da `hat_getkpfnum()`, vedere l'[Appendice B](#), “Summary of Solaris DDI/DKI Services” in *Writing Device Drivers*.

## Alcuni lettori di DVD e di CD-ROM non consentono l'avvio di Solaris (4397457)

Il valore di timeout predefinito per la parte SCSI della scheda SunSwift™ PCI Ethernet/SCSI (X1032A) non è conforme ai requisiti di timeout del lettore di DVD-ROM SCSI di Sun (X6168A). Con supporti di scarsa qualità, il DVD-ROM produce talvolta errori di timeout. Le uniche eccezioni sono rappresentate dai sistemi Sun Fire 6800, 4810, 4800 e 3800. Questi sistemi modificano il valore di timeout SCSI attraverso la PROM OpenBoot.

**Soluzione.** Per le altre piattaforme, usare le interfacce SCSI integrate o schede SCSI compatibili con il DVD-ROM, come le seguenti:

- X1018A (SBus: F501-2739-xx)
- X6540A (PCI: F375-0005-xx)

## Problemi di iPlanet Directory Server 5.1

Questa sezione contiene informazioni importanti per gli utenti di iPlanet™ Directory Server 5.1 che intendano eseguire un aggiornamento a Solaris 10.

### Installazione di Directory Server 5.1

Sun Java System Directory Server 5 2005Q1 sostituisce iPlanet Directory Server 5.1, precedentemente integrato nel sistema operativo Solaris 9. In Solaris 10, questo nuovo server di elenchi può essere installato come parte di Sun Java Enterprise System.

---

**Nota** – Per informazioni su Sun Java System Directory Server 5 2005Q1, vedere la documentazione di Sun Java System sul sito Web <http://docs.sun.com>.

---

Solaris 10 continua a supportare Directory Server 5.1. L'installazione di Directory Server 5.1 può rendersi necessaria nelle seguenti circostanze:

- È necessario recuperare i dati di Directory Server 5.1.
- Si desidera migrare i dati a Directory Server 5 2005Q1.

In Solaris 10, l'installazione di Directory Server 5.1 deve essere eseguita manualmente. Procedere come segue:

1. Inserire il CD Solaris 10 Software - 5 nel lettore di CD-ROM.
2. Diventare superutente.
3. In una finestra di terminale, installare il server di elenchi:

```
cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Product/
pkgadd -d . IPLTnls IPLTnspr IPLTnss IPLTjss IPLTpldap \
IPLTdsr IPLTdsu IPLTadmin IPLTcons IPLTadcon IPLTdscon \
IPLTadman IPLTdsman
```

Per installare i pacchetti localizzati per il cinese semplificato, usare il seguente comando aggiuntivo:

```
pkgadd -d . IPLTcdsu IPLTcadmin IPLTccons IPLTcadcon \
IPLTcdscon IPLTcadman IPLTcdsman
```

Per installare i pacchetti localizzati per il giapponese, usare il seguente comando aggiuntivo:

```
pkgadd -d . IPLTjdsu IPLTjadmin IPLTjcons IPLTjadcon \
IPLTjdscon IPLTjadman IPLTjdsman
```

4. Al termine dell'installazione, configurare iPlanet Directory Server 5.1. Vedere il [Capitolo 11](#), “Sun ONE Directory Server Configuration” in *System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)*.

## Migrazione a Sun Java System Directory Server 5 2005Q1



**Avvertenza** – I formati di database delle due versioni del server di elenchi sono incompatibili. Per gli utenti di Directory Server 5.1, Sun raccomanda di migrare il database al formato utilizzato da Sun Java System Directory Server 5 2005Q1.

Per eseguire la migrazione, occorre che entrambe le versioni del server di elenchi siano presenti sul sistema aggiornato a Solaris 10. Se si utilizza Directory Server 5.1 con il formato degli archivi compressi (.tar.gz), passare direttamente al punto 2 per le istruzioni di migrazione.

1. In una finestra di terminale, determinare se i pacchetti di iPlanet Directory Server 5.1 siano presenti sul sistema.

```
$ pkginfo | grep IPLT
```

Se vengono visualizzati i pacchetti seguenti, è possibile passare al punto 2 e procedere con la migrazione. L'output indica che i pacchetti di iPlanet Directory Server 5.1 sono presenti sul sistema.

```
system IPLTadcon Administration Server Console
system IPLTadman Administration Server Documentation
system IPLTadmin Administration Server
system IPLTcons Console Client Base
system IPLTdscon Directory Server Console
system IPLTdsman Directory Server Documentation
system IPLTdsr Directory Server (root)
system IPLTdsu Directory Server (usr)
system IPLTjss Network Security Services for Java
system IPLTnls Nationalization Languages and Localization Support
system IPLTnspr Portable Runtime Interface
system IPLTnss Network Security Services
system IPLTldap PerLDAP
$
```

Se i pacchetti non vengono visualizzati, prima di procedere occorre installare i pacchetti di iPlanet Directory Server 5.1. Vedere la procedura in 4 fasi descritta nella sezione precedente, “[Installazione di Directory Server 5.1](#)” a pagina 84. Al termine dell'installazione, passare al punto 2 e procedere con la migrazione.

2. Migrare il database di iPlanet Directory Server 5.1 alla versione più recente. Per le istruzioni, vedere la raccolta di documenti relativa a Sun Java System Directory Server all'indirizzo [http://docs.sun.com/coll/DirectoryServer\\_05q1](http://docs.sun.com/coll/DirectoryServer_05q1).

Dopo la migrazione dei dati, continuare a eseguire il backup dei dati con la stessa procedura usata prima della migrazione. Un eventuale processo di ripristino dei dati in situazioni di emergenza potrebbe richiedere il database migrato.

## Problemi durante l'esecuzione del debugger

I problemi descritti qui di seguito riguardano il debugger del kernel.

### **Il sistema può entrare in un ciclo infinito se viene modificata la CPU master (4405263)**

Durante l'esecuzione del debugger del kernel di Solaris per la diagnosi di un sistema in funzione, il sistema può entrare in un ciclo con messaggi di errore incompleti. Il ciclo si verifica quando viene modificata la CPU master della PROM OpenBoot. Dopo il processo di ripristino,

il sistema ritorna operativo. Tuttavia, le tracce dell'errore originale vanno perse. Ciò significa che non è possibile eseguire una diagnosi dell'errore irreversibile.

**Soluzione.** Quando il sistema si trova al livello della PROM, viene visualizzato il prompt ok di OpenBoot. Nei sistemi con più CPU, il prompt ok è preceduto da un numero racchiuso tra parentesi graffe. Questo numero indica la CPU attiva nel sistema. Per eseguire la sessione di debug al livello della PROM, procedere come segue.

1. Elevare pil a f digitando il comando seguente:

```
{0} ok h# 0f pil!
```

2. Usare il comando `switch-cpu` per passare selettivamente dalla CPU attualmente attiva ad altre CPU. Ad esempio, per passare dalla CPU #0 alla CPU #1, digitare il comando seguente:

```
(0) ok 1 switch-cpu
```

Il prompt ok è ora preceduto dal numero della nuova CPU attivata.

```
{1} ok
```

3. Eseguire il debugger.
4. Al termine della sessione del debugger, eseguire un comando `reset -all` per tornare all'uso normale del sistema.

---

**Nota** – Verificare di avere aggiornato il sistema all'ultima versione della PROM OpenBoot.

---

## Localizzazione

Questa sezione descrive i problemi relativi alla localizzazione di Solaris 10.

### Nota sulla traduzione del software in svedese

Le traduzioni del software in lingua svedese non vengono più aggiornate dalla versione Solaris 10 8/07, fatta eccezione per quelle fornite dalle comunità. Di conseguenza, i messaggi aggiornati vengono visualizzati in inglese.

**Soluzione.** Nessuna.

## In Trusted Java DS sono presenti più selettori dei metodi di input

Quando si esegue il login in Trusted Java DS usando una versione locale UTF-8 o asiatica, nell'impostazione predefinita viene visualizzata l'applicazione Selettore dei metodi di input (`iiim-panel`) in base all'etichetta. Per questa ragione, in un ambiente con più etichette vengono visualizzate più applicazioni `iiim-panel` e questo può ingenerare una certa confusione.

Non viene visualizzato nessun messaggio di errore.

**Soluzione.** Interrompere l'utilizzo di `iiim-panel`. Procedere come segue:

- Fare clic con il pulsante destro del mouse su `iiim-panel` e scegliere Preferenze. Viene visualizzato l'Editor preferenze del metodo di input, `iiim-properties`.
- Selezionare “Nessuno” o “Collega alle applicazioni” nell'elenco “Posizione dello stato del metodo di input e del selettore” della scheda Generale.
- Premere Applica o fare clic su OK.

Per modificare la lingua di input, è possibile anche usare una scelta rapida. Per abilitare la scelta rapida, procedere come segue:

- Accedere alla scheda Varie di `iiim-properties`.
- Selezionare l'opzione “Abilita finestra di selezione lingua/scrittura con tasti di scelta rapida”.
- Premere Applica o fare clic su OK.

---

**Nota** – Quando si seleziona “Collega alle applicazioni”, l'elenco del selettore della lingua non verrà visualizzato per le applicazioni GTK. È possibile selezionare la lingua di input usando i tasti di scelta rapida.

---

## Metodo di input Wnn8 per il giapponese

Il metodo di input giapponese Wnn8 non può essere utilizzato se i server Wnn8 non sono abilitati.

**Soluzione.** Abilitare i server Wnn8:

```
svcadm enable wnn8/server
```

Inoltre, selezionare Wnn8 come motore per la lingua giapponese eseguendo il comando `iiim-properties`.



## Impossibile abilitare il metodo di input con i diritti di amministratore principale (6475081)

Un utente che dispone dei diritti di amministratore principale (Primary Administrator) non può utilizzare i metodi di input per una specifica versione locale e quindi non può immettere correttamente i caratteri. Lo stato del metodo di input non viene visualizzato nell'area di lavoro. Non viene visualizzato nessun messaggio di errore.

**Soluzione.** Aggiungere le righe seguenti al file `/etc/security/exec_attr`:

```
Primary Administrator:solaris:cmd:::/usr/bin/csh:uid=0;gid=0
Primary Administrator:solaris:cmd:::/usr/bin/ksh:uid=0;gid=0
Primary Administrator:solaris:cmd:::/usr/bin/sh:uid=0;gid=0
```

Per informazioni sul formato del file, vedere la pagina `man exec_attr(4)`.

## Il nuovo metodo di input ChuYin non è supportato nell'aggiornamento a IIMF revisione 12 (6492129)

Quando si aggiorna il sistema operativo alle versioni Solaris 10 6/06 o Solaris 10 11/06, il framework del metodo di input e i singoli metodi di input vengono aggiornati dalla revisione 10 alla 12. Tuttavia, ChuYin non è incluso nell'elenco dei metodi di input supportati. Inoltre, non è possibile utilizzare i tasti F2 e F3 per modificare il metodo di input.

**Soluzione.** Usare il metodo PinYin per digitare i caratteri cinesi tradizionali con Hanyu PinYin. Usare `Ctrl+Shift` per commutare i metodi di input.

## AltGr non può essere utilizzato per modificare la modalità in alcune versioni locali russe (6487712)

Il tasto `AltGr` non consente di commutare le modalità per il layout Xsun russo nelle versioni locali `ru_RU.KOI8-R` e `ru_RU.ANSI1251`.

**Soluzione 1.** Passare alla versione locale `ru_RU.UTF-8` o `ru_RU.ISO8859-5`.

**Soluzione 2.** Usare IIMF™ al posto del layout di tastiera russo.

## Il testo in lingua araba non compare nelle versioni locali ar

Se un sistema x86 utilizza Xorg come server X predefinito, il font arabo (iso7759-6) non compare nella versione locale ar . Questo errore non si verifica se si utilizza XSun al posto di XOrg.

**Soluzione.** Procedere come segue.

1. Come superutente, aprire con un editor il file `/usr/dt/config/Xservers`.

- Togliere il simbolo di commento o aggiungere la riga seguente:

```
:0 Local local_uid@console root /usr/openwin/bin/Xsun :0
-nobanner -defdepth 24
```

- Commentare la riga seguente:

```
:0 Local local_uid@console root /usr/X11/bin/Xorg :0
```

2. Riavviare il sistema.

In alternativa, è possibile eseguire il login nella versione locale `ar_EG.UTF-8` o in altre versioni UTF-8.

## La Sincronizzazione PDA di Solaris non supporta lo scambio dei dati con un dispositivo PDA multibyte internazionalizzato (4263814)

Quando si scambiano dati multibyte tra un PDA e il CDE Solaris, i dati possono risultare danneggiati in entrambi gli ambienti.

**Soluzione.** Prima di eseguire la Sincronizzazione PDA di Solaris, eseguire un backup dei dati del PC usando l'utility di backup del PDA. Se si effettua accidentalmente uno scambio di dati multibyte e le informazioni risultassero danneggiate, ripristinare i dati dalla copia di backup.

## Vari tipi di carattere arabi non funzionano in GNOME (6384024)

In GNOME, selezionando alcuni tipi di carattere arabi, i caratteri non vengono visualizzati. Il problema si verifica quando si seleziona il tipo di carattere per le applicazioni, il desktop o il titolo della finestra usando il menu delle proprietà dei tipi di carattere di GNOME. I tipi di carattere interessati sono, tra gli altri:

- Akhbar MT (Regular, Bold)
- Shayyal MT (Regular, Bold)
- Naskh MT (Regular, Bold)

Non viene visualizzato nessun messaggio di errore.

### Soluzione.

Utilizzare la nuova famiglia di caratteri Kacst per visualizzare i caratteri arabi nelle applicazioni GNOME.

## Impossibile modificare la lingua di input nelle applicazioni salvate nella sessione (6360759)

Nelle versioni locali UTF-8 l'input in più lingue è supportato, ma la commutazione tra le lingue non funziona quando si utilizzano applicazioni salvate per la sessione in cui si fa clic con il pulsante del mouse 1 dopo il login. Il problema si verifica in Java Desktop System (Java DS). Non viene visualizzato nessun messaggio di errore.

### Soluzione.

Fare clic con il pulsante del mouse 1 sullo sfondo dell'area di lavoro o sul menu Apri prima di fare clic su un'applicazione.

## I tasti di scelta rapida di Mozilla nella versione locale spagnola sono inconsueti e ambigui (6288620)

I tasti di scelta rapida di Mozilla 1.7 sono inconsueti, in particolare nella versione locale spagnola. Ad esempio, Ctrl-S è utilizzato sia per la copia che per il salvataggio. Non viene visualizzato nessun messaggio di errore.

### Soluzione.

Identificare nei menu i tasti di scelta rapida assegnati alle varie azioni.

## Nota sulla migrazione alle versioni locali UTF-8

Nella migrazione alle versioni locali UTF-8, il tipo di file determina il metodo utilizzato per importare o esportare i dati.

### File di Microsoft Office

I file di Microsoft Office sono codificati in formato Unicode. Le applicazioni di StarOffice possono leggere e scrivere i file Unicode.

### File HTML

I file HTML creati con editor HTML come Mozilla Composer, o i file HTML salvati con un browser Web, in genere contengono un tag di codifica charset . Dopo l'esportazione o l'importazione, è possibile visualizzare questi file HTML con il browser Web Mozilla Navigator, o modificarli con Mozilla Composer, in base al tag di codifica presente nel file HTML.

### Correzione di file HTML con codifica errata

Nella visualizzazione dei file HTML possono comparire caratteri errati. Il problema è dovuto in genere alle seguenti cause:

- Il tag di codifica charset è errato.
- Il tag di codifica charset non è presente.

Per individuare il tag di codifica charset nel file HTML, procedere come segue:

1. Aprire il file con Mozilla.
2. Premere Ctrl-i, oppure fare clic su Visualizza per aprire il relativo menu.
3. Scegliere Info pagina.

L'indicazione charset è visibile nella parte inferiore della scheda Informazioni generali, ad esempio:

```
Content-Type text/html; charset=us-ascii
```

Se la stringa charset=us-ascii non corrisponde all'effettiva codifica utilizzata nel file, nella visualizzazione del file possono comparire caratteri errati. Per modificare la codifica del file HTML, procedere come segue:

1. Aprire il file con Mozilla Composer.
2. Aprire il menu File.
3. Selezionare Salva e modifica codifica dei caratteri.
4. Scegliere la codifica appropriata. Mozilla Composer converte automaticamente la codifica e il tag charset.

## Messaggi di posta elettronica salvati in formato che consente la migrazione

In genere i messaggi di posta elettronica vengono contrassegnati con il tag MIME charset . L'applicazione Posta e calendario riconosce i tag MIME charset . Non è necessario eseguire una conversione della codifica.

### File di testo

I file di testo non contengono un tag charset. Se la codifica dei file non è UTF-8, è necessario convertirli. Ad esempio, per convertire un file di testo in formato cinese tradizionale big5 in UTF-8, eseguire il comando:

```
iconv -f big5 -t UTF-8 nome_file_input
```

```
> nome_file_output
```

È anche possibile utilizzare l'Analizzatore del file system per la conversione della codifica.

È possibile utilizzare l'Editor di testo per leggere e scrivere automaticamente file con la corretta codifica, oppure specificando in modo esplicito la codifica al momento dell'apertura o del salvataggio.

Per avviare l'Editor di testo, scegliere Apri e quindi Applicazioni->Accessori->Editor di testo.

### Nomi dei file e delle directory

Se la codifica dei nomi dei file e delle directory che utilizzano caratteri multibyte non è UTF-8, è necessario convertire tali nomi. È possibile utilizzare l'Analizzatore del file system per convertire i nomi dei file e delle directory e il contenuto dei file di testo dalle vecchie codifiche al formato UTF-8. Per maggiori informazioni, consultare la Guida online dell'Analizzatore del file system.

Per avviare l'Analizzatore del file system, scegliere Apri e quindi Utilità->Analizzatore del file system.

Quando si accede a file o a directory con nomi in formato non UTF-8 da Microsoft Windows via SMB usando Esplora risorse, è possibile accedere ai file e alle directory senza convertire la codifica.

### Avvio di applicazioni nelle versioni locali precedenti

Per le applicazioni per cui non è possibile eseguire la migrazione a Unicode UTF-8, è possibile creare un pulsante di avvio nel pannello per avviare l'applicazione nella versione locale

appropriata. È anche possibile avviare le applicazioni direttamente dalla riga di comando. Procedere come segue per creare un pulsante di avvio per un'applicazione.

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pannello in cui deve essere inserito il pulsante di avvio.
2. Scegliere Aggiungi al pannello->Pulsante di avvio.
3. Usare il seguente formato per digitare la voce nel campo Comando della finestra di dialogo Crea pulsante di avvio:

```
env LANG=vers_locale LC_ALL=
vers_locale nome_applicazione
```

Ad esempio, per lanciare un'applicazione chiamata app-motif che risiede in /usr/dt/bin nella versione locale cinese Big5, digitare il testo seguente nel campo Comando della finestra di dialogo Crea pulsante di avvio:

```
env LANG=zh_TW.BIG5 LC_ALL=zh_TW.BIG5 /usr/dt/bin/motif-app
```

4. Scegliere OK per creare il pulsante di avvio sul pannello.

Quando è necessario avviare applicazioni con interfaccia dalla riga di comando (CLI) che richiedono una specifica versione locale, aprire per prima cosa una finestra del Terminale nella versione locale appropriata e quindi eseguire l'applicazione CLI in quella finestra. Per aprire il Terminale in una determinata versione locale, utilizzare il seguente comando:

```
eng LANG=vers_locale LC_ALL=vers_locale GNOME-TERMINAL --disable-factory.
```

Invece di aprire una nuova finestra di Terminale in un'altra versione locale, è possibile modificare l'impostazione della versione locale (ad esempio da UTF-8 a una versione locale precedente) nel Terminale attivo modificando la codifica con la voce Imposta codifica dei caratteri del menu Terminale. È necessario anche impostare le variabili d'ambiente LANG e LC nella shell corrente.

## Hardware non disponibile per alcune tastiere tipo 6 e tipo 7

In Solaris è stato aggiunto il supporto software per alcune tastiere aggiuntive. Grazie a questo software, gli utenti possono usare la tastiera con maggiore flessibilità modificando i layout standard statunitensi in base alle proprie esigenze linguistiche.

Attualmente, tuttavia, non sono disponibili hardware per i seguenti layout di tastiera:

---

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Albania              | Bielorussa            |
| Bielorussa           | Francese canadese     |
| Croazia              | Ceco                  |
| Danimarca            | Estonia               |
| Ungheria             | Islanda               |
| Lettonia             | Lituania              |
| Maltese (inglese GB) | Maltese (USA)         |
| Polonia              | Portoghese brasiliana |
| Romania              | Serbia e Montenegro   |
| Slovacchia           | Slovenia              |

---

**Soluzione.** Scegliere una delle seguenti procedure:

- **Soluzione 1.** Per trarre vantaggio da questo software della tastiera, configurare l'input usando l'utility dalla riga di comando `kbd -s`. Per le sessioni del desktop con versione locale UTF-8, usare use l'Editor delle preferenze per i metodi di input. Se il layout di tastiera richiesto non è incluso nell'utility `kbd -s`, usare la Soluzione 2.
- **Soluzione 2.** Modificare il file `/usr/openwin/share/etc/keytables/keytable.map`. Ad esempio, per la tastiera francese canadese di tipo 6, apportare le seguenti modifiche:
  1. Sostituire la voce `US6.kt` con `Canada6.kt` nel file `/usr/openwin/share/etc/keytables/keytable.map`. La voce modificata dovrebbe essere la seguente:

```
6 0 Canada6.kt
```

2. Riavviare il sistema per rendere effettive le modifiche.

## Nelle versioni locali europee UTF - 8, la funzione di ordinamento non opera correttamente (4307314)

Nelle versioni locali europee UTF - 8, la funzione di ordinamento non opera correttamente.

**Soluzione.** Prima di eseguire un'operazione di ordinamento in una versione locale FIGGS UTF - 8, impostare la variabile `LC_COLLATE` sull'equivalente ISO-1.

```
echo $LC_COLLATE
> es_ES.UTF-8
LC_COLLATE=es_ES.IS08859-1
export LC_COLLATE
```

Avviare quindi l'operazione di ordinamento.

## Rete

In Solaris 10 sono stati riscontrati i seguenti problemi relativi ai collegamenti di rete.

### **x86: Il driver bnx non supporta il chipset Broadcom NetXtreme II 5709 (6637053)**

Il chipset Broadcom NetXtreme II 5709 (BCM5709) non è supportato in Solaris 10 10/08.

**Soluzione.** Scaricare il driver bnx dal sito Web

[http://www.broadcom.com/support/ethernet\\_nic/downloaddrivers.php](http://www.broadcom.com/support/ethernet_nic/downloaddrivers.php).

---

**Nota** – Nei chipset esistenti si possono riscontrare problemi di regressione delle prestazioni quando si installa il driver scaricato.

---

### **SPARC: Errori di collegamento NFS/RDMA (6229077)**

Si possono verificare errori di collegamento tra client e server NFS quando si utilizza RDMA (Remote Direct Memory Access) A causa di questi errori, le risorse del buffer si esauriscono e si verifica un errore irreversibile del sistema. Viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

```
rpcib: WARNING: rib_rbuf_alloc: No free buffers!
```

**Soluzione.** Scegliere una delle seguenti procedure:

- Configurare il server NFS per abilitare TCP. Nel file `/etc/default/nfs`, modificare (`NFSD_PROTOCOL=tcp`).
- Attivare il file system NFS dal lato client con l'opzione di attivazione `proto=tcp`.

Per maggiori informazioni, vedere le pagine man [mount\\_nfs\(1M\)](#) e [nfs\(4\)](#).

### **Il login non riesce sulle destinazioni iSCSI con due portali se uno è errato (6476060)**

Se una destinazione o un array iSCSI restituisce più di un indirizzo IP nella risposta `send target`, l'iniziatore prende in considerazione solo l'ultimo indirizzo dell'elenco e non il primo, come avveniva nelle precedenti versioni. Di conseguenza, se l'ultimo indirizzo IP è errato o non è valido, il collegamento alla destinazione non riesce.



**Soluzione.** Restituire i TPGT differenti per ogni voce nella risposta send target . L'iniziatore cerca di stabilire una connessione a tutti gli indirizzi IP e in questo modo la connessione riesce.

## Il dominio DOI non è configurabile (6314248)

Il dominio DOI di sistema non è configurabile. Quando si utilizza la Solaris Management Console per creare un nuovo modello di rete trusted, la Solaris Management Console imposta il DOI su **0** e le Solaris Trusted Extensions non funzionano correttamente. Vengono visualizzati vari messaggi di errore.

**Soluzione.** Impostare il DOI su **1** usando la Solaris Management Console.

## Nella configurazione predefinita, l'inoltro IP è disabilitato in Solaris 10

Nella configurazione predefinita di questa versione di Solaris, l'inoltro IP è disabilitato. Questa impostazione si riferisce sia alle reti IPv4 che a quelle IPv6 ed è indipendente dalle altre configurazioni del sistema. Nei sistemi con più interfacce IP che in precedenza inoltravano i pacchetti IP, questa funzione non è più abilitata automaticamente. Per abilitare l'inoltro IP in questi sistemi, è necessario eseguire manualmente alcune operazioni di configurazione aggiuntive.

**Soluzione.** Il comando `routeadm` abilita l'inoltro IP. Le modifiche alla configurazione prodotte da `routeadm` persistono anche dopo il riavvio del sistema.

- Per abilitare l'inoltro IPv4, digitare `routeadm -e ipv4-forwarding` .
- Per abilitare l'inoltro IPv6, digitare `routeadm -e ipv6-forwarding` .
- Per applicare al sistema la configurazione con l'inoltro IP abilitato, digitare `routeadm -u`.

Per maggiori informazioni sull'inoltro IP, vedere la pagina man `routeadm(1M)`.

## Le zone non si avviano se il loro indirizzo IP appartiene a un gruppo di multipathing IP con errori (6184000)

Una zona può essere configurata in modo che il suo indirizzo IP faccia parte di un gruppo IPMP (IP Network Multipathing). Il processo di configurazione è documentato in [“How to Extend IP Network Multipathing Functionality to Shared-IP Non-Global Zones”](#) in *System Administration Guide: Solaris Containers-Resource Management and Solaris Zones*.

Se tutte le interfacce di rete del gruppo IPMP producono un errore, le zone il cui indirizzo IP appartiene a quel gruppo non si avviano.

L'esempio seguente illustra il risultato del tentativo di avvio della zona.

```
zoneadm -z nome_zona boot
zoneadm: zone 'nome_zona': bge0:1:
could not set default interface for multicast: Invalid argument
zoneadm: zone 'nome_zona': call to zoneadmd failed
```

**Soluzione.** Riparare almeno una delle interfacce di rete del gruppo.

## Problemi irregolari nell'utilizzo di DataDigest (5108515)

Le destinazioni Internet SCSI (iSCSI) possono occasionalmente riportare errori CRC se i DataDigest sono abilitati. Le applicazioni che aggiornano i buffer di I/O dopo la trasmissione all'iniziatore iSCSI possono provocare il calcolo errato del CRC. Quando la destinazione risponde con un errore CRC, l'iniziatore iSCSI trasmette nuovamente i dati con il CRC DataDigest corretto. L'integrità dei dati non viene compromessa. Tuttavia, le prestazioni di trasferimento dei dati vengono ridotte. Non viene visualizzato nessun messaggio di errore.

**Soluzione.** Non utilizzare l'opzione DataDigest.

## La configurazione di più tunnel tra due nodi IP con il filtro abilitato può generare una perdita di pacchetti (4152864)

Se si configurano più tunnel tra due nodi IP e si abilita `ip_strict_dst_multihoming` o un altro filtro IP, può generarsi una perdita di pacchetti.

**Soluzione.** Scegliere una delle soluzioni seguenti:

- Per prima cosa configurare un singolo tunnel tra due nodi IP. Quindi aggiungervi nuovi indirizzi usando il comando `ifconfig` con l'opzione `addif`.
- Non abilitare `ip_strict_dst_multihoming` sui tunnel che collegano due nodi IP.

## Sicurezza

In Solaris 10 sono stati riscontrati i seguenti problemi relativi alla sicurezza.

### I login senza password non riescono quando pam\_ldap è abilitato (6365896)

Se si abilita il modulo di gestione degli account PAM di LDAP (`pam_ldap`), per effettuare il login gli utenti devono disporre di una password. Di conseguenza, il login degli utenti privi di password non riesce, incluso quello dei login che usano i seguenti strumenti:

- Shell remota (`rsh`)
- Login remoto (`rlogin`)
- Shell sicura (`ssh`)

**Soluzione.** Nessuna.

### L'uso di parametri non corretti può causare un errore irreversibile in Sun StorEdge T3 (4319812)

I sistemi Sun StorEdge™ T3 possono generare un errore irreversibile se un'applicazione utilizza l'interfaccia HTTP per trasmettere i token con parametri non ammessi.

## Gestione dei servizi

Questa sezione descrive i problemi relativi al sistema di gestione dei servizi di Solaris 10. Per maggiori informazioni su queste funzionalità del sistema operativo Solaris, vedere la sezione “Solaris Service Manager” in *Nuove funzioni di Solaris 10*.

### I prompt di login appaiono prima dell'attivazione dei file system (5082164)

Durante l'avvio del sistema può accadere che alcuni servizi di login, ad esempio il login della console o di `ssh`, si avviino prima che i file system remoti e i servizi di denominazione diventino disponibili. In questo caso, il nome utente non viene riconosciuto o la directory home dell'utente non risulta disponibile.

**Soluzione.** Se si verificano questi errori, attendere alcuni secondi e ripetere il login. In alternativa, eseguire il login da un account locale per visualizzare lo stato del sistema.

## Smart card

In Solaris 10 sono stati riscontrati i seguenti problemi in relazione alle smart card.

### Il sistema non risponde alle smart card (4415094)

Se il processo `ocfserv` si interrompe e la visualizzazione è bloccata, il sistema rimane bloccato anche se si inserisce o si rimuove una smart card.

**Soluzione.** Per sbloccare il sistema, procedere come segue:

1. Eseguire un login remoto nel sistema su cui si era interrotto il processo `ocfserv`.
2. Diventare superutente.
3. Arrestare il processo `dtssession` digitando il comando seguente in una finestra di terminale.

```
pkill dtssession
```

`ocfserv` si riavvia e il login e le funzionalità della smart card vengono ripristinate.

## Comandi e standard di Solaris

La sezione seguente descrive le modifiche nel comportamento di alcuni comandi e standard di Solaris 10.

### SPARC: Problemi con le applicazioni non conformi ai mutex allineati su 8 byte (6729759)

Gli oggetti di tipo `mutex_t` e `pthread_mutex_t` devono partire da indirizzi allineati su 8 byte. Le applicazioni che non soddisfano questo requisito hanno problemi di funzionamento. Viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

```
*** _THREAD_ERROR_DETECTION: lock usage error detected ***
...
"mutex is misaligned"
OR:
"condvar is misaligned"
```

**Soluzione.** L'impostazione della variabile d'ambiente qui indicata sui valori seguenti produce la visualizzazione degli errori di allineamento su `stderr`:

- `THREAD_ERROR_DETECTION=1`
- `THREAD_ERROR_DETECTION=2`

Gli utenti dovrebbero verificare le applicazioni con la variabile d'ambiente `THREAD_ERROR_DETECTION` impostata su uno dei valori indicati sopra e richiedere le opportune correzioni per le applicazioni non conformi.

## **winbind riporta solo i primi mille utenti di Active Directory**

Questo bug si verifica nell'utilizzo del server Samba con `winbind` in un ambiente Active Directory. Solaris 10 10/08 include la versione 3.0.28 del software Samba. Quando si esegue un'interrogazione su tutti gli utenti o su oltre mille utenti del server di Active Directory, `winbind` carica solo i primi mille risultati.

**Soluzione.** Nessuna.

## **PgAdmin III 1.6 non supporta PostgreSQL versione 8.3**

PgAdmin III 1.6 non può essere usato per amministrare la versione 8.3 di PostgreSQL. PgAdmin 1.6 non è in grado di comprendere le strutture dei cataloghi della nuova versione di PostgreSQL. Vengono visualizzati vari messaggi di errore.

**Soluzione.** Eseguire un aggiornamento a PgAdmin III versione 1.8.

## **Le pagine man modificate relative a Solaris Trusted Extensions sono presenti solo nel manuale di riferimento**

Nella presente versione sono state revisionate le seguenti pagine man relative a Solaris Trusted Extensions:

- `add_allocatable(1M)`
- `remove_allocatable(1M)`
- `label_to_str(3TSOL)`
- `tsol_getrhtype(3TSOL)`
- `tnzonecfg(4)`

Queste pagine man riviste non possono essere visualizzate con il comando `man`. Per visualizzare queste pagine man, vedere il documento *Solaris Trusted Extensions Reference Manual*.

## Bash 3.00 non imposta più alcune variabili d'ambiente

Solaris 10 include la shell Bash 3.00. Questa shell non esporta più automaticamente le seguenti variabili nell'ambiente:

- HOME
- PATH
- SHELL
- TERM
- HOSTNAME
- HOSTTYPE
- MACHTYPE
- OSTYPE

Questo nuovo comportamento si verifica anche se la shell assegna valori predefiniti a queste variabili.

**Soluzione.** Esportare queste variabili manualmente.

## Il nuovo programma `ln` richiede l'opzione `-f`

Il comportamento di `/usr/bin/ln` è stato modificato per aderire agli standard da SVID3 a XCU6. Se si utilizza il comando `ln` senza l'opzione `-f` per eseguire il collegamento a un file di destinazione esistente, il collegamento non viene stabilito. Un messaggio diagnostico viene inviato all'output standard per i messaggi di errore e il comando procede collegando eventuali altri file. Infine, il comando `ln` termina con un valore di errore.

Se ad esempio il file `b` esiste, la sintassi `ln a b` genera il messaggio seguente:

```
ln: b: File exists
```

Questo nuovo comportamento ha effetto sugli script delle shell o sui programmi esistenti che includono il comando `ln` senza l'opzione `-f`. Alcuni script che operavano senza problemi possono generare un errore in Solaris 10.

**Soluzione.** Usare l'opzione `-f` con il comando `ln`. Se si dispone di uno script che esegue il programma `ln`, modificarlo in modo conforme al nuovo comportamento del comando.

## La nuova versione di `tcsh` non accetta le variabili `setenv` che contengono trattini o segni di uguale

In Solaris 10, `tcsh` è stato aggiornato alla versione 6.12. La versione attuale non supporta più variabili d'ambiente i cui nomi contengono un trattino o un segno di uguale. Gli script che contengono righe `setenv` e che nelle precedenti versioni di Solaris funzionavano correttamente possono generare errori in Solaris 10. Viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

setenv: Syntax error

Per maggiori informazioni, vedere la pagina man di tcsh per Solaris 10.

**Soluzione.** Non usare trattini o segni di uguale nei nomi delle variabili d'ambiente.

## Comportamento modificato in relazione alla condizione EOF nella famiglia `getc` **STDIO**

Le applicazioni create in stretta conformità con gli standard C sono interessate dalle modifiche al comportamento di alcune funzioni delle librerie. Un esempio è rappresentato dalle applicazioni compilate in modalità `cc -Xc o c89`. Le modifiche al comportamento riguardano le seguenti funzioni delle librerie:

- `fgetc()`
- `fgets()`
- `fgetwc()`
- `fgetws()`
- `getc()`
- `getchar()`
- `gets()`
- `getwc()`
- `getwchar()`
- `getws()`

Un'interpretazione formale dello standard C 1990 richiede che, dopo l'impostazione di una condizione di fine file, il file non restituisca altri dati nelle successive operazioni di input. È prevista un'eccezione quando il puntatore del file viene riposizionato o quando i flag di errore e di fine file vengono esplicitamente cancellati dall'applicazione.

Il comportamento rimane invariato per tutte le altre modalità di compilazione. In particolare, le interfacce possono leggere dal flusso i dati aggiuntivi scritti dopo l'impostazione dell'indicatore di fine file.

**Soluzione.** Chiamare `fseek()` o `clearerr()` nel flusso per continuare la lettura di dati aggiuntivi dopo la rilevazione della condizione EOF.

## Le colonne di output del comando `ps` sono state allargate

A causa della maggiore lunghezza degli UID, degli id dei processori e del tempo di esecuzione cumulativo, le colonne del comando `ps` sono state allargate. Gli script non devono perciò basarsi sull'uso di colonne di output a larghezza fissa.

**Soluzione.** Negli script, usare l'opzione `-o` del comando `ps`.

Per maggiori informazioni, vedere la pagina [man ps\(1\)](#).

## Il comando `ping -v` non funziona con gli indirizzi IPv6 (4984993)

Il comando `ping -v` non riesce quando viene applicato a indirizzi che utilizzano la versione 6 del protocollo Internet (IPv6). Viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

```
ping: setsockopt IPV6_RECVRTHDRDSTOPTS Invalid argument
```

**Soluzione.** Nessuna. Per ottenere le stesse informazioni sui pacchetti ICMP restituite dal comando `ping -v`, usare il comando `snoop`.

## Solaris Volume Manager

In Solaris 10 sono stati riscontrati i seguenti bug in relazione a Solaris Volume Manager.

### Il comando `metattach` di Solaris Volume Manager non viene eseguito correttamente

Se si dispone di un file system radice (`/`) in mirroring con Solaris Volume Manager in cui il file system non inizia al cilindro 0, anche i submirror collegati non devono partire dal cilindro 0.

Se si cerca di collegare un submirror che inizia al cilindro 0 ad un mirror in cui il submirror originale non inizia al cilindro 0, viene generato il seguente messaggio di errore:

```
can't attach labeled submirror to an unlabeled mirror
```

**Soluzione.** Scegliere una delle seguenti procedure:

- Verificare che sia il file system radice che il volume dell'altro submirror inizino al cilindro 0.
- Verificare che sia il file system radice che il volume dell'altro submirror non inizino al cilindro 0.



---

**Nota** – Nella configurazione predefinita, il processo di installazione JumpStart configura il file system swap a partire dal cilindro 0 e il file system radice (/) in un altro punto del disco. È prassi comune di amministrazione dei sistemi far partire la slice 0 al cilindro 0. Eseguendo il mirroring di un'installazione JumpStart predefinita con la radice sulla slice 0, ma non sul cilindro 0, su un disco secondario in cui la slice 0 inizia al cilindro 0, si possono produrre problemi. Tale processo di mirroring può generare messaggi di errore quando si cerca di collegare il secondo submirror. Per maggiori informazioni sul comportamento predefinito dei programmi di installazione di Solaris, vedere le Guide all'installazione di Solaris 10.

---

## Il comando `metassist` di Solaris Volume Manager non riesce nelle versioni locali non inglesi (5067097)

Nelle versioni locali non inglesi, il comando `metassist` di Solaris Volume Manager non riesce a creare i volumi. Ad esempio, se la variabile `LANG` è impostata su `ja` (giapponese), viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

```
xmlEncodeEntitiesReentrant : input not UTF-8
Syntax of value for attribute read on mirror is not valid
Value "XXXXXX"(unknown word) for attribute read on mirror
is not among the enumerated set
Syntax of value for attribute write on mirror is not valid
Value "XXXXXX"(Parallel in Japanese) for attribute write on mirror
is not among the enumerated set
metassist: XXXXXX(invalid in Japanese) volume-config
```

**Soluzione.** Come superutente, impostare la variabile `LANG` su `LANG=C`.

Per le shell di tipo Bourne, Korn e Bash, usare il comando seguente:

```
LANG=C; export LANG
```

Per la C shell, usare il comando seguente:

```
setenv LANG C
```

## La creazione dei volumi non riesce sui sistemi con dischi non formattati (5064066)

La configurazione dei volumi di Solaris Volume Manager con il comando `metassist` non riesce se il sistema contiene un disco non formattato. Viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

metassist: failed to repartition disk

**Soluzione.** Formattare manualmente i dischi non formattati prima di eseguire il comando metassist.

## **I dischi di riserva non operano correttamente quando i volumi RAID-1 (mirror) o RAID-5 di Solaris Volume Manager vengono creati nelle partizioni logiche (4981358)**

Se si crea un volume RAID-1 (mirror) o un volume RAID-5 di Solaris Volume Manager in un set di dischi che utilizza una partizione logica, i dischi di riserva non operano correttamente.

Si possono verificare, tra gli altri, i seguenti problemi:

- Non è possibile attivare il disco di riserva.
- Lo stato del disco di riserva si modifica per indicare che il dispositivo è guasto.
- Il disco di riserva viene utilizzato, ma viene risincronizzato dall'unità sbagliata.
- Il disco di riserva in uso si guasta ma tale stato non viene segnalato.

**Soluzione.** Non usare la configurazione indicata qui sopra per creare un volume RAID-1 o RAID-5 di Solaris Volume Manager nei set di dischi.

## **Il comando metadevadm di Solaris Volume Manager non riesce se il nome del dispositivo logico non esiste più (4645721)**

Non è possibile sostituire un disco guasto con un disco che è stato configurato con Solaris Volume Manager. Il disco sostitutivo deve essere nuovo per Solaris Volume Manager. Se si sposta fisicamente un disco in uno slot differente su un dispositivo Sun StorEdge A5x00, il comando metadevadm non riesce. Il problema si verifica quando il nome del dispositivo logico usato per la slice non esiste più, Ma l'ID del dispositivo usato per il disco è ancora presente nella replica del metadvice. Viene visualizzato il messaggio seguente:

```
Unnamed device detected. Please run 'devfsadm && metadevadm -r to resolve.
```

---

**Nota** – È possibile accedere al disco nella stessa posizione, Ma per accedere alla slice occorre usare il nome del vecchio dispositivo logico.

---

**Soluzione.** Riportare fisicamente il disco nello slot originario.

## Il comando `metarecover` di Solaris Volume Manager non aggiorna lo spazio dei nomi `metadb` (4645776)

Se si rimuove e sostituisce un disco fisico dal sistema e quindi si utilizza il comando `metarecover -p -d` per scrivere sul disco le informazioni appropriate sulla partizione logica, il comando genera un errore di apertura e non aggiorna lo spazio dei nomi del database dei metadvice con le nuove informazioni di identificazione del dispositivo. Questa condizione causa un errore di apertura per tutte le partizioni logiche costruite sul disco. Viene visualizzato il messaggio seguente:

Open Error

**Soluzione.** Creare una partizione logica sul nuovo disco invece di usare il comando `metarecover` per ripristinare quella preesistente.

---

**Nota** – Se la partizione logica fa parte di un mirror o di una configurazione RAID 5, usare il comando `metareplace` senza l'opzione `-e` per sostituire la vecchia partizione logica con quella nuova.

```
metareplace dx mirror o RAID 5
vecchia_part_logica nuova_part_logica
```

---

## Sun Java Desktop System

Questa sezione descrive i problemi relativi a Sun Java Desktop System (Java DS) in Solaris 10.

### Posta e calendario

Questa sezione descrive i problemi legati alla posta e al calendario.

#### Problemi nella modifica del tipo di autenticazione (6246543)

Dopo aver modificato il tipo di autenticazione per il server della posta in arrivo, Posta e calendario non funziona correttamente.

**Soluzione.** Riavviare Posta e calendario.

#### Elenco dei contatti incompleto nella cartella dei contatti (5088514)

Dopo l'importazione di un file in formato di interscambio LDAP che contiene una serie di contatti, solo alcuni di questi vengono visualizzati nella cartella dei contatti. Si tratta di un problema di visualizzazione. Posta e calendario ha importati tutti i contatti.

**Soluzione.** Riavviare Posta e calendario.

## Problemi di login

Questa sezione descrive i problemi di login.

### Messaggio di errore di login

Al momento del login in una sessione di Java Desktop System può comparire il seguente messaggio di errore:

```
Could not look up internet address for hostname.
This will prevent GNOME from operating correctly.
It may be possible to correct the problem by adding
hostname to the file /etc/hosts
```

**Soluzione.** Verificare che il nome host sia impostato correttamente nel file `/etc/hosts`.  
Procedere come segue:

1. Impostare il nome host nel file `/etc/hosts`:

```
127.0.0.1 localhost loghost nomehost
localhost.localdomain
```

*nomehost* è il nome del sistema.

2. Verificare che il nome host sia impostato correttamente nel file `/etc/nodename`. Il file deve contenere la riga seguente:

```
127.0.0.1 localhost loghost nomehost
localhost.localdomain
```

## Guida

### Finestra della Guida errata per il Controllo volume (6253210)

Se si utilizza il browser Yelp per aprire la Guida online di Controllo volume, viene aperta per errore la Guida dell'applicazione del pannello Accesso facilitato alla tastiera.

**Soluzione.** Nessuna.

### Blocco della Guida online (5090731)

Se si apre la Guida online di un'applicazione per cui la Guida non è disponibile, viene visualizzata una finestra di dialogo di errore. Se non si fa clic su OK, il sistema della Guida online si blocca e non consente di aprire la Guida per nessun'altra applicazione.

**Soluzione.** Fare clic sul pulsante OK nella finestra di dialogo di errore.

## Mozilla

### Impossibile stampare certi documenti da Mozilla

Non è possibile stampare da Mozilla i documenti che contengono caratteri Unicode che non sono compresi nel BMP (Basic Multilingual Plane).

**Soluzione.** Nessuna.

## Problemi a livello di sistema

### Le preferenze dell'utente non sono pienamente compatibili

Le preferenze configurate per gli account di una versione precedente del desktop GNOME non sono interamente compatibili con la versione del desktop GNOME di Java DS versione 3.

**Soluzione.** Ripristinare le preferenze. Procedere come segue:

1. Chiudere la sessione di Java Desktop System.
2. Fare clic su Sessione e scegliere Sessione di emergenza del terminale.
3. Eseguire il login.
4. Nella finestra della sessione di emergenza del terminale, immettere i seguenti comandi:

```
% gnome-cleanup exit
```

5. Eseguire nuovamente il login.

In questo modo le preferenze di GNOME vengono ripristinate.

### Problemi con la registrazione online di StarOffice (6208829)

Non è possibile completare la registrazione online di StarOffice se l'applicazione non rileva la presenza di Mozilla sul sistema. Per inviare correttamente i documenti, il software deve essere in grado di individuare l'applicazione Posta e calendario.

**Soluzione.** Aggiungere il percorso `/usr/sfw/bin` alla variabile `PATH`. Procedere come segue.

1. Aprire una finestra di terminale.
2. Eseguire il seguente comando:

```
% export PATH=/usr/sfw/bin:$PATH
```

3. Per riavviare StarOffice, eseguire il comando seguente:

% **soffice**

4. Completare la procedura di registrazione di StarOffice.

## Problemi con il Registratore

La barra di scorrimento e il contatore laterale non operano correttamente quando si registra un file `new.wav`.

**Soluzione.** Nessuna.

## Gli ACL della maschera di Nautilus non sono sincronizzati con le autorizzazioni di gruppo (6464485)

Le autorizzazioni di gruppo nell'apposita scheda dovrebbero corrispondere alle autorizzazioni della maschera nella scheda di accesso, ma in alcuni casi le due schede non sono sincronizzate.

**Soluzione.** Fare clic sul pulsante Chiudi e quindi selezionare Ricarica. Visualizzare nuovamente le proprietà dei file. Le autorizzazioni di gruppo e della maschera dovrebbero essere nuovamente sincronizzate. Le autorizzazioni corrispondono a quelle modificate della maschera nel punto precedente.

## strftime(3c) dovrebbe supportare le estensioni GNU in %-m e %-d (6448815)

La barra dei menu di Java DS e alcune applicazioni, ad esempio Evolution, visualizzano in modo errato le date cinesi. La data errata viene visualizzata con il formato `%-m M%-d D`, dove M e D indicano il mese e il giorno in lingua cinese.

**Soluzione.** Procedere come segue:

1. Effettuare una copia di backup del file  
`/usr/share/locale/LC_MESSAGES/gnome-panel*.mo`.
2. Scaricare `gnome-panel.gnome-2-16.zh_CN.po` da [http://l10n.gnome.org/POT/gnome-panel.gnome-2-16/gnome-panel.gnome-2-16.zh\\_CN.po](http://l10n.gnome.org/POT/gnome-panel.gnome-2-16/gnome-panel.gnome-2-16.zh_CN.po) e salvarlo nella directory `/tmp`.
3. Modificare il file `gnome-panel.gnome-2-16.zh_CN.po` e sostituire tutte le occorrenze di `%-m` con `%0m`, e quelle di `%-d` con `%e`.
4. Generare un nuovo file `gnome-panel.gnome-2-16.zh_CN.mo`.

```
msgfmt -v -o gnome-panel.gnome-2-16.zh_CN.mo /tmp/gnome-panel.gnome-2-16.zh_CN.po
```

Copiare nuovamente il file nella directory `/usr/share/locale/LC_MESSAGES/`.

5. Chiudere la sessione ed effettuare nuovamente il login.

## x86: Impossibile configurare l'ingrandimento a schermo intero su un sistema con una sola scheda video

Se il sistema Solaris 10 dispone di una sola scheda video fisica, non è possibile configurare il sistema per l'ingrandimento a schermo intero. In queste condizioni, è necessario utilizzare un file di configurazione separato in cui si definiscono le impostazioni di un driver fittizio. Per prima cosa, verificare che il server X non sia in esecuzione. Quindi, procedere come segue:

1. Accedere a una sessione dalla riga di comando.
  - Se si utilizza il display manager di GNOME, procedere come segue:
    - a. Accedere a una sessione come superutente.
    - b. Al prompt, digitare **svcadm disable application/gdm2-login**.
    - c. Accedere nuovamente al sistema come superutente.
  - Se si utilizza dtlogin, procedere come segue:
    - a. Nella finestra di dtlogin, fare clic sul pulsante Opzioni e selezionare "Login dalla riga di comando".
    - b. Accedere al sistema come superutente.
2. Creare un nuovo file `xorg.conf`.

```
/usr/X11/bin/Xorg -configure
```

Questo comando crea il file `xorg.conf.new` nella directory radice (`/`).

3. Copiare il nuovo file di configurazione nella directory `/etc/x11` e rinominarlo in `xorg.conf`.

```
cp /xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf
```

4. Modificare le impostazioni del file sulla base delle seguenti configurazioni di esempio:
  - Aggiungere una nuova sezione Monitor.

```
Section "Monitor"
 Identifier "monitor_dummy"
 ModelName "dummy"
 HorizSync 10-200
 VertRefresh 20-90
EndSection
```

- Aggiungere una nuova sezione Device.

```
Section "Device"
 BoardName "dummy"
 Driver "dummy"
 Identifier "device_dummy"
 VendorName "dummy"
 videoram 10000
EndSection
```

---

**Nota** – Può rendersi necessario modificare il valore `videoram` in base alla larghezza e all'altezza dello schermo e alla profondità di colore della scheda grafica in uso. Il valore in Kbyte deve essere sufficiente per lo schermo da utilizzare. È possibile calcolare questo valore utilizzando la formula  $\text{larghezza} * \text{altezza} * \text{bpp}/8$ .

---

- Aggiungere una nuova sezione Screen.

```
Section "Screen"
 DefaultDepth 24
 SubSection "Display"
 Depth 24
 Modes "1280x1024"
 EndSubSection
 Device "device_dummy"
 Identifier "screen_dummy"
 Monitor "monitor_dummy"
EndSection
```

---

**Nota** – Può essere necessario regolare il valore della risoluzione in base al sistema in uso.

---

5. Cercare la riga seguente nella sezione ServerLayout:

```
Screen 0 "Screen0" 0 0
```

6. Inserire la riga seguente sotto quella identificata al punto precedente:

```
Screen 1 "screen_dummy" RightOf "Screen0"
```

Questa nuova riga definisce lo schermo Screen1, un secondo schermo fittizio che si trova teoricamente a destra di Screen0, lo schermo fisico primario.

7. Salvare le modifiche.
8. Riavviare il sistema dalla sessione dalla riga di comando appropriata:
  - Se si utilizza GDM, procedere come segue:



- a. Digitare `svcadm enable application/gdm2-login`.
  - b. Riavviare il sistema.
- Se si utilizza dtlogin, riavviare il sistema ed eseguire il login.
9. Avviare il lettore dello schermo Gnopernicus.
10. Modificare la modalità di avvio in Ingranditore.
11. Scegliere Preferenze, quindi selezionare Ingranditore.
12. Fare clic su Aggiungi/Modifica.
13. Assegnare i seguenti valori per le preferenze dell'Ingranditore:
  - Origine: 0.1
  - Posizionamento dell'ingranditore:
    - Lato sinistro e superiore: 0
    - Lato destro e inferiore: massimo
14. Fare clic su Applica.
 

A causa della finestra dell'ingranditore che compare a schermo intero, le finestre di Gnopernicus non sono più visibili. Tuttavia, l'ingrandimento a schermo intero è ora disponibile.

## Determinate opzioni producono errori nel File manager (6233643)

Il File manager può produrre errori se si utilizzano le seguenti opzioni di visualizzazione:

- Visualizza come catalogo
- Visualizza come galleria di immagini

In base all'opzione selezionata, possono essere visualizzati i seguenti messaggi di errore:

- Errore:

```
The application nautilus has quit unexpectedly
```

- Errore:

```
The Catalog view encountered an error while starting up
```

- Errore:

```
The Image Collection view encountered an error while starting up
```

**Soluzione.** Nessuna. Se si verificano questi problemi, riavviare File manager o fare clic sul pulsante Riavvia applicazione nella finestra di dialogo di crash.

## Problemi nella creazione di certi tipi di archivi (5082008)

Il Gestore di archivi non può essere utilizzato per creare i seguenti tipi di archivio:

- .arj
- .lha
- .bzip
- .lzop
- .zoo

**Soluzione.** Nessuna.

## Amministrazione del sistema

Questa sezione descrive i problemi di Solaris 10 connessi all'amministrazione dei sistemi.

### SPARC: La patch FKU 137137-xx non supporta il software di gestione dei volumi di terze parti

La patch FKU 137137-xx non supporta il software di gestione dei volumi di terze parti, con alcune eccezioni. La mancanza di supporto è legata all'implementazione di prepatch, postpatch e postbackout. Gli utenti che utilizzano un software di gestione dei volumi di terze parti non supportato non possono applicare la patch FKU. Viene visualizzato il seguente messaggio di errore durante l'installazione della patch:

```
unsupported root slice type xxxxx
```

Tuttavia, il software di gestione dei volumi di Fujitsu e Veritas è supportato.

**Soluzione.** Nessuna.

### Non utilizzare patchadd -M per installare le patch su un sistema con zone non globali

Su un sistema con zone non globali, si consiglia di non utilizzare l'opzione patchadd -M. L'attuale implementazione di patchadd -M applica tutte le patch per prima cosa alla zona globale e solo in un secondo momento alle zone non globali. Questa procedura non è ottimale. Se si verifica un problema dopo che sono già state applicate varie patch alla zona globale, ma non alle zone non globali, la sincronizzazione tra le zone risulta notevolmente compromessa, una condizione potenzialmente difficile da risolvere.

**Soluzione.** È possibile usare `patchadd -a -M` per realizzare una sequenza di installazione valida per un set di patch e garantire che possano essere installate senza problemi.

Per maggiori informazioni, vedere l'articolo sulle Best Practices nell'area di BigAdmin dedicata alle patch, in [http://www.sun.com/bigadmin/features/articles/patch\\_management.jsp](http://www.sun.com/bigadmin/features/articles/patch_management.jsp).

## Il comando `::findleaks` non riesce (6720107)

Il comando `::findleaks` del debugger `mdb` non riesce sul sistema operativo Solaris 10 10/08. Viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

```
mdb: couldn't walk 'modctl': unknown walk name
```

**Soluzione.** Prima di usare il comando `::findleaks`, digitare il comando `::load krtld`.

## Il DVD di Solaris 10 10/08 non viene sempre attivato automaticamente da `vol0` (6712352)

Il DVD di Solaris 10 10/08 non viene attivato per impostazione predefinita durante l'esecuzione. Non viene visualizzato nessun messaggio di errore.

**Soluzione.** Procedere come segue:

1. Diventare superutente.
2. Disabilitare `vol0`:
  - Sui sistemi Solaris 10:
 

```
svcadm disable -t vol0fs
```
  - Sui sistemi Solaris 8 e Solaris 9:
 

```
/etc/init.d/volmgt stop
```
3. Attivare il supporto manualmente usando il comando `# mount -F hsfs percorso del dispositivo a blocchi percorso del punto di attivazione`. Ad esempio:

```
mount -F hsfs /dev/rdsk/c0t2d0s2 /mnt
```

## Impossibile eseguire il login nella Solaris Management Console dopo aver abilitato Solaris Trusted Extensions (6639493)

La Solaris™ Management Console si blocca e non consente il login di root dopo aver abilitato Solaris Trusted Extensions. Può essere visualizzato il seguente messaggio di errore quando la Solaris Management Console si blocca:

Configuring the Management Server...

**Soluzione.** Procedere come segue:

1. Configurare Solaris Trusted Extensions e avviare la Solaris Management Console.
2. Selezionare “Apri toolbox” dal menu Console.
3. Selezionare localhost se compare nell'elenco.
4. Diversamente, se localhost non è elencato, digitare localhost.
5. Scegliere il toolbox Policy=TSOL.
6. Eseguire nuovamente il login nella Solaris Management Console come utente root.
7. (Opzionale) Se il secondo login in Solaris Management Console non riesce, ripetere i punti da 1 a 5 digitando 127.0.0.1 al posto di localhost al punto 3.

## Possibili errori di zoneadm attach (6550154)

Quando si collega una zona, se l'host originale e il nuovo host contengono pacchetti con lo stesso livello di patch ma con una cronologia intermedia differente, il collegamento della zona può non riuscire. Vengono visualizzati vari messaggi di errore. Il messaggio di errore dipende dalla cronologia delle patch dei due host.

**Soluzione.** Verificare che sui due host (originale e nuovo) le patch siano state applicate nella stessa sequenza.

## Solaris non gestisce la commutazione tra la modalità legacy e quella AHCI con il controller SATA (6520224)

Nei sistemi che utilizzano un controller SATA compatibile AHCI, la configurazione del BIOS consente in genere di impostare il controller nelle modalità AHCI, legacy o RAID. Solaris supporta le modalità AHCI e legacy.

L'impostazione della modalità SATA nel BIOS non deve essere modificata dopo l'installazione iniziale di Solaris. Inoltre, tale modalità SATA non deve essere modificata prima o dopo un

aggiornamento di Solaris. Se l'impostazione della modalità SATA nel BIOS viene modificata dopo l'installazione di Solaris, il sistema si ripristina e non può essere avviato, senza alcuna indicazione della causa dell'errore.

**Soluzione.** Se dopo la modifica dell'impostazione del BIOS non è più possibile avviare il sistema, ripristinare l'impostazione originale.

## Applicazione delle patch con attivazione differita (6486471)

A partire dalle patch 119254-42 e 119255-42, i programmi di installazione delle patch, `patchadd` e `patchrm`, sono stati modificati per cambiare il modo in cui le patch installano le nuove funzioni o gestiscono i file esistenti che sono incompatibili con il sistema in esecuzione. Questa modifica ha effetto sull'installazione delle patch in tutte le versioni di Solaris 10. Le patch ad "attivazione differita" gestiscono in modo migliore le estese modifiche contenute nelle patch del kernel.

La funzione di attivazione differita utilizza il file system di loopback, `lofs`, per creare una copia del file system radice. I file originali a cui viene applicata la patch vengono copiati in una posizione sicura e la patch viene applicata alla copia `lofs` del file system radice. In seguito, il file originale viene attivato di nuovo con `lofs` sopra il nuovo file a cui viene applicata la patch. In questo modo, il sistema in esecuzione resta sempre coerente, per l'intera durata della procedura di applicazione della patch. Le nuove funzioni ed eventuali modifiche non compatibili vengono nascoste fino al riavvio del sistema.

Dopo aver applicato una patch ad attivazione differita, gli utenti dovrebbero riavviare il sistema appena possibile, ma non è necessario che lo facciano immediatamente: possono applicare altre patch e quindi riavviare il sistema.

Il file README delle patch fornisce indicazioni sulle patch che richiedono il riavvio.

---

**Nota** – Sun raccomanda di applicare sempre le patch in modalità monoutente, in particolare quando questo viene richiesto esplicitamente nel file README della patch.

---

Se sul sistema sono presenti zone non globali o se il file system `lofs` è disabilitato, tenere in considerazione questi aspetti durante l'installazione o la rimozione delle patch ad attivazione differita:

- Per applicare queste patch tutte le zone non globali devono essere in uno stato di arresto. È necessario arrestare la zona non globale prima di applicare la patch.

- Per il corretto funzionamento, le patch ad attivazione differita richiedono che sia attivo il file system di loopback (`lofs`). Sulla maggior parte dei sistemi che eseguono Sun Cluster 3.1 o Sun Cluster 3.2 `lofs` è spesso disattivato, per le limitazioni che comporta alle funzionalità HA-NFS. Prima di installare una patch ad attivazione differita è necessario riabilitare il file system di loopback; procedere come segue.
  1. Rimuovere o commentare la riga seguente nel file `/etc/system`:

```
exclude:lofs
```
  2. Riavviare il sistema.
  3. Installare la patch.
  4. Dopo aver completato l'installazione della patch, reinserire o rimuovere il commento dalla stessa riga di `/etc/system`.
  5. Riavviare il sistema per riprendere le normali funzionalità.

Non viene visualizzato nessun messaggio di errore.

**Soluzione.** Sun consiglia l'utilizzo di Solaris Live Upgrade per gestire le patch. Solaris Live Upgrade risolve i problemi legati all'installazione delle patch su un sistema in esecuzione. Solaris Live Upgrade riduce i tempi di inattività legati all'applicazione delle patch e riduce i rischi consentendo di ripristinare lo stato originale del sistema in caso di problemi. Per maggiori informazioni, vedere la [Guida all'installazione di Solaris 10 10/08: Solaris Live Upgrade e pianificazione degli aggiornamenti](#).

## Errore di determinazione dello stato del file system da parte delle applicazioni a 32 bit con file system di grandi dimensioni (6468905)

Sui file system di grandi dimensioni, ad esempio ZFS, le applicazioni che usano `statvfs(2)` o `statfs(2)` per ottenere informazioni sullo stato del file system possono produrre un errore. Viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

```
Value too large for defined data type
```

**Soluzione.** Le applicazioni dovrebbero utilizzare `statvfs64()`.

## L'utilizzo di `patchadd` con l'opzione `-R` per specificare una directory radice alternativa su sistemi che non supportano le zone dovrebbe essere limitato (6464969)

Sui sistemi che eseguono una versione di Solaris che non supporta le zone, l'utilizzo di `patchadd -R` o di qualsiasi comando che accetta l'opzione `-R` per specificare un percorso radice alternativo per una zona globale in cui sono installate zone non globali, non funziona correttamente.

A differenza di quanto accade con il comando `luupgrade [-t, -T, -p, -P]` non viene visualizzato nessun messaggio di errore che indica le opportune limitazioni del comando.

Non viene segnalato che l'opzione `-R` non funziona correttamente. Come conseguenza di questa condizione, i pacchetti o le patch di Solaris 10 non vengono installati in nessuna delle zone non globali presenti.

Il problema si verifica durante l'installazione o la disinstallazione dei pacchetti o delle patch.

---

**Nota** – L'opzione `-R` funziona se nell'ambiente di boot alternativo sono state configurate zone non globali ma non sono state installate zone non globali. Per evitare potenziali problemi, o se non si è certi della presenza di zone non globali usate come percorsi radice alternativi, limitare l'utilizzo dell'opzione `-R` in tutte le istanze.

---

Per maggiori informazioni, vedere le seguenti pagine man:

- [patchadd\(1M\)](#)
- [patchrm\(1M\)](#)
- [pkgadd\(1M\)](#)
- [pkgrm\(1M\)](#)

**Soluzione 1.** Aggiornare il sistema operativo a Solaris 10 1/06 o versione successiva.

Se si esegue Solaris 10 3/05, installare le seguenti patch per consentire l'utilizzo dei comandi che accettano l'opzione `-R` per creare un percorso radice alternativo:

- Patch con ID 119254-19 per i sistemi SPARC
- Patch con ID 119255-19 per i sistemi x86

**Soluzione 2.** Limitare l'utilizzo di `patchadd -R` o di altri comandi che accettano l'opzione `-R` per creare un percorso radice alternativo.

Avviare la radice alternativa, ad esempio Solaris 10, come sistema operativo attivo. Quindi installare e disinstallare i pacchetti e le patch di Solaris 10 senza usare l'opzione `-R`.

## Sun Patch Manager Tool 2.0 non è compatibile con le versioni precedenti

Un sistema che esegue Sun Patch Manager Tool 2.0 può gestire i sistemi remoti che utilizzano Patch Manager Tool, anche nella versione 1.0.

Tuttavia, un sistema con una versione precedente di Patch Manager Tool non può gestire i sistemi remoti che utilizzano Patch Manager Tool 2.0. Le versioni precedenti includono:

- Sun Patch Manager Base Software 1.x
- Sun Patch Manager Tool 1.0

---

**Nota** – Il sistema operativo Solaris 8 non supporta il modello CIM/WBEM (Common Information Model/Web Based Enterprise Management) per Patch Manager Tool. Ciò comporta che sui sistemi Solaris 8 non è possibile eseguire la gestione remota con Patch Manager.

---

## Non è possibile eliminare i client diskless esistenti dal sistema (6205746)

Se si utilizza il comando `smdiskless` per eliminare un client diskless, il comando non riesce. Il client diskless non viene rimosso dai database del sistema. Viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

```
Failing with error EXM_BMS.
```

**Soluzione.** Disabilitare la condivisione della partizione `/export` prima di aggiungere il client.

## SPARC: Il comando `sмосervice delete` non rimuove correttamente tutte le directory (6192105)

Se si utilizza il comando `sмосervice delete` per rimuovere un servizio di un client diskless, il comando non rimuove correttamente tutte le directory del servizio.

**Soluzione.** Procedere come segue.

1. Verificare che non siano presenti client che utilizzano il servizio.

```
unshare /export/exec/Solaris_10_sparc.all
rm -rf /export/exec/Solaris_10_sparc.all
rm -rf /export/exec/.copyofSolaris_10_sparc.all
rm -rf /export/.copyofSolaris_10
```



```
rm -rf /export/Solaris_10
rm -rf /export/share
rm -rf /export/root/templates/Solaris_10
rm -rf /export/root/clone/Solaris_10
rm -rf /tftpboot/inetboot.sun4u.Solaris_10
```

2. Rimuovere la voce seguente dal file `/etc/bootparams`.

```
fs1-24 boottype=:os
```

---

**Nota** – Rimuovere questa voce solo se il file server non fornisce funzioni o risorse per altri servizi.

---

3. Rimuovere la voce seguente dal file `/etc/dfs/dfstab`.

```
share -F nfs -o ro /export/exec/Solaris_8_sparc.all/usr
```

4. Modificare il file `/var/sadm/system/admin/services/Solaris_10`.

- Se il file server non è Solaris\_10, eliminare il file.
- Se il file server è Solaris\_10, rimuovere tutte le voci che compaiono dopo le prime tre righe. Le righe eliminate indicano i pacchetti del servizio `USR_PATH` e `SPOOLED ROOT` in `/export/root/templates/Solaris_10` e nelle piattaforme supportate.

## Il comando `kill -HUP` non produce sempre la rilettura del file di configurazione `snmpd.conf` da parte dell'agente (4988483)

Dopo aver modificato il contenuto di `snmpd.conf`, è possibile eseguire il comando `kill -HUP ID processo snmp`. Questo comando arresta il processo `snmp`. Il comando invia quindi un segnale all'agente master del System Management Agent (`snmpd`) perché rilegga `snmpd.conf` e implementi le modifiche apportate. Non sempre il comando produce la rilettura del file di configurazione da parte dell'agente master. Di conseguenza, non sempre l'uso del comando rende effettive le modifiche del file di configurazione.

Anziché utilizzare `kill -HUP`, riavviare il System Management Agent dopo una modifica al file `snmpd.conf`. Procedere come segue:

1. Diventare superutente.
2. Digitare il comando seguente:

```
/etc/init.d/init.sma restart
```

## **x86: Premendo il tasto F4 durante l'avvio del BIOS, la partizione di servizio non viene avviata (4782757, 5051157)**

Si supponga di dover avviare un sistema Sun LX50 che dispone di una partizione di servizio e su cui è installato Solaris 10 per x86. Premendo il tasto funzione F4, quando richiesto, per avviare la partizione di servizio, lo schermo diventa vuoto. Il sistema non avvia la partizione di servizio.

**Soluzione.** Non premere il tasto F4 mentre è visualizzata la schermata di avvio del BIOS. Dopo un periodo di timeout, compare la schermata con le informazioni sulla partizione attiva del disco. Nella colonna del numero di partizione, selezionare il numero corrispondente a `type=DIAGNOSTIC`. Premere Invio. Il sistema avvia la partizione di servizio.

## **Alcune chiamate ai metodi della API `com.sun` non riescono con il protocollo di trasporto XML/HTTP (4497393, 4497399, 4497406, 4497411)**

Se si sceglie di usare la API `com.sun` al posto della API `javax` per sviluppare un software WBEM, sono pienamente supportate solo le chiamate remote (RMI) ai metodi CIM (Common Information Model). Non è garantito che altri protocolli, ad esempio XML/HTTP, funzionino perfettamente con la API `com.sun`.

La tabella seguente riporta alcuni esempi di chiamate che vengono eseguite correttamente con RMI ma non con XML/HTTP.

| Chiamata del metodo                   | Messaggio di errore                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <code>CIMClient.close()</code>        | <code>NullPointerException</code>                 |
| <code>CIMClient.execQuery()</code>    | <code>CIM_ERR_QUERY_LANGUAGE_NOT_SUPPORTED</code> |
| <code>CIMClient.getInstance()</code>  | <code>CIM_ERR_FAILED</code>                       |
| <code>CIMClient.invokeMethod()</code> | <code>XMLERROR: ClassCastException</code>         |

## Problemi specifici dei sistemi

---

Questo capitolo descrive i problemi che riguardano in modo specifico i server Sun di fascia media e alta. Gli attuali server Sun fanno parte della famiglia di sistemi Sun Fire. I server precedenti fanno parte della famiglia di sistemi Sun Enterprise.

---

**Nota** – Le note su Sun VTS (Sun Validation Test Suite) sono ora disponibili come documento separato e possono essere consultate sul sito <http://sun.com>.

---

---

**Nota** – Per un elenco dei bug e problemi risolti e non più applicabili a Solaris 10 10/08, vedere l'Appendice A, "Tabella delle correzioni dei bug integrate nel sistema operativo Solaris 10".

---

## Riconfigurazione dinamica sui sistemi Sun Fire di fascia alta

Questa sezione descrive i principali problemi di riconfigurazione dinamica che si possono verificare a livello di dominio sui seguenti sistemi Sun Fire di fascia alta che eseguono Solaris 10:

- Sun Fire 25K
- Sun Fire 20K
- Sun Fire 15K
- Sun Fire 12K

Per informazioni sui problemi di DR relativi a Sun Management Services, vedere il documento *SMS Release Notes* per la versione di SMS in uso sul sistema.

---

**Nota** – Questa informazione si applica esclusivamente alla riconfigurazione dinamica (DR) eseguita sui server elencati in questa sezione. Per informazioni sulla riconfigurazione dinamica in altri server, vedere le Note sulla versione o le Note sul prodotto o le sezioni che descrivono tali server.

---

## Problemi software e hardware noti

I seguenti problemi software e hardware si riferiscono ai sistemi Sun Fire di fascia alta.

### Deleteboard segnala una perdita di memoria (4730142)

Vengono visualizzati avvisi quando un comando DR viene eseguito su un sistema configurato con la scheda PCI SunSwift, Option 1032. Questi avvisi vengono visualizzati nei domini che eseguono Solaris 8, Solaris 9 o Solaris 10. Qui di seguito è riportato un esempio:

```
Aug 12 12:27:41 machine genunix: WARNING:
 vmem_destroy('pcisch2_dvma'): leaked
```

Questi messaggi possono essere ignorati. Lo spazio di accesso diretto alla memoria virtuale (DVMA) viene aggiornato correttamente durante l'operazione di DR. Non si verifica alcuna reale perdita di memoria del kernel.

**Soluzione.** per impedire la comparsa dei messaggi di avvertimento, aggiungere la riga seguente a `/etc/system`:

```
set pcisch:pci_preserve_iommu_tsb=0
```

### Il collegamento tra MMF GigaSwift Ethernet e switch CISCO 4003 non riesce dopo un collegamento DR

Il collegamento tra un sistema con MMF Sun GigaSwift Ethernet opzione X1151A e alcuni switch CISCO non funziona correttamente. Il problema si verifica quando si cerca di eseguire un'operazione di DR su un sistema di questo tipo collegato a uno dei seguenti switch:

- Switch CISCO WS-c4003 (f/w: software WS-C4003, versione NmpSW: 4.4(1))
- Switch CISCO WS-c4003 (f/w: software WS-C4003, versione NmpSW: 7.1(2))
- Switch CISCO WS-c5500 (f/w: software WS-C5500, versione McpSW: 4.2(1) e NmpSW: 4.2(1))

Il problema non si verifica con lo switch CISCO 6509.

**Soluzione.** usare un altro switch. In alternativa, richiedere a Cisco una patch per gli switch sopra elencati.

## Riconfigurazione dinamica sui sistemi Sun Fire midrange

Questa sezione descrive i problemi principali che si possono verificare nelle operazioni di DR sui seguenti sistemi Sun Fire di fascia media:

- Sun Fire E6900
- Sun Fire E4900
- Sun Fire E6800
- Sun Fire E4810
- Sun Fire E4800
- Sun Fire E3800

---

**Nota** – Questa informazione si applica esclusivamente alla riconfigurazione dinamica (DR) eseguita sui server elencati in questa sezione. Per informazioni sulla riconfigurazione dinamica in altri server, vedere le Note sulla versione o le Note sul prodotto o le sezioni che descrivono tali server.

---

### Firmware minimo per il controller di sistema

La [Tabella 3–1](#) mostra le possibili combinazioni tra il software Solaris e il firmware del controller di sistema per i sistemi Sun Fire di fascia media in relazione alle operazioni di DR.

---

**Nota** – Per utilizzare al meglio le funzioni e le correzioni più aggiornate del firmware, eseguire sul proprio sistema Sun Fire la versione più recente del firmware SC. Per informazioni aggiornate sulle patch, vedere <http://sunsolve.sun.com>.

---

**TABELLA 3–1** Firmware SC minimo per le diverse piattaforme e versioni di Solaris

| Piattaforma                             | Versione di Solaris                                       | Firmware SC minimo |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Sun Fire E6900/E4900 con UltraSPARC IV+ | Solaris 10 3/05 HW1 (versione limitata) o Solaris 10 1/06 | 5.19.0             |
| E6900/E4900 senza UltraSPARC IV+        | Solaris 9 4/04                                            | 5.16.0             |
| Sun Fire 6800/4810/4800/3800            | Solaris 9 4/04                                            | 5.16.0             |
| Sun Fire 6800/4810/4800/3800            | Solaris 9                                                 | 5.13.0             |

Per aggiornare il firmware di un sistema midrange Sun Fire è possibile connettersi a un server FTP o HTTP in cui siano memorizzate le immagini del firmware. Per maggiori informazioni, vedere i file `README` e `Install.info`. Questi file sono inclusi nelle versioni del firmware eseguite all'interno del dominio. È possibile scaricare le patch Sun da <http://sunsolve.sun.com>.

## Problemi del software DR

Questa sezione descrive i bug principali che si possono verificare nelle operazioni di riconfigurazione dinamica.

### Non è possibile rimuovere un dispositivo di rete quando un programma tiene aperto quel dispositivo (5054195)

Se un processo tiene aperto un dispositivo di rete, non è possibile eseguire operazioni di DR che coinvolgono quel dispositivo. I daemon e i processi che mantengono un conteggio dei riferimenti impediscono il completamento delle operazioni di DR.

**Soluzione.** come superutente, eseguire le seguenti operazioni:

1. Rimuovere o rinominare la directory /rplboot.
2. Arrestare i servizi NFS.

```
sh /etc/init.d/nfs.server stop
```

3. Arrestare i servizi del server di avvio.

```
sh /etc/init.d/boot.server stop
```

4. Eseguire l'operazione di scollegamento DR.
5. Riavviare i servizi NFS.

```
sh /etc/init.d/nfs.server start
```

6. Riavviare i servizi del server di avvio.

```
sh /etc/init.d/boot.server start
```

### Non è possibile deconfigurare una scheda cPCI con una porta 0 disabilitata (4798990)

Sui sistemi midrange Sun Fire, non è possibile deconfigurare una scheda di I/O CompactPCI (cPCI) quando la porta 0 (P0) di quella scheda è disabilitata. Questo problema si verifica in Solaris 10 e in Solaris 9. Si presenta anche con Solaris 8 se sono installate una o più delle seguenti patch:

- Patch con ID da 108528-11 a 108528-29
- Patch con ID da 111372-02 a 111372-04

L'errore si verifica solo durante le operazioni di DR che coinvolgono schede cPCI. Viene visualizzato un messaggio di errore simile al seguente:

```
cfgadm -c unconfigure NO.IB7
cfgadm: Hardware specific failure: unconfigure NO.IB7: Device
busy:/ssm@0,0/pci@1b,700000/pci@1
```

NO.IB7 è una scheda di I/O CompactPCI con la porta P0 disabilitata.

**Soluzione.** disabilitare gli slot anziché la porta 0.

## Note su Sun Enterprise 10000

Questa sezione descrive i problemi che riguardano le seguenti funzioni del server Sun Enterprise 10000:

- Requisiti per il processore di servizio
- Riconfigurazione dinamica (DR)
- Reti interdominio (IDN)
- Sistema operativo Solaris nei domini di Sun Enterprise 10000

---

**Nota** – Solaris 10 può essere eseguito in singoli domini all'interno di un sistema Sun Enterprise 10000. Tuttavia, il processore di servizio (SSP) del server Sun Enterprise 10000 non è supportato da questa versione.

---

## Requisiti per il processore di servizio

Per il supporto di Solaris 10 è richiesto il software SSP 3.5 sul processore di servizio (SSP). Installare il software SSP 3.5 sul processore di servizio. A questo punto è possibile installare o aggiornare Solaris 10 in un dominio Sun Enterprise 10000.

Il software SSP 3.5 è richiesto anche per poter configurare correttamente il dominio per DR 3.0.

## Problemi di riconfigurazione dinamica

Questa sezione descrive diversi problemi relativi alle operazioni di riconfigurazione dinamica nei domini Sun Enterprise 10000.

### DR 3.0

A partire da Solaris 9 12/03, è necessario utilizzare DR 3.0 nei domini Sun Enterprise 10000 che utilizzano il sistema operativo Solaris. DR 3.0 si riferisce alla funzionalità che utilizza i comandi seguenti sull'SSP per eseguire le operazioni di riconfigurazione dinamica:

- addboard

- moveboard
- deleteboard
- showdevices
- rcfgadm

Il comando `cfgadm` può essere utilizzato sui domini per ottenere informazioni sullo stato delle schede. DR 3.0 può inoltre interfacciarsi con RCM (Reconfiguration Coordination Manager) per coordinare le operazioni di DR con altre applicazioni eseguite nel dominio.

Per maggiori informazioni su DR 3.0, vedere il manuale *Sun Enterprise 10000 Dynamic Reconfiguration User Guide*.

## DR e processi utente associati

In questa versione di Solaris, la funzionalità di DR non disconnette automaticamente i processi utente dalle CPU che vengono scollegate. È perciò necessario eseguire questa operazione prima di iniziare una sequenza di scollegamento. L'operazione di svuotamento non riesce se il processo rileva la presenza di CPU con processi associati.

## Non è possibile rimuovere un dispositivo di rete quando un programma tiene aperto quel dispositivo (5054195)

Se un processo tiene aperto un dispositivo di rete, non è possibile eseguire operazioni di DR che coinvolgono quel dispositivo. I daemon e i processi che mantengono un conteggio dei riferimenti impediscono il completamento delle operazioni di DR.

**Soluzione.** come superutente, eseguire le seguenti operazioni:

1. Rimuovere o rinominare la directory `/rplboot`.
2. Arrestare i servizi NFS.

```
sh /etc/init.d/nfs.server stop
```

3. Arrestare i servizi del server di avvio.

```
sh /etc/init.d/boot.server stop
```

4. Eseguire l'operazione di scollegamento DR.
5. Riavviare i servizi NFS.

```
sh /etc/init.d/nfs.server start
```

6. Riavviare i servizi del server di avvio.

```
sh /etc/init.d/boot.server start
```



## Reti interdominio

Perché un dominio possa entrare a far parte di una rete interdominio (IDN), occorre che tutte le schede con una memoria attiva in quel dominio possiedano almeno una CPU attiva.

## Variabili della PROM di OpenBoot

Prima di eseguire il comando `boot net` dal prompt della PROM di OpenBoot (OK), verificare che la variabile `local-mac-address?` sia impostata su `false`. Questa è l'impostazione predefinita. Se la variabile è impostata su `true`, occorre verificare che questo valore sia appropriato per la configurazione locale.



**Avvertenza** – La variabile `local-mac-address?` impostata su `true` può impedire l'avvio corretto del sistema attraverso la rete.

In una finestra `net con`, usare il comando seguente al prompt della PROM OpenBoot per visualizzare i valori delle relative variabili:

```
OK printenv
```

Ripristinare la variabile `local-mac-address?` sull'impostazione predefinita. Usare il comando `setenv`:

```
OK setenv local-mac-address? false
```

## Riconfigurazione dinamica sui sistemi Sun Enterprise di fascia media

Questa sezione contiene informazioni aggiornate sulla funzionalità di riconfigurazione dinamica (DR) per i seguenti server midrange che utilizzano Solaris 10:

- Sun Enterprise 6x00
- Sun Enterprise 5x00
- Sun Enterprise 4x00
- Sun Enterprise 3x00

Per maggiori informazioni sulla riconfigurazione dinamica dei server Sun Enterprise, vedere il manuale *Dynamic Reconfiguration User's Guide for Sun Enterprise 3x00/4x00/5x00/6x00 Systems*. Solaris 10 include il supporto per tutte le schede CPU/memoria e per la maggior parte delle schede di I/O dei sistemi citati nell'elenco precedente.

## Hardware supportato

Prima di procedere, verificare che il sistema supporti la riconfigurazione dinamica. Se il sistema è di produzione meno recente, viene generato il messaggio seguente sulla console o nei log della console. Questi sistemi non sono adatti per la riconfigurazione dinamica.

Hot Plug not supported in this system

Le seguenti schede di I/O non sono attualmente supportate:

- Tipo 2 (grafica)
- Tipo 3 (PCI)
- Tipo 5 (grafica e SOC+)

## Note sul software

Questa sezione contiene informazioni generali sul software di DR.

### Abilitazione della riconfigurazione dinamica

Per abilitare la riconfigurazione dinamica, è necessario impostare due variabili nel file `/etc/system`. È inoltre necessario impostare un'ulteriore variabile per abilitare la rimozione delle schede CPU/memoria. Procedere come segue:

1. Accedere al sistema come superutente.
2. Aprire con un editor il file `/etc/system` e aggiungervi le righe seguenti:

```
set pln:pln_enable_detach_suspend=1
set soc:soc_enable_detach_suspend=1
```

3. Per abilitare la rimozione di una scheda CPU/memoria, aggiungere al file questa riga:

```
set kernel_cage_enable=1
```

L'impostazione di questa variabile consente l'operazione di deconfigurazione della memoria.

4. Riavviare il sistema per applicare le modifiche.

### Prova di quiescenza

Per iniziare la prova di quiescenza eseguire il comando seguente:

```
cfgadm -x quiesce-test sysctr10:slot numero
```

Sui sistemi di grandi dimensioni, la prova di quiescenza può durare fino a un minuto. Per tutto questo periodo, qualora `cfgadm` non individui driver incompatibili, non viene visualizzato nessun messaggio.

## Elenco delle schede disabilitate

Il tentativo di connettere una scheda inclusa nell'elenco delle schede disabilitate può generare un messaggio di errore:

```
cfgadm -c connect sysctrl0:slotnumero
```

```
cfgadm: Hardware specific failure: connect failed:
board is disabled: must override with [-f][-o enable-at-boot]
```

Per modificare lo stato di disabilitazione della scheda, sono disponibili due opzioni:

- Usare il flag di forzatura (-f)

```
cfgadm -f -c connect sysctrl0:slot numero
```

- Usare l'opzione di abilitazione (-o enable-at-boot)

```
cfgadm -o enable-at-boot -c connect sysctrl0:slot
numero
```

Per rimuovere tutte le schede dall'elenco delle schede disabilitate, scegliere una di queste due opzioni in base al prompt da cui si esegue il comando:

- Dal prompt di superutente, digitare:

```
eeprom disabled-board-list=
```

- Dal prompt della PROM OpenBoot, digitare:

```
OK set-default disabled-board-list
```

Per maggiori informazioni sull'impostazione `disabled-board-list`, vedere la sezione “Specific NVRAM Variables” nel manuale *Platform Notes: Sun Enterprise 3x00, 4x00, 5x00, and 6x00 Systems*. Questo manuale fa parte della documentazione di questa versione di Solaris.

## Elenco dei dispositivi di memoria disabilitati

Nella documentazione di questa versione sono incluse informazioni sull'impostazione `disabled-memory-list` della PROM OpenBoot. Vedere la sezione “Specific NVRAM Variables” nel manuale *Platform Notes: Sun Enterprise 3x00, 4x00, 5x00, and 6x00 Systems*, incluso nella documentazione di Solaris per l'hardware Sun.

## Scaricamento dei driver “detach-unsafe”

Se occorre scaricare uno o più driver “detach-unsafe”, usare il comando `modinfo` per identificare gli ID dei moduli dei driver. Questi ID potranno quindi essere utilizzati nel comando `modunload` per scaricare i driver “detach-unsafe”.

## Errore nel test automatico durante una sequenza di collegamento

Rimuovere la scheda dal sistema al più presto se durante una sequenza di connessione DR compare il seguente messaggio di errore:

```
cfgadm: Hardware specific failure: connect failed: firmware operation error
```

La scheda non ha superato il test automatico e la sua rimozione può evitare possibili errori di riconfigurazione durante il riavvio successivo.

L'insuccesso del test automatico non consente ulteriori operazioni. Di conseguenza, per riprovare subito a eseguire l'operazione non riuscita, è necessario rimuovere e quindi reinserire la scheda.

## Problemi noti

L'elenco seguente è costantemente soggetto a modifiche.

### Non è possibile rimuovere un dispositivo di rete quando un programma tiene aperto quel dispositivo (5054195)

Se un processo tiene aperto un dispositivo di rete, non è possibile eseguire operazioni di DR che coinvolgono quel dispositivo. I daemon e i processi che mantengono un conteggio dei riferimenti impediscono il completamento delle operazioni di DR.

**Soluzione.** come superutente, eseguire le seguenti operazioni:

1. Rimuovere o rinominare la directory `/rplboot`.
2. Arrestare i servizi NFS.

```
sh /etc/init.d/nfs.server stop
```

3. Arrestare i servizi del server di avvio.

```
sh /etc/init.d/boot.server stop
```

4. Eseguire l'operazione di scollegamento DR.
5. Riavviare i servizi NFS.

```
sh /etc/init.d/nfs.server start
```

6. Riavviare i servizi del server di avvio.

```
sh /etc/init.d/boot.server start
```

### **La disconnessione con `cfgadm` non riesce quando si eseguono simultaneamente più comandi `cfgadm` (4220105)**

Se un processo `cfgadm` è in esecuzione su una scheda, un tentativo di disconnettere simultaneamente una seconda scheda non riesce. Viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

```
cfgadm: Hardware specific failure:
disconnect failed: nexus error during detach: indirizzo
```

**Soluzione.** eseguire una sola operazione `cfgadm` alla volta. Attendere il termine dell'operazione `cfgadm` in esecuzione su una scheda prima di avviare un'operazione `cfgadm` su una seconda scheda.



## Prodotti software non più supportati

---

In questo capitolo sono descritti i prodotti e le funzionalità software non più supportati.

---

**Nota** – Il kit di supporti di Solaris 10 non contiene solo il sistema operativo ma anche un ampio insieme di software aggiuntivo. Le informazioni fornite su <http://www.sun.com/service/serviceplans/solaris/10/> elencano i componenti del kit dei supporti del sistema operativo Solaris. Riportano anche il livello di supporto fornito per i componenti elencati in base al programma SunSpectrum e ai contratti di supporto per il software Sun.

---

## Funzioni che verranno rimosse in una delle prossime versioni

Le funzioni seguenti non saranno più supportate in una delle prossime versioni di Solaris.

### **Modifica della politica relativa ai componenti open source interni e forniti da terze parti**

Quando la comunità open source interrompe lo sviluppo di un componente open source, ad esempio Mozilla, anche Sun interromperà le attività di sviluppo e di supporto di tale prodotto. Sun pubblicherà un elenco che indica la fine del supporto software dei prodotti gestiti (End-of-Software Support List, EOSL) all'indirizzo <http://www.sun.com/service/index.jsp> e aggiornerà tale elenco mensilmente con i componenti non più supportati.

### **Supporto di Mozilla 1.x**

A partire da Solaris 10 10/08 il software Mozilla™ 1.X non è più supportato come risultato della modifica delle direttive interne relative ai componenti open source. Si consiglia agli utenti di effettuare l'upgrade a Firefox.

## x86: Driver sbpro

Il driver per Sound Blaster Pro (sbpro) per i dispositivi SoundBlaster Pro, SoundBlaster 16 e SoundBlaster AWE32 ISA non sarà più supportato in una delle prossime versioni di Solaris.

## CacheFS

Il file system CacheFS non sarà più supportato in una delle prossime versioni di Solaris.

## sdtudctool

sdtudctool non sarà più disponibile in una della prossime versioni di Solaris. Per maggiori informazioni sulla migrazione, vedere il documento User Defined Characters Migration Guide su [http://developers.sun.com/global/products\\_platforms/solaris/reference/techart/UDCGuide.html](http://developers.sun.com/global/products_platforms/solaris/reference/techart/UDCGuide.html)

## SPARC: Driver cg6 per le schede grafiche SBus

Il driver cg6 per le seguenti schede grafiche SBus non sarà più incluso in una delle prossime versioni:

- GX
- GXplus
- TurboGX
- TurboGXplus

## ctlmpectlconvert\_txt

Le utility `/usr/openwin/bin/ctlmpe` e `/usr/openwin/bin/ctlconvert_txt` non saranno più supportate in una delle prossime versioni di Solaris. Si consiglia agli utenti di utilizzare il filtro di stampa `mp(1)` o un altro meccanismo di stampa appropriato.

## Comando genlayouttbl

Il comando `genlayouttbl(1)` che fornisce dati CTL al toolkit della GUI CDE/Motif non sarà più supportato in una delle prossime versioni.

## IP mobile

La funzione Mobile IPv4, descritta nella pagina `man mipagent(1M)`, non sarà più inclusa in una delle prossime versioni di Solaris.



## Gnopernicus

Gnopernicus, l'applicazione di lettura dello schermo di Java DS non sarà più supportata in una delle prossime versioni di Solaris. Gli utenti dovrebbero utilizzare l'applicazione di lettura dello schermo Orca.

## Server Xsun

Il server Xsun di X Window System non sarà più disponibile in una delle prossime versioni di Solaris. Si consiglia la migrazione al server Xorg.

Le funzioni DPS (Display Postscript) e XIE (X Image Extension) disponibili in Xsun ma non in Xorg non saranno più incluse.

## Common Desktop Environment

Il Common Desktop Environment (CDE) non sarà più disponibile in una delle prossime versioni di Solaris. Agli utenti si consiglia la migrazione a Java Desktop System.

## Visualizzatore di immagini del CDE

Il visualizzatore di immagini del CDE (`sdtimage`) non sarà più disponibile in una delle prossime versioni di Solaris. Si consiglia la migrazione a GNOME Open (`gnome-open`) per aprire i file grafici.

## Applet client di Sun Java System Calendar Server

L'applet client di Sun Java System Calendar Server (Now), non sarà più disponibile in una delle prossime versioni di Solaris.

## DARPA Trivial Name Server

Il name server DARPA Trivial Name Server, in `.tnamed(1M)`, non sarà più disponibile in una delle prossime versioni di Solaris. Il name server Internet `named(1M)` fornisce funzionalità analoghe.

## I2O Intelligent I/O

Il framework del driver I2O intelligente I/O e tutti i relativi driver non saranno più supportati in una delle prossime versioni di Solaris. Si tratta dei driver `i2o_bs(7D)` e `i2o_scsi(7D)` e di tutte le funzionalità legate a I2O.

## Visualizzatore GNOME per i file PDF e PostScript

Il programma di visualizzazione di GNOME per i file PDF e PostScript™, non sarà più disponibile in una delle prossime versioni. Sarà disponibile un'applicazione alternativa per la visualizzazione dei file PDF e PostScript.

## Interfaccia di amministrazione grafica per smartcard

L'interfaccia di amministrazione grafica per smartcard `sdtsmartcardadmin(1M)` non sarà più disponibile in una delle prossime versioni di Solaris. Le stesse funzioni sono rese disponibili dal comando `smartcard(1M)`.

## Smartcard iButton

Il driver di terminali OCF (OpenCard Framework) per la Java Card iButton di Dallas Semiconductor, descritto in `ocf_ibutton(7d)` non sarà più supportato in una delle prossime versioni di Solaris. Gli utenti dovranno effettuare la migrazione ad altri dispositivi smartcard supportati da `libpcsc-lite(3LIB)`.

## Smartcard Cyberflex

La smartcard Cyberflex non sarà più supportata dai comandi `pam_smartcard(5)` e `smartcard(1M)` in una delle prossime versioni di Solaris. Gli utenti dovranno effettuare la migrazione ad altri dispositivi e schede smartcard supportati da `libpcsc-lite(3LIB)`.

## Smartcard PAM

Il modulo per smartcard PAM, `pam_smartcard(5)`, non sarà più supportato in una delle prossime versioni di Solaris.

## Framework per smartcard OCF/SCF

Il framework per smartcard OCF/SCF non sarà più disponibile in una delle prossime versioni di Solaris. Le funzioni di `ocfserv(1M)` verranno fornite da `pcscd(1M)`. La funzione di provisioning della scheda di `smartcard(1M)` verrà fornita da `muscletool(1M)`. La funzione di configurazione del driver fornita da `smartcard(1M)` in genere non è necessaria con `pcscd(1M)`, tuttavia, se necessario, l'amministratore di sistema può modificare il file `reader.conf(4)`.

## API per smartcard SCF

Le interfacce per SCF esportate da `libsmartcard` e `smartcard.jar` non saranno più disponibili in una delle prossime versioni di Solaris. Queste interfacce sono obsolete. Le nuove applicazioni C dovrebbero utilizzare le interfacce PS/SC esportate da `libpscs-lite(3lib)`. Attualmente non è previsto nessun supporto sostitutivo per le interfacce Java SCF.

## Funzionalità server RPL (Remote Program Load)

La funzionalità server RPL (Remote Program Load) disponibile tramite `rpld(1M)` e `rpld.conf(4)` non sarà più disponibile in una delle prossime versioni di Solaris.

## Transizione da `ipge` a `e1000g` come driver Ethernet predefinito per i sistemi Sun4V

Il driver `ipge` e i relativi pacchetti `SUNWipge` per i sistemi Sun4V non saranno più disponibili in una delle prossime versioni di Solaris. A partire da Solaris 10 8/07, le piattaforme Ontario e le altre piattaforme SPARC interessate passeranno dai driver `ipge` a quelli `e1000g`. Il driver `e1000g` sarà il driver predefinito su tutte le piattaforme Sun che utilizzano i chipset Intel IG.

## Supporto per Solstice Enterprise Agents

I seguenti agenti, librerie e pacchetti di SEA (Solstice Enterprise Agents™) non saranno più supportati in una delle prossime versioni di Solaris:

- Agente principale e agenti secondari SNMP basati su SEA
- Librerie `libssagent` e `libssasnm`
- Pacchetti `SUNWsacom`, `SUNWsasnm` e `SUNWmibii`

La funzione SMA (System Management Agent) fornisce funzionalità simili per gli elementi indicati qui sopra.

## 32 bit x86: Supporto di `xmemfs` (Extended Memory File System)

Il file system `xmemfs` non sarà più supportato in una delle prossime versioni di Solaris.

Per maggiori informazioni, vedere la pagina `man xmemfs(7FS)`.

## Supporto di STSF (Standard Type Services Framework)

Il framework STSF non sarà più disponibile in una delle prossime versioni di Solaris.

Il contenuto del framework è il seguente:

- Librerie `libST` e `libXst`
- Comando `xstls`
- Servizio `stfsloder`
- Estensione XST per i server Xsun e Xorg

Le funzionalità indicate qui sopra sono rese disponibili in alternativa dai seguenti elementi:

- `libX11`
- `libXft2`

## SPARC: Supporto del driver jfca

Il driver per l'adattatore Fibre Channel JNI (`jfca`) non sarà più disponibile in una delle prossime versioni di Solaris.

Per maggiori informazioni, vedere la pagina `man jfca(7D)`.

## Supporto dell'opzione -s di zic

L'opzione `-s` del comando `zic` non sarà più disponibile in una delle prossime versioni di Solaris.

Per maggiori informazioni, vedere la pagina `man zic(1M)`.

## Supporto della gestione dei volumi rimovibili

Il daemon di gestione dei volumi (`vold`), il file system di gestione dei volumi (`volfs`) e i relativi comandi di gestione non saranno inclusi in una delle prossime versioni di Solaris.

L'attivazione e disattivazione automatica dei supporti rimovibili continuerà ad essere supportata.

Per maggiori informazioni, vedere le pagine `man vold(1M)` e `volfs(7FS)`.

## 32 bit x86: Controller e driver

I seguenti dispositivi non saranno più supportati in una delle prossime versioni di Solaris:

- IBM PC ServeRAID SCSI
- IBM ServeRAID II Ultra SCSI

- IBM ServeRAID-3 Ultra2 SCSI

Non saranno inoltre supportati i driver per questi controller.

## 64 bit SPARC: Interfaccia ISDN DBRI e chip codec multimediali

L'interfaccia DBRI T5900FC e i relativi chip codec multimediali non saranno più supportati in una delle prossime versioni di Solaris. Non saranno inoltre supportati i driver per questi dispositivi.

## SPARC: Alcuni driver non saranno più supportati in una delle prossime versioni di Solaris

I seguenti driver non saranno più supportati in una delle prossime versioni di Solaris:

- SUNWrtvc: driver per la scheda di acquisizione video e compressione in tempo reale SunVideo™
- SUNWdial: modulo streams per dispositivi a disco e a pulsanti
- SUNWdialh: file di intestazione per dispositivi a disco e a pulsanti

## Supporto di ASET (Automated Security Enhancement Tool)

le funzionalità di checksum dello strumento ASET attualmente presenti nella directory `/usr/aset` non saranno più disponibili in una delle prossime versioni di Solaris.

Le funzionalità indicate qui sopra sono rese disponibili in alternativa dai seguenti elementi:

- BART (Basic Audit Reporting Tool) in Solaris 10
- Il toolkit di sicurezza di Solaris (SST) in <http://www.sun.com/software/security/jass/>
- Il Solaris Fingerprint Database in <http://sunsolve.sun.com/pub-cgi/show.pl?target=content/content7>

## Nomi abbreviati per le versioni locali asiatiche in dtlogin

Le seguenti forme abbreviate delle versioni locali asiatiche non saranno più presenti nell'elenco delle lingue di `dtlogin` in una delle prossime versioni:

- zh

- ko
- zh\_TW

A partire da Solaris 8, sono stati adottati nuovi nomi per le versioni locali standard ISO, tra cui:

- zh\_CN.EUC
- zh\_CN.GBK
- zh\_CN.UTF-8
- ko\_KR.EUC
- ko\_KR.UTF-8
- zh\_TW.EUC

## Interfacce del daemon di revisione

Le seguenti interfacce utilizzate dal daemon di audit di Solaris non saranno più supportate in una delle prossime versioni:

- `auditsvc(2)`
- `audit_data(4)`

## Libreria di supporto runtime Cfront

La libreria `libc.so.3` è la libreria di supporto runtime per i programmi compilati con il compilatore Cfront C++, basato su C++ 3.0. Né il compilatore né i programmi creati con questo compilatore possono essere eseguiti su Solaris 10. La libreria non verrà più supportata in una delle prossime versioni di Solaris.

## Opzioni hardware del plugin fp di cfgadm

Le seguenti opzioni del plugin fp di `cfgadm` non saranno più supportate in una delle prossime versioni:

- `show_FCP_dev`
- `unusable_FCP_dev`

## Interfacce di allocazione dei dispositivi per il modulo di sicurezza di base (BSM)

I seguenti componenti del meccanismo di allocazione dei dispositivi del BSM non verranno più inclusi in una delle prossime versioni di Solaris:

- `mkdevalloc(1M)`

- `mkdevmaps(1M)`
- `/etc/security/dev`

## Interfacce dei driver obsolete

Alcune interfacce dei driver (DDI) non saranno più supportate in una delle prossime versioni di Solaris.

La tabella seguente contiene un elenco delle interfacce DDI che non saranno più supportate e delle interfacce alternative consigliate:

| Interfaccia obsoleta               | Interfaccia alternativa                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| <code>mmap</code>                  | <code>devmap</code>                        |
| <code>identify</code>              | <code>set to nulldev</code>                |
| <code>copyin</code>                | <code>ddi_copyin</code>                    |
| <code>copyout</code>               | <code>ddi_copyout</code>                   |
| <code>ddi_dma_addr_setup</code>    | <code>ddi_dma_addr_bind_handle</code>      |
| <code>ddi_dma_buf_setup(9F)</code> | <code>ddi_dma_buf_bind_handle</code>       |
| <code>ddi_dma_curwin</code>        | <code>ddi_dma_getwin</code>                |
| <code>ddi_dma_free</code>          | <code>ddi_dma_free_handle</code>           |
| <code>ddi_dma_htoc</code>          | <code>ddi_dma_addr[buf]_bind-handle</code> |
| <code>ddi_dma_movwin</code>        | <code>ddi_dma_getwin</code>                |
| <code>ddi_dma_nextseg</code>       | <code>ddi_dma_nextcookie</code>            |
| <code>ddi_dma_nextwin</code>       | <code>ddi_dma_nextcookie</code>            |
| <code>ddi_dma_segtocookie</code>   | <code>ddi_dma_nextcookie</code>            |
| <code>ddi_dma_setup</code>         | <code>ddi_dma_*_handle</code>              |
| <code>ddi_dmae_getlim</code>       | <code>ddi_dmae_getattr</code>              |
| <code>ddi_getlongprop</code>       | <code>ddi_prop_lookup</code>               |
| <code>ddi_getlongprop_buf</code>   | <code>ddi_prop_lookup</code>               |
| <code>ddi_getprop</code>           | <code>ddi_prop_get_in</code>               |
| <code>ddi_getproplen</code>        | <code>ddi_prop_lookup</code>               |
| <code>ddi_iopb_alloc</code>        | <code>ddi_dma_mem_alloc</code>             |

| Interfaccia obsoleta | Interfaccia alternativa   |
|----------------------|---------------------------|
| ddi_iopb_free        | ddi_dma_mem_free          |
| ddi_mem_alloc        | ddi_dma_mem_alloc         |
| ddi_mem_free         | ddi_dma_mem_free          |
| ddi_map_regs         | ddi_regs_map_setup        |
| ddi_prop_create      | ddi_prop_update           |
| ddi_prop_modify      | ddi_prop_update           |
| ddi_segmap           | see devmap                |
| ddi_segmap_setup     | devmap_setup              |
| ddi_unmap_regs       | ddi_regs_map_free         |
| free_pktiopb         | scsi_free_consistent_buf  |
| get_pktiopb          | scsi_alloc_consistent_buf |
| makecom_g0           | scsi_setup_cdb            |
| makecom_g0_s         | scsi_setup_cdb            |
| makecom_g1           | scsi_setup_cdb            |
| makecom_g5           | scsi_setup_cdb            |
| scsi_dmafree         | scsi_destroy_pkt          |
| scsi_dmaget          | scsi_init_pkt             |
| scsi_pktalloc        | scsi_init_pkt             |
| scsi_pktfree         | scsi_destroy_pkt          |
| scsi_realloc         | scsi_init_pkt             |
| scsi_resfree         | scsi_destroy_pkt          |
| scsi_slave           | scsi_probe                |
| scsi_unslave         | scsi_unprobe              |
| ddi_peek{c,s,l,d}    | ddi_peek{8,16,32,64}      |
| ddi_poke{c,s,l,d}    | ddi_poke{8,16,32,64}      |
| in{b,w,l}            | ddi_get{8,16,32}          |
| out{b,w,l}           | ddi_put{8,16,32}          |
| repins{b,w,l}        | ddi_rep_get{8,16,32}      |



| Interfaccia obsoleta | Interfaccia alternativa |
|----------------------|-------------------------|
| repouts{b,w,l}       | ddi_rep_put{8,16,32}    |

## Istruzioni per la gestione dei dispositivi in `power.conf`

Le istruzioni della Gestione dispositivi incluse in `power.conf` non saranno più supportate in una delle prossime versioni. Solaris 10 offre funzionalità analoghe tramite il programma Automatic Device Power Management.

Per maggiori informazioni, vedere la pagina [man power.conf\(4\)](#).

## Dispositivi e driver supportati

La tabella seguente elenca i dispositivi e i driver che non saranno più supportati in una delle prossime versioni.

TABELLA 4-1 Software per dispositivi e driver

| Nome del dispositivo fisico                                           | Nome del driver | Tipo di scheda       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Scheda AMI MegaRAID, prima generazione                                | mega            | RAID SCSI            |
| Compaq 53C8x5 PCI SCSI e Compaq 53C876 PCI SCSI                       | cpqncr          | Controller SCSI      |
| Compaq SMART-2/P Array Controller e Compaq SMART-2SL Array Controller | smartii         | Controller RAID SCSI |

## Interprete FMLI (Form and Menu Language Interpreter)

I comandi FMLI sono obsoleti e non saranno più supportati in una delle prossime versioni. Tra essi sono inclusi i seguenti comandi:

- `/usr/bin/fmli`
- `/usr/bin/vsig`

## File host in `/etc/net/ti*`

I file host contenuti in `/etc/net/ti*` non sono più consultati dal sistema operativo Solaris, nonostante siano ancora presenti. In una delle prossime versioni di Solaris questi file verranno completamente rimossi.

## Java 2 Platform, Standard Edition 1.4

Java 2 Platform, Standard Edition (J2SE Platform) 1.4 non sarà più incluso in una delle prossime versioni di Solaris. Il software J2SE 5.0, la versione predefinita di Java inclusa nel sistema operativo Solaris 10, è compatibile con J2SE 1.4.

## Parametri per la durata dei ticket Kerberos in `krb5.conf`

I parametri per la durata dei ticket Kerberos, `max_life` e `max_renewable_life`, non saranno più supportati in una delle prossime versioni di Solaris. Questi parametri si trovano nella sezione `appdefaults` del file `/etc/krb5/krb5.conf`. Al posto di questi parametri, usare `max_lifetime` e `renew_lifetime` nella sezione `libdefaults` di `/etc/krb5/krb5.conf`.

## Font CID per il coreano

I font CID del coreano non saranno più supportati in una delle prossime versioni. In sostituzione, sarà possibile usare i font TrueType coreani inclusi in Solaris.

## Versioni locali legacy o tradizionali non UTF-8

Sun sta adottando Unicode per la codifica dei caratteri. Quindi, fatta eccezione per le versioni locali `zh_CN.GB18030` e `C`, le versioni locali non UTF-8 non saranno più disponibili al login in Java Desktop System in una delle prossime versioni di Solaris.

## Funzioni della libreria dei contatori di prestazioni della CPU (`libcpc`)

I contatori delle prestazioni hardware permettono di misurare una serie di eventi hardware connessi al comportamento della CPU. Le seguenti funzioni della libreria dei contatori di prestazioni della CPU (`libcpc`) non saranno più supportate in una delle prossime versioni di Solaris:

---

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <code>cpc_access</code>           | <code>cpc_bind_event</code>       |
| <code>cpc_count_sys_events</code> | <code>cpc_count_usr_events</code> |
| <code>cpc_event_accum</code>      | <code>cpc_event_diff</code>       |

---

---

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| cpc_eventtostr         | cpc_getcciname       |
| cpc_getcpuref          | cpc_getcpuver        |
| cpc_getnpic            | cpc_getusage         |
| cpc_pctx_bind_event    | cpc_pctx_invalidate  |
| cpc_pctx_rele          | cpc_pctx_take_sample |
| cpc_rele               | cpc_seterrfn         |
| cpc_shared_bind_event  | cpc_shared_close     |
| cpc_shared_open        | cpc_shared_rele      |
| cpc_shared_take_sample | cpc_strtoevent       |
| cpc_take_sample        | cpc_version          |
| cpc_walk_names         |                      |

---

Sono state aggiunte nuove funzioni alla libreria di Solaris 10. Per il codice che utilizza le interfacce dell'elenco precedente, è consigliabile usare le nuove funzioni corrispondenti:

---

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| cpc_open            | cpc_close              |
| cpc_set_create      | cpc_set_destroy        |
| cpc_set_add_request | cpc_set_request_preset |
| cpc_buf_create      | cpc_buf_destroy        |
| cpc_bind_curlwp     | cpc_bind_pctx          |
| cpc_bind_cpu        | cpc_unbind             |
| cpc_set_sample      | cpc_buf_sub            |
| cpc_buf_add         | cpc_buf_copy           |
| cpc_buf_zero        | cpc_buf_get            |
| cpc_buf_set         | cpc_buf_hrttime        |
| cpc_buf_tick        | cpc_walk_requests      |
| cpc_walk_events_all | cpc_walk_events_pic    |
| cpc_walk_attrs      | cpc_enable             |
| cpc_disable         | cpc_caps               |
| cpc_npics           | cpc_cpuref             |

---

---

cpc\_cciname

cpc\_seterrhdlr

---

Per maggiori dettagli, vedere la pagina man `cpc(3CPC)`.

## Libreria `libXinput`

La libreria `libXinput.so.0` non sarà più inclusa in una delle prossime versioni di Solaris. La libreria `libXinput.so.0` veniva fornita per la compatibilità all'indietro con le applicazioni X11R4 che erano state create con la bozza della API per l'input X standard di Solaris 2.1 e Solaris 2.2. La libreria di estensione degli input X standard di X11, `libXi`, era stata integrata in Solaris 2.3.

Tutte le applicazioni che utilizzano l'API `libXi` dovrebbero essere compilate usando la libreria condivisa `libXi` per ottenere la massima compatibilità e la conformità agli standard.

## Name service NIS+ (Network Information Service Plus)

NIS+ non sarà più supportato in una delle prossime versioni. In Solaris 9 sono disponibili alcuni strumenti per facilitare la migrazione da NIS+ a LDAP. Per maggiori informazioni, vedere <http://www.sun.com/directory/nisplus/transition.html>.

## Programma di prova `nstest`

`nstest` è un programma di prova DNS interattivo per la costruzione e l'invio di interrogazioni DNS. Questo programma non sarà più supportato in una delle prossime versioni di Solaris. La stessa funzionalità fornita da questo programma di prova è disponibile con i comandi `dig` e `nslookup`.

## Perl versione 5.6.1

La versione 5.6.1 di Perl non sarà più supportata in una delle future versioni di Solaris. Perl 5.8.4, la versione predefinita inclusa in Solaris 10, non è compatibile a livello binario con Perl 5.6.1. Tuttavia, la versione precedente è ancora inclusa in questa versione di Solaris. I moduli personalizzati installati dal cliente dovranno essere ricompilati e reinstallati per l'uso di Perl versione 5.8.4. Modificare gli script che richiedono l'uso della versione 5.6.1 in modo che utilizzino la versione 5.6.1 dell'interprete al posto della versione 5.8.4. Gli interpreti delle rispettive versioni di Perl si trovano nelle directory seguenti:

Perl 5.6.1     `/usr/perl5/5.6.1/bin/perl`

Perl 5.8.4     `/bin/perl, /usr/bin/perl o /usr/perl5/bin/perl`

## Strumento di gestione delle patch della Solaris Management Console (Gestione patch)

Lo strumento di gestione delle patch della Solaris Management Console, Gestione patch, non sarà più disponibile in una delle prossime versioni.

## Solstice Enterprise Agents

Il software Solstice Enterprise Agents non sarà più supportato in una delle prossime versioni.

## Protocollo Router Discovery standalone

L'implementazione di `/usr/sbin/in.rdisc` del protocollo IPv4 ICMP Router Discovery non sarà più supportata in una delle prossime versioni di Solaris. Una versione pressoché equivalente del protocollo, implementata come componente di `/usr/sbin/in.routed`, supporta un'interfaccia di amministrazione migliorata. Il componente `/usr/sbin/in.routed` supporta l'implementazione del protocollo RIP (Routing Information Protocol) versione 2. Il componente `/usr/sbin/in.routed` è anche in grado di distinguere gli annunci del protocollo Mobile IP dai messaggi del protocollo Router Discovery.

## Interfacce Sun Fire Link

Le interfacce Sun Fire Link non saranno più supportate in una delle prossime versioni di Solaris.

## Applicazioni di Sun Java Desktop System

Le seguenti applicazioni di Java DS, versione 3, verranno rimosse in una delle prossime versioni.

- Anteprima del calendario Sun Java
- Selettore disposizione tastiera di GNOME
- Editor di diagramma di Java DS
- Editor di testo di Java DS
- Dizionario di Java DS
- Analizzatore disco di Java DS
- Java DS Mr. Project

## Tipi di dispositivo Token Ring e FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

Il supporto per i tipi di dispositivi Token Ring (DL\_TPR) e FDDI (Fiber Distributed Data Interface) nel driver LAN generico (GLD) verrà rimosso in una delle prossime versioni di Solaris. Dopo la rimozione, i driver per i dispositivi token ring o FDDI basati su questo supporto nel driver GLD cesseranno di funzionare. La rimozione non avrà effetto sui driver o sulle applicazioni che non utilizzano questo supporto. Per determinare se un driver utilizzi GLD, eseguire lo script seguente:

```
#!/bin/sh
#
Test a driver binary for use of GLD
#
for file
do
 /usr/ccs/bin/nm $file | /bin/awk '
 /\|gld_register$/ { isgld=1; }
 END {
 if (isgld)
 print file, "utilizza GLD";
 else
 print file, "non utilizza GLD";
 }' file=$file
done
```

Per maggiori informazioni sul driver generico per la LAN, vedere la pagina [man gld\(7D\)](#) e il documento “Writing Device Drivers”.

## Riconfigurazione dinamica basata su WBEM

La funzionalità nota come WDR - Web-Based Enterprise Management Dynamic Reconfiguration - non sarà più supportata in una delle prossime versioni del sistema operativo Solaris. WDR è attualmente supportato sui sistemi Sun Fire di fascia media e alta.

## Interfaccia XIL

L'interfaccia XIL™ non verrà più supportata in una delle prossime versioni. Le applicazioni che utilizzano XIL causano la visualizzazione del seguente messaggio di avvertimento:

```
WARNING: XIL OBSOLESCENCE
This application uses the Solaris XIL interface
```

which has been declared obsolete and may not be present in version of Solaris beyond Solaris 9. Please notify your application supplier. The message can be suppressed by setting the environment variable `"_XIL_SUPPRESS_OBSOLETE_MSG"`.

## Utility `xetops`

L'utility `xetops` non sarà più supportata in una delle prossime versioni. L'utility `xetops` converte un file di testo asiatico in un file PostScript. Questa conversione consente la stampa dei caratteri asiatici anche sulle stampanti PostScript prive di caratteri asiatici residenti.

Una capacità simile viene fornita ora dal comando `mp`, che è stato potenziato in modo da supportare tutte le codifiche asiatiche native con nuove opzioni e funzionalità.

## x86: Moduli DDX, librerie e file correlati per Xsun

Alcuni moduli DDX per Xsun non saranno più inclusi in una delle prossime versioni di Solaris. Questi moduli vengono utilizzati per la configurazione del server X Xsun nella schermata Video Device Selection di `kdmconfig`, selezionando una voce priva del prefisso “XF86”. Qui di seguito sono riportati alcuni file interessati:

- I file nella directory `/usr/openwin/server/modules` i cui nomi sono privi del prefisso `ddxSUNWxf86`
- La libreria `/usr/openwin/server/lib/libaccel.so.1`
- I file con il suffisso `.xga` nella directory `/usr/openwin/share/etc/devdata/SUNWaccel/boards`

Sun consiglia di utilizzare come server X il server Xorg, i cui moduli DDX forniscono funzioni analoghe a quelle di Xsun. In alternativa, se è necessario utilizzare il server X Xsun, è possibile utilizzare i moduli DDX XFree86. Questi moduli sono contraddistinti dal prefisso `ddxSUNWxf86`. Nella schermata Video Device Selection di `kdmconfig`, le voci relative iniziano con “XF86”. Questi moduli forniscono funzioni analoghe a quelle dei moduli DDX di Xsun che potrebbero essere rimossi in una delle prossime versioni.





## Problemi relativi alla documentazione

---

Questo capitolo descrive i problemi noti riguardanti la documentazione.

### Elenco delle patch di Solaris 10 10/08

A partire da Solaris 10 10/08 l'elenco delle patch di Solaris non sarà più incluso nelle Note su Solaris 10. L'elenco delle patch sarà incluso in un nuovo documento denominato *Solaris 10 10/08 Patch List*.

### Pagine man, sezione 1M: System Administration Commands

La pagina man `zfs(1M)` per la versione Solaris 10 10/08 descrive alcune modifiche per il supporto dell'ambiente Solaris CIFS. Tuttavia, le funzioni CIFS non sono supportate in Solaris 10. Di conseguenza, queste proprietà sono di sola lettura. Se si tenta di modificare una delle proprietà relative a CIFS, viene visualizzato un messaggio di errore simile al seguente:

```
zfs set utf8only=on rpool
cannot set property for 'rpool': 'utf8only' is readonly
```

### System Administration Guide: IP Services

Il titolo della procedura per garantire l'utilizzo di indirizzi MAC esclusivi è SPARC: How to Ensure That the MAC Address of an Interface Is Unique, in Solaris 10 3/05 ONLY. Questa procedura si applica a tutte le versioni di aggiornamento di Solaris 10 e il titolo corretto dovrebbe quindi essere SPARC: How to Ensure That the MAC Address of an Interface Is Unique.

## System Administration Guide: Naming and Directory Services (NIS+)

A partire dalla versione Solaris 10 8/07, Solaris non utilizza più due file hosts separati. Il file `/etc/inet/hosts` è l'unico file hosts utilizzato, sia per le voci IPv4 che per quelle IPv6. Non è più richiesta l'amministrazione delle voci IPv4 in due file hosts sempre sincronizzati. Per la compatibilità all'indietro, il file `/etc/inet/ipnodes` è stato sostituito da un collegamento simbolico con lo stesso nome al file `/etc/inet/hosts`. Per maggiori informazioni, vedere la pagina `man hosts(4)`. I client e i server NIS possono comunicare usando il trasporto RPC IPv4 o IPv6.

## Cessazione della documentazione in lingua svedese

A partire da Solaris 10 8/07, la documentazione non verrà più tradotta in svedese. Per le informazioni più aggiornate, consultare la documentazione in lingua inglese sul sito <http://docs.sun.com/>.

## La documentazione di Application Server fa riferimento al database Derby al posto di Java DB

La documentazione di Application Server fa riferimento al database Java DB con la denominazione “Derby”. Sostituire tutti i riferimenti a “Derby” con Java DB. Il database è installato in `/usr/appserver/javadb`.

## Documenti contenuti nel CD Software Supplement

A partire dal sistema operativo Solaris 10, il CD Supplement non viene più fornito. I documenti che in precedenza si trovavano sul CD Supplement sono ora consultabili su <http://docs.sun.com>. L'altro materiale contenuto nel CD è disponibile altrove nel kit di Solaris o sul sito Web di Sun Microsystems.

## System Administration Guide: Basic Administration

Questa sezione contiene le correzioni relative a capitoli specifici del manuale System Administration Guide: Basic Administration.

**Nota** – A partire da Solaris 10 1/06, questa sezione non si applica più alla documentazione di Solaris.

---

## Gestione dei client diskless (procedure)

Questo manuale non è tradotto in italiano. Al punto 4 della sezione “How to Add a Diskless Client” (Aggiungere un client diskless), nel capitolo “Managing Diskless Clients (Tasks)”, il comando per verificare se il client diskless è stato aggiunto dovrebbe essere il seguente:

4. Verificare che i client diskless siano stati installati.

```
/usr/sadm/bin/smdiskless list -H nome-host:898 --
```

# Scheda Iniziate da qui di Solaris 10 e guide all'installazione di Solaris 10

---

**Nota** – A partire da Solaris 10 1/06, questa sezione non si applica più alla documentazione di Solaris.

---

Nella scheda Iniziate da qui di Solaris 10 e nei manuali di installazione di Solaris 10 si indica erroneamente che Sun Java Enterprise System viene incluso nell'installazione predefinita di Solaris 10. Per installare Sun Java Enterprise System con Solaris 10 è invece necessario eseguire un'installazione personalizzata.

I documenti seguenti indicano erroneamente che Sun Java Enterprise System viene installato eseguendo un'installazione predefinita di Solaris 10.

## Guida all'installazione di Solaris 10: installazioni di base

- Pianificazione dell'installazione di Solaris da CD o DVD (procedure) — Elenco di controllo per l'installazione
- Uso del programma di installazione di Solaris (procedure)
  - Punto 9 della procedura SPARC: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il programma di installazione di Solaris
  - Punto 17 della procedura x86: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il programma di installazione di Solaris

## **Guida all'installazione di Solaris 10: installazioni di rete**

- Installazione e aggiornamento di Solaris (piano generale) — Mappa delle attività: installazione o aggiornamento di Solaris
- Acquisizione delle informazioni per l'installazione o l'aggiornamento (pianificazione)
  - Lista di controllo per l'installazione
  - Lista di controllo per l'aggiornamento

## **Guida all'installazione di Solaris 10: Solaris Live Upgrade e pianificazione degli aggiornamenti**

- Installazione e aggiornamento di Solaris (piano generale) — Mappa delle attività: installazione o aggiornamento di Solaris
- Acquisizione delle informazioni per l'installazione o l'aggiornamento (pianificazione) — Lista di controllo per l'aggiornamento

## **Guida all'installazione di Solaris 10: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate**

Vedere Installazione e aggiornamento di Solaris (piano generale) — Mappa delle attività: installazione o aggiornamento di Solaris.

## **Scheda Iniziate da qui di Solaris 10**

Vedere Installare il sistema operativo Solaris 10.

## **Documentazione e pagine man di Solaris 10**

La società S2io ha cambiato nome, il nuovo nome è Neterion. Tutti i riferimenti a S2io nella documentazione e nelle pagine man di Solaris 10 fanno perciò riferimento in realtà a Neterion.

## Tabella delle correzioni dei bug integrate nel sistema operativo Solaris 10

---

La tabelle di questa appendice elencano i bug di questo manuale che sono stati corretti nel sistema operativo Solaris 10. Per i bug che non sono più applicabili alla versione in uso di Solaris 10, vedere la tabella relativa alla specifica versione utilizzata.

---

**Nota** – Queste tabelle contengono elenchi parziali. Altri bug che sono stati corretti nel sistema operativo ma che non erano stati documentati nelle Note sulla versione non vengono riportati nelle tabelle. Per un elenco completo, vedere la sezione Elenco delle patch del sistema operativo Solaris 10. L'elenco delle patch identifica i bug che sono stati corretti da specifiche patch applicate alla versione corrente. L'elenco include anche i bug non documentati nelle Note sulla versione.

---

### Bug corretti e integrati

TABELLA A-1 Bug corretti in Solaris 10.

| Numero CR | Titolo                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 6684776   | Impossibile collegare il secondo disco SCSI dopo Solaris Live Upgrade                   |
| 6673751   | Requisiti di patch per Solaris 8 Migration Assistant                                    |
| 6669169   | <code>raidctl</code> non riesce a creare i dischi virtuali su un Dell SAS6i/R           |
| 6664694   | Impossibile abilitare MPxIO                                                             |
| 6663570   | Le operazioni DR che interessano gli ID di CPU più bassi non riescono                   |
| 6644276   | Errore irreversibile del driver <code>nxge</code> in <code>nxge_fflp_stat_update</code> |
| 6623803   | I daemon KDC non riescono ad avviarsi                                                   |

TABELLA A-1 Bug corretti in Solaris 10. (Continua)

| Numero CR | Titolo                                                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6616030   | Il login remoto multilivello dalla schermata di login non è supportato in Solaris Trusted Extensions                                                     |
| 6614737   | Alcuni comandi DR non riescono                                                                                                                           |
| 6579866   | I ruoli amministrativi trusted diversi da root non possono connettersi a X Window Server                                                                 |
| 6579845   | La proprietà di \$HOME in Trusted Extensions è errata quando si crea un ruolo amministrativo                                                             |
| 6573154   | luupgrade non riesce quando si usa il CD per l'aggiornamento                                                                                             |
| 6571030   | Opzioni non supportate nella pagina man ddi_dma_mem_alloc (9F)                                                                                           |
| 6565136   | Le note sulla versione non vengono visualizzate nella guida di Thunderbird                                                                               |
| 6564548   | Il blocco schermo di Trusted CDE chiude la sessione dell'utente                                                                                          |
| 6558400   | Errore Emulex SAN 4.4.13 con la patch 119914-12                                                                                                          |
| 6554915   | iscsi tgt d produce un errore double free quando si crea una destinazione con un alias                                                                   |
| 6550104   | L'area di lavoro di Trusted Java DS non viene visualizzata se si modifica l'etichetta                                                                    |
| 6546892   | Impossibile cambiare ruolo in Trusted Java DS                                                                                                            |
| 6546562   | Un segnale SIGTRAP inatteso produce un blocco del debugger dbx                                                                                           |
| 6495454   | Le stripe trusted vanno in crash quando l'utente cambia il proprio ruolo                                                                                 |
| 6494427   | Problema con le versioni locali dopo l'aggiornamento di un sistema con zone non globali                                                                  |
| 6486416   | Il tasto o la combinazione di tasti di attenzione (SAK) non funziona sui sistemi x86                                                                     |
| 6483258   | Un comando c f g a d m non riuscito può essere eseguito in un secondo momento senza alcun avviso                                                         |
| 6481697   | Impossibile aprire la finestra ausiliaria con i metodi di input asiatici e Wnn                                                                           |
| 6478436   | Gli strumenti di amministrazione di Solaris Trusted Extensions visualizzano etichette errate                                                             |
| 6471594   | La Solaris Management Console aggiorna il file tnrhdb ma non esegue tnc t l per aggiornare la cache dell'host trusted                                    |
| 6467756   | Alcune combinazioni con il tasto Compose non funzionano nelle applicazioni GTK                                                                           |
| 6466526   | L'aggiornamento a Solaris 10 11/06 o la modifica di alcune impostazioni di configurazione possono compromettere l'inserimento a caldo di schede PCI/PCIe |
| 6463842   | Impossibile impostare la tastiera giapponese 106 con k d m c o n f i g                                                                                   |
| 6463576   | La tabella di tasti Arabic6.kt non contiene i simboli arabi                                                                                              |

TABELLA A-1 Bug corretti in Solaris 10. (Continua)

| Numero CR        | Titolo                                                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6462945          | Il puntatore del mouse e l'icona di <code>dtfile</code> non vengono visualizzati quando si trascina l'icona di <code>dtfile</code>                 |
| 6460106          | La disinstallazione di Solaris Trusted Extensions non riesce                                                                                       |
| 6456888          | Le operazioni di risincronizzazione o scrub di <code>zpool</code> esauriscono la memoria e provocano il blocco del sistema                         |
| 6454140          | Le zone in cui la risorsa <code>fs</code> è definita con il tipo <code>lofs</code> non possono essere aggiornate a Solaris 10 11/06                |
| 6452077          | DR: il comando <code>cfgadm -c configure</code> non riesce sullo slot dei sistemi Starcat e Silverstone                                            |
| 6447833          | I comandi della Solaris Management Console non elaborano le opzioni di Solaris Trusted Extensions                                                  |
| 6444457, 6444791 | L'aggiornamento di un sistema con zone installate non riesce                                                                                       |
| 6438372          | Il Selettore dei metodi di input non funziona nell'ambiente Trusted Java DS                                                                        |
| 6437617          | Errore di creazione delle zone con <code>SUNWgnome-allj-libshare</code>                                                                            |
| 6432114          | Impossibile eseguire il login con GDM se il livello di accesso non è impostato su <code>admin_high</code>                                          |
| 6429880          | I deadkey non funzionano con le applicazioni GTK su Xsun nelle versioni locali UTF-8 EMEA                                                          |
| 6429860          | L'aggiunta di patch ZFS a Solaris 10 11/06 produce messaggi di avviso errati                                                                       |
| 6428334          | Il file di configurazione <code>qlc.conf</code> non viene aggiornato nell'aggiornamento a Solaris 10 11/06                                         |
| 6421471          | Errori di memoria con le funzioni ECC e le suite di cifratura RSA                                                                                  |
| 6421275          | L'aggiornamento da Solaris 10 a Solaris 10 11/06 produce errori di SMF e violazione dei pacchetti al riavvio che possono avere effetto sulle patch |
| 6421216          | <code>ufsrestore</code> non utilizza <code>acl_set()</code> per impostare gli ACL                                                                  |
| 6414648          | È possibile aggiungere dispositivi sovrapposti a un pool di memorizzazione ZFS                                                                     |
| 6411690          | L'installazione di un archivio Solaris Flash provoca il blocco dei sistemi <code>sun4v</code>                                                      |
| 6397893          | La creazione di un archivio Solaris Flash non riesce quando è installato il gruppo software End User                                               |
| 6397251          | L'aggiornamento di SVM da Solaris 9/05 a Solaris 10 11/06 o Solaris Express non riesce                                                             |
| 6388988          | In alcuni casi i pacchetti IIMF non vengono installati                                                                                             |
| 6387317          | Il codice di tasto 50 non funziona nei layout di tastiera europei                                                                                  |

TABELLA A-1 Bug corretti in Solaris 10. (Continua)

| Numero CR | Titolo                                                                                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6379955   | Solaris non invia i dati PRLI alle unità nastro                                                                                                            |
| 6378956   | I comandi smoservice o smdiskless non operano correttamente per problemi di wbem                                                                           |
| 6377485   | L'iniziatore iSCSI non gestisce in modo corretto la rilevazione dell'indirizzo LUN                                                                         |
| 6377106   | Un problema Java impedisce la configurazione corretta dell'ambiente di accesso facilitato vocale                                                           |
| 6372197   | Problemi nella visualizzazione della console dopo l'installazione con un archivio Solaris Flash                                                            |
| 6371273   | I numeri LUN superiori a 256 sono trattati in modo diverso sui controller QLogic da 2 Gbyte e 4 Gbyte                                                      |
| 6363449   | Il BIOS si blocca dopo l'utilizzo di ZFS sui sistemi Sun Ultra 20 o Sun Fire X2100                                                                         |
| 6363365   | L'aggiornamento si blocca sulle workstation Sun Blade 1500                                                                                                 |
| 6363262   | Varie voci di menu di Mozilla sono illeggibili nella versione locale russa                                                                                 |
| 6361672   | Problema delle versioni locali dopo l'aggiornamento di un sistema che contiene zone                                                                        |
| 6358227   | Problemi dopo l'installazione in presenza di una zona radice, un client diskless e Solaris Live Upgrade                                                    |
| 6353146   | L'aggiunta di aggiornamenti ai driver può provocare errori nella configurazione di rete                                                                    |
| 6352899   | Veritas NetBackup non effettua il backup e non preserva i file con ACL ZFS/NFSv4                                                                           |
| 6351923   | Le impostazioni di durata possono rendere impossibile attivare le tecnologie di accesso facilitato usando combinazioni di tasti in Sun Java Desktop System |
| 6350869   | Il driver LAN generico versione 3 non è in grado di impostare la lunghezza del campo dei frame LLC (Logical Link Control)                                  |
| 6350819   | Problema nella scelta del tipo di terminale nell'installazione di Solaris 10 1/06                                                                          |
| 6350486   | Impossibile aggiungere le regioni con localeadm                                                                                                            |
| 6348316   | I sistemi con più CPU si possono bloccare durante l'installazione o l'avvio del sistema                                                                    |
| 6347707   | Problemi con il debugger dbx nell'elaborazione di oggetti a 64 bit                                                                                         |
| 6346843   | La versione locale bulgara utilizza la mappatura dei caratteri russa                                                                                       |
| 6346204   | Errori di scrittura non rilevati nel client NFSv4 con il file system pieno                                                                                 |
| 6341350   | x86: impossibile eliminare l'ambiente di boot di Solaris Live Upgrade che contiene il menu di GRUB                                                         |
| 6340714   | Impossibile aprire il menu Apri con Ctrl-Esc                                                                                                               |



TABELLA A-1 Bug corretti in Solaris 10. (Continua)

| Numero CR | Titolo                                                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6340509   | Il test del profilo JumpStart non riesce con la parola chiave locale                                                         |
| 6336069   | Errori nell'aggiornamento di un ambiente di boot di Solaris Live Upgrade con i CD o il DVD                                   |
| 6334517   | Problemi di dtlogin nelle versioni locali UTF-8                                                                              |
| 6330840   | x86: Impossibile rimuovere il pacchetto del driver del controller Fibre Channel Agilent nell'aggiornamento a Solaris 10 8/07 |
| 6329929   | Problemi di configurazione delle preferenze con la tastiera a schermo di GNOME                                               |
| 6329642   | Avvisi relativi a loadkeys nell'avvio del sistema dal DVD di Solaris                                                         |
| 6319383   | L'input in alcune lingue non funziona correttamente con i layout di tastiera non USA                                         |
| 6316245   | Quando è presente più di una scheda Ethernet viene visualizzato l'indirizzo MAC errato                                       |
| 6314583   | La versione locale serba utilizza la mappatura dei caratteri russa                                                           |
| 6303564   | Il pacchetto SUNWceuow viene aggiornato impropriamente se i collegamenti simbolici a Solaris vengono modificati              |
| 6301627   | La reinizializzazione di un collegamento di un server in una SAN provoca il ripristino di tutti i LUN                        |
| 6300863   | Il programma di avvio dell'installazione di Solaris si interrompe e causa un riavvio                                         |
| 6288488   | du rileva una dimensione errata nelle configurazioni RAID-Z                                                                  |
| 6278039   | Le applicazioni GNOME non operano correttamente con dtremote                                                                 |
| 6277164   | Risoluzione dei problemi con il display manager GNOME                                                                        |
| 6273030   | L'ingrandimento a schermo intero e le funzioni di accesso facilitato della tastiera non funzionano                           |
| 6267922   | Elenco non aggiornato delle applicazioni consentite per il sistema operativo Solaris                                         |
| 6263122   | L'opzione di aggiornamento non è disponibile se il file system radice (/) è un volume RAID-1 (Mirror)                        |
| 6260583   | Problemi nell'utilizzo di più allegati                                                                                       |
| 6247943   | Problemi con \$PATH                                                                                                          |
| 6245563   | Problemi nell'utilizzo di Indicatore della tastiera                                                                          |
| 6241052   | Patchadd non riesce quando si installano le patch dalla directory UpgradePatches                                             |
| 6227666   | La modalità "Qualità CD, senza perdita di informazioni" produce un errore all'inizio della registrazione                     |

TABELLA A-1 Bug corretti in Solaris 10. (Continua)

| Numero CR        | Titolo                                                                                                                                                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6222925          | L'installazione non riesce quando si installa un archivio Solaris Flash in un ambiente di boot vuoto con Solaris Live Upgrade                           |
| 6221374          | Il sottocomando <code>svccfg import</code> non aggiorna i servizi dipendenti                                                                            |
| 6215527          | Il processo di login si blocca in alcune versioni locali asiatiche non UTF-8                                                                            |
| 6219932          | Alcune sequenze con il tasto Compose non funzionano quando si utilizza l'estensione per la tastiera X in alcune versioni locali                         |
| 6219176          | <code>patchadd</code> non riapplica le patch ai pacchetti installati successivamente                                                                    |
| 6218158          | Dopo l'installazione di Solaris 10 vengono visualizzati messaggi di errore Java                                                                         |
| 6216195          | Le zone non globali create dopo l'applicazione di una patch alle zone globali non sono accessibili dai servizi di login remoto                          |
| 6215847          | Il disco di installazione di Solaris 10 viene espulso se si installa un archivio Solaris Flash                                                          |
| 6215739          | Il programma di installazione di Solaris con interfaccia grafica non riesce se si configura un'interfaccia diversa da quella primaria e si abilita DHCP |
| 6214222          | Risoluzione dei problemi con <code>AccessKeyMouseListeners</code>                                                                                       |
| 6211279          | Le icone del desktop non sono visibili sul secondo sistema                                                                                              |
| 6209619          | L'uso di hub USB 2.0 con dispositivi USB 1.x può causare un errore irreversibile del sistema                                                            |
| 6209566          | Il programma di gestione delle immagini GNU GIMP non è presente nel menu Grafica                                                                        |
| 6209092          | Il programma <code>kdmconfig</code> viene eseguito due volte dopo l'installazione iniziale                                                              |
| 6208656          | Il programma di installazione di Solaris con interfaccia grafica può interrompersi se si installa un archivio Solaris Flash                             |
| 6205881          | Le istruzioni di <code>kdmconfig</code> per la configurazione del server X Xorg sono incomplete                                                         |
| 6204987          | Il driver EHCI non può essere utilizzato in alcune schede madri                                                                                         |
| 6204976          | Problemi nel salvataggio di allegati localizzati                                                                                                        |
| 6203727          | Problemi di connessione remota                                                                                                                          |
| 6203680          | L'uso dei dispositivi di memorizzazione FireWire-1394 può causare un errore irreversibile del sistema                                                   |
| 6203010, 5105006 | Impossibile eliminare i file al di fuori della directory home                                                                                           |
| 6202868          | L'aggiornamento da Solaris 9 con il cluster di patch raccomandato riesce solo parzialmente                                                              |
| 6200999          | Impossibile specificare le preferenze dell'utente per l'accesso in roaming                                                                              |

TABELLA A-1 Bug corretti in Solaris 10. (Continua)

| Numero CR        | Titolo                                                                                                                                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6200924          | La messa in pausa dei dispositivi audio USB durante un'operazione di riproduzione o registrazione può causare lo stallo del sistema            |
| 6197548          | L'installazione di Net Connect 3.1.1 non riesce                                                                                                |
| 6192644          | Problemi delle scelte rapide                                                                                                                   |
| 6192995          | La libreria C predefinita può causare un errore di avvio se si installa un archivio Solaris Flash                                              |
| 6189823          | Il comando <code>localadm -l</code> non visualizza i pacchetti installati delle versioni locali coreane                                        |
| 6188748          | Il comando <code>patchadd</code> non supporta l'installazione delle patch da un server NFS                                                     |
| 6178669          | Il programma di configurazione della tastiera, del monitor e del mouse non funziona per il server X                                            |
| 6173972          | Alcuni tasti non funzionano se il tasto Bloc Num è attivato                                                                                    |
| 5106987          | Il comando <code>lucreate</code> non crea i volumi RAID-1                                                                                      |
| 5100134          | Nella configurazione predefinita i servizi di stampa sono disabilitati                                                                         |
| 5090222          | SPARC: I dispositivi GigaSwift Fast e Gigabit Ethernet con ID di revisione inferiore a 32 possono causare un errore irreversibile del sistema  |
| 5087588          | I log di installazione possono essere incompleti o imprecisi                                                                                   |
| 5084183          | Il daemon <code>keysevr</code> disabilita alcuni servizi dei file system                                                                       |
| 5077933          | I dispositivi non sono immediatamente disponibili nella zona fabric in una rete SAN                                                            |
| 5077631          | I tasti speciali non operano correttamente                                                                                                     |
| 5062026          | SPARC: Gli errori irreversibili che si verificano durante un ciclo di sospensione e ripresa del sistema possono produrre un blocco del sistema |
| 5062018          | I sistemi con il debugger del kernel attivo possono generare un errore irreversibile durante i cicli di sospensione/ripresa                    |
| 5043369, 4873161 | Solaris non supporta l'arresto del sistema via software sui sistemi x86                                                                        |
| 5042573          | Alcune versioni locali UTF-8 non sono disponibili nel servizio di login del CDE                                                                |
| 5042195          | I comandi <code>fdisk</code> o <code>format</code> permettono di utilizzare solo una parte del disco                                           |
| 5040248          | Non è possibile usare il comando <code>ipfs</code> con l'opzione <code>-w</code>                                                               |
| 5030842          | Alcuni sistemi dotati di hardware USB 2.0 possono bloccarsi o produrre errori irreversibili                                                    |
| 5027771          | Il server X non è in grado di aprire il dispositivo del mouse sui server Sun LX50                                                              |
| 5002175          | Il programma di installazione di Solaris 10 non visualizza correttamente alcuni pannelli                                                       |

TABELLA A-1 Bug corretti in Solaris 10. (Continua)

| Numero CR        | Titolo                                                                                                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5001908          | L'uso di due schede Adaptec SCSI Card 39320D su un server Sun Fire V65x può causare un errore irreversibile del sistema                                         |
| 4996542          | I tasti modificatori non operano correttamente                                                                                                                  |
| 4992478          | Le autorizzazioni dei punti di attivazione non vengono preservate nell'ambiente di boot                                                                         |
| 4977300          | Al posto dei caratteri cinesi e coreani vengono stampati dei quadratini                                                                                         |
| 4937266          | Impossibile digitare caratteri multibyte nell'Editor di testo 2.9.1                                                                                             |
| 4915974          | Le configurazioni di Solstice DiskSuite non vengono convertite nel formato di Solaris Volume Manager quando si esegue un aggiornamento con Solaris Live Upgrade |
| 4720192, 6215918 | Le autorizzazioni di /dev e /devices/pseudo sono impostate in modo errato dopo l'installazione                                                                  |
| 4704046          | Durante l'installazione di Solaris con un'immagine di rete vengono visualizzati messaggi di errore                                                              |
| 4640568          | I sistemi con più interfacce identificano tutte le interfacce come utilizzabili dopo l'installazione o l'aggiornamento                                          |
| 4506562          | Solaris Bandwidth Manager può causare errori irreversibili del sistema durante le operazioni di DR                                                              |
| 4441469          | Il messaggio RTM_IFINFO presenta dimensioni differenti nella compilazione a 32 bit e in quella a 64 bit                                                         |
| 2136811          | È necessario prevedere una correzione per evitare il riavvio delle attività scrub o resilver                                                                    |
| Problema         | Configurazione del mouse USB come dispositivo di estensione da utilizzare con la tastiera a schermo di GNOME                                                    |
| Problema         | Problemi di Controllo volume                                                                                                                                    |
| Problema         | NFS versione 4 introduce un nuovo prompt al primo avvio del sistema                                                                                             |
| Problema         | Procedure aggiuntive per le patch di StarOffice                                                                                                                 |
| Problema         | Supporto per i chipset grafici integrati Intel i810 e i815                                                                                                      |
| Problema         | Vengono visualizzati messaggi di errore o di avvertimento durante l'installazione di zone non globali con il comando zoneadm                                    |
| Problema         | Sun Remote Services Net Connect è supportato solo nella zona globale                                                                                            |
| Problema         | La schermata di login presenta le versioni locali UTF-8 come opzioni consigliate                                                                                |