



Sun SPARC® Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 サーバXSCF リファレンスマニュアル

XSCF Control Package (XCP) 107x

Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

Part No. 820-5937-10
2008 年 4 月, Revision A

コメントの送付: <http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

Copyright 2008 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. および富士通株式会社 〒 211-8588 神奈川県川崎市中原区上小田中 4-1-1, Japan. All rights reserved.

Sun Microsystems, Inc. および富士通株式会社は、それぞれ本書に記述されている製品および技術に関する知的所有権を所有または管理しています。これらの製品、技術、および本書は、著作権法、特許権などの知的所有権に関する法律および国際条約により保護されています。これらの製品、技術、および本書に対して Sun Microsystems, Inc. および富士通株式会社が有する知的所有権には、<http://www.sun.com/patents> に掲載されているひとつまたは複数の米国特許、および米国ならびにその他の国におけるひとつまたは複数の特許または出願中の特許が含まれています。

本書およびそれに付随する製品および技術は、その使用、複製、頒布および逆コンパイルを制限するライセンスのもとにおいて頒布されます。富士通株式会社と Sun Microsystems, Inc. およびそのライセンサーの書面による事前の許可なく、このような製品または技術および本書のいかなる部分も、いかなる方法によっても複製することが禁じられます。本書の提供は、明示的であるか黙示的であるかを問わず、本製品またはそれに付随する技術に関するいかなる権利またはライセンスを付与するものでもありません。本書は、富士通株式会社または Sun Microsystems, Inc. の一部、あるいはそのいずれかの関連会社のいかなる種類の義務を含むものでも示すものでもありません。

本書および本書に記述されている製品および技術には、ソフトウェアおよびフロント技術を含む第三者の知的財産が含まれている場合があります。これらの知的財産は、著作権法により保護されているか、または提供者から富士通株式会社および/または Sun Microsystems, Inc. へライセンスが付与されているか、あるいはその両方です。

GPL または LGPL が適用されたソースコードの複製は、GPL または LGPL の規約に従い、該当する場合に、お客様からのお申し込みに応じて入手可能です。富士通株式会社または Sun Microsystems, Inc. にお問い合わせください。

この配布には、第三者が開発した構成要素が含まれている可能性があります。

本製品の一部は、カリフォルニア大学からライセンスされている Berkeley BSD システムに由来しています。UNIX は、X/Open Company Limited が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。

Sun、Sun Microsystems、Sun のロゴ、Java、Netra、Solaris、Sun Ray、Answerbook2、docs.sun.com、OpenBoot、および Sun Fire は、米国およびその他の国における Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。

富士通および富士通のロゴマークは、富士通株式会社の登録商標です。

すべての SPARC 商標は、SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における登録商標です。SPARC 商標が付いた製品は、Sun Microsystems, Inc. が開発したアーキテクチャーに基づくものです。

SPARC64 は、Fujitsu Microelectronics, Inc. および富士通株式会社が SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の商標です。

OPEN LOOK および Sun™ Graphical User Interface は、Sun Microsystems, Inc. が自社のユーザーおよびライセンス実施権者向けに開発しました。Sun Microsystems, Inc. は、コンピュータ産業用のビジュアルまたはグラフィカル・ユーザー・インターフェースの概念の研究開発における Xerox 社の先駆者としての成果を認めるものです。Sun Microsystems, Inc. は Xerox 社から Xerox Graphical User Interface の非独占的ライセンスを取得しており、このライセンスは、OPEN LOOK GUI を実装しているかまたは Sun の書面によるライセンス契約を満たす Sun Microsystems, Inc. のライセンス実施権者にも適用されます。

United States Government Rights - Commercial use. U.S. Government users are subject to the standard government user license agreements of Sun Microsystems, Inc. and Fujitsu Limited and the applicable provisions of the FAR and its supplements.



Please
Recycle



Adobe PostScript

免責条項: 本書または本書に記述されている製品や技術に関して富士通株式会社、Sun Microsystems, Inc. またはそのいずれかの関連会社が行う保証は、製品または技術の提供に適用されるライセンス契約で明示的に規定されている保証に限ります。このような契約で明示的に規定された保証を除き、富士通株式会社、Sun Microsystems, Inc. およびそのいずれかの関連会社は、製品、技術、または本書に関して、明示、黙示を問わず、いかなる種類の保証も行いません。これらの製品、技術、または本書は、現状のまま提供され、商品性、特定目的への適合性または第三者の権利の非侵害の黙示の保証を含みそれに限定されない、明示的であるか黙示的であるかを問わない、なんらの保証も、かかる免責が法的に無効とされた場合を除き、行われたいものとします。このような契約で明示的に規定されていないかぎり、富士通株式会社、Sun Microsystems, Inc. またはそのいずれかの関連会社は、いかなる法理論のもとで第三者に対しても、その収益の損失、有用性またはデータに関する損失、あるいは業務の中断について、あるいは間接的損害、特別損害、付随的損害、または結果的損害について、そのような損害の可能性が示唆されていた場合であっても、適用される法律が許容する範囲内で、いかなる責任も負いません。

本書は、「現状のまま」提供され、商品性、特定目的への適合性または第三者の権利の非侵害の黙示の保証を含みそれに限定されない、明示的であるか黙示的であるかを問わない、なんらの保証も、かかる免責が法的に無効とされた場合を除き、行われたいものとします。

目 次

はじめに	v
Intro, intro	1
addboard	7
addcodlicense	11
addfru	13
adduser	15
applynetwork	17
cfgdevice	21
clockboard	27
console	29
deleteboard	31
deletecodlicense	35
deletefru	37
deleteuser	39
disableuser	41
enableuser	43
exit	45
flashupdate	47
fmadm	51
fmdump	53
fmstat	61
getflashimage	65
ioxadm	69

man 79
moveboard 81
nslookup 85
password 87
poweroff 91
poweron 95
prtfru 99
rebootxscf 103
replacefru 105
reset 107
resetdateoffset 111
sendbreak 113
setaltitude 115
setarchiving 117
setaudit 121
setautologout 127
setcod 129
setdate 133
setdcl 137
setdomainmode 141
setdomparam 147
setdscp 149
setdualpowerfeed 153
setemailreport 155
sethostname 159
sethttps 161
setldap 165
setlocale 169
setlocator 171
setlookup 173
setnameserver 175
setnetwork 177
setntp 183
setpasswordpolicy 187

setpowerupdelay 191
setprivileges 193
setroute 197
setshutdowndelay 201
setsntp 203
setsnmp 207
setsnmpusm 213
setsnmpvacm 217
setssh 221
settelnet 225
settimezone 227
setupfru 233
setupplatform 235
showaltitude 239
showarchiving 241
showaudit 245
showautologout 249
showboards 251
showcod 257
showcodlicense 259
showcodusage 261
showconsolepath 267
showdate 269
showdcl 271
showdevices 277
showdomainmode 283
showdomainstatus 285
showdscp 287
showdualpowerfeed 291
showemailreport 293
showenvironment 295
showfru 299
showhardconf 301
showhostname 307

showhttps 309
showldap 311
showlocale 313
showlocator 315
showlogs 317
showlookup 329
showmonitorlog 331
shownameserver 333
shownetwork 335
shownotice 341
showntp 343
showpasswordpolicy 345
showpowerupdelay 347
showresult 349
showroute 351
showshutdowndelay 355
showsmtp 357
showsnmp 359
showsnmpusm 361
showsnmpvacm 363
showssh 365
showstatus 369
showtelnet 371
showtimezone 373
showuser 377
snapshot 379
switchscf 389
testsb 391
unlockmaintenance 397
version 399
viewaudit 403
who 409

はじめに

このマニュアルには、Sun SPARC® Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 サーバの eXtended System Control Facility (XSCF) ファームウェアのマニュアルページが記載されています。

マニュアルページの構成の概要

次の表では、マニュアルページに含まれる各セクションについて説明します。各マニュアルセクションのマニュアルページは、通常はここに示した順序で表示されますが、必要な見出しのみが表示されます。たとえば、使用例がない場合には使用例のセクションは表示されません。各マニュアルページの詳細は、Intro ページを、マニュアルページ全般の詳細は、man(1) を参照してください。

項目	説明
名前	このセクションでは、マニュアルで説明されるコマンドまたは関数の名前を示し、その機能について簡潔に説明します。
形式	<p>このセクションでは、コマンドまたは関数の構文を示します。オプションおよび引数はアルファベット順に示され、異なる引数順序が必要な場合を除いて、最初に 1 文字の引数、次に引数の付いたオプションが続きます。</p> <p>このセクションでは次に示す特殊文字が使用されます。</p> <p>[] この角括弧に囲まれたオプションまたは引数は省略可能です。角括弧がない場合は、その引数を指定してください。</p> <p>... 「filename...」など、前の引数に複数の値を指定できるか、前の引数を複数回指定できます。</p> <p> この文字で区切られている引数のうち、一度に 1 つだけを指定できます。</p> <p>{ } 中括弧で囲まれたオプションまたは引数、あるいはその両方は、相互に依存するため、括弧内のすべての要素を 1 組として扱ってください。</p>
機能説明	このセクションでは、サービスの機能および動作を定義します。したがって、そのコマンドの実行内容について簡単に説明します。オプションの説明や例はここでは示しません。
オプション	コマンドオプションを一覧に示し、各オプションの機能の要約を簡潔に示します。オプションは、アルファベット順に一語一語示されます。オプションに指定できる引数についてはそのオプションの次に説明し、必要に応じてデフォルト値を示します。
オペラント	このセクションでは、コマンドオペラントを一覧に示し、それらがコマンドの動作に与える影響について説明します。
拡張機能説明	このセクションでは、さらに詳細な説明を示します。

項目	説明
使用例	このセクションでは、コマンドまたは関数の使用例や使用法を示します。可能な場合は、コマンド行入力およびマシンの応答を含む完全な例を示します。ほとんどの例は、「形式」、「機能説明」、「オプション」、および「オペランド」の各セクションの概念を例証するものです。
終了ステータス	このセクションでは、コマンドが呼び出し元のプログラムまたはシェルに返す値と、これらの値が返される条件を一覧に示します。通常、正常に完了した場合は 0 が返され、各種のエラー条件が発生した場合は 0 以外の値が返されます。
関連項目	このセクションでは、参照先としてほかのマニュアルページを示します。

名前	Intro, intro - eXtended System Control Facility (XSCF) コマンド一覧	
説明	ここでは、SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 サーバの XSCF で実行できるコマンドについて説明します。	
コマンド一覧	XSCF では、以下のコマンドがサポートされています。	
	addboard	システムボード (XSB; eXtended System Board) をドメイン構成に組み込み、または割り当てます。
	addcodlicense	Capacity on Demand (COD; キャパシティオンデマンド) Right-To-Use (RTU) ライセンスキーを COD ライセンスデータベースに追加します。
	addfru	FRU(Field Replaceable Unit) を増設します。
	adduser	XSCF ユーザーアカウントを作成します。
	applynetwork	XSCF ネットワークに設定された内容を反映するために、XSCF をリセットします。
	cfgdevice	DVD/ テープドライブのポートへの接続、切り離し、および状態の表示を行います。
	clockboard	システム起動時に使用されるクロックコントロールユニットを設定または表示します。
	console	ドメインコンソールに接続します。
	deleteboard	システムボード (XSB; eXtended System Board) をドメイン構成から切り離します。
	deletecodlicense	Capacity on Demand (COD; キャパシティオンデマンド) Right-To-Use (RTU) ライセンスキーを COD ライセンスデータベースから削除します。
	deletefru	FRU(Field Replaceable Unit) を減設します。
	deleteuser	XSCF ユーザーアカウントを削除します。
	disableuser	XSCF ユーザーアカウントを無効にします。
	enableuser	XSCF ユーザーアカウントを有効にします。
	exit	XSCF シェルを終了します。
	flashupdate	ファームウェアをアップデートします。
	fmadm	故障管理に関連するシステム構成パラメータを表示します。
	fmdump	故障管理に関連するログを表示します。
	fostat	故障管理モジュールの統計情報をレポートします。
	getflashimage	ファームウェアイメージファイルをダウンロードします。

<code>ioxadm</code>	PCI ボックスを管理します。
<code>man</code>	XSCF シェルコマンドのマニュアルページを表示します。
<code>moveboard</code>	現在組み込まれているドメインから別のドメインへ、システムボード (XSB; eXtended System Board) を移動します。
<code>nslookup</code>	ホスト名を Domain Name Server(DNS) サーバに照会します。
<code>password</code>	XSCF ユーザーアカウントのパスワードと有効期限を設定します。
<code>poweroff</code>	ドメインの電源を切断します。
<code>poweron</code>	ドメインの電源を投入します。
<code>prtfru</code>	システムおよび PCI ボックスに FRUID データを表示します。
<code>rebootxscf</code>	XSCF をリセットします。
<code>replacefru</code>	FRU(Field Replaceable Unit) を交換します。
<code>reset</code>	指定したドメインをリセットします。
<code>resetdateoffset</code>	XSCF とドメイン間の時刻の差分をリセットします。
<code>sendbreak</code>	指定したドメインにブレーク信号を送ります。
<code>setaltitude</code>	本体装置の高度またはエアフィルターの搭載状況を設定します。
<code>setarchiving</code>	ログのアーカイブ機能を設定します。
<code>setaudit</code>	システムの監査機能を管理します。
<code>setautologout</code>	XSCF コマンドシェルのセッションタイムアウト時間を設定します。
<code>setcod</code>	ドメインで使用されるキャパシティオンデマンド (COD; Capacity on Demand) リソースを設定します。
<code>setdate</code>	XSCF の時計の日付、時刻を設定します。
<code>setdcl</code>	ドメイン構成情報 (DCL; Domain Component List) を設定します。
<code>setdomainmode</code>	ドメインモードを設定します。
<code>setdomparam</code>	OpenBoot PROM 環境変数を強制的に書き換えます。
<code>setdscp</code>	ドメイン / サービスプロセッサ間通信プロトコル (DSCP) の IP アドレス割り当てを設定します。
<code>setdualpowerfeed</code>	二系統受電モードを有効 / 無効にします。

setemailreport	電子メールレポートの設定データをセットアップします。
sethostname	XSCF ユニットのホスト名およびドメイン名を設定します。
sethttps	XSCF ネットワークで使用する HTTPS サービスの開始と停止を設定します。また、認証関連の設定を行います。
setldap	XSCF を Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) クライアントとして設定します。
setlocale	XSCF のデフォルトのロケールを設定します。
setlocator	オペレーターパネルの、CHECK LED の点滅状態を設定します。
setlookup	認証とユーザー権限のに関する参照先を設定します。
setnameserver	XSCF ネットワークで использоваться Domain Name System (DNS) サーバを設定します。
setnetwork	XSCF で使用されるネットワークインターフェースを設定します。
setntp	XSCF ネットワークで использоваться NTP サーバを設定します。
setpasswordpolicy	システムのパスワードポリシーを管理します。
setpowerupdelay	システムの暖機運転時間および起動までの待ち時間を設定します。
setprivileges	ユーザー権限を割り当てます。
setroute	XSCF ネットワークインターフェースのルーティング情報を設定します。
setshutdowndelay	UPS(Uninterruptible Power Supply) 停電通知時のシャットダウン待ち時間を設定します。
setsntp	SMTP サービスを設定します。
setsnmp	SNMP エージェントを管理します。
setsnmpusm	SNMPv3 エージェントの User-based Security Model (USM) 設定します。
setsnmpvacm	SNMPv3 エージェントの View-based Access Control Model (VACM) 設定を変更します。
setssh	XSCF ネットワークで使用する SSH サービスを開始または停止します。また、SSH サービスに必要なホスト公開鍵の生成やユーザー公開鍵の登録、削除を行います。
settelnet	XSCF ネットワークで使用する Telnet サービスを開始または停止します。

settimezone	XSCF のタイムゾーンおよびサマータイム (Daylight Saving Time) を設定します。
setupfru	デバイスのハードウェアに関する設定を行います。
setupplatform	プラットフォーム固有の設定を行います。
showaltitude	本体装置の高度およびエアフィルターの搭載状況を表示します。
showarchiving	ログアーカイブの設定状態を表示します。
showaudit	監査システムの現在の状態を表示します。
showautologout	XSCF コマンドシェルのセッションタイムアウト時間を表示します。
showboards	システムボード (XSB; eXtended System Board) の情報を表示します。
showcod	ドメインで設定されている Capacity on Demand (COD; キャパシティオンデマンド) に関する情報を表示します。
showcodlicense	COD ライセンスデータベースに格納されている現在の Capacity on Demand (COD; キャパシティオンデマンド) Right-To-Use (RTU) ライセンスキーを表示します。
showcodusage	Capacity on Demand (COD; キャパシティオンデマンド) リソースの使用状況を表示します。
showconsolepath	現在接続されているドメインコンソールの情報を表示します。
showdate	XSCF の時計の日付、時刻を表示します。
showdcl	現在設定されているドメイン構成情報 (DCL; Domain Component List) を表示します。
showdevices	システムボード (XSB; eXtended System Board) のデバイスと、リソースの使用状況を表示します。
showdomainmode	現在設定されているドメインモードを表示します。
showdomainstatus	現在のドメインの状態を表示します。
showdscp	DSCP に割り当てられている IP アドレスを表示します。
showdualpowerfeed	二系統受電モードの現在の状態を表示します。
showemailreport	電子メールレポートの設定データを表示します。
showenvironment	本体装置の吸気温度と湿度、温度センサー情報、電圧センサー情報、FAN 回転情報を表示します。
showfru	デバイスのハードウェアに関する設定内容を表示します。

showhardconf	本体装置に搭載されている FRU(Field Replaceable Unit) の情報を表示します。
showhostname	XSCF ユニットに設定されているホスト名を表示します。
showhttps	XSCF ネットワークに設定されている HTTPS サービスの状態を表示します。
showldap	サービスプロセッサの LDAP 設定を表示します。
showlocale	設定されている XSCF のロケールを表示します。
showlocator	オペレーターパネルの CHECK LED の状態を表示します。
showlogs	指定したログを表示します。
showlookup	認証とユーザー権限のルックアップに関する設定を表示します。
showmonitorlog	監視メッセージログの内容をリアルタイムに表示します。
shownameserver	XSCF ネットワークに設定されている Domain Name System (DNS) サーバを表示します。
shownetwork	XSCF に設定されているネットワークインターフェースの情報を表示します。
shownotice	eXtended System Control Facility(XSCF) Control Package (XCP) の著作権および著作権に関するライセンス情報を表示します。
showntp	XSCF ネットワークに設定されている NTP サーバを表示します。
showpasswordpolicy	現在のパスワードポリシーの設定を表示します。
showpowerupdelay	現在設定されているシステムの暖機運転時間と起動までの待ち時間を表示します。
showresult	直前に実行したコマンドの終了ステータスを表示します。
showroute	XSCF ネットワークインターフェースに設定されているルーティング情報を表示します。
showshutdowndelay	UPS(Uninterruptible Power Supply) 停電通知時のシャットダウン待ち時間を表示します。
showsmtp	SMTP の設定情報を表示します。
showsnmp	SNMP エージェントの設定情報と現在のステータスを表示します。
showsnmpusm	SNMP エージェントに関する現在の User-based Security Model (USM) 情報を表示します。

showsnmpvacm	SNMP エージェントに関する現在の View-based Control Access (VACM) 情報を表示します。
showssh	XSCF ネットワークに設定されている SSH サービスの状態、ホスト公開鍵、フィンガープリント、またはユーザー公開鍵を表示します。
showstatus	縮退された FRU(Field Replaceable Unit) を表示します。
showtelnet	XSCF ネットワークに設定されている Telnet サービスの状態を表示します。
showtimezone	現在設定されている XSCF のタイムゾーンとサマータイム情報を表示します。
showuser	ユーザーアカウント情報を表示します。
snapshot	環境、ログ、エラー、および FRUID に関するデータの収集と転送を行います。
switchscf	XSCF ユニットのアクティブ、スタンバイ状態を切り替えます。
testsb	指定した物理システムボード (PSB; Physical System Board) に初期診断を行います。
unlockmaintenance	XSCF のロック状態を強制的に解除します。
version	ファームウェアの版数を表示します。
viewaudit	監査レコードを表示します。
who	XSCF にログインしているユーザーアカウントを一覧表示します。

名前	addboard - システムボード (XSB; eXtended System Board) をドメイン構成に組み込み、または割り当てます。
形式	<pre>addboard [-q] -{y n} [-f] [-v] [-c configure] -d domain_id xsb [xsb...] addboard [-q] -{y n} [-f] [-v] -c assign -d domain_id xsb [xsb...] addboard [-q] -{y n} [-f] [-v] -c reserve -d domain_id xsb [xsb...] addboard -h</pre>
説明	<p>addboard(8) は、ドメイン構成情報 (DCL; Domain Component List) に基づいて、XSB をドメイン構成に組み込む、または割り当てるコマンドです。</p> <p>以下のいずれかの組み込み手段が指定できます。</p> <p>configure 指定したドメイン構成に XSB を組み込みます。組み込まれた XSB は、オペレーティングシステムからアクセスできるようになります。</p> <p>assign 指定したドメインに XSB を割り当てます。割り当てられた XSB は、指定したドメインに予約され、他のドメインからは組み込み、割り当てができなくなります。割り当てられたあとは、リブートするか addboard(8) コマンドを "-c configure" で実行した場合に、ドメインに組み込まれます。</p> <p>reserve 指定したドメインに XSB の組み込みを予約します。動作は assign と同じです。</p>
ユーザー権限	<p>このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。</p> <p>platadm すべてのドメインに対して実行できます。</p> <p>domainadm 管理権限を持つドメインに対して実行できます。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>
オプション	<p>以下のオプションがサポートされています。</p> <p>-c assign XSB をドメイン構成に割り当てます。-c オプションを省略した場合は、"-c configure" が指定されたものとみなされます。</p> <p>-c configure XSB をドメイン構成に組み込みます。-c オプションを省略した場合は、"-c configure" が指定されたものとみなされます。</p> <p>-c reserve ドメイン構成に XSB の組み込みを予約します。-c オプションを省略した場合は、"-c configure" が指定されたものとみなされません。</p>

- d *domain_id*** XSB を組み込む、または割り当てるドメイン ID を指定します。
domain_id はシステム構成によって、0 から 23 までの整数で指定できます。
- f** XSB を、強制的にドメインへ組み込みます。
- 注** - **-f** オプションにより強制的にドメインへシステムボードを追加した場合、追加したすべてのハードウェアリソースは正常に動作しない可能性があります。そのため、**-f** オプションは通常の運用では使用しないことをお勧めします。**-f** オプションを指定した場合は、必ず、追加したシステムボードやデバイスの状態を確認してください。
- h** 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。
- n** プロンプトに対して自動的に "n" (no) と応答します。
- q** プロンプトを含む、標準出力へのメッセージを表示しないようにします。
- v** 詳細な情報を表示します。**-q** オプションと一緒に指定した場合は**-v** は無効となります。
- y** プロンプトに対して自動的に "y" (yes) と応答します。

オペランド

以下のオペランドがサポートされています。

- xsb*** 組み込む、または割り当てる XSB 番号を指定します。スペースで区切って複数指定できます。以下の形式で指定します。
- | | |
|------------|-----------------------|
| <i>x-y</i> | |
| <i>x</i> | 00 から 15 までの整数で指定します。 |
| <i>y</i> | 0 から 3 までの整数で指定します。 |

詳細説明

- コマンドを実行すると、指定した内容で実行してよいかを確認するためのプロンプトが表示されます。実行する場合は "y"、中断する場合は "n" を入力します。
- "-c configure" を指定した場合に、ドメインの電源が切断されている、またはオペレーティングシステムが稼働していないときは、エラーとなります。
- "-c configure" を指定した場合は、システムボードに対してハードウェア診断が行われてから、ドメインに組み込まれます。そのため、コマンドの実行に時間がかかることがあります。
- addboard(8) コマンドでシステムボードを割り当てたり、組み込んだりするには、あらかじめ、setdcl(8) コマンドを使用して、DCL を設定しておく必要があります。
- DCL については setdcl(8), showdcl(8) コマンドを参照してください。

- 対象のドメインが電源投入処理中、または切断処理中にコマンドが実行された場合は、ビジー状態となります。ドメインの処理が終了したあとで、再度実行してください。

使用例

使用例 1 ドメイン ID 0 に対して、XSB#00-0, #01-0, #02-0, #03-0 を割り当てます。

```
XSCF> addboard -y -c assign -d 0 00-0 01-0 02-0 03-0
```

使用例 2 ドメイン ID 2 に対して、XSB#00-0, #01-0, #02-0, #03-0 を強制的に組み込みます。

```
XSCF> addboard -f -d 2 00-0 01-0 02-0 03-0
```

終了ステータス

以下の終了値が返されます。

0	正常に終了したことを表します。
>0	エラーが発生したことを表します。

関連項目

deleteboard (8), **moveboard (8)**, **replacefru (8)**, **setdcl (8)**, **setdomainmode (8)**, **setupfru (8)**, **showboards (8)**, **showdomainstatus (8)**, **showdcl (8)**, **showdevices (8)**, **showfru (8)**, **testsb (8)**

addboard(8)



名前	addcodlicense - Capacity on Demand (COD; キャパシティオンデマンド) Right-To-Use (RTU) ライセンスキーを COD ライセンスデータベースに追加します。
形式	addcodlicense <i>license-signature</i> addcodlicense -h
説明	<p>addcodlicense(8) は、指定された COD RTU ライセンスキーを、サービスプロセッサ上の COD ライセンスデータベースに追加するコマンドです。COD ライセンスキーが追加されると、ヘッドルームの数はライセンスキーが提供された数だけ減ります。ヘッドルーム数はゼロより小さくなることはありません。</p> <p>注 - このコマンドを実行する前に、COD ライセンスキーを取得する必要があります。ライセンスキーを取得するには、営業担当員にお問い合わせください。COD RTU ライセンスキーの詳細については、システムに付属されている『COD ドキュメント』を参照してください。</p>
ユーザー権限	<p>このコマンドを実行するには、platadm 権限が必要です。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>
オプション	<p>以下のオプションがサポートされています。</p> <p>-h 使用方法を表示します。他のオプションやオペラントと一緒に指定した場合はエラーになります。</p>
オペラント	<p>以下のオペラントがサポートされています。</p> <p><i>license-signature</i> COD ライセンスデータベースに追加する COD RTU ライセンスキーを指定します。</p>
使用例	<p>使用例 1 COD RTU ライセンスキーを追加します。</p> <pre>XSCF> addcodlicense \ 01:84000000:104:0301010100:3:00000000:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</pre>
終了ステータス	<p>以下の終了値が返されます。</p> <p>0 正常に終了したことを表します。</p> <p>>0 エラーが発生したことを表します。</p>
関連項目	deletecodlicense (8), setcod (8), showcod (8), showcodlicense (8), showcodusage (8)

addcodlicense(8)



名前	addfru - FRU(Field Replaceable Unit)を増設します。
形式	addfru addfru -h
説明	addfru(8) は、FRUを増設するコマンドです。 FRUの増設に必要なFRUの選択、確認、取り付けなどの設定を、メニュー形式で対話的に行うことができます。 addfru(8) コマンドでは、以下のFRUを増設できます。 <ul style="list-style-type: none"> ■ CPU / メモリボードユニット (CMU; CPU Memory Board Unit) ■ I/O ユニット (IOU; I/O Unit) ■ ファンユニット (FANU; FAN Unit) ■ 電源ユニット (PSU; Power Supply Unit)
ユーザー権限	このコマンドを実行するには、fieldeng 権限が必要です。 ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。
オプション	以下のオプションがサポートされています。 -h 使用方法を表示します。
終了ステータス	以下の終了値が返されます。 0 正常に終了したことを表します。 >0 エラーが発生したことを表します。
関連項目	deletefru (8), replacefru (8), setupfru (8), showfru (8), showhardconf (8), testsb (8), unlockmaintenance (8)

addfru(8)



名前	adduser - XSCF ユーザーアカウントを作成します。
形式	adduser [-u <i>UID</i>] <i>user</i> adduser -h
説明	<p>adduser(8) は、新しい XSCF ユーザーアカウントを作成するコマンドです。</p> <p>XSCF ユーザーアカウントは、XSCF の設定、操作、管理、および運用に使用されません。新しく作成したユーザーアカウントには、パスワードが設定されていません。したがって、password(8) コマンドでパスワードを設定するか、Secure Shell (SSH; セキュアシェル) による公開鍵をユーザー用に設定するまで、ログインに使用できません。作成されたユーザーアカウントはロックされますが、無効になっているわけではありません。指定できるユーザーアカウント数は、1 ユーザーアカウントあたり平均 10 文字とすると、100 ユーザーアカウントまでです。</p> <p>-u オプションを省略して adduser(8) コマンドを実行すると、自動的にユーザー識別子がユーザーアカウントに割り当てられます。-u オプションを指定して adduser(8) コマンドを実行すると、指定したユーザー識別子がアカウントに割り当てられます。自動的に割り当てられるユーザー識別子は 100 から始まります。</p> <p>ユーザーアカウントデータに Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) を使用するように XSCF で設定されている場合、ユーザーアカウント名とユーザー識別子は、XSCF または LDAP で未使用のものでなければなりません。</p> <p>ユーザーアカウントを作成すると、現在のパスワードポリシーの値が、作成されたユーザーアカウント用のファイルに保存されます。パスワードポリシーの詳細については、setpasswordpolicy(8) コマンドを参照してください。</p>
ユーザー権限	<p>このコマンドを実行するには、useradm 権限が必要です。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>
オプション	<p>以下のオプションがサポートされています。</p> <p>-h 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。</p> <p>-u <i>UID</i> ユーザー識別子を指定します。指定された識別子 (UID) で新しいユーザーを作成します。ユーザー識別子の指定はオプションです。<i>UID</i> を指定する場合は、100 以上の整数にする必要があります。ただし、65534 と 65535 は指定できません。-u オプションを省略した場合は、ユーザー識別子は 100 以上の整数で自動的に割り当てられます。</p>

オペランド	以下のオペランドがサポートされています。 <i>user</i> 作成する XSCF ユーザーアカウント名を指定します。ユーザーアカウント名は、英数字、ハイフン (-)、アンダースコア (_) を組み合わせて、32 文字以内で指定します。大文字、小文字は区別されます。先頭文字は英字で指定してください。以下に例を示します。 「jsmith」、「j_smith」、「j_smith-0123」、「J_Smith-0123」
使用例	使用例 1 新しいユーザーを作成します。 XSCF> adduser -u 359 jsmith
終了ステータス	以下の終了値が返されます。 0 正常に終了したことを表します。 >0 エラーが発生したことを表します。
関連項目	deleteuser(8) , disableuser(8) , enableuser(8) , password(8) , setldap(8) , setpasswordpolicy(8) , showldap(8) , showpasswordpolicy(8) , showuser(8)

名前	applynetwork - XSCF ネットワークに設定された内容を反映します。
形式	applynetwork [[-q] -{y n}] [-M] applynetwork -h
説明	<p>applynetwork(8) は、XSCF ネットワークに設定された内容を XSCF に反映するコマンドです。</p> <p>XSCF ネットワークの以下の内容を設定した場合は、applynetwork(8) コマンドを実行して、設定内容を XSCF に反映する必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ XSCF ホスト名 ■ DNS ドメイン名 ■ IP アドレス ■ ネットマスク ■ ルーティング <p>applynetwork(8) コマンド実行時には、XSCF ホスト名、DNS ドメイン名、ネームサーバ、IP アドレス、ネットマスク、ルーティングに設定されている内容が表示されます。applynetwork(8) コマンドで XSCF ネットワークの設定内容を反映したら、rebootxscf(8) コマンドを使用して XSCF をリセットすると、設定が完了します。</p> <p>注 - applynetwork(8) コマンドを実行しないで XSCF をリセットした場合は、設定したネットワークの内容が XSCF に反映されません。また、設定した内容自体が消去されてしまいます。</p>
ユーザー権限	<p>このコマンドを実行するには、platadm 権限が必要です。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>
オプション	<p>以下のオプションがサポートされています。</p> <ul style="list-style-type: none"> -h 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。 -M テキストを 1 画面ずつ表示します。more コマンドと同様です。 -n プロンプトに対して自動的に "n" (no) と応答します。 -q プロンプトを含む、標準出力へのメッセージを表示しないようにします。 -y プロンプトに対して自動的に "y" (yes) と応答します。
詳細説明	<ul style="list-style-type: none"> ■ コマンドを実行すると、指定した内容で実行してよいかを確認するためのプロンプトが表示されます。実行する場合は "y"、中断する場合は "n" を入力します。

- ホスト名、DNSドメイン名、IPアドレス、ネットマスク、ルーティングのすべてが設定されていない場合はエラーとなります。sethostname(8)、setnetwork(8)、setroute(8) コマンドを実行してすべての項目を設定してから、再度、applynetwork(8) コマンドを実行してください。
- 複数のインターフェースに対して設定する場合は、すべてのインターフェースに、ホスト名、DNSドメイン名、IPアドレス、ネットマスク、ルーティングのすべてが設定されている必要があります。すべてのインターフェースに、1つでも設定されていない項目がある場合はエラーとなります。
- ホスト名を設定する場合は sethostname(8)、IPアドレス、ネットマスクを設定する場合は setnetwork(8)、ルーティングを設定する場合は setroute(8) コマンドを使用します。

使用例

使用例 1 XSCF ネットワークの設定を反映します。

ミッドレンジサーバの場合

```
XSCF> applynetwork
The following network settings will be applied:
xscf#0 hostname :hostname-0
DNS domain name :example.com
nameserver      :10.23.4.3

interface       :xscf#0-lan#0
status          :up
IP address      :10.24.144.214
netmask         :255.255.255.0
route           :-n 0.0.0.0 -m 0.0.0.0 -g 10.24.144.1

interface       :xscf#0-lan#1
status          :down
IP address      :
netmask         :
route           :
```

Continue? [y|n] :**y**

ハイエンドサーバの場合

```
The case of high-end server.
XSCF> applynetwork
The following network settings will be applied:
xscf#0 hostname :hostname-0
xscf#1 hostname :hostname-1
DNS domain name :example.com
nameserver      :10.23.4.3

interface       :xscf#0-lan#0
status          :up
IP address      :10.24.144.214
```

```

netmask      :255.255.255.0
route       : -n 0.0.0.0 -m 0.0.0.0 -g 10.24.144.1

interface   :xscf#0-lan#1
status      :down
IP address  :
netmask     :
route       :

interface   :xscf#0-if
status      :down
IP address  :10.24.100.1
netmask     :255.255.255.0

interface   :lan#0
status      :down
IP address  :
netmask     :

interface   :xscf#1-lan#0
status      :up
IP address  :10.24.144.215
netmask     :255.255.255.0
route       : -n 0.0.0.0 -m 0.0.0.0 -g 10.24.144.1

interface   :xscf#1-lan#1
status      :down
IP address  :
netmask     :
route       :

interface   :xscf#1-if
status      :down
IP address  :10.24.100.2
netmask     :255.255.255.0

interface   :lan#1
status      :down
IP address  :
netmask     :

Continue? [y|n] :y

```

使用例 2 ミッドレンジサーバで XSCF ネットワークの設定を反映します。プロンプトには自動的に "y" と応答します。

```

XSCF> aplynetwork -y
The following network settings will be applied:
xscf#0 hostname :hostname-0
DNS domain name :example.com
nameserver      :10.23.4.3

interface       :xscf#0-lan#0

```

```

status          :up
IP address      :10.24.144.214
netmask         :255.255.255.0
route           :-n 0.0.0.0 -m 0.0.0.0 -g 10.24.144.1

```

```

interface       :xscf#0-lan#1
status          :down
IP address      :
netmask         :
route           :

```

Continue? [y|n] :**y**

Please reset the XSCF by `rebootxscf` to apply the network settings.
Please confirm that the settings have been applied by executing `showhostname`, `shownetwork`, `showroute` and `shownameserver` after rebooting the XSCF.

使用例 3 XSCF ネットワークの設定を反映します。メッセージは非表示にして、プロンプトには自動的に "y" と応答します。

```
XSCF> applynetwork -q -y
```

終了ステータス

以下の終了値が返されます。

```

0           正常に終了したことを表します。
>0         エラーが発生したことを表します。

```

関連項目

`rebootxscf(8)`, `sethostname(8)`, `setnameserver(8)`, `setnetwork(8)`, `setroute(8)`

名前	cfgdevice - CD-RW/DVD-RW ドライブユニットおよびテープドライブユニットのポートへの接続、切り離し、および状態の表示を行います。
形式	<pre>cfgdevice [[-q] -{y n}] -c attach -p port_no</pre> <pre>cfgdevice [[-q] -{y n}] -c detach -p port_no</pre> <pre>cfgdevice -l [-M]</pre> <pre>cfgdevice -h</pre>
説明	<p>cfgdevice(8) は指定したポートに対して、CD-RW/DVD-RW ドライブユニットおよびテープドライブユニット (以降、DVD ドライブ / テープドライブユニット) を接続したり、切り離したり、DVD ドライブ / テープドライブユニットの現在の状態を表示したりするコマンドです。</p> <p>DVD ドライブ / テープドライブユニットを接続するには、IOU Onboard Device Card_A(IOUA) が搭載されている I/O ユニット上の PCI スロット番号を、ポート番号として指定する必要があります。cfgdevice(8) コマンドを実行すると、システムに内蔵されているドライブ切り替え装置によって、指定されたポートへ DVD ドライブ / テープドライブユニットが切り替えられます。</p> <p>現在の状態を表示した場合は、以下の内容が表示されます。</p> <p>port_no IOUA が搭載されていて、DVD ドライブ / テープドライブユニットを接続できるポート番号</p> <p> "IOU 番号-PCI スロット番号" で表示されます。</p> <p>IOU/SAS-status IOUA と切り替え装置間の接続状態。"-c attach", "-c detach" によって切り替わります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ enable/disable: cfgdevice(8) コマンドでの設定状態 enable: "-c attach" によって接続された状態 disable: 接続なし ■ up/down: IOUA と切り替え装置間の論理的な接続状態。 up: 接続が確立されている状態 down: 接続されていない状態 <p>SAS-status I/O ユニットと本体装置間の接続状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ enable/disable: I/O ユニットと本体装置間の接続設定。通常は enable が表示されます。I/O ユニットなしでドメインを起動した場合などに disable となります。 ■ up/down: I/O ユニットと本体装置間の論理的な接続状態 up: 接続が確立されている状態 down: 接続されていない状態 <p>cfgdevice(8) コマンドは、ハイエンドサーバにだけ有効なコマンドです。</p>

ユーザー権限	<p>このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 接続および切り離し platadm, fieldeng ■ 状態の表示 platadm, fieldeng <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>
オプション	<p>以下のオプションがサポートされています。</p> <ul style="list-style-type: none"> -c attach 指定したポートに DVD ドライブ / テープドライブユニットを接続します。 -c detach 指定したポートに接続されている DVD ドライブ / テープドライブユニットを切り離します。 -h 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。 -l 現在設定されている DVD ドライブ / テープドライブユニットの状態を表示します。 -M テキストを 1 画面ずつ表示します。more コマンドと同様です。 -n プロンプトに対して自動的に "n" (no) と応答します。 -p <i>port_no</i> 指定したドメイン上で DVD ドライブ / テープドライブユニットを接続するポート番号を指定します。<i>port_no</i> は「IOU 番号-PCI スロット番号」の形式で指定できます。-p オプションは省略できません。 -q プロンプトを含む、標準出力へのメッセージを表示しないようにします。 -y プロンプトに対して自動的に "y" (yes) と応答します。
詳細説明	<ul style="list-style-type: none"> ■ 接続または切り離しの場合は、指定した内容で実行してよいかを確認するためのプロンプトが表示されます。実行する場合は "y"、中断する場合は "n" を入力します。 ■ システムの電源が投入されている場合に接続および切り離しを行うと、cfgdevice(8) コマンド実行後すぐに設定されます。システムの電源が切断されている場合は、接続および切り離しが予約され、電源が投入後に設定されます。 ■ DVD ドライブ / テープドライブユニットが接続された状態で、ドメイン構成を変更したり、CPU / メモリボードユニット (CMU; CPU Memory Board Unit) や I/O ユニット (IOU; I/O Unit) を交換したりしても、DVD ドライブ / テープドライブユニットの接続状態は保持されます。 ■ ドメインの電源を切断したり、リブートしたりしても、DVD ドライブ / テープドライブユニットの接続状態は保持されます。

- 拡張筐体つきハイエンドサーバの場合は、基本筐体、拡張筐体に1台ずつ DVDドライブ / テープドライブユニットが搭載されます。このとき、各 DVDドライブ / テープドライブユニットは同一筐体内でのみ接続できます。また、接続の設定は基本、拡張筐体ごとに行う必要があります。

```
XSCF> cfgdevice -l
Current connection for DVD/DAT:
  Main chassis:      port 0-0
  Expansion chassis: port 8-0
Expander status
Port No. IOU/SAS-status SAS-status
-----
0-0      enable up      enable up
0-2      disable down  enable up
0-4      disable down  enable up
0-6      disable down  enable up
1-0      disable down  enable up
1-2      disable down  enable up
1-4      disable down  enable up
1-6      disable down  enable up
2-0      disable down  enable up
2-2      disable down  enable up
2-4      disable down  enable up
2-6      disable down  enable up
8-0      enable up      enable up
8-2      disable down  enable up
8-4      disable down  enable up
8-6      disable down  enable up
```

使用例

- 使用例 1** システムの電源が切断されているときに、DVDドライブ / テープドライブユニットをポート番号 0-0 に接続予約します。

```
XSCF> cfgdevice -c attach -p 0-0
Are you sure you want to attach the device [y|n] :y
Completed.( Reservation )
```

- 使用例 2** システムの電源が投入されているときに、DVDドライブ / テープドライブユニットをポート番号 0-0 に接続します。

```
XSCF> cfgdevice -c attach -p 0-0
Are you sure you want to attach the device [y|n] :y
Completed.
```

- 使用例 3** DVD / テープドライブをポート番号 0-0 から切り離します。

```
XSCF> cfgdevice -f -c detach -p 0-0
Are you sure you want to detach the device [y|n] :y
Completed.
```

- 使用例 4** 現在設定されている DVDドライブ / テープドライブユニットの状態を表

示します (拡張筐体なしの場合)。

```
XSCF> cfgdevice -l
Current connection for DVD/DAT: port 0-0
Expander status
Port No. IOU/SAS-status SAS-status
-----
0-0      enable up      enable up
0-2      disable down   enable up
```

使用例 5 現在設定されている DVD ドライブ / テープドライブユニットの状態を表示します (拡張筐体ありの場合)。

```
XSCF> cfgdevice -l
Current connection for DVD/DAT: port 0-0
Expander status
Port No. IOU/SAS-status SAS-status
-----
0-0      enable up      enable up
0-2      disable down   enable up
0-4      disable down   enable up
0-6      disable down   enable up
1-0      disable down   enable up
1-2      disable down   enable up
1-4      disable down   enable up
1-6      disable down   enable up
2-0      disable down   enable up
2-2      disable down   enable up
2-4      disable down   enable up
2-6      disable down   enable up
8-0      enable up      enable up
8-2      disable down   enable up
8-4      disable down   enable up
8-6      disable down   enable up
```

使用例 6 システムの電源が投入されているときに、DVD ドライブ / テープドライブユニットをポート番号 0-0 に接続します。プロンプトには自動的に "y" と応答します。

```
XSCF> cfgdevice -y -c attach -p 0-0
Are you sure you want to attach the device [y|n] :y
Completed.
```

使用例 7 システムの電源が投入されているときに、DVD ドライブ / テープドライブユニットをポート番号 0-0 に接続します。メッセージは非表示にして、プロンプトには自動的に "y" と応答します。

```
XSCF> cfgdevice -q -y -c attach -p 0-0
```

終了ステータス	以下の終了値が返されます。
0	正常に終了したことを表します。
>0	エラーが発生したことを表します。

cfgdevice(8)



名前	clockboard - システム起動時に使用されるクロックコントロールユニットを設定または表示します。
形式	clockboard clockboard -s CLKU_B-number clockboard -h
説明	<p>clockboard(8) は、次回システム起動時に使用されるクロックコントロールユニットを設定する、または現在使用されているクロックコントロールユニットと次回システム起動時に使用されるクロックコントロールユニットを表示するコマンドです。</p> <p>クロックコントロールユニットは 0 または 1 の番号で設定または表示されます。何も指定しないで clockboard(8) コマンドを実行した場合は、現在動作しているクロックボード番号、および次回システム起動時に使用されるクロックボード番号が表示されます。</p> <p>このコマンドはハイエンドサーバにだけ使用できます。</p>
ユーザー権限	<p>このコマンドを実行するには、fieldeng 権限が必要です。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>
オプション	<p>以下のオプションがサポートされています。</p> <p>-h 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。</p> <p>-s CLKU_B-number 次回システムの電源を投入したときに使用されるクロックコントロールユニット番号を指定します。CLKU_B-number には 0 または 1 のどちらかを指定できます。</p>
使用例	<p>使用例 1 現在使用されているクロックコントロールユニットと次回システム起動時に使用されるクロックコントロールユニットを表示します。</p> <pre>XSCF> clockboard current CLKU_B number :0 next CLKU_B number :1</pre> <p>使用例 2 次回システム起動時に使用されるクロックコントロールユニットを設定します。</p> <pre>XSCF> clockboard -s 1</pre>

終了ステータス

以下の終了値が返されます。

- | | |
|----|------------------|
| 0 | 正常に終了したことを表します。 |
| >0 | エラーが発生したことを表します。 |

名前	console - ドメインコンソールに接続します。
形式	console [[-q] -{y n}] -d <i>domain_id</i> [-f -r] [-s <i>escapeChar</i>] console -h
説明	<p>console(8) は、XSCF シェルコンソールから、指定したドメインのコンソール (ドメインコンソール) に接続するコマンドです。</p> <p>ドメインコンソールには、書き込み可能コンソールと読み取り専用コンソールがあります。1 つのドメインに対して、書き込み可能コンソールは 1 つだけ、読み取り専用コンソールは複数接続できます。すでに書き込み可能コンソールが接続されている場合に、書き込み可能コンソールに接続しようとするエラーになります。この場合でも、platadm または domainadm 権限を持つユーザーであれば、強制的に書き込み可能コンソールに接続できます。このとき、現在接続されている書き込み可能コンソールは切断されます。</p> <p>ドメインコンソールを終了して XSCF シェルコンソールに戻る場合は、Enter キーを押してから、"#." を入力します。</p> <p>注 - ドメインコンソールは自動的に閉じません。exit(8) コマンドで XSCF シェルコンソールを閉じる前に、ドメインコンソールを終了してください。</p>
ユーザー権限	<p>このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。</p> <p>platadm, platop, fieldeng すべてのドメインに対して実行できます。</p> <p>domainadm, domainmgr, アクセス権限を持つドメインに対して実行できます。 domainop</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>
オプション	<p>以下のオプションがサポートされています。</p> <p>-d <i>domain_id</i> 接続するドメイン ID を指定します。 <i>domain_id</i> はシステム構成によって、0 から 23 までの整数で 1 つだけ指定できます。</p> <p>-f 強制的に書き込み可能コンソールに接続します。現在接続されている書き込み可能コンソールは切断されます。 platadm または対象ドメインの domainadm 権限を持つユーザーだけが指定できます。</p> <p>-h 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。</p> <p>-n プロンプトに対して自動的に "n" (no) と応答します。</p> <p>-q プロンプトを含む、標準出力へのメッセージを表示しないようにします。</p>

- r 読み取り専用コンソールに接続します。
- s *escapeChar* エスケープ記号を指定します。デフォルトはシャープ (#) です。*escapeChar* として、以下の文字を指定できます。*escapeChar* は二重引用符 (") で囲んで指定します。
- "#", "@", "^", "&", "?", "*", "=", ".", "|"
- 指定したエスケープ記号は `console(8)` コマンドを実行したセッションにだけ有効です。
- y プロンプトに対して自動的に "y" (yes) と応答します。

詳細説明

- コマンドを実行すると、指定した内容で実行してよいかを確認するためのプロンプトが表示されます。実行する場合は "y"、中断する場合は "n" を入力します。
- ドメインコンソールでは、行頭文字で使用される "#" はエスケープ記号とみなされません。エスケープ記号は、コンソールに対して特別な処理をさせる場合に指定します。 "#" との組み合わせで指定できる処理の例は、以下のとおりです。

#? ステータスメッセージを出力します。

#. コンソールを切断します。

- 行頭でコンソールに "#" を入力する場合は、 "#" を 2 回入力します。
- 現在接続されているドメインコンソールの情報を表示する場合は、`showconsolepath(8)` コマンドを使用します。

終了ステータス

以下の終了値が返されます。

0 正常に終了したことを表します。

>0 エラーが発生したことを表します。

関連項目

`sendbreak(8)`, `showconsolepath(8)`

名前	deleteboard - システムボード (XSB; eXtended System Board) をドメイン構成から切り離します。
形式	<pre>deleteboard [[-q] -{y n}] [-f] [-v] [-c disconnect] xsb [xsb...] deleteboard [[-q] -{y n}] [-f] [-v] -c unassign xsb [xsb...] deleteboard [[-q] -{y n}] [-f] [-v] -c reserve xsb [xsb...] deleteboard -h</pre>
説明	<p>deleteboard(8) は、現在組み込まれているドメイン構成から XSB を切り離すコマンドです。</p> <p>以下のいずれかの切り離し手段が指定できます。</p> <p>disconnect XSB をドメイン構成から切り離して、割り当て状態にします。XSB はドメイン構成に割り当てられたままのため、ドメインをリブートするか addboard(8) コマンドを実行することで、再びドメインに組み込むことができます。</p> <p>unassign XSB をドメイン構成から完全に切り離して、システムボードプールにします。システムボードプールとなった XSB は、他のドメイン構成に組み込んだり、割り当てたりできるようになります。</p> <p>reserve XSB をドメイン構成からすぐに切り離さず、切り離しの予約だけを行います。予約されたあとは、指定したドメインの電源が切断されたときに、ドメイン構成から XSB が切り離され、システムボードプールになります。</p>
ユーザー権限	<p>このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。</p> <p>platadm すべてのドメインに対して実行できます。</p> <p>domainadm 管理権限を持つドメインに対して実行できます。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>

オプション

以下のオプションがサポートされています。

- c disconnect XSB をドメイン構成から切り離して、割り当て状態にします。-c オプションを省略した場合は、"-c disconnect" が指定されたときとみなされます。
- c reserve XSB の切り離しを予約します。-c オプションを省略した場合は、"-c disconnect" が指定されたときとみなされます。
- c unassign XSB をドメイン構成から完全に切り離して、システムボードプールにします。-c オプションを省略した場合は、"-c disconnect" が指定されたときとみなされます。
- f 指定した XSB を、強制的に切り離します。

注 -f オプションにより強制的にドメインから XSB を切り離す場合、CPU バインドしているプロセスや、デバイスをアクセスしているプロセスに対し、重要な問題が発生する可能性があります。そのため、-f オプションは通常の運用では使用しないことを推奨します。-f オプションを指定した場合は、必ずドメインの状態や業務プロセスの状態を確認してください。
- h 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。
- n プロンプトに対して自動的に "n" (no) と応答します。
- q プロンプトを含む、標準出力へのメッセージを表示しないようにします。
- v 詳細なメッセージを表示します。-q オプションと一緒に指定した場合は -v は無効となります。
- y プロンプトに対して自動的に "y" (yes) と応答します。

オペランド

以下のオペランドがサポートされます。

- xsb* 切り離すシステムボードの XSB 番号を指定します。スペースで区切って複数指定できます。以下の形式で指定します。

<i>x-y</i>	
<i>x</i>	00 から 15 までの整数で指定します。
<i>y</i>	0 から 3 までの整数で指定します。

詳細説明

- コマンドを実行すると、指定した内容で実行してよいかを確認するためのプロンプトが表示されます。実行する場合は "y"、中断する場合は "n" を入力します。
- "-c disconnect" を指定した場合に、ドメインの電源が切断されている、またはすでに XSB がドメイン構成から切り離されているときは、何も実行されません。ドメインの電源が投入処理中や切断処理中の場合はエラーとなります。

- "-c unassign" を指定した場合に、ドメインの電源が切断されている、またはすでに XSB がドメイン構成から切り離されているときでも、XSB は割り当て状態からシステムボードプールに切り替えられます。XSB がすでにシステムボードプールのときは、何も実行されません。
- "-c reserve" を指定した場合に、ドメインの電源が切断されている、またはすでに XSB がドメイン構成から切り離されているときは、ただちに、割り当て状態からシステムボードプールへ切り替えられます。XSB がすでにシステムボードプールのときは、何も実行されません。ドメインの電源が投入処理中や切断処理中の場合はエラーとなります。
- XSB を切り離す場合には、XSB 上のハードウェアリソースがオペレーティングシステムから切り離されます。したがって、コマンドの実行に時間がかかることがあります。
- XSB が割り当てられた状態とは、指定したドメインへの組み込みが予約された状態のことです。ドメインをリブートするか `addboard(8)` コマンドを実行することで組み込まれます。すでに割り当てられている XSB を、他のドメインから、組み込み、割り当ての対象として指定することはできません。
- システムボードプールとは、どのドメインにも属していない状態のことです。システムボードプールの XSB はどのドメインにも属していないため、自由に、割り当てたり組み込んだりできます。

使用例

使用例 1 XSB#00-0, #01-0, #02-0, #03-0 をシステムボードプールにします。

```
XSCF> deleteboard -c unassign 00-0 01-0 02-0 03-0
```

使用例 2 XSB#00-0, #01-0, #02-0, #03-0 の切り離しを予約します。

```
XSCF> deleteboard -c reserve 00-0 01-0 02-0 03-0
```

終了ステータス

以下の終了値が返されます。

- 0 正常に終了したことを表します。
- >0 エラーが発生したことを表します。

関連項目

`addboard(8)`, `moveboard(8)`, `replacefru(8)`, `setdcl(8)`, `setupfru(8)`, `showboards(8)`, `showdcl(8)`, `showdevices(8)`, `showdomainstatus(8)`, `showfru(8)`

deleteboard(8)



名前	deletecodlicense - Capacity on Demand (COD; キャパシティオンデマンド) Right-To-Use (RTU) ライセンスキーを COD ライセンスデータベースから削除します。
形式	deletecodlicense [-f] <i>license-signature</i> deletecodlicense -h
説明	deletecodlicense(8) コマンドは、指定された COD RTU ライセンスキーをサービスプロセッサ上の COD ライセンスデータベースから削除するコマンドです。 COD RTU ライセンスキーの詳細については、『SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 サーバ アドミニストレーションガイド』を参照してください。 COD RTU ライセンスの数と使用中の COD CPU の数がシステムによって確認されます。COD RTU ライセンスを削除するとライセンスの数が使用中の CPU の数を下回る場合、ライセンスキーは COD RTU ライセンスデータベースから削除されません。この場合、COD RTU ライセンスキーを削除するには、使用中の COD CPU の数を減らす必要があります。適切な数のドメインを電源を切断するか、Dynamic Reconfiguration (DR) 操作によって適切な数のボードを切断します。
ユーザー権限	このコマンドを実行するには、platadm 権限が必要です。 ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。
オプション	以下のオプションがサポートされています。 -f 指定された COD RTU ライセンスキーを COD ライセンスデータベースから強制的に削除します。 -h 使用方法を表示します。他のオプションやオペラントと一緒に指定した場合はエラーになります。
オペラント	以下のオペラントがサポートされています。 <i>license-signature</i> COD ライセンスデータベースから削除する COD RTU ライセンスキーを指定します。
使用例	使用例 1 COD RTU ライセンスキーを削除します。 XSCF> deletecodlicense \ 01:84000000:104:0301010100:3:00000000:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
終了ステータス	以下の終了値が返されます。 0 正常に終了したことを表します。 >0 エラーが発生したことを表します。

deletecodlicense(8)

関連項目

addcodlicense (8), **setcod** (8), **showcod** (8), **showcodlicense** (8),
showcodusage (8)

名前	deletefru - FRU(Field Replaceable Unit) を減設します。
形式	deletefru deletefru -h
説明	deletefru(8) は、FRU を減設するコマンドです。 FRU の減設に必要な FRU の選択、確認、取り外しなどの設定を、メニュー形式で対話的に行うことができます。 deletefru(8) コマンドでは、以下の FRU を減設できます。 <ul style="list-style-type: none"> ■ CPU / メモリボードユニット (CMU; CPU Memory Board Unit) ■ I/O ユニット (IOU; I/O Unit)
ユーザー権限	このコマンドを実行するには、fieldeng 権限が必要です。 ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。
オプション	以下のオプションがサポートされています。 -h 使用方法を表示します。
終了ステータス	以下の終了値が返されます。 0 正常に終了したことを表します。 >0 エラーが発生したことを表します。
関連項目	addfru(8) , deleteboard(8) , replacefru(8) , setupfru(8) , showdomainstatus(8) , showfru(8) , showhardconf(8) , unlockmaintenance(8)

deletefru(8)



名前	deleteuser - XSCF ユーザーアカウントを削除します。
形式	deleteuser <i>user</i> deleteuser -h
説明	deleteuser(8) は、XSCF ユーザーアカウントを削除するコマンドです。 deleteuser(8) コマンドを実行すると、XSCF ユーザーアカウント、およびパスワードや Secure Shell (SSH; セキュアシェル) 用の公開鍵など、ユーザーアカウントに関連づけられているすべてのデータが削除されます。 ユーザーアカウントを削除すると、削除したユーザーアカウントで実行している XSCF シェルや XSCF Web のセッションが同時に終了します。ユーザーアカウントがシステムから削除されるので、そのユーザーアカウントではログインできなくなります。自分のアカウントを削除することはできません。
ユーザー権限	このコマンドを実行するには、useradm 権限が必要です。 ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。
オプション	以下のオプションがサポートされています。 -h 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。
オペランド	以下のオペランドがサポートされています。 <i>user</i> 削除する XSCF ユーザーアカウントを指定します。
使用例	使用例 1 ユーザーを削除します。 XSCF> deleteuser jsmith
終了ステータス	以下の終了値が返されます。 0 正常に終了したことを表します。 >0 エラーが発生したことを表します。
関連項目	adduser (8), disableuser (8), enableuser (8)

deleteuser(8)



名前	disableuser - XSCF ユーザーアカウントを無効にします。
形式	disableuser <i>user</i> disableuser -h
説明	<p>disableuser(8) は、次回以降のログインで XSCF ユーザーアカウントを無効にするコマンドです。</p> <p>現在ログイン中のセッションには影響を与えません。無効にしたユーザーアカウントは、ログインに使用できなくなります。この設定は、セキュアシェル (SSH) だけでなくシリアル接続されたコンソールや Telnet 接続にも適用されます。XSCF Web ログインも無効になります。ユーザーアカウントに関連づけられているすべてのデータは XSCF 内に保存されています。データにはパスワードと SSH キーも含まれます。enableuser(8) コマンドを使用すると、無効になっているユーザーアカウントを再び有効にできます。</p>
ユーザー権限	<p>このコマンドを実行するには、useradm 権限が必要です。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>
オプション	<p>以下のオプションがサポートされています。</p> <p>-h 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。</p>
オペランド	<p>以下のオペランドがサポートされています。</p> <p><i>user</i> 無効にする XSCF ユーザーアカウントを指定します。</p>
使用例	<p>使用例 1 ユーザーアカウントを無効にします。</p> <pre>XSCF> disableuser jsmith</pre>
終了ステータス	<p>以下の終了値が返されます。</p> <p>0 正常に終了したことを表します。</p> <p>>0 エラーが発生したことを表します。</p>
関連項目	adduser (8), deleteuser (8), enableuser (8), showuser (8)

disableuser(8)



名前	enableuser - XSCF ユーザーアカウントを有効にします。
形式	enableuser <i>user</i> enableuser -h
説明	enableuser(8) は、無効になっている XSCF ユーザーアカウントを有効にするコマンドです。 有効になったユーザーアカウントは、Secure Shell (SSH; セキュアシェル) を使用して、コンソールでのログインに使用できるようになります。enableuser(8) コマンドを使用すると、disableuser(8) コマンドで無効にしたアカウントを再び有効にすることができます。
ユーザー権限	このコマンドを実行するには、useradm 権限が必要です。 ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。
オプション	以下のオプションがサポートされます。 -h 使用方法を表示します。他のオプションやオペラントと一緒に指定した場合はエラーになります。
オペラント	以下のオペラントがサポートされています。 <i>user</i> 有効にする XSCF ユーザーアカウントを指定します。
使用例	使用例 1 ユーザーアカウントを有効にします。 XSCF> enableuser jsmith
終了ステータス	以下の終了値が返されます。 0 正常に終了したことを表します。 >0 エラーが発生したことを表します。
関連項目	adduser (8) , deleteuser (8) , disableuser (8) , showuser (8)

enableuser(8)



名前	exit - XSCF シェルを終了します。
形式	exit
説明	exit(1) は、XSCF シェルを終了して閉じるコマンドです。
ユーザー権限	このコマンドを実行するのに必要な権限はありません。 ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。

exit(1)



名前	flashupdate - ファームウェアをアップデートします。
形式	<pre>flashupdate -c check -m xcp -s version</pre> <pre>flashupdate [[-q] -{y n}] -c update -m xcp -s version</pre> <pre>flashupdate -c sync</pre> <pre>flashupdate -h</pre>
説明	<p>flashupdate(8) は SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 サーバで提供されているファームウェアをアップデートするコマンドです。</p> <p>以下のファームウェア全体をアップデートします。アップデートする場合には、アップデートが可能かどうかを事前に確認することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ファームウェア全体 (XSCF, OpenBoot PROM) のアップデート (xcp)
ユーザー権限	<p>このコマンドを実行するには、platadm または fieldeng 権限が必要です。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>
オプション	<p>以下のオプションがサポートされています。 .</p> <ul style="list-style-type: none"> -c check 指定したファームウェアのアップデートが可能かどうかを確認します。 -c update 指定したファームウェアをアップデートします。XSCF ユニットが二重化構成の場合は、両方の XSCF ユニットのファームウェアがアップデートされます。 -c sync XSCF ユニットが二重化構成の場合に、XSCF ユニット間のファームウェアの版数を合わせます。XSCF ユニットの交換した場合などに使用します。 -h 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。 -m xcp ファームウェア全体を対象にします。 -n プロンプトに対して自動的に "n" (no) と応答します。

- q プロンプトを含む、標準出力へのメッセージを表示しないようにします。
- s *version* XCP 総合版数を指定します。 *version* にはメジャー版数、マイナー版数、マイクロ版数を続けて指定します。
- XCP の版数は「xyz」のように 4 桁で表されます。各番号の意味は以下のとおりです。
- | | |
|----|------------|
| x | メジャーリリース番号 |
| yy | マイナーリリース番号 |
| z | マイクロリリース番号 |
- y プロンプトに対して自動的に "y" (yes) と応答します。

詳細説明

- コマンドを実行すると、指定した内容で実行してよいかを確認するためのプロンプトが表示されます。実行する場合は "y"、中断する場合は "n" を入力します。
- ファームウェアをアップデートする場合、XSCF ユニットがリセットされます。そのため、XSCF に LAN 接続している場合には、いったん接続が切断されます。
- 故障している FRU がある場合は、ファームウェアはアップデートできません。FRU の故障を解消してからアップデートしてください。

使用例

使用例 1 ファームウェア全体を 1020 版にアップデート可能かどうかを確認します。

```
XSCF> flashupdate -c check -m xcp -s 1020
```

使用例 2 ファームウェア全体を 1010 版から 1020 版にアップデートします。

```
XSCF> flashupdate -c update -m xcp -s 1020
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y
XCP update is started (XCP version=1020:last version=1010)
OpenBoot PROM update is started
OpenBoot PROM update has been completed (OpenBoot PROM version=01010001)
XSCF update is started (SCF=0, bank=1, XCP version=1020:last version=1010)
XSCF download is started (SCF=0, bank=1, XCP version=1020:last version=1010, Firmware Element ID=00:version=01010002:last version=01010001)
XSCF download has been completed (SCF=0, bank=1, XCP version=1020:last version=1010, Firmware Element ID=00:version=01010002:last version=01010001)
:
:
XSCF download is started (SCF=0, bank=1, XCP version=1020:last version=1010, Firmware Element ID=07:version=01010002:last version=01010001)
XSCF download has been completed (SCF=0, bank=1, XCP version=1020:last version=1010, Firmware Element ID=07:version=01010002:last version=01010001)
XSCF update has been completed (SCF=0, bank=1, XCP version=1020:last version=1010)
```

```

XSCF update is started (SCF=0, bank=0, XCP version=1020:last version=1010)
XSCF download is started (SCF=0, bank=0, XCP version=1020:last
version=1010, Firmware Element ID=00:version=01010002:last
version=01010001)
XSCF download has been completed (SCF=0, bank=0, XCP version=1020:last
version=1010, Firmware Element ID=00:version=01010002:last
version=01010001)
:
:
XSCF download is started (SCF=0, bank=0, XCP version=1020:last
version=1010, Firmware Element ID=07:version=01010002:last
version=01010001)
XSCF download has been completed (SCF=0, bank=0, XCP version=1020:last
version=1010, Firmware Element ID=07:version=01010002:last
version=01010001)
XSCF is rebooting to update the reserve bank

```

使用例 3 XSCF ユニットが二重化構成の場合、XSCF ユニット交換後にファームウェアの版数を合わせます。

```
XSCF> flashupdate -c sync
```

終了ステータス

以下の終了値が返されます。

```

0                正常に終了したことを表します。
>0              エラーが発生したことを表します。

```

関連項目

version (8)

flashupdate(8)



名前	fmadm - 故障管理に関連するシステム構成パラメータを表示します。
形式	fmadm [-q] config fmadm -h
説明	<p>fmadm(8) は、故障管理に関連するシステム構成パラメータを表示するコマンドです。</p> <p>fmadm(8) を使用して、以下のことができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 現在、故障管理に関与している診断エンジンと診断エージェントのセットを表示する ■ 故障があると診断されたシステムコンポーネントのリストを表示する <p>Fault Manager と呼ばれるモジュールにより、可能なアクティビティは自動化されているため、通常は fmadm(8) コマンドを使用する必要はありません。管理者またはサービス担当員の支援が必要になると、Fault Manager はその旨を示すメッセージを表示します。また、関連する情報記事が記載されている URL を参照するように指示します。このウェブサイトで、fmadm(8) コマンドまたは別の故障管理ユーティリティを使用してより多くの情報を収集するか、追加タスクを実行するよう指示されることがあります。fmdump(8) コマンドのマニュアルに、故障管理アクティビティを監視するツールの詳細が説明されています。</p>
ユーザー権限	<p>このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。</p> <p>platop, platadm, fieldeng</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>
オプション	<p>以下のオプションがサポートされています。</p> <p>-h 使用方法を表示します。他のオプションやオペラントと一緒に指定した場合はエラーになります。</p> <p>-q プロンプトを含む、標準出力へのメッセージを表示しないようにします。</p>
オペラント	<p>以下のオペラントがサポートされています。</p> <p>config Fault Manager の構成を表示します。具体的には、モジュール名、バージョン、各コンポーネントモジュールの説明などを表示します。Fault Manager のモジュールは各種サービス (自動診断、自己修復、システム上のハードウェアとソフトウェアのメッセージ機能など) を提供します。</p>

使用例

使用例 1 Fault Manager の設定を表示します。

```
XSCF> fmadm config
MODULE          VERSION STATUS  DESCRIPTION
case-close      1.0    active  Case-Close Agent
fmd-self-diagnosis 1.0    active  Fault Manager Self-Diagnosis
sysevent-transport 1.0    active  SysEvent Transport Agent
syslog-msgs     1.0    active  Syslog Messaging Agent
```

終了ステータス

以下の終了値が返されます。

0 正常に終了したことを表します。
>0 エラーが発生したことを表します。

関連項目

fmddump (8), **fmstat** (8)

名前	fmdump - 故障管理に関連するログを表示します。
形式	<p>fmdump</p> <p>fmdump [-e] [-f] [-M] [-v] [-V] [-c <i>class</i>] [-t <i>time</i>] [-T <i>time</i>] [-u <i>uuid</i>]</p> <p>fmdump -m [-M] [-t <i>time</i>] [-T <i>time</i>]</p> <p>fmdump -h</p>
説明	<p>fmdump(8) は、Fault Manager と呼ばれるモジュールで管理されているログの内容を表示するコマンドです。</p> <p>Fault Manager は、システムのバックグラウンドで動作します。XSCF によって検出された故障をエラーログに記録し、故障のあるコマンドを無効にするなどの自己修復を行います。</p> <p>Fault Manager では、以下の 2 つのログが管理されています。これらのログは、管理者とサービス要員によって使用されます。</p> <p>エラーログ システムによって検出された問題の症状を表すエラーが記録されます。</p> <p>フォールトログ それらの症状を解明すると考えられる、問題の故障診断情報が記録されます。fmdump(8) コマンドは、デフォルトでフォールトログの内容を表示します。フォールトログには、Fault Manager またはそのコンポーネントモジュールのいずれかで行われた各診断の結果が記録されます。</p> <p>フォールトログに記録された各問題は、以下の項目によって識別されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 問題が診断された時刻 ■ 任意のシステム内で、問題を一意に識別するために使用できる Universal Unique Identifier (UUID) ■ 指定されたウェブサイトに掲載されている、関連記事にアクセスするために使用できる メッセージ識別子 (MSG-ID) <p>管理者やサービス技術者による作業が必要となったり、システムの動作に影響を及ぼしたりするような問題の場合は、Fault Manager から、メッセージが出力されます。</p> <p>出力されたメッセージには、問題の概要と、指定されたウェブサイト上にある関連情報への参照先が含まれています。</p> <p>-v オプションおよび-V オプションを使用すると、1 行の概要ではなく、ログに記録されたイベントごとに詳細を表示できます。-M オプションを使用すると、1 画面ずつ表示できます。-c、-t、-T、および-u の各オプションは、指定した <i>class</i>、時刻の範囲、または <i>uuid</i> に一致するイベントだけを選択して、出力できます。異なるフィルタオプションを複数指定した場合は、それらのオプションの論理和で選択されたイ</p>

べントだけが表示されます。同じフィルタオプションを複数指定した場合は、それらのオプションの論理積で選択されたイベントがすべて表示されます。

-m オプションを使用すると **Fault Manager syslog** の内容を表示できます。

ユーザー権限

このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。

platadm, platop, fieldeng

ユーザー権限の詳細については、**setprivileges(8)** コマンドを参照してください。

オプション

以下のオプションがサポートされています。

- c *class* 指定されたクラスに一致するイベントを出力します。*class* には一般的なワイルドカードが使用できます。これは、一般的なファイルのパターンマッチングに似ています。たとえば、*xyz.** は *xyz.sxc* および *xyz.pdf* と一致します。*class* は、テレメトリイベントのタイプを示す階層的な分類を表します。
- e フォールトログではなく、エラーログからイベントを表示します。

エラーログには、XSCF の自動診断ソフトウェアで使用される **Private** テレメトリ情報が含まれています。この情報は、問題やイベントの再現について事後分析を容易にするために記録されます。そのため、エラーログの内容をスクリプトやその他のツールを開発する目的で、解析および使用することはできません。
- f コマンド実行後に、ダンプファイルに追加された行だけを表示します。Ctrl-C コマンドで割り込みが発生するまで出力されます。
- h 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。
- m **Fault Manager** の **syslog** メッセージの内容を表示します。
- M テキストを 1 画面ずつ表示します。more コマンドと同様です。
- t *time* 時刻を指定してイベントを表示する場合の、開始時刻を指定します。*time* には、この項のあとに記載されている形式で指定できます。-T オプションと一緒に使用すると、範囲を指定できます。
- T *time* 時刻を指定してイベントを表示する場合の、終了時刻を指定します。*time* には、-t オプションと同じ形式を使用できます。-t オプションと一緒に使用すると、範囲を指定できます。

- `-u uuid` 故障診断イベントの内容を **Universal Unique Identifier (UUID)** によってフィルタリングします。各診断は、識別のために **Universal Unique Identifier (UUID)** に関連づけられています。`-u` オプションは、`-v` など、他のオプションと組み合わせることで、特定の診断に関連づけられている詳細情報をすべて表示できます。
- `-e` オプションと `-u` オプションを同時に指定すると、関連するエラーイベントを表示できます。
- `-v` 詳細なイベント情報を表示します。選択されたイベントに含まれる他の情報を表示するために、イベントの表示が拡大されます。
- `-V` より詳細なイベント情報を表示します。各イベントに関連づけられている値と、名前の対応リストに含まれる情報をすべて表示するために、イベントの表示が拡大されます。さらに、フォールトログの場合は、診断に関連づけられた、対応するエラーへの相互参照のリストがイベントの表示に追加されます。

時刻の形式は、以下のとおりです。

時刻の形式	説明
<code>"mm/dd/yy hh:mm:ss"</code>	月、日、年をスラッシュ (/) で、時 (24 時間制)、分、秒をコロン (:) で区切って指定します。日付と時刻の間はスペースで区切ります。全体は引用符で囲みます。
<code>"mm/dd/yy hh:mm"</code>	月、日、年をスラッシュ (/) で、時 (24 時間制)、分をコロン (:) で区切って指定します。日付と時刻の間はスペースで区切ります。全体は引用符で囲みます。
<code>mm/dd/yy</code>	月、日、年をスラッシュ (/) で区切って指定します。時刻は午前 12 時 00 分 00 秒とみなされます。
<code>"ddMonyy hh:mm:ss"</code>	日、月の名称、年と、時 (24 時間制)、分、秒をコロン (:) で区切って指定します。日付と時刻の間はスペースで区切ります。全体は引用符で囲みます。
<code>"Mon dd hh:mm:ss"</code>	月の名称、日をスペースで、時 (24 時間制)、分、秒をコロン (:) で区切って指定します。年は本年とみなされます。日付と時刻の間はスペースで区切ります。全体は引用符で囲みます。
<code>"yyyy-mm-dd [T hh:mm[:ss]]"</code>	年、月、日をハイフン (-) で、時 (24 時間制)、分、秒をコロン (:) で指定します。T は 10 進数表記の整数値です。秒、または時、分、および秒は、オプションで省略可能です。日付と時刻の間はスペースで区切ります。日付と時刻を指定した場合は、全体を引用符で囲みます。

<i>ddMonyy</i>	日、月の名称、年を指定します。時刻は午前 12 時 00 分 00 秒とみなされます。
<i>hh:mm:ss</i>	時 (24 時間制)、分、秒をコロン (:) で区切って指定します。日付は本日とみなされます。
<i>hh:mm</i>	時 (24 時間制)、分をコロン (:) で区切って指定します。日付は本日とみなされます。
<i>Tns Tnsec</i>	<i>T</i> ナノ秒前。 <i>T</i> は 10 進数表記の整数値で指定します。
<i>Tus Tusec</i>	<i>T</i> マイクロ秒前。 <i>T</i> は 10 進数表記の整数値で指定します。
<i>Tms Tmsec</i>	<i>T</i> ミリ秒前。 <i>T</i> は 10 進数表記の整数値で指定します。
<i>Ts Tsec</i>	<i>T</i> 秒前。 <i>T</i> は 10 進数表記の整数値で指定します。
<i>Tm Tmin</i>	<i>T</i> 分前。 <i>T</i> は 10 進数表記の整数値で指定します。
<i>Th Thour</i>	<i>T</i> 時間前。 <i>T</i> は 10 進数表記の整数値で指定します。
<i>Td Tday</i>	<i>T</i> 日前。 <i>T</i> は 10 進数表記の整数値で指定します。

.n という形式の小数部を -t オプションの引数に付加して、指定時刻の秒以下の小数を表すことができます。

使用例

使用例 1 フォールトログを表示します。

```
XSCF> fmdump
TIME                               UUID                               MSG-ID
Aug 12 16:12:13.2811 7868c1cc-23d4-c575-8659-85cdb61842e FMD-8000-77
Aug 12 16:12:13.2985 7868c1cc-23d4-c575-8659-85cdb61842e FMD-8000-77
Sep 01 16:06:57.5839 3ceca439-b0b2-4db1-9123-c8ace3f2b371 FMD-8000-77
Sep 01 16:06:57.6278 3ceca439-b0b2-4db1-9123-c8ace3f2b371 FMD-8000-77
Sep 06 09:37:05.0983 6485b42b-6638-4c5d-b652-bec485290788 LINUX-8000-1N
Sep 06 09:38:10.8584 77435994-5b99-4db8-bdcd-985c7d3ae3e4 LINUX-8000-1N
Sep 06 09:57:44.6502 0087d58c-e5b9-415d-91bc-adf7c41dd316 LINUX-8000-1N
Sep 06 12:40:59.2801 97de2cef-8ea1-407a-8a53-c7a67e61987a LINUX-8000-1N
Sep 06 12:41:10.1076 fa7304f9-c9e8-4cd1-9ca5-e35f57d53b2c LINUX-8000-1N
Sep 06 13:01:49.1462 ce550611-4308-4336-8a9a-19676f828515 LINUX-8000-1N
Sep 06 15:42:56.6132 0f4b429f-c048-47cd-9d9f-a2f7b6d4c957 LINUX-8000-1N
Sep 06 16:07:14.4652 7d5fb282-e01b-476a-b7e1-1a0f8de80758 LINUX-8000-1N
Sep 06 16:08:16.3755 41379237-9750-4fd6-bce3-b5131d864d34 LINUX-8000-1N
Sep 29 14:49:27.8452 0455ceaa-e226-424a-9b34-27603ca603f1 FMD-8000-58
Sep 29 15:02:00.3039 fb550ebc-80e9-41c8-8afc-ac680b9eb613 FMD-8000-58
Sep 29 15:09:25.4335 8cec9a83-e2a3-4dc3-a7cd-de01caef5c63 FMD-8000-4M
Sep 29 15:10:09.6151 5f88d7d5-a107-4435-99c9-7c59479d22ed FMD-8000-58
```

使用例 2 フォールトログの詳細な情報を表示します。

```
XSCF> fmdump -v
TIME                UUID                MSG-ID
Nov 30 20:44:55.1283 9f773e33-e46f-466c-be86-fd3fcc449935 FMD-8000-0W
100% defect.sunos.fmd.nosub
:
```

使用例 3 最後の UUID に対するエラーログのすべての情報を表示します。

```
XSCF> fmdump -e -V -u 5f88d7d5-a107-4435-99c9-7c59479d22ed
TIME                CLASS
Sep 29 2005 15:10:09.565220864 ereport.io.iox.cp.seeprom0.nresp
nvlist version: 0
  detector = (embedded nvlist)
  nvlist version: 0
    scheme = hc
    version = 0
    hc-root = /
    hc-list_sz = 0x1
    hc-list = (array of embedded nvlists)
      (start hc-list[0])
        nvlist version: 0
          scheme = hc
          hc-name = iox
          hc-id = 0
        (end hc-list[0])
      (end detector)
  IOXserial_no = 123456
  class = ereport.io.iox.cp.seeprom0.nresp
  ena = 0x921b650000000001
```

使用例 4 最後の UUID に対するフォールトログの、すべての情報を表示します。

```
XSCF> fmdump -V -u 5f88d7d5-a107-4435-99c9-7c59479d22ed
TIME                UUID                MSG-ID
Sep 29 15:10:09.6151 5f88d7d5-a107-4435-99c9-7c59479d22ed FMD-8000-58
  TIME                CLASS                ENA
  Sep 29 15:10:09.5652 ereport.io.iox.cp.seeprom0.nresp
  0x921b650000000001
  nvlist version: 0
    version = 0x0
    class = list.suspect
    uuid = 5f88d7d5-a107-4435-99c9-7c59479d22ed
    code = FMD-8000-58
    diag-time = 1128021009 615016
    de = (embedded nvlist)
    nvlist version: 0
      version = 0x0
      scheme = fmd
      authority = (embedded nvlist)
      nvlist version: 0
        version = 0x0
```

```

        product-id = SUNW,SPARC-Enterprise
        chassis-id = BF0000001V
        server-id = localhost
    (end authority)
    mod-name = sde
    mod-version = 1.13
(end de)
fault-list-sz = 0x1
fault-list = (array of embedded nvlists)
(start fault-list[0])
nvlst version: 0
    version = 0x0
    class = fault.io.iox.cp.seeprom
    certainty = 0x64
    fru = (embedded nvlst)
    nvlst version: 0
        scheme = hc
        version = 0x0
        hc-root =
        hc-list-sz = 0x1
        hc-list = (array of embedded nvlists)
        (start hc-list[0])
        nvlst version: 0
            hc-name = iox
            hc-id = 0
        (end hc-list[0])
    (end fru)
(end fault-list[0])

```

使用例 5 Fault Manager syslog メッセージの内容を表示します。

```

XSCF> fmdump -m -M
MSG-ID: FMD-8000-11, TYPE: Defect, VER: 1, SEVERITY: Minor
EVENT-TIME: Tue Nov 7 07:01:44 PST 2006
PLATFORM: SUNW,SPARC-Enterprise, CSN: 7860000764, HOSTNAME: san-ff2-20-0
SOURCE: sde, REV: 1.5
EVENT-ID: 2daddee0-2f42-47ee-b5b2-57ae6a41bfc0
DESC: A Solaris Fault Manager component generated a diagnosis for which no
message summary exists. Refer to http://www.sun.com/msg/FMD-8000-11 for
more information.
AUTO-RESPONSE: The diagnosis has been saved in the fault log for
examination by Sun.
IMPACT: The fault log will need to be manually examined using fmdump(1M)
in order to determine if any human response is required.

MSG-ID: FMD-8000-11, TYPE: Defect, VER: 1, SEVERITY: Minor
EVENT-TIME: Tue Nov 7 07:03:25 PST 2006
PLATFORM: SUNW,SPARC-Enterprise, CSN: 7860000764, HOSTNAME: san-ff2-20-0
SOURCE: sde, REV: 1.5
EVENT-ID: 2b03ab60-96db-439d-a13a-2f420a1b73c7

```

DESC: A Solaris Fault Manager component generated a diagnosis for which no message summary exists. Refer to <http://www.sun.com/msg/FMD-8000-11> for more information.

AUTO-RESPONSE: The diagnosis has been saved in the fault log for examination by Sun.

IMPACT: The fault log will need to be manually examined using `fmdump(1M)` in order to determine if any human response is required.

終了ステータス

以下の終了値が返されます。

- 0 正常に終了したことを表します。ログファイル内のすべてのレコードに対する調査が正常に終了されています。
- >0 エラーが発生したことを表します。

関連項目

`fmadm(8)`, `fmstat(8)`

fmdump(8)



名前	fmstat - 故障管理モジュールの統計情報をレポートします。																						
形式	fmstat [-a] [-s] [-z] [-m <i>module</i>] [<i>interval</i>] [<i>count</i>] fmstat -h																						
説明	<p>fmstat(8) コマンドは、管理者とサービス要員が使用でき、Fault Manager と呼ばれるモジュールに関連づけられている統計情報とモジュールのセットをレポートします。</p> <p>Fault Manager は、各システムのバックグラウンドで動作します。XSCF によって検出されたテレメトリ情報を取得し、これらの問題を診断して、予測的自己修復アクティビティ (故障のあるコンポーネントの無効化など) を開始します。</p> <p>fmstat(8) コマンドを使用して、現在故障管理に関与している診断エンジンと診断エージェントに関する統計情報を表示できます。fmadm(8) コマンドおよび fmdump(8) コマンドのマニュアルページに、故障管理アクティビティを監視するツールの詳細が説明されています。</p> <p>-m オプションを指定して fmstat(8) コマンドを実行すると、指定した故障管理モジュールによって保持されている統計情報がレポートされます。モジュールのリストは、fmadm config を使用して取得できます。</p> <p>-m オプションを指定せずに fmstat(8) コマンドを実行すると、そのクライアントモジュールごとに、以下の統計情報がレポートされます。</p> <table border="0" style="margin-top: 10px;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">module</td> <td>fmadm config がレポートした故障管理モジュールの名前</td> </tr> <tr> <td>ev_recv</td> <td>モジュールが取得したテレメトリイベント数</td> </tr> <tr> <td>ev_acpt</td> <td>診断関連としてモジュールが取得したイベント数</td> </tr> <tr> <td>wait</td> <td>モジュールによる検査を待機していたテレメトリイベントの平均数</td> </tr> <tr> <td>svc_t</td> <td>モジュールが取得したテレメトリイベントの平均サービス時間 (ミリ秒)</td> </tr> <tr> <td>%w</td> <td>テレメトリイベントがモジュールによる検査を待機していた時間のパーセンテージ</td> </tr> <tr> <td>%b</td> <td>モジュールがテレメトリイベントを処理していた時間のパーセンテージ</td> </tr> <tr> <td>open</td> <td>モジュールが現在担当している問題 (未解決の問題の調査) の数</td> </tr> <tr> <td>solve</td> <td>このモジュールがロードされたあとに解決した問題の総数</td> </tr> <tr> <td>memsz</td> <td>このモジュールが現在割り当てているダイナミックメモリの容量</td> </tr> <tr> <td>bufsz</td> <td>このモジュールが現在割り当てている固定バッファの容量</td> </tr> </table>	module	fmadm config がレポートした故障管理モジュールの名前	ev_recv	モジュールが取得したテレメトリイベント数	ev_acpt	診断関連としてモジュールが取得したイベント数	wait	モジュールによる検査を待機していたテレメトリイベントの平均数	svc_t	モジュールが取得したテレメトリイベントの平均サービス時間 (ミリ秒)	%w	テレメトリイベントがモジュールによる検査を待機していた時間のパーセンテージ	%b	モジュールがテレメトリイベントを処理していた時間のパーセンテージ	open	モジュールが現在担当している問題 (未解決の問題の調査) の数	solve	このモジュールがロードされたあとに解決した問題の総数	memsz	このモジュールが現在割り当てているダイナミックメモリの容量	bufsz	このモジュールが現在割り当てている固定バッファの容量
module	fmadm config がレポートした故障管理モジュールの名前																						
ev_recv	モジュールが取得したテレメトリイベント数																						
ev_acpt	診断関連としてモジュールが取得したイベント数																						
wait	モジュールによる検査を待機していたテレメトリイベントの平均数																						
svc_t	モジュールが取得したテレメトリイベントの平均サービス時間 (ミリ秒)																						
%w	テレメトリイベントがモジュールによる検査を待機していた時間のパーセンテージ																						
%b	モジュールがテレメトリイベントを処理していた時間のパーセンテージ																						
open	モジュールが現在担当している問題 (未解決の問題の調査) の数																						
solve	このモジュールがロードされたあとに解決した問題の総数																						
memsz	このモジュールが現在割り当てているダイナミックメモリの容量																						
bufsz	このモジュールが現在割り当てている固定バッファの容量																						

ユーザー権限	<p>このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。</p> <p>platadm, platop, fieldeng</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>
オプション	<p>以下のオプションがサポートされています。</p> <p>-a Fault Manager またはモジュールに関するすべての統計情報を表示します。</p> <p> -m オプションと一緒に指定しない場合は Fault Manager に関するすべての統計情報が表示され、-m オプションと一緒に指定した場合は指定したモジュールに関するすべての統計情報が表示されます。</p> <p>-h 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。</p> <p>-m <i>module</i> すべての統計情報のレポートではなく、指定された故障管理モジュールに関連づけられている統計情報のレポートを出力します。</p> <p> モジュールは任意の統計情報を発行して、故障管理ソフトウェア自体のサービスを支援することができます。</p> <p> -a オプションと一緒に指定しない場合はモジュールに保持されている統計情報だけが表示され、-a オプションと一緒に指定した場合はモジュールに保持されている統計情報とモジュールに関連づけられているすべての統計情報が表示されます。</p> <p>-s デフォルトの統計情報のレポートではなく、モジュールに関連づけられている Soft Error Rate Discrimination (SERD) エンジンのレポートを出力します。SERD エンジンは、故障管理ソフトウェアが使用して、任意の時間 <i>T</i> の <i>N</i> イベントの統計情報しきい値が超過したかどうかを判定するために設計されています。-s オプションと組み合わせて使用できるのは、-m オプションのみです。</p> <p>-z 指定された故障管理モジュールに関連づけられているレポートから、値がゼロの統計情報を除外します。-z オプションと組み合わせて使用できるのは、-m オプションのみです。</p>
オペランド	<p>以下のオペランドがサポートされています。</p> <p><i>count</i> <i>count</i> のレポートだけを出力して終了します。</p> <p><i>interval</i> <i>interval</i> 秒ごとに新しいレポートを出力します。</p> <p><i>count</i> も <i>interval</i> も指定しないと、1つのレポートが出力されたあと、fmstat(8) コマンドは終了します。</p>

interval を指定し、*count* を指定せずに `fmstat(8)` コマンドを実行すると、`Control+C` キーによってこのコマンドへの割り込みが発生しない限り、*interval* 秒ごとにレポートが出力され続けます。

使用例

使用例 1 `syslog` モジュールに関する Fault Manager 統計情報を表示します。

```
XSCF> fmstat -a -m syslog-msgs
NAME VALUE DESCRIPTION
bad_code 0 event code has no dictionary name
bad_fmri 0 event fmri is missing or invalid
bad_time 0 event time is not properly encoded
bad_vers 0 event version is missing or invalid
fmd.accepted 0 total events accepted by module
fmd.buflimit 10M limit on total buffer space
fmd.buftotal 0 total buffer space used by module
fmd.caseclosed 0 total cases closed by module
fmd.caseopen 0 cases currently open by module
fmd.casesolved 0 total cases solved by module
fmd.ckptcnt 0 number of checkpoints taken
fmd.ckptrestore true restore checkpoints for module
fmd.ckptsave true save checkpoints for module
fmd.ckpttime 0d total checkpoint time
fmd.ckptzero false zeroed checkpoint at startup
fmd.debugdrop 4 dropped debug messages
fmd.dequeued 1 total events dequeued by module
fmd.dispatched 1 total events dispatched to module
fmd.dlastupdate 1144424838299131us hrttime of last event dequeue
completion
fmd.dropped 0 total events dropped on queue overflow
fmd.dtime 0d total processing time after dequeue
fmd.loadtime 1144424251692484us hrttime at which module was loaded
fmd.memlimit 10M limit on total memory allocated
fmd.memtotal 97b total memory allocated by module
fmd.prdequeued 0 protocol events dequeued by module
fmd.snaptime 1144424838299148us hrttime of last statistics snapshot
fmd.thrlimit 8 limit on number of auxiliary threads
fmd.thrtotal 0 total number of auxiliary threads
fmd.wcnt 0 count of events waiting on queue
fmd.wlastupdate 1144424838299131us hrttime of last wait queue update
fmd.wlentime 30us total wait length * time product
fmd.wtime 30us total wait time on queue
fmd.xprtlimit 256 limit on number of open transports
fmd.xprtopen 0 total number of open transports
fmd.xprtqlimit 256 limit on transport event queue length
log_err 0 failed to log message to log(7D)
msg_err 0 failed to log message to syslog(7D)
no_msg 0 message logging suppressed

XSCF> fmstat
module ev_rcv ev_acpt wait svc_t %w %b open solve memsz bufisz
case-close 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
```

fmstat(8)

fmd-self-diagnosis	1	1	0.0	0.2	0	0	1	0	27b	0
sysevent-transport	0	0	0.0	573.2	0	0	0	0	0	0
syslog-msgs	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	97b	0

使用例 2 FMD 自己診断モジュールに関する Fault Manager 統計情報を表示します。

```
XSCF> fmstat -z -m fmd-self-diagnosis
NAME VALUE DESCRIPTION
module 1 error events received from fmd modules
```

終了ステータス

以下の終了値が返されます。

0	正常に終了したことを表します。
>0	エラーが発生したことを表します。

関連項目

fmadm(8), **fmdump**(8)

名前	getflashimage - ファームウェアイメージファイルをダウンロードします。
形式	<pre>getflashimage [-v] [[-q] -{y n}] [-u user] [-p proxy [-t proxy_type]] url getflashimage -l getflashimage [[-q] -{y n}] [-d] getflashimage -h</pre>
説明	<p>getflashimage(8) は flashupdate(8) コマンドで使用するファームウェアイメージファイルをダウンロードするコマンドです。</p> <p>現在、XSCF ユニット上に旧バージョンのファームウェアイメージファイルがある場合は、新しいバージョンのファームウェアイメージファイルがダウンロードされる前に削除されます。ダウンロードが成功したあとは、イメージファイルが正しいかどうかチェックされ、MD5 チェックサムが表示されます。</p>
ユーザー権限	<p>このコマンドを実行するには、platadm または fieldeng 権限が必要です。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>
オプション	<p>以下のオプションがサポートされています。.</p> <ul style="list-style-type: none"> -d XSCF ユニット上にある、旧バージョンのファームウェアイメージファイルをすべて削除します。 -h 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。 -l XSCF ユニット上にある、ファームウェアイメージファイルの一覧を表示します。 -n プロンプトに対して自動的に "n" (no) と応答します。 -p <i>proxy</i> 転送に使用するプロキシサーバを指定します。"-t <i>proxy_type</i>" を指定しない場合、デフォルトのプロキシの種類は http です。<i>proxy</i> は <i>servername:port</i> の形式で指定します (使用例 3 を参照)。 -q プロンプトを含む、標準出力へのメッセージを表示しないようにします。 -t <i>proxy_type</i> プロキシの種類を指定します。-p オプションと一緒に指定します。http、socks4、socks5 のいずれかを指定できます。デフォルトは http です。

- u *user* 認証が必要となるリモート FTP または HTTP サーバにログインする場合の、ユーザー名を指定します。パスワードを入力するためのプロンプトが表示されます。
- v 詳細な情報を表示します。ネットワークやサーバの問題を診断する場合に使用されます。
- y プロンプトに対して自動的に "y" (yes) と応答します。

オペランド

以下のオペランドがサポートされています。 .

url ファームウェアイメージをダウンロードする URL を指定します。以下のような形式がサポートされています。

```
http://server[:port]/path/file
https://server[:port]/path/file
ftp://server[:port]/path/file
file:///media/usb_msd/path/file
```

file は以下のいずれかの値となります。

```
XCPvvvv.tar.gz
FFXCPvvvv.tar.gz
DCXCPvvvv.tar.gz
```

また、*vvvv* には 4 文字のバージョン番号が入ります。

詳細説明

コマンドを実行すると、指定した内容で実行してよいかを確認するためのプロンプトが表示されます。実行する場合は "y"、中断する場合は "n" を入力します。

使用例

使用例 1 HTTP サーバからイメージファイルをダウンロードします。

```
XSCF> getflashimage http://imageserver/images/FFXCP1041.tar.gz
Existing versions:
      Version                Size Date
      FFXCP1040.tar.gz    46827123 Wed Mar 14 19:11:40 2007
Warning: About to delete existing versions.
Continue? [y|n]: y
Removing FFXCP1040.tar.gz.
  0MB received
  1MB received
  2MB received
  ...
 43MB received
 44MB received
 45MB received
Download successful: 46827KB at 1016.857KB/s
Checking file...
MD5: e619e6dd367c888507427e58cdb8e0a0
```

使用例 2 FTP サーバからイメージファイルをダウンロードします。

```
XSCF> getflashimage ftp://imageserver/images/FFXCP1041.tar.gz
Existing versions:
      Version              Size  Date
      FFXCP1040.tar.gz    46827123  Wed Mar 14 19:11:40 2007
Warning: About to delete existing versions.
Continue? [y|n]: y
Removing FFXCP1040.tar.gz.
  0MB received
  1MB received
  2MB received
...
  43MB received
  44MB received
  45MB received
Download successful: 46827KB at 1016.857KB/s
Checking file...
MD5: e619e6dd367c888507427e58cdb8e0a1
```

使用例 3 ポート番号 8080 の HTTP プロキシサーバを使用して、イメージファイルをダウンロードします。

```
XSCF> getflashimage -p webproxy.sun.com:8080 \
http://imageserver/images/FFXCP1041.tar.gz
Existing versions:
      Version              Size  Date
      FFXCP1040.tar.gz    46827123  Wed Mar 14 19:11:40 2007
Warning: About to delete existing versions.
Continue? [y|n]: y
Removing FFXCP1040.tar.gz.
  0MB received
  1MB received
  2MB received
...
  43MB received
  44MB received
  45MB received
Download successful: 46827KB at 1016.857KB/s
Checking file...
MD5: e619e6dd367c888507427e58cdb8e0a2
```

使用例 4 ユーザー名とパスワードを使用して、イメージファイルをダウンロードします。

```
XSCF> getflashimage -u jsmith \
http://imageserver/images/FFXCP1041.tar.gz
Existing versions:
      Version                Size Date
      FFXCP1040.tar.gz      46827123 Wed Mar 14 19:11:40 2007
Warning: About to delete existing versions.
Continue? [y|n]: y
Removing FFXCP1040.tar.gz.
Password: [not echoed]
      0MB received
      1MB received
      2MB received
...
      43MB received
      44MB received
      45MB received
Download successful: 46827KB at 1016.857KB/s
Checking file...
MD5: e619e6dd367c888507427e58cdb8e0a3
```

使用例 5 USB メモリスティックからイメージファイルをダウンロードします。

```
XSCF> getflashimage file:///media/usb_msd/images/FFXCP1041.tar.gz
Existing versions:
      Version                Size Date
      FFXCP1040.tar.gz      46827123 Wed Mar 14 19:11:40 2007
Warning: About to delete existing versions.
Continue? [y|n]: y
Removing FFXCP1040.tar.gz.
Mounted USB device
      0MB received
      1MB received
...
      44MB received
      45MB received
Download successful: 46827 Kbytes in 109 secs (430.094 Kbytes/sec)
Checking file...
MD5: e619e6dd367c888507427e58cdb8e0a4
```

終了ステータス

以下の終了値が返されます。

0 正常に終了したことを表します。
>0 エラーが発生したことを表します。

関連項目

flashupdate (8)

名前	ioxadm - PCI ボックスを管理します。								
形式	<pre>ioxadm [-f] [-p] [-v] [-M] env [-e] [-l] [-t] [target [sensor]] ioxadm [-f] [-p] [-v] [-M] list [target] ioxadm [-f] [-p] [-v] [-M] locator [on off] [target] ioxadm [-f] [-p] [-v] [-M] poweroff target ioxadm [-f] [-p] [-v] [-M] poweron target ioxadm [-f] [-p] [-v] [-M] reset target ioxadm [-f] [-p] [-v] [-M] settled [on off slow fast] target led_type ioxadm -h</pre>								
説明	<p>ioxadm(8) は、システムに接続された PCI ボックスとリンクカードを管理するコマンドです。</p> <p>ioxadm(8) コマンドには、パラメータを持つオペランドおよび対象のデバイスを指定する必要があります。対象のデバイスに指定できるのは、ホストシステムの組み込み PCI スロットに装着されているダウンリンクカード、PCI ボックス、または PCI ボックス内部の FRU(Field Replaceable Unit) です。ダウンリンクカードは、カードへのホストパスを識別する文字列で識別されます。アップリンクカードは、I/O ポート内部の FRU です。</p>								
ユーザー権限	<p>このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。</p> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">ユーザー権限</td> <td>オペランド</td> </tr> <tr> <td>platop</td> <td>env, list</td> </tr> <tr> <td>platadm</td> <td>env, list, locator, poweroff, poweron</td> </tr> <tr> <td>fieldeng</td> <td>すべてのオペランド</td> </tr> </table> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>	ユーザー権限	オペランド	platop	env, list	platadm	env, list, locator, poweroff, poweron	fieldeng	すべてのオペランド
ユーザー権限	オペランド								
platop	env, list								
platadm	env, list, locator, poweroff, poweron								
fieldeng	すべてのオペランド								
オプション	<p>以下のオプションがサポートされています。</p> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">-f</td> <td>警告を無視して、強制的にコマンドを実行します。</td> </tr> <tr> <td>-h</td> <td>使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。</td> </tr> </table>	-f	警告を無視して、強制的にコマンドを実行します。	-h	使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。				
-f	警告を無視して、強制的にコマンドを実行します。								
-h	使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。								

- M テキストを1画面ずつ表示します。more コマンドと同様です。
- p 解析可能な出力にします。表示出力のヘッダを非表示にします。フィールドは1つのタブによって区切られます。
- v 詳細な情報を表示します。詳細については、個々のオペランドを参照してください。

オペランド

以下のオペランドがサポートされています。

`env [-e] [-l] [-t] [target [sensor]]`

PCI ボックスまたはリンクカードの環境状態の要約を表示します。

- -e
電気に関する状態 (電流および電圧の測定値、ファンの回転速度、スイッチの設定) を表示します。
- -l
LED の状態を表示します。
- -t
温度センサーの測定値を表示します。

target を指定しない場合、*env* はすべての PCI ボックスに対するすべてのセンサーのリストを表示します。

target に *box_id* を指定した場合、*env* は指定された PCI ボックス内部のすべての FRU および取り付けられているダウンリンクカードに対するセンサーの測定値のリストを表示します。

box_id のあとに *fru* が続く形式で *target* を指定した場合は、その FRU の環境状態だけが出力されます。オプションの *sensor* を指定すると、そのタイプのセンサーだけが表示されます。これらのオプションは同時に使用できます。

target を *host path* の形式で指定した場合は、ダウンリンクカードの情報だけが出力されます。使用例 2 を参照してください。

結果は表形式で表示されます。各 FRU センサーは1列目に表示されます。次の列はセンサー名です。周囲温度の場合は `T_AMBIENT`、12V レールの電圧測定値は `v_12v_0v` のように表示されます。3列目、4列目、5列目はそれぞれセンサー測定値 (Value)、センサー分解能 (Res)、単位 (Unit) が表示されます。使用例 1 を参照してください。

各 FRU にはさまざまなセンサーが含まれます。*sensor* に複数の値を指定する場合は、値をスペースで区切って指定します。*sensor* に指定できる値は、使用例 1 の Sensor カラムに示されています。Units には、摂氏温度、電圧、アンペア、SWITCH、および RPM が表示されます。

(続き)

sensor の名前は FRU 依存であり、FRU のタイプによって異なります。場合によっては、個々の FRU 間でも異なることがあります。

-v オプションを指定した場合は、詳細な情報が出力されます。通常の出力に加えて、センサーでサポートされる最大値と最小値 (Max, Min) が、上下の警告しきい値 (Min Alarm, Max Alarm) とともに出力に含まれます。

LED インジケータは、これらのフィールドをサポートしていません。

「-」を含んでいるフィールドは、サポートされない設定であることを示します。たとえば、温度の下限值に関する警告しきい値は存在しません。

led_type

XSCF で制御できる FRU LED を指定します。setled オペランドと一緒に指定します。以下の表は setled オペランドの off, on, fast, slow の値で制御できる LED の状態を示しています。Y(yes) は制御できる LED、N(no) は制御できない LED を表します。

LED	Name	off	on	fast	slow
ACTIVE	Power/OK	Y	Y	Y	Y
LOCATE	Locate	Y	N	Y	N
SERVICE	Fault/Locate	Y	Y	Y	Y
RDY2RM	Ready to remove	Y	Y	Y	Y
OVERTEMP	Overtemp	*	*	*	*
DCOK	DC Power	N	N	N	N
POWER	AC Power	N	N	N	N
DATA	Data	N	N	N	N
MGMT	Management	N	N	N	N

* OVERTEMP LED と筐体の ACTIVE LED はすべての LED 状態を設定することはできません。しかし、LED の状態はハードウェアによって頻繁に更新されるため、変更された LED 状態は表示されない場合があります。

注 - この他の LED は、ソフトウェアでは制御されません。システムが備えている LED のリストは、"env -l" オペランドを使用することで表示できます。

list [*target*]

システムが管理する PCI ボックスを一覧表示します。

target を指定せずに *list* を実行すると、PCI ボックスのリストが表示されます (1 行に 1 つの PCI ボックスが表示されます)。各行には、その PCI ボックス固有の識別子、およびそのダウンリンクカードのホスト固有の名前が含まれます。使用例 3 を参照してください。

PCI ボックスの引数またはダウンリンクカードパスを指定してコマンドを実行すると、指定の FRU が含まれる単一の行が表示されます。*host path* を指定した場合は、そのダウンリンクカードの情報だけが表示されます。使用例 4 および使用例 6 を参照してください。

詳細のオプション '*-v*' を設定した場合は、出力に FRU の詳細情報が含まれません。使用例 5 を参照してください。

locator [on | off] [*target*]

オプションを指定せずに *locator* を実行すると、指定の FRU に関する LED の現在の状態がレポートされます。

target を指定せずに *locator* を実行すると、すべてのロケータ LED の現在の状態が返されます。

オプションのフィールドを使用する場合、*target* 引数は必須です。

- on
LED をオンにします。
- off
LED をオフにします。

シャーシロケータは白色の LED です。FRU を指定すると、FRU の黄色のサービス LED がシャーシ (ロケータ) LED と一緒に使用されます。

PCI ボックスのシャーシで同時にロケーションインジケータを有効にできる FRU は、1 つだけです。シャーシ (ロケータ) LED をオフにすると、(サービス) FRU LED も点滅しなくなります。

poweroff *target*

指定の FRU を停止し、該当の LED を点灯させて、FRU の取り外しが可能になったことを示します。*-f* オプションと一緒に使用してください。*-f* を使用すると、ドメインがクラッシュする可能性があることに注意してください。

同一の PCI ボックスにある 2 つの power supply unit (PSU; 電源ユニット) を両方とも取り外さないでください。このように 2 つの PSU を停止すると、コマンドラインから PCI ボックスの電源を再投入できなくなります。PCI ボックスの電源を物理的に投入する必要があります。

注 - LED とファンは、2 つの電源ユニットから電力の供給を受けているため、1 つの電源ユニットを停止しても動作する場合があります。

poweron target

I/O ボードへの全電源供給を復旧します。または、すでに取り外し可能になっている電源 (PS) からの供給を再び有効にします。PSU を新規にインストールして電源スイッチをオンの位置にするか、または電源付きのリンクカードにボードを接続すると、それらの電源は自動的に投入されます。ただし、取り外しのためにすでに電源を切断している PSU または I/O ボードの場合は、電源スイッチがオンの位置になっている場合に限り、それらの電源を再投入するために、このコマンドを使用できます。

reset target

PCI ボックス環境を監視するために使用された FRU コンポーネントを再度初期化します。ボードまたはリンクカードを指定すると、リンクカードのブリッジコントローラはリセットされて再度初期化されます。PCI ボックスを指定すると、PCI ボックスに関連づけられているブリッジコントローラとともに、PCI ボックスのファンコントローラとデマルチプレクサがリセットされて再度初期化されます。

setled [on|off|slow|fast] target led_type

LED 状態を設定します。

<i>off</i>	オフにします。
<i>on</i>	オンにします。
<i>fast</i>	高速点滅。
<i>slow</i>	低速点滅。

target

対象のデバイスを指定します。指定できるのは、ホストスロットのダウンリンクカード、PCI ボックス、または PCI ボックス内部の FRU です。

ダウンリンクカードは、カードへの *hostpath* によって識別されます。

- *hostpath* はプラットフォームに依存します。ダウンリンクカードを持つホストシステムのスロットへのパスを示します。SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 サーバでは、*hostpath* は以下の形式になります。

```
IOU#0-PCI#0 IO Board 0, PCI-E slot0
```

PCI ボックス (*box_id*) は、シリアル番号によって識別されます。

- シリアル番号で参照するには、「iox@nnnn」を使用します。「nnnn」は PCI ボックスのシリアル番号の下 4 桁です。

コマンドによっては、PCI ボックスシステムの 1 つのコンポーネントだけに作用する場合があります。たとえば、個々のポートと電源ユニットはそれぞれ独立して電源の投入と切断が行われる場合があります。

PCI ボックス内部の FRU (*fru*) は、以下のように識別されます。

- iox@nnnn/iob0 - 左のトレイにある I/O ポート (背面)
- iox@nnnn/iob1 - 右のトレイにある I/O ポート (背面)
- iox@nnnn/iob0/link - ポート 0 にあるアップリンクカード
- iox@nnnn/iob1/link - ポート 1 にあるアップリンクカード
- iox@nnnn/ps0 - 左のベイにある電源 (前面)
- iox@nnnn/ps1 - 右のベイにある電源 (前面)

使用例

使用例 1 温度、電圧、電流、ファン回転速度センサーの測定値を表示します。

```
XSCF> ioxadm env -te iox@A3B5
Location          Sensor          Value          Res          Units
IOX@A3B5/PS0     T_AMBIENT      28.000         1.000        C
IOX@A3B5/PS0     T_CHIP         28.000         1.000        C
IOX@A3B5/PS0     T_HOTSPOT      31.000         1.000        C
IOX@A3B5/PS0     SWITCH         On             -            SWITCH
IOX@A3B5/PS0     V_12V_ANODE    11.703         0.059        V
IOX@A3B5/PS0     V_12V_CATHODE  11.703         0.059        V
IOX@A3B5/PS0     V_ISHARE       0.632          0.040        V
IOX@A3B5/PS0     I_DC           2.316          0.289        A
IOX@A3B5/PS0     S_FAN_ACTUAL   3708.791       40.313       RPM
IOX@A3B5/PS0     S_FAN_SET      4500.000       300.000      RPM
IOX@A3B5/PS1     T_AMBIENT      28.000         1.000        C
IOX@A3B5/PS1     T_CHIP         29.000         1.000        C
IOX@A3B5/PS1     T_HOTSPOT      31.000         1.000        C
IOX@A3B5/PS1     SWITCH         On             -            SWITCH
IOX@A3B5/PS1     V_12V_ANODE    11.762         0.059        V
IOX@A3B5/PS1     V_12V_CATHODE  11.762         0.059        V
IOX@A3B5/PS1     V_ISHARE       0.672          0.040        V
```

IOX@A3B5/PS1	I_DC	5.211	0.289	A
IOX@A3B5/PS1	S_FAN_ACTUAL	4115.854	49.588	RPM
IOX@A3B5/PS1	S_FAN_SET	4500.000	300.000	RPM
IOX@A3B5/IOB0	T_CHIP	32.000	1.000	C
IOX@A3B5/IOB0	T_HOTSPOT	35.000	1.000	C
IOX@A3B5/IOB1	T_CHIP	33.000	1.000	C
IOX@A3B5/IOB1	T_HOTSPOT	36.000	1.000	C
IOX@A3B5/IOB1	V_12_0V	12.052	0.005	V
IOX@A3B5/IOB1	V_12V_MAIN	12.000	0.400	V
IOX@A3B5/IOB1	V_1_0V	1.030	0.001	V
IOX@A3B5/IOB1	V_1_5V	1.496	0.001	V
IOX@A3B5/IOB1	V_3_3V	3.291	0.002	V
IOX@A3B5/IOB1	V_3_3AUX	3.308	0.002	V
IOX@A3B5/IOB1	I_DC	8.600	0.200	A
IOX@A3B5/IOB1/LINK	T_SIGCON0	45.000	40.000	C
IOX@A3B5/IOB1/LINK	T_SIGCON1	45.000	40.000	C
IOU#1-PCI#1	T_SIGCON0	45.000	40.000	C
IOU#1-PCI#1	T_SIGCON1	45.000	40.000	C

使用例 2 1つのリンクに関するすべてのセンサー測定値を表示します(ヘッダは非表示)。

```
XSCF> ioxadm -p env iou#1-pci#1
IOU#1-PCI#1 T_SIGCON0 45.000 40.000 C
IOU#1-PCI#1 T_SIGCON1 45.000 40.000 C
IOU#1-PCI#1 DATA      On      -      LED
IOU#1-PCI#1 MGMT      Flash  -      LED
```

使用例 3 すべての PCI ボックスまたはダウンリンクカードパスを表示します。

```
XSCF> ioxadm list
IOX          Link 0          Link 1
IOX@0033    IOU#1-PCI#4    IOU#1-PCI#1
IOX@12B4    -              IOU#1-PCI#2
-           IOU#2-PCI#1
```

使用例 3 では、PCI ボックスとホスト内部のダウンリンクカード間の接続を、list コマンドで表示しています。(I/O ポート、アップリンクカード、および電源を備えている)IOX@0033 は、2枚のダウンリンクカードを介してホストに接続されています。Link 0 は、どのホストダウンリンクカードが I/O ポート 0 に接続されているかを示します。Link 1 は、どのホストダウンリンクカードが I/O ポート 1 に接続されているかを示します。IOX@12B4 は、1枚のダウンリンクカードを介してホストに接続されています。このカードは、I/O ポート 1 に接続されています。「-」は、PCI ボックスへのホストリンク接続がないことを示します。ベイに I/O ポートとアップリンクカードが装着されているか、ベイが空き状態になっている可能性があります。I/O ポートが装着されている場合は、I/O ポートがホストに接続されていないか、ホストダウンリンクカードスロットの電源が投入されていない。

使用例 4 単一の PCI ボックスを表示します。

```
XSCF> ioxadm list iox@12B4
IOX                Link 0                Link 1
IOX@12B4           -                    IOU#1-PCI#2
```

使用例 5 詳細な出力を使用した単一の PCI ボックスを表示します。

```
XSCF> ioxadm -v list IOU#1-PCI#1
Location           Type      FW Ver   Serial Num Part Num  State
IOX@A3B5           IOX       1.4     CP0001   5016937-01 On
IOX@A3B5/PS0      A195     -       PS0001   3001701-02 On
IOX@A3B5/PS1      A195     -       PS0001   3001701-02 On
IOX@A3B5/IOB1     PCIE     -       PCIE01   5016939-01 On
IOX@A3B5/IOB1/LINK CU       1.2     CU0001   5017041-03 On
IOU#1-PCI#1       CU       1.2     CU0001   5017041-03 On
```

使用例 6 詳細モードでのホストバスを使用したダウンリンクカードを表示します (ヘッダは非表示)。

```
XSCF> ioxadm -p -v list IOU#0-PCI#2
IOU#0-PCI#2 OP      2.0     XF01A1   CF005017040/5017040-03 on
```

使用例 7 PCI ボックス 12B4 にある電源ユニット 0 の、ロケータ LED の電源を投入します。

```
XSCF> ioxadm locator on iox@12B4/ps0
```

使用例 8 PCI ボックスのロケータ LED のステータスを表示します。

```
XSCF> ioxadm locator iox@12B4
Location           Sensor           Value      Resolution Units
IOX@12B4           LOCATE           Fast       -         LED
IOX@12B4/PS0      SERVICE          Fast       -         LED
```

故障状態の検出により FRU サービスインジケータがすでにオンになっている場合は、PCI ボックスのロケータ LED だけが高速に設定されます。

使用例 9 電源ユニット 1 のインジケータを有効にします (電源ユニット 1 は故障を示している)。

```
XSCF> ioxadm locator on iox@x031/ps1
XSCF> ioxadm locator
Location           Sensor           Value      Resolution Units
IOX@X031           LOCATE           Fast       -         LED
XSCF> ioxadm env -1 iox@x031/ps1 SERVICE
Location           Sensor           Value      Resolution Units
IOX@X031/PS1      SERVICE          On         -         LED
```

PCI ボックスのシャーシの白色 LED には、統合的な押しボタンがついています。このボタンは、シャーシの白色ロケータ LED の状態を「オフ」または「高速」に切り替えるために使用できます。この押しボタンを使用してロケータ LED をオフにすると、高速点滅の FRU サービス LED がクリアされます。

終了ステータス

以下の終了値が返されます。

- | | |
|----|------------------|
| 0 | 正常に終了したことを表します。 |
| >0 | エラーが発生したことを表します。 |



名前	man - XSCF シェルコマンドのマニュアルページを表示します。										
形式	man <i>command_name</i> ... man -h										
説明	man(1) は、指定した XSCF シェルコマンドのマニュアルページを表示するコマンドです。										
ユーザー権限	このコマンドを実行するのに必要な権限はありません。 ユーザー権限の詳細については、 setprivileges(8) コマンドを参照してください。										
オプション	以下のオプションがサポートされています。 -h 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。										
オペランド	以下のオペランドがサポートされています。 <i>command_name</i> マニュアルページを表示するコマンドを指定します。スペースで区切って複数指定できます。										
詳細説明	<ul style="list-style-type: none"> ■ マニュアルページが長い場合は、1 画面ごとに区切られて表示されます。このときは、キーを使用して、以下のように操作できます。 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">キー</td> <td>説明</td> </tr> <tr> <td>Enter</td> <td>次の 1 行を表示します。</td> </tr> <tr> <td>スペース</td> <td>次の 1 ページ分を表示します。</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>半ページ分遡ります。</td> </tr> <tr> <td>q</td> <td>マニュアルページの表示を中断します。</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>command_name</i> に Intro を指定した場合は、XSCF シェルコマンドの一覧が表示されます。 	キー	説明	Enter	次の 1 行を表示します。	スペース	次の 1 ページ分を表示します。	b	半ページ分遡ります。	q	マニュアルページの表示を中断します。
キー	説明										
Enter	次の 1 行を表示します。										
スペース	次の 1 ページ分を表示します。										
b	半ページ分遡ります。										
q	マニュアルページの表示を中断します。										
使用例	<p>使用例 1 addboard(8) コマンドのマニュアルページを表示します。</p> <pre>XSCF> man addboard</pre> <p>使用例 2 XSCF シェルコマンドの一覧を表示します。</p> <pre>XSCF> man Intro</pre>										

終了ステータス	以下の終了値が返されます。
0	正常に終了したことを表します。
>0	エラーが発生したことを表します。

関連項目	setlocale (8), showlocale (8)
-------------	---

名前	moveboard - 現在組み込まれているドメインから別のドメインへ、システムボード (XSB; eXtended System Board) を移動します。
形式	<pre> moveboard [[-q] -{y n}] [-f] [-v] [-c configure] -d <i>domain_id</i> <i>xsb</i> [<i>xsb...</i>] moveboard [[-q] -{y n}] [-f] [-v] -c assign -d <i>domain_id</i> <i>xsb</i> [<i>xsb...</i>] moveboard [[-q] -{y n}] [-f] [-v] -c reserve -d <i>domain_id</i> <i>xsb</i> [<i>xsb...</i>] moveboard -h </pre>
説明	<p>moveboard(8) は、現在組み込まれているドメインから XSB を切り離し、ドメイン構成情報 (DCL; Domain Component List) に基づいて、指定したドメインに割り当てる、または組み込むコマンドです</p> <p>以下のいずれかの移動手段が指定できます。</p> <p>configure 現在組み込まれているドメイン構成から XSB を切り離し、移動先のドメイン構成に XSB を組み込みます。組み込まれた XSB は、オペレーティングシステムからアクセスできるようになります。</p> <p>assign 現在組み込まれているドメイン構成から XSB を切り離し、移動先ドメイン構成に XSB を割り当てます。割り当てられた XSB は、指定したドメインに予約され、他のドメインからは組み込み、割り当てができなくなります。割り当てられたあとは、ドメインをリポートするか、addboard(8) コマンドを -c configure で実行した場合に、ドメイン構成に組み込まれます。</p> <p>reserve 指定した XSB に対して、移動元のドメイン構成からの切り離しと移動先のドメイン構成へ割り当てを予約します。移動元ドメインの電源が切断されるかリブートされた場合に、XSB が移動先のドメイン構成に割り当てられます。その後、移動先ドメインの電源が投入されるかリブートされた場合に、XSB が組み込まれます。</p>
ユーザー権限	<p>このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。</p> <p>platadm すべてのドメインに対して実行できます。</p> <p>domainadm 管理権限を持つドメインに対して実行できます。</p> <p>注 - moveboard(8) コマンドを実行する場合は、移動元と移動先のドメインに対する domainadm 権限が必要です。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>

オプション

以下のオプションがサポートされています。

- c assign XSB を現在組み込まれているドメイン構成から切り離し、移動先のドメイン構成に割り当てます。-c オプションを省略した場合は、"-c configure" が指定されたとみなされます。
- c configure XSB を現在組み込まれているドメイン構成から切り離し、移動先のドメイン構成に組み込みます。-c オプションを省略した場合は、"-c configure" が指定されたとみなされます。
- c reserve XSB に対して、現在のドメイン構成からの切り離しと移動先のドメイン構成へ割り当てを予約します。-c オプションを省略した場合は、"-c configure" が指定されたとみなされます。
- d domain_id XSB の移動先となるドメイン ID を指定します。domain_id はシステム構成によって、0 から 23 までの整数で指定できます。
- f 指定した XSB を、強制的に、ドメインから切り離します。

注 -f オプションにより強制的に移動元ドメインから XSB を削除する場合、CPU バインドしているプロセスや、デバイスをアクセスしているプロセスに対し、重要な問題が発生する可能性があります。そのため、-f オプションは通常の運用では使用しないことを推奨します。-f オプションを指定した場合は、必ず移動元ドメインの状態や業務プロセスの状態を確認してください。

注 - 故障している、または故障が検出された XSB は、強制的にドメイン構成に組み込まれることはありません。
- h 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。
- n プロンプトに対して自動的に "n" (no) と応答します。
- q プロンプトを含む、標準出力へのメッセージを表示しないようにします。
- v 詳細なメッセージを表示します。-q オプションと一緒に指定した場合は -v は無効となります。
- y プロンプトに対して自動的に "y" (yes) と応答します。

オペランド

以下のオペランドがサポートされています。

- xsb 移動する XSB 番号を指定します。スペースで区切って複数指定できます。以下の形式で指定します。

x-y

x 00 から 15 までの整数で指定します。

y 0 から 3 までの整数で指定します。

詳細説明

- コマンドを実行すると、指定した内容で実行してよいかを確認するためのプロンプトが表示されます。実行する場合は "y"、中断する場合は "n" を入力します。
- "-c configure" を指定した場合は、ドメインが以下のどちらかのときだけ処理が行われます。
 - 移動元ドメインと移動先ドメインのオペレーティングシステムが、共に稼働しているとき
 - 移動元ドメインの電源が切断されているが、移動先ドメインのオペレーティングシステムが稼働しているとき
- "-c assign" を指定した場合は、ドメインが以下のどちらかの状態のときだけ処理が行われます。
 - 移動元ドメインのオペレーティングシステムが稼働しているとき
 - 移動元ドメインの電源が切断されているとき
- "-c reserve" を指定した場合に、移動元ドメインの電源が切断されている、またはオペレーティングシステムが稼働していないときは、ただちに、XSB が移動元のドメイン構成から切り離され、移動先のドメイン構成に割り当てられます。
- XSB を移動する場合は、内部的に以下の作業が行われるため、コマンドの実行に時間がかかることがあります。
 - システムボードのハードウェアリソースがオペレーティングシステムから切り離される作業
 - 組み込み時に、システムボードに対して行われるハードウェア診断作業
- DCL については `setdcl(8)`、`showdcl(8)` コマンドを参照してください。

使用例

使用例 1 XSB#00-0 をドメインから切り離し、ドメイン ID 1 に組み込みます。

```
XSCF> moveboard -d 1 00-0
```

使用例 2 XSB#00-0 を、ドメイン ID 1 へ組み込みを予約します。

```
XSCF> moveboard -d 1 -c reserve 00-0
```

終了ステータス

以下の終了値が返されます。

- | | |
|----|------------------|
| 0 | 正常に終了したことを表します。 |
| >0 | エラーが発生したことを表します。 |

関連項目

`addboard(8)`、`deleteboard(8)`、`setdcl(8)`、`setupfru(8)`、`showboards(8)`、`showdcl(8)`、`showdevices(8)`、`showdomainstatus(8)`、`showfru(8)`

moveboard(8)



名前	nslookup - ホスト名を Domain Name Server(DNS) サーバに照会します。								
形式	nslookup <i>hostname</i> nslookup -h								
説明	nslookup(8) は、指定したホスト名を、DNS サーバに照会するコマンドです。 以下の情報が表示されます。 <table border="0"> <tr> <td>Server</td> <td>DNS サーバ名</td> </tr> <tr> <td>Address</td> <td>DNS サーバの IP アドレス</td> </tr> <tr> <td>Name</td> <td>ホスト名</td> </tr> <tr> <td>Address</td> <td>ホストの IP アドレス</td> </tr> </table>	Server	DNS サーバ名	Address	DNS サーバの IP アドレス	Name	ホスト名	Address	ホストの IP アドレス
Server	DNS サーバ名								
Address	DNS サーバの IP アドレス								
Name	ホスト名								
Address	ホストの IP アドレス								
ユーザー権限	このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。 useradm, platadm, platop, auditadm, auditop, domainadm, domainmgr, domainop, fieldeng ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。								
オプション	以下のオプションがサポートされています。 -h 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。								
オペランド	以下のオペランドがサポートされています。 <i>hostname</i> 照会するホスト名を指定します。Fully Qualified Domain Name(FQDN) または省略形で指定できます。								
使用例	使用例 1 scf0-hostname0 というホスト名の情報を表示します。 <pre>XSCF> nslookup scf0-hostname0 Server: server.example.com Address: xx.xx.xx.xx Name: scf0-hostname0.example.com Address: xx.xx.xx.xx</pre>								
終了ステータス	以下の終了値が返されます。 0 正常に終了したことを表します。 >0 エラーが発生したことを表します。								

nslookup(8)



名前	password - XSCF ユーザーアカウントのパスワードと有効期限を設定します。
形式	<p>password</p> <p>password [-e <i>days</i> <i>date</i> NEVER] [-i <i>inactive</i>] [-M <i>maxdays</i>] [-n <i>mindays</i>] [-w <i>mindays</i>] [<i>user</i>]</p> <p>password -h</p>
説明	<p>password(8) は、XSCF ユーザーアカウントのパスワードとパスワードの有効期限を設定するコマンドです。</p> <p>パスワードは 32 文字以内で指定します。以下の文字が使用できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ■ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ■ 0123456789 ■ !@#\$%^&*[]()+=`~></"?:;[SPACE] <p>1 つ以上のオプションを指定して password(8) コマンドを実行すると、アカウントの有効期限が変更されます。デフォルトの値については、setpasswordpolicy(8) コマンドを参照してください。</p> <p>オプションを省略して password(8) コマンドを実行すると、パスワードを変更するためのプロンプトが表示されます。</p> <p><i>user</i> オペランドを省略して password(8) コマンドを実行すると、現在のユーザーアカウントが対象となります。</p>
	<hr/> <p>注意 - ユーザーオペランドに他ユーザーを指定してパスワードを変更するときは、システムのパスワードポリシーは効きません。ユーザーオペランドは新ユーザーの初期パスワードを作成するときやユーザーアカウントが失効されたり、パスワードを忘れてしまった場合に、意図して使用されます。他ユーザーのパスワードを変更するときは、必ず、システムのパスワードポリシーに従ったパスワードを指定してください。showpasswordpolicy(8) コマンドを実行すると現在のパスワードポリシーを参照することができます。</p> <hr/>
	<p>ユーザー名が指定されるかどうかにかかわらず、ユーザーアカウントは、ローカルなものでなくてはなりません。もしユーザーアカウントがローカルでなければ、password(8) コマンドはエラーになります。</p>
ユーザー権限	<p>このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。</p> <p>useradm オプションあるいはオペランドがあるなしにかかわらず、このコマンドを実行できます。また、すべてのアカウントのパスワードを変更できます。</p>

以下の場合においてユーザー権限は必要ありません。

- 現在のユーザーアカウントパスワードを変更する場合
- `-h` オプションを使用する場合

ユーザー権限の詳細については、`setprivileges(8)` コマンドを参照してください。

オプション

以下のオプションがサポートされています。

`-e days | date | Never` パスワードの有効期限を設定します。以下のいずれかの形式で設定します。

days は本日を起点とする XSCF ユーザーアカウントの有効期間の日数を設定します。

date はアカウントの有効期限が切れる日付を設定します。
yyyy-mm-dd の形式で指定できます。

Never (またはシステムロケールの言語で同等のもの) は、アカウントの有効期限がないことを表します。大文字と小文字は区別されません。

`-h` 使用方法を表示します。他のオプションやオペラントと一緒に指定した場合はエラーになります。

`-i inactive` パスワードの有効期限が切れてからアカウントがロックされるまでの日数を設定します。この値は、新しいユーザーアカウントが作成された時点で割り当てられます。デフォルトは `-1` です。値が `-1` の場合は、パスワードの有効期限が切れたあともアカウントがロックされないことを表します。`-1` 以上の整数で指定します。

`-M maxdays` パスワードが有効である最大日数を設定します。この値は、新しいユーザーアカウントが作成された時点で割り当てられます。デフォルトは `999999` です。0 以上の整数で指定します。

`-n mindays` パスワードを変更してから、次に変更するまでの間の最小日数を設定します。この値は、新しいユーザーアカウントが作成された時点で割り当てられます。デフォルトは `0` です。いつでもパスワードを変更できることを表します。0 以上の整数で指定します。

この値は、新しいユーザーアカウントが作成されたときにそのユーザーアカウントに割り当てられます。

`-w warn` ユーザーにパスワードの有効期限の警告を発してから実際に有効期限が切れるまでの日数を設定します。この値は、新しいユーザーアカウントが作成された時点で割り当てられます。デフォルトは `7` です。0 以上の整数で指定します。

オペランド	以下のオペランドがサポートされています。 <i>user</i> XSCF ユーザーアカウント名を指定します。
使用例	使用例 1 パスワードの有効期限を 2008 年 2 月 2 日に設定します。 XSCF> password -e 2008-02-02 使用例 2 パスワードの有効期限が切れてから 10 日後にロックします。 XSCF> password -i 10
終了ステータス	以下の終了値が返されます。 0 正常に終了したことを表します。 >0 エラーが発生したことを表します。
関連項目	setpasswordpolicy(8) , showpasswordpolicy(8)

password(8)



名前	poweroff - ドメインの電源を切断します。
形式	poweroff [[-q] -{y n}] [-f] [-M] -d <i>domain_id</i> poweroff [[-q] -{y n}] -a [-M] poweroff -h
説明	poweroff(8) は、ドメインの電源を切断するコマンドです。 指定したドメイン、またはすべてのドメインに対して電源を切断できます。オペレーティングシステムに対して通常のシャットダウン処理が行われてから、電源が切断されます。
ユーザー権限	このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。 platadm, fieldeng すべてのドメインに対して実行できます。 domainadm, domainmgr 管理権限を持つドメインに対して実行できます。 ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。
オプション	以下のオプションがサポートされています。 -a 電源が投入されている、すべてのドメインの電源を切断します。platadm, fieldeng 権限を持つユーザーだけが指定できます。 -d <i>domain_id</i> 電源を切断するドメイン ID を指定します。 <i>domain_id</i> はシステム構成によって、0 から 23 までの整数で指定できます。 -f 指定したドメインに対して、XSCF によって強制的に電源を切断します。-d オプションと一緒に使用します。 -h 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。 -M テキストを 1 画面ずつ表示します。more コマンドと同様です。 -n プロンプトに対して自動的に "n" (no) と応答します。 -q プロンプトを含む、標準出力へのメッセージを表示しないようにします。 -y プロンプトに対して自動的に "y" (yes) と応答します。
詳細説明	<ul style="list-style-type: none"> ■ コマンドを実行すると、指定した内容で実行してよいかを確認するためのプロンプトが表示されます。実行する場合は "y"、中断する場合は "n" を入力します。 ■ ドメインのオペレーティングシステムが動作中の場合、poweroff(8) コマンドでは、オペレーティングシステムに用意されている shutdown(1M) コマンドの "-i 5" オプションに相当する処理が行われます。

- ドメインのオペレーティングシステムがブート中の場合は電源を切断できません。ブート完了後に、再度 poweroff(8) コマンドを実行してください。
- ドメインのオペレーティングシステムがシングルユーザーモードで動作中の場合は、poweroff(8) コマンドを使用して電源を切断できません。ドメイン上で shutdown(1M) コマンドを実行してください。
- poweroff(8) コマンドを実行すると、指定されたドメインごとに、以下の形式で、電源の切断結果が表示されます。

Powering off 電源が正常に切断されたことを表します。

Not powering off エラーが発生し、電源が切断できなかったことを表します。結果とともに、エラーメッセージが表示されます。

- showdomainstatus(8) コマンドを使用すると、システムの電源が切断されているかどうかを確認できます。

使用例

使用例 1 すべてのドメインの電源を切断します。

```
XSCF> poweroff -a
DomainIDs to power off:00,01,02,03
Continue? [y|n]:y
00:Powering off
01:Powering off
02:Powering off
03:Powering off

*Note*
This command only issues the instruction to power-off.
The result of the instruction can be checked by the "showlogs power".
```

使用例 2 ドメイン ID 0 の電源を切断します。

```
XSCF> poweroff -d 0
DomainIDs to power off:00
Continue? [y|n]:y
00:Powering off

*Note*
This command only issues the instruction to power-off.
The result of the instruction can be checked by the "showlogs power".
```

使用例 3 ドメイン ID 1 の電源を切断します。管理権限がないためエラーになります。

```
XSCF> poweroff -d 1
DomainIDs to power off:01
Continue? [y|n]:y
01:Not powering off:Permission denied.
```

Note

This command only issues the instruction to power-off.
The result of the instruction can be checked by the "showlogs power".

使用例 4 ドメイン ID 0 の電源を強制的に切断します。

```
XSCF> poweroff -f -d 0
DomainIDs to power off:00
The -f option will cause domains to be immediately resets.
Continue? [y|n]:y
00:Powering off
```

Note

This command only issues the instruction to power-off.
The result of the instruction can be checked by the "showlogs power".

使用例 5 ドメイン ID 2 の電源を切断します。プロンプトには自動的に "y" と応答します。

```
XSCF> poweroff -y -d 2
DomainIDs to power off:02
Continue? [y|n]:y
02:Powering off
```

Note

This command only issues the instruction to power-off.
The result of the instruction can be checked by the "showlogs power".

使用例 6 ドメイン ID 2 の電源を切断します。メッセージは非表示にして、プロンプトには自動的に "y" と応答します。

```
XSCF> poweroff -q -y -d 2
```

使用例 7 指定した電源の切断を途中で中止します。

```
XSCF>poweroff -d 0
DomainIDs to power off:00
Continue? [y|n]:n
```

使用例 8 指定した電源の切断を途中で中止します。プロンプトには自動的に "n" と応答します。

```
XSCF>poweroff -n -d 3
DomainIDs to power off:03
Continue? [y|n]:n
```

使用例 9 指定した電源の切断を途中で中止します。メッセージは非表示にして、プロンプトには自動的に "n" と応答します。

```
XSCF>poweroff -q -n -d 3
```

poweroff(8)

終了ステータス	以下の終了値が返されます。
0	正常に終了したことを表します。
>0	エラーが発生したことを表します。

関連項目	poweron(8) , reset(8) , showdomainstatus(8)
------	--

名前	poweron - ドメインの電源を投入します。
形式	poweron [[-q] -{y n}] [-M] -d <i>domain_id</i> poweron [[-q] -{y n}] [-M] -a poweron -h
説明	poweron(8) は、ドメインの電源を投入するコマンドです。 指定したドメイン、またはすべてのドメインに対して電源を投入できます。
ユーザー権限	このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。 platadm, fieldeng すべてのドメインに対して実行できます。 domainadm, domainmgr 管理権限を持つドメインに対して実行できます。 ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。
オプション	以下のオプションがサポートされています。 -a セットアップが完了している、すべてのドメインの電源を投入します。platadm または fieldeng 権限を持つユーザーだけが指定できます。「セットアップが完了しているドメイン」とは、setdcl(8) と setupfru(8) コマンドによって設定が完了しているドメインのことです。 -d <i>domain_id</i> 電源を投入するドメイン ID を指定します。 <i>domain_id</i> はシステム構成によって、0 から 23 までの整数で指定できます。 -h 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。 -M テキストを 1 画面ずつ表示します。more コマンドと同様です。 -n プロンプトに対して自動的に "n" (no) と応答します。 -q プロンプトを含む、標準出力へのメッセージを表示しないようにします。 -y プロンプトに対して自動的に "y" (yes) と応答します。
詳細説明	■ コマンドを実行すると、指定した内容で実行してよいかを確認するためのプロンプトが表示されます。実行する場合は "y"、中断する場合は "n" を入力します。

- poweron(8) コマンドを実行すると、指定されたドメインごとに、以下の形式で、電源の投入結果が表示されます。

Powering on 電源が正常に投入されたことを表します。

Not Powering on エラーが発生し、電源が投入できなかったことを表します。結果とともに、エラーメッセージが表示されます。

- showdomainstatus(8) コマンドを使用すると、システムの電源が投入されているかどうかを確認できます。

使用例

使用例 1 すべてのドメインの電源を投入します。

```
XSCF> poweron -a
DomainIDs to power on:00,01,02,03
Continue? [y|n]:y
00:Powering on
01:Powering on
02:Powering on
03:Powering on
```

Note

This command only issues the instruction to power-on.
The result of the instruction can be checked by the "showlogs power".

使用例 2 ドメイン ID 0 の電源を投入します。

```
XSCF> poweron -d 0
DomainIDs to power on:00
Continue? [y|n]:y
00:Powering on
```

Note

This command only issues the instruction to power-on.
The result of the instruction can be checked by the "showlogs power".

使用例 3 ドメイン ID 0 の電源を投入します。プロンプトには自動的に "y" と応答します。

```
XSCF> poweron -y -d 0
DomainIDs to power on:00
Continue? [y|n]:y
00:Powering on
```

Note

This command only issues the instruction to power-on.
The result of the instruction can be checked by the "showlogs power".
XSCF>

使用例 4 ドメイン ID 1 の電源を投入します。メッセージは非表示にして、プロンプト

には自動的に "y" と応答します。

```
XSCF> poweron -q -y -d 1
```

使用例 5 指定した電源の投入を途中で中止します。

```
XSCF> poweron -d 1
DomainIDs to power on:01
Continue? [y|n]:n
```

使用例 6 指定した電源の投入を途中で中止します。プロンプトには自動的に "n" と応答します。

```
XSCF> poweron -n -d 1
DomainIDs to power on:01
Continue? [y|n]:n
```

使用例 7 指定した電源の投入を途中で中止します。メッセージは非表示にして、プロンプトには自動的に "n" と応答します

```
XSCF> poweron -q -n -d 1
```

終了ステータス

以下の終了値が返されます。

0	正常に終了したことを表します。
>0	エラーが発生したことを表します。

関連項目

poweroff(8), **reset**(8), **showdomainstatus**(8)

poweron(8)



名前	prtfriu - システムおよび PCI ボックスの FRUID データを表示します。
形式	prtfriu [-c] [-l] [-M] [-x] [<i>container</i>] prtfriu -h
説明	<p>prtfriu(8) は、システムから FRUID(Field-Replaceable Unit Identifier) を取得するコマンドです。</p> <p>出力形式はツリー構造で、FRU のパスが各コンテナにエコーされます。コンテナが見つかり、コンテナのデータも同様にツリー構造で出力されます。</p> <p>prtfriu(8) コマンドを引数を指定しないで実行すると、FRU の階層とすべての FRUID コンテナデータが出力されます。prtfriu(8) コマンドを実行すると、画面に出力されます。出力はファイルにリダイレクトできます。</p> <p>注 - ドメインからの FRU 情報は、このコマンドを使用しても取得できません。</p>
ユーザー権限	<p>このコマンドを実行するには、fieldeng 権限が必要です。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>
オプション	<p>以下のオプションがサポートされています。</p> <p>-c コンテナとコンテナデータだけを出力します。このオプションは FRU ツリー階層を出力しません。</p> <p>-h 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。</p> <p>-l FRU ツリー階層だけを出力します。このオプションはコンテナデータを出力しません。</p> <p>-M テキストを 1 画面ずつ表示します。more コマンドと同様です。</p> <p>-x prtfriureg.dtd のシステム識別子 (SYSTEM) をつけて XML 形式で出力します。</p>
オペランド	<p>以下のオペランドがサポートされています。</p> <p><i>container</i> FRU 階層でデータを格納する特定のハードウェアの名前。コンテナの名前かパス / 名前のいずれかが、-l オプションを使用すると表示されます。<i>container</i> オペランドは大文字である必要があります。PCI ボックスの FRU に使用できます。</p>
使用例	<p>使用例 1 FRU ツリー階層を表示します。</p> <pre>XSCF> prtfriu -l ... /frutree</pre>

```

/frutree/chassis (fru)
/frutree/chassis/SYS?Label=SYS
/frutree/chassis/SYS?Label=SYS/led-location (fru)
/frutree/chassis/SYS?Label=SYS/key-location (fru)
/frutree/chassis/SC?Label=SC
/frutree/chassis/SC?Label=SC/system-controller (container)
/frutree/chassis/MB?Label=MB
/frutree/chassis/MB?Label=MB/system-board (container)
/frutree/chassis/MB?Label=MB/system-board/BAT?Label=BAT
/frutree/chassis/MB?Label=MB/system-board/BAT?Label=BAT/battery (fru)
/frutree/chassis/FT0?Label=FT0
/frutree/chassis/FT0?Label=FT0/F0?Label=F0
/frutree/chassis/FT0?Label=FT0/F0?Label=F0/fan (fru)
/frutree/chassis/HDD0?Label=HDD0
/frutree/chassis/HDD0?Label=HDD0/disk (fru)
/frutree/chassis/DVD?Label=DVD
/frutree/chassis/SCC?Label=SCC
/frutree/chassis/SCC?Label=SCC/scc (fru)
/frutree/chassis/PCI0?Label=PCI0
/frutree/chassis/PCI1?Label=PCI1
/frutree/chassis/SCSIBP?Label=SCSIBP
/frutree/chassis/SCSIBP?Label=SCSIBP/system-board (container)
/frutree/chassis/PS0?Label=PS0
/frutree/chassis/PS0?Label=PS0/power-supply (container)
/frutree/chassis/C0?Label=C0
/frutree/chassis/C0?Label=C0/system-board/P0?Label=P0/cpu/B1?Label=B1/
bank/D0?Label=D0/mem-module (container)

```

使用例 2 システムボードの FRU ID データを表示します。

```

XSCF> prtfriu -c system-board
/frutree/chassis/MB?Label=MB/system-board (container)
  SEGMENT: SD
    /ManR
    /ManR/UNIX_Timestamp32: Thu Oct  9 17:45:34 PDT 2003
    /ManR/Fru_Description: ASSY,A42,MOTHERBOARD
    /ManR/Manufacture_Loc: Toronto, Ontario, Canada
    /ManR/Sun_Part_No: 5016344
    /ManR/Sun_Serial_No: 008778
    /ManR/Vendor_Name: Celestica
    /ManR/Initial_HW_Dash_Level: 08
    /ManR/Initial_HW_Rev_Level: 50
    /ManR/Fru_Shortname: A42_MB
    /SpecPartNo: 885-0060-10

```

使用例 3 システムボードの FRU ツリー階層を表示します。

```

XSCF> prtfriu -l system-board
/frutree/chassis/MB?Label=MB/system-board (container)

```

使用例 4 電源ユニットの FRU ID データを表示します。

```
XSCF> prtfriu -l power-supply  
/frutree/chassis/PS0?Label=PS0/power-supply (container)
```

使用例 5 メモリモジュールの FRU ID データを表示します。

```
XSCF> prtfriu -l mem-module  
/frutree/chassis/C0?Label=C0/system-board/P0?Label=P0/cpu/B0?Label=B0/  
bank/D0?Label=D0/mem-module (container)
```

終了ステータス 以下の終了値が返されます。

0 正常に終了したことを表します。
>0 エラーが発生したことを表します。

関連項目 [ioxadm\(8\)](#)

prtfu(8)



名前	rebootxscf - XSCF をリセットします。
形式	rebootxscf [[-q] -{y n}] rebootxscf -h
説明	rebootxscf(8) は、XSCF をリセットするためのコマンドです。 XSCF ユニットが二重化構成となっている場合は、アクティブとスタンバイ両方の XSCF がリセットされます。
ユーザー権限	このコマンドを実行するには、platadm または fieldeng 権限が必要です。 ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。
オプション	以下のオプションがサポートされています。 -h 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。 -n プロンプトに対して自動的に "n" (no) と応答します。 -q プロンプトを含む、標準出力へのメッセージを表示しないようにします。 -y プロンプトに対して自動的に "y" (yes) と応答します。
詳細説明	コマンドを実行すると、telnet や ssh 等の XSCF への接続が切断されます。自動的に XSCF をリセットする setdate(8) コマンドを使用して、途中でリセットをキャンセルした場合、本コマンドで XSCF をリセットしても、設定した内容は XSCF に反映されません。
使用例	使用例 1 XSCF をリセットします。 XSCF> rebootxscf The XSCF will be reset. Continue? [y n]:y 使用例 2 XSCF をリセットします。プロンプトには自動的に "y" と応答します。 XSCF> rebootxscf -y The XSCF will be reset. Continue? [y n]:y 使用例 3 XSCF をリセットします。メッセージは非表示にして、プロンプトには自動的に "y" と応答します。 XSCF> rebootxscf -q -y

使用例 4 XSCF のリセットを途中で中止します。

```
XSCF> rebootxscf  
The XSCF will be reset. Continue? [y|n]:n  
XSCF>
```

終了ステータス

以下の終了値が返されます。

0 正常に終了したことを表します。
>0 エラーが発生したことを表します。

関連項目

applynetwork (8), **setdate (8)**, **sethttps (8)**, **setssh (8)**

名前	replacefru - FRU(Field Replaceable Unit) を交換します。
形式	replacefru replacefru -h
説明	<p>replacefru(8) は、FRU を交換するコマンドです。</p> <p>FRU の交換に必要な FRU の選択、確認、交換などを、メニュー形式によって、対話的に行うことができます。</p> <p>replacefru(8) コマンドによって、以下の FRU を交換できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ CPU / メモリボードユニット (CMU; CPU Memory Board Unit) ■ I/O ユニット (IOU; I/O Unit) ■ ファンユニット (FAN; FAN Unit) ■ 電源ユニット (PSU; Power Supply Unit) ■ XSCF ユニット (XSCFU; eXtended System Control Facility Unit)
ユーザー権限	<p>このコマンドを実行するには、<code>fieldeng</code> 権限が必要です。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、<code>setprivileges(8)</code> コマンドを参照してください。</p>
オプション	<p>以下のオプションがサポートされています。</p> <p><code>-h</code> 使用方法を表示します。</p>
終了ステータス	<p>以下の終了値が返されます。</p> <p>0 正常に終了したことを表します。</p> <p>>0 エラーが発生したことを表します。</p>
関連項目	addboard (8) , addfru (8) , deleteboard (8) , deletefru (8) , setupfru (8) , showdcl (8) , showdomainstatus (8) , showfru (8) , showhardconf (8) , testsb (8) , unlockmaintenance (8)

replacefru(8)



名前	reset - 指定したドメインをリセットします。
形式	reset [[-q] -{y n}] -d <i>domain_id</i> <i>level</i> reset -h
説明	<p>注 – reset(8) コマンドはシステムを強制的にリセットするため、ディスクなどの故障を引き起こす可能性があります。オペレーティングシステムがハングアップした場合のリカバリなどに限定して使用してください。</p> <p>reset(8) は、指定したドメインをリセットするコマンドです。</p> <p>リセット方法として、以下の3種類が指定できます。</p> <p>por ドメインのシステムをリセットします。</p> <p>panic ドメインのオペレーティングシステムにパニックを指示します。電源の切断中やシャットダウン中は無視されます。</p> <p>xir ドメインの CPU をリセットします。</p>
ユーザー権限	<p>このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。</p> <p>platadm, fieldeng すべてのドメインに対して実行できます。</p> <p>domainadm, domainmgr 管理権限を持つドメインに対して実行できます。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>
オプション	<p>以下のオプションがサポートされています。</p> <p>-d <i>domain_id</i> リセットするドメイン ID を1つだけ指定します。<i>domain_id</i> はシステム構成によって、0 から 23 までの整数で指定できます。</p> <p>-h 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。</p> <p>-n プロンプトに対して自動的に "n" (no) と応答します。</p> <p>-q プロンプトを含む、標準出力へのメッセージを表示しないようにします。</p> <p>-y プロンプトに対して自動的に "y" (yes) と応答します。</p>

オペランド

以下のオペランドがサポートされています。

<i>level</i>	リセット方法を指定します。以下のいずれかを指定できます。省略できません。
<code>por</code>	ドメインのシステムをリセットします。
<code>panic</code>	ドメインのオペレーティングシステムにパニックを指示します。
<code>xir</code>	ドメインの CPU をリセットします。

詳細説明

- コマンドを実行すると、指定した内容で実行してよいかを確認するためのプロンプトが表示されます。実行する場合は "y"、中断する場合は "n" を入力します。
- `showdomainstatus(8)` コマンドを使用すると、リセット指示後の現在のドメインの状態を確認できます。
- 以下の状態で `reset(8)` コマンドを実行すると、オペレーティングシステムが起動される前に処理が停止します。
 - オペレーターパネルのモードスイッチが Service モードの場合
 - `setdomainmode(8)` コマンドで Auto boot 機能が無効となっている場合

使用例

使用例 1 ドメイン ID 0 にパニックを発生させます。

```
XSCF> reset -d 0 panic
DomainID to panic:00
Continue? [y|n]:y
00:Panicked
```

Note

This command only issues the instruction to reset.
The result of the instruction can be checked by the "showlogs power".

使用例 2 ドメイン ID 0 の CPU をリセットします。プロンプトには自動的に "y" と応答します。

```
XSCF> reset -y -d 0 xir
DomainID to reset:00
Continue? [y|n]:y
00:Reset
```

Note

This command only issues the instruction to reset.
The result of the instruction can be checked by the "showlogs power".

使用例 3 ただちに、ドメイン ID 0 をリセットします。メッセージは非表示にして、プロンプトには自動的に "y" と応答します。

```
XSCF> reset -q -y -d 0 por
```

使用例 4 実行した `reset(8)` コマンドを途中で中止します。

```
XSCF> reset -d 0 panic  
DomainID to panic:00  
Continue? [y|n]:n
```

終了ステータス 以下の終了値が返されます。

0 正常に終了したことを表します。
>0 エラーが発生したことを表します。

関連項目 `poweroff(8)`, `poweron(8)`, `setdomainmode(8)`, `showdomainstatus(8)`

reset(8)



名前	resetdateoffset - XSCF とドメイン間の時刻の差分をリセットします。
形式	resetdateoffset resetdateoffset -h
説明	<p>resetdateoffset(8) は、XSCF に保存されている XSCF とドメイン間の時刻の差分をリセットするコマンドです。</p> <p>通常、ドメインの時刻は XSCF の時刻と同期しています。このとき、ドメインのオペレーティングシステムに用意されている date(1M) コマンドなどでドメインの時刻を変更すると、XSCF の時刻と変更されたドメインの時刻との差分が XSCF 内に保存されます。保存された時刻の差分はドメインをリブートしたり、rebootxscf(8) コマンドなどで XSCF をリセットしたりした場合でも保持されているため、XSCF とドメイン間の時刻の差分は保たれたままとなります。</p> <p>resetdateoffset(8) コマンドは、XSCF に保存されたすべてのドメインに対する時刻の差分をリセットします。これにより、起動後のドメインの時刻は、XSCF と同じ時刻に設定されます。</p>
ユーザー権限	<p>このコマンドを実行するには、platadm または fieldeng 権限が必要です。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>
オプション	<p>以下のオプションがサポートされています。</p> <p>-h 使用方法を表示します。</p>
詳細説明	resetdateoffset(8) コマンドは、システムの電源が切断された状態で実行する必要があります。
使用例	<p>使用例 1 XSCF とドメイン間の時刻の差分をリセットします。</p> <p> XSCF> resetdateoffset</p>
終了ステータス	<p>以下の終了値が返されます。</p> <p>0 正常に終了したことを表します。</p> <p>>0 エラーが発生したことを表します。</p>

resetdateoffset(8)



名前	sendbreak - 指定したドメインにブレイク信号を送ります。
形式	<pre>sendbreak -d domain_id</pre> <pre>sendbreak [-q] -{y n}] -d domain_id</pre> <pre>sendbreak -h</pre>
説明	<p>sendbreak(8) は、指定したドメインにブレイク信号を送るコマンドです。</p> <p>ドメインコンソールから、ドメイン上のオペレーティングシステムに対してブレイク信号を送ると、オペレーティングシステムから OpenBoot PROM へ制御が移行され、OpenBoot PROM 用のプロンプト "ok>" が表示されます。</p>
ユーザー権限	<p>このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。</p> <p>platadm すべてのドメインに対して実行できます。</p> <p>domainadm 管理権限を持つドメインに対して実行できます。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>
オプション	<p>以下のオプションがサポートされています。</p> <p>-d <i>domain_id</i> ブレイク信号を送るドメイン ID を指定します。 <i>domain_id</i> はシステム構成によって、0 から 23 までの整数で 1 つだけ指定できます。</p> <p>-h 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。</p> <p>-n プロンプトに対して自動的に "n" (no) と応答します。</p> <p>-q プロンプトを含む、標準出力へのメッセージを表示しないようにします。</p> <p>-y プロンプトに対して自動的に "y" (yes) と応答します。</p>
終了ステータス	<p>以下の終了値が返されます。</p> <p>0 正常に終了したことを表します。</p> <p>>0 エラーが発生したことを表します。</p>
関連項目	console (8), showconsolepath (8)

sendbreak(8)



- showaltitude(8) コマンドを実行すると、現在の設定内容が表示されます。

使用例

使用例 1 本体装置の高度を 1000m に設定します。

```
XSCF> setaltitude -s altitude=1000
1000m
```

使用例 2 本体装置の高度を 200m に設定します。指定した値は 100m 単位以下は切り上げられます。

```
XSCF> setaltitude -s altitude=157
200m
```

使用例 3 ミッドレンジサーバで本体装置の高度を 1000m に設定します。

```
XSCF> setaltitude -s altitude=1000
1000m
Filter is installed.
```

使用例 4 ミッドレンジサーバでエアフィルターを搭載されていないとします。

```
XSCF> setaltitude -s filter=uninstalled
1000m
```

終了ステータス

以下の終了値が返されます。

0 正常に終了したことを表します。
>0 エラーが発生したことを表します。

関連項目

showaltitude(8)

名前	setarchiving - ログのアーカイブ機能を設定します。
形式	<p>setarchiving [-k <i>host-key</i>] [-l <i>audit-limit, non-audit-limit</i>] [-p <i>password</i> -r] [-t <i>user@host:directory</i>] [-v] [-y -n]</p> <p>setarchiving enable disable</p> <p>setarchiving -h</p>
説明	<p>setarchiving(8) は、ログのアーカイブ機能を設定するコマンドです。</p> <p>サービスプロセッサ上の固定記憶領域は限られています。ログによっては、古いログの上書きまたは削除が必要になるほど肥大化する場合があります。ログのアーカイブ機能を使用すると、ログデータを自動的にリモートホストにアーカイブするようにサービスプロセッサを設定できます。</p> <p>注 - ログのアーカイブ機能を有効にする前に、アーカイブホストを正しく設定する必要があります。指定したアーカイブホストが存在しない場合など、設定が正しくないときにアーカイブを有効にしようとすると、エラーが表示されます。また、アーカイブが有効になっているときに、不正な設定変更をしようとすると同様にエラーとなります。</p> <p>注 - setarchiving(8) コマンドは最低でも 1 つのオプションまたはオペランドを指定する必要があります。</p>
ユーザー権限	<p>このコマンドを実行するには、platadm 権限が必要です。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>
オプション	<p>以下のオプションがサポートされています。</p> <p>-h 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。</p>

-k *host-key*

XSCF がホストの ID を確認するために使用する公開キーを設定します。*host-key* には以下のいずれかを指定できます。

none

アーカイブホストの認証に公開ホストキーを使用しません。アーカイブホストの公開ホストキーがすでに設定されている場合は、そのキーが削除されます。

download

SSH プロトコルによってアーカイブホストから公開ホストキーをダウンロードします。*-t* オプションと一緒に指定して *setarchiving(8)* コマンドを実行すると、*-t* オプションで指定したホストからキーがダウンロードされます。*-t* オプションと一緒に指定しない場合は、現在のアーカイブホストからキーがダウンロードされます。ダウンロード後、公開ホストキーの md5 フィンガープリントが表示され、続行するホストの ID の確認が求められます。キーを受け入れると、そのキーは保存され、キーを拒否すると、*setarchiving(8)* コマンドは設定を変更せずに終了します。

public-key

指定した公開キーは保存され、サーバ認証に使用されます。*host-key* 引数は、キータイプで始まる、アーカイブホストの完全な公開ホストキーでなければなりません。

注 - *public-key* は引用符で囲む必要があります。

- l *audit-limit,non-audit-limit*** ログのアーカイブの容量制限をメガバイトで設定します。このオプションの引数には2つの値があり、カンマ(,)で区切って指定します。
- audit-limit* の値には、監査ログに関するアーカイブの容量制限を指定します。0 (ゼロ)、*unlimited*、または500から50000までの整数で指定できます。-1 オプションを指定しない場合は、監査ログに関するアーカイブの容量制限は無制限となります。
- non-audit-limit* の値には、その他のすべてのログに関する、アーカイブの容量制限を指定します。500から50000までの整数で指定できます。-1 オプションを指定しない場合は、*non-audit-limit* はシステムに依存した値となります。**showarchiving(8)** コマンドを使用して現在の値を確認してください。
- どちらかの引数に無効な値を指定した場合は、エラーとなります。
- n** プロンプトに対して自動的に "n" (no) と応答します。
- p *password*** SSH ログインに使用されるパスワードを設定します。**-p** オプションは、スクリプト処理を容易にするために提供されています。パスワードを対話的に変更するためには、**-r** オプションを使用します。
- r** SSH ログインに使用されるパスワードを読み取ります。**setarchiving(8)** コマンドを実行すると、プロンプトが表示され、新しいパスワードが読み取られませんが、画面にはエコーされません。
- t *user@host:directory*** アーカイブの対象を設定します。*user* には、アーカイブホストへのSSH ログイン用のユーザー名を指定します。*host* には、アーカイブホストのホスト名またはIPアドレスを指定します。*directory* には、アーカイブの保存先となるアーカイブホスト上のディレクトリを指定します。*directory* はチルド (~) で始める必要があります。
- v** 詳細な情報を出力します。**-k download** オプションと一緒に指定すると、ダウンロードされた公開キーがそのmd5フィンガープリントとともに表示されます。
- y** プロンプトに対して自動的に "y" (yes) と応答します。

オペランド	<p>以下のオペランドがサポートされています。</p> <p>enable ログのアーカイブ機能を有効にします。一緒に指定できるオプションはありません。</p> <p>disable ログのアーカイブ機能を無効にします。一緒に指定できるオプションはありません。</p>
使用例	<p>使用例 1 アーカイブの対象とパスワードを設定します。</p> <pre>XSCF> setarchiving -t jsmith@somehost.company.com:/home/jsmith/ logs -r Enter ssh password for jsmith@somehost.company.com: []</pre> <p>使用例 2 公開ホストキーを設定します。</p> <pre>XSCF> setarchiving -k download Downloading public host key from somehost.company.com... Fingerprint: c3:75:f9:97:7d:dc:le:le:62:06:c1:6f:87:bc:e8:0d Accept this public key (yes no): yes</pre> <p>使用例 3 アーカイブの容量制限を設定します。</p> <pre>XSCF> setarchiving -l 10000,10000</pre> <p>使用例 4 アーカイブ機能を有効にします。</p> <pre>XSCF> setarchiving enable Testing the archiving configuration... Logs will be archived to somehost.company.com.</pre>
終了ステータス	<p>以下の終了値が返されます。</p> <p>0 正常に終了したことを表します。設定がアップデートされたことを表します。</p> <p>>0 エラーが発生したことを表します。</p>
関連項目	<p>showarchiving (8)</p>

名前	setaudit - システムの監査機能を管理します。
形式	<p>setaudit enable disable archive delete</p> <p>setaudit [-p count suspend] [-m <i>mailaddr</i>] [-a <i>users</i>=enable disable default] [-c <i>classes</i>= {enable disable}]... [-e <i>events</i>=enable disable]... [-g {enable disable}] [-t <i>percents</i>]</p> <p>setaudit -h</p>
説明	<p>setaudit(8) は、システムリソースの使用に関するデータの収集を管理するコマンドです。</p> <p>監査データには、セキュリティに関連するシステムイベントのレコードが含まれています。このデータは、システムで実行されたアクションに対する責任の割り当てに使用できます。監査では、指定のイベントが発生したときにレコードが生成されます。監査レコードを生成するイベントは以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ システムの起動とシャットダウン ■ ログインとログアウト ■ 認証のアクション ■ 管理のアクション
ユーザー権限	<p>このコマンドを実行するには、auditadm 権限が必要です。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>
オプション	<p>以下のオプションがサポートされています。</p> <p>-a <i>users</i>=enable disable default 指定されたユーザーの監査レコード生成ポリシーを設定します。<i>users</i> は、有効なユーザー名のカンマ区切りリストです。</p> <p>enable または disable にすると、ユーザーの監査レコード生成はそれぞれオンまたはオフになります。この設定によって、指定されたユーザーのグローバルポリシーは無効になります。</p> <p>default に設定すると、ユーザーのポリシーはグローバルポリシーに従うように設定されます。ユーザーのグローバル監査レコードポリシーを確認する場合は、"showaudit -g" を使用してください。</p>

`-c classes=enable|disable`

指定された監査クラスの監査レコード生成ポリシーを変更します。`classes` は、監査クラスのカンマ区切りリストです。クラスは数値または名前によって指定できます。`ACS_` プレフィックスは省略可能です。たとえば、監査に関連するイベントのクラスは、`ACS_AUDIT`、`AUDIT`、または `16` と表現できます。

有効なクラスは以下のとおりです。

`all`

すべてのクラスを意味します。

`ACS_SYSTEM(1)`

システムに関連するイベント。

`ACS_WRITE(2)`

状態を変更できるコマンド。

`ACS_READ(4)`

現在の状態を読み出すコマンド。

`ACS_LOGIN(8)`

ログインに関連するイベント。

`ACS_AUDIT(16)`

監査に関連するイベント。

`ACS_DOMAIN(32)`

ドメイン管理に関連するイベント。

`ACS_USER(64)`

ユーザー管理に関連するイベント。

`ACS_PLATFORM(128)`

プラットフォーム管理に関連するイベント。

`ACS_MODES(256)`

モードに関連するイベント。

このオプションは複数指定できます。複数指定すると、リストの順序で `-e` オプションと一緒に処理されます。`égóþó1` を参照してください。

(続き)

`enable` または `disable` にすると、クラスの監査レコード生成はそれぞれオンまたはオフになります。この設定によって、グローバルポリシーは無効になります。`default` に設定すると、ユーザーのポリシーはグローバルポリシーに従うように設定されます。ユーザーのグローバル監査レコードポリシーを確認する場合は、`"showaudit -g"` を使用してください。

-e <i>events</i> =enable disable	<p>指定された監査イベントの監査レコード生成ポリシーを変更します。<i>events</i> は、監査イベントのカンマ区切りリストです。イベントは数値または名前によって指定できます。AEV_ プレフィックスは省略可能です。たとえば、SSH ログインのイベントは、AEV_LOGIN_SSH、LOGIN_SSH、または 0 と表現できます。</p> <p>有効なイベントのリストについては、<code>showaudit -e all</code> を参照してください。</p> <p>このオプションは複数指定できます。複数指定すると、リストの順序で <code>-c</code> オプションと一緒に処理されます。égópó.3 を参照してください。</p> <p>enable または disable にすると、イベントの監査レコード生成はそれぞれオンまたはオフになります。この設定によって、グローバルポリシーは無効になります。default に設定すると、ユーザーのポリシーはグローバルポリシーに従うように設定されます。ユーザーのグローバル監査レコードポリシーを確認する場合は、"<code>showaudit -g</code>" を使用してください。</p>
-g enable disable	<p>ユーザーのグローバル監査レコード生成ポリシーを設定します。</p> <p>disable に設定した場合は、すべてのユーザーアカウントに帰属できる監査レコードが生成されません。これらの設定は、<code>-a</code> オプションによって個々のユーザーごとに無効になる場合があります。</p>
-h	<p>使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。</p>
-m <i>mailaddr</i>	<p>ローカルの監査領域の使用量がしきい値に達した場合に送信される電子メールのメールアドレスを設定します (<code>-t</code> オプションを参照)。電子メールアドレスは、有効な形式の電子メールアドレス (<code>user@company.com</code>) である必要があります。<i>mailaddr</i> に none を指定すると、電子メール通知をオフにします。</p>

-p suspend count	<p>監査トレイルが全容量に達した場合に従うポリシーを設定します。有効な値は以下のとおりです。</p> <p>suspend 空き領域が確保されてレコードの書き込みが可能になるまで、またはポリシーが count に変更されるまで、監査レコードに書き込もうとするプロセスはすべて一時停止します。</p> <p>count 新たな監査レコードは削除されます。また、削除されるレコードの数がカウントされます。</p>
-t <i>percents</i>	<p>ローカルの領域の使用量に関して警告を発行するしきい値を設定します。<i>percents</i> は、使用済みの領域のパーセンテージを示すカンマ区切りリストです。このリストには最大2つの値を設定できます。たとえば、50、75 という値を設定すると、監査レコードに使用できる領域の消費率がそれぞれ50%、75% に達したときに警告が発行されます。デフォルトは80%です。</p> <p>警告は、コンソールにメッセージとして発行されます。また、オプションで、電子メールを使用して管理者に警告を発行することもできます。"-m <i>mailaddr</i>" を参照してください。</p>
オペランド	<p>以下のオペランドがサポートされています。</p> <p>archive 現在の監査トレイルをアーカイブするようにログのアーカイブ機構に通知します。</p> <p>delete セカンダリパーティションにあるローカルの監査トレイルの一部を削除します。この操作は、ローカルの監査トレイルが全容量に達した場合に、新たな監査レコード用に領域を空けるために使用できます。セカンダリパーティションの詳細については、『SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 サーバ アドミニストレーションガイド』を参照してください。</p> <p>disable 監査トレイルへの監査レコードの書き込みをオフにします。その後、現在の監査トレイルをアーカイブするようにログのアーカイブ機構に通知します。</p> <p>enable 監査トレイルへの監査レコードの書き込みをオンにします。</p>

- 使用例**
- 使用例 1** 名前によりクラスを変更します。ログインおよび監査に関連する監査クラスを無効にして、リードに関連する監査クラスを有効にします。
- ```
XSCF> setaudit -c LOGIN,AUDIT=disable -c ACS_READ=enable
```
- 使用例 2** 番号によりクラスを変更します。クラス 8 (ログイン) および 16 (監査) を無効にして、1 (システム) を有効にします。
- ```
XSCF> setaudit -c 8,16=disable -c 1=enable
```
- 使用例 3** クラスを変更してイベントを有効にします。イベント 64 (ユーザー) だけを無効にして、クラス 1 (システム) を有効にします。
- ```
XSCF> setaudit -c 1=enable -e 64=disable
```
- 使用例 4** 監査を有効にします。監査トレイルのためのレコードの書き込みを有効にします。
- ```
XSCF> setaudit enable
```
- 使用例 5** 警告を有効にします。容量が 50% および 75% に達した場合に警告を送ります。
- ```
XSCF> setaudit -t 50,75
```

**終了ステータス** 以下の終了値が返されます。

- 0 正常に終了したことを表します。
- >0 エラーが発生したことを表します。

**関連項目** [showaudit\(8\)](#)

setaudit(8)



|         |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前      | setautologout - XSCF シェルのセッションタイムアウト時間を設定します。                                                                                                                                                                         |
| 形式      | <b>setautologout</b> -s <i>timeout</i><br><b>setautologout</b> -h                                                                                                                                                     |
| 説明      | setautologout(8) は、XSCF シェルのセッションタイムアウト時間を設定するコマンドです。<br><br>デフォルトのタイムアウト時間は 10 分です。                                                                                                                                  |
| ユーザー権限  | このコマンドを実行するには、platadm または fieldeng 権限が必要です。<br><br>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。                                                                                                                     |
| オプション   | 以下のオプションがサポートされています。<br><br>-h                    使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。<br><br>-s <i>timeout</i> XSCF シェルのセッションタイムアウト時間を指定します。<br><i>timeout</i> にはタイムアウトする時間を分単位で指定します。1 から 255 までの整数で指定できます。 |
| 詳細説明    | 設定されたセッションタイムアウト時間は、次のログイン以降で有効になります。                                                                                                                                                                                 |
| 使用例     | <b>使用例 1</b> XSCF シェルのセッションタイムアウト時間を 30 分に設定します。<br><br>XSCF> <b>setautologout -s 30</b><br>30min                                                                                                                     |
| 終了ステータス | 以下の終了値が返されます。<br><br>0                    正常に終了したことを表します。<br>>0                   エラーが発生したことを表します。                                                                                                                    |
| 関連項目    | <b>showautologout</b> (8)                                                                                                                                                                                             |

setautologout(8)



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前     | setcod - ドメインで使用されるキャパシティオンデマンド (COD; Capacity on Demand) リソースを設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 形式     | <p><b>setcod</b></p> <p><b>setcod</b> [-v]</p> <p><b>setcod</b> [[-q] -{y n}] [-v] <i>headroom</i></p> <p><b>setcod</b> [-v] -d <i>domain_id</i> [<i>proc-rtus</i>]</p> <p><b>setcod</b> -h</p>                                                                                                                                                                                                                                           |
| 説明     | <p>setcod(8) は、ドメインで使用される COD リソースを設定するコマンドです。</p> <p>ドメイン上の COD ボードを利用するためには、ライセンスキーをインストールする必要があります (詳細は addcodlicense(8) コマンドを参照)。また、setcod(8) コマンドではヘッドルームを有効にしたり、ドメインに対してライセンスを予約したりできます。</p> <p><i>domain_id</i> を指定しない場合は、コマンドプロンプトに現在の値が角カッコ ([ ]) で囲まれて表示されます。オペランドの値を指定しない場合、現在の値が保持されます。</p>                                                                                                                                   |
| ユーザー権限 | <p>このコマンドを実行するには、platadm 権限が必要です。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| オプション  | <p>以下のオプションがサポートされています。</p> <p>-d <i>domain_id</i>      ドメイン ID を指定します。<i>domain_id</i> はシステム構成によって、0 から 23 までの整数で指定できます。</p> <p>-h                    使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。</p> <p>-n                    プロンプトに対して自動的に "n" (no) と応答します。</p> <p>-q                    プロンプトを含む、標準出力へのメッセージを表示しないようにします。</p> <p>-v                    詳細な情報を表示します。</p> <p>-y                    プロンプトに対して自動的に "y" (yes) と応答します。</p> |

## オペランド

以下のオペランドがサポートされています。

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <i>headroom</i>  | 有効にするヘッドルーム (プロセッサ) の数を指定します。最大値は 4 です。                                      |
| <i>proc-rtus</i> | ドメイン用に予約される Right-To-Use (RTU) ライセンスの数を指定します。各 CPU に対して 1 つの RTU ライセンスが必要です。 |

## 詳細説明

- オプションを何も指定しないで `setcod(8)` コマンドを実行すると、COD に関して、使用する COD ヘッドルームの数、およびドメイン用に予約する COD RTU ライセンスの数を指定するように求められます。COD 情報を入力するように求められるプロンプトには、許容される最大値が丸カッコ ( ) の中に、デフォルトの値が角カッコ [ ] の中にそれぞれ表示されます。
- `setcod(8)` コマンドは、COD ヘッドルーム (必要に応じて使用するプロセッサ) を有効にします。ドメイン用に予約する COD RTU ライセンスの数を指定する場合には、`-d domain_id` オプションを使用します。

## 使用例

**使用例 1** COD CPU ヘッドルームの数、およびドメイン用に予約する COD RTU ライセンスの数を設定します。

```
XSCF> setcod
```

```
PROC RTUs installed: 0
PROC Headroom Quantity (0 to disable, 4 MAX) [0]: 1
WARNING:Using headroom requires you to install license key(s) within 30
days. Do you agree? [y|n]: y
PROC RTUs reserved for domain 0 (1 MAX) [0]:
PROC RTUs reserved for domain 1 (0 MAX) [0]:
PROC RTUs reserved for domain 2 (0 MAX) [0]:
PROC RTUs reserved for domain 3 (0 MAX) [0]:
PROC RTUs reserved for domain 4 (0 MAX) [0]:
PROC RTUs reserved for domain 5 (0 MAX) [0]:
PROC RTUs reserved for domain 6 (0 MAX) [0]:
PROC RTUs reserved for domain 7 (0 MAX) [0]:
PROC RTUs reserved for domain 8 (0 MAX) [0]:
PROC RTUs reserved for domain 9 (0 MAX) [0]:
PROC RTUs reserved for domain 10 (0 MAX) [0]:
PROC RTUs reserved for domain 11 (0 MAX) [0]:
PROC RTUs reserved for domain 12 (0 MAX) [0]:
PROC RTUs reserved for domain 13 (0 MAX) [0]:
PROC RTUs reserved for domain 14 (0 MAX) [0]:
PROC RTUs reserved for domain 15 (0 MAX) [0]:
```

**使用例 2** COD ヘッドルーム CPU を 3 に設定します。

```
XSCF> setcod 3
```

```
WARNING: Using headroom requires you to install license key(s) within 30
days. Do you agree? [y|n]: y
```

このコマンドが完了すると、以下のようなメッセージが XSCF コンソールに表示されます。

```
codd 15:51:36: COD PROC Headroom changed to 3
```

**使用例 3** COD ヘッドルーム CPU を 0 に設定します。

```
XSCF> setcod 0
```

#### 終了ステータス

以下の終了値が返されます。

0 正常に終了したことを表します。

>0 エラーが発生したことを表します。

#### 関連項目

**addcodlicense (8)**, **showcod (8)**

setcod(8)



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前     | setdate - XSCF の時計の日付、時刻を設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 形式     | <b>setdate</b> [ [-q] -{y n}] [-u] -s <i>date</i><br><b>setdate</b> -h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 説明     | <p>setdate(8) は、XSCF の時計の日付、時刻を設定するコマンドです。</p> <p>日付、時刻を設定する場合に地方時で指定したときは、協定世界時 (UTC; Coordinated Universal Time) に変換されてから設定されます。</p> <p>コマンド実行後は、XSCF が自動的にリセットされます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ユーザー権限 | <p>このコマンドを実行するには、<code>platadm</code> または <code>fieldeng</code> 権限が必要です。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、<code>setprivileges(8)</code> コマンドを参照してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| オプション  | <p>以下のオプションがサポートされています。</p> <p>-h                    使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。</p> <p>-n                    プロンプトに対して自動的に "n" (no) と応答します。</p> <p>-q                    プロンプトを含む、標準出力へのメッセージを表示しないようにします。</p> <p>-s <i>date</i>              日付、時刻を設定します。<i>date</i> は、以下のどちらかの形式で指定できます。</p> <p style="padding-left: 40px;">YYYY.MM.DD-hh:mm:ss              " 世紀年 . 月 . 日 - 時 (24 時制) : 分 : 秒 "</p> <p style="padding-left: 40px;">MMDDhhmmYYYY.ss                " 月日時 (24 時制) 分世紀年 . 秒 "</p> <p>-u                    時刻を UTC で指定します。省略した場合は地方時となります。</p> <p>-y                    プロンプトに対して自動的に "y" (yes) と応答します。</p> |
| 詳細説明   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ コマンドを実行すると、指定した内容で実行してよいかを確認するためのプロンプトが表示されます。実行する場合は "y"、中断する場合は "n" を入力します。</li> <li>■ XSCF ユニットが二重化構成の場合、スタンバイ側の XSCF にも自動的に設定が反映されます。スタンバイ側の XSCF が故障しているときはエラーとなり、アクティブ側の XSCF にだけ設定が反映されます。</li> <li>■ XSCF を NTP サーバとしている場合は、XSCF の時刻を変更後、ドメインの時刻を同期させる必要があります。以下のどちらかの操作を行うと、時刻がドメインに反映されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ドメイン上で <code>ntpdate(1M)</code> コマンドを実行する</li> <li>■ ドメインをリブートする</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                |

- setdate(8) コマンドは、システムの電源が切断されている状態で実行する必要があります。
- XSCF に対して NTP サーバが設定されている場合は、setdate(8) コマンド設定した時刻は無効になります。XSCF に NTP サーバが設定されているかどうかは、showntp(8) コマンドで確認できます。
- showdate(8) コマンドを使用すると、現在設定されている XSCF の日付、時刻が確認できます。

## 使用例

**使用例 1** 現在の時刻を地方時 (JST) で「2006 年 1 月 27 日 16 時 59 分 00 秒」に設定します。

```
XSCF> setdate -s 012716592006.00
Fri Jan 27 16:59:00 JST 2006
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y
Fri Jan 27 16:59:00 JST 2006
XSCF>
(以降、リセット処理が継続されます。)
```

**使用例 2** 現在の時刻を UTC で「2006 年 1 月 27 日 7 時 59 分 00 秒」に設定します。

```
XSCF> setdate -u -s 012707592006.00
Fri Jan 27 07:59:00 UTC 2006
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y
Fri Jan 27 07:59:00 UTC 2006
XSCF>
(以降、リセット処理が継続されます。)
```

**使用例 3** 現在の時刻を地方時 (JST) で「2006 年 1 月 27 日 16 時 59 分 00 秒」に設定します。プロンプトには自動的に "y" と応答します。

```
XSCF> setdate -y -s 012716592006.00
Fri Jan 27 16:59:00 JST 2006
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y
Fri Jan 27 16:59:00 JST 2006
XSCF>
(以降、リセット処理が継続されます。)
```

**使用例 4** 現在の時刻を地方時 (JST) で「2006 年 1 月 27 日 16 時 59 分 00 秒」に設定します。メッセージは非表示にして、プロンプトには自動的に "y" と応答します。

```
XSCF> setdate -q -y -s 012716592006.00
XSCF>
(以降、リセット処理が継続されます。)
```

## 終了ステータス

以下の終了値が返されます。

- 0 正常に終了したことを表します。
- >0 エラーが発生したことを表します。

関連項目 | [setntp\(8\)](#), [settimezone\(8\)](#), [showdate\(8\)](#), [showntp\(8\)](#), [showtimezone\(8\)](#)

setdate(8)



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前 | setdcl - ドメイン構成情報 (DCL; Domain Component List) を設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 形式 | <pre>setdcl -d domain_id -s policy=value setdcl -d domain_id -s option=value lsb [ lsb...] setdcl -d domain_id -a lsb=xsb [ lsb=xsb...] setdcl -d domain_id -r lsb [ lsb...] setdcl -h</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 説明 | <p>setdcl(8) は、ドメイン構成情報 (DCL) を設定するコマンドです。</p> <p>DCL とは、ドメインやドメインを構成する論理システムボード (LSB; Logical System Board) に設定できるハードウェアリソース情報です。</p> <p>LSB とは、ドメインのオペレーティングシステムで認識されるボードの単位です。ドメインごとに最大 16 枚まで登録でき、00 から 15 までの整数で表されます。</p> <p>システムボード (XSB; eXtended System Board) とは、物理システムボード (PSB; Physical System Board) を分割してシステム上で使用できる単位に構成しなおしたボードのことです。XSB は PSB 番号と PSB を分割したときの分割番号を組み合わせで <math>x-y</math> (<math>x</math> は 00 から 15 までの整数、<math>y</math> は 0 から 3 までの整数) で表されます。</p> <p>setdcl(8) コマンドは、XSB を、ドメイン上のオペレーティングシステムで認識できる LSB に対応させたり、LSB に対応させた XSB 上のハードウェアリソースを、ドメイン上のオペレーティングシステムで使用させたりするための設定を行います。</p> <p>setdcl(8) コマンドでは、DCL 内の、以下の情報を設定できます。</p> <p>ドメインに対する設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ハードウェア初期診断で異常が検出された場合の縮退範囲 (policy)</li> </ul> <p>LSB に対する設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ LSB に対応させる XSB 番号 (lsb, xsb)<br/>LSB に対応させる XSB 番号を指定します。</li> <li>■ LSB に搭載されているメモリの使用 (no-mem)<br/>LSB に搭載されているメモリを、ドメイン上のオペレーティングシステムで使用させるかどうか設定できます。</li> <li>■ LSB に搭載されている入出力デバイスの使用 (no-io)<br/>LSB に搭載されている PCI カードなどの入出力デバイスを、ドメイン上のオペレーティングシステムで使用させるかどうか設定できます。</li> <li>■ LSB をフローティングボードとするための優先度 (float)</li> </ul> |

指定した LSB を優先してフローティングボードとするかどうかを設定できます。フローティングボードとは、ドメイン構成を変更する場合など、オペレーティングシステムへの影響を最小限に抑えながら、Dynamic Reconfiguration(DR)を実施するためのボードです。

#### ユーザー権限

このコマンドを実行するには、`platadm` 権限が必要です。

ユーザー権限の詳細については、`setprivileges(8)` コマンドを参照してください。

#### オプション

以下のオプションがサポートされています。

- `-a lsb=xsb` ドメインの LSB 番号に対応させる XSB 番号を指定します。以下の形式で指定できます。
- `lsb=xsb`  
`lsb` LSB 番号を指定します。00 から 15 までの整数で指定できます。  
`xsb` XSB 番号を指定します。以下の形式で指定できます。
- `x-y`  
`x`: 00 から 15 までの整数で指定します。  
`y`: 0 から 3 までの整数で指定します。
- `lsb` と `xsb` をイコール (=) で区切った形式で指定できます。「=」との間にスペースを含めてはなりません。`lsb=xsb` はスペースで区切って複数指定できます。
- 同じ LSB 番号 と XSB 番号 を重複して指定した場合はエラーとなります。また、指定した `lsb` に XSB 番号が設定されている場合もエラーとなります。
- 指定した `xsb` が別の LSB に設定されている場合は、既存の設定がクリアされ、指定した `lsb` に上書きされます。
- `-d domain_id` 設定するドメイン ID を指定します。`domain_id` はシステム構成によって、0 から 23 までの整数で指定できます。
- `-h` 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。
- `-r` 指定したドメインの LSB 番号に対応する XSB 番号をクリアします。

`-s option=value` LSB へ対応させた XSB のハードウェアリソースに関して設定します。`option` には設定する項目、`value` には `option` に対する値を指定します。`option` と `value` をイコール (=) で区切った形式で 1 つだけ指定します。「=」との間にスペースを含めてはなりません。

`option` には、以下のいずれかを指定できます。

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <code>policy</code> | ハードウェア初期診断で異常が検出された場合の縮退範囲 |
| <code>no-mem</code> | メモリをドメインで使用するかどうか          |
| <code>no-io</code>  | 入出力デバイスをドメインで使用するか         |
| <code>float</code>  | 優先してフローティングボードにするか         |

`option` に `policy` を指定した場合、`value` には以下のいずれかを指定できます。

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| <code>fru</code>    | 診断で異常が発生した場合、対象の部品を縮退します。    |
| <code>xsbs</code>   | 診断で異常が発生した場合、対象の XSB を縮退します。 |
| <code>system</code> | 診断で異常が発生した場合、対象のドメインを縮退します。  |

`option` に `no-mem` を指定した場合、`value` には以下のどちらかを指定できます。

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| <code>true</code>  | メモリをドメインで使用させません。        |
| <code>false</code> | メモリをドメインで使用させます (デフォルト)。 |

`option` に `no-io` を指定した場合、`value` には以下のどちらかを指定できます。

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| <code>true</code>  | 入出力デバイスをドメインで使用させません。        |
| <code>false</code> | 入出力デバイスをドメインで使用させます (デフォルト)。 |

`option` に `float` を指定した場合、`value` には以下のどちらかを指定できます。

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| <code>true</code>  | フローティングボードになり易くします。          |
| <code>false</code> | フローティングボードになり易くしません (デフォルト)。 |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| オペランド   | <p>以下のオペランドがサポートされています。</p> <p><i>lsb</i>                    設定する LSB 番号を指定します。<i>lsb</i> は 00 から 15 までの整数で指定できます。スペースで区切って複数指定できます。<i>lsb</i> はドメイン内で一意の値を指定してください。同じ <i>lsb</i> を指定した場合はエラーとなります。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 詳細説明    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 指定した LSB に対応させた XSB がすでにドメイン構成に組み込まれている場合は、LSB に設定されている内容は変更できません。deleteboard(8) コマンドでドメイン構成から割り当てを解除し、moveboard(8) コマンドで他のドメイン構成へ組みなおしてから変更してください。</li> <li>■ 指定したドメインが稼働している場合、policy の値は変更できません。指定したドメインの電源を切断してから変更してください。</li> <li>■ showdcl(8) コマンドを使用すると、現在設定されている DCL の情報が確認できます。</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |
| 使用例     | <p><b>使用例 1</b>            ドメイン ID 0 の LSB#00 に XSB#00-0 を、LSB#01 に XSB#00-1 を設定します。</p> <pre>XSCF&gt; setdcl -d 0 -a 00=00-0 01=00-1</pre> <p><b>使用例 2</b>            ドメイン ID 0 の LSB #00, #01 に no-mem=true を設定します。</p> <pre>XSCF&gt; setdcl -d 0 -s no-mem=true 00 01</pre> <p><b>使用例 3</b>            ドメイン ID 0 に configuration-policy=system を設定します。</p> <pre>XSCF&gt; setdcl -d 0 -s policy=system</pre> <p><b>使用例 4</b>            ドメイン ID 0 の LSB#00, #01 に対応している XSB をクリアします。</p> <pre>XSCF&gt; setdcl -d 0 -r 00 01</pre> |
| 終了ステータス | <p>以下の終了値が返されます。</p> <p>0                    正常に終了したことを表します。</p> <p>&gt;0                  エラーが発生したことを表します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 関連項目    | <p><b>addboard</b> (8), <b>deleteboard</b> (8), <b>moveboard</b> (8), <b>setupfru</b> (8), <b>showboards</b> (8), <b>showdcl</b> (8), <b>showdevices</b> (8), <b>showfru</b> (8)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前     | setdomainmode - ドメインの動作モードを設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 形式     | <b>setdomainmode</b> [ [-q] -{y n}] -d <i>domain_id</i> -m <i>function=mode</i><br><b>setdomainmode</b> -h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 説明     | <p>setdomainmode(8) は、ドメインの動作モードを設定するコマンドです。</p> <p>ドメインの動作モードには、以下の種類があります。</p> <p><b>Diagnostic Level</b>      OpenBoot PROM の診断レベル。デフォルトは標準です。</p> <p><b>Secure Mode</b>      host watchdog 監視および Break 信号受信抑止機能の有効、無効。デフォルトは host watchdog 監視有効、Break 信号受信抑止有効です。</p> <p><b>Autoboot</b>      ドメイン起動時のオートブートの有効、無効。デフォルトは有効です。</p> <p><b>CPU Mode</b>      ドメインに搭載されている CPU の動作モードの設定方法。CPU 動作モードの設定方法には、ドメイン起動時に自動的に判別させる方法と、手動で互換モードに設定する方法があります。デフォルトは、ドメイン起動時に自動的に判別させます。</p> <p>CPU 動作モードには以下の 2 種類があります。</p> <p><b>SPARC64 VII 拡張モード</b><br/>SPARC64 VII プロセッサの拡張された機能を利用して動作します。SPARC64 VII プロセッサだけで構成されたドメインで、CPU 動作モードを自動的に判別させる場合にだけ設定されます。</p> <p><b>SPARC64 VI 互換モード</b><br/>搭載されているすべての CPU が SPARC64 VI プロセッサと同等の機能で動作します。ドメインがどのような CPU 構成でも設定できます。</p> <p>ドメインの動作モードのいずれかを設定すると、現在の設定内容が一覧表示されません。</p> |
| ユーザー権限 | <p>このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ OpenBoot PROM 診断レベル</li> </ul> <p><b>fieldeng</b>      すべてのドメインに対して実行できます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

- host watchdog 監視および Break 信号受信抑止、オートブート機能、CPU 動作モード

platadm           すべてのドメインに対して実行できます。

domainadm         管理権限を持つドメインに対して実行できます。

ユーザー権限の詳細については、`setprivileges(8)` コマンドを参照してください。

#### オプション

以下のオプションがサポートされています。

-d *domain\_id*     設定するドメイン ID を指定します。*domain\_id* はシステム構成によって、0 から 23 までの整数で指定できます。

-h                 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。

`-m function=mode` 動作モードとその値を設定します。*function* には動作モードを指定します。以下のいずれかを指定できます。

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| <code>diag</code>     | OpenBoot PROM の診断レベルを設定します。            |
| <code>secure</code>   | host watchdog 監視、Break 信号受信抑止機能を設定します。 |
| <code>autoboot</code> | オートブート機能を設定します。                        |
| <code>cpumode</code>  | CPU 動作モードを設定します。                       |

*function* に `diag` を指定した場合、*mode* には以下のいずれかを指定できます。

**注** - 電源が投入されているドメインには設定できません。

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <code>none</code> | 診断を行いません。         |
| <code>min</code>  | 診断レベルを「標準」に設定します。 |
| <code>max</code>  | 診断レベルを「最大」に設定します。 |

*function* に `secure` を指定した場合、*mode* には以下のどちらかを指定できます。設定した内容は、ドメインの電源を投入または再起動すると反映されます。

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| <code>on</code>  | host watchdog 監視、Break 信号受信抑止を有効にします。 |
| <code>off</code> | host watchdog 監視、Break 信号受信抑止を無効にします。 |

*function* に `autoboot` を指定した場合、*mode* には以下のどちらかを指定できます。設定した内容は、ドメインの電源を投入または再起動すると反映されます。

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <code>on</code>  | オートブート機能を有効にします。 |
| <code>off</code> | オートブート機能を無効にします。 |

*function* に `cpumode` を指定した場合、*mode* には以下のどちらかを指定できます。

**注** - 電源が投入されているドメインには設定できません。

`auto`

ドメイン起動時に CPU 動作モードを自動的に判別します。ドメインに搭載されている CPU 構成によって、以下のいずれかの CPU 動作モードが設定されます。

- SPARC64 VII プロセッサだけで構成されている場合：  
SPARC64 VII 拡張モード
- SPARC64 VII と VI プロセッサが混在している場合：  
SPARC64 VI 互換モード
- SPARC64 VI プロセッサだけで構成されている場合：  
SPARC64 VI 互換モード

`compatible`

搭載されている CPU に関係なく、CPU 動作モードを SPARC64 VI 互換モードに設定します。

## 詳細説明

- n                    プロンプトに対して自動的に "n" (no) と応答します。
- q                    プロンプトを含む、標準出力へのメッセージを表示しないようにします。
- y                    プロンプトに対して自動的に "y" (yes) と応答します。

- コマンドを実行すると、指定した内容で実行してよいかを確認するためのプロンプトが表示されます。実行する場合は "y"、中断する場合は "n" を入力します。
- ドメインに設定されている CPU 動作モードにより、Dynamic Reconfiguration (DR) 操作で追加可能なシステムボードが決まります。以下のとおりです。

| ドメインの CPU 構成   | CPU Mode の値         | 現在の CPU 動作モード     | DR 操作で追加可能なシステムボードの CPU 構成 |
|----------------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| SPARC64 VII    | auto                | SPARC64 VII 拡張モード | SPARC64 VII                |
|                | compatible          | SPARC64 VI 互換モード  | すべての CPU 構成                |
| SPARC64 VII/VI | auto または compatible | SPARC64 VI 互換モード  | すべての CPU 構成                |
| SPARC64 VI     | auto または compatible | SPARC64 VI 互換モード  | すべての CPU 構成                |

CPU 動作モードと DR 操作に関する詳細については、『SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 サーバ Dynamic Reconfiguration(DR) ユーザーズガイド』を参照してください。

- 上記以外のシステムボードをドメインに追加する場合は、ドメインの電源切断 / 投入、または再起動を伴うドメインの再構築を行う必要があります。
- CPU 動作モードを自動的に判別している場合に、以下のような状態が発生すると、ドメイン再起動時に CPU 動作モードが、SPARC64 VI 互換モードから SPARC64 VII 拡張モードに変わります。SPARC64 VII 拡張モードになると SPARC64 VI プロセッサが搭載されたシステムボードを DR 操作で追加できなくなります。
  - SPARC64 VII と VI プロセッサ混在時に、SPARC64 VI プロセッサの故障による再起動後、SPARC64 VI プロセッサがドメイン上になくなってしまった場合ドメインに SPARC64 VI プロセッサが搭載されている、または搭載する予定の場合は、CPU 動作モードを SPARC64 VI 互換モードに設定してください。
- 現在、ドメインに設定されている CPU 動作モードを確認する場合は、Solaris OS 上で `prtdiag(1M)` コマンドを実行します。`prtdiag(1M)` コマンドについては、Solaris OS のマニュアルページを参照してください。
- オペレーターパネルのモードスイッチが「Service」の場合は、`setdomainmode(8)` コマンドで設定された内容にかかわらず、ドメインの動作モードは以下のように設定されます。

- OpenBoot PROM 診断レベル (Diagnostic Level), CPU 動作モード (CPU Mode): setdomainmode(8) コマンドの設定どおり
- host watchdog 監視および Break 信号受信抑止 (Secure Mode), オートブート機能 (Autoboot): 無効
- OpenBoot PROM 環境変数 "auto-boot?" が false に設定されている場合は、オートブート機能は無効となります。
- OpenBoot PROM の診断レベルは addboard(8) コマンドと moveboard(8) コマンドの diag level に適用されます。
- showdomainmode(8) コマンドを使用すると、現在設定されているドメインの動作モードの内容が確認できます。

## 使用例

**使用例 1** ドメイン ID 0 の OpenBoot PROM の診断レベルを none に設定します。

```
XSCF> setdomainmode -d 0 -m diag=none
Diagnostic Level :min -> none
Secure Mode :on -> -
Autoboot :on -> -
CPU Mode :auto -> -
The specified modes will be changed.
Continue? [y|n]:y
configured.
Diagnostic Level :none
Secure Mode :on (host watchdog: available Break-signal:non-receive)
Autoboot :on (autoboot:on)
CPU Mode :auto
```

**使用例 2** ドメイン ID 0 のオートブート機能を有効にします。プロンプトには自動的に "y" と応答します。

```
XSCF> setdomainmode -y -d 0 -m autoboot=on
Diagnostic Level :none -> -
Secure Mode :on -> -
Autoboot :off -> on
CPU Mode :auto -> -
The specified modes will be changed.
Continue? [y|n]:y
configured.
Diagnostic Level :none
Secure Mode :on (host watchdog: available Break-signal:non-receive)
Autoboot :on (autoboot:on)
CPU Mode :auto
```

**使用例 3** setdomainmode(8) コマンドでの設定を途中で中止します。

```
XSCF> setdomainmode -d 0 -m diag=none
Diagnostic Level :min -> none
Secure Mode :on -> -
Autoboot :on -> -
```

## setdomainmode(8)

```
CPU Mode :auto -> -
The specified modes will be changed.
Continue? [y|n]:n
```

**使用例 4** ドメイン ID 0 のオートブート機能を有効にします。メッセージは非表示にして、プロンプトには自動的に "y" と応答します。

```
XSCF> setdomainmode -q -y -d 0 -m autoboot=on
```

### 終了ステータス

以下の終了値が返されます。

```
0 正常に終了したことを表します。
>0 エラーが発生したことを表します。
```

### 関連項目

**showdomainmode(8)**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前     | setdomparam - OpenBoot PROM 環境変数を強制的に書き換えます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 形式     | <pre>setdomparam [-q] -{y n} -d <i>domain_id</i> use-nvramrc setdomparam [-q] -{y n} -d <i>domain_id</i> security-mode setdomparam [-q] -{y n} -d <i>domain_id</i> set-defaults setdomparam -h</pre>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 説明     | <p>setdomparam(8) は、OpenBoot PROM 環境変数を書き換えるコマンドです。指定したドメイン、またはすべてのドメインに対して書き換えができます。以下の OpenBoot PROM 環境変数が設定できます。</p> <p>use-nvramrc?      ドメインのブートまたはリブート時に NVRAM の内容を実行するかどうか</p> <p>security-mode?    ファームウェアのセキュリティレベルの設定</p> <p>set-defaults      OpenBoot PROM 環境変数を工場出荷時の状態に戻すかどうか</p>                                                                                                                                                           |
| ユーザー権限 | <p>このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。</p> <p>platadm            すべてのドメインに対して実行できます。</p> <p>domainadm         管理権限を持つドメインに対して実行できます。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| オプション  | <p>以下のオプションがサポートされています。</p> <p>-d <i>domain_id</i>      OpenBoot PROM 環境変数を書き換えるドメイン ID を指定します。<i>domain_id</i> はシステム構成によって、0 から 23 までの整数で指定できます。</p> <p><b>注</b> - 電源が投入されているドメインは指定できません。</p> <p>-h                  使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。</p> <p>-n                  プロンプトに対して自動的に "n" (no) と応答します。</p> <p>-q                  プロンプトを含む、標準出力へのメッセージを表示しないようにします。</p> <p>-y                  プロンプトに対して自動的に "y" (yes) と応答します。</p> |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| オペランド   | <p>以下のオペランドがサポートされています。</p> <p><code>use-nvramrc</code> 環境変数 <code>use-nvramrc?</code> を <code>false</code> に設定します。</p> <p><code>security-mode</code> 環境変数 <code>security-mode?</code> を <code>none</code> に設定します。</p> <p><code>set-defaults</code> OpenBoot PROM 環境変数を工場出荷時の状態に戻します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 詳細説明    | <p>コマンドを実行すると、指定した内容で実行してよいかを確認するためのプロンプトが表示されます。実行する場合は "y"、中断する場合は "n" を入力します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 使用例     | <p><b>使用例 1</b> ドメイン ID0 の OpenBoot PROM 環境変数 <code>use-nvramrc?</code> を <code>false</code> に設定します。</p> <pre>XSCF&gt; setdomrarm -d 0 use-nvramrc DomainIDs of domains that will be affected:00,01 OpenBoot PROM variable use-nvram will be set to false. Continue? [y n]:y</pre> <p><b>使用例 2</b> ドメイン ID0 の OpenBoot PROM 環境変数 <code>security-mode?</code> を <code>none</code> に設定します。</p> <pre>XSCF&gt; setdomrarm -d 0 security-mode DomainIDs of domains that will be affected:00,01 OpenBoot PROM variable security-mode will be set to none. Continue? [y n]:y</pre> <p><b>使用例 3</b> ドメイン ID0 の OpenBoot PROM 環境変数を工場出荷時の状態に初期化します。</p> <pre>XSCF&gt; setdomrarm -d 0 set-defaults DomainIDs of domains that will be affected:00 All OpenBoot PROM variable will be reset to original default values. Continue? [y n]:y</pre> <p><b>使用例 4</b> ドメイン ID1 の OpenBoot PROM 環境変数を工場出荷時の状態に初期化します。メッセージは非表示にして、プロンプトには自動的に "y" と応答します。</p> <pre>XSCF&gt; setdomrarm -q -y -d 1 set-defaults</pre> |
| 終了ステータス | <p>以下の終了値が返されます。</p> <p>0 正常に終了したことを表します。</p> <p>&gt;0 エラーが発生したことを表します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前 | setdscp - ドメイン / サービスプロセッサ間通信プロトコル (DSCP) の IP アドレス割り当てを設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 形式 | <pre>setdscp [-v] setdscp [-f] [-v] [[-q] -{y n}] -i address -m netmask setdscp [-f] [-v] [[-q] -{y n}] -s -i address setdscp [-f] [-v] [[-q] -{y n}] -d domain_id -i address setdscp -h</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 説明 | <p>setdscp(8) は、IP アドレスを DSCP リンクに割り当てるコマンドです。</p> <p>setdscp(8) コマンドは、初期設定にのみ使用することを目的としています。このコマンドを実行するときは、ドメインの電源を投入しないでください。</p> <p><b>注</b> - setdscp(8) コマンドを使用して DSCF の IP アドレスを変更したあと、指定した IP アドレスを使用するためには、サービスプロセッサをリセットする必要があります。</p> <p>すべての DSCP リンクで使用するためのネットワークアドレスは、<code>-i address</code> オプションと <code>-m netmask</code> オプションを使用して指定できます。この動作モードでは、サービスプロセッサおよびドメイン固有の各 DSCP リンクで使用される IP アドレスは、ネットワークアドレスによって示されるアドレス範囲の中から自動的に選択されます。</p> <p>個々のドメイン固有 DSCP リンクの IP アドレスを、その他すべての DSCP アドレス設定値とは別に設定するには、<code>-d domain_id</code> オプションと <code>-i address</code> オプションを使用します。</p> <p>サービスプロセッサの IP アドレスを、その他すべての DSCP アドレス設定値とは別に設定するには、<code>-s</code> オプションと <code>-i address</code> オプションを使用します。</p> <p>DSCP を以前に設定していた場合は、現在の設定が表示されます。表示された設定が適切な場合は、[Enter] キーを押すことでそのまま使用できます。</p> <p>事前に設定されたネットワークアドレスの範囲外にある値をサービスプロセッサまたはドメインのアドレスとして設定した場合や、設定したアドレスが別のドメインやサービスプロセッサにすでに割り当てられているアドレスと競合する場合は、エラーが発生します。これらのエラーは、<code>-f</code> オプションを使用して無効にできます。</p> <p><b>注</b> - 矛盾した IP アドレスで <code>-f</code> オプションを使用すると、間違った構成となる場合があります。このような場合は、DSCP に関する矛盾を適切に解決してください。</p> <p>setdscp(8) コマンドを何も指定しないで実行すると対話モードとなり、DSCP の IP アドレスを順番に入力するためのプロンプトが表示されます。(非対話モードではすべてのドメインの IP アドレスを <code>-i</code> および <code>-m</code> オプションを使用して設定します。)</p> |

必要な設定が終わったら、設定した内容を確認し、DSCP 構成のデータベースにコミットするかどうかを決めることができます。

**注** - 対話モードで `setdscp(8)` コマンドを実行した場合は、(-q オプションの使用にかかわらず)-y または -n オプションが使用できます。

#### ユーザー権限

このコマンドを実行するには、`platadm` または `fieldeng` 権限が必要です。

ユーザー権限の詳細については、`setprivileges(8)` コマンドを参照してください。

#### オプション

以下のオプションがサポートされています。

- d *domain\_id*   ドメイン識別子。 *domain\_id* には、システム構成によって、0 から 23 までの整数で指定できます。-i *address* オプションと一緒に指定します。
- f                範囲外やアドレス競合によるエラーを無視し、新しい設定値を強制的にコミットします。
- h                使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。
- i *address*       IP アドレスを IPv4 のドットつき 10 進表記で指定します。
  - -m *netmask* と一緒に指定する場合、システム内の DSCP リンクすべてのネットワークアドレスを指定します。
  - -d *domain\_id* と一緒に指定する場合、DSCP で使用される個々のドメイン固有 IP アドレスを指定します。
  - -s オプションと一緒に指定する場合、システム内の DSCP リンクすべてのサービスプロセッサ側で使用される IP アドレスを指定します。
- m *netmask*      システム内の DSCP リンクすべてのネットマスクアドレスを指定します。-i *address* オプションと一緒に指定します。
- n                プロンプトに対して自動的に "n" (no) と応答します。
- s                システム内の DSCP リンクすべてのサービスプロセッサ側を指定します。-i *address* オプションと一緒に指定します。
- y                プロンプトに対して自動的に "y" (yes) と応答します。

#### 使用例

**注** - 以下の使用例に示す IP アドレスは、単なるサンプルです。使用しているネットワークで有効な IP アドレスについては、システムに付属されている『SPARC Enterprise M8000/M9000 サーバ 設置計画マニュアル』または『SPARC Enterprise M4000/M5000 サーバ 設置計画マニュアル』を参照してください。特定の状況下で不正なネットワーク IP アドレスを使用すると、システムが起動不能になる可能性があります。

**使用例 1**      すべてのドメインに対して DSCP アドレスを割り当てます。

```
XSCF> setdscp -y -i 10.1.1.0 -m 255.255.255.0
Commit these changes to the database? [y|n] : y
```

**使用例 2**      ドメイン ID 1 へ代替 IP アドレスを割り当てます。

```
XSCF> setdscp -d 1 -i 10.1.1.26
Commit these changes to the database? [y|n] : y
```

**使用例 3**      -q と -y オプションを使用してネットマスクアドレスを指定します。

```
XSCF> setdscp -q -y -i 10.1.1.0 -m 255.255.255.0
```

**使用例 4**      対話モードを使用して DSCP アドレスを設定します。

対話モードの各プロンプトによって表示されるデフォルト値は、以前の設定と一致しています。このため、DSCP 設定を対話的に確認および変更することができます。この使用例では、ネットワークアドレスの一部分のみを入力し、その後は [Enter] キーを押して以降の設定値をすべて受け入れています。

```
XSCF> setdscp
DSCP network [0.0.0.0] > 10.1.1.0

DSCP netmask [255.0.0.0] > 255.255.255.0

XSCF address [10.1.1.1] > [ENTER]
Domain #00 address [10.1.1.2] > [ENTER]
Domain #01 address [10.1.1.3] > [ENTER]
Domain #02 address [10.1.1.4] > [ENTER]
Domain #03 address [10.1.1.5] > [ENTER]
Domain #04 address [10.1.1.6] > [ENTER]
Domain #05 address [10.1.1.7] > [ENTER]
Domain #06 address [10.1.1.8] > [ENTER]
Domain #07 address [10.1.1.9] > [ENTER]
Domain #08 address [10.1.1.10] > [ENTER]
Domain #09 address [10.1.1.11] > [ENTER]
Domain #10 address [10.1.1.12] > [ENTER]
Domain #11 address [10.1.1.13] > [ENTER]
Domain #12 address [10.1.1.14] > [ENTER]
Domain #13 address [10.1.1.15] > [ENTER]
Domain #14 address [10.1.1.16] > [ENTER]
Domain #15 address [10.1.1.17] > [ENTER]
Domain #16 address [10.1.1.18] > [ENTER]
Domain #17 address [10.1.1.19] > [ENTER]
Domain #18 address [10.1.1.20] > [ENTER]
Domain #19 address [10.1.1.21] > [ENTER]
Domain #20 address [10.1.1.22] > [ENTER]
Domain #21 address [10.1.1.23] > [ENTER]
```

## setdscp(8)

```
Domain #22 address [10.1.1.24] > [ENTER]
Domain #23 address [10.1.1.25] > [ENTER]
Commit these changes to the database [y|n]? y
```

### 終了ステータス

以下の終了値が返されます。

0                    正常に終了したことを表します。  
>0                   エラーが発生したことを表します。

### 関連項目

**showdscp**(8)

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前     | setdualpowerfeed - 二系統受電モードを設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 形式     | <b>setdualpowerfeed -s key</b><br><b>setdualpowerfeed -h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 説明     | <p>setdualpowerfeed(8) は、本体装置の二系統受電モードを有効／無効にするコマンドです。</p> <p>setdualpowerfeed(8) コマンドは、ミッドレンジサーバにだけ有効です。ハイエンドサーバでは二系統受電用の電源筐体を接続すると、自動的に、二系統受電モードが設定されます。</p> <p>設定した内容を反映させるには、rebootxscf(8) コマンドを使用して、XSCF をリセットする必要があります。</p>                                                                                                                                                                                                                 |
| ユーザー権限 | <p>このコマンドを実行するには、platadm または fieldeng 権限が必要です。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| オプション  | <p>以下のオプションがサポートされています。</p> <p>-h                    使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。</p> <p>-s key                本体装置の二系統受電モードを設定します。key には以下のどちらかを指定できます。</p> <p>                      enable                二系統受電モードを有効にします。</p> <p>                      disable              二系統受電モードを無効にします。</p>                                                                                                                               |
| 詳細説明   | showdualpowerfeed(8) コマンドを使用すると、現在の二系統受電モードの状態を確認できます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 使用例    | <p><b>使用例 1</b>        本体装置の二系統受電モードを無効にします。リポート前にメッセージが表示されます。</p> <pre>XSCF&gt; setdualpowerfeed -s disable enable -&gt; disable NOTE: Dual power feed will be disabled the next time the platform is powered on.</pre> <p><b>使用例 2</b>        本体装置の二系統受電モードを有効にします。リポート前にメッセージが表示されます。</p> <pre>XSCF&gt; setdualpowerfeed -s enable disable -&gt; enable NOTE: Dual power feed will be enabled the next time the platform is powered on.</pre> |

setdualpowerfeed(8)

**終了ステータス**

以下の終了値が返されます。

- 0                    正常に終了したことを表します。
- >0                  エラーが発生したことを表します。

**関連項目**

**showdualpowerfeed (8)**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前     | setemailreport - 電子メールレポートの設定データをセットアップします。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 形式     | <b>setemailreport</b> [-v] [-t]<br><b>setemailreport</b> [-s <i>variable= value</i> ]..<br><b>setemailreport</b> -h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 説明     | <p>setemailreport(8) は、リモート保守用に電子メールレポート機能の設定データをセットアップするコマンドです。</p> <p>一度データを設定すると、必要に応じて、故障管理デーモンからメールが送信されるようになります。</p> <p>オプションを何も指定せずに setemailreport(8) コマンドを実行すると、電子メールレポートを有効にするかどうかを指定するように求められます。電子メールレポートを有効にする場合、電子メールアドレスのリストを入力するように求められます。</p> <p>オプションの意味は以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-a                    受信者の追加</li> <li>-d                    受信者の削除</li> <li>-r                    受信者の置換 (デフォルト)</li> </ul> <p>-s オプションを使用すると、電子メールレポートを非対話的にセットアップできません。</p> <p>setsmtp(8) コマンドを使用してメールサーバとポートを設定したあとは、setemailreport -t コマンドでテストメールを送信できるようになります。</p> |
| ユーザー権限 | <p>このコマンドを実行するには、platadm 権限が必要です。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## オプション

以下のオプションがサポートされています。

- h                    使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。
- s *variable=value* 電子メールレポートを設定します。  
  
*variable* の有効な値は以下のとおりです。
  - enable
  - recipient  
 enable で有効となる値は以下のとおりです。
  - yes
  - no  
 recipient で有効となる値は以下のとおりです。
  - 任意の有効な企業電子メールアドレス
- t                    テスト電子メールを送信します。
- v                    詳細なメッセージを表示します。

## 使用例

**使用例 1**        対話モードで電子メールレポートを有効にします。

```
XSCF> setemailreport
Enable Email Reporting? [no]:yes
Email Recipient Address [useradm@company.com]:
Do you want to send a test mail now (Yes/No): no
```

**使用例 2**        対話モードで電子メールレポート受信者を追加します。

```
XSCF> setemailreport
Enable Email Reporting? [yes]:[RETURN]
Email Recipient Address[useradmin@company.com]: -a adm2@company.com
```

**使用例 3**        対話モードで電子メールレポート受信者を削除します。

```
XSCF> setemailreport
Enable Email Reporting? [yes]:[RETURN]
Email Recipient Address[adm2@company.com]: -d adm2@company.com
```

**使用例 4**        電子メールレポートを非対話モードで有効にします。

```
XSCF> setemailreport -s enable=yes -s
recipient="useradm@company.com, adm2@company.com"
```

**使用例 5**        テスト電子メールを送信します。

```
XSCF> setemailreport -t
...Sending test email to useradm@company.com
[Email contents shown below]
```

```
Host Name: jupiter
Send Timestamp: 04-20-2006 16:31:45 PST
Mail Server: 10.4.1.1
```

**終了ステータス**

以下の終了値が返されます。

0                    正常に終了したことを表します。  
>0                   エラーが発生したことを表します。

**関連項目**

**setsmtp (8), showemailreport (8)**



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前     | sethostname - XSCF ユニットのホスト名および DNS ドメイン名を設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 形式     | <b>sethostname</b> <i>xscfu hostname</i><br><b>sethostname</b> -d <i>domainname</i><br><b>sethostname</b> -h                                                                                                                                                                                                                                            |
| 説明     | sethostname(8) は、XSCF ユニットのホスト名および DNS ドメイン名を設定するコマンドです。<br><br>XSCF ユニットが二重化構成の場合、DNS ドメイン名は XSCF ユニット共通となります。ホスト名は XSCF ユニットごとに指定できます。                                                                                                                                                                                                                |
| ユーザー権限 | このコマンドを実行するには、platadm 権限が必要です。<br><br>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| オプション  | 以下のオプションがサポートされています。<br><br>-d <i>domainname</i> XSCF ユニットに設定する DNS ドメイン名を指定します。<br><i>domainname</i> はラベル要素をピリオド (.) で区切った形式で、 <i>hostname</i> と合わせた文字数が 254 文字以内になるように指定します。254 文字を超えるとエラーとなります。ラベル要素には英数字またはハイフン (-) が使用できます。ただし、先頭は英字、末尾は英数字で指定してください。<br><br>-h 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。                                       |
| オペランド  | 以下のオペランドがサポートされています。<br><br><i>hostname</i> XSCF ユニットに設定するホスト名を指定します。<br>Fully Qualified Domain Name(FQDN) ではなく省略された形式で、64 文字以内で指定します。64 文字を超えるとエラーとなります。英数字またはハイフン (-) が使用できます。ただし、先頭は英字、末尾は英数字で指定してください。<br><br><i>xscfu</i> 設定する XSCF ユニット名を指定します。システム構成によって以下のように指定できます。省略した場合はエラーとなります。<br><br>xscf#0 XSCF ユニット 0<br>xscf#1 XSCF ユニット 1 (二重化構成の場合) |
| 詳細説明   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 設定したホスト名および DNS ドメイン名を XSCF に反映させるには、<b>applynetwork(8)</b> コマンドを実行します。<b>applynetwork(8)</b> コマンドで XSCF に反映したら、<b>rebootxscf(8)</b> コマンドを使用して XSCF をリセットすると設定が完了します。</li> </ul>                                                                                                                               |

- `shownetwork(8)` コマンドを使用すると、現在設定されている XSCF ユニットのホスト名および DNS ドメイン名が確認できます。

**使用例**

**使用例 1** XSCF ユニット 0 に `scf0-hostname` というホスト名を設定します。

```
XSCF> sethostname xscf#0 scf0-hostname
```

**使用例 2** XSCF ユニットに `example.com` という DNS ドメイン名を設定します。

```
XSCF> sethostname -d example.com
```

**終了ステータス**

以下の終了値が返されます。

0 正常に終了したことを表します。

>0 エラーが発生したことを表します。

**関連項目**

`applynetwork(8)`, `rebootxscf(8)`, `showhostname(8)`

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |         |                   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------|-------------------|
| 名前      | sethttps - XSCF ネットワークで使用する HTTPS サービスの開始と停止を設定します。また、認証関連の設定を行います。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                   |         |                   |
| 形式      | <pre>sethttps [ [-q] -{y n}] -c enable</pre> <pre>sethttps -c disable</pre> <pre>sethttps -c genscr country state   province locality organization organizationalunit common e-mail</pre> <pre>sethttps [ [-q] -{y n}] -c genserverkey</pre> <pre>sethttps -c importca</pre> <pre>sethttps [ [-q] -{y n}] -c selfsign country state   province locality organization organizationalunit common e-mail</pre> <pre>sethttps -h</pre> |        |                   |         |                   |
| 説明      | <p>sethttps(8) は、XSCF ネットワークで使用する HTTPS サービスの開始と停止を設定するコマンドです。また、HTTPS サービスで使用される認証関連の設定を行います。</p> <p>認証に関連する項目として、以下の内容を設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 自己認証局の構築</li> <li>■ 自己署名された web サーバ証明書の作成</li> <li>■ web サーバの秘密鍵の生成</li> <li>■ 外部認証局に対する web サーバ証明書要求(CSR; Certificate Signing Request)の生成</li> <li>■ 外部認証局で署名された web サーバ証明書のインポート</li> </ul> <p>XSCF では HTTP はサポートされません。HTTPS サービスだけサポートされます。</p>   |        |                   |         |                   |
| ユーザー権限  | <p>このコマンドを実行するには、platadm 権限が必要です。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |         |                   |
| オプション   | <p>以下のオプションがサポートされています。</p> <pre>-c {enable disable} HTTPS サービスの開始または停止を指定します。以下のどちらかを指定できます。省略した場合はエラーとなります。</pre> <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">enable</td> <td>HTTPS サービスを開始します。</td> </tr> <tr> <td>disable</td> <td>HTTPS サービスを停止します。</td> </tr> </table> <pre>-c genscr CSR を生成します。</pre> <pre>-c genserverkey web サーバの秘密鍵を生成します。</pre>                                | enable | HTTPS サービスを開始します。 | disable | HTTPS サービスを停止します。 |
| enable  | HTTPS サービスを開始します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                   |         |                   |
| disable | HTTPS サービスを停止します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                   |         |                   |

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <code>-c importca</code> | 認証局で署名された web サーバ証明書を XSCF へインポートします。        |
| <code>-c selfsign</code> | 自己認証局を構築します。また、自己署名された web サーバ証明書を作成します。     |
| <code>-h</code>          | 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。 |
| <code>-n</code>          | プロンプトに対して自動的に "n" (no) と応答します。               |
| <code>-q</code>          | プロンプトを含む、標準出力へのメッセージを表示しないようにします。            |
| <code>-y</code>          | プロンプトに対して自動的に "y" (yes) と応答します。              |

**オペランド** 以下のオペランドがサポートされています。

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| <code>common</code>             | 作成者名やサーバのホスト名など、共通名を指定します。   |
| <code>country</code>            | JP、US など、国名を 2 文字のコードで指定します。 |
| <code>e-mail</code>             | E-mail アドレスを指定します。           |
| <code>locality</code>           | 都市名などを指定します。                 |
| <code>organization</code>       | 会社名などを指定します。                 |
| <code>organizationalunit</code> | 部、課など、所属を指定します。              |
| <code>state province</code>     | 州名や県名などを指定します。               |

### 詳細説明

- HTTPS サーバを有効にする場合や自己認証局、web サーバ証明書、または web サーバの秘密鍵がすでに存在する場合は、指定した内容で実行してよいかを確認するためのプロンプトが表示されます。実行する場合は "y"、中断する場合は "n" を入力します。
- CSR は上書き作成されます。
- XSCF ユニットが二重化構成の場合、スタンバイ側の XSCF に対しても自動的に設定が反映されます。スタンバイ側の XSCF に異常が発生しているときはエラーとなります。
- 外部認証局を利用する場合、以下のようなときはエラーとなります。
  - `"-c genserverkey"` を実行しないで `"-c gencsr"` または `"-c enable"` を実行したとき  
`"-c genserverkey"` を実行して web サーバの秘密鍵を作成してください。
  - `"-c importca"` を実行しないで `"-c enable"` を実行したとき  
`"-c importca"` を実行して web サーバ証明書をインポートしてください。
  - `"-c importca"` でインポートする web サーバ証明書と `"-c genserverkey"` で作成した web サーバの秘密鍵が一致しないとき

web サーバ証明書が正しいかどうか確認してください。

- 設定した内容は、`rebootxscf(8)` コマンドで XSCF をリセットすると反映されません。
- `showhttps(8)` コマンドを使用すると、現在の HTTPS サービスの内容が確認できます。

## 使用例

**使用例 1**      HTTPS サービスを開始します。

```
XSCF> sethttps -c enable
Continue? [y|n] :y
Please reset the XSCF by rebootxscf to apply the https settings.
```

**使用例 2**      HTTPS サービスを停止します。

```
XSCF> sethttps -c disable
```

**使用例 3**      以下の内容で CSR を生成します。*country: JP, state | province: Kanagawa, locality: Kawasaki, organization: Example, organizationalunit: development, common: scf-host, e-mail: abc@example.com*

```
XSCF> sethttps -c genscsr JP Kanagawa Kawasaki Example development
\ scf-host abc@example.com
```

**使用例 4**      以下の内容で自己認証局を構築し、自己署名された web サーバ証明書を生成します。*country: JP, state | province: Kanagawa, locality: Kawasaki, organization: Example, organizationalunit: development, common: scf-host, e-mail: abc@example.com*

```
XSCF> sethttps -c selfsign JP Kanagawa Kawasaki Example development
scf-host abc@example.com
CA key and CA cert already exist. Do you still wish to update? [y|n] :y
Enter passphrase:
Verifying - Enter passphrase:
```

**使用例 5**      web サーバの秘密鍵を生成します。

```
XSCF> sethttps -c genserverkey
Server key already exists. Do you still wish to update? [y|n] :y
Enter passphrase:
Verifying - Enter passphrase:
```

**使用例 6**      web サーバの秘密鍵を生成します。プロンプトには自動的に "y" と応答します。

```
XSCF> sethttps -c genserverkey
Server key already exists. Do you still wish to update? [y|n] :y
Enter passphrase:
Verifying - Enter passphrase:
```

**使用例 7** web サーバの秘密鍵を生成します。メッセージは非表示にして、プロンプトには自動的に "y" と応答します。

```
XSCF> sethttps -c genserverkey -q -y
Enter passphrase:
Verifying - Enter passphrase:
```

**使用例 8** web サーバ証明書をインポートします。終了は Enter キーを押してから、Ctrl+D を実行します。

```
XSCF> sethttps -c importca
Please import a certificate:
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDdTCCA6t6gAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQQFADCBgTELMakGA1UEBhMCamox
DjAMBgNVBAgTBXN0YXR1MREwDwYDVQQHEwhsb2NhbG10eTEVMBMGAlUEChMMb3Jn
YW5pemF0aW9uMQ8wDQYDVQLEwZvcmdhbmksDzANBgNVBAMTBmNvbW1vbjEWMBQG
CSqGSIB3DQEJARYHZWUubWFpbDAAEFw0wNjA1MzAwNTI5MTVaFw0xNjA1MjcwNTI5
MTVaMG4xCzAJBgNVBAYTAmpqMQ4wDAYDVQQIEwVzdGF0ZTEVMBMGAlUEChMMb3Jn
YW5pemF0aW9uMQ8wDQYDVQLEwZvcmdhbmksDzANBgNVBAMTBmNvbW1vbjEWMBQG
CSqGSIB3DQEJARYHZWUubWFpbDCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwYkCgYEA
nkPntf+TjYtyKlNYfbO/YavFpUzkYTLHdt0Fbz/tZmGd3e6Jn34A2W9EC7D9hjLs
j+kAP41A16wFwGO7KP3H4iImX0Uysjl9Hyk4jLBU51sw8JqvT2utTjltV5mFPKL6
5A51Yuhf8OGrR+bYgli6H1a6RPmlMSD7Z0AGDxR0eY0CAwEAAaOCAQ0wggeJMAkG
A1UdEwQCMAAwLAYJYIZIAyb4QgENBB8WHU9wZW5TU0wgr2VuZXJhdGVkIENlcnRp
ZmljYXR1MB0GA1UdDgQWBBIlCmI7QyZa8zpt1Hl6EfLR+EwDCBrgYDVR0jBIGm
MIGjgBTnQYs6jzD7wdDhk7wsFeJGVAUttaGBh6SBhDCBgTELMakGA1UEBhMCamox
DjAMBgNVBAgTBXN0YXR1MREwDwYDVQQHEwhsb2NhbG10eTEVMBMGAlUEChMMb3Jn
YW5pemF0aW9uMQ8wDQYDVQLEwZvcmdhbmksDzANBgNVBAMTBmNvbW1vbjEWMBQG
CSqGSIB3DQEJARYHZWUubWFpbIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFAAOBGCqCqBFbo88Hi
yvOUyW8E8111AbuA04IrnjHI4cjHq9NuSX1w8mJsXKTVmX3WZCJpJDC+f/WoRMKw
R+OpXAVQvb2tjIn3k099dq+begECO4mwknW1t7QI7A1BkcW2/MkOolIRa6iP1Zwg
JoPmwAbrGyAvGUtdzUoyIH0j17dRQrVIRA==
-----END CERTIFICATE-----
[Enter]
[Ctrl+D]
```

#### 終了ステータス

以下の終了値が返されます。

```
0 正常に終了したことを表します。
>0 エラーが発生したことを表します。
```

#### 関連項目

**showhttps(8)**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前     | setldap - XSCF を Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) クライアントとして設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 形式     | <b>setldap</b> {-b <i>bind</i> } {-B <i>baseDN</i> } {-c <i>certchain</i> } {-p} {-s <i>servers</i> } {-t <i>uesr</i> } -T <i>timeout</i><br><b>setldap</b> -h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 説明     | setldap(8) は、XSCF を LDAP クライアントとして設定するコマンドです。<br><b>注</b> - LDAP クライアントは UNIX Crypt または MD5 である CRYPT 形式のパスワードだけをサポートしています。したがって、LDAP サーバもこの形式のパスワードをサポートする必要があります。詳細については、『SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 サーバ アドミニストレーションガイド』を参照してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ユーザー権限 | このコマンドを実行するには、useradm 権限が必要です。<br>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| オプション  | 以下のオプションがサポートされています。<br><br>-B <i>baseDN</i> 検索ベースの識別名を指定します。<br>-b <i>bind</i> LDAP サーバへ接続するときに使用するバインド ID を設定します。<br>-c <i>certchain</i> LDAP サーバの証明書チェーンをインポートしてくるリモートファイルを指定します。この証明書チェーンは PEM 形式である必要があります。リモートファイルは、標準の scp 構文 ([user@]host:file.) を使用して指定され、scp を使用してインポートされます。コピーでユーザーパスワードが必要な場合は、入力するように求められます。-c オプションを使用すると、LDAP への接続時に、TLS の使用が暗黙的に有効になります。この動作は、 <i>certchain</i> を none に指定して無効にできます。証明書チェーンはサイズが 64K 以下であることと、有効であることが必要です。そうでない場合は、拒否されます。<br>-h                  使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。<br>-p                  LDAP サーバへ接続するときに使用するパスワードを設定します。パスワードを入力するように求められます。 |

- s *servers*      プライマリ LDAP サーバとセカンダリ LDAP サーバ、およびポートを設定します。*servers* は、*server:port* 形式で指定します。カンマ(,)で区切って複数指定できます。*port* は数字で、*server* は名前またはドットつき 10 進表記の IP アドレス、のいずれかで指定します。たとえば、10.8.31.14.636, company:636 のようになります。リスト内の最初のサーバがプライマリとなります。サーバ名は DNS サーバによって、名前解決可能である必要があります。
- t *user*          設定されたすべての LDAP サーバへの接続をテストします。設定した各サーバから、指定したユーザーのパスワードデータの取得を試み、すべてのケースについての、成功または失敗をレポートします。
- T *timeout*      LDAP 検索に許容されている、検索結果を返すまでの最大時間を設定します。

## 使用例

**使用例 1**      LDAP サーバへ接続するときに使用するバインド名を設定します。

```
XSCF> setldap -b user -p
Password: <Enter password>
XSCF> showldap
Bind Name: user
Base Distinguished Name: Not set
LDAP Search Timeout: 0
Bind Password: Set
LDAP Servers: None
CERTS: None
```

**使用例 2**      検索ベースの識別名を指定します。

```
XSCF> setldap -B ou=people,dc=company,dc=com
XSCF> showldap
Bind Name: user
Base Distinguished Name: ou=people,dc=company,dc=com
LDAP Search Timeout: 0
Bind Password: Set
LDAP Servers: None
CERTS: None
```

**使用例 3**      LDAP 検索のタイムアウトを設定します。

```
XSCF> setldap -T 60
XSCF> showldap
Bind Name: user
Base Distinguished Name: ou=people,dc=company,dc=com
LDAP Search Timeout: 60
Bind Password: Set
LDAP Servers: None
CERTS: None
```

**使用例 4** LDAP サーバを設定します。

```
XSCF> setldap -s ldap://company.com,ldaps://company2.com
XSCF> showldap
Bind Name: user
Base Distinguished Name: ou=people,dc=company,dc=com
LDAP Search Timeout: 60
Bind Password: Set
LDAP Servers: ldap://company.com:389 ldaps://company2.com:636
CERTS: None
```

**使用例 5** 証明書チェーンをインポートします。

```
XSCF> setldap -c user@remote.machine:/path/to/cacert.pem
XSCF> showldap
Bind Name: user
Base Distinguished Name: ou=people,dc=company,dc=com
LDAP Search Timeout: 60
Bind Password: Set
LDAP Servers: ldap://company.com:389 ldaps://company2.com:636
CERTS: cacert.pem
```

**使用例 6** 指定したユーザーで、LDAP 接続をテストします。

```
XSCF> setldap -t jsmith
company.com:389 PASSED
```

**終了ステータス**

以下の終了値が返されます。

|    |                  |
|----|------------------|
| 0  | 正常に終了したことを表します。  |
| >0 | エラーが発生したことを表します。 |

**関連項目**

**showldap(8)**

setldap(8)



|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                              |           |                                                 |   |                |             |                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|---|----------------|-------------|-----------------|
| 名前          | setlocale - XSCF のデフォルトのロケールを設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                              |           |                                                 |   |                |             |                 |
| 形式          | <b>setlocale -s locale</b><br><b>setlocale -h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                              |           |                                                 |   |                |             |                 |
| 説明          | setlocale(8) は、XSCF のデフォルトのロケールを設定するコマンドです。<br>設定できるロケールは英語または日本語です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                              |           |                                                 |   |                |             |                 |
| ユーザー権限      | このコマンドを実行するには、 <code>platadm</code> 権限が必要です。<br>ユーザー権限の詳細については、 <code>setprivileges(8)</code> コマンドを参照してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                              |           |                                                 |   |                |             |                 |
| オプション       | 以下のオプションがサポートされています。<br><br><table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">-h</td> <td>使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 20px;">-s locale</td> <td>XSCF のデフォルトのロケールを指定します。locale には以下のどちらかが指定できます。</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 40px;">C</td> <td>ロケールを英語に設定します。</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 40px;">ja_JP.UTF-8</td> <td>ロケールを日本語に設定します。</td> </tr> </table> | -h | 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。 | -s locale | XSCF のデフォルトのロケールを指定します。locale には以下のどちらかが指定できます。 | C | ロケールを英語に設定します。 | ja_JP.UTF-8 | ロケールを日本語に設定します。 |
| -h          | 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                              |           |                                                 |   |                |             |                 |
| -s locale   | XSCF のデフォルトのロケールを指定します。locale には以下のどちらかが指定できます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                              |           |                                                 |   |                |             |                 |
| C           | ロケールを英語に設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                              |           |                                                 |   |                |             |                 |
| ja_JP.UTF-8 | ロケールを日本語に設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                              |           |                                                 |   |                |             |                 |
| 詳細説明        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 設定されたロケールは、次のログイン以降で有効になります。</li> <li>■ <code>showlocale(8)</code> コマンドを使用すると、現在設定されているロケールが確認できます。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                              |           |                                                 |   |                |             |                 |
| 使用例         | <p><b>使用例 1</b> XSCF のデフォルトのロケールを英語に設定します。</p> <pre>XSCF&gt; setlocale -s C C</pre> <p><b>使用例 2</b> XSCF のデフォルトのロケールを日本語に設定します。</p> <pre>XSCF&gt; setlocale -s ja_JP.UTF-8 ja_JP.UTF-8</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                              |           |                                                 |   |                |             |                 |
| 終了ステータス     | 以下の終了値が返されます。<br><br><table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">0</td> <td>正常に終了したことを表します。</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 20px;">&gt;0</td> <td>エラーが発生したことを表します。</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                          | 0  | 正常に終了したことを表します。                              | >0        | エラーが発生したことを表します。                                |   |                |             |                 |
| 0           | 正常に終了したことを表します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                              |           |                                                 |   |                |             |                 |
| >0          | エラーが発生したことを表します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                              |           |                                                 |   |                |             |                 |
| 関連項目        | <code>showlocale(8)</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                              |           |                                                 |   |                |             |                 |

setlocale(8)



|         |                                                                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前      | setlocator - オペレーターパネルの、CHECK LED の点滅状態を設定します。                                                                                                                            |
| 形式      | <b>setlocator</b> <i>value</i><br><b>setlocator</b> -h                                                                                                                    |
| 説明      | setlocator(8) は、オペレーターパネルの、CHECK LED の点滅状態を設定するためのコマンドです。<br><br>以下の状態が設定できます。<br><br>点滅開始            CHECK LED を点滅させます。<br>点滅解除            CHECK LED の点滅を解除します           |
| ユーザー権限  | このコマンドを実行するには、platadm または fieldeng 権限が必要です。<br>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。                                                                             |
| オプション   | 以下のオプションがサポートされています。<br><br>-h                    使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。                                                                            |
| オペランド   | 以下のオペランドがサポートされています。<br><br><i>value</i> CHECK LED の状態を指定します。以下のどちらかを指定できます。<br><br>blink                 CHECK LED を点滅させます。<br>reset                CHECK LED の点滅を解除します。 |
| 詳細説明    | showlocator(8) コマンドを使用すると、CHECK LED の状態を確認できます。                                                                                                                           |
| 使用例     | <b>使用例 1</b> CHECK LED を点滅させます。<br><br>XSCF> <b>setlocator blink</b><br><br><b>使用例 2</b> CHECK LED の点滅を解除します。<br><br>XSCF> <b>setlocator reset</b>                        |
| 終了ステータス | 以下の終了値が返されます。<br><br>0                    正常に終了したことを表します。<br>>0                  エラーが発生したことを表します。                                                                         |

setlocator(8)

関連項目

showlocator(8)

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前      | setlookup - 認証とユーザー権限に関する参照先を設定します。                                                                                                                                                                                                                                 |
| 形式      | <b>setlookup</b> -a {local ldap}<br><b>setlookup</b> -p {local ldap}<br><b>setlookup</b> -h                                                                                                                                                                         |
| 説明      | setlookup(8) は、認証とユーザー権限のデータが、Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) から参照されるかどうかを設定するコマンドです。                                                                                                                                                                  |
| ユーザー権限  | このコマンドを実行するには、useradm 権限が必要です。<br>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。                                                                                                                                                                                    |
| オプション   | 以下のオプションがサポートされています。<br><br>-a                    認証の参照先を指定します。<br>-h                    使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。<br>-p                    ユーザー権限の参照先を指定します。                                                                                    |
| オペランド   | 以下のオペランドがサポートされています。<br><br>ldap                  参照先に LDAP を含めます。-a オプションまたは-p オプションと一緒に指定します。認証およびユーザー権限は最初に XSCF 内<br>が参照され、見つからなかった場合は LDAP 内が参照されます。<br>local                 参照先を XSCF とします。-a オプションまたは-p オプションと<br>一緒に指定します。認証およびユーザー権限は XSCF 内だけ参照<br>されます。 |
| 使用例     | <b>使用例 1</b> ユーザー権限の参照先を LDAP に設定します。<br><br>XSCF> <b>setlookup -p ldap</b>                                                                                                                                                                                         |
| 終了ステータス | 以下の終了値が返されます。<br><br>0                     正常に終了したことを表します。<br>>0                   エラーが発生したことを表します。                                                                                                                                                                 |
| 関連項目    | <b>showlookup</b> (8)                                                                                                                                                                                                                                               |

setlookup(8)



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前     | setnameserver - XSCF ネットワークで使用される Domain Name System (DNS) サーバを設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 形式     | <pre>setnameserver [-c add] address... setnameserver -c del address... setnameserver -c del -a setnameserver -h</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 説明     | <p>setnameserver(8) は、XSCF ネットワークで使用される DNS サーバを設定するコマンドです。</p> <p>XSCF では最大 3 つの DNS サーバを登録できます。4 つ以上登録しようとした場合はエラーとなります。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ユーザー権限 | <p>このコマンドを実行するには、platadm 権限が必要です。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| オプション  | <p>以下のオプションがサポートされています。</p> <p>-a                    現在登録されている DNS サーバをすべて削除します。"-c del" と一緒に使用します。</p> <p>-c add                指定した IP アドレスのホストを DNS サーバに追加します。<br/><i>address</i> と一緒に使用します。-c オプションを省略した場合は "-c add" が指定されたとみなされます。DNS サーバを登録する場合は、既存の設定が削除され、指定した <i>address</i> で上書きされます。</p> <p>-c del                指定した IP アドレスのホストを DNS サーバから削除します。-c オプションを省略した場合は "-c add" が指定されたとみなされます。</p> <p>-h                    使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。</p> |
| オペランド  | <p>以下のオペランドがサポートされています。</p> <p><i>address</i>             追加または削除する DNS サーバの IP アドレスを指定します。4 組の整数値の間にピリオド (.) をつけて指定します。以下の形式で指定できます。スペースで区切って、最大 3 つまで指定できます。</p> <pre>xxx.xxx.xxx.xxx xxx</pre> <p>0 から 255 までの整数を指定します。ゼロサプレスで指定できます。</p>                                                                                                                                                                                                                                         |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 詳細説明    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ DNS サーバが複数指定されている場合は、指定された順番に名前解決が行われま<br/>す。</li> <li>■ 設定した DNS サーバ名を XSCF に反映させるには、<code>applynetwork(8)</code> コマンドを<br/>実行します。<code>applynetwork(8)</code> コマンドで XSCF に反映したら、<br/><code>rebootxscf(8)</code> コマンドを使用して XSCF をリセットすると設定が完了します。</li> <li>■ <code>shownameserver(8)</code> コマンドを使用すると、現在設定されている DNS サーバが<br/>確認できます。</li> </ul>                          |
| 使用例     | <p><b>使用例 1</b>      IP アドレス 192.168.1.2, 10.18.108.10, 10.24.1.2 のホストを DNS サーバとして<br/>追加します。指定された順番に名前解決が行われます。</p> <pre>XSCF&gt; setnameserver 192.168.1.2 10.18.108.10 10.24.1.2</pre> <p><b>使用例 2</b>      IP アドレス 10.18.108.10 のホストを DNS サーバから削除します。</p> <pre>XSCF&gt; setnameserver -c del 10.18.108.10</pre> <p><b>使用例 3</b>      設定されているすべての DNS サーバを削除します。</p> <pre>XSCF&gt; setnameserver -c del -a</pre> |
| 終了ステータス | <p>以下の終了値が返されます。</p> <p>0                    正常に終了したことを表します。</p> <p>&gt;0                  エラーが発生したことを表します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 関連項目    | <code>shownameserver(8)</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前     | setnetwork - XSCF で使用されるネットワークインターフェースを設定します。                                                                                                                                                                                                                          |
| 形式     | <b>setnetwork</b> [-m <i>addr</i> ] <i>interface address</i><br><b>setnetwork</b> -c {up   down} <i>interface</i><br><b>setnetwork</b> -h                                                                                                                              |
| 説明     | <p>setnetwork(8) は、XSCF で使用するネットワークインターフェースの設定を行うコマンドです。</p> <p>指定したネットワークインターフェースに対して、以下の内容を設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ ネットワークインターフェースの有効または無効</li><li>■ IP アドレス</li><li>■ ネットマスク</li></ul> <p>IP アドレスやネットマスクを設定した場合は、設定と同時に設定内容が有効となります。</p> |
| ユーザー権限 | <p>このコマンドを実行するには、platadm 権限が必要です。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>                                                                                                                                                                            |

## オプション

以下のオプションがサポートされています。

- c {up|down} 設定したネットワークインターフェースを有効にするかどうかを指定します。以下のどちらかを指定できます。省略した場合はエラーとなります。
- up ネットワークインターフェースを有効にします。
- down ネットワークインターフェースを無効にします。
- h 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。
- m *addr* ネットマスクを指定します。4組の整数値の間にピリオド(.)をつけて指定します。以下の形式で指定できます。
- xxx.xxx.xxx.xxx*  
*xxx* 0 から 255 までの整数を指定します。ゼロサプレスで指定できます。
- m オプションを省略した場合は、*address* に対応するネットマスクが設定されます。
- クラス A: 255.0.0.0
  - クラス B: 255.255.0.0
  - クラス C: 255.255.255.0

**オペランド** 以下のオペランドがサポートされています。

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |            |              |            |           |                                              |       |            |       |            |              |            |              |            |           |                                              |              |            |              |            |           |     |       |                         |       |                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|----------------------------------------------|-------|------------|-------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|----------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|-----|-------|-------------------------|-------|-------------------------|
| <i>interface</i> | <p>設定するネットワークインターフェースを指定します。以下のいずれかを指定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ミッドレンジサーバの場合</li> </ul> <p>XSCF ユニット 0:</p> <table border="0"> <tr> <td>xscf#0-lan#0</td> <td>XSCF-LAN#0</td> </tr> <tr> <td>xscf#0-lan#1</td> <td>XSCF-LAN#1</td> </tr> <tr> <td>xscf#0-if</td> <td>XSCF ユニット間のインターフェース (Inter SCF Network; ISN)</td> </tr> </table> <p>省略形:</p> <table border="0"> <tr> <td>lan#0</td> <td>XSCF-LAN#0</td> </tr> <tr> <td>lan#1</td> <td>XSCF-LAN#1</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ハイエンドサーバの場合</li> </ul> <p>XSCF ユニット 0:</p> <table border="0"> <tr> <td>xscf#0-lan#0</td> <td>XSCF-LAN#0</td> </tr> <tr> <td>xscf#0-lan#1</td> <td>XSCF-LAN#1</td> </tr> <tr> <td>xscf#0-if</td> <td>XSCF ユニット間のインターフェース (Inter SCF Network; ISN)</td> </tr> </table> <p>XSCF ユニット 1(二重化構成の場合):</p> <table border="0"> <tr> <td>xscf#1-lan#0</td> <td>XSCF-LAN#0</td> </tr> <tr> <td>xscf#1-lan#1</td> <td>XSCF-LAN#1</td> </tr> <tr> <td>xscf#1-if</td> <td>ISN</td> </tr> </table> <p>引継ぎ IP アドレス:</p> <table border="0"> <tr> <td>lan#0</td> <td>XSCF-LAN#0 の引継ぎ IP アドレス</td> </tr> <tr> <td>lan#1</td> <td>XSCF-LAN#1 の引継ぎ IP アドレス</td> </tr> </table> | xscf#0-lan#0 | XSCF-LAN#0 | xscf#0-lan#1 | XSCF-LAN#1 | xscf#0-if | XSCF ユニット間のインターフェース (Inter SCF Network; ISN) | lan#0 | XSCF-LAN#0 | lan#1 | XSCF-LAN#1 | xscf#0-lan#0 | XSCF-LAN#0 | xscf#0-lan#1 | XSCF-LAN#1 | xscf#0-if | XSCF ユニット間のインターフェース (Inter SCF Network; ISN) | xscf#1-lan#0 | XSCF-LAN#0 | xscf#1-lan#1 | XSCF-LAN#1 | xscf#1-if | ISN | lan#0 | XSCF-LAN#0 の引継ぎ IP アドレス | lan#1 | XSCF-LAN#1 の引継ぎ IP アドレス |
| xscf#0-lan#0     | XSCF-LAN#0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |              |            |           |                                              |       |            |       |            |              |            |              |            |           |                                              |              |            |              |            |           |     |       |                         |       |                         |
| xscf#0-lan#1     | XSCF-LAN#1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |              |            |           |                                              |       |            |       |            |              |            |              |            |           |                                              |              |            |              |            |           |     |       |                         |       |                         |
| xscf#0-if        | XSCF ユニット間のインターフェース (Inter SCF Network; ISN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |            |              |            |           |                                              |       |            |       |            |              |            |              |            |           |                                              |              |            |              |            |           |     |       |                         |       |                         |
| lan#0            | XSCF-LAN#0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |              |            |           |                                              |       |            |       |            |              |            |              |            |           |                                              |              |            |              |            |           |     |       |                         |       |                         |
| lan#1            | XSCF-LAN#1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |              |            |           |                                              |       |            |       |            |              |            |              |            |           |                                              |              |            |              |            |           |     |       |                         |       |                         |
| xscf#0-lan#0     | XSCF-LAN#0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |              |            |           |                                              |       |            |       |            |              |            |              |            |           |                                              |              |            |              |            |           |     |       |                         |       |                         |
| xscf#0-lan#1     | XSCF-LAN#1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |              |            |           |                                              |       |            |       |            |              |            |              |            |           |                                              |              |            |              |            |           |     |       |                         |       |                         |
| xscf#0-if        | XSCF ユニット間のインターフェース (Inter SCF Network; ISN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |            |              |            |           |                                              |       |            |       |            |              |            |              |            |           |                                              |              |            |              |            |           |     |       |                         |       |                         |
| xscf#1-lan#0     | XSCF-LAN#0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |              |            |           |                                              |       |            |       |            |              |            |              |            |           |                                              |              |            |              |            |           |     |       |                         |       |                         |
| xscf#1-lan#1     | XSCF-LAN#1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |              |            |           |                                              |       |            |       |            |              |            |              |            |           |                                              |              |            |              |            |           |     |       |                         |       |                         |
| xscf#1-if        | ISN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            |              |            |           |                                              |       |            |       |            |              |            |              |            |           |                                              |              |            |              |            |           |     |       |                         |       |                         |
| lan#0            | XSCF-LAN#0 の引継ぎ IP アドレス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |            |              |            |           |                                              |       |            |       |            |              |            |              |            |           |                                              |              |            |              |            |           |     |       |                         |       |                         |
| lan#1            | XSCF-LAN#1 の引継ぎ IP アドレス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |            |              |            |           |                                              |       |            |       |            |              |            |              |            |           |                                              |              |            |              |            |           |     |       |                         |       |                         |
| <i>address</i>   | <p>IP アドレスを指定します。4 組の整数値の間にピリオド (.) をつけて指定します。以下の形式で指定できます。</p> <p><i>xxx.xxx.xxx.xxx</i></p> <p><i>xxx</i>                      0 から 255 までの整数を指定します。ゼロサプレスで指定できます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |            |              |            |           |                                              |       |            |       |            |              |            |              |            |           |                                              |              |            |              |            |           |     |       |                         |       |                         |

#### 詳細説明

- 引継ぎ IP アドレスとは、ハイエンドサーバで XSCF ユニットが二重化構成の場合に、XSCF が切り替えられていることを意識せずに使用できる IP アドレスのことです。アクティブな XSCF ユニットの各 LAN ポートを lan#0、lan#1 に設定しておくことによって、lan#0、lan#1 という名称でアクセスできるようになります。デフォルトでは lan#0 は xscf#0-lan#0、lan#1 は xscf#0-lan#1 に設定されています。
- ミッドレンジサーバの場合は、lan#0 は xscf#0-lan#0、lan#1 は xscf#0-lan#1 で固定となります。

- 設定したネットワークインターフェースを `applynetwork(8)` コマンドで XSCF に保存する前に、ネットワークインターフェースを無効にしてしまうと、設定されたネットワークインターフェースはすべてクリアされます。
- XSCF-LAN#0 と XSCF-LAN#1 に同じサブネットを設定しないでください。
- 以下のような場合は、`setnetwork(8)` コマンドはエラーとなります。
  - DSCP アドレスと同じ IP アドレスを指定した場合
  - DSCP アドレスと重複するサブネットを指定した場合
  - `xscf#0-if`、`xscf#1-if` とその他のインターフェースで重複するサブネットを指定した場合
  - `-c {up|down}` と ISN を一緒に指定した場合
- ISN 以外のインターフェースに対する IP アドレス、ネットマスクを指定した場合で ISN が未設定のときは、以下のデフォルト値が設定されます。
  - `xscf#0-if`:  
IP アドレス: 192.168.1.1 ネットマスク: 255.255.255.0
  - `xscf#1-if`:  
IP アドレス: 192.168.1.2 ネットマスク: 255.255.255.0
- `shownetwork(8)` コマンドを使用すると、XSCF に現在設定されているネットワークインターフェースの内容が確認できます。
- 設定したネットワークインターフェースの内容を反映させるには、`applynetwork(8)` コマンドを実行します。`applynetwork(8)` コマンドで XSCF に反映したら、`rebootxscf(8)` コマンドを使用して XSCF をリセットすると設定が完了します。

## 使用例

**使用例 1** XSCF ユニット 0 の XSCF-LAN#0 に IP アドレス 192.168.10.10、ネットマスク 255.255.255.0 を設定します。

```
XSCF> setnetwork xscf#0-lan#0 -m 255.255.255.0 192.168.10.10
```

**使用例 2** ミッドレンジシステムの、XSCF ユニット 0 の XSCF-LAN#0 に IP アドレス 192.168.10.10、ネットマスク 255.255.255.0 を設定します。

```
XSCF> setnetwork lan#0 -m 255.255.255.0 192.168.10.10
```

**使用例 3** XSCF ユニット 0 の XSCF-LAN#1 を無効にします。

```
XSCF> setnetwork xscf#0-lan#1 -c down
```

**使用例 4** XSCFU ユニット 0 の ISN に、IP アドレス 192.168.10.128 を設定します。ネットマスクはデフォルト (255.255.255.0) となります。

```
XSCF> setnetwork xscf#0-if 192.168.10.128
```

**使用例 5** XSCF ユニット 1 の XSCF-LAN#0 に IP アドレス 192.168.11.10、ネットマスク

255.255.255.0 を設定します。

```
XSCF> setnetwork xscf#1-lan#0 -m 255.255.255.0 192.168.11.10
```

**使用例 6** XSCF-LAN#0 の引継ぎ IP アドレスに IP アドレス 192.168.1.10、ネットマスク 255.255.255.0 を設定します。

```
XSCF> setnetwork lan#0 -m 255.255.255.0 192.168.1.10
```

#### 終了ステータス

以下の終了値が返されます。

|    |                  |
|----|------------------|
| 0  | 正常に終了したことを表します。  |
| >0 | エラーが発生したことを表します。 |

#### 関連項目

**applynetwork (8)**, **shownetwork (8)**

setnetwork(8)



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前     | setntp - XSCF に対する NTP 情報を設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 形式     | <pre>setntp [-c add] address ...</pre> <pre>setntp -c del address ...</pre> <pre>setntp -c del -a</pre> <pre>setntp -c stratum -i stratum_no</pre> <pre>setntp -h</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 説明     | <p>setntp(8) は、XSCF に対する NTP 情報を設定するコマンドです。</p> <p>setntp(8) コマンドでは、以下の NTP 情報が設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ XSCF を NTP クライアントとした場合の設定<br/>XSCF ネットワークで使用される NTP サーバ。最大 3 つの NTP サーバを登録できます。4 つ以上登録しようとした場合はエラーとなります。</li> <li>■ XSCF を NTP サーバとした場合の設定<br/>XSCF に設定される <code>stratum</code> 値。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ユーザー権限 | <p>このコマンドを実行するには、<code>platadm</code> 権限が必要です。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、<code>setprivileges(8)</code> コマンドを参照してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| オプション  | <p>以下のオプションがサポートされています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-a 現在登録されている DNS サーバをすべて削除します。"-c del" と一緒に使用します。</li> <li>-c add 指定したアドレスまたはホスト名を NTP サーバに追加します。<code>address</code> と一緒に指定します。-c オプションを省略した場合は "-c add" が指定されたとみなされます。NTP サーバを登録する場合は既存の設定が削除され、指定した <code>address</code> で上書きされます。</li> <li>-c del 指定したアドレスまたはホスト名を NTP サーバから削除します。-c オプションを省略した場合は "-c add" が指定されたとみなされます。</li> <li>-c stratum XSCF を NTP サーバとした場合の、<code>stratum</code> 値を設定します。</li> <li>-h 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。</li> <li>-i <code>stratum_no</code> <code>stratum</code> 値を指定します。"-c stratum" と一緒に指定します。1 から 15 までの整数で指定できます。<code>stratum</code> 値を設定しない場合は、5 となります。</li> </ul> |

## オペランド

以下のオペランドがサポートされています。

*address*

追加または削除する NTP サーバの、IP アドレスまたはホスト名を指定します。IP アドレスやホスト名は、スペースで区切って、最大3つまで指定できます。

IP アドレスを指定する場合は、4組の整数値の間にピリオド(.)をつけて指定します。以下の形式で指定できます。

```
xxx.xxx.xxx.xxx
```

*xxx* 0 から 255 までの整数を指定します。ゼロスペースで指定できます。

ホスト名を指定する場合は、Fully Qualified Domain Name(FQDN)でなく、ホスト名だけ指定します。RFC 1034 に準拠した形式で指定できます。

"-c *add*" を指定して *address* を省略した場合はエラーとなります。

## 詳細説明

- NTP サーバが複数指定されている場合は、最初に設定された NTP サーバから優先されます。
- XSCF ユニットが二重化構成の場合、スタンバイ側の XSCF に対しても自動的に設定が反映されます。スタンバイ側の XSCF に異常が発生しているときはエラーとなります。
- 設定した内容を反映させるには、rebootxscf(8) コマンドを使用して、XSCF をリセットする必要があります。
- XSCF がリセットされると、XSCF の時刻が NTP サーバの時刻に同期されます。
- XSCF に NTP サーバを設定すると、ドメインの時刻が変更される場合があります。必要に応じて、ドメインの時刻を設定しなおしてください。
- showntp(8) コマンドを使用すると、現在設定されている NTP サーバが確認できます。

## 使用例

**使用例 1** 3つの NTP サーバ 192.168.1.2、10.18.108.10、10.24.1.2 を登録します。

```
XSCF> setntp 192.168.1.2 10.18.108.10 10.24.1.2
Please reset the XSCF by rebootxscf to apply the ntp settings.
```

**使用例 2** 設定されている NTP サーバ 10.18.108.10 を削除します。

```
XSCF> setntp -c del 10.18.108.10
Please reset the XSCF by rebootxscf to apply the ntp settings.
```

**使用例 3** 2つの NTP サーバ ntp1.examples.com、ntp2.example.com を登録します。

```
XSCF> setntp ntp1.example.com ntp2.example.com
Please reset the XSCF by rebootxscf to apply the ntp settings.
```

**使用例 4** XSCF を NTP サーバとする場合の `stratum` 値を 7 に設定します。

```
XSCF> setntp -c stratum -i 7
```

```
Please reset the XSCF by rebootxscf to apply the ntp settings.
```

#### 終了ステータス

以下の終了値が返されます。

0 正常に終了したことを表します。

>0 エラーが発生したことを表します。

#### 関連項目

`rebootxscf(8)`, `showntp(8)`

setntp(8)



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前     | setpasswordpolicy - システムのパスワードポリシーを管理します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 形式     | <b>setpasswordpolicy</b> [-d <i>dcredit</i> ] [-e <i>expiry</i> ] [-i <i>inactive</i> ] [-k <i>difok</i> ] [-l <i>lcredit</i> ] [-M <i>maxdays</i> ] [-m <i>minlen</i> ] [-n <i>mindays</i> ] [-o <i>ocredit</i> ] [-r <i>remember</i> ] [-u <i>ucredit</i> ] [-w <i>warn</i> ] [-y <i>retry</i> ]<br><br><b>setpasswordpolicy -h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 説明     | setpasswordpolicy(8) は、システムのパスワードポリシーを変更するコマンドです。<br><br>これらのポリシーは、サービスプロセッサ上の XSCF によって強化されます。新しく設定されたパスワードポリシーは、setpasswordpolicy(8) コマンド実行後に追加されたユーザーアカウントに対して適用されます。<br><br>新しいユーザーアカウントの作成を制御するパラメータには、 <i>expiry</i> 、 <i>inactive</i> 、 <i>maxdays</i> 、 <i>mindays</i> 、および <i>warn</i> があります。ユーザーを作成するとき、adduser(8) コマンドによって、これらのパラメータが新しいアカウントのパスワード有効期限設定として使用されます。password(8) コマンドを使用して、既存アカウントのパスワード有効期限設定を変更することができます。                                                                                                                                                                         |
| ユーザー権限 | このコマンドを実行するには、useradm 権限が必要です。<br><br>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| オプション  | 以下のオプションがサポートされています。<br><br>-d <i>dcredit</i> パスワードに含まれる数字の最大数を設定します。各数字は1つのクレジットになります。最小許容パスワード長は、パスワードに含まれる数字1文字ごとに、 <i>dcredit</i> 文字まで1ずつ減ります。有効な値は、ゼロ以上の整数です。初期設定値は1です。<br><br>-e <i>expiry</i> 新しいアカウントの有効期限が切れて無効になるまでの日数を設定します。この値は、新しいユーザーアカウントが作成されたときにそのユーザーアカウントに割り当てられます。初期値は0です。ゼロは、アカウントの有効期限が切れないことを意味します。有効な値は、ゼロ以上の整数です。<br><br>-h                 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。<br><br>-i <i>inactive</i> パスワードの有効期限が切れてからアカウントがロックされるまでの日数を設定します。この値は、新しいユーザーアカウントが作成されたときにそのユーザーアカウントに割り当てられます。初期値は-1です。値が-1の場合は、パスワードの有効期限が切れたあともアカウントがロックされないことを意味します。有効な値は、-1以上の整数です。 |

- k difok** 新しいパスワードの中に、新しい文字 (古いパスワードに含まれていなかった文字) が何文字以上含まれている必要があるかを設定します。初期設定値は 3 です。
- 有効な値は、ゼロ以上の整数です。
- l lcredit** パスワードに含まれる小文字の最大クレジットを設定します。最小許容パスワード長は、パスワードに含まれる小文字 1 文字ごとに、*lcredit* 文字まで 1 ずつ減ります。
- 有効な値は、ゼロ以上の整数です。初期設定値は 1 です。
- M maxdays** パスワードが有効である最大日数を設定します。この値は、新しいユーザーアカウントが作成されたときにそのユーザーアカウントに割り当てられます。初期値は 999999 です。
- 有効な値は、ゼロ以上の整数です。
- m minlen** 新しいパスワードの最小サイズを設定します。
- 注** - *minlen* には、6 未満の値を設定できません。
- 有効な値は、6 以上の整数です。
- n mindays** パスワードを変更してから次に変更するまでの間の最小日数を設定します。このフィールドの初期値 0 は、いつでもパスワードを変更できることを示します。
- 有効な値は、ゼロ以上の整数です。
- o ocredit** パスワードに含まれる英数字以外の文字の最大クレジットを設定します。最小許容パスワード長は、パスワードに含まれる英数字以外の文字 1 文字ごとに、*ocredit* 文字まで 1 ずつ減ります。
- 有効な値は、ゼロ以上の整数です。初期設定値は 1 です。
- r remember** パスワード履歴に記憶させるパスワードの数を設定します。
- 有効な最大値は 10 です。初期設定値は 3 です。

- u *ucredit*** パスワードに含まれる大文字の最大クレジットを設定します。最小許容パスワード長は、パスワードに含まれる大文字 1 文字ごとに、*ucredit* 文字まで 1 ずつ減ります。
- 初期設定値は 1 です。
- w *warn*** ユーザーにパスワードの有効期限の警告を発してから実際に有効期限が切れるまでのデフォルトの日数を設定します。この値は、新しいユーザーアカウントが作成されたときにそのユーザーアカウントに割り当てられます。初期値は 7 です。
- 有効な値は、ゼロ以上の整数です。
- y *retry*** `password` コマンドを使用してユーザーアカウント用のパスワードを変更する場合のパスワードの再試行を許可する回数を設定します。初期値は 3 回です。
- 有効な値は、ゼロ以上の整数です。

**使用例**

**使用例 1** 記憶させるパスワードの最小サイズと数を設定します。

```
XSCF> setpasswordpolicy -m 12 -r 5
```

**使用例 2** 最小パスワード長と最大クレジットを設定します。

```
XSCF> setpasswordpolicy -m 10 -d 1 -u 0 -l 1 -o 1
```

このコマンドを実行すると、新しいパスワードの最小パスワード長は 10 文字になります。数字 (または英数字以外の文字) を 1 文字以上含んでいる場合は、9 文字のパスワードが受け入れられます。数字 1 文字と、英数字以外の文字 1 文字を含んでいる場合は、8 文字のパスワードが受け入れられます。

**終了ステータス**

以下の終了値が返されます。

- 0 正常に終了したことを表します。
- >0 エラーが発生したことを表します。

**関連項目**

**adduser (8), password (8), showpasswordpolicy (8)**

setpasswordpolicy(8)



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前     | setpowerupdelay - システムの暖機運転時間および起動までの待ち時間を設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 形式     | <pre>setpowerupdelay -c warmup -s time</pre> <pre>setpowerupdelay -c wait -s time</pre> <pre>setpowerupdelay -h</pre>                                                                                                                                                                                                          |
| 説明     | <p>setpowerupdelay(8) は、システムの暖機運転時間および起動までの待ち時間を設定するコマンドです。</p> <p>起動までの待ち時間は、マシンルーム内の空調が適温になってからシステムを起動する、などの制御に利用できます。システムの電源がすでに投入され稼働している場合、設定した内容は次のシステム起動時に有効となります。</p>                                                                                                                                                  |
| ユーザー権限 | <p>このコマンドを実行するには、<code>platadm</code> または <code>fieldeng</code> 権限が必要です。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、<code>setprivileges(8)</code> コマンドを参照してください。</p>                                                                                                                                                                                |
| オプション  | <p>以下のオプションがサポートされています。</p> <p><code>-c warmup</code>      暖機運転時間を設定します。</p> <p><code>-c wait</code>        システム起動までの待ち時間を設定します。</p> <p><code>-h</code>              使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。</p> <p><code>-s time</code>        暖機運転または起動までの待ち時間を分単位で指定します。<code>time</code> は 0 から 255 までの整数で指定できます。</p> |
| 詳細説明   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <code>showpowerupdelay(8)</code> コマンドを使用すると、現在設定されている暖機運転時間および起動までの待ち時間が確認できます。</li> <li>■ オペレーターパネルから電源が投入された場合、暖機運転時間や起動までの待ち時間に設定した値は無視されます。これらの時間を設定して起動時に監視する場合は、<code>poweron(8)</code> コマンドを使用してください。</li> </ul>                                                               |
| 使用例    | <p><b>使用例 1</b>      暖機運転時間を 10 分に設定します。</p> <pre>XSCF&gt; setpowerupdelay -c warmup -s 10</pre> <p><b>使用例 2</b>      起動までの待ち時間を 20 分に設定します。</p> <pre>XSCF&gt; setpowerupdelay -c wait -s 20</pre>                                                                                                                             |

## setpowerupdelay(8)

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>終了ステータス</b> | 以下の終了値が返されます。    |
| 0              | 正常に終了したことを表します。  |
| >0             | エラーが発生したことを表します。 |

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| <b>関連項目</b> | <b>showpowerupdelay(8)</b> |
|-------------|----------------------------|

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前     | setprivileges - ユーザー権限を割り当てます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 形式     | <b>setprivileges</b> <i>user</i> [ <i>privileges</i> ] [ <i>domainprivilege</i> @ <i>domains</i> ]<br><b>setprivileges</b> -h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 説明     | <p>setprivileges(8) は、XSCF ユーザーアカウントにユーザー権限を割り当てまるコマンドです。</p> <p>setprivileges(8) コマンドが変更するのは、XSCF のユーザー権限データだけです。スペースで区切って複数のユーザー権限を指定できます。ユーザー権限のリストは、「オペランド」を参照してください。</p> <p>domainop 権限、domainmgr 権限、domainadm 権限は、特定のドメインに対して割り当てなければなりません。他のユーザー権限には、この機能はありません。詳細については、「オペランド」および égópó.1 を参照してください。</p> <p>ユーザー権限を指定しない場合、setprivileges(8) コマンドは指定したユーザーの XSCF 上の権限データをすべて削除します。その後、Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) へのユーザー権限の参照が有効になっている場合は、ユーザーの権限データが LDAP 内で参照されるようになります。</p> <p>none を指定した場合は、LDAP 内の権限データの内容にかかわらず、指定したユーザーには権限が与えられません。</p> |
| ユーザー権限 | このコマンドを実行するには、useradm 権限が必要です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| オプション  | <p>以下のオプションがサポートされています。</p> <p>-h                    使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## オペランド

以下のオペランドがサポートされています。

*domainprivilege@domains*

特定の1つまたは複数のドメインに対し、*domainadm* 権限、*domainmgr* 権限、または *domainop* 権限を指定します。

以下は、*domainprivilege* に対する有効値です。それぞれ必ず *@domains* と一緒に指定します。

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>domainadm</i> | 権限を与えられたドメインに割り当てられている、ハードウェアに関するすべての操作(割り当て、割り当て解除、電源供給など)を実行できます。権限を与えられたドメインに割り当てられている、ハードウェアの状態をすべて表示できます。権限を与えられたドメインに関する、すべての操作を実行できます。権限を与えられたドメインの、すべての状態を表示できます。                                                                                                                                                                                                       |
| <i>domainmgr</i> | 権限を与えられたドメインのリブート、電源の投入や切断を実行できます。権限を与えられたドメインに割り当てられている、すべてのハードウェアの状態をすべて表示できます。権限を与えられたドメインのすべての状態を表示できます。                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>domainop</i>  | この権限を持つドメインに割り当てられているすべてのハードウェアの状態をすべて表示できます。この権限を持つすべてのドメインの状態をすべて表示できます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>domains</i>   | <p><i>domainprivilege</i> に対する適切な値に、@ 記号と <i>domains</i> 記述子をつけて、1つまたは複数のドメインを指定します。</p> <p>ドメインを指定するには、@ 記号の後ろにドメイン番号をつけて使用します。例：<br/> <i>domainadm@3</i></p> <p>ドメインを範囲で指定する場合は、範囲に含まれるドメインの始めと終わりをハイフン(-)で区切って指定します。<br/>           例：<i>domainadm@3-4</i></p> <p>1つのドメインやドメイン範囲を複数指定する場合は、カンマ(,)で区切ります。ドメインの指定が重複した場合はエラーとなります。<br/>           例：<i>domainadm@1-2,4</i></p> |

*privileges*

ユーザー権限の有効な値は以下のとおりです。

|                       |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>auditadm</code> | 監査を設定できます。監査トレイルを削除できます。                                                                                                                                                                                                |
| <code>auditop</code>  | すべての監査状態と監査トレイルを表示できます。                                                                                                                                                                                                 |
| <code>fieldeng</code> | 保守作業員および当社技術員用に限定されているすべての操作を実行できます。                                                                                                                                                                                    |
| <code>none</code>     | ユーザーにLDAP内で権限が設定されている場合でも、ユーザー権限を必要とするサービスプロセッサに関する操作を一切実行できません。この権限を使用すると、サービスプロセッサおよびドメイン上でそのような操作にアクセスすることを管理者が制限できます。                                                                                               |
| <code>platadm</code>  | <code>useradm</code> 権限と <code>auditadm</code> 権限で実行できる内容を除いた、すべての XSCF の設定を実行できます。ドメインにハードウェアを割り当てたり、ドメインからハードウェアの割り当てを解除したりできます。ドメインと XSCF の電源供給に関する操作を実行できます。XSCF ユニットのフェールオーバーに関する操作を実行できます。プラットフォームのすべての状態を表示できます。 |
| <code>platop</code>   | プラットフォームのすべての状態を表示できますが、変更はできません。                                                                                                                                                                                       |
| <code>useradm</code>  | ユーザーアカウントの作成、削除、無効化、有効化ができます。ユーザーのパスワードとパスワードポリシーを変更できます。ユーザー権限を変更できます。                                                                                                                                                 |

*user*

有効なユーザー名を指定します。

## 使用例

**使用例 1** 指定したユーザー (JSmith) についてユーザー権限を設定します。

```
XSCF> setprivileges jsmith platadm domainadm@1-4,6,9
```

**使用例 2** 指定したユーザーのすべての権限を削除します。

```
XSCF> setprivileges jsmith none
```

## 終了ステータス

以下の終了値が返されます。

|    |                  |
|----|------------------|
| 0  | 正常に終了したことを表します。  |
| >0 | エラーが発生したことを表します。 |

setprivileges(8)

関連項目 | **setpasswordpolicy(8)**, **showuser(8)**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前     | setroute - XSCF ネットワークインターフェースのルーティング情報を設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 形式     | <b>setroute</b> -c {add   del} -n <i>address</i> [-m <i>address</i> ] [-g <i>address</i> ] <i>interface</i><br><b>setroute</b> -h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 説明     | <p>setroute(8) は、XSCF ネットワークインターフェースのルーティング情報を設定するコマンドです。</p> <p>ルーティング情報は、ネットワークインターフェースごとに最大 8 個まで登録できます。8 個を超えた場合はエラーとなります。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ユーザー権限 | <p>このコマンドを実行するには、platadm 権限が必要です。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| オプション  | <p>以下のオプションがサポートされています。</p> <p><b>-c {add del}</b>      ルーティング情報に対する機能を指定します。以下のどちらかを指定できます。省略した場合はエラーとなります。</p> <p style="margin-left: 40px;">add                      ルーティング情報を追加します。<br/>del                      ルーティング情報を削除します。</p> <p><b>-g <i>address</i></b>      ルーティングで使用されるゲートウェイアドレスを指定します。<br/><i>address</i> には 4 組の整数値の間にピリオド (.) をつけて指定します。以下の形式で指定できます。省略した場合は未設定となります。</p> <p style="margin-left: 40px;"><i>xxx.xxx.xxx.xxx</i><br/><i>xxx</i>                      0 から 255 までの整数を指定します。ゼロサ<br/>                                 プレスで指定できます。</p> |

- h** 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。
- m *address*** ルーティング情報の宛先となるネットマスクを指定します。4組の整数値の間にピリオド (.) をつけて指定します。以下の形式で指定できます。
- xxx.xxx.xxx.xxx*  
*xxx* 0 から 255 までの整数を指定します。ゼロサプレスで指定できます。
- m オプションを省略し、-n オプションでネットワークアドレス (クラスに応じた、デフォルトのホストアドレス部分が 0 のアドレス) を指定した場合は、クラスに応じて、以下のようなデフォルトのネットマスク値が適用されます。
- | クラス | マスク値          |
|-----|---------------|
| A   | 255.0.0.0     |
| B   | 255.255.0.0   |
| C   | 255.255.255.0 |
- m オプションを省略し、-n オプションでホストアドレスを指定した場合は、ネットマスクは適用されません。
- n オプションで "0.0.0.0" を指定した場合は、ネットマスクは無効となります。
- "-c del" と一緒に指定した場合は、省略できません。
- n *address*** ルーティング情報の宛先となる IP アドレスを指定します。4組の整数値の間にピリオド (.) をつけて指定します。以下の形式で指定できます。
- xxx.xxx.xxx.xxx*  
*xxx* 0 から 255 までの整数を指定します。ゼロサプレスで指定できます。
- address* に "0.0.0.0" を指定した場合は、デフォルトのルーティング情報を設定できます。

## オペランド

以下のオペランドがサポートされています。

*interface*

設定するネットワークインターフェースを指定します。以下のいずれかを指定できます。

## ■ ミッドレンジサーバの場合

XSCF ユニット 0:

xscf#0-lan#0 XSCF-LAN#0

xscf#0-lan#1 XSCF-LAN#1

省略形:

lan#0 XSCF-LAN#0

lan#1 XSCF-LAN#1

## ■ ハイエンドサーバの場合

XSCF ユニット 0:

xscf#0-lan#0 XSCF-LAN#0

xscf#0-lan#1 XSCF-LAN#1

XSCF ユニット 1(二重化構成の場合):

xscf#1-lan#0 XSCF-LAN#0

xscf#1-lan#1 XSCF-LAN#1

## 詳細説明

- DSCP アドレスと同じアドレスを指定した場合はエラーとなります。
- XSCF-LAN#0 と XSCF-LAN#1 に、同じネットワークやホストへのルーティングを設定しないでください。
- 設定したルーティング情報を XSCF に反映させるには、`applynetwork(8)` コマンドを実行します。`applynetwork(8)` コマンドで XSCF に反映したら、`rebootxscf(8)` コマンドを使用して XSCF をリセットすると設定が完了します。
- `showroute(8)` コマンドを使用すると、XSCF ネットワークに現在設定されているルーティング情報が表示されます。

## 使用例

**使用例 1** XSCF ユニット 0 の XSCF-LAN#0 に対して、宛先に 192.168.1.0、ネットマスク 255.255.255.0 としたルーティングを追加します。

```
XSCF> setroute -c add -n 192.168.1.0 -m 255.255.255.0 xscf#0-lan#0
```

**使用例 2** XSCF ユニット 0 の XSCF-LAN#1 に対して、宛先 192.168.1.0、ゲートウェイ 192.168.1.1 としたルーティングを追加します。

```
XSCF> setroute -c add -n 192.168.1.0 -g 192.168.1.1 xscf#0-lan#1
```

**使用例 3** XSCF ユニット 0 の XSCF-LAN#1 に対して、宛先 192.168.1.0、ネットマスクをデフォルト (255.255.255.0) としたルーティングを追加します。

```
XSCF> setroute -c add -n 192.168.1.0 xscf#0-lan#1
```

**使用例 4** XSCF ユニット 0 の XSCF-LAN#1 に対して、宛先 192.168.1.0、ネットマスクをデフォルト (255.255.255.0) としたルーティングを削除します。

```
XSCF> setroute -c del -n 192.168.1.0 -m 255.255.255.0 xscf#0-lan#1
```

**使用例 5** XSCF ユニット 0 の XSCF-LAN#1 に対して、宛先 192.168.1.4 としたルーティングを追加します。

```
XSCF> setroute -c add -n 192.168.1.4 xscf#0-lan#1
```

**使用例 6** XSCF ユニット 0 の XSCF-LAN#1 に対して、宛先 192.168.1.4 としたルーティングを削除します。

```
XSCF> setroute -c del -n 192.168.1.4 xscf#0-lan#1
```

**使用例 7** XSCF ユニット 0 の XSCF-LAN#1 に対して、デフォルトのゲートウェイを 192.168.10.1 としたルーティングを追加します。

```
XSCF> setroute -c add -n 0.0.0.0 -g 192.168.10.1 xscf#0-lan#1
```

#### 終了ステータス

以下の終了値が返されます。

|    |                  |
|----|------------------|
| 0  | 正常に終了したことを表します。  |
| >0 | エラーが発生したことを表します。 |

#### 関連項目

**applynetwork (8)**, **rebootxscf (8)**, **showroute (8)**

|         |                                                                                                                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前      | setshutdowndelay - UPS(Uninterruptible Power Supply) 停電通知時のシャットダウン待ち時間を設定します。                                                                                                                        |
| 形式      | <b>setshutdowndelay -s time</b><br><b>setshutdowndelay -h</b>                                                                                                                                        |
| 説明      | setshutdowndelay(8) は、UPS 接続されたシステムで停電が発生した場合の、システムシャットダウン開始までの待ち時間を設定するコマンドです。<br><br>指定した時間までシャットダウンの開始を遅らせることができます。時間内に UPS から復電が通知された場合はシャットダウンされません。                                            |
| ユーザー権限  | このコマンドを実行するには、platadm または fieldeng 権限が必要です。<br><br>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。                                                                                                    |
| オプション   | 以下のオプションがサポートされています。<br><br>-h                    使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。<br><br>-s <i>time</i> シャットダウン開始までの待ち時間を秒単位で指定します。 <i>time</i> は 0 から 9999 までの整数で指定できます。デフォルトは 10 秒です。 |
| 詳細説明    | showshutdowndelay(8) コマンドを使用すると、現在設定されている待ち時間が表示されます。                                                                                                                                                |
| 使用例     | <b>使用例 1</b> シャットダウン開始までの待ち時間を 600 秒に設定します。<br><br>XSCF> <b>setshutdowndelay -s 600</b>                                                                                                              |
| 終了ステータス | 以下の終了値が返されます。<br><br>0                    正常に終了したことを表します。<br><br>>0                  エラーが発生したことを表します。                                                                                                |
| 関連項目    | <b>showshutdowndelay (8)</b>                                                                                                                                                                         |

setshutdowndelay(8)



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前     | setsmtp - SMTP サービスを設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 形式     | <b>setsmtp</b> [-v]<br><b>setsmtp</b> [-s <i>variable= value</i> ]...<br><b>setsmtp</b> -h                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 説明     | <p>setsmtp(8) は、SMTP サービスを設定するコマンドです。</p> <p>オプションを指定せずに使用した場合、対話的に、使用する SMTP 電子メールサーバの名前を入力するように求められます。また、発信電子メールで使用するポートと Reply-To アドレスも入力するように求められます。ここで指定する電子メールアドレスが有効なものであることを確認してください。-s オプションを使用すると、SMTP 設定値を非対話的にセットアップできます。</p> <p>setsmtp(8) コマンドを使用してメールサーバとポートを設定したあとは、setemailreport(8) コマンドで電子メールレポートを設定してテストメールを送信できるようになります。</p> |
| ユーザー権限 | <p>このコマンドを実行するには、platadm 権限が必要です。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |

## オプション

以下のオプションがサポートされています。

- h**                   使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。
- s *variable=value***   SMTP を設定します。
- variable* の有効なエントリは次のとおりです。
- mailserver
  - port
  - auth
  - user
  - password
  - replyaddress
- 変数の意味は次のとおりです。
- auth は、認証メカニズムです。  
user および password は、SMTP メールサーバに対する認証情報です。
- auth の有効なエントリは次のとおりです。
- none
  - pop
  - smtp-auth
- v**                   詳細な情報を表示します。

## 使用例

**使用例 1**           非対話型モードで、認証情報を指定せずに、メールサーバをセットアップします。

```
XSCF> setsmtp -s mailserver=10.4.1.1 -s auth=none
```

**使用例 2**           非対話型モードで、認証情報をセットアップします。

```
XSCF> setsmtp -s auth=pop -s user=jsmith -s password=*****
```

**使用例 3**           対話モードで、SMTP 認証情報をセットアップします。

```
XSCF> setsmtp
Mail Server [10.4.1.1]:
Port [25]:
Authentication Mechanism [none]: smtp-auth
 User Name []: jsmith
 Password []: *****
Reply Address [useradm@company.com]:
```

**使用例 4** 無効な認証メカニズムを使用して、メールサーバをセットアップします。

```
XSCF> setsmtp
Mail Server [10.4.1.1]:
Port [25]:
Authentication Mechanism [none]: ?
Invalid value '?'. Valid authentication mechanism are: none pop smtp-auth
Authentication Mechanism [none]:
Reply Address [useradm@company.com]:
```

**終了ステータス**

以下の終了値が返されます。

0                   正常に終了したことを表します。  
>0                   エラーが発生したことを表します。

**関連項目**

**setemailreport(8)**, **showsmtp(8)**

setsntp(8)



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前     | setsnmp - SNMP エージェントを管理します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 形式     | <pre> <b>setsnmp</b> enable [ <i>mib_name</i>] <b>setsnmp</b> disable [ <i>mib_name</i>]  <b>setsnmp</b> addtraphost -t <i>type</i> -s <i>community-string</i> [-p <i>trap-port</i>] <i>traphost</i> <b>setsnmp</b> remtraphost -t <i>type</i> <i>traphost</i>  <b>setsnmp</b> addv3traphost -u <i>username</i> -r <i>authentication-protocol</i> {-n <i>engine_id</i> -i} [-a <i>authentication-password</i>] [-e <i>encryption-password</i>] [-p <i>trap-port</i>] <i>traphost</i>  <b>setsnmp</b> remv3traphost -u <i>username</i> <i>traphost</i>  <b>setsnmp</b> enablev1v2c <i>read-only-community-string</i>  <b>setsnmp</b> disablev1v2c  <b>setsnmp</b> [-l <i>system-location</i>] [-c <i>system-contact</i>] [-d <i>system-description</i>] [-p <i>agent- port</i>]  <b>setsnmp</b> -h </pre> |
| 説明     | setsnmp(8) は、SNMP エージェントの設定値を定義するだけでなく、SNMP エージェントを有効化または無効化にするコマンドです。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ユーザー権限 | <p>このコマンドを実行するには、platadm 権限が必要です。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| オプション  | <p>以下のオプションがサポートされています。</p> <pre> -c <i>system-contact</i>      エージェントのシステムの連絡先を指定します。 -d <i>system-description</i> エージェントのシステムの説明を指定します。 -h                        使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。 -l <i>system-location</i>    エージェントのシステムの場所を指定します。 -p <i>agent-port</i>         エージェントのリスニングポートを指定します。デフォルトは 161 です。 -s <i>community-string</i>  SNMP v1 エージェントと v2 エージェントへのアクセスを制御するパスワードに似た働きをします。インターセプト可能なクリアテキスト文字列です。パスワード暗号化と非可視性には、addv3traphost を使用します。 </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## オペランド

以下のオペランドがサポートされています。

**addtraphost** SNMP エージェントから目的のホストへの、選択されたタイプのトラップの送信を有効にします。*trap-port* を指定しない場合、デフォルトは 162 です。コミュニティストリングは必須です。

**addtraphost** には以下のオプションとオペランドがあります。

**-p *agent-port***

トラップポートの ID を指定します。デフォルト値は 162 です。

**-s *community-string***

SNMP v1 エージェントと v2 エージェントへのアクセスを制御するパスワードに似た働きをします。インターセプト可能なクリアテキスト文字列です。パスワード暗号化と非可視性には、**addv3traphost** を使用します。

**-t *type***

トラップのタイプを指定します。有効なトラップのタイプは以下のとおりです。

- v1 = エージェントは SNMPv1 トラップを送信します。
- v2 = エージェントは SNMPv2 トラップを送信します。
- inform = エージェントは情報通知を送信します。

**addtraphost** には以下のオペランドがあります。

**traphost**                    トラップホスト名を指定します。

`adv3traphost` SNMP エージェントから目的のホストへの、SNMPv3 トラップの送信または通知を有効にします。認証プロトコルを選択する必要があります。有効なプロトコルは以下のとおりです。

- MD5 = 認証に MD5 アルゴリズムを使用します。
- SHA = 認証に Secure Hash Algorithm (SHA) を使用します。

すべての通信で使用される暗号化プロトコルは **Data Encryption Standard (DES)** です。パスワードオプションを使用しない場合、パスワードを入力するように求められます。パスワードは読み取られますが、画面にエコーされません。`adv3traphost` には以下のオプションとオペランドがあります。

**-a authentication-password**

認証パスワードを設定します。8 文字以上である必要があります。

**-e encryption-password**

暗号化パスワードを設定します。

**-i**

受信側のホストに肯定応答を要求します。

**-n engine\_id**

トラップを送信するローカルエージェントの ID を設定します。ローカル SNMP エージェントのエンジン ID を指定できますが、これを指定しない場合でも、受信側のホストから期待されるエンジン ID と一致している必要があります。「0x」で始まり、偶数の 16 進文字で構成されている必要があります。そうでない場合、エラーになります。

**-p agent-port**

トラップポートの ID を指定します。デフォルト値は 162 です。

**-r authentication-protocol**

認証プロトコルを設定します。

**-u username**

ユーザー名を指定します。

**traphost**

トラップホスト名を指定します。

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| disable      | <p>単独で使用される場合、SNMP エージェントを停止します。</p> <p>オプションの <i>mib_name</i> の値 ALL と一緒に使用される場合、SNMP エージェントを停止します。</p> <p>オプションの <i>mib_name</i> の ALL 以外の値と一緒に使用される場合、対象 MIB モジュールのサポートを削除します。別の MIB モジュールのサポートが維持されている場合、SNMP エージェントは有効のままです。両方の MIB モジュールのサポートが削除されると、SNMP エージェントは無効になり、停止します。<i>mib_name</i> は一度に 1 つだけ指定できます。</p> <p><i>mib_name</i></p> <p>無効にする MIB モジュールの名前です。有効な MIB モジュールは以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ SP_MIB = OPL-SP-MIB</li> <li>■ FM_MIB = SUN-FM-MIB</li> <li>■ ALL = このリスト内の MIB モジュールすべてです。</li> </ul> |
| disablev1v2c | <p>SNMPv1 または SNMPv2c を使用した SNMP エージェントの通信を無効にします。これらのバージョンを使用した SNMP 通信は安全ではありません。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| enable       | <p>単独で使用される場合、すべての MIB モジュールをサポートする SNMP エージェントをアクティブにします。</p> <p>オプションの <i>mib_name</i> の値 ALL と一緒に使用される場合、すべての MIB モジュールをサポートする SNMP エージェントをアクティブにします。</p> <p>オプションの <i>mib_name</i> の ALL 以外の値と一緒に使用される場合、対象 MIB モジュールのサポートを追加し、必要に応じて SNMP エージェントをアクティブにします。<i>mib_name</i> は一度に 1 つだけ指定できます。</p> <p><i>mib_name</i></p> <p>有効にする MIB モジュールの名前です。有効な MIB モジュールは以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ SP_MIB = OPL-SP-MIB</li> <li>■ FM_MIB = SUN-FM-MIB</li> <li>■ ALL = このリスト内の MIB モジュールすべてです。</li> </ul>                    |

**enablev1v2c** SNMPv1 または SNMPv2c を使用した SNMP エージェントの通信を有効にします。これらのバージョンを使用した SNMP 通信は安全ではありません。したがって、エージェントはデフォルトで SNMPv3 を実行します。このエージェントは読み取り専用です。唯一要求されるコミュニティストリングは読み取り専用です。

**remtraphost** SNMP エージェントから目的のホストへの、選択されたタイプのトラップの送信を無効にします。remtraphost には以下のオプションとオペランドがあります。

**-t type**  
 トラップのタイプを指定します。有効なトラップのタイプは以下のとおりです。

- v1 = エージェントは SNMPv1 トラップを送信します。
- v2 = エージェントは SNMPv2 トラップを送信します。
- inform = エージェントは情報通知を送信します。

**traphost**  
 トラップホスト名を指定します。

**remv3traphost** SNMP エージェントから目的のホストへの、SNMPv3 トラップの送信を無効にします。remv3traphost には以下のオプションとオペランドがあります。

**-u username**  
 ユーザー名を指定します。

**traphost**  
 トラップホスト名を指定します。

## 使用例

**使用例 1** システム情報をセットアップします。

```
XSCF> setsnmp -l sandiego -c username@company.com -d ff1
```

**使用例 2** パスワードオプションを使用して SNMPv3 トラップホストをセットアップします。

```
XSCF> setsnmp addv3traphost -u jsmith -n 0x### -r SHA -a xxxxxxxxx
-e yyyyyyyy fiche
```

**使用例 3** パスワードオプションを使用しないで SNMPv3 トラップホストをセットアップします。

```
XSCF> setsnmp addv3traphost -u bob -i -r SHA fiche
Authentication Password:
Encryption Password:
```

**使用例 4** SNMP エージェントを起動します。

```
XSCF> setsnmp enable SP_MIB
```

**終了ステータス**

以下の終了値が返されます。

0 正常に終了したことを表します。

>0 エラーが発生したことを表します。

**関連項目**

**showsnp(8)**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前     | setsnmpusm - SNMPv3 エージェントの User-based Security Model (USM) 設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 形式     | <pre>setsnmpusm create -a authentication_protocol [-p authentication_password] [-e encryption_password] user</pre> <pre>setsnmpusm delete user</pre> <pre>setsnmpusm clone -u clone_user user</pre> <pre>setsnmpusm passwd [-c {auth encrypt}] [-o old_password] [-n new_password] user</pre> <pre>setsnmpusm -h</pre>                  |
| 説明     | setsnmpusm(8) は、SNMP エージェントの USM 設定を変更するコマンドです。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ユーザー権限 | <p>このコマンドを実行するには、platadm 権限が必要です。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| オプション  | <p>以下のオプションがサポートされています。</p> <p>-h                    使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。</p>                                                                                                                                                                                                                                   |
| オペランド  | <p>以下のオペランドがサポートされています。</p> <p>clone                指定したユーザーが、指定した <i>clone_user</i> と同じ設定で、以降の SNMP 通信でエージェントに認識されるようにします。</p> <p>                      -u <i>clone_user</i>       クローンを作成するためのユーザー設定を持っている有効なユーザー名を指定します。</p> <p>                      <i>user</i>                <i>clone_user</i> のクローンを作成するための異なったユーザー名を指定します。</p> |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create | <p>指定した設定で、以降の SNMP 通信でエージェントに認識されるユーザーを作成します。-u オプションまたは -p オプションを指定しないで使用する場合、パスワードを求めるプロンプトが表示され、パスワードが読み取られますが、画面にはエコーされません。すべての SNMP 通信で使用される暗号化プロトコルは Data Encryption Standard (DES) です。setsnmpusm(8) コマンドでは、SNMP 通信用の認証プロトコルを使用します。MD5 アルゴリズムまたは Secure Hash Algorithm(SHA) のどちらかを指定できます。</p> <p><i>user</i> ユーザー名を指定します。</p> <p><i>-a authentication_protocol</i> 認証プロトコルを指定します。MD5 または SHA のどちらかを指定できます。</p> <p><i>-e encryption_password</i> 暗号化パスワードを指定します。8 文字以上で指定します。</p> <p><i>-p authentication_password</i> 認証パスワードを指定します。8 文字以上で指定します。</p> |
| delete | <p>指定したユーザーを以降の SNMP 通信でエージェントに認識されないようにします。</p> <p><i>user</i> ユーザー名を指定します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| passwd | <p>指定したユーザーのパスワードを変更します。変更できるパスワードは、認証パスワードまたは暗号化パスワードのどちらかです。-c オプションを指定していない場合は、両方になります。-c オプションを指定していない場合、認証パスワードと暗号化パスワードが一致している必要があります。そうでない場合はエラーとなります。オプションを指定しない場合、パスワードを求めるプロンプトが表示されます。パスワードは読み取られますが、画面には表示されません。</p> <p><i>-c auth encrypt</i> 変更するパスワードを指定します。認証パスワードの場合は <i>auth</i>、暗号化パスワードの場合は <i>encrypt</i> を指定します。</p> <p><i>-n new_password</i> 新しいパスワードを指定します。8 文字以上で指定します。</p> <p><i>-o old_password</i> 古いパスワードを指定します。</p> <p><i>user</i> ユーザー名を指定します。</p>                                                                           |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用例     | <p><b>使用例 1</b>      パスワードを指定してユーザーを追加します。</p> <pre>XSCF&gt; setsnmpusm create -a SHA -p xxxxxxxx -e yyyyyyyy jsmith</pre> <p><b>使用例 2</b>      パスワードを指定しないでユーザーを追加します。</p> <pre>XSCF&gt; setsnmpusm create -a SHA bob Authentication Password: Encryption Password:</pre> <p><b>使用例 3</b>      ユーザーのクローンを作成します。</p> <pre>XSCF&gt; setsnmpusm clone -u sue joe Authentication Password: Encryption Password:</pre> <p><b>使用例 4</b>      ユーザーを削除します。</p> <pre>XSCF&gt; setsnmpusm delete joe</pre> |
| 終了ステータス | <p>以下の終了値が返されます。</p> <p>0                      正常に終了したことを表します。</p> <p>&gt;0                     エラーが発生したことを表します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 関連項目    | <p><b>shownmpusm (8)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

setsnmpusm(8)





|                              |                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>createview</b>            | SNMP エージェントに関するエクスポート済み MIB 情報のビューをセットアップします。このエージェントのビューアクセスは、読み取り専用で制限されています。ビューは MIB OID サブツリーによって識別され、OID マスクを使用してそのサブツリーの特定部分に制限することができます。 |
| <b>-e</b>                    | 除外するビューを指定します。デフォルトは、含めるビューです。                                                                                                                  |
| <b>-m <i>OID_Mask</i></b>    | 有効な OID サブツリーマスクを指定します。デフォルトでは、マスクは ff(サブツリー全体)です。                                                                                              |
| <b>-s <i>OID_subtree</i></b> | MIB OID サブツリーを指定します。MIB ツリー全体において、値は .1 で始まります。                                                                                                 |
| <b><i>viewname</i></b>       | 有効なビュー名を指定します。                                                                                                                                  |
| <b>deleteaccess</b>          | アクセスエントリを削除します。                                                                                                                                 |
| <b><i>groupname</i></b>      | 有効なグループ名を指定します。                                                                                                                                 |
| <b>deletegroup</b>           | グループを削除します。                                                                                                                                     |
| <b>-u <i>username</i></b>    | 有効なユーザー名を指定します。                                                                                                                                 |
| <b><i>groupname</i></b>      | 有効なグループ名を指定します。                                                                                                                                 |
| <b>deleteview</b>            | ビューを削除します。                                                                                                                                      |
| <b>-s <i>OID_subtree</i></b> | MIB OID サブツリーを指定します。MIB ツリー全体において、値は .1 で始まります。                                                                                                 |
| <b><i>viewname</i></b>       | 有効なビュー名を指定します。                                                                                                                                  |

**使用例**

**使用例 1** ビューアクセスのグループを作成します。

```
XSCF> setsnmpvacm creategroup -u jsmith admin
```

**使用例 2** MIB 全体のビューを作成します。

```
XSCF> setsnmpvacm createview -s .1 all_view
```

**使用例 3** サブツリーを除外したビューを作成します。

```
XSCF> setsnmpvacm createview -e -s .1.3.6.1.2.1.1 -m fe excl_view
```

**使用例 4** MIB ビューへのアクセスを作成します。

```
XSCF> setsnmpvacm createaccess -r all admin
```

**終了ステータス** | 以下の終了値が返されます。

|    |                  |
|----|------------------|
| 0  | 正常に終了したことを表します。  |
| >0 | エラーが発生したことを表します。 |

**関連項目** | **showsnpvacm (8)**

setsnmpvacm(8)



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前     | setssh - XSCF ネットワークで使用する SSH サービスを開始または停止します。また、SSH サービスに必要なホスト鍵の生成やユーザー公開鍵の登録、削除を行います。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 形式     | <pre>setssh [ [-q] -{y n} ] -c enable setssh -c disable setssh -c addpubkey [-u user_name] setssh -c delpubkey {-a   -s line } [-u user_name] setssh [ [-q] -{y n} ] -c genhostkey setssh -h</pre>                                                                                                                                                                                    |
| 説明     | <p>setssh(8) は、XSCF ネットワークで使用する SSH サービスを開始または停止するコマンドです。また、SSH サービスに必要なホスト鍵の生成や、ユーザー公開鍵の登録、削除を行います。</p> <p>ホスト鍵を生成する場合に、すでに鍵が存在するときは、更新するかどうかのプロンプトが表示されます。</p> <p>ユーザー公開鍵はユーザーアカウントごとに登録できます。また、1 ユーザーアカウントに対して、複数のユーザー公開鍵を登録できます。1 ユーザーアカウントあたり、改行を含んだ最大 1023 文字数分まで、ユーザー公開鍵を登録することができます。</p> <p>XSCF では SSH2 だけサポートされます。</p>                                                      |
| ユーザー権限 | <p>このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ SSH サービスの開始または停止、ホスト鍵の生成：<br/>platadm</li> <li>■ 他のユーザーアカウントの、ユーザー公開鍵の登録または削除：<br/>useradm</li> <li>■ 現在ログインしているユーザーアカウントの、ユーザー公開鍵の登録または削除：<br/>useradm, platadm, platop, auditadm, auditop, domainadm, domainmgr, domainop, fieldeng</li> </ul> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p> |

## オプション

以下のオプションがサポートされています。

- a 登録されているすべてのユーザー公開鍵を削除します。  
"-c delpubkey" と一緒に指定します。
- c addpubkey ユーザー公開鍵を登録します。
- c delpubkey ユーザー公開鍵を削除します。
- c genhostkey SSH2 用ホスト鍵を生成します。
- c {enable|disable} SSH2 サービスの開始または停止を指定します。以下のどちらかを指定できます。
 

|         |                  |
|---------|------------------|
| enable  | SSH2 サービスを開始します。 |
| disable | SSH2 サービスを停止します。 |
- h 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。
- n プロンプトに対して自動的に "n" (no) と応答します。
- q プロンプトを含む、標準出力へのメッセージを表示しないようにします。
- s *line* 削除するユーザー公開鍵の番号を指定します。*line* には、`showssh -c pubkey` コマンドを実行したときに表示される番号を指定します。"-c delpubkey" と一緒に指定します。
- u *user\_name* ユーザー公開鍵を登録、削除するユーザーアカウント名を指定します。"-c addpubkey" または "-c delpubkey" と一緒に指定します。-u オプションを省略した場合は、現在ログインしているユーザーアカウントの、ユーザー公開鍵が対象となります。
- y プロンプトに対して自動的に "y" (yes) と応答します。

## 詳細説明

- ホスト鍵を生成する場合は、指定した内容で実行してよいかを確認するためのプロンプトが表示されます。実行する場合は "y"、中断する場合は "n" を入力します。
- `setssh(8)` コマンドで一度に登録できるユーザー公開鍵は、1 つです。
- `setssh(8)` コマンド実行時のユーザー公開鍵の入力は、Enter キーを押してから Ctrl+D (EOF) を押して終了します。
- XSCF ユニットが二重化構成の場合は、スタンバイ側の XSCF にも自動的に設定が反映されます。スタンバイ側の XSCF が故障しているときはエラーとなり、アクティブ側の XSCF にだけ設定が反映されます。
- 設定した内容は、`rebootxscf(8)` コマンドで XSCF をリセットすると反映されません。

- showssh(8) コマンドを使用すると、SSH サービスに関して現在設定されている内容が確認できます。

## 使用例

**使用例 1** SSH サービスを開始します。

```
XSCF> setssh -c enable
Continue? [y|n] :y
Please reset the XSCF by rebootxscf to apply the ssh settings.
```

**使用例 2** SSH サービスを開始します。プロンプトには自動的に "y" と応答します。

```
XSCF> setssh -y -c enable
Continue? [y|n] :y
Please reset the XSCF by rebootxscf to apply the ssh settings.
```

**使用例 3** SSH サービスを開始します。メッセージは非表示にして、プロンプトには自動的に "y" と応答します。

```
XSCF> setssh -q -y -c enable
```

**使用例 4** SSH サービスを停止します。

```
XSCF> setssh -c disable
```

**使用例 5** SSH 用ホスト鍵を生成します。

```
XSCF> setssh -c genhostkey
Host key create. Continue? [y|n] :y
Please reset the XSCF by rebootxscf to apply the ssh settings.
```

**使用例 6** SSH 用ホスト鍵を生成します。プロンプトには自動的に "y" と応答します。

```
XSCF> setssh -c genhostkey -y
Host key create. Continue? [y|n] :y
Please reset the XSCF by rebootxscf to apply the ssh settings.
```

**使用例 7** SSH 用ホスト鍵を生成します。メッセージは非表示にして、プロンプトには自動的に "y" と応答します。

```
XSCF> setssh -c genhostkey -q -y
```

**使用例 8** ユーザー公開鍵を登録します。公開鍵の入力は、Enter キーを押してから、Ctrl+D キーを押して終了します。

```
XSCF> setssh -c addpubkey
Please input a public key:
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAzFh95SohrDgpnN7zFCJCVNy+jaZPTjNDxcid
QGbiHYDCBttI4151Y0Sv85FJwDpSNHNK0VLMYLjtBmUMPbGgGVB61qskSv/
FeV44hefNCZMiXGItIIpK
```

```
P0nBK4XJpCFoFbPXNUHDw1rTD9icD5U/wRFGSRRxFI+Ub5oLRxN8+A8=abcd@example.com
[Enter]
[Ctrl+D]
```

**使用例 9** ユーザー名を指定してユーザー公開鍵を登録します。公開鍵の入力は、Enter キーを押してから、Ctrl+D キーを押して終了します。

```
XSCF> setssh -c addpubkey -u efgh
Please input a public key:
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAzFh95SohrDgpnN7zFCJCVNy+jaZPTjNDxcid
QGbihYDCBttI4151Y0Sv85FJwDpSNHNKoVLMYLjtBmUMPbGgGVB61qskSv/
FeV44hefNCZMiXGItIIPk
P0nBK4XJpCFoFbPXNUHDw1rTD9icD5U/wRFGSRRxFI+Ub5oLRxN8+A8=abcd@example.com
[Enter]
[Ctrl+D]
```

**使用例 10** 公開鍵番号を指定して、ユーザー公開鍵を削除します。

```
XSCF> setssh -c delpubkey -s 1
1 ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAzFh95SohrDgpnN7zFCJCVNy+jaZPTjNDxcid
QGbihYDCBttI4151Y0Sv85FJwDpSNHNKoVLMYLjtBmUMPbGgGVB61qskSv/
FeV44hefNCZMiXGItIIPk
P0nBK4XJpCFoFbPXNUHDw1rTD9icD5U/wRFGSRRxFI+Ub5oLRxN8+A8=abcd@example.com
```

```
XSCF> setssh -c delpubkey -s 1
1 ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAzFh95SohrDgpnN7zFCJCVNy+jaZPTjNDxcid
QGbihYDCBttI4151Y0Sv85FJwDpSNHNKoVLMYLjtBmUMPbGgGVB61qskSv/
FeV44hefNCZMiXGItIIPk
P0nBK4XJpCFoFbPXNUHDw1rTD9icD5U/wRFGSRRxFI+Ub5oLRxN8+A8=abcd@example.com
```

**使用例 11** すべてのユーザー公開鍵を削除します。

```
XSCF> setssh -c delpubkey -a
```

## 終了ステータス

以下の終了値が返されます。

```
0 正常に終了したことを表します。
>0 エラーが発生したことを表します。
```

## 関連項目

`rebootxscf(8)`, `showssh(8)`

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前      | settelnet - XSCF ネットワークで使用する Telnet サービスを開始または停止します。                                                                                                                                                                                                                                                |
| 形式      | <b>settelnet -c {enable   disable}</b><br><b>settelnet -h</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 説明      | settelnet(8) は、XSCF ネットワークで使用する Telnet サービスを開始または停止するコマンドです。                                                                                                                                                                                                                                        |
| ユーザー権限  | このコマンドを実行するには、platadm 権限が必要です。<br>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。                                                                                                                                                                                                                    |
| オプション   | 以下のオプションがサポートされています。<br><br>-c {enable disable} Telnet サービスを開始または停止するかどうかを指定します。以下のどちらかを指定できます。省略した場合はエラーとなります。<br><br>enable                  Telnet サービスを開始します。<br>disable                Telnet サービスを停止します。<br><br>-h                  使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。              |
| 詳細説明    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ XSCF ユニットが二重化構成の場合は、スタンバイ側の XSCF にも自動的に設定が反映されます。スタンバイ側の XSCF が故障しているときはエラーとなり、アクティブ側の XSCF にだけ設定が反映されます。</li> <li>■ Telnet サービスを停止する場合、rebootxscf(8) コマンドで XSCF をリセットすると反映されます。</li> <li>■ showtelnet(8) コマンドを使用すると、現在の Telnet サービスの状態が確認できます。</li> </ul> |
| 使用例     | <p><b>使用例 1</b>      Telnet サービスを開始します。</p> <pre>XSCF&gt; <b>settelnet -c enable</b></pre> <p><b>使用例 2</b>      Telnet サービスを停止します。</p> <pre>XSCF&gt; <b>settelnet -c disable</b><br/>Please reset the XSCF by rebootxscf to apply the telnet settings.</pre>                                        |
| 終了ステータス | 以下の終了値が返されます。<br><br>0                    正常に終了したことを表します。<br>>0                  エラーが発生したことを表します。                                                                                                                                                                                                   |

settnet(8)

関連項目

showtnet(8)

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前     | settimezone - XSCF のタイムゾーンおよびサマータイム (Daylight Saving Time) を設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 形式     | <pre>settimezone -c settz -s <i>timezone</i> settimezone -c settz -a [-M] settimezone -c adddst -b <i>std</i> -o <i>offset</i> -d <i>dst</i> [-p <i>offset</i>] -f <i>date</i> [ /<i>time</i>] -t <i>date</i> [ /<i>time</i>] settimezone -c deldst -b <i>std</i> -o <i>offset</i> settimezone -h</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 説明     | <p>settimezone(8) は、XSCF のタイムゾーンおよびサマータイムを設定するコマンドです。</p> <p>タイムゾーンは POSIX 規格に準拠しています。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ユーザー権限 | <p>このコマンドを実行するには、<code>platadm</code> または <code>fieldeng</code> 権限が必要です。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、<code>setprivileges(8)</code> コマンドを参照してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| オプション  | <p>以下のオプションがサポートされています。</p> <p><code>-a</code>                    設定可能なタイムゾーンを一覧表示します。</p> <p><code>-c settz</code>                POSIX 規格に準拠したタイムゾーンを設定します。</p> <p><code>-c adddst</code>              手動でタイムゾーンとサマータイムを設定します。</p> <p><code>-c deldst</code>              タイムゾーンとサマータイムを削除します。</p> <p><code>-b <i>std</i></code>                タイムゾーンの略称を指定します。<i>std</i> はアルファベット 3 文字以上で指定します。RFC2822 に準拠した形式で指定できます。<code>"-c adddst"</code> と一緒に指定した場合は設定するタイムゾーンとリンクされます。<code>"-c deldst"</code> と一緒に指定した場合は設定されているタイムゾーンとのリンクが解除されます。</p> <p><code>-d <i>dst</i></code>                サマータイム名を指定します。<i>dst</i> はアルファベット 3 文字以上で指定します。RFC2822 に準拠した形式で指定できます。<code>"-c adddst"</code> と一緒に指定します。</p> |

- `-f date [/time]` サマータイムの開始時間を指定します。*date* は以下のいずれかの形式で指定できます。
- Mm.w.d*
- Mm*: サマータイムを開始する月を指定します。*m* は 1 から 12 までの数値で指定できます。
- w*: サマータイムを開始する週を指定します。第 1 週の場合は 1、最終週の場合は 5 として、1 から 5 までの数値で指定できます。
- d*: サマータイムを開始する曜日を指定します。日曜日の場合は 0、土曜日の場合は 6 として、0 から 6 までの数値で指定できます。
- Jn*
- Jn*: サマータイムを開始する日にちを指定します。1 月 1 日を 1 として、1 から 365 までの数値で指定できます。うるう年の場合は 2 月 29 日はカウントされません。
- n*
- n*: サマータイムを開始する日にちを指定します。1 月 1 日を 1 として、1 から 365 までの数値で指定できます。うるう年の場合は 2 月 29 日もカウントされます。
- time* には時刻を指定します。以下の形式で指定できます。
- hh:mm:ss* "時間:分:秒の形式" で指定します。*hh* は 0 から 23、*mm* は 0 から 59、*ss* は 0 から 60 です。省略した場合は、02:00:00 となります。
- `-h` 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。
- `-M` テキストを 1 画面ずつ表示します。more コマンドと同様です。

-o *offset*

タイムゾーンとグリニッジ標準時 (GMT) とのオフセットを指定します。*offset* は以下の形式で指定できます。

GMT{+|-}hh[:mm[:ss]]

GMT  
{+|-}

グリニッジ標準時  
標準時を GMT よりプラスの時刻に設定する場合は - を指定します。(グリニッジより東側の地域時刻に合わせる場合、オフセットはマイナス値になります。) 標準時を GMT よりマイナスの時刻に設定する場合は + を指定します。(グリニッジより西側の地域時刻に合わせる場合、オフセットはプラス値になります。)

hh[:mm[:ss]]

オフセット時間を指定します。hh は 0 から 23、mm と ss は 0 から 59 です。

- `-p offset` サマータイムとグリニッジ標準時 (GMT) とのオフセットを指定します。`offset` は以下の形式で指定できます。省略した場合は、タイムゾーンで指定した時間の 1 時間前となります。
- GMT{+ | -}hh[:mm[:ss]]
- GMT  
{+ | -}                    グリニッジ標準時  
                         標準時を GMT よりプラスの時刻に設定する  
                         場合は - を指定します。(グリニッジより東  
                         側の地域時刻に合わせる場合、オフセットは  
                         マイナス値になります。)標準時を GMT より  
                         マイナスの時刻に設定する場合は + を指定  
                         します。(グリニッジより西側の地域時刻に  
                         合わせる場合、オフセットはプラス値になり  
                         ます。)
- hh[:mm[:ss]]            オフセット時間を指定します。hh は 0 から  
                         23、mm と ss は 0 から 59 です。
- `-s timezone`            タイムゾーンを指定します。`timezone` には `-a` オプションで表示  
                         されるタイムゾーンのいずれかを指定できます。

`-t date [/time]` サマータイムの終了時間を指定します。*date* は以下のいずれかの形式で指定できます。

#### *Mm.w.d*

*Mm*: サマータイムを終了する月を指定します。*m* は 1 から 12 までの数値で指定できます。

*w*: サマータイムを終了する週を指定します。第 1 週の場合は 1、最終週の場合は 5 として、1 から 5 までの数値で指定できます。

*d*: サマータイムを終了する曜日を指定します。日曜日の場合は 0、土曜日の場合は 6 として、0 から 6 までの数値で指定できます。

#### *Jn*

*Jn*: サマータイムを終了する日にちを指定します。1 月 1 日を 1 として、1 から 365 までの数値で指定できます。うるう年の場合は 2 月 29 日はカウントされません。

#### *n*

*n*: サマータイムを終了する日にちを指定します。1 月 1 日を 1 として、1 から 365 までの数値で指定できます。うるう年の場合は 2 月 29 日もカウントされます。

*time* には時刻を指定します。以下の形式で指定できます。

*hh:mm:ss* "時間:分:秒の形式" で指定します。*hh* は 0 から 23、*mm* は 0 から 59、*ss* は 0 から 60 です。省略した場合は、02:00:00 となります。

## 詳細説明

- タイムゾーン、サマータイムに有効年数を指定することはできません。年ごとにサマータイムが変更される場合は、`settimezone(8)` コマンドで再度指定しなおす必要があります。
- `settimezone(8)` コマンドで設定された標準時にオフセット時間を加算すると GMT になります。
- `showtimezone(8)` コマンドを使用すると、現在設定されているタイムゾーンが確認できます。
- `-c adddst`、`-c deldst` オプションで変更されたサマータイム情報を反映するにはログアウトして、再びログインしてください。

## 使用例

**使用例 1** タイムゾーンを「Asia/Tokyo」に設定します。

```
XSCF> settimezone -c settz -s Asia/Tokyo
Asia/Tokyo
```

**使用例 2** 設定可能なタイムゾーンを一覧表示します。

```
XSCF> settimezone -c settz -a
Africa/Abidjan
Africa/Accra
Africa/Addis_Ababa
Africa/Algiers
Africa/Asmera
Africa/Bamako
Africa/Bangui
.
```

**使用例 3** タイムゾーン略称を JST、GMT からのオフセットを +9、サマータイムゾーン名を JDT、サマータイムを 1 時間前、期間を 3 月最終日曜日 2:00 から 10 月最終日曜日 2:00 までとして、サマータイム情報を設定します。

```
XSCF> settimezone -c adddst -b JST -o GMT-9 -d JDT -f M3.5.0 -t M10.5.0
JST-9JDT,M3.5.0,M10.5.0
```

**使用例 4** タイムゾーン略称を JST、GMT からのオフセットを +9、サマータイムゾーン名を JDT、サマータイムの GMT からのオフセットを +10 時間、期間を 4 月第 1 日曜日 0:00 から 9 月第 1 日曜日 0:00 までとして、サマータイム情報を設定します。

```
XSCF> settimezone -c adddst -b JST -o GMT-9 -d JDT -p GMT-10 -f M4.1.0/00:00:00 -t M9.1.0/00:00:00
JST-9JDT-10,M4.1.0/00:00:00,M9.1.0/00:00:00
```

**使用例 5** 現在設定されているサマータイム情報を削除します。

```
XSCF> settimezone -c deldst -b JST -o GMT-9
```

## 終了ステータス

以下の終了値が返されます。

```
0 正常に終了したことを表します。
>0 エラーが発生したことを表します。
```

## 関連項目

**setdate (8)**, **showdate (8)**, **showtimezone (8)**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前     | setupfru - デバイスのハードウェアに関する設定を行います。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 形式     | <b>setupfru</b> [-m {y   n}] [-x {1   4}] <i>device location</i><br><b>setupfru</b> -h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 説明     | <p>setupfru(8) は、指定したデバイスのハードウェアに関する設定を行うコマンドです。</p> <p>デバイスとして物理システムボード (PSB; Physical System Board) を指定できます。</p> <p>PSB を増設したあとシステムで使用できるようにするため、PSB に対して、以下の内容が設定できます。</p> <p>XSB 形式                      増設した PSB をシステムで使用するためには、PSB 上のハードウェアリソースを論理的に分割して、システムボード (XSB; eXtended System Board) を構成する必要があります。XSB には PSB を分割しないで構成単位とする Uni-XSB と、4 分割したものを構成単位とする Quad-XSB の 2 種類があります。PSB を Uni-XSB として構成するか、Quad-XSB として構成するかを指定します。</p> <p>メモリミラーモード          ミラーモードとは、PSB に搭載されたメモリを 2 分割し、データをミラーリングしたモードです。メモリを 2 分割するためメモリサイズは 1/2 になりますが、データの信頼性が高まります。メモリをミラーモードに設定するかどうかを指定します。</p> |
| ユーザー権限 | <p>このコマンドを実行するには、platadm または fieldeng 権限が必要です。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| オプション  | <p>以下のオプションがサポートされています。</p> <p>-h                              使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。</p> <p>-m {y n}                      <i>device</i> に <i>sb</i> を指定した場合、XSB に搭載されたメモリをミラーモードに設定するかどうかを指定します。ミラーモードに設定する場合は <i>y</i>、設定しない場合は <i>n</i> を指定します。-m オプションを省略した場合は、前の設定が引き継がれます。</p> <p>-x {1 4}                      <i>device</i> に <i>sb</i> を指定した場合、PSB を、Uni-XSB と Quad-XSB のどちらで構成するかを指定します。Uni-XSB で構成する場合は 1、Quad-XSB で構成する場合には 4 を指定します。-x オプションを省略した場合は、前の設定が引き継がれます。</p>                                                                                         |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>オペランド</b>    | 以下のオペランドがサポートされています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>device</i>   | 設定するデバイスを指定します。以下のデバイスだけ指定できません。<br><br><b>sb</b> 物理システムボード (PSB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>location</i> | デバイスの搭載されている位置を指定します。 <i>device</i> に <b>sb</b> を指定した場合、 <i>location</i> には <b>PSB</b> 番号を指定します。0 から 15 までの整数で 1 つだけ指定できます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>詳細説明</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ハイエンドサーバの場合、Quad-XSB 構成のときはメモリミラーモードに設定できません。</li> <li>■ すでに搭載されている <b>PSB</b> を設定しなおす場合は、対象の <b>PSB</b> から構成されたすべての <b>XSB</b> が、ドメイン構成から切り離され、システムボードプールになっている必要があります。<b>XSB</b> をドメイン構成から切り離す方法については、<b>deleteboard(8)</b> コマンドを参照してください。</li> <li>■ システムによって、<b>PSB</b> の構成は以下のように異なります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ハイエンドサーバの場合は、CPU メモリボードユニットと I/O ユニットの組み合わせ</li> <li>■ ミッドレンジサーバの場合は、マザーボードユニット上の CPU モジュールとメモリモジュールを各々論理的に 2 分割したものと、I/O モジュールの組み合わせ</li> </ul> </li> <li>■ <b>showfru(8)</b> コマンドを使用すると、<b>PSB</b> に現在設定されている内容が表示されます。</li> </ul> |
| <b>使用例</b>      | <p><b>使用例 1</b>      <b>PSB#00</b> を Quad-XSB に設定します。(メモリミラーモードの設定は省略されているため、前の設定から変更されません。)</p> <pre>XSCF&gt; setupfru -x 4 sb 0</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>終了ステータス</b>  | 以下の終了値が返されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0               | 正常に終了したことを表します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| >0              | エラーが発生したことを表します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>関連項目</b>     | <b>addboard(8)</b> , <b>deleteboard(8)</b> , <b>moveboard(8)</b> , <b>setdcl(8)</b> , <b>showboards(8)</b> , <b>showdcl(8)</b> , <b>showdevices(8)</b> , <b>showfru(8)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                |         |                                                                       |          |                                       |      |                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
| 名前       | setupplatform - プラットフォーム固有の設定を行います。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                |         |                                                                       |          |                                       |      |                                                                  |
| 形式       | <b>setupplatform [-v]</b><br><b>setupplatform [-v] -p part [-p part]</b><br><b>setupplatform -h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                |         |                                                                       |          |                                       |      |                                                                  |
| 説明       | <p>setupplatform(8) は、プラットフォーム固有の設定を行うコマンドです。</p> <p>このコマンドに従って、管理者はサービスプロセッサのインストールを行います。</p> <p>デフォルトで、setupplatform(8) コマンドは、利用可能な設定を一つずつ確認します。個別の設定は、<b>-p</b> オプションを使用して選択できます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                |         |                                                                       |          |                                       |      |                                                                  |
| ユーザー権限   | <p>このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ XSCF ユーザーアカウントの作成<br/>useradm</li> <li>■ ネットワーク/高度/タイムゾーンの設定<br/>platadm</li> </ul> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                |         |                                                                       |          |                                       |      |                                                                  |
| オプション    | <p>以下のオプションがサポートされています。</p> <p><b>-h</b>                    使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。</p> <p><b>-p part</b>                行いたい設定を指定します。part には、以下のいずれかを指定できます。</p> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">altitude</td> <td>本体装置の高度を設定します。</td> </tr> <tr> <td>network</td> <td>XSCF ネットワーク、DSCP、Domain Name Service、NTP、SSH、https および SMTP の設定を行います。</td> </tr> <tr> <td>timezone</td> <td>XSCF のタイムゾーンを設定します。タイムゾーンはリストから選択します。</td> </tr> <tr> <td>user</td> <td>platadm 権限、platop 権限、および useradm 権限を持つ、新しい XSCF ユーザーアカウントを作成します。</td> </tr> </table> <p><b>-v</b>                    詳細な情報を表示します。</p> | altitude | 本体装置の高度を設定します。 | network | XSCF ネットワーク、DSCP、Domain Name Service、NTP、SSH、https および SMTP の設定を行います。 | timezone | XSCF のタイムゾーンを設定します。タイムゾーンはリストから選択します。 | user | platadm 権限、platop 権限、および useradm 権限を持つ、新しい XSCF ユーザーアカウントを作成します。 |
| altitude | 本体装置の高度を設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                |         |                                                                       |          |                                       |      |                                                                  |
| network  | XSCF ネットワーク、DSCP、Domain Name Service、NTP、SSH、https および SMTP の設定を行います。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                |         |                                                                       |          |                                       |      |                                                                  |
| timezone | XSCF のタイムゾーンを設定します。タイムゾーンはリストから選択します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                |         |                                                                       |          |                                       |      |                                                                  |
| user     | platadm 権限、platop 権限、および useradm 権限を持つ、新しい XSCF ユーザーアカウントを作成します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                |         |                                                                       |          |                                       |      |                                                                  |
| 詳細説明     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ SPARC Enterprise M4000/M5000 サーバ上で使用できるインターフェースは、xscf#0-lan#0、xscf#0-lan#1、lan#0、lan#1 です。SPARC Enterprise M8000/M9000 サーバ上で使用できるインターフェースは同じですが、さらに xscf#0-if、xscf#1-lan#0、xscf#1-lan#1、xscf#1-if を含みます。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                |         |                                                                       |          |                                       |      |                                                                  |

- ユーザーアカウント設定では、新しいユーザーアカウントを、ユーザーが定義したパスワードで作成できます。
- ネットワーク設定では、以下の項目を任意で設定できます。
  - XSCF ネットワークの設定
  - ドメイン / サービスプロセッサ間通信プロトコル (DSCP)
  - Domain Name System (DNS) サーバ
  - Network Time Protocol (NTP) サーバ
  - SSH
  - HTTPS サーバ
  - 電子メールレポート

使用例

**使用例 1** 新しいユーザーアカウントを作成します。

```
XSCF> setupplatform -p user
Do you want to set up an account? [y|n]: y
Username: myadminuser
User id in range 100 to 65533 or leave blank to let the system
choose one:
 Username: myadminuser
 User id:
Are these settings correct? [y|n]: y
XSCF> adduser myadminuser
XSCF> setprivileges myadminuser useradm platadm platop
XSCF> password myadminuser
New XSCF password: [not echoed]
Retype new XSCF password: [not echoed]
```

**使用例 2** XSCF ネットワークを構成します。

```
XSCF> setupplatform
Do you want to set up an account? [y|n]: n
Do you want to set up the XSCF network interfaces? [y|n]: y
Do you want to configure xscf#0-lan#0? [y|n]: y
xscf#0-lan#0 ip address? []: 192.168.1.4
xscf#0-lan#0 netmask? [255.255.255.0]: 255.255.254.0
xscf#0-lan#0 default gateway? []: 192.168.1.1
 xscf#0-lan#0 ip address: 192.168.1.4
 xscf#0-lan#0 netmask: 255.255.254.0
 xscf#0-lan#0 default gateway: 192.168.1.1
Are these settings correct? [y|n]: y
XSCF> setnetwork xscf#0-lan#0 -m 255.255.254.0 192.168.1.4
. . .
```

**使用例 3** SSH を有効にします。

```
XSCF> setupplatform -p network
Do you want to set up the XSCF network interfaces? [y|n]: n
Do you want to set up the DSCP network? [y|n]: n
```

```

Do you want to set up the domain name service? [y|n]: n
Do you want to set up the network time protocol? [y|n]: n
Do you want to set up ssh? [y|n]: y
Enable ssh service? [y|n]: y
XSCF> setssh -q -y -c enable
Do you want to set up https? [y|n]: n
. . .

```

**使用例 4** 本体装置の高度を設定します。 .

```

XSCF> setupplatform -p altitude
Do you want to set up the chassis altitude? [y|n]: y
Chassis altitude is already configured:
 Chassis altitude in meters: 200
Continue setting up the chassis altitude? [y|n]: y
Chassis altitude in meters: 400
 Chassis altitude in meters: 400
Is this setting correct? [y|n]: y
XSCF> setaltitude -s altitude=400
400m

The specified altitude becomes valid when the circuit breakers of the system
are switched on again.
Do you want to reboot the XSCF now? [y|n]: n
XSCF>

```

**使用例 5** XSCF のタイムゾーンを設定します。 .

```

XSCF> setupplatform -p timezone
Do you want to set up the XSCF time zone? [y|n]: y
Chassis time zone is already configured:
 XSCF time zone: US/Pacific
Continue setting up the XSCF time zone? [y|n]: y
0 Africa/Abidjan
1 Africa/Accra
2 Africa/Addis_Ababa
3 Africa/Algiers
4 Africa/Asmera
5 Africa/Bamako
6 Africa/Bangui
7 Africa/Banjul
8 Africa/Bissau
9 Africa/Blantyre
10 Africa/Brazzaville
11 Africa/Bujumbura
12 Africa/Cairo
13 Africa/Casablanca
14 Africa/Ceuta
15 Africa/Conakry
16 Africa/Dakar
17 Africa/Dar_es_Salaam
18 Africa/Djibouti
19 Africa/Douala

```

```

20 Africa/El_Aaiun
21 Africa/Freetown
22 Africa/Gaborone
Enter number to choose time zone or return for next set of time zones: 21
 XSCF time zone: Africa/Freetown
Is this setting correct? [y|n]: Y
XSCF> setaltitude -c settz -s Africa/Freetown
Africa/Freetown
XSCF>

```

**終了ステータス**

以下の終了値が返されます。

```

0 正常に終了したことを表します。
>0 エラーが発生したことを表します。

```

**関連項目**

**adduser (8)**, **applynetwork (8)**, **password (8)**, **setaltitude (8)**, **setdscp (8)**, **setemailreport (8)**, **sethostname (8)**, **sethttps (8)**, **setnameserver (8)**, **setnetwork (8)**, **setntp (8)**, **setprivileges (8)**, **setsntp (8)**, **setssh (8)**, **setroute (8)**, **settimezone (8)**

|         |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前      | showaltitude - 本体装置の高度およびエアフィルターの搭載状況を表示します。                                                                                                                                                                                           |
| 形式      | <b>showaltitude</b><br><b>showaltitude -h</b>                                                                                                                                                                                          |
| 説明      | showaltitude(8) は、現在設定されている本体装置の高度およびエアフィルターの搭載状況を表示するコマンドです。<br><br>エアフィルターの搭載状況は、ミッドレンジサーバだけで表示されます。<br><br>高度は 100 メートル (m) 単位で表示されます。                                                                                              |
| ユーザー権限  | このコマンドを実行するには、 <code>platadm</code> または <code>fieldeng</code> 権限が必要です。<br><br>ユーザー権限の詳細については、 <code>setprivileges(8)</code> コマンドを参照してください。                                                                                             |
| オプション   | 以下のオプションがサポートされています。<br><br>-h                    使用方法を表示します。                                                                                                                                                                          |
| 詳細説明    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ エアフィルターは搭載されている場合だけ表示されます。搭載されていない場合は、何も表示されません。</li> <li>■ <code>setaltitude(8)</code> コマンドを使用すると、本体装置の高度およびエアフィルターの搭載状況を設定できます。</li> </ul>                                                  |
| 使用例     | <p><b>使用例 1</b>        ハイエンドサーバで本体装置の高度を表示します。</p> <pre>XSCF&gt; <b>showaltitude</b> 1000m</pre> <p><b>使用例 2</b>        ミッドレンジサーバで本体装置の高度およびエアフィルターの搭載状況を表示します。</p> <pre>XSCF&gt; <b>showaltitude</b> 1000m Filter is installed.</pre> |
| 終了ステータス | 以下の終了値が返されます。<br><br>0                    正常に終了したことを表します。<br><br>>0                   エラーが発生したことを表します。                                                                                                                                 |
| 関連項目    | <b>setaltitude</b> (8)                                                                                                                                                                                                                 |

showaltitude(8)



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前     | showarchiving - ログアーカイブの設定状態を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 形式     | <p><b>showarchiving</b></p> <p><b>showarchiving</b> [-e] [-v]</p> <p><b>showarchiving</b> -h</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 説明     | showarchiving(8) は、XSCF のログアーカイブに設定されている状態を表示するコマンドです。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ユーザー権限 | <p>このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。</p> <p>platadm, platop, fieldeng</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| オプション  | <p>以下のオプションがサポートされています。</p> <p>-e                 アーカイブエラーのうち最新の 10 件に関する情報を表示します。</p> <p>-h                 使用方法を表示します。他のオプションやオペラントと一緒に指定した場合はエラーになります。</p> <p>-v                 詳細な情報を表示します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 詳細説明   | <p>■ -e オプションを指定しないで showarchiving(8) コマンドを実行すると、以下の情報が表示されます。</p> <p>1. アーカイブ設定データのリスト</p> <p>Archiving state ログのアーカイブ機能が有効かどうか。</p> <p>Archive host       ログがアーカイブされるホスト。初期値は Not configured です。ホスト名または IPv4 のアドレスで表示されます。</p> <p>Archive directory   アーカイブデータが格納されるアーカイブホストのディレクトリ。初期値は Not configured です。</p> <p>Username for ssh login   サービスプロセッサがアーカイブホストにログインするために使用するユーザー名。初期値は Not configured です。</p> <p>Archive host public key   サービスプロセッサがアーカイブホストの ID を確認するために使用する公開キー。-v オプションを指定した場合には表示されます。</p> <p>Archive host fingerprint   サービスプロセッサがアーカイブホストの ID を確認するために使用する、公開キーの md5 フィンガープリント。</p> |

2. 最後にアーカイブホストへの接続を試みた時刻、およびその試行の結果 (成功か失敗か)

Latest communication      最後にアーカイブホストとの通信を試みたときの終了時刻。

Connection status      最後にアーカイブホストへの接続を試みた結果。成功した場合は OK、失敗した場合は FAILED が表示されます。

3. 監査ログおよび監査以外のログに関するステータス情報の表示

Archive space limit      アーカイブに割り当てられている領域の合計。

Archive space used      アーカイブによって現在使用されている領域。

Total archiving failures      失敗したアーカイブ操作の数。

Unresolved failures      失敗したアーカイブ操作のうち、サービスプロセッサが引き続き試みる操作の数。

- -e オプションを指定して showarchiving(8) コマンドを実行すると、発生したアーカイブエラーのうち、最新の 10 件に関する詳細情報が表示されます。

## 使用例

**使用例 1**      ログアーカイブに関するステータスと設定に関するデータを表示します。

```
XSCF> showarchiving
*** Archiving Configuration ***
Archiving state ----- Disabled
Archive host ----- Not configured
Archive directory ----- Not configured
User name for ssh login -- Not configured
Archive host fingerprint - Server authentication disabled

*** Connection to Archive Host ***
Latest communication ----- None
Connection status ----- None

 AUDIT LOGS OTHER LOGS

Archive space limit Unlimited 2000 MB
Archive space used Not monitored Not monitored
Total archiving failures 0 0
Unresolved failures 0 0
```

**使用例 2**      アーカイブエラーに関する情報を表示します。

```
XSCF> showarchiving -e
No archiving errors have occurred.
```

**終了ステータス**      以下の終了値が返されます。

0                    正常に終了したことを表します。  
>0                   エラーが発生したことを表します。

**関連項目**          **setarchiving(8)**



|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前     | showaudit - 監査システムの現在の状態を表示します。                                                                                                                                            |
| 形式     | <b>showaudit</b><br><b>showaudit</b> [all]<br><b>showaudit</b> [-a <i>users</i> ] [-c <i>classes</i> ] [-e <i>events</i> ] [-g] [-m] [-p] [-s] [-t]<br><b>showaudit</b> -h |
| 説明     | showaudit(8) は、システム監査の現在の状態を表示します。オプションを指定せずに showaudit を実行すると、監査レコードの書き込みが有効であるか無効であるかが表示されます。                                                                            |
| ユーザー権限 | このコマンドを実行するには、auditadm または auditop 権限が必要です。<br>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。                                                                              |

## オプション

以下のオプションがサポートされています。

- a *users*      指定されたユーザーの監査レコード生成ポリシーを表示します。  
*users* は、有効なユーザー名のカンマ区切りリストです。
  - c *classes*    指定された監査クラスの監査レコード生成ポリシーを表示します。  
*classes* は、監査クラスのカンマ区切りリストです。クラスは数値  
または名前によって指定できます。ACS\_ プレフィックスは省略可  
能です。たとえば、監査に関連するイベントのクラスは、  
ACS\_AUDIT、AUDIT、または 2 と表現できます。
- 有効なクラスは以下のとおりです。
- |                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| all               | すべてのクラスを意味します。           |
| ACS_SYSTEM(1)     | システムに関連するイベント。           |
| ACS_write(2)      | 状態を変更できるコマンド。            |
| ACS_READ(4)       | 現在の状態を表示するコマンド。          |
| ACS_LOGIN(8)      | ログインに関連するイベント。           |
| ACS_AUDIT(16)     | 監査に関連するイベント。             |
| ACS_DOMAIN(32)    | ドメイン管理に関連するイベント。         |
| ACS_USER(64)      | ユーザー管理に関連するイベント。         |
| ACS_PLATFORM(128) | プラットフォーム管理に関連するイ<br>ベント。 |
| ACS_MODES(256)    | モードに関連するイベント。            |
- e *events*    指定された監査イベントの監査レコード生成ポリシーを表示しま  
す。*events* は、監査イベントのカンマ区切りリストです。イベント  
は数値または名前によって指定できます。AEV\_ プレフィックスは  
省略可能です。たとえば、SSH ログインのイベントは、  
AEV\_LOGIN\_SSH、LOGIN\_SSH、または 4 と表現できます。
- 有効なすべてのイベントのリストについては、showaudit -e all  
を参照してください。
- g            ユーザーのグローバル監査レコード生成ポリシーを表示します。
  - h            使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指  
定した場合はエラーになります。
  - m            ローカルの監査領域の使用量がしきい値に達した場合に送信され  
る電子メールの宛先アドレスを表示します。

- p 監査トレイルが全容量に達した場合に従うポリシーを表示します。
- s 以下の監査ステータスを表示します。
  - ローカルの監査レコードによって消費されている領域
  - ローカルの監査レコード用に残っている空き領域
  - 監査トレイルが全容量に達したために(前回のブート以降に)削除された監査レコードの数
- t ローカルの領域の使用量に関して警告を発行するしきい値を表示します。

## オペランド

以下のオペランドがサポートされています。

- all 以下の情報を表示します。
  - 監査トレイルの書き込みがenableとdisableのどちらに設定されているか。この情報は、オプションを何も指定せずに showaudit(8) コマンドを実行した場合に表示されるものと同じです。
  - -a、-c all、-e all、-g、-m、-p、-s の各オプションを指定して showaudit を実行した場合に表示される情報すべて。

## 使用例

**使用例 1** 監査ステータスを表示します。

```
XSCF> showaudit
Auditing: enabled
```

**使用例 2** ログイン監査に関するすべてのクラス情報を表示します。

```
XSCF> showaudit -c LOGIN
Events:
AEV_LOGIN_BUI enabled
AEV_LOGIN_CONSOLE enabled
AEV_LOGIN_SSH enabled
AEV_LOGIN_TELNET enabled
AEV_LOGOUT enabled
AEV_AUTHENTICATE enabled
```

**使用例 3** すべてのイベント情報を表示します。

```
XSCF> showaudit -e all
Events:
AEV_AUDIT_START enabled
AEV_AUDIT_STOP enabled
AEV_ENTER_MODE enabled
AEV_EXIT_MODE enabled
AEV_LOGIN_BUI enabled
AEV_LOGIN_CONSOLE enabled
```

## showaudit(8)

```
AEV_LOGIN_SSH enabled
AEV_LOGIN_TELNET enabled
AEV_LOGOUT enabled
AEV_AUTHENTICATE enabled
AEV_addboard enabled
AEV_addcodlicense enabled
AEV_addfru enabled
[...]
```

### 終了ステータス

以下の終了値が返されます。

0                    正常に終了したことを表します。  
>0                   エラーが発生したことを表します。

### 関連項目

**setaudit (8), viewaudit (8)**

|         |                                                                                                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前      | showautologout - XSCF シェルのセッションタイムアウト時間を表示します。                                                                                                                                                 |
| 形式      | <b>showautologout</b><br><b>showautologout -h</b>                                                                                                                                              |
| 説明      | showautologout(8) は、現在設定されている XSCF シェルのセッションタイムアウト時間を表示するコマンドです。<br><br>セッションタイムアウト時間は分単位で表示されます。setautologout(8) コマンドでセッションタイムアウト時間を設定していない場合は、デフォルトで 10 分と設定されています。                          |
| ユーザー権限  | このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。<br><br>useradm, platadm, platop, auditadm, auditop, domainadm, domainmgr, domainop, fieldeng<br><br>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。              |
| オプション   | 以下のオプションがサポートされています。<br><br>-h                    使用方法を表示します。                                                                                                                                  |
| 使用例     | <b>使用例 1</b> XSCF シェルのセッションタイムアウト時間を表示します。<br><br>XSCF> <b>showautologout</b><br>30min<br><br><b>使用例 2</b> XSCF シェルのセッションタイムアウト時間を表示します。(デフォルトの場合)<br><br>XSCF> <b>showautologout</b><br>10min |
| 終了ステータス | 以下の終了値が返されます。<br><br>0                    正常に終了したことを表します。<br>>0                  エラーが発生したことを表します。                                                                                              |
| 関連項目    | <b>setautologout(8)</b>                                                                                                                                                                        |

showautologout(8)



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                      |          |                               |          |                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                       |    |                               |       |                           |     |                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|---------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|----|-------------------------------|-------|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前       | showboards - システムボード (XSB; eXtended System Board) の情報を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                      |          |                               |          |                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                       |    |                               |       |                           |     |                                                                                           |
| 形式       | <p><b>showboards</b> [-v] -a [-c sp]</p> <p><b>showboards</b> [-v] -d <i>domain_id</i> [-c sp]</p> <p><b>showboards</b> [-v] <i>xsb</i></p> <p><b>showboards</b> -h</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                      |          |                               |          |                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                       |    |                               |       |                           |     |                                                                                           |
| 説明       | <p>showboards(8) は、XSB の情報を表示するコマンドです。</p> <p>現在ドメインに組み込まれている、または割り当てられている XSB や、搭載されているすべての XSB の情報が表示されます。ドメインを指定した場合は、ドメイン構成情報 (DCL; Domain Component List) に定義されている情報だけ表示されます。</p> <p>以下の情報が表示されます。</p> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="vertical-align: top; padding-right: 20px;">XSB</td> <td> <p>XSB 番号</p> <p>以下の形式で表示されます。</p> <p><i>x-y:</i></p> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td><i>x</i></td> <td>00 から 15 までの整数</td> </tr> <tr> <td><i>y</i></td> <td>0 から 3 までの整数</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; padding-right: 20px;">DID</td> <td> <p>ドメイン ID</p> <p>以下のいずれかが表示されます。</p> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>00-23</td> <td>XSB が割り当てられているドメイン ID</td> </tr> <tr> <td>SP</td> <td>XSB がドメインに属しておらず、システムボードプール状態</td> </tr> <tr> <td>Other</td> <td>ユーザー権限を持たないドメインに属している XSB</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; padding-right: 20px;">LSB</td> <td> <p>ドメインに定義されている論理システムボード (LSB; Logical System Board) 番号</p> <p>00 から 15 までの整数で表示されます。</p> </td> </tr> </table> | XSB      | <p>XSB 番号</p> <p>以下の形式で表示されます。</p> <p><i>x-y:</i></p> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td><i>x</i></td> <td>00 から 15 までの整数</td> </tr> <tr> <td><i>y</i></td> <td>0 から 3 までの整数</td> </tr> </table> | <i>x</i> | 00 から 15 までの整数                | <i>y</i> | 0 から 3 までの整数              | DID | <p>ドメイン ID</p> <p>以下のいずれかが表示されます。</p> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>00-23</td> <td>XSB が割り当てられているドメイン ID</td> </tr> <tr> <td>SP</td> <td>XSB がドメインに属しておらず、システムボードプール状態</td> </tr> <tr> <td>Other</td> <td>ユーザー権限を持たないドメインに属している XSB</td> </tr> </table> | 00-23 | XSB が割り当てられているドメイン ID | SP | XSB がドメインに属しておらず、システムボードプール状態 | Other | ユーザー権限を持たないドメインに属している XSB | LSB | <p>ドメインに定義されている論理システムボード (LSB; Logical System Board) 番号</p> <p>00 から 15 までの整数で表示されます。</p> |
| XSB      | <p>XSB 番号</p> <p>以下の形式で表示されます。</p> <p><i>x-y:</i></p> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td><i>x</i></td> <td>00 から 15 までの整数</td> </tr> <tr> <td><i>y</i></td> <td>0 から 3 までの整数</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>x</i> | 00 から 15 までの整数                                                                                                                                                                                                       | <i>y</i> | 0 から 3 までの整数                  |          |                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                       |    |                               |       |                           |     |                                                                                           |
| <i>x</i> | 00 から 15 までの整数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                      |          |                               |          |                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                       |    |                               |       |                           |     |                                                                                           |
| <i>y</i> | 0 から 3 までの整数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                      |          |                               |          |                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                       |    |                               |       |                           |     |                                                                                           |
| DID      | <p>ドメイン ID</p> <p>以下のいずれかが表示されます。</p> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>00-23</td> <td>XSB が割り当てられているドメイン ID</td> </tr> <tr> <td>SP</td> <td>XSB がドメインに属しておらず、システムボードプール状態</td> </tr> <tr> <td>Other</td> <td>ユーザー権限を持たないドメインに属している XSB</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00-23    | XSB が割り当てられているドメイン ID                                                                                                                                                                                                | SP       | XSB がドメインに属しておらず、システムボードプール状態 | Other    | ユーザー権限を持たないドメインに属している XSB |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                       |    |                               |       |                           |     |                                                                                           |
| 00-23    | XSB が割り当てられているドメイン ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                      |          |                               |          |                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                       |    |                               |       |                           |     |                                                                                           |
| SP       | XSB がドメインに属しておらず、システムボードプール状態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                      |          |                               |          |                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                       |    |                               |       |                           |     |                                                                                           |
| Other    | ユーザー権限を持たないドメインに属している XSB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                      |          |                               |          |                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                       |    |                               |       |                           |     |                                                                                           |
| LSB      | <p>ドメインに定義されている論理システムボード (LSB; Logical System Board) 番号</p> <p>00 から 15 までの整数で表示されます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                      |          |                               |          |                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                       |    |                               |       |                           |     |                                                                                           |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assignment | <p>XSB のドメインへの割り当て状態</p> <p>以下のいずれかが表示されます。</p> <p><b>Unavailable</b>      XSB が使用できない状態。XSB が未搭載または故障により認識できない、ドメイン設定またはシステムボード設定が行われていない、または他のドメインに割り当てられている場合があります。</p> <p><b>Available</b>        XSB がドメイン構成情報 (DCL; Domain Component List) に登録されていて、使用できる状態。システムボードプール状態の場合があります。</p> <p><b>Assigned</b>         XSB がドメインに予約または割り当てられている状態</p> |
| Pwr        | <p>XSB の電源投入状態</p> <p>以下のどちらかが表示されます。</p> <p>n                      電源が切断されている状態</p> <p>y                      電源が投入されている状態</p>                                                                                                                                                                                                                       |
| Conn       | <p>XSB のドメイン構成への接続状態</p> <p>以下のどちらかが表示されます。</p> <p>n                      該当するドメインへ接続されていない、またはシステムボードプール状態</p> <p>y                      該当するドメインへ接続されている状態</p>                                                                                                                                                                                      |

**Conf** XSB のハードウェアリソースの、オペレーティングシステムへの組み込み状態

以下のどちらかかが表示されます。

|   |                          |
|---|--------------------------|
| n | オペレーティングシステムから切り離されている状態 |
| y | オペレーティングシステムに組み込まれている状態  |

**Test** XSB の初期診断の状態

以下のいずれかが表示されます。

|         |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| Unmount | 未搭載または故障により認識できない状態                          |
| Unknown | 診断されていない状態                                   |
| Testing | 初期診断中                                        |
| Passed  | 初期診断が正常に終了した状態                               |
| Failed  | 初期診断で異常が発生した状態。XSB は使用できない、または縮退している状態となります。 |

**Fault** XSB の縮退の状態

以下のいずれかが表示されます。

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Normal   | 正常な状態                  |
| Degraded | 縮退部品がある状態。XSB は稼働できます。 |
| Faulted  | 異常が発生し XSB が動作しない状態    |

-v オプションと指定すると、XSB の詳細ステータスとして、以下の情報が表示されます。

**R** XSB のドメインへの Dynamic Reconfiguration(DR) 予約状態

|   |                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------|
| * | DR 処理が予約されている状態。ドメインがリブートされると、XSB が組み込まれたり、切り離されたりして、ドメイン構成が変更されます。 |
|---|---------------------------------------------------------------------|

**COD** XSB が COD ボードであるかどうか

|   |            |
|---|------------|
| n | COD ボードでない |
| y | COD ボードである |

#### ユーザー権限

このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| platadm, platop, fieldeng      | すべてのドメイン、XSB に対して実行できます。 |
| domainadm, domainmgr, domainop | アクセス権限を持つドメインに対して実行できます。 |

ユーザー権限の詳細については、`setprivileges(8)` コマンドを参照してください。

## オプション

以下のオプションがサポートされています。

- a                   ドメインに組み込まれている、または割り当てられている XSB や搭載されたすべての XSB の状態を表示します。
- c sp               システムボードプールの XSB を表示します。システムボードプールとは、どのドメインにも属さない状態のことです。
- d *domain\_id*      XSB の状態を表示するドメイン ID を指定します。指定したドメインの DCL に定義されている情報だけ表示されます。*domain\_id* はシステム構成によって、0 から 23 までの整数で指定できます。
- h                   使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。
- v                   XSB の詳細な情報を表示します。

## オペランド

以下のオペランドがサポートされています。

*xsb*                   表示する XSB 番号を指定します。以下の形式で指定します。

```

x-y
x 00 から 15 までの整数
y 0 から 3 までの整数

```

## 詳細説明

ドメインを指定した場合は、DCL に定義されている XSB 情報だけ表示されます。

## 使用例

**使用例 1**           搭載されているすべての XSB の情報を表示します。

```

XSCF> showboards -a
XSB DID(LSB) Assignment Pwr Conn Conf Test Fault

00-0 00(00) Assigned y y y Passed Normal
00-1 00(01) Assigned y y y Passed Normal
00-2 SP Available y n n Passed Normal
00-3 02(00) Unavailable y n n Unknown Normal

```

**使用例 2**           搭載されているすべての XSB の詳細な情報を表示します。

```

XSCF> showboards -v -a
XSB R DID(LSB) Assignment Pwr Conn Conf Test Fault COD

00-0 00(00) Assigned y y y Passed Normal n
00-1 * 00(01) Assigned y y y Passed Normal n
00-2 SP Available y n n Passed Normal n
00-3 02(00) Unavailable y n n Unknown Normal n

```

**使用例 3** XSB#00-0 の情報を表示します。

```
XSCF> showboards 00-0
XSB DID(LSB) Assignment Pwr Conn Conf Test Fault

00-0 15(00) Assigned y y y Passed Normal
```

**使用例 4** XSB#00-0 の詳細な情報を表示します。

```
XSCF> showboards -v 00-0
XSB R DID(LSB) Assignment Pwr Conn Conf Test Fault COD

00-0 * 15(00) Assigned y n n Passed Normal y
```

**使用例 5** システムボードプールの XSB を表示します。

```
XSCF> showboards -a -c sp
XSB DID(LSB) Assignment Pwr Conn Conf Test Fault

00-0 SP Available y n n Passed Normal
00-2 SP Available y n n Passed Normal
00-3 SP Available y n n Passed Normal
```

**使用例 6** ドメイン ID 0 に定義されていて、システムボードプールの XSB を表示します。

```
XSCF> showboards -d 0 -c sp
XSB DID(LSB) Assignment Pwr Conn Conf Test Fault

00-2 SP Available y n n Passed Normal
```

## 終了ステータス

以下の終了値が返されます。

0 正常に終了したことを表します。  
 >0 エラーが発生したことを表します。

## 関連項目

**addboard**(8), **addcodlicense**(8), **deleteboard**(8), **deletecodlicense**(8),  
**moveboard**(8), **setdcl**(8), **setupfru**(8), **showcodlicense**(8), **showcodusage**(8),  
**showdcl**(8), **showdevices**(8), **showfru**(8)

showboards(8)



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前     | showcod - ドメインで設定されている Capacity on Demand (COD; キャパシティオンデマンド) に関する情報を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 形式     | <b>showcod</b> [-v] [-d <i>domain_id</i> ]<br><b>showcod</b> -h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 説明     | showcod(8) は、ドメインで設定されている COD 情報を表示するコマンドです。<br><br>COD 情報には、ヘッドルームの数、インストールされた COD Right-To-Use (RTU) ライセンスの数、およびドメインとシャーシホスト ID 用に予約された COD RTU ライセンスの数が含まれます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ユーザー権限 | このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。<br><br>platadm, platop           すべてのドメインに対して実行できます。<br><br>domainadm, domainmgr,   アクセス権限を持つドメインに対して実行できます。<br>domainop<br><br>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| オプション  | 以下のオプションがサポートされています。<br><br>-d <i>domain_id</i> ドメイン ID を指定します。 <i>domain_id</i> はシステム構成によって、0 から 23 までの整数で指定できます。<br><br>-h                    使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。<br><br>-v                    詳細な情報を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 使用例    | <b>使用例 1</b> すべての COD 情報を表示します (ドメイン ID 1 に対して domainadm, domainmgr, domainop のいずれかの権限を持っている場合の例)。<br><br>XSCF> <b>showcod</b><br>PROC RTUs reserved for domain 1 : 0<br><br><b>使用例 2</b> システムに設定されている、すべての COD 情報を表示します。(platadm 権限または platop 権限を持っている場合の例)。<br><br>XSCF> <b>showcod</b><br>Chassis HostID : 81000001<br>PROC RTUs installed : 8<br>PROC Headroom Quantity : 0<br>PROC RTUs reserved for domain 0 : 4<br>PROC RTUs reserved for domain 1 : 0<br>PROC RTUs reserved for domain 2 : 0<br>PROC RTUs reserved for domain 3 : 0 |

## showcod(8)

```
PROC RTUs reserved for domain 4 : 0
PROC RTUs reserved for domain 5 : 0
PROC RTUs reserved for domain 6 : 0
PROC RTUs reserved for domain 7 : 0
PROC RTUs reserved for domain 8 : 0
PROC RTUs reserved for domain 9 : 0
PROC RTUs reserved for domain 10 : 0
PROC RTUs reserved for domain 11 : 0
PROC RTUs reserved for domain 12 : 0
PROC RTUs reserved for domain 13 : 0
PROC RTUs reserved for domain 14 : 0
PROC RTUs reserved for domain 15 : 0
```

### 終了ステータス

以下の終了値が返されます。

|    |                  |
|----|------------------|
| 0  | 正常に終了したことを表します。  |
| >0 | エラーが発生したことを表します。 |

### 関連項目

**setcod**(8)

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前     | showcodlicense - COD ライセンスデータベースに格納されている現在の Capacity on Demand (COD; キャパシティオンデマンド) Right-To-Use (RTU) ライセンスキーを表示します。                                                                                                                                                                                      |
| 形式     | <b>showcodlicense</b> [-r] [-v]<br><b>showcodlicense</b> -h                                                                                                                                                                                                                                               |
| 説明     | showcodlicense(8) は、COD ライセンスデータベースに格納されている COD ライセンス情報を表示するコマンドです。                                                                                                                                                                                                                                       |
| ユーザー権限 | このコマンドを実行するには、platadm または platop 権限が必要です。<br>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。                                                                                                                                                                                                               |
| オプション  | 以下のオプションがサポートされています。<br><br>-h                    使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。<br>-r                    ライセンス情報を、COD ライセンスデータベースに格納されているのと同様の、加工されていない形式で表示します。<br>-v                    詳細な情報を表示します。ライセンス情報は加工された形式とされていない形式の、両方が表示されます。                                                 |
| 詳細説明   | showcodlicense(8) コマンドを使用すると、以下の COD 情報が表示されます。<br><br>Description    リソース (プロセッサ) の種類。<br>Ver            ライセンスのバージョン番号。常に 01 に設定されています。<br>Expiration    ライセンスの有効期限。<br>Count        所定のリソースに与えられている RTU ライセンスの数。<br>Status        COD ライセンスの状態。所定のリソースが有効な場合は、GOOD、リソースのライセンスが切れている場合は、EXPIRED が表示されます。 |
| 使用例    | <b>使用例 1</b> 加工された形式でライセンスデータを表示します。<br><br>XSCF> <b>showcodlicense</b> -v<br>Description Ver    Expiration    Count    Status<br>-----<br>PROC        01            NONE        16        GOOD<br>01:84000000:000000001:0301010100:16:00000000:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                              |

**使用例 2**      加工されていない形式でライセンスデータを表示します。

```
XSCF> showcodlicense -r
01:84000000:104:0301010100:3:00000000:xxxxxxxxxxxxxxxx
```

**終了ステータス**

以下の終了値が返されます。

- 0                    正常に終了したことを表します。
- >0                  エラーが発生したことを表します。

**関連項目**

**addcodlicense (8), deletecodlicense (8), showcodusage (8)**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前     | showcodusage - Capacity on Demand (COD; キャパシティオンデマンド) リソースの使用状況を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 形式     | <b>showcodusage</b> [-v] [-M] [-p resource domain all ]<br><b>showcodusage</b> [-h]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 説明     | showcodusage(8) は、使用中の COD Right-To-Use (RTU) ライセンスに関する現在の状況を表示するコマンドです。<br><br>デフォルトでは、使用中およびインストール済みの COD RTU ライセンスの概要が、各リソースの現在の状態とともに表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ユーザー権限 | このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。<br><br>platadm, platop, 全てのドメインに対して実行できます。<br>fieldeng<br><br>domainadm, domainmgr, アクセス権限を持つドメインに対して実行できます。<br>domainop<br><br>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。                                                                                                                                                                                                                                              |
| オプション  | 以下のオプションがサポートされています。<br><br>-h 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。<br><br>-M テキストを1画面ずつ表示します。more コマンドと同様です。<br><br>-p domain ライセンスの使用状況をドメイン別に表示します。表示される統計情報には、ドメインで使用されている COD RTU ライセンスの数、ドメインに割り当てられているリソースの数、およびドメインに予約されている COD RTU ライセンスの数が含まれます。<br><br>-p resource ライセンスの使用状況をリソースタイプ別に表示します。<br><br>-p all 全ての COD 使用状況情報を表示します。<br><br>-v 詳細な情報を表示します。使用可能なすべての COD の使用状況に関する情報 ( システムとそのドメインの両方における COD RTU ライセンスの使用状況を含む ) が表示されます。 |

## 詳細説明

- `showcodusage -p resource` コマンドを使用すると、システムに関する以下の COD 使用状況が表示されます。

|           |                             |                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resource  | 使用可能な COD リソース (プロセッサ) のタイプ |                                                                                                                                                                                          |
| In Use    | システムで現在使用されている COD CPU の数   |                                                                                                                                                                                          |
| Installed | システムに装着されている COD CPU の数     |                                                                                                                                                                                          |
| License   | インストールされている COD RTU ライセンスの数 |                                                                                                                                                                                          |
| Status    | 以下のいずれかの COD 状態。            |                                                                                                                                                                                          |
|           | OK                          | 使用中の COD CPU に対して十分な数のライセンスがあります。また、残存する使用可能な COD リソースの数、および使用可能なインスタントアクセス CPU (ヘッドルーム) の数も表示されます。                                                                                      |
|           | HEADROOM                    | 使用されているインスタントアクセス COD CPU の数。                                                                                                                                                            |
|           | Violation                   | COD RTU ライセンス違反が存在します。使用可能な COD RTU ライセンスの数を超えている、使用中の COD CPU の数が表示されます。この状況が発生する可能性があるのは、COD RTU ライセンスキーを COD RTU ライセンスデータベースから強制的に削除したときに、そのライセンスキーに関連づけられている COD CPU がまだ使用されていた場合です。 |

- `showcodusage -p domain` コマンドを使用すると、各ドメインに関する以下の COD 使用状況が表示されます。

|                 |                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Domain/Resource | 各ドメインの COD RTU リソース (プロセッサ)。Unused と表示されているプロセッサは、まだドメインに割り当てられていない COD CPU です。 |
| In Use          | ドメインで現在使用されている COD CPU の数。                                                      |

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Installed  | ドメインに装着されている COD CPU リソースの数。                                    |
| Reserved   | ドメインに割り当てられている COD RTU ライセンスの数。                                 |
| Status     | COD CPU の使用状況。 <code>-v</code> オプションを指定したときに、以下のいずれかの情報が表示されます。 |
| Licensed   | ドメイン COD CPU は、COD RTU ライセンスを持っており、使用されています。                    |
| Unlicensed | ドメイン COD CPU は、COD RTU ライセンスを取得できず、使用されていません。                   |
| Unused     | COD CPU は使用されていません。                                             |

**使用例**

プラットフォームに関する権限を持つユーザーは、リソースと、ドメインに関する使用状況の概要を両方表示できます。ドメインに関する権限を持つユーザーは、権限を持っているドメインの使用状況の概要と、使用されていないライセンスのレポートだけ表示できます。

**使用例 1** COD の使用状況をリソース別に表示します。

```
XSCF> showcodusage -p resource
Resource In Use Installed Licensed Status
----- -
PROC 4 4 16 OK: 12 available
```

**使用例 2** COD の使用状況をドメイン別に表示します。

```
XSCF> showcodusage -p domains
Domain/Resource In Use Installed Reserved

0 - PROC 4 4 0
1 - PROC 4 4 0
2 - PROC 4 4 0
3 - PROC 4 4 0
4 - PROC 0 0 0
Unused - PROC 0 0 12
```

**使用例 3** COD の使用状況をリソース別およびドメイン別に表示します。(Quad-XSB の CMU#00 と Uni-XSB の CMU#02 で構成された SPARC Enterprise M8000 サーバの例)

```
XSCF> showcodusage -v
Resource In Use Installed Licensed Status

PROC 0 8 0 OK: 0 available Headroom: 2
Domain/Resource In Use Installed Reserved Status

0 - PROC 0 8 0
 00-0 - PROC 0 1 0
 CMU00-CPU0 Unused
```

showcodusage(8)

```

00-1 - PROC 0 1
CMU00-CPU1 Unused
00-2 - PROC 0 1
CMU00-CPU2 Unused
00-3 - PROC 0 1
CMU00-CPU3 Unused
02-0 - PROC 0 4
CMU02-CPU0 Unused
CMU02-CPU1 Unused
CMU02-CPU2 Unused
CMU02-CPU3 Unused
1 - PROC 0 0 0
2 - PROC 0 0 0
3 - PROC 0 0 0
4 - PROC 0 0 0
5 - PROC 0 0 0
6 - PROC 0 0 0
7 - PROC 0 0 0
8 - PROC 0 0 0
9 - PROC 0 0 0
10 - PROC 0 0 0
11 - PROC 0 0 0
12 - PROC 0 0 0
13 - PROC 0 0 0
14 - PROC 0 0 0
15 - PROC 0 0 0
Unused - PROC 0 0 2

```

**使用例 4** COD の使用状況をリソース別およびドメイン別に表示します。(SPARC Enterprise M5000 サーバの例)

```

XSCF> showcodusage -v
Resource In Use Installed Licensed Status

PROC 0 4 0 OK: 0 available
Domain/Resource In Use Installed Reserved Status

0 - PROC 0 0 0
1 - PROC 0 0 0
2 - PROC 0 0 0
3 - PROC 0 0 0
Unused - PROC 0 4 0
 00-0 - PROC 0 4
 CPUM00-CPU0 Unused
 CPUM00-CPU1 Unused
 CPUM01-CPU0 Unused
 CPUM01-CPU1 Unused

```

**終了ステータス** | 以下の終了値が返されます。

|    |                  |
|----|------------------|
| 0  | 正常に終了したことを表します。  |
| >0 | エラーが発生したことを表します。 |

**関連項目** | **addcodlicense (8), deletecodlicense (8), showcodlicense (8)**

showcodusage(8)



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                        |                     |                                                                                |       |                                              |  |                                  |  |                                  |        |                      |      |                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--------|----------------------|------|------------------|
| 名前                  | showconsolepath - 現在接続されているドメインコンソールの情報を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                        |                     |                                                                                |       |                                              |  |                                  |  |                                  |        |                      |      |                  |
| 形式                  | <pre>showconsolepath -a showconsolepath -d <i>domain_id</i> showconsolepath -h</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                        |                     |                                                                                |       |                                              |  |                                  |  |                                  |        |                      |      |                  |
| 説明                  | <p>showconsolepath(8) は、現在接続されているドメインコンソールの情報を表示するコマンドです。</p> <p>以下の内容が表示されます。</p> <table border="0"> <tr> <td>user</td> <td>ドメインコンソールに接続している XSCF ユーザーアカウント</td> </tr> <tr> <td>DID</td> <td>ドメイン ID</td> </tr> <tr> <td>ro/rw</td> <td>ドメインコンソールの種類</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ro                   読み取り専用コンソール</td> </tr> <tr> <td></td> <td>rw                   書き込み可能コンソール</td> </tr> <tr> <td>escape</td> <td>コンソールに設定されているエスケープ記号</td> </tr> <tr> <td>date</td> <td>ドメインコンソールに接続した日時</td> </tr> </table> | user | ドメインコンソールに接続している XSCF ユーザーアカウント        | DID                 | ドメイン ID                                                                        | ro/rw | ドメインコンソールの種類                                 |  | ro                   読み取り専用コンソール |  | rw                   書き込み可能コンソール | escape | コンソールに設定されているエスケープ記号 | date | ドメインコンソールに接続した日時 |
| user                | ドメインコンソールに接続している XSCF ユーザーアカウント                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                        |                     |                                                                                |       |                                              |  |                                  |  |                                  |        |                      |      |                  |
| DID                 | ドメイン ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                        |                     |                                                                                |       |                                              |  |                                  |  |                                  |        |                      |      |                  |
| ro/rw               | ドメインコンソールの種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                        |                     |                                                                                |       |                                              |  |                                  |  |                                  |        |                      |      |                  |
|                     | ro                   読み取り専用コンソール                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                        |                     |                                                                                |       |                                              |  |                                  |  |                                  |        |                      |      |                  |
|                     | rw                   書き込み可能コンソール                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                        |                     |                                                                                |       |                                              |  |                                  |  |                                  |        |                      |      |                  |
| escape              | コンソールに設定されているエスケープ記号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                        |                     |                                                                                |       |                                              |  |                                  |  |                                  |        |                      |      |                  |
| date                | ドメインコンソールに接続した日時                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                        |                     |                                                                                |       |                                              |  |                                  |  |                                  |        |                      |      |                  |
| ユーザー権限              | <p>このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。</p> <p>useradm, platadm, platop, すべてのドメインに対して実行できます。<br/>fieldeng</p> <p>domainadm, domainmgr,   アクセス権限を持つドメインに対して実行できます。<br/>domainop</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                     |                                                                                |       |                                              |  |                                  |  |                                  |        |                      |      |                  |
| オプション               | <p>以下のオプションがサポートされています。</p> <table border="0"> <tr> <td>-a</td> <td>アクセスできるすべてのドメインに接続されているコンソールの情報を表示します。</td> </tr> <tr> <td>-d <i>domain_id</i></td> <td>情報を表示するドメイン ID を指定します。<i>domain_id</i> はシステム構成によって、0 から 23 までの整数で 1 つだけ指定します。</td> </tr> <tr> <td>-h</td> <td>使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                          | -a   | アクセスできるすべてのドメインに接続されているコンソールの情報を表示します。 | -d <i>domain_id</i> | 情報を表示するドメイン ID を指定します。 <i>domain_id</i> はシステム構成によって、0 から 23 までの整数で 1 つだけ指定します。 | -h    | 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。 |  |                                  |  |                                  |        |                      |      |                  |
| -a                  | アクセスできるすべてのドメインに接続されているコンソールの情報を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                        |                     |                                                                                |       |                                              |  |                                  |  |                                  |        |                      |      |                  |
| -d <i>domain_id</i> | 情報を表示するドメイン ID を指定します。 <i>domain_id</i> はシステム構成によって、0 から 23 までの整数で 1 つだけ指定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                        |                     |                                                                                |       |                                              |  |                                  |  |                                  |        |                      |      |                  |
| -h                  | 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                        |                     |                                                                                |       |                                              |  |                                  |  |                                  |        |                      |      |                  |
| 詳細説明                | 1 つのドメインに対して、書き込み可能コンソールは 1 つだけ、読み取り専用コンソールは複数接続できます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                        |                     |                                                                                |       |                                              |  |                                  |  |                                  |        |                      |      |                  |

## 使用例

**使用例 1**      アクセスできるすべてのドメインに接続されているコンソールの情報を表示します。

```
XSCF> showconsolepath -a
User DID ro/rw escape Date
nakagawa 00 rw @ Fri Jul 29 21:23:34
hana 00 ro # Fri Jul 29 09:49:12
k-okano 00 ro # Fri Jul 29 18:21:50
yuuki 01 rw | Fri Jul 29 10:19:18
uchida 01 ro * Fri Jul 29 13:30:41
```

## 終了ステータス

以下の終了値が返されます。

0                      正常に終了したことを表します。  
>0                     エラーが発生したことを表します。

## 関連項目

**console (8)**, **sendbreak (8)**

|         |                                                                                                                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前      | showdate - XSCF の時計の日付、時刻を表示します。                                                                                                                                                                         |
| 形式      | <b>showdate</b> [-u]<br><b>showdate</b> -h                                                                                                                                                               |
| 説明      | showdate(8) は、XSCF の時計の日付、時刻を表示するコマンドです。                                                                                                                                                                 |
| ユーザー権限  | このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。<br>useradm, platadm, platop, auditadm, auditop, domainadm, domainmgr, domainop, fieldeng<br>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。                                |
| オプション   | 以下のオプションがサポートされています。<br><br>-h                    使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。<br><br>-u                    時刻を協定世界時 (UTC; Coordinated Universal Time) で指定します。省略した場合は地方時となります。           |
| 詳細説明    | setdate(8) コマンドを使用すると、XSCF の時計の日付、時刻を設定できます。                                                                                                                                                             |
| 使用例     | <b>使用例 1</b> 現在の時刻を地方時 (JST) で表示します。<br><br>XSCF> <b>showdate</b><br>Mon Jan 23 14:53:00 JST 2006<br><br><b>使用例 2</b> 現在の時刻を UTC で表示します。<br><br>XSCF> <b>showdate -u</b><br>Mon Jan 23 05:56:15 UTC 2006 |
| 終了ステータス | 以下の終了値が返されます。<br><br>0                    正常に終了したことを表します。<br>>0                   エラーが発生したことを表します。                                                                                                       |
| 関連項目    | <b>setdate</b> (8), <b>settimezone</b> (8), <b>showtimezone</b> (8)                                                                                                                                      |

showdate(8)



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前 | showdcl - 現在設定されているドメイン構成情報 (DCL; Domain Component List) を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 形式 | <b>showdcl</b> [-v] -a<br><b>showdcl</b> [-v] -d <i>domain_id</i> [-l <i>lsb...</i> ]<br><b>showdcl</b> -h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 説明 | <p>showdcl(8) は、setdcl(8) コマンドで設定されたドメイン構成情報を表示するコマンドです。</p> <p>ドメイン構成情報とは、ドメインやドメインを構成する論理システムボード (LSB; Logical System Board) に設定できるハードウェアリソース情報です。</p> <p>LSB とは、ドメインのオペレーティングシステムで認識されるボードの単位です。ドメインごとに最大 16 枚まで登録でき、00 から 15 までの整数で表されます。</p> <p>システムボード (XSB; eXtended System Board) とは、物理システムボード (PSB; Physical System Board) を分割してシステム上で使用できる単位に構成しなおしたボードのことです。XSB は PSB 番号と PSB を分割したときの分割番号を組み合わせで <math>x-y</math> (<math>x</math> は 00 から 15 までの整数、<math>y</math> は 0 から 3 までの整数) で表されます。</p> |

showdcl(8) コマンドでは、ドメイン構成情報内の、以下の情報を表示できます。

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DID    | ドメイン ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LSB    | LSB 番号。00 から 15 までの整数で表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| XSB    | LSB に対応する XSB 番号。以下の形式で表示されます。<br><br>$x$ - $y$ :<br>$x$ 00 から 15 までの整数<br>$y$ 0 から 3 までの整数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Status | ドメインの稼働状態。以下のいずれかが表示されます。追加情報が表示される場合があります。<br><br><b>Powered Off</b><br>電源が切断されている状態<br><b>Panic State</b><br>パニックが発生し、リセット中の状態<br><b>Shutdown Started</b><br>電源が切断中の状態<br><b>Initialization Phase</b><br><b>OpenBoot PROM</b> が初期化中の状態<br><b>OpenBoot Executing Completed</b><br><b>OpenBoot PROM</b> が起動され、プロンプト (ok>) が表示されている状態<br><b>Booting/OpenBoot PROM prompt</b><br>オペレーティングシステムが起動中の状態。またはドメインのシャットダウンやリセットによって、 <b>OpenBoot PROM</b> が動作中かプロンプト (ok>) で停止している状態<br><b>Running</b><br>オペレーティングシステムが稼働している状態 |

-v オプションを指定すると、以下の情報が追加されます。

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| Cfg-policy | ハードウェア初期診断で異常が検出された場合の縮退範囲。以下のいずれかが表示されます。             |
|            | FRU                    部品単位で縮退します (デフォルト)              |
|            | XSB                    XSB 単位で縮退します                    |
|            | System                ドメイン単位で縮退します                     |
| No-Mem     | LSB に搭載されているメモリをドメインで使用させるかどうか。以下のどちらかが表示されます。         |
|            | True                    メモリを使用させません                    |
|            | False                  メモリを使用させます (デフォルト)              |
| No-IO      | LSB に搭載されている入出力デバイスをドメインで使用させるかどうか。以下のどちらかが表示されます。     |
|            | True                    入出力デバイスを使用させません                |
|            | False                  入出力デバイスを使用させます (デフォルト)          |
| Float      | LSB を優先してフローティングボードとするかどうか。以下のどちらかが表示されます。             |
|            | True                    フローティングボードになる優先度を高めます          |
|            | False                  フローティングボードになる優先度を高くしません (デフォルト) |

#### ユーザー権限

このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| platadm, platop,<br>fieldeng      | すべてのドメインに対して実行できます。      |
| domainadm,<br>domainmgr, domainop | アクセス権限を持つドメインに対して実行できます。 |

ユーザー権限の詳細については、`setprivileges(8)` コマンドを参照してください。

#### オプション

以下のオプションがサポートされています。

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| -a                  | すべてのドメインの情報を表示します。                                                     |
| -d <i>domain_id</i> | 表示するドメイン ID を指定します。 <i>domain_id</i> はシステム構成によって、0 から 23 までの整数で表示されます。 |

- h                   使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。
- l *lsb*             表示する LSB 番号を指定します。*lsb* は 0 から 15 まで整数で指定します。スペースで区切って複数指定できます。*lsb* を省略した場合は、ドメイン内のすべての LSB が対象となります。
- v                   ドメイン構成情報内の Cfg-policy、No-Mem、No-IO、Float の情報を追加して表示します。

## 詳細説明

- フローティングボードの優先度が低く設定されているシステムボードは、フローティングボードになりにくくなります。そのため、ドメインのオペレーティングシステムに対して影響を与えにくくなります。
- `setdcl(8)` コマンドを使用すると、ドメイン構成情報を設定できます。

## 使用例

**使用例 1**           ドメイン ID 0 に設定されているドメイン構成情報を表示します。

```
XSCF> showdcl -d 0
DID LSB XSB Status
00 Running
 00 00-0
 04 01-0
 08 02-0
 12 03-0
```

**使用例 2**           ドメイン ID 0 に設定されている詳細なドメイン構成情報を表示します。

```
XSCF> showdcl -v -d 0
DID LSB XSB Status No-Mem No-IO Float Cfg-policy
00 Running FRU
 00 00-0 False False False
 01 -
 02 -
 03 -
 04 01-0 False True False
 05 -
 06 -
 07 -
 08 02-0 True True True
 09 -
 10 -
 11 -
 12 03-0 True True False
 13 -
 14 -
 15 -
```

**使用例 3** すべてのドメインに設定されている詳細なドメイン構成情報を表示します。

```
XSCF> showdcl -v -a
DID LSB XSB Status No-Mem No-IO Float Cfg-policy
00 00 00-0 Running False False False FRU
 01 -
 02 -
 03 -
 04 01-0 False True False
 05 -
 06 -
 07 -
 08 02-0 True True True
 09 -
 10 -
 11 -
 12 03-0 True True False
 13 -
 14 -
 15 -

01 00 01-2 Running (Waiting for OS Shutdown) FRU
 01 04-0 False False False
 02 -
 03 -
 04 -
 05 -
 06 -
 07 05-0 True False False
 08 -
 09 -
 10 -
 11 -
 12 -
 13 -
 14 06-0 True True True
 15 -

:
:
```

#### 終了ステータス

以下の終了値が返されます。

0                    正常に終了したことを表します。  
 >0                  エラーが発生したことを表します。

#### 関連項目

**addboard** (8), **deleteboard** (8), **moveboard** (8), **setdcl** (8), **setupfru** (8),  
**showboards** (8), **showdevices** (8), **showfru** (8)

showdcl(8)



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |     |        |    |           |       |          |       |                |        |                      |           |                         |          |                                 |              |                        |            |                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|--------|----|-----------|-------|----------|-------|----------------|--------|----------------------|-----------|-------------------------|----------|---------------------------------|--------------|------------------------|------------|-----------------|
| <b>名前</b>    | showdevices - システムボード (XSB; eXtended System Board) のデバイスと、リソースの使用状況を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |     |        |    |           |       |          |       |                |        |                      |           |                         |          |                                 |              |                        |            |                 |
| <b>形式</b>    | <pre>showdevices [-v] [-p bydevice   byboard   query   force] xsb showdevices [-v] [-p bydevice   byboard] -d domain_id showdevices -h</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |     |        |    |           |       |          |       |                |        |                      |           |                         |          |                                 |              |                        |            |                 |
| <b>説明</b>    | <p>showdevices(8) は、XSB を構成するデバイスと、デバイス上の、リソースの使用状況を一覧表示するコマンドです。</p> <p>リソースの使用状況は、システムのリソースを管理しているアプリケーションとサブシステムより提供されます。管理対象のリソースがオフラインで照会され、XSB に対して <b>Dynamic Reconfiguration(DR)</b> 操作が行われた場合の影響が予測されて表示されます。デフォルトの設定では管理対象外のデバイスは表示されませんが、<b>-v</b> オプションを使用すると、これらのデバイスを表示できます。</p> <p>以下の情報が表示されます。</p> <p>共通：</p> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>DID</td> <td>ドメイン ID</td> </tr> <tr> <td>XSB</td> <td>XSB 番号</td> </tr> </table> <p>CPU:</p> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>id</td> <td>プロセッサの ID</td> </tr> <tr> <td>state</td> <td>プロセッサの状態</td> </tr> <tr> <td>speed</td> <td>CPU の周波数 (MHz)</td> </tr> <tr> <td>ecache</td> <td>CPU の外部キャッシュサイズ (MB)</td> </tr> </table> <p>メモリ：</p> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>board mem</td> <td>XSB に搭載されているメモリサイズ (MB)</td> </tr> <tr> <td>perm mem</td> <td>XSB に搭載されている、再配置できないメモリサイズ (MB)</td> </tr> <tr> <td>base address</td> <td>XSB に搭載されているメモリの物理アドレス</td> </tr> <tr> <td>domain mem</td> <td>ドメインメモリサイズ (MB)</td> </tr> </table> | DID | ドメイン ID | XSB | XSB 番号 | id | プロセッサの ID | state | プロセッサの状態 | speed | CPU の周波数 (MHz) | ecache | CPU の外部キャッシュサイズ (MB) | board mem | XSB に搭載されているメモリサイズ (MB) | perm mem | XSB に搭載されている、再配置できないメモリサイズ (MB) | base address | XSB に搭載されているメモリの物理アドレス | domain mem | ドメインメモリサイズ (MB) |
| DID          | ドメイン ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |     |        |    |           |       |          |       |                |        |                      |           |                         |          |                                 |              |                        |            |                 |
| XSB          | XSB 番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |     |        |    |           |       |          |       |                |        |                      |           |                         |          |                                 |              |                        |            |                 |
| id           | プロセッサの ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |     |        |    |           |       |          |       |                |        |                      |           |                         |          |                                 |              |                        |            |                 |
| state        | プロセッサの状態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |     |        |    |           |       |          |       |                |        |                      |           |                         |          |                                 |              |                        |            |                 |
| speed        | CPU の周波数 (MHz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |     |        |    |           |       |          |       |                |        |                      |           |                         |          |                                 |              |                        |            |                 |
| ecache       | CPU の外部キャッシュサイズ (MB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |     |        |    |           |       |          |       |                |        |                      |           |                         |          |                                 |              |                        |            |                 |
| board mem    | XSB に搭載されているメモリサイズ (MB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |     |        |    |           |       |          |       |                |        |                      |           |                         |          |                                 |              |                        |            |                 |
| perm mem     | XSB に搭載されている、再配置できないメモリサイズ (MB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |     |        |    |           |       |          |       |                |        |                      |           |                         |          |                                 |              |                        |            |                 |
| base address | XSB に搭載されているメモリの物理アドレス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |     |        |    |           |       |          |       |                |        |                      |           |                         |          |                                 |              |                        |            |                 |
| domain mem   | ドメインメモリサイズ (MB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |     |        |    |           |       |          |       |                |        |                      |           |                         |          |                                 |              |                        |            |                 |

メモリを切り離し中の場合は、以下の項目が表示されます。

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| target XSB    | 移動先の XSB 番号        |
| deleted mem   | 削除済みのメモリサイズ (MB)   |
| remaining mem | 削除する残りのメモリサイズ (MB) |

入出力 デバイス:

|          |                      |
|----------|----------------------|
| device   | 入出力デバイスのインスタンス名      |
| resource | 管理されているリソース名         |
| usage    | リソースを使用しているインスタンスの説明 |
| query    | リソースについてのオフライン照会の結果  |

#### ユーザー権限

このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| platadm, platop, fieldeng         | すべてのドメインに対して実行できます。      |
| domainadm, domainmgr,<br>domainop | アクセス権限を持つドメインに対して実行できます。 |

ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。

#### オプション

以下のオプションがサポートされています。

|                     |                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -d <i>domain_id</i> | 表示するドメイン ID を指定します。 <i>domain_id</i> はシステム構成によって、0 から 23 までの整数で 1 つだけ指定します                                 |
| -h                  | 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。                                                               |
| -p byboard          | XSB ごとに結果を表示します。結果は、さらに、デバイスごとにまとめて表示されます。 <i>-p</i> オプションを省略した場合は、" <i>-p bydevice</i> " が指定されたものとみなされます。 |
| -p bydevice         | CPU、メモリ、I/O など、デバイスごとに結果が表示されます。 <i>-p</i> オプションを省略した場合は、" <i>-p bydevice</i> " が指定されたものとみなされます。           |

- p force** deleteboard -f コマンドを使用してシステムボードをドメインから強制的に切り離した場合に、オペレーティングシステムから削除されるシステムリソースを予測します。**-p** オプションを省略した場合は、"**-p bydevice**" が指定されたとみなされます。
- p query** deleteboard(8) コマンドを使用してシステムボードをドメインから切り離した場合に、オペレーティングシステムから削除されるシステムリソースを予測します。**-p** オプションを省略した場合は、"**-p bydevice**" が指定されたとみなされます。
- v** 管理対象外の入出力デバイスを含め、すべての入出力デバイスの情報を表示します。ただし、管理対象外の入出力デバイスについては、物理的な構成だけ表示され、リソースや使用状況は表示されません。

**オペランド** 以下のオペランドがサポートされています。

**xsb** 表示する XSB 番号を指定します。以下の形式で指定できます。スペースで区切って複数指定できます。

```

x-y
x 00 から 15 までの整数
y 0 から 3 までの整数

```

**使用例** **使用例 1** XSB#00-0 上のデバイスと、リソースの使用状況を表示します。

```

XSCF> showdevices 00-0

CPU:

DID XSB id state speed ecache
00 00-0 40 on-line 2048 4
00 00-0 41 on-line 2048 4
00 00-0 42 on-line 2048 4
00 00-0 43 on-line 2048 4

Memory:

 board perm base domain target deleted remaining
DID XSB mem MB mem MB address mem MB XSB mem MB mem MB
00 00-0 2048 1290 0x000003c000000000 2048 03-0 250 1500
00 00-1 2048 0 0x0000038000000000 2048 0 0 0
00 00-2 2048 0 0x0000034000000000 2048 0 0 0
00 00-3 2048 0 0x0000030000000000 2048 0 0 0
00 01-0 2048 0 0x000002c000000000 2048 1024 0
00 02-0 2048 0 0x0000028000000000 2048 0 0

IO Devices:

DID XSB device resource usage

```

```

00 00-0 sd3 /dev/dsk/c0t3d0s0 mounted filesystem "/"
00 00-0 sd3 /dev/dsk/c0t3s0s1 dump device (swap)
00 00-0 sd3 /dev/dsk/c0t3s0s1 swap area
00 00-0 sd3 /dev/dsk/c0t3d0s3 mounted filesystem "/var"
00 00-0 sd3 /var/run mounted filesystem "/var/run"

```

**使用例 2** ドメイン ID 0 上のデバイスと、リソースの詳細な使用状況を表示します。

```
XSCF> showdevices -v -d 0
```

CPU:

----

| DID | XSB  | id | state   | speed | ecache |
|-----|------|----|---------|-------|--------|
| 00  | 00-0 | 40 | on-line | 2048  | 4      |
| 00  | 00-0 | 41 | on-line | 2048  | 4      |
| 00  | 00-0 | 42 | on-line | 2048  | 4      |
| 00  | 00-0 | 43 | on-line | 2048  | 4      |
| 00  | 01-0 | 50 | on-line | 2048  | 4      |
| 00  | 01-0 | 51 | on-line | 2048  | 4      |
| 00  | 01-0 | 52 | on-line | 2048  | 4      |
| 00  | 01-0 | 53 | on-line | 2048  | 4      |

Memory:

-----

| DID | XSB  | board  | perm   | base               | domain | target | deleted | remaining |
|-----|------|--------|--------|--------------------|--------|--------|---------|-----------|
|     |      | mem MB | mem MB | address            | mem MB | XSB    | mem MB  | mem MB    |
| 00  | 00-0 | 2048   | 1290   | 0x0000003c00000000 | 4096   | 00-1   | 250     | 1500      |
| 00  | 01-0 | 2048   |        | 0x0000002c00000000 | 4096   |        |         |           |

IO Devices:

-----

| DID | XSB  | device | resource          | usage                         |
|-----|------|--------|-------------------|-------------------------------|
| 00  | 00-0 | sd0    |                   |                               |
| 00  | 00-0 | sd1    |                   |                               |
| 00  | 00-0 | sd2    |                   |                               |
| 00  | 00-0 | sd3    | /dev/dsk/c0t3d0s0 | mounted filesystem "/"        |
| 00  | 00-0 | sd3    | /dev/dsk/c0t3s0s1 | dump device (swap)            |
| 00  | 00-0 | sd3    | /dev/dsk/c0t3s0s1 | swap area                     |
| 00  | 00-0 | sd3    | /dev/dsk/c0t3d0s3 | mounted filesystem "/var"     |
| 00  | 00-0 | sd3    | /var/run          | mounted filesystem "/var/run" |
| 00  | 00-0 | sd4    |                   |                               |
| 00  | 00-0 | sd5    |                   |                               |
| 00  | 00-0 | sd6    |                   |                               |

## 終了ステータス

以下の終了値が返されます。

0                   正常に終了したことを表します。  
>0                   エラーが発生したことを表します。

関連項目

**addboard** (8), **deleteboard** (8), **moveboard** (8), **setdcl** (8), **setupfru** (8),  
**showboards** (8), **showdcl** (8), **showfru** (8)

showdevices(8)



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                  |                                       |     |                                                                                                                                          |      |    |     |    |     |    |             |                                                 |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                             |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                                              |  |                                                                                                                                                            |      |                |            |                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|----|-----|----|-------------|-------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|----|----------|-----------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|----|----------|----------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------|---------------------------------------|
| 名前                | showdomainmode - 現在設定されているドメインの動作モードを表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |                  |                                       |     |                                                                                                                                          |      |    |     |    |     |    |             |                                                 |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                             |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                                              |  |                                                                                                                                                            |      |                |            |                                       |
| 形式                | <b>showdomainmode</b> -d <i>domain_id</i><br><b>showdomainmode</b> -h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                     |                  |                                       |     |                                                                                                                                          |      |    |     |    |     |    |             |                                                 |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                             |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                                              |  |                                                                                                                                                            |      |                |            |                                       |
| 説明                | <p>showdomainmode(8) は、指定したドメインに現在設定されているドメインの動作モードを表示するコマンドです。</p> <p>以下の状態が表示されます。</p> <table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">HOST-ID</td> <td>HOST ID</td> </tr> <tr> <td>Diagnostic Level</td> <td>OpenBoot PROM の診断レベル。以下のいずれかが表示されます。</td> </tr> <tr> <td></td> <td> <table border="0"> <tr> <td>none</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>min</td> <td>標準</td> </tr> <tr> <td>max</td> <td>最大</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>Secure Mode</td> <td>host watchdog、Break 信号受信抑止機能の状態。以下のどちらかが表示されます。</td> </tr> <tr> <td></td> <td> <table border="0"> <tr> <td>on</td> <td>有効</td> </tr> <tr> <td>off</td> <td>無効</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>Autoboot</td> <td>オートブート機能の状態。以下のどちらかが表示されます。</td> </tr> <tr> <td></td> <td> <table border="0"> <tr> <td>on</td> <td>有効</td> </tr> <tr> <td>off</td> <td>無効</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>CPU Mode</td> <td>ドメインに搭載されている CPU の動作モードの設定方法。以下のどちらかが表示されます。</td> </tr> <tr> <td></td> <td> <table border="0"> <tr> <td>auto</td> <td>ドメイン起動時に自動的に判別</td> </tr> <tr> <td>compatible</td> <td>搭載されている CPU に関係なく、SPARC64 VI 互換モードに設定</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> | HOST-ID           | HOST ID             | Diagnostic Level | OpenBoot PROM の診断レベル。以下のいずれかが表示されます。  |     | <table border="0"> <tr> <td>none</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>min</td> <td>標準</td> </tr> <tr> <td>max</td> <td>最大</td> </tr> </table> | none | なし | min | 標準 | max | 最大 | Secure Mode | host watchdog、Break 信号受信抑止機能の状態。以下のどちらかが表示されます。 |  | <table border="0"> <tr> <td>on</td> <td>有効</td> </tr> <tr> <td>off</td> <td>無効</td> </tr> </table> | on | 有効 | off | 無効 | Autoboot | オートブート機能の状態。以下のどちらかが表示されます。 |  | <table border="0"> <tr> <td>on</td> <td>有効</td> </tr> <tr> <td>off</td> <td>無効</td> </tr> </table> | on | 有効 | off | 無効 | CPU Mode | ドメインに搭載されている CPU の動作モードの設定方法。以下のどちらかが表示されます。 |  | <table border="0"> <tr> <td>auto</td> <td>ドメイン起動時に自動的に判別</td> </tr> <tr> <td>compatible</td> <td>搭載されている CPU に関係なく、SPARC64 VI 互換モードに設定</td> </tr> </table> | auto | ドメイン起動時に自動的に判別 | compatible | 搭載されている CPU に関係なく、SPARC64 VI 互換モードに設定 |
| HOST-ID           | HOST ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |                  |                                       |     |                                                                                                                                          |      |    |     |    |     |    |             |                                                 |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                             |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                                              |  |                                                                                                                                                            |      |                |            |                                       |
| Diagnostic Level  | OpenBoot PROM の診断レベル。以下のいずれかが表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                     |                  |                                       |     |                                                                                                                                          |      |    |     |    |     |    |             |                                                 |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                             |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                                              |  |                                                                                                                                                            |      |                |            |                                       |
|                   | <table border="0"> <tr> <td>none</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>min</td> <td>標準</td> </tr> <tr> <td>max</td> <td>最大</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | none              | なし                  | min              | 標準                                    | max | 最大                                                                                                                                       |      |    |     |    |     |    |             |                                                 |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                             |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                                              |  |                                                                                                                                                            |      |                |            |                                       |
| none              | なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                  |                                       |     |                                                                                                                                          |      |    |     |    |     |    |             |                                                 |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                             |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                                              |  |                                                                                                                                                            |      |                |            |                                       |
| min               | 標準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                  |                                       |     |                                                                                                                                          |      |    |     |    |     |    |             |                                                 |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                             |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                                              |  |                                                                                                                                                            |      |                |            |                                       |
| max               | 最大                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                  |                                       |     |                                                                                                                                          |      |    |     |    |     |    |             |                                                 |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                             |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                                              |  |                                                                                                                                                            |      |                |            |                                       |
| Secure Mode       | host watchdog、Break 信号受信抑止機能の状態。以下のどちらかが表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                  |                                       |     |                                                                                                                                          |      |    |     |    |     |    |             |                                                 |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                             |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                                              |  |                                                                                                                                                            |      |                |            |                                       |
|                   | <table border="0"> <tr> <td>on</td> <td>有効</td> </tr> <tr> <td>off</td> <td>無効</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | on                | 有効                  | off              | 無効                                    |     |                                                                                                                                          |      |    |     |    |     |    |             |                                                 |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                             |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                                              |  |                                                                                                                                                            |      |                |            |                                       |
| on                | 有効                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                  |                                       |     |                                                                                                                                          |      |    |     |    |     |    |             |                                                 |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                             |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                                              |  |                                                                                                                                                            |      |                |            |                                       |
| off               | 無効                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                  |                                       |     |                                                                                                                                          |      |    |     |    |     |    |             |                                                 |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                             |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                                              |  |                                                                                                                                                            |      |                |            |                                       |
| Autoboot          | オートブート機能の状態。以下のどちらかが表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |                  |                                       |     |                                                                                                                                          |      |    |     |    |     |    |             |                                                 |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                             |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                                              |  |                                                                                                                                                            |      |                |            |                                       |
|                   | <table border="0"> <tr> <td>on</td> <td>有効</td> </tr> <tr> <td>off</td> <td>無効</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | on                | 有効                  | off              | 無効                                    |     |                                                                                                                                          |      |    |     |    |     |    |             |                                                 |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                             |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                                              |  |                                                                                                                                                            |      |                |            |                                       |
| on                | 有効                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                  |                                       |     |                                                                                                                                          |      |    |     |    |     |    |             |                                                 |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                             |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                                              |  |                                                                                                                                                            |      |                |            |                                       |
| off               | 無効                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                  |                                       |     |                                                                                                                                          |      |    |     |    |     |    |             |                                                 |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                             |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                                              |  |                                                                                                                                                            |      |                |            |                                       |
| CPU Mode          | ドメインに搭載されている CPU の動作モードの設定方法。以下のどちらかが表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |                  |                                       |     |                                                                                                                                          |      |    |     |    |     |    |             |                                                 |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                             |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                                              |  |                                                                                                                                                            |      |                |            |                                       |
|                   | <table border="0"> <tr> <td>auto</td> <td>ドメイン起動時に自動的に判別</td> </tr> <tr> <td>compatible</td> <td>搭載されている CPU に関係なく、SPARC64 VI 互換モードに設定</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | auto              | ドメイン起動時に自動的に判別      | compatible       | 搭載されている CPU に関係なく、SPARC64 VI 互換モードに設定 |     |                                                                                                                                          |      |    |     |    |     |    |             |                                                 |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                             |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                                              |  |                                                                                                                                                            |      |                |            |                                       |
| auto              | ドメイン起動時に自動的に判別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |                  |                                       |     |                                                                                                                                          |      |    |     |    |     |    |             |                                                 |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                             |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                                              |  |                                                                                                                                                            |      |                |            |                                       |
| compatible        | 搭載されている CPU に関係なく、SPARC64 VI 互換モードに設定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                     |                  |                                       |     |                                                                                                                                          |      |    |     |    |     |    |             |                                                 |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                             |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                                              |  |                                                                                                                                                            |      |                |            |                                       |
| ユーザー権限            | <p>このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。</p> <table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">platadm, fieldeng</td> <td>すべてのドメインに対して実行できます。</td> </tr> <tr> <td>domainadm</td> <td>管理権限を持つドメインに対して実行できます。</td> </tr> </table> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | platadm, fieldeng | すべてのドメインに対して実行できます。 | domainadm        | 管理権限を持つドメインに対して実行できます。                |     |                                                                                                                                          |      |    |     |    |     |    |             |                                                 |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                             |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                                              |  |                                                                                                                                                            |      |                |            |                                       |
| platadm, fieldeng | すべてのドメインに対して実行できます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |                  |                                       |     |                                                                                                                                          |      |    |     |    |     |    |             |                                                 |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                             |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                                              |  |                                                                                                                                                            |      |                |            |                                       |
| domainadm         | 管理権限を持つドメインに対して実行できます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                     |                  |                                       |     |                                                                                                                                          |      |    |     |    |     |    |             |                                                 |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                             |  |                                                                                                    |    |    |     |    |          |                                              |  |                                                                                                                                                            |      |                |            |                                       |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>オプション</b>   | <p>以下のオプションがサポートされています。</p> <p><code>-d domain_id</code>      表示するドメイン ID を指定します。<code>domain_id</code> はシステム構成によって、0 から 23 までの整数で指定できます。</p> <p><code>-h</code>                      使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>詳細説明</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ オペレーターパネルのモードスイッチが「Service」の場合は、<code>showdomainmode(8)</code> コマンドで表示された内容にかかわらず、ドメインの動作モードは以下のように設定されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ OpenBoot PROM 診断レベル (Diagnostic Level), CPU 動作モード (CPU Mode): <code>showdomainmode(8)</code> コマンドの表示どおり</li> <li>■ host watchdog 監視および Break 信号受信抑止 (Secure Mode), オートブート機能 (Autoboot): 無効</li> </ul> </li> <li>■ OpenBoot PROM 環境変数 <code>auto-boot?</code> が <code>false</code> に設定されている場合は、オートブート機能は無効となります。</li> <li>■ <code>setdomainmode(8)</code> コマンドを使用すると、ドメインの動作モードを設定できません。</li> </ul> |
| <b>使用例</b>     | <p><b>使用例 1</b>          ドメイン ID 0 に設定されているドメインの動作モードを表示します。</p> <pre>XSCF&gt; showdomainmode -d 0 Host-ID :0f010f10 Diagnostic Level :min Secure Mode      :on Autoboot        :on CPU Mode        :auto</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>終了ステータス</b> | <p>以下の終了値が返されます。</p> <p>0                      正常に終了したことを表します。</p> <p>&gt;0                    エラーが発生したことを表します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>関連項目</b>    | <code>setdomainmode(8)</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |              |             |                   |                  |           |                      |                        |                              |                                            |                              |                                                                                       |         |                       |   |                 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|------------------|-----------|----------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---|-----------------|
| 名前                           | showdomainstatus - 現在のドメインの状態を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |              |             |                   |                  |           |                      |                        |                              |                                            |                              |                                                                                       |         |                       |   |                 |
| 形式                           | <b>showdomainstatus -d domain_id</b><br><b>showdomainstatus -a</b><br><b>showdomainstatus -h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |              |             |                   |                  |           |                      |                        |                              |                                            |                              |                                                                                       |         |                       |   |                 |
| 説明                           | <p>showdomainstatus(8) は、現在のドメインの状態を表示するコマンドです。</p> <p>ドメインごとに、以下のいずれかの状態が表示されます。追加情報が表示される場合があります。</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">Powered Off</td> <td>電源が切断されている状態</td> </tr> <tr> <td>Panic State</td> <td>パニックが発生し、リセット中の状態</td> </tr> <tr> <td>Shutdown Started</td> <td>電源が切断中の状態</td> </tr> <tr> <td>Initialization Phase</td> <td>OpenBoot PROM が初期化中の状態</td> </tr> <tr> <td>OpenBoot Execution Completed</td> <td>OpenBoot PROM が起動され、プロンプト (ok&gt;) が表示されている状態</td> </tr> <tr> <td>Booting/OpenBoot PROM prompt</td> <td>オペレーティングシステムが起動中の状態。またはドメインのシャットダウンやリセットによって、OpenBoot PROM が動作中かプロンプト (ok&gt;) で停止している状態</td> </tr> <tr> <td>Running</td> <td>オペレーティングシステムが稼働している状態</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>ドメインが定義されていない状態</td> </tr> </table> | Powered Off | 電源が切断されている状態 | Panic State | パニックが発生し、リセット中の状態 | Shutdown Started | 電源が切断中の状態 | Initialization Phase | OpenBoot PROM が初期化中の状態 | OpenBoot Execution Completed | OpenBoot PROM が起動され、プロンプト (ok>) が表示されている状態 | Booting/OpenBoot PROM prompt | オペレーティングシステムが起動中の状態。またはドメインのシャットダウンやリセットによって、OpenBoot PROM が動作中かプロンプト (ok>) で停止している状態 | Running | オペレーティングシステムが稼働している状態 | - | ドメインが定義されていない状態 |
| Powered Off                  | 電源が切断されている状態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |             |                   |                  |           |                      |                        |                              |                                            |                              |                                                                                       |         |                       |   |                 |
| Panic State                  | パニックが発生し、リセット中の状態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |              |             |                   |                  |           |                      |                        |                              |                                            |                              |                                                                                       |         |                       |   |                 |
| Shutdown Started             | 電源が切断中の状態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |             |                   |                  |           |                      |                        |                              |                                            |                              |                                                                                       |         |                       |   |                 |
| Initialization Phase         | OpenBoot PROM が初期化中の状態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |              |             |                   |                  |           |                      |                        |                              |                                            |                              |                                                                                       |         |                       |   |                 |
| OpenBoot Execution Completed | OpenBoot PROM が起動され、プロンプト (ok>) が表示されている状態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |              |             |                   |                  |           |                      |                        |                              |                                            |                              |                                                                                       |         |                       |   |                 |
| Booting/OpenBoot PROM prompt | オペレーティングシステムが起動中の状態。またはドメインのシャットダウンやリセットによって、OpenBoot PROM が動作中かプロンプト (ok>) で停止している状態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |              |             |                   |                  |           |                      |                        |                              |                                            |                              |                                                                                       |         |                       |   |                 |
| Running                      | オペレーティングシステムが稼働している状態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |              |             |                   |                  |           |                      |                        |                              |                                            |                              |                                                                                       |         |                       |   |                 |
| -                            | ドメインが定義されていない状態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |              |             |                   |                  |           |                      |                        |                              |                                            |                              |                                                                                       |         |                       |   |                 |
| ユーザー権限                       | <p>このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。</p> <p>useradm, platadm, platop, すべてのドメインに対して実行できます。<br/>fieldeng</p> <p>domainadm, domainmgr,   アクセス権限を持つドメインに対して実行できます。<br/>domainop</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |              |             |                   |                  |           |                      |                        |                              |                                            |                              |                                                                                       |         |                       |   |                 |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| オプション               | 以下のオプションがサポートされています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -a                  | アクセスできるすべてのドメインの状態を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -d <i>domain_id</i> | 電源を投入するドメイン ID を指定します。 <i>domain_id</i> はシステム構成によって、0 から 23 までの整数で 1 つだけ指定できます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -h                  | 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 使用例                 | <p><b>使用例 1</b>      すべてのドメインの状態を表示します。</p> <pre>XSCF&gt; showdomainstatus -a DID          Domain Status 00           Running 01           Running (Waiting for OS Shutdown) 02           Powered Off 03           Panic State 04           Shutdown Started 05           Booting/OpenBoot PROM prompt 06           Initialization Phase 07           OpenBoot Execution Completed</pre> |
| 終了ステータス             | 以下の終了値が返されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0                   | 正常に終了したことを表します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| >0                  | エラーが発生したことを表します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 関連項目                | <b>poweroff (8)</b> , <b>poweron (8)</b> , <b>reset (8)</b> , <b>showdcl (8)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前     | showdscp - DSCP に割り当てられている IP アドレスを表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 形式     | <p><b>showdscp</b></p> <p><b>showdscp</b> [-v] [-p]</p> <p><b>showdscp</b> [-v] [-p] -d <i>domain_id</i></p> <p><b>showdscp</b> [-v] [-p] -s</p> <p><b>showdscp</b> -h</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 説明     | <p>showdscp(8) は、DSCP 使用のために割り当てられている IP アドレス、つまり個々のドメイン、サービスプロセッサ、またはシステム全体の IP アドレスを表示するコマンドです。</p> <p>システム内の DSCP リンクすべての IP アドレスを表示する場合、出力は表になります。この表は、ドメイン ID によってソートされます。</p> <p>特定のドメインまたはサービスプロセッサの IP アドレスを表示する場合、表ではなく、指定したドメインまたはサービスプロセッサの IP アドレスのみが出力されます。</p> <p>-p オプションを使用すると、解析可能な出力を生成できます。この出力は、のちに、スクリプトで使用するために適している場合があります。個々の IP アドレスを解析可能な形式で表示すると、追加のラベルは除外され、IPv4 アドレスのみがドットつき 10 進表記で出力されます。表を解析可能なバージョンで出力すると、値のみが表示され (表見出しは表示されません)、各カラムは 1 つのタブ文字によって区切られます。</p> |
| ユーザー権限 | <p>このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。</p> <p>platadm, platop, fieldeng                    すべてのドメインに対して実行できます。</p> <p>domainadm, domainmgr, domainop            アクセス権限を持つドメインに対して実行できます。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| オプション  | <p>以下のオプションがサポートされています。</p> <p>-d <i>domain_id</i>    個々のドメインの IP アドレスを表示します。<i>domain_id</i> はシステム構成によって、0 から 23 までの整数で指定できます。</p> <p>-h                    使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

- p 解析可能な出力を生成します。
- s サービスプロセッサの IP アドレスを表示します。
- v 詳細な情報を表示します。プログラムの操作の内部プロセスに関する詳細情報を画面に出力します。

**使用例**

**注** - 以下の使用例に示す IP アドレスは、単なるサンプルです。使用しているネットワークで有効な IP アドレスについては、システムに付属されている『SPARC Enterprise M8000/M9000 サーバ 設置計画マニュアル』または『SPARC Enterprise M4000/M5000 サーバ 設置計画マニュアル』を参照してください。特定の状況下で不正なネットワーク IP アドレスを使用すると、システムが起動不能になる可能性があります。

**使用例 1** DSCP のすべての IP アドレスを示す表を表示します。

```
XSCF> showdscp

DSCP Configuration

Network: 10.1.1.0
Netmask: 255.255.255.0

 Location Address

XSCF 10.1.1.1
Domain #00 10.1.1.2
Domain #01 10.1.1.3
Domain #02 10.1.1.4
Domain #03 10.1.1.5
Domain #04 10.1.1.6
Domain #05 10.1.1.7
Domain #06 10.1.1.8
Domain #07 10.1.1.9
Domain #08 10.1.1.10
Domain #09 10.1.1.11
Domain #10 10.1.1.12
Domain #11 10.1.1.13
Domain #12 10.1.1.14
Domain #13 10.1.1.15
Domain #14 10.1.1.16
Domain #15 10.1.1.17
Domain #16 10.1.1.18
Domain #17 10.1.1.19
Domain #18 10.1.1.20
Domain #19 10.1.1.21
Domain #20 10.1.1.22
Domain #21 10.1.1.23
Domain #22 10.1.1.24
Domain #23 10.1.1.25
```

**使用例 2** 特定ドメインの IP アドレスを表示します。

```
XSCF> showdscp -d 1
Domain #01 Address: 10.1.1.3
```

**使用例 3** 特定ドメインの IP アドレスを解析可能な形式で表示します。

```
XSCF> showdscp -p -d 1
Domain[1] 10.1.1.3
```

**使用例 4** すべての DSCP アドレス情報を解析可能な形式で表示します。

```
XSCF> showdscp -p
Network 10.1.1.0
Netmask 255.255.255.0
XSCF 10.1.1.1
Domain[0] 10.1.1.2
Domain[1] 10.1.1.3
Domain[2] 10.1.1.4
Domain[3] 10.1.1.5
Domain[4] 10.1.1.6
Domain[5] 10.1.1.7
Domain[6] 10.1.1.8
Domain[7] 10.1.1.9
Domain[8] 10.1.1.10
Domain[9] 10.1.1.11
...
```

**終了ステータス** 以下の終了値が返されます。

0 正常に終了したことを表します。  
 >0 エラーが発生したことを表します。

**関連項目** [setdscp\(8\)](#)

showdscp(8)



|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前      | showdualpowerfeed - 二系統受電モードの状態を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 形式      | <b>showdualpowerfeed</b><br><b>showdualpowerfeed -h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 説明      | showdualpowerfeed(8) は、本体装置の二系統受電モードの状態を表示するコマンドです。<br><br>showdualpowerfeed(8) コマンドは、ミッドレンジサーバにだけ有効です。<br><br>二系統受電モードは、setdualpowerfeed(8) コマンドで設定できます。<br>setdualpowerfeed(8) コマンドによって、二系統受電モードが変更される予定の場合は、変更内容も表示されます。                                                                                                              |
| ユーザー権限  | このコマンドを実行するには、platadm または fieldeng 権限が必要です。<br><br>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。                                                                                                                                                                                                                                        |
| オプション   | 以下のオプションがサポートされています。<br><br>-h                    使用方法を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 使用例     | <b>使用例 1</b> 本体装置に現在設定されている二系統受電モードを表示します。<br><br>XSCF> <b>showdualpowerfeed</b><br>Dual power feed is enabled.<br><br><b>使用例 2</b> setdualpowerfeed(8) コマンドによって二系統受電モードを変更後、現在の状態を表示します。<br><br>XSCF> <b>showdualpowerfeed</b><br>enable -> disable<br>NOTE: Dual power feed will be disabled the next time the platform is powered on. |
| 終了ステータス | 以下の終了値が返されます。<br><br>0                    正常に終了したことを表します。<br><br>>0                  エラーが発生したことを表します。                                                                                                                                                                                                                                    |
| 関連項目    | <b>setdualpowerfeed(8)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

showdualpowerfeed(8)



|         |                                                                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前      | showemailreport - 電子メールレポートの設定データを表示します。                                                                                                                         |
| 形式      | <b>showemailreport</b> [-v]<br><b>showemailreport</b> -h                                                                                                         |
| 説明      | showemailreport(8) は、電子メールレポートの設定データを表示するコマンドです。<br><br>オプションを指定しないで使用すると、現在の電子メールレポートの設定データが表示されます。                                                             |
| ユーザー権限  | このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。<br><br>platadm, platop, fieldeng<br><br>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。                                            |
| オプション   | 以下のオプションがサポートされています。<br><br>-h                    使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。<br><br>-v                    詳細な情報を表示します。                         |
| 詳細説明    | 電子メールレポート情報には、電子メールレポートが有効になっているかどうかが含まれます。有効になっている場合は、アドレスのリストも含まれます。                                                                                           |
| 使用例     | <b>使用例 1</b> 電子メールレポートの設定を表示します。<br><br>XSCF> <b>showemailreport</b><br>EMail Reporting: enabled<br>Email Recipient Address: admin@company.com, adm2@company.com |
| 終了ステータス | 以下の終了値が返されます。<br><br>0                    正常に終了したことを表します。<br><br>>0                  エラーが発生したことを表します。                                                            |
| 関連項目    | <b>setemailreport</b> (8)                                                                                                                                        |

showemailreport(8)



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                              |      |                         |      |                  |          |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------|-------------------------|------|------------------|----------|---------------|
| 名前       | showenvironment - 本体装置の吸気温度と湿度、温度センサー情報、電圧センサー情報、FAN 回転情報を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                              |      |                         |      |                  |          |               |
| 形式       | <b>showenvironment</b> [-M] [ <i>type</i> ]<br><b>showenvironment</b> -h                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                              |      |                         |      |                  |          |               |
| 説明       | showenvironment(8) は、以下の情報を表示するコマンドです。<br>以下の情報が表示されます。<br><br><table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">環境情報</td> <td>本体装置の吸気温度と湿度 (湿度はハイエンドサーバのみ)</td> </tr> <tr> <td>温度情報</td> <td>本体装置の吸気温度と各コンポーネントの排気温度</td> </tr> <tr> <td>電圧情報</td> <td>電圧センサー値</td> </tr> <tr> <td>FAN 回転情報</td> <td>FAN の回転状態と回転数</td> </tr> </table> | 環境情報 | 本体装置の吸気温度と湿度 (湿度はハイエンドサーバのみ) | 温度情報 | 本体装置の吸気温度と各コンポーネントの排気温度 | 電圧情報 | 電圧センサー値          | FAN 回転情報 | FAN の回転状態と回転数 |
| 環境情報     | 本体装置の吸気温度と湿度 (湿度はハイエンドサーバのみ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                              |      |                         |      |                  |          |               |
| 温度情報     | 本体装置の吸気温度と各コンポーネントの排気温度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                              |      |                         |      |                  |          |               |
| 電圧情報     | 電圧センサー値                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                              |      |                         |      |                  |          |               |
| FAN 回転情報 | FAN の回転状態と回転数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                              |      |                         |      |                  |          |               |
| ユーザー権限   | このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。<br><br>useradm, platadm, platop, fieldeng<br><br>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。                                                                                                                                                                                                                                            |      |                              |      |                         |      |                  |          |               |
| オプション    | 以下のオプションがサポートされています。<br><br>-h                    使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。<br><br>-M                    テキストを 1 画面ずつ表示します。more コマンドと同様です。                                                                                                                                                                                                             |      |                              |      |                         |      |                  |          |               |
| オペランド    | 以下のオペランドがサポートされています。<br><br><i>type</i> 表示する情報のタイプを指定します。以下のいずれかのタイプが指定できます。省略した場合は、本体装置の吸気温度と湿度の情報を表示します。<br><br><table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">temp</td> <td>温度情報を表示します。</td> </tr> <tr> <td>volt</td> <td>電圧情報を表示します。</td> </tr> <tr> <td>Fan</td> <td>FAN の回転情報を表示します。</td> </tr> </table>                       | temp | 温度情報を表示します。                  | volt | 電圧情報を表示します。             | Fan  | FAN の回転情報を表示します。 |          |               |
| temp     | 温度情報を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                              |      |                         |      |                  |          |               |
| volt     | 電圧情報を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                              |      |                         |      |                  |          |               |
| Fan      | FAN の回転情報を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                              |      |                         |      |                  |          |               |
| 詳細説明     | システムによっては、システム全体に電圧マージンが設定されている場合があります。このときは電圧マージンが、電圧センサー値とともに表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                              |      |                         |      |                  |          |               |

## 使用例

**使用例 1** 本体装置の吸気温度と湿度を表示します。

```
XSCF> showenvironment
Temperature:30.71C
Humidity:90.05%
```

**使用例 2** 本体装置と各コンポーネントの温度情報を表示します。

```
XSCF> showenvironment temp
Temperature:30.71C
CMU#0:30.71C
 CPUM#0-CHIP#0:30.71C
 CPUM#1-CHIP#0:30.71C
 CPUM#2-CHIP#0:30.71C
 CPUM#3-CHIP#0:30.71C
CMU#1:30.71C
 CPUM#0-CHIP#0:30.71C
 CPUM#1-CHIP#0:30.71C
 CPUM#2-CHIP#0:30.71C
 CPUM#3-CHIP#0:30.71C
CMU#2:30.71C
 CPUM#0-CHIP#0:30.71C
 CPUM#1-CHIP#0:30.71C
 CPUM#2-CHIP#0:30.71C
 CPUM#3-CHIP#0:30.71C
CMU#3:30.71C
 CPUM#0-CHIP#0:30.71C
 CPUM#1-CHIP#0:30.71C
 CPUM#2-CHIP#0:30.71C
 CPUM#3-CHIP#0:30.71C
```

**使用例 3** 各コンポーネントの電圧情報を表示します。

```
XSCF> showenvironment volt
MBU_A
 1.0V Power Supply Group:1.010V
 1.8V Power Supply Group:1.700V
 CPUM#0-CHIP#0
 1.0V Power Supply Group:1.000V
 CPUM#1-CHIP#0
 1.0V Power Supply Group:1.000V
MEMB#0
 1.2V Power Supply Group:1.200V
 1.8V Power Supply Group:1.700V
 2.5V Power Supply Group:2.500V
MEMB#1
 1.2V Power Supply Group:1.200V
 1.8V Power Supply Group:1.700V
 2.5V Power Supply Group:2.500V
MEMB#2
 1.2V Power Supply Group:1.200V
 1.8V Power Supply Group:1.700V
 2.5V Power Supply Group:2.500V
```

```

MEMB#3
 1.2V Power Supply Group:1.200V
 1.8V Power Supply Group:1.700V
 2.5V Power Supply Group:2.500V
IOU#0
 1.0V Power Supply Group:1.020V
 1.2V Power Supply Group:1.180V
 1.5V Power Supply Group:1.500V
 1.8V Power Supply Group:1.850V
 2.5V Power Supply Group:2.510V
 3.3V Power Supply Group:3.300V
 5.0V Power Supply Group:5.000V
 12V Power Supply Group:12.000V
 -12V Power Supply Group:-12.000V
FANBP
 3.3V Power Supply Group:3.300V
 5.0V Power Supply Group:5.010V
 12V Power Supply Group:12.020V
 -12V Power Supply Group:-12.030V

```

**使用例 4** 電圧マージンが設定されている場合の、各コンポーネントの電圧情報を表示します。

```

XSCF> showenvironment volt
margin:+10%
MBU_A
 1.0V Power Supply Group:1.010V
 1.8V Power Supply Group:1.700V
 :
 :

```

**使用例 5** FAN の回転情報を表示します。

```

XSCF> showenvironment Fan
FAN_A#0:Low speed
 FAN_A#0: 4101rpm
FAN_A#1:Low speed
 FAN_A#1: 4101rpm
FAN_A#2:Low speed
 FAN_A#2: 4177rpm
FAN_A#3:Low speed
 FAN_A#3: 4101rpm
PSU#0
 PSU#0:Low speed
 PSU#0: 3879rpm
 PSU#0: 3835rpm
PSU#1
 PSU#1:Low speed
 PSU#1: 3924rpm
 PSU#1: 3970rpm
PSU#2
 PSU#2:Low speed

```

showenvironment(8)

```
PSU#2: 4218rpm
PSU#2: 4066rpm
PSU#3
PSU#3:Low speed
PSU#3: 3835rpm
PSU#3: 3970rpm
```

### 終了ステータス

以下の終了値が返されます。

|    |                  |
|----|------------------|
| 0  | 正常に終了したことを表します。  |
| >0 | エラーが発生したことを表します。 |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                        |      |                                              |          |                |  |                                              |          |                      |  |                   |  |                                                                                                                                            |     |         |      |          |                    |                        |  |                   |  |                                                                                                                                              |     |           |    |            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|------|----------------------------------------------|----------|----------------|--|----------------------------------------------|----------|----------------------|--|-------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|----------|--------------------|------------------------|--|-------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----|------------|
| 名前                 | showfru - デバイスのハードウェアに関する設定内容を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                        |      |                                              |          |                |  |                                              |          |                      |  |                   |  |                                                                                                                                            |     |         |      |          |                    |                        |  |                   |  |                                                                                                                                              |     |           |    |            |
| 形式                 | <p><b>showfru</b> <i>device location</i></p> <p><b>showfru</b> -a <i>device</i></p> <p><b>showfru</b> -h</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                        |      |                                              |          |                |  |                                              |          |                      |  |                   |  |                                                                                                                                            |     |         |      |          |                    |                        |  |                   |  |                                                                                                                                              |     |           |    |            |
| 説明                 | <p>showfru(8) は、setupfru(8) コマンドによってデバイスのハードウェアに設定された内容を表示するコマンドです。</p> <p>指定したデバイスか、すべてのデバイスの内容を表示できます。デバイスとして物理システムボード (PSB; Physical System Board) を指定できます。</p> <p>以下の内容が表示されます。</p> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">Device</td> <td>指定したデバイス名</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sb(PSB) だけ表示されます。</td> </tr> <tr> <td>Location</td> <td>デバイスが搭載されている位置</td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>device</i> が sb の場合、00 から 15 の整数値で表示されます。</td> </tr> <tr> <td>XSB Mode</td> <td>PSB に設定されている XSB モード</td> </tr> <tr> <td></td> <td>以下のどちらかの値が表示されます。</td> </tr> <tr> <td></td> <td> <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Uni</td> <td>Uni-XSB</td> </tr> <tr> <td>Quad</td> <td>Quad-XSB</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>Memory Mirror Mode</td> <td>PSB に設定されているメモリのミラーモード</td> </tr> <tr> <td></td> <td>以下のどちらかの値が表示されます。</td> </tr> <tr> <td></td> <td> <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>yes</td> <td>メモリミラーモード</td> </tr> <tr> <td>no</td> <td>非メモリミラーモード</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> | Device | 指定したデバイス名              |      | sb(PSB) だけ表示されます。                            | Location | デバイスが搭載されている位置 |  | <i>device</i> が sb の場合、00 から 15 の整数値で表示されます。 | XSB Mode | PSB に設定されている XSB モード |  | 以下のどちらかの値が表示されます。 |  | <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Uni</td> <td>Uni-XSB</td> </tr> <tr> <td>Quad</td> <td>Quad-XSB</td> </tr> </table> | Uni | Uni-XSB | Quad | Quad-XSB | Memory Mirror Mode | PSB に設定されているメモリのミラーモード |  | 以下のどちらかの値が表示されます。 |  | <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>yes</td> <td>メモリミラーモード</td> </tr> <tr> <td>no</td> <td>非メモリミラーモード</td> </tr> </table> | yes | メモリミラーモード | no | 非メモリミラーモード |
| Device             | 指定したデバイス名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                        |      |                                              |          |                |  |                                              |          |                      |  |                   |  |                                                                                                                                            |     |         |      |          |                    |                        |  |                   |  |                                                                                                                                              |     |           |    |            |
|                    | sb(PSB) だけ表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                        |      |                                              |          |                |  |                                              |          |                      |  |                   |  |                                                                                                                                            |     |         |      |          |                    |                        |  |                   |  |                                                                                                                                              |     |           |    |            |
| Location           | デバイスが搭載されている位置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                        |      |                                              |          |                |  |                                              |          |                      |  |                   |  |                                                                                                                                            |     |         |      |          |                    |                        |  |                   |  |                                                                                                                                              |     |           |    |            |
|                    | <i>device</i> が sb の場合、00 から 15 の整数値で表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                        |      |                                              |          |                |  |                                              |          |                      |  |                   |  |                                                                                                                                            |     |         |      |          |                    |                        |  |                   |  |                                                                                                                                              |     |           |    |            |
| XSB Mode           | PSB に設定されている XSB モード                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                        |      |                                              |          |                |  |                                              |          |                      |  |                   |  |                                                                                                                                            |     |         |      |          |                    |                        |  |                   |  |                                                                                                                                              |     |           |    |            |
|                    | 以下のどちらかの値が表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                        |      |                                              |          |                |  |                                              |          |                      |  |                   |  |                                                                                                                                            |     |         |      |          |                    |                        |  |                   |  |                                                                                                                                              |     |           |    |            |
|                    | <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Uni</td> <td>Uni-XSB</td> </tr> <tr> <td>Quad</td> <td>Quad-XSB</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Uni    | Uni-XSB                | Quad | Quad-XSB                                     |          |                |  |                                              |          |                      |  |                   |  |                                                                                                                                            |     |         |      |          |                    |                        |  |                   |  |                                                                                                                                              |     |           |    |            |
| Uni                | Uni-XSB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                        |      |                                              |          |                |  |                                              |          |                      |  |                   |  |                                                                                                                                            |     |         |      |          |                    |                        |  |                   |  |                                                                                                                                              |     |           |    |            |
| Quad               | Quad-XSB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                        |      |                                              |          |                |  |                                              |          |                      |  |                   |  |                                                                                                                                            |     |         |      |          |                    |                        |  |                   |  |                                                                                                                                              |     |           |    |            |
| Memory Mirror Mode | PSB に設定されているメモリのミラーモード                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                        |      |                                              |          |                |  |                                              |          |                      |  |                   |  |                                                                                                                                            |     |         |      |          |                    |                        |  |                   |  |                                                                                                                                              |     |           |    |            |
|                    | 以下のどちらかの値が表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                        |      |                                              |          |                |  |                                              |          |                      |  |                   |  |                                                                                                                                            |     |         |      |          |                    |                        |  |                   |  |                                                                                                                                              |     |           |    |            |
|                    | <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>yes</td> <td>メモリミラーモード</td> </tr> <tr> <td>no</td> <td>非メモリミラーモード</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | yes    | メモリミラーモード              | no   | 非メモリミラーモード                                   |          |                |  |                                              |          |                      |  |                   |  |                                                                                                                                            |     |         |      |          |                    |                        |  |                   |  |                                                                                                                                              |     |           |    |            |
| yes                | メモリミラーモード                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                        |      |                                              |          |                |  |                                              |          |                      |  |                   |  |                                                                                                                                            |     |         |      |          |                    |                        |  |                   |  |                                                                                                                                              |     |           |    |            |
| no                 | 非メモリミラーモード                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                        |      |                                              |          |                |  |                                              |          |                      |  |                   |  |                                                                                                                                            |     |         |      |          |                    |                        |  |                   |  |                                                                                                                                              |     |           |    |            |
| ユーザー権限             | <p>このコマンドを実行するには、platadm または fieldeng 権限が必要です。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                        |      |                                              |          |                |  |                                              |          |                      |  |                   |  |                                                                                                                                            |     |         |      |          |                    |                        |  |                   |  |                                                                                                                                              |     |           |    |            |
| オプション              | <p>以下のオプションがサポートされています。</p> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">-a</td> <td>指定したすべてのデバイスの内容を表示します。</td> </tr> <tr> <td>-h</td> <td>使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -a     | 指定したすべてのデバイスの内容を表示します。 | -h   | 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。 |          |                |  |                                              |          |                      |  |                   |  |                                                                                                                                            |     |         |      |          |                    |                        |  |                   |  |                                                                                                                                              |     |           |    |            |
| -a                 | 指定したすべてのデバイスの内容を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                        |      |                                              |          |                |  |                                              |          |                      |  |                   |  |                                                                                                                                            |     |         |      |          |                    |                        |  |                   |  |                                                                                                                                              |     |           |    |            |
| -h                 | 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                        |      |                                              |          |                |  |                                              |          |                      |  |                   |  |                                                                                                                                            |     |         |      |          |                    |                        |  |                   |  |                                                                                                                                              |     |           |    |            |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>オペランド</b>   | 以下のオペランドがサポートされています。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | <p><i>device</i>                    表示するデバイスを指定します。以下のデバイスだけ指定できます。</p> <p style="padding-left: 100px;"><b>sb</b>                            物理システムボード (PSB)</p> <p><i>location</i>                <i>device</i> の搭載されている位置を指定します。<i>device</i> が <b>sb</b> の場合、0 から 15 までの整数で 1 つだけ指定できます。</p>             |
| <b>詳細説明</b>    | setupfru(8) コマンドを使用すると、デバイスのハードウェアに関する設定ができます。                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>使用例</b>     | <p><b>使用例 1</b>            すべての PSB に設定されている情報を表示します。</p> <pre>XSCF&gt; showfru -a sb Device      Location    XSB Mode    Memory Mirror Mode sb          00         Quad        no sb          01         Uni         yes sb          02         Quad        no sb          03         Uni         no</pre> |
| <b>終了ステータス</b> | 以下の終了値が返されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | <p>0                            正常に終了したことを表します。</p> <p>&gt;0                         エラーが発生したことを表します。</p>                                                                                                                                                                                                   |
| <b>関連項目</b>    | <b>addboard (8)</b> , <b>deleteboard (8)</b> , <b>moveboard (8)</b> , <b>setdcl (8)</b> , <b>setupfru (8)</b> , <b>showboards (8)</b> , <b>showdcl (8)</b> , <b>showdevices (8)</b>                                                                                                                         |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前     | showhardconf - 本体装置に搭載されている FRU(Field Replaceable Unit) の情報を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 形式     | <b>showhardconf</b> [-u] [-M]<br><b>showhardconf</b> -h                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 説明     | showhardconf(8) は、FRU 単位の情報を表示するためのコマンドです。<br>表示される情報は、以下のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 現在の構成、状態</li> <li>■ 搭載されている個数</li> <li>■ ドメイン情報</li> <li>■ PCI ボックス (IOBOX) 情報</li> <li>■ PCI カードの Name プロパティ</li> </ul>                                                                                                               |
| ユーザー権限 | このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。<br><br>useradm, platadm, platop, すべてのドメインに対して実行できます。<br>fieldeng<br><br>domainadm, domainmgr,      アクセス権限を持つドメインに対して実行できます。<br>domainop<br><br>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。                                                                                                                     |
| オプション  | 以下のオプションがサポートされています。 <ul style="list-style-type: none"> <li>-h                      使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。</li> <li>-M                      テキストを 1 画面ずつ表示します。more コマンドと同様です。</li> <li>-u                      FRU 単位の搭載個数を表示します。CPU モジュールは動作周波数、メモリボードはメモリごとの容量を表示します。省略した場合は、FRU 単位の現在の構成、状態情報とドメイン情報が表示されます。</li> </ul> |

## 詳細説明

FRU の構成、状態情報とドメイン情報を表示した場合、故障または縮退が発生したユニットに対して、異常箇所であることを表すアスタリスク (\*) と以下のいずれかの状態が表示されます。

| 状態           | 内容                                                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Faulted      | 故障していて動作していない状態。                                                              |
| Degraded     | ユニットは動作中。ユニット内の一部が故障または縮退していたり、何らかのエラーが検出されていたりするために、ユニットも故障状態を呈しているが、正常に動作中。 |
| Deconfigured | 構成異常、環境異常、または他のユニットの縮退によって、正常でありながら縮退している状態                                   |
| Maintenance  | 保守作業中。deletefru(8)、replacefru、または addfru(8) 操作中。                              |
| Normal       | 正常に動作している状態                                                                   |

## 使用例

**使用例 1** SPARC Enterprise M5000 サーバの FRU 情報を表示します。

```
XSCF> showhardconf
SPARC Enterprise M5000;
+ Serial:BE80601021; Operator_Panel_Switch:Service;
+ Power_Supply_System:Single; SCF-ID:XSCF#0;
+ System_Power:On; System_Phase:Cabinet Power On;
Domain#0 Domain_Status:Powered Off;

MBU_B Status:Normal; Ver:0101h; Serial:7867000297 ;
+ FRU-Part-Number:CA20393-B50X A2 ;
+ Memory_Size:64 GB;
CPUM#0-CHIP#0 Status:Normal; Ver:0201h; Serial:PP0629L068 ;
+ FRU-Part-Number:CA06761-D104 A0 ;
+ Freq:2.150 GHz; Type:16;
+ Core:2; Strand:2;
CPUM#0-CHIP#1 Status:Normal; Ver:0201h; Serial:PP0629L068 ;
+ FRU-Part-Number:CA06761-D104 A0 ;
+ Freq:2.150 GHz; Type:16;
+ Core:2; Strand:2;
:
CPUM#3-CHIP#0 Status:Normal; Ver:0201h; Serial:PP0629L066 ;
+ FRU-Part-Number:CA06761-D104 A0 ;
+ Freq:2.150 GHz; Type:16;
+ Core:2; Strand:2;
CPUM#3-CHIP#1 Status:Normal; Ver:0201h; Serial:PP0629L066 ;
+ FRU-Part-Number:CA06761-D104 A0 ;
+ Freq:2.150 GHz; Type:16;
+ Core:2; Strand:2;
MEMB#0 Status:Normal; Ver:0101h; Serial:01068 ;
+ FRU-Part-Number:CA20393-B54X A1 ;
MEM#0A Status:Normal;
+ Code:c10000000000000004572T128000HR3.7A 252b-04123520;
```

```

+ Type:1B; Size:1 GB;
MEM#0B Status:Normal;
+ Code:c100000000000004572T128000HR3.7A 252b-04123e25;
+ Type:1B; Size:1 GB;
MEM#1A Status:Normal;
+ Code:c100000000000004572T128000HR3.7A 252b-04123722;
+ Type:1B; Size:1 GB;
MEM#1B Status:Normal;
+ Code:c100000000000004572T128000HR3.7A 252b-04123b25;
+ Type:1B; Size:1 GB;
MEM#2A Status:Normal;
+ Code:c100000000000004572T128000HR3.7A 252b-04123e20;
+ Type:1B; Size:1 GB;
MEM#2B Status:Normal;
+ Code:c100000000000004572T128000HR3.7A 252b-04123822;
+ Type:1B; Size:1 GB;
MEM#3A Status:Normal;
+ Code:c100000000000004572T128000HR3.7A 252b-04123724;
+ Type:1B; Size:1 GB;
MEM#3B Status:Normal;
+ Code:c100000000000004572T128000HR3.7A 252b-04123b20;
+ Type:1B; Size:1 GB;
:
MEMB#7 Status:Normal; Ver:0101h; Serial:01100 ;
+ FRU-Part-Number:CA20393-B54X A1 ;
MEM#0A Status:Normal;
+ Code:c100000000000005372T128000HR3.7A 356d-0d016910;
+ Type:1B; Size:1 GB;
MEM#0B Status:Normal;
+ Code:c100000000000005372T128000HR3.7A 356d-0d016911;
+ Type:1B; Size:1 GB;
MEM#1A Status:Normal;
+ Code:c100000000000005372T128000HR3.7A 356d-0d016a14;
+ Type:1B; Size:1 GB;
MEM#1B Status:Normal;
+ Code:c100000000000005372T128000HR3.7A 356d-0d017e22;
+ Type:1B; Size:1 GB;
MEM#2A Status:Normal;
+ Code:c100000000000005372T128000HR3.7A 356d-0d016a13;
+ Type:1B; Size:1 GB;
MEM#2B Status:Normal;
+ Code:c100000000000005372T128000HR3.7A 356d-0d016417;
+ Type:1B; Size:1 GB;
MEM#3A Status:Normal;
+ Code:c100000000000005372T128000HR3.7A 356d-0d017617;
+ Type:1B; Size:1 GB;
MEM#3B Status:Normal;
+ Code:c100000000000005372T128000HR3.7A 356d-0d016b12;
+ Type:1B; Size:1 GB;
DDC_A#0 Status:Normal;
DDC_A#1 Status:Normal;
DDC_A#2 Status:Normal;
DDC_A#3 Status:Normal;
DDC_B#0 Status:Normal;

```

```

 DDC_B#1 Status:Normal;
IOU#0 Status:Normal; Ver:0101h; Serial:7867000395 ;
+ FRU-Part-Number:CF00541-0483 0040 /541-0483-00-40 ;
 DDC_A#0 Status:Normal;
 DDCR Status:Normal;
 DDC_B#0 Status:Normal;
PCI#2 Status:Normal; Name_Property:; Card_Type:DownLink;
+ Ver:21h; Serial:XF01NW; Type:Optic;
+ Connection:IOX@X0DF/IOB0;
+ FRU-Part-Number:CF00501-7040 04 /501-7040-04;
* IOX@X0DF Status:Faulted; Serial:XCX0DF;
+ FRU-Part-Number:CF00541-0314 05 /501-6937-05;
 IOB0 Status:Normal; Serial:XX00KA; Type:PCI-X;
+ FRU-Part-Number:CF00541-0316 03 /501-6938-05;
 LINK Status:Normal; Ver:21h; Serial:1F0090; Type:Optic;
+ FRU-Part-Number:CF00501-7040 04 /501-7040-04;
 PS0 Status:Normal; Serial:LL0807;
+ FRU-Part-Number:CF00300-2001 02 /300-2001-02;
 PS1 Status:Normal; Serial:LL0381;
+ FRU-Part-Number:CF00300-2001 02 /300-2001-02;
PCI#4 Status:Normal; Name_Property:; Card_Type:DownLink;
+ Ver:17h; Serial:XF01LM; Type:Optic;
+ Connection:IOX@X07P/IOB1;
+ FRU-Part-Number:CF00501-7040 04 /501-7040-04;
* IOX@X07P Status:Faulted; Serial:XCX07P;
+ FRU-Part-Number:CF00541-0314 05 /501-6937-03;
 IOB1 Status:Normal; Serial:XE00F9; Type:PCI-Express;
+ FRU-Part-Number:CF00541-0507 03 /501-6939-05;
 LINK Status:Normal; Ver:17h; Serial:XF01N0; Type:Optic;
+ FRU-Part-Number:CF00501-7040 04 /501-7040-04;
 PS0 Status:Normal; Serial:LL1097;
+ FRU-Part-Number:CF00300-2001 02 /300-2001-02;
 PS1 Status:Normal; Serial:LL1121;
+ FRU-Part-Number:CF00300-2001 02 /300-2001-02;
IOU#1 Status:Normal; Ver:0101h; Serial:78670000376 ;
+ FRU-Part-Number:CA20393-B55X A4 ;
 DDC_A#0 Status:Normal;
 DDCR Status:Normal;
 DDC_B#0 Status:Normal;
XSCFU Status:Normal,Active; Ver:0101h; Serial:7867000262 ;
+ FRU-Part-Number:CA20393-B56X A0 ;
OPNL Status:Normal; Ver:0101h; Serial:7867000087 ;
+ FRU-Part-Number:CA00629-D061 A0 ;
PSU#0 Status:Normal; Serial:0000000-ASTECB10 ;
+ FRU-Part-Number:CF00300-1898 0002 /300-1898-00-02;
+ Power_Status:Off; AC:200 V;
PSU#1 Status:Normal; Serial:0000000-ASTECB18 ;
+ FRU-Part-Number:CF00300-1898 0002 /300-1898-00-02;
+ Power_Status:Off; AC:200 V;
PSU#2 Status:Normal; Serial:0000000-DELTAB19 ;
+ FRU-Part-Number:CF00300-1898 0002 /300-1898-00-02;
+ Power_Status:Off; AC:200 V;
PSU#3 Status:Normal; Serial:0000000-ASTECB09 ;
+ FRU-Part-Number:CF00300-1898 0002 /300-1898-00-02;

```

```

+ Power_Status:Off; AC:200 V;
FANBP_C Status:Normal; Ver:0101h; Serial:7867000053 ;
+ FRU-Part-Number:CA06629-D051 001AA ;
FAN_A#0 Status:Normal;
FAN_A#1 Status:Normal;
FAN_A#2 Status:Normal;
FAN_A#3 Status:Normal;

```

**使用例 2** SPARC Enterprise M9000 サーバに搭載されている FRU の数を表示します。

```

XSCF> showhardconf -u
SPARC Enterprise M9000; Memory_Size:432 GB;
+-----+-----+
| FRU | Quantity |
+-----+-----+
CMU	9
CPUM	36
Freq:2.277 GHz;	(30)
Freq:2.376 GHz;	(6)
MEM	224
Type:1B; Size:1 GB;	(16)
Type:2B; Size:2 GB;	(208)
IOU	9
IOBOX	1
IOB	2
PSU	2
XSCFU_B	2
XSCFU_C	2
XBU_B	16
CLKU_B	4
OPNL	1
PSU	30
FANBP_A	2
FANBP_B	2
FAN_A	32
SWBP	2
MEDBP	2
+-----+-----+

```

### 終了ステータス

以下の終了値が返されます。

- 0                    正常に終了したことを表します。
- >0                  エラーが発生したことを表します。

showhardconf(8)



|        |                                                                                                                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前     | showhostname - XSCF ユニットに設定されているホスト名を表示します。                                                                                                                                                                |
| 形式     | <b>showhostname</b> {-a   <i>xscfu</i> }<br><b>showhostname</b> -h                                                                                                                                         |
| 説明     | showhostname(8) は、XSCF ユニットに現在設定されているホスト名を表示するコマンドです。<br><br>ホスト名は Fully Qualified Domain Name(FQDN) 形式で表示されます。                                                                                            |
| ユーザー権限 | このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。<br><br>useradm, platadm, platop, auditadm, auditop, domainadm, domainmgr, domainop, fieldeng<br><br>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。                          |
| オプション  | 以下のオプションがサポートされています。<br><br>-a                   すべての XSCF ユニットに設定されているホスト名を表示します。-a オプションと一緒に指定されている XSCF ユニット名は無効となります。<br><br>-h                   使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。         |
| オペランド  | 以下のオペランドがサポートされています。<br><br><i>xscfu</i> 表示する XSCF ユニット名を指定します。システム構成によって以下のどちらかを指定できます。-a オプションと一緒に指定した場合は無効となります。<br><br>xscf#0               XSCF ユニット 0<br>xscf#1               XSCF ユニット 1 (二重化構成の場合) |
| 詳細説明   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ XSCF ユニットが二重化構成の場合、スタンバイ側に異常が発生しているときはメッセージが表示されます。</li> <li>■ sethostname(8) コマンドを使用すると、XSCF ユニットのホスト名を設定できません。</li> </ul>                                       |
| 使用例    | <b>使用例 1</b> すべての XSCF ユニットに設定されているホスト名を表示します。<br><br>XSCF> <b>showhostname -a</b><br><br>xscf#0: scf0-hostname.example.com<br><br>xscf#1: scf1-hostname.example.com                                       |

## showhostname(8)

**使用例 2** XSCF ユニット 0 に設定されているホスト名を表示します。

```
XSCF> showhostname xscf#0
xscf#0: scf0-hostname.example.com
```

### 終了ステータス

以下の終了値が返されます。

|    |                  |
|----|------------------|
| 0  | 正常に終了したことを表します。  |
| >0 | エラーが発生したことを表します。 |

### 関連項目

**sethostname (8)**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前     | showhttps - XSCF ネットワークに設定されている HTTPS サービスの状態を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 形式     | <b>showhttps</b><br><b>showhttps -h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 説明     | <p>showhttps(8) は、XSCF ネットワークに現在設定されている HTTPS サービスの状態を表示するコマンドです。</p> <p>HTTPS サービスが動作しているかどうかと、認証に必要な情報のインストール状態が確認できます。インストールされている場合は、インストールされた日付も表示されます。</p> <p>以下の状態が表示されます。</p> <pre> HTTPS status   HTTPS サービスが動作しているかどうか Server key     web サーバの秘密鍵がインストールされているかどうか CA key         認証局の秘密鍵がインストールされているかどうか CA cert        認証局の証明書がインストールされているかどうか CSR            web サーバ証明書 </pre> |
| ユーザー権限 | <p>このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。</p> <pre> useradm, platadm, platop, auditadm, auditop, domainadm, domainmgr, domainop, fieldeng </pre> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>                                                                                                                                                                                            |
| オプション  | <p>以下のオプションがサポートされています。</p> <pre> -h           使用方法を表示します。 </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 詳細説明   | sethttps(8) コマンドを使用すると、XSCF ネットワークの HTTPS サービスが設定できます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 使用例    | <p><b>使用例 1</b>      HTTPS サービスの状態を表示します。</p> <pre> XSCF&gt; <b>showhttps</b> HTTPS status: enabled Server key: installed in Apr 24 12:34:56 JST 2006 CA key: installed in Apr 24 12:00:34 JST 200 CA cert: installed in Apr 24 12:00:34 JST 200 CSR: -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- MIIBwjCCASsCAQAwgYExCzAJBgNVBAYTAmpqMQ4wDAYDVQQIEWVzdGF0ZTERMA8G </pre>                         |

showhttps(8)

```
A1UEBxMIbG9jYWxpdHkxFTATBgNVBAoTDG9yZ2FuaXphdGlvbjEPMA0GA1UECxMG
b3JnYW5pMQ8wDQYDVQQDEWZjb21tb24xZjAUBGkqhkiG9w0BCQEWB2V1Lm1haWww
gZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAJ5D57X/k42LcipTbWz2GrxaVM
5GEyx3bdBW8/7WZhnd3uiZ9+ANlvRAuw/YYy7I/pAD+NQJesBcBjuyj9x+IiJl9F
MrI5fR8pOIywVObMPCar09rrU45bVeZhTyi+uQOdWLoX/Dhq0fm2BpYuh9WukT5
pTEg+2dABg8UdHmNagMBAAGgADANBgkqhkiG9w0BAQQFAAOBgQAux1jH3dyB6Xho
PgBuVIakDzIKEPipK9qQfC57YI43uRBGRubu0AHEcLVue5yTu6G5SxHTCq07tV5g
38UHSg5Kqy9QuWHWmri/hxm0kQ4gBpApjNb6F/B+ngBE3j/thGbEuvJb+0wbycvu
5jrhB/ZV9k8X/MbDOxSx/U5nF+Zuyw==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
```

## 終了ステータス

以下の終了値が返されます。

- 0                   正常に終了したことを表します。
- >0                 エラーが発生したことを表します。

## 関連項目

**sethttps(8)**

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前      | showldap - サービスプロセッサの LDAP 設定を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 形式      | <p><b>showldap</b></p> <p><b>showldap [-c]</b></p> <p><b>showldap -h</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 説明      | <p>showldap(8) は、サービスプロセッサの LDAP 設定を表示するコマンドです。</p> <p>オプションを指定せずに showldap(8) コマンドを実行すると、LDAP サーバへの接続時に使用される証明書チェーンとパスワードを除くすべての LDAP 設定が表示されます。</p>                                                                                                                                                                                                       |
| ユーザー権限  | <p>このコマンドを実行するには、<code>useradm</code> または <code>fieldeng</code> 権限が必要です。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、<code>setprivileges(8)</code> コマンドを参照してください。</p>                                                                                                                                                                                                             |
| オプション   | <p>以下のオプションがサポートされています。</p> <p><code>-c</code> LDAP サーバの証明書チェーンを表示します。</p> <p><code>-h</code> 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。</p>                                                                                                                                                                                                              |
| 使用例     | <p><b>使用例 1</b> すべての LDAP 設定データを表示します。</p> <pre>XSCF&gt; showldap Bind Name: user Base Distinguishing Name: ou=people,dc=company,dc=com LDAP Search Timeout: 60 Bind password: Set LDAP Servers: ldap://company.com:389 CERTS: None</pre> <p><b>使用例 2</b> LDAP サーバの証明書チェーンを表示します。</p> <pre>XSCF&gt; showldap -c There are no certificates configured.</pre> |
| 終了ステータス | <p>以下の終了値が返されます。</p> <p>0 正常に終了したことを表します。</p> <p>&gt;0 エラーが発生したことを表します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 関連項目    | <b>setldap(8)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

showldap(8)



|         |                                                                                                                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前      | showlocale - 設定されている XSCF のロケールを表示します。                                                                                                                                                  |
| 形式      | <b>showlocale</b><br><b>showlocale -h</b>                                                                                                                                               |
| 説明      | showlocale(8) は、現在設定されている XSCF のロケールを表示するコマンドです。<br>以下のどちらかが表示されます。<br>C                    英語<br>ja_JP.UTF-8        日本語                                                                |
| ユーザー権限  | このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。<br>useradm, platadm, platop, auditadm, auditop, domainadm, domainmgr, domainop<br>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。                         |
| オプション   | 以下のオプションがサポートされています。<br>-h                    使用方法を表示します。                                                                                                                               |
| 詳細説明    | setlocale(8) コマンドを使用すると、XSCF のロケールが設定できます。                                                                                                                                              |
| 使用例     | <b>使用例 1</b> 現在設定されている XSCF のロケールを表示します (英語の場合)。<br><pre>XSCF&gt; showlocale C</pre><br><b>使用例 2</b> 現在設定されている XSCF のロケールを表示します (日本語の場合)。<br><pre>XSCF&gt; showlocale ja_JP.UTF-8</pre> |
| 終了ステータス | 以下の終了値が返されます。<br>0                    正常に終了したことを表します。<br>>0                  エラーが発生したことを表します。                                                                                           |
| 関連項目    | <b>setlocale(8)</b>                                                                                                                                                                     |

showlocale(8)



|         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前      | showlocator - オペレーターパネルの CHECK LED の状態を表示します。                                                                                                                                                                                                          |
| 形式      | <b>showlocator</b><br><b>showlocator -h</b>                                                                                                                                                                                                            |
| 説明      | <p>showlocator(8) は、オペレーターパネルの、CHECK LED の点滅状態を表示するためのコマンドです。</p> <p>以下のいずれかの状態が表示されます。</p> <p>Off( 消灯)            正常、サーキットブレーカー OFF、停電のいずれかの状態であることを表します。</p> <p>Blinking( 点滅) 保守対象の装置であることを表します。</p> <p>On( 点灯)            本体装置に異常が検出されたことを表します。</p> |
| ユーザー権限  | <p>このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。</p> <p>useradm, platadm, platop, fieldeng</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>                                                                                                                  |
| オプション   | <p>以下のオプションがサポートされています。</p> <p>-h                    使用方法を表示します。</p>                                                                                                                                                                                   |
| 詳細説明    | setlocator(8) コマンドを使用すると、CHECK LED の点滅状態を設定できます。                                                                                                                                                                                                       |
| 使用例     | <p><b>使用例 1</b>      CHECK LED の状態を表示します。</p> <pre>XSCF&gt; <b>showlocator</b> Locator LED status:Blinking</pre>                                                                                                                                       |
| 終了ステータス | <p>以下の終了値が返されます。</p> <p>0                    正常に終了したことを表します。</p> <p>&gt;0                   エラーが発生したことを表します。</p>                                                                                                                                       |
| 関連項目    | <b>setlocator</b> (8)                                                                                                                                                                                                                                  |

showlocator(8)



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前     | showlogs - 指定したログを表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 形式     | <pre> <b>showlogs</b> [-t <i>time</i> [-T <i>time</i>]   -p <i>timestamp</i>] [-v   -V   -S] [-r] [-M] <i>error</i> <b>showlogs</b> [-t <i>time</i> [-T <i>time</i>]   -p <i>timestamp</i>] [-v] [-r] [-M] <i>event</i> <b>showlogs</b> [-t <i>time</i> [-T <i>time</i>]] [-r] [-M] {<i>power</i>   <i>env</i>} <b>showlogs</b> [-r] [-M] <i>monitor</i> <b>showlogs</b> -d <i>domain_id</i> [-t <i>time</i> [-T <i>time</i>]] [-r] [-M] {<i>console</i>   <i>ipl</i>   <i>panic</i>} <b>showlogs</b> -h </pre> |
| 説明     | <p>showlogs(8) は、指定したログを表示するコマンドです。</p> <p>ログは、デフォルトでタイムスタンプの古いものから順に表示されます。採取される単位別に、以下のログを指定できます。</p> <p>FRU(Field Replaceable Unit) 単位 ■ エラーログ ( スキャンログを含む場合がある )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ パワーログ</li> <li>■ イベントログ</li> <li>■ 温度・湿度履歴</li> <li>■ 監視メッセージログ</li> </ul> <p>ドメイン単位</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ コンソールメッセージログ</li> <li>■ パニックメッセージログ</li> <li>■ IPL メッセージログ</li> </ul>                                                                                       |
| ユーザー権限 | <p>このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ エラーログ、イベントログ、温度・湿度履歴、監視メッセージログ<br/>platadm, platop, fieldeng</li> <li>■ パワーログ<br/>platadm, platop, domainadm, domainmgr, fieldeng</li> <li>■ スキャンログ<br/>fieldeng</li> <li>■ コンソールメッセージログ、パニックメッセージログ、IPL メッセージログ<br/>platadm, platop, domainadm, domainmgr, domainop, fieldeng</li> </ul> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>                                                                                  |

## オプション

以下のオプションがサポートされています。

- d *domain\_id*      表示するドメイン番号を指定します。ドメイン単位のログに対して指定できます。*domain\_id* はシステム構成によって、0 から 23 までの整数で指定できます。
- h                    使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。
- M                    テキストを 1 画面ずつ表示します。more コマンドと同様です。
- p *timestamp*      ログを単独で表示する場合に、ログのタイムスタンプを指定します。エラーログとイベントログに対して指定できます。  
  
*timestamp* は、以下のいずれかの形式で指定します。  
  
*yyyy-mm-dd,hh:mm:ss*  
年 - 月 - 日 , 時 : 分 : 秒の形式で指定します。  
*mm/dd/yy,hh:mm:ss*  
月 / 日 / 年 , 時 : 分 : 秒の形式で指定します。  
*Monddhh:mm:ssyyyy*  
月名 , 日 , 時 : 分 : 秒 , 年の形式で指定します。
- r                    タイムスタンプの新しいログから表示します。デフォルトでは、タイムスタンプの古いログから表示されます。
- S                    エラーログに付帯されているスキャンログを表示します。*fielddeng* 権限を持つユーザーだけ指定できます。-v オプション、-V オプションとは一緒に指定できません。
- t *time*             ログの表示範囲を指定する場合の、開始日時を指定します。以下のいずれかの形式で指定します。  
  
*yyyy-mm-dd,hh:mm*  
年 - 月 - 日 , 時 : 分の形式で指定します。  
*mm/dd/yy,hh:mm*  
月 / 日 / 年 , 時 : 分の形式で指定します。  
*Monddhh:mmyyyy*  
月名 , 日 , 時 : 分 , 年の形式で指定します。  
*yyyy-mm-dd,hh:mm:ss*  
年 - 月 - 日 , 時 : 分 : 秒の形式で指定します。  
*mm/dd/yy,hh:mm:ss*  
月 / 日 / 年 , 時 : 分 : 秒の形式で指定します。  
*Monddhh:mm:ssyyyy*  
月名 , 日 , 時 : 分 : 秒 , 年の形式で指定します。  
  
-r オプションと一緒に指定しても、-t と -T オプションの指定が逆になることはありません。

**-T time** ログの表示範囲を指定する場合の、終了日時を指定します。以下のいずれかの形式で指定します。

*yyyy-mm-dd,hh:mm*

年 - 月 - 日, 時 : 分の形式で指定します。

*mm/dd/yy,hh:mm*

月 / 日 / 年, 時 : 分の形式順で指定します。

*Monddhh:mmyyyy*

月名, 日, 時 : 分, 年の形式で指定します。

*yyyy-mm-dd,hh:mm:ss*

年 - 月 - 日, 時 : 分 : 秒の形式で指定します。

*mm/dd/yy,hh:mm:ss*

月 / 日 / 年, 時 : 分 : 秒の形式で指定します。

*Monddhh:mm:ssyyyy*

月名, 日, 時 : 分 : 秒, 年の形式で指定します。

**-r** オプションと一緒に指定しても、**-t** と **-T** オプションの指定が逆になることはありません。監視メッセージログには使用できません。

**-v** 詳細な情報を表示します。通常の表示に加え、詳細な診断コード (Diagnostic Code) と、**fmadm(8)**、**fmdump(8)** コマンドで使用される UUID、MSG-ID が表示されます。**-v** オプション、**-S** オプションとは一緒に指定できません。エラーログとイベントログに対して指定できます。

**-V** より詳細な情報を表示します。**-v** オプションで表示される情報に加え、マシン管理詳細ログ情報および OpenBoot PROM コンソールログ情報が採取されている場合は、それらが表示されます。**-v** オプション、**-S** オプションとは一緒に指定できません。エラーログに対して指定できます。

## オペランド

以下のオペランドがサポートされています。

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| <b>error</b>   | エラーログを表示します。(スキャンログを含む場合がある) |
| <b>event</b>   | イベントログを表示します。                |
| <b>power</b>   | パワーログを表示します。                 |
| <b>env</b>     | 温度・湿度履歴を表示します。               |
| <b>monitor</b> | 監視メッセージログを表示します。             |
| <b>console</b> | コンソールメッセージログを表示します。          |
| <b>ipl</b>     | IPL メッセージログを表示します。           |
| <b>panic</b>   | パニックメッセージログを表示します。           |

## 詳細説明

各ログは以下のフォーマットで表示されます。

■ エラーログ  
デフォルト

```
Date: Mar 30 17:45:31 JST 2005 Code: xxxxxxxx-xxxxxxx-
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Status: Alarm Occurred: Mar 30 17:45:31.000 JST 2005
FRU: PSU#1,PSU#2,*
Msg: ACFAIL occurred (ACS=3) (FEP type = A1)
```

-v オプションを指定した場合

```
Date: Mar 30 17:45:31 JST 2005 Code: xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Status: Alarm Occurred: Mar 30 17:45:31.000 JST 2005
FRU: PSU#1,PSU#2,*
Msg: ACFAIL occurred (ACS=3) (FEP type = A1)
Diagnostic Code:
 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
UUID: bf36f0ea-9e47-42b5-fc6f-c0d979c4c8f4 MSG-ID:FMD-8000-11
```

-V オプションを指定した場合

```
Date: Mar 30 17:45:31 JST 2005 Code: xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Status: Alarm Occurred: Mar 30 17:45:31.000 JST 2005
FRU: PSU#1,PSU#2,*
Msg: ACFAIL occurred (ACS=3) (FEP type = A1)
Diagnostic Code:
 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
UUID: bf36f0ea-9e47-42b5-fc6f-c0d979c4c8f4 MSG-ID:FMD-8000-11
Diagnostic Messages:
 :
 :
```

-S オプションを指定した場合

```
Date: Mar 30 17:45:31 JST 2005 Code: xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Status: Alarm Occurred: Mar 30 17:45:31.000 JST 2005
FRU: PSU#1,PSU#2,*
Msg: ACFAIL occurred (ACS=3) (FEP type = A1)
Diagnostic Code:
 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
UUID: bf36f0ea-9e47-42b5-fc6f-c0d979c4c8f4 MSG-ID:FMD-8000-11
Detail log: SCAN MINOR RC 2K
0000: xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
```

```

0010: xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
 :
 :
Date: ログが採取された日付 (月 日 時 : 分 : 秒 TimeZone 年)
 ローカルタイムで表示されます。
Code: エラーコード
 16 バイトで表示されます。
Occurred: 異常が発生した日付 (月 日 時 : 分 : 秒 TimeZone 年)
 ローカルタイムで表示されます。
Status: エラーの状態
 以下のどちらかが表示されます。

Warning ユニットの部分的な縮退または警告
Alarm ユニットの故障または異常

FRU: 被疑ユニット
 第 1、第 2 被疑ユニットがカンマ (,) で区切られて表示されます。
 第 3 被疑ユニットがある場合は、アスタリスク (*) が表示されま
 す。第 2 被疑ユニット以降が表示されるかどうかは、検出された
 箇所によって異なります。

Msg: エラー内容
Diagnostic Code: エラー詳細コード
 16 進数で表示されます。
UUID: Universal Unique Identifier の略
 世界中で固有な ID で、16 進数 32 桁で表示されます。
MSG-ID: 固有のメッセージ ID
Diagnostic Messages: 詳細メッセージ
 ログに詳細なメッセージがある場合に表示されます。
Detail log: スキャンログコード
 ログにスキャンログがある場合に表示されます。
 アドレス : 16 進数で表示されます。

```

#### ■ パワーログ

| Date                     | Event            | Cause         | DID | Switch  |
|--------------------------|------------------|---------------|-----|---------|
| Mar 30 17:25:31 JST 2005 | System Power Off | Power Failure | --  | Service |
| Mar 30 17:35:31 JST 2005 | System Power On  | AC Restored   | --  | Locked  |
| Mar 30 17:45:31 JST 2005 | Domain Power On  | Panel         | 00  | Locked  |
| Mar 30 17:50:31 JST 2005 | Domain Power Off | Operator      | 10  | Service |
| :                        |                  |               |     |         |
| :                        |                  |               |     |         |

**Date:** ログが採取された日付 (月 日 時:分:秒 TimeZone 年)  
ローカルタイムで表示されます。

**Event:** 電源の状態  
以下のいずれかの状態が表示されます。

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Domain Power On  | ドメインの電源が投入されている状態      |
| Domain Power Off | ドメインの電源が切断されている状態      |
| System Power On  | 本体装置の電源が投入されている状態      |
| System Power Off | 本体装置の電源が切断されている状態      |
| SCF Reset        | XSCF がリセットされている状態      |
| Domain Reset     | ドメインがリセットされている状態       |
| XIR              | ドメインの CPU がリセットされている状態 |

**Cause:** Event となった要因  
以下のうちのいずれかが表示されます。

Self Reset, Power On, System Reset, Panel, Scheduled, RCI, AC Restored, Operator, Poweron Restart, Power Failure, SW Request, Alarm, Fatal, Panic

**DID:** ドメイン ID  
システム構成によって、0 から 23 までの整数で表示されます。

**Switch:** オペレーターパネルのモードスイッチの状態  
以下のいずれかの状態が表示されます。

|         |           |
|---------|-----------|
| Locked  | 通常運用時のモード |
| Service | サービスモード   |

■ イベントログ  
デフォルト

| Date                     | Message          |
|--------------------------|------------------|
| Mar 30 17:45:31 JST 2005 | System power on  |
| Mar 30 17:55:31 JST 2005 | System power off |
| :                        |                  |
| :                        |                  |

-v オプションを指定した場合

| Date                     | Message         |
|--------------------------|-----------------|
| Mar 30 17:45:31 JST 2005 | System power on |

```
Switch= Service RCIaddr=000105ff
Code=xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
```

**Date:** ログが採取された日付 (月 日 時:分:秒 TimeZone 年)  
ローカルタイムで表示されます。

**Message:** イベントメッセージ

**Switch:** オペレーターパネルのモードスイッチの状態  
以下のいずれかの状態が表示されます。

|         |           |
|---------|-----------|
| Locked  | 通常運用時のモード |
| Service | サービスモード   |

**Code:** イベント詳細情報  
16 進数で表示されます。

#### ■ 温度・湿度履歴

| Date                     | Temperature | Humidity | Power            |
|--------------------------|-------------|----------|------------------|
| Mar 30 17:45:31 JST 2005 | 32.56 (C)   | 60.20%   | System Power On  |
| Mar 30 17:55:31 JST 2005 | 32.56 (C)   | 60.25%   | System Power Off |
| :                        |             |          |                  |
| :                        |             |          |                  |

**Date:** ログが採取された日付 (月 日 時:分:秒 TimeZone 年)  
ローカルタイムで表示されます。

**Temperature:** 吸気温度  
10 進数で小数点第 2 位まで表示されます。単位は摂氏 (°C) です。

**Humidity:** 湿度  
パーセント (%) で表示されます。ミッドレンジサーバでは表示されません。

**Power:** 本体装置の電源の状態  
以下のどちらかの状態が表示されます。

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| System Power On  | 本体装置の電源が投入されている状態 |
| System Power OFF | 本体装置の電源が切断されている状態 |

#### ■ 監視メッセージログ

```
Mar 30 17:45:31 JST 2005 monitor message
Mar 30 17:55:31 JST 2005 monitor message
:
```

日付と監視メッセージが1行1メッセージで表示されます。日付にはログ採取時の日付が(月 日 時:分:秒 TimeZone 年)、ローカルタイムで表示されます。

#### ■ コンソールメッセージログ

```
DomainID: 00
Mar 30 17:45:31 JST 2005 console message
Mar 30 17:55:31 JST 2005 console message
:
```

#### [1行目]

DomainID:           ドメイン ID  
                  システム構成によって、0 から 23 までの整数で表示されます。

#### [2行目以降]

日付とコンソールメッセージが1行1メッセージで表示されます。

日付にはログ採取時の日付が(月 日 時:分:秒 TimeZone 年)、ローカルタイムで表示されます。

#### ■ パニックメッセージログ

```
<<panic>>
Date: Mar 30 18:45:31 JST 2005 DomainID: 00
Mar 30 17:45:31 JST 2005 panic message
Mar 30 17:55:31 JST 2005 panic message
:
```

#### [2行目]

Date:               パニック時の日付(月 日 時:分:秒 TimeZone 年)  
                  ローカルタイムで表示されます。

DomainID:           ドメイン ID  
                  システム構成によって、0 から 23 までの整数で表示されます。

#### [3行目以降]

日付とパニックメッセージが1行1メッセージで表示されます。

日付にはログ採取時の日付が(月 日 時:分:秒 TimeZone 年)、ローカルタイムで表示されます。

#### ■ IPL メッセージログ

```
<<ipl>>
Date: Mar 30 18:45:31 JST 2005 DomainID: 00
Mar 30 17:45:31 JST 2005 ipl message
Mar 30 17:55:31 JST 2005 ipl message
:
```

## [2 行目]

Date: IPL 時の日付 (月 日 時:分:秒 TimeZone 年)  
ローカルタイムで表示されます。

DomainID: ドメイン ID  
システム構成によって、0 から 23 までの整数で表示されます。

## [3 行目以降]

日付と IPL メッセージが 1 行 1 メッセージで表示されます。

日付にはログ採取時の日付が (月 日 時:分:秒 TimeZone 年)、ローカルタイムで表示されます。

## 使用例

**使用例 1** エラーログを表示します。

```
XSCF> showlogs error
Date: Mar 30 12:45:31 JST 2005 Code: 00112233-44556677-8899aabbccceeff0
Status: Alarm Occurred: Mar 30 17:45:31.000 JST 2005
FRU: IOU#0/PCI#3
Msg: offline(vendor=FUJITSU, product=MAJ3182MC)
Date: Mar 30 15:45:31 JST 2005 Code: 00112233-44556677-8899aabbccceeff0
Status: Warning Occurred: Mar 30 17:45:31.000 JST 2005
FRU: PSU#1,PSU#2
Msg: ACFAIL occurred (ACS=3) (FEP type = A1)
Date: Mar 30 17:45:31 JST 2005 Code: 00112233-44556677-8899aabbccceeff0
Status: Alarm Occurred: Mar 30 17:45:31.000 JST 2005
FRU: PSU#1,PSU#2,*
Msg: ACFAIL occurred (ACS=3) (FEP type = A1)
```

**使用例 2** 指定したタイムスタンプでのエラーログを、詳細 (-v) に表示します。

```
XSCF> showlogs error -p Mar3012:45:312005 -v
Date: Mar 30 12:45:31 JST 2005 Code: 00112233-44556677-8899aabbccceeff0
Status: Alarm
Component: IOU#0/PCI#3
Msg: offline(vendor=FUJITSU, product=MAJ3182MC)
Diagnostic Code:
00112233 44556677 8899aabb
00112233 44556677 8899aabb ccddeeff
00112233 44556677 8899aabb ccddeeff
UUID: bf36f0ea-9e47-42b5-fc6f-c0d979c4c8f4 MSG-ID: FMD-8000-11
```

**使用例 3** 指定したタイムスタンプでのエラーログを、より詳細 (-v) に表示します。

```
XSCF> showlogs error -p Mar3012:45:312005 -v
Date: Mar 30 12:45:31 JST 2005 Code: 00112233-44556677-8899aabbccceeff0
Status: Alarm Occurred: Mar 30 17:45:31.000 JST 2005
FRU: IOU#0/PCI#3
Msg: offline(vendor=FUJITSU, product=MAJ3182MC)
Diagnostic Code:
```

```

00112233 44556677 8899aabb
00112233 44556677 8899aabb ccddeeff
00112233 44556677 8899aabb ccddeeff
UUID: bf36f0ea-9e47-42b5-fc6f-c0d979c4c8f4 MSG-ID: FMD-8000-11
Diagnostic Messages
Jul 11 16:17:42 plato10 root: [ID 702911 user.error] WARNING: /
pci@83,4000/scsi@2/sd@0,0 (sd47):
Jul 11 16:17:42 plato10 root: [ID 702911 user.error] incomplete write-
giving up

```

**使用例 4** パワーログを表示します。

```

XSCF> showlogs power
Date Event Cause DID Switch
Mar 30 17:25:31 JST 2005 System Power Off Power Failure -- Service
Mar 30 17:35:31 JST 2005 System Power On AC Restored -- Locked
Mar 30 17:45:31 JST 2005 Domain Power Off Operator 00 Locked
Mar 30 17:50:31 JST 2005 Domain Power On Operator 00 Service

```

**使用例 5** パワーログをタイムスタンプの新しいログから表示します。

```

XSCF> showlogs power
Date Event Cause DID Switch
Mar 30 17:50:31 JST 2005 Domain Power On Operator 00 Service
Mar 30 17:45:31 JST 2005 Domain Power Off Operator 00 Locked
Mar 30 17:35:31 JST 2005 System Power On AC Restored -- Locked
Mar 30 17:25:31 JST 2005 System Power Off Power Failure -- Service

```

**使用例 6** パワーログのうち、指定した範囲のログを表示します。

```

XSCF> showlogs power -t Mar3017:302005 -T Mar3017:492005
Date Event Cause DID Switch
Mar 30 17:35:31 JST 2005 System Power On AC Restored -- Locked
Mar 30 17:45:31 JST 2005 Domain Power Off Operator 00 Locked

```

**使用例 7** パワーログのうち、指定した範囲のログを表示します。タイムスタンプの新しいログから表示します。

```

XSCF> showlogs power -t Mar3017:302005 -T Mar3017:492005 -r
Date Event Cause DID Switch
Mar 30 17:45:31 JST 2005 Domain Power Off Operator 00 Locked
Mar 30 17:35:31 JST 2005 System Power On AC Restored -- Locked

```

**使用例 8** 表示の開始日時を指定してパワーログを表示します。

```

XSCF> showlogs power -t Mar3017:302005
Date Event Cause DID Switch
Mar 30 17:35:31 JST 2005 System Power On AC Restored -- Locked
Mar 30 17:45:31 JST 2005 Domain Power Off Panel 00 Locked
Mar 30 17:50:31 JST 2005 Domain Power On Operator 00 Service

```

**使用例 9** 指定したドメインのコンソールメッセージログを表示します。

```
XSCF> showlogs console -d 00
DomainID:00
Mar 30 17:45:31 JST 2005 Executing last command: boot
Mar 30 17:55:31 JST 2005 Boot device: /pci@83,4000/FJSV,ulsa@2,1/
disk@0,0:a File and args:
Mar 30 17:55:32 JST 2005 SunOS Release 5.10 Version Generic 64-bit
```

**注** - 表示されているコードやメッセージは実際の表示と異なる場合があります。

#### 終了ステータス

以下の終了値が返されます。

|    |                  |
|----|------------------|
| 0  | 正常に終了したことを表します。  |
| >0 | エラーが発生したことを表します。 |

showlogs(8)



|         |                                                                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前      | showlookup - 認証とユーザー権限のルックアップに関する設定を表示します。                                                                                                  |
| 形式      | <b>showlookup</b><br><b>showlookup -h</b>                                                                                                   |
| 説明      | showlookup(8) は、認証とユーザー権限に関する設定を表示するコマンドです。                                                                                                 |
| ユーザー権限  | このコマンドを実行するには、useradm または fieldeng 権限が必要です。<br>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。                                               |
| オプション   | 以下のオプションがサポートされています。<br><br>-h                    使用方法を表示します。                                                                               |
| 使用例     | <b>使用例 1</b> 認証とユーザー権限に関する設定を表示します。<br><br>XSCF> <b>showlookup</b><br>Privileges lookup:Local only<br>Authentication lookup: Local and LDAP |
| 終了ステータス | 以下の終了値が返されます。<br><br>0                    正常に終了したことを表します。<br>>0                   エラーが発生したことを表します。                                          |
| 関連項目    | <b>setlookup(8)</b>                                                                                                                         |

showlookup(8)



|         |                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前      | showmonitorlog - 監視メッセージログの内容をリアルタイムに表示します。                                                                                                                                                                  |
| 形式      | <b>showmonitorlog</b><br><b>showmonitorlog -h</b>                                                                                                                                                            |
| 説明      | <p>showmonitorlog(8) は、監視メッセージログの内容をリアルタイムに表示するコマンドです。</p> <p>showmonitorlog(8) コマンドを実行すると、XSCF シェルは監視メッセージログを表示するために占有されます。監視メッセージログ内にメッセージが登録されると、その内容が表示されます。</p> <p>リアルタイム表示を終了する場合は、Ctrl+C キーを押します。</p> |
| ユーザー権限  | <p>このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。</p> <p>platadm, platop, fieldeng</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>                                                                                 |
| オプション   | <p>以下のオプションがサポートされています。</p> <p>-h                    使用方法を表示します。</p>                                                                                                                                         |
| 使用例     | <p><b>使用例 1</b>      監視メッセージログの内容をリアルタイムに表示します。</p> <pre>XSCF&gt; <b>showmonitorlog</b> Apr 13 12:32:16 XXXXX Alarm: /CMU#1,/CMU#0/DDC#0:ANALYZE:SC-IOU I/F fatal error 0x00000000; : :</pre>                |
| 終了ステータス | <p>以下の終了値が返されます。</p> <p>0                    正常に終了したことを表します。</p> <p>&gt;0                   エラーが発生したことを表します。</p>                                                                                             |

showmonitorlog(8)



|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前      | shownameserver - XSCF ネットワークに設定されている Domain Name System (DNS) サーバを表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 形式      | <b>shownameserver</b><br><b>shownameserver -h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 説明      | shownameserver(8) は、XSCF ネットワークに現在設定されている DNS サーバを表示するコマンドです。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ユーザー権限  | このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。<br>useradm, platadm, platop, auditadm, auditop, domainadm, domainmgr, domainop, fieldeng<br>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。                                                                                                                                                                        |
| オプション   | 以下のオプションがサポートされています。<br>-h                   使用方法を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 詳細説明    | setnameserver(8) コマンドを使用すると、XSCF ネットワークの DNS サーバが設定できます。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 使用例     | <p><b>使用例 1</b>       XSCF ネットワークに現在設定されている DNS サーバを表示します。3つの DNS サーバが設定されている場合を例に挙げます。</p> <pre>XSCF&gt; <b>shownameserver</b> nameserver 192.168.1.2 nameserver 10.18.108.10 nameserver 10.24.1.2</pre> <p><b>使用例 2</b>       XSCF ネットワークに現在設定されている DNS サーバを表示します。DNS サーバは設定されていない場合を例に挙げます。</p> <pre>XSCF&gt; <b>shownameserver</b> ---</pre> |
| 終了ステータス | 以下の終了値が返されます。<br>0                   正常に終了したことを表します。<br>>0                 エラーが発生したことを表します。                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 関連項目    | setnameserver(8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

shownameserver(8)



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前     | shownetwork - XSCF に設定されているネットワークインターフェースの情報を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 形式     | <b>shownetwork</b> [-M] {-a   -i   <i>interface</i> }<br><b>shownetwork</b> -h                                                                                                                                                                                                                                              |
| 説明     | <p>shownetwork(8) は、XSCF に現在設定されているネットワークインターフェースの情報を表示するコマンドです。</p> <p>指定したネットワークインターフェース、またはすべてのネットワークインターフェースに対する情報を表示できます。以下の情報が表示されます。</p> <pre>xscf#x-y      XSCF ネットワークインターフェース名 HWaddr       MAC アドレス (16 進表示) inet addr    IP アドレス Bcast       ブロードキャスト Mask        ネットマスク UP/DOWN     ネットワークインターフェースが有効かどうか</pre> |
| ユーザー権限 | <p>このコマンドを実行するのに必要な権限はありません。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、<code>setprivileges(8)</code> コマンドを参照してください。</p>                                                                                                                                                                                                                         |
| オプション  | <p>以下のオプションがサポートされています。</p> <pre>-a      すべての XSCF ネットワークインターフェースに設定されている情報を表示します。 -h      使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。 -M      テキストを 1 画面ずつ表示します。more コマンドと同様です。</pre>                                                                                                                                     |

## オペランド

以下のオペランドがサポートされています。

*interface*

表示するネットワークインターフェースを指定します。システム構成によって、以下のいずれかを指定できます。`-a` オプションと一緒に指定した場合は無効となります。

## ■ ミッドレンジサーバの場合

XSCF ユニット 0:

`xscf#0-lan#0` XSCF-LAN#0

`xscf#0-lan#1` XSCF-LAN#1

省略形:

`lan#0` XSCF-LAN#0

`lan#1` XSCF-LAN#1

## ■ ハイエンドサーバの場合

XSCF ユニット 0:

`xscf#0-lan#0` XSCF-LAN#0

`xscf#0-lan#1` XSCF-LAN#1

`xscf#0-if` XSCF ユニット間のインターフェース (Inter SCF Network; ISN)

XSCF ユニット 1(二重化構成の場合):

`xscf#1-lan#0` XSCF-LAN#0

`xscf#1-lan#1` XSCF-LAN#1

`xscf#1-if` ISN

引継ぎ IP アドレス:

`lan#0` XSCF-LAN#0 の引継ぎ IP アドレス

`lan#1` XSCF-LAN#1 の引継ぎ IP アドレス

## 詳細説明

- 引継ぎ IP アドレスとは、ハイエンドサーバで XSCF ユニットが二重化構成の場合に、XSCF が切り替えられていることを意識せずに使用できる IP アドレスのことです。アクティブな XSCF ユニットの各 LAN ポートを `lan#0`、`lan#1` に設定しておくことによって、`lan#0`、`lan#1` という名称でアクセスできるようになります。デフォルトでは `lan#0` は `xscf#0-lan#0`、`lan#1` は `xscf#0-lan#1` に設定されています。
- ミッドレンジサーバの場合は、`lan#0` は `xscf#0-lan#0`、`lan#1` は `xscf#0-lan#1` で固定となります。
- ハイエンドサーバで XSCF ユニットが二重化構成の場合、`setnetwork(8)` コマンドで引継ぎ IP アドレスを無効としているときは、`shownetwork(8)` コマンドで引継ぎ IP アドレス指定しても何も表示されません。
- `setnetwork(8)` コマンドを使用すると、XSCF ネットワークインターフェースが設定できます。

## 使用例

**使用例 1** XSCF ユニット 0 の XSCF-LAN#1 に設定されている情報を表示します。

```
XSCF> shoownetwork xscf#0-lan#1
xscf#0-lan#1
 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:12:34:56
 inet addr:192.168.10.11 Bcast: 192.168.10.255 Mask:255.255.255.0
 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
 RX packets:54424 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
 TX packets:14369 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
 collisions:0 txqueuelen:1000
 RX bytes:20241827 (19.3 MiB) TX bytes:2089769 (1.9 MiB)
 Base address:0x1000
```

**使用例 2** ミッドレンジサーバの、XSCF ユニット 0 の XSCF-LAN#1 に設定されている情報を表示します。

```
XSCF> shoownetwork lan#1
xscf#0-lan#1
 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:12:34:56
 inet addr:192.168.10.11 Bcast: 192.168.10.255 Mask:255.255.255.0
 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
 RX packets:54424 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
 TX packets:14369 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
 collisions:0 txqueuelen:1000
 RX bytes:20241827 (19.3 MiB) TX bytes:2089769 (1.9 MiB)
 Base address:0x1000
```

**使用例 3** XSCF ユニット 0 の ISN に設定されている情報を表示します。

```
XSCF> shoownetwork xscf#0-if
xscf#0-if
 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:12:34:56
 inet addr:192.168.10.128 Bcast: 192.168.10.255 Mask:255.255.255.0
 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
 RX packets:54424 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
 TX packets:14369 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
 collisions:0 txqueuelen:1000
 RX bytes:(0.0 B) TX bytes:17010 (16.6 KiB)
 Base address:0x1000
```

**使用例 4** XSCF ユニット 0 の XSCF-LAN#0 に設定されている情報を表示します。

```
XSCF> shoownetwork xscf#0-lan#0
xscf#0-lan#0
 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:12:34:56
 inet addr:192.168.11.10 Bcast:192.168.11.255 Mask 255.255.255.0
 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
 RX packets:54424 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
 TX packets:14369 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
 collisions:0 txqueuelen:1000
 RX bytes:14541827 (13.8 MiB) TX bytes:1459769 (1.3 MiB)
 Base address:0x1000
```

**使用例 5** XSCF-LAN#0 の引継ぎ IP アドレスに設定されている情報を表示します。

```
XSCF> shownetwork lan#0
lan#0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:12:34:56
 inet addr:192.168.1.10 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
 Base address:0xe000
```

**使用例 6** XSCF ネットワークの状態を表示します。

```
XSCF> shownetwork -i
Active Internet connections (without servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 xx.xx.xx.xx:telnet xxxx:1617 ESTABLISHED
```

**使用例 7** ハイエンドサーバの XSCF ユニット 0 と XSCF ユニット 1 に設定されている情報を表示します。

```
XSCF> shownetwork -a
xscf#0-lan#0
 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:12:34:56
 inet addr: 192.168.11.10 Bcast: 192.168.11.255 Mask:255.255.255.0
 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
 RX packets:54424 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
 TX packets:14369 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
 collisions:0 txqueuelen:1000
 RX bytes:12241827 (11.3 MiB) TX bytes:1189769 (0.9 MiB)
 Base address:0x1000

xscf#0-lan#1
 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:12:34:57
 inet addr:192.168.10.11 Bcast: 192.168.10.255 Mask:255.255.255.0
 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
 RX packets:54424 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
 TX packets:14369 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
 collisions:0 txqueuelen:1000
 RX bytes:20241827 (19.3 MiB) TX bytes:2089769 (1.9 MiB)
 Base address:0x1000

xscf#0-if Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:00:00:00
 inet addr:192.168.10.128 Bcast:192.168.10.255 Mask: 255.255.255.0
 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
 RX packets:54424 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
 TX packets:14369 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
 collisions:0 txqueuelen:1000
 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:17010 (16.6 KiB)
 Base address:0x1000

xscf#1-lan#0
 HWaddr 00:00:00:12:34:59
 inet addr:192.168.10.12 Mask:255.255.255.0

xscf#1-lan#1
 HWaddr 00:00:00:12:34:60

xscf#1-if
 HWaddr 00:00:00:12:34:61
XSCF>
```

**終了ステータス** 以下の終了値が返されます。

0 正常に終了したことを表します。  
 >0 エラーが発生したことを表します。

**関連項目** [applynetwork\(8\)](#), [setnetwork\(8\)](#)

shownetwork(8)



|        |                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前     | shownotice - eXtended System Control Facility(XSCF) Control Package (XCP) の著作権および著作権に関するライセンス情報を表示します。                                                                                                        |
| 形式     | <b>shownotice</b> [-c {copyright license}]<br><b>shownotice</b> -h                                                                                                                                            |
| 説明     | shownotice(8) は、XCP の著作権、および存在する場合はライセンス情報を表示するコマンドです。<br><br>オプションを指定しない場合は、著作権情報とライセンス情報が表示されます。-c オプションを指定すると、著作権またはライセンス情報のどちらかを表示できます。                                                                   |
| ユーザー権限 | このコマンドを実行するのに必要な権限はありません。<br><br>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。                                                                                                                               |
| オプション  | 以下のオプションがサポートされています。<br><br>-c {copyright license} 表示する XCP 情報を指定します。以下のどちらかを指定できます。<br><br>copyright<br>著作権情報だけを表示します。<br>license<br>ライセンス情報だけを表示します。<br><br>-h 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。 |
| 使用例    | <b>使用例 1</b> 著作権情報だけを表示します。<br><br>XSCF> <b>shownotice -c copyright</b><br>[ 著作権情報が表示されます。 ]<br><br><b>使用例 2</b> 著作権情報とライセンス情報を表示します。<br><br>XSCF> <b>shownotice</b><br>[ 著作権情報とライセンス情報が表示されます。 ]             |

shownotice(8)



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前     | showntp - XSCF に設定されている NTP 情報を表示します。                                                                                                                                                                                                                               |
| 形式     | <b>showntp</b> {-l   -a   <i>address</i>   -s}<br><b>showntp</b> -h                                                                                                                                                                                                 |
| 説明     | showntp(8) は、XSCF に現在設定されている NTP 情報を表示するコマンドです。<br>以下の情報を表示できます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ XSCF ネットワークに登録されている NTP サーバ</li> <li>■ NTP サーバとの同期状態</li> <li>■ XSCF に設定されている <b>stratum</b> 値</li> </ul>                                                 |
| ユーザー権限 | このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。<br>useradm, platadm, platop, auditadm, auditop, domainadm, domainmgr, domainop, fieldeng<br><br>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。                                                                                       |
| オプション  | 以下のオプションがサポートされています。 <ul style="list-style-type: none"> <li>-a XSCF ネットワークに現在設定されているすべての NTP サーバを表示します。</li> <li>-h 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。</li> <li>-l NTP サーバと同期しているかどうかを表示します。</li> <li>-s XSCF に設定されている <b>stratum</b> 値を表示します。</li> </ul> |
| オペランド  | 以下のオペランドがサポートされています。 <p><i>address</i> 表示する NTP サーバの IP アドレスを指定します。4 組の整数値の間にピリオド (.) をつけて指定します。以下の形式で指定できます。-a オプションが指定されている場合は、無効となります。</p> <pre>xxx.xxx.xxx.xxx xxx</pre> <p>0 から 255 までの整数を指定します。ゼロサプレスで指定できます。</p>                                             |
| 詳細説明   | setntp(8) コマンドを使用すると、XSCF ネットワークの NTP サーバが設定できません。                                                                                                                                                                                                                  |

## 使用例

**使用例 1** 登録済みの NTP サーバをすべて表示します。

```
XSCF> showntp -a
server ntp1.example.com prefer # [1] ntp server name
server ntp2.example.com # [2] ntp server name
```

**使用例 2** NTP サーバへの同期を確認し、結果を表示します。

```
XSCF> showntp -l
remote refid st t when poll reach delay offset jitter
=====
*192.168.0.27 192.168.1.56 2 u 27 64 377 12.929 -2.756 1.993
+192.168.0.57 192.168.1.86 2 u 32 64 377 13.030 2.184 94.421
127.127.1.0 LOCAL(0) 5 l 44 64 377 0.000 0.000 0.008
```

**使用例 3** XSCF に設定されている stratum 値を表示します。

```
XSCF> showntp -s
stratum : 5
```

## 終了ステータス

以下の終了値が返されます。

0                    正常に終了したことを表します。  
>0                   エラーが発生したことを表します。

## 関連項目

**setntp(8)**

|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前      | showpasswordpolicy - 現在のパスワードポリシーの設定を表示します。                                                                                                                                                                                                                  |
| 形式      | <b>showpasswordpolicy</b><br><b>showpasswordpolicy -h</b>                                                                                                                                                                                                    |
| 説明      | showpasswordpolicy(8) は、パスワードポリシーの設定を表示するコマンドです。<br>pam_cracklib モジュール、有効期限の日付、およびパスワード履歴に保存されるパスワードの数が含まれます。                                                                                                                                                |
| ユーザー権限  | このコマンドを実行するには、useradm 権限が必要です。<br>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。                                                                                                                                                                             |
| オプション   | 以下のオプションがサポートされています。<br><br>-h                    使用方法を表示します。                                                                                                                                                                                                |
| 使用例     | <b>使用例 1</b> パスワードポリシーの設定を表示します。<br><br>XSCF> <b>showpasswordpolicy</b><br>Mindays: 0<br>Maxdays: 99999<br>Warn: 7<br>Inactive: -1<br>Expiry: 0<br>Retry: 3<br>Difok: 10<br>Minlen: 9<br>Dcredit: 1<br>Ucredit: 1<br>Lcredit: 1<br>Ocredit: 1<br>Remember: 3 |
| 終了ステータス | 以下の終了値が返されます。<br><br>0                    正常に終了したことを表します。<br>>0                  エラーが発生したことを表します。                                                                                                                                                            |
| 関連項目    | <b>setpasswordpolicy (8)</b>                                                                                                                                                                                                                                 |

showpasswordpolicy(8)



|         |                                                                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前      | showpowerupdelay - 現在設定されているシステムの暖機運転時間と起動までの待ち時間を表示します。                                                                                              |
| 形式      | <b>showpowerupdelay</b><br><b>showpowerupdelay -h</b>                                                                                                 |
| 説明      | showpowerupdelay(8) は、現在設定されているシステムの暖機運転時間と起動までの待ち時間を設定するコマンドです。<br><br>以下の内容が表示されます。<br><br>warmup time      暖機運転時間<br>wait time        起動までの待ち時間    |
| ユーザー権限  | このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。<br><br>platadm, platop, domainadm, domainmgr, domainop, fieldeng<br><br>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。 |
| オプション   | 以下のオプションがサポートされています。<br><br>-h                      使用方法を表示します。                                                                                       |
| 詳細説明    | setpowerupdelay(8) コマンドを使用すると、システムの暖機運転と起動までの待ち時間が設定できます。                                                                                             |
| 使用例     | <b>使用例 1</b> システムの暖機運転時間と起動までの待ち時間を表示します。<br><br>XSCF> <b>showpowerupdelay</b><br>warmup time : 10 minute(s)<br>wait time    : 20 minute(s)           |
| 終了ステータス | 以下の終了値が返されます。<br><br>0                      正常に終了したことを表します。<br>>0                    エラーが発生したことを表します。                                                 |
| 関連項目    | <b>setpowerupdelay (8)</b>                                                                                                                            |

showpowerupdelay(8)



|         |                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前      | showresult - 直前に実行したコマンドの終了ステータスを表示します。                                                                          |
| 形式      | <b>showresult</b><br><b>showresult -h</b>                                                                        |
| 説明      | showresult(8) は、直前に実行したコマンドの終了ステータスを表示します。<br><br>showresult(8) は、直前に実行したコマンドが成功したか否かをリモート制御プログラムが確認するのに便利です。    |
| ユーザー権限  | すべてのユーザーが実行できます。<br><br>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。                                           |
| オプション   | 以下のオプションがサポートされています。<br><br>-h                    使用方法を表示します。                                                    |
| 使用例     | <b>使用例 1</b> setupfru(8) コマンドの実行結果を表示します。<br><br>XSCF> <b>setupfru -x 1 sb 0</b><br>XSCF> <b>showresult</b><br>0 |
| 終了ステータス | 以下の終了値が返されます。<br><br>0                    正常に終了したことを表します。<br>>0                   エラーが発生したことを表します。               |

showresult(8)



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                 |         |                                              |         |                                   |       |                               |  |                               |  |                                    |  |                                  |  |                                |  |                                     |  |                                 |           |                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------|-----------|----------------------|
| <b>名前</b>     | showroute - XSCF ネットワークインターフェースに設定されているルーティング情報を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                 |         |                                              |         |                                   |       |                               |  |                               |  |                                    |  |                                  |  |                                |  |                                     |  |                                 |           |                      |
| <b>形式</b>     | <b>showroute</b> [-M] [-n] {-a   <i>interface</i> }<br><b>showroute</b> -h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                 |         |                                              |         |                                   |       |                               |  |                               |  |                                    |  |                                  |  |                                |  |                                     |  |                                 |           |                      |
| <b>説明</b>     | <p>showroute(8) は、XSCF ネットワークインターフェースに現在設定されているルーティング情報を表示するコマンドです。</p> <p>指定したネットワークインターフェース、またはすべてのネットワークインターフェースに対するルーティング情報を表示できます。以下の情報が表示されます。</p> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">Destination</td> <td>宛先となる IP アドレス</td> </tr> <tr> <td>Gateway</td> <td>ゲートウェイ</td> </tr> <tr> <td>Netmask</td> <td>ネットマスク</td> </tr> <tr> <td>Flags</td> <td>ルーティングの状態を表すフラグ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>U                    経路が有効である</td> </tr> <tr> <td></td> <td>H                    1つのホストだけに到達可能</td> </tr> <tr> <td></td> <td>G                    ゲートウェイを使用する</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R                    回復される動的経路</td> </tr> <tr> <td></td> <td>C                    キャッシュのエントリーである</td> </tr> <tr> <td></td> <td>!                    拒否された経路である</td> </tr> <tr> <td>Interface</td> <td>XSCF ネットワークインターフェース名</td> </tr> </table> | Destination | 宛先となる IP アドレス                                   | Gateway | ゲートウェイ                                       | Netmask | ネットマスク                            | Flags | ルーティングの状態を表すフラグ               |  | U                    経路が有効である |  | H                    1つのホストだけに到達可能 |  | G                    ゲートウェイを使用する |  | R                    回復される動的経路 |  | C                    キャッシュのエントリーである |  | !                    拒否された経路である | Interface | XSCF ネットワークインターフェース名 |
| Destination   | 宛先となる IP アドレス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                 |         |                                              |         |                                   |       |                               |  |                               |  |                                    |  |                                  |  |                                |  |                                     |  |                                 |           |                      |
| Gateway       | ゲートウェイ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                 |         |                                              |         |                                   |       |                               |  |                               |  |                                    |  |                                  |  |                                |  |                                     |  |                                 |           |                      |
| Netmask       | ネットマスク                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                 |         |                                              |         |                                   |       |                               |  |                               |  |                                    |  |                                  |  |                                |  |                                     |  |                                 |           |                      |
| Flags         | ルーティングの状態を表すフラグ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                 |         |                                              |         |                                   |       |                               |  |                               |  |                                    |  |                                  |  |                                |  |                                     |  |                                 |           |                      |
|               | U                    経路が有効である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                 |         |                                              |         |                                   |       |                               |  |                               |  |                                    |  |                                  |  |                                |  |                                     |  |                                 |           |                      |
|               | H                    1つのホストだけに到達可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                 |         |                                              |         |                                   |       |                               |  |                               |  |                                    |  |                                  |  |                                |  |                                     |  |                                 |           |                      |
|               | G                    ゲートウェイを使用する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                 |         |                                              |         |                                   |       |                               |  |                               |  |                                    |  |                                  |  |                                |  |                                     |  |                                 |           |                      |
|               | R                    回復される動的経路                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                 |         |                                              |         |                                   |       |                               |  |                               |  |                                    |  |                                  |  |                                |  |                                     |  |                                 |           |                      |
|               | C                    キャッシュのエントリーである                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                 |         |                                              |         |                                   |       |                               |  |                               |  |                                    |  |                                  |  |                                |  |                                     |  |                                 |           |                      |
|               | !                    拒否された経路である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                 |         |                                              |         |                                   |       |                               |  |                               |  |                                    |  |                                  |  |                                |  |                                     |  |                                 |           |                      |
| Interface     | XSCF ネットワークインターフェース名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                 |         |                                              |         |                                   |       |                               |  |                               |  |                                    |  |                                  |  |                                |  |                                     |  |                                 |           |                      |
| <b>ユーザー権限</b> | <p>このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。</p> <p>useradm, platadm, platop, auditadm, auditop, domainadm, domainmgr, domainop, fieldeng</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                 |         |                                              |         |                                   |       |                               |  |                               |  |                                    |  |                                  |  |                                |  |                                     |  |                                 |           |                      |
| <b>オプション</b>  | <p>以下のオプションがサポートされています。</p> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">-a</td> <td>すべての XSCF ネットワークインターフェースに設定されているルーティング情報を表示します。</td> </tr> <tr> <td>-h</td> <td>使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。</td> </tr> <tr> <td>-M</td> <td>テキストを 1 画面ずつ表示します。more コマンドと同様です。</td> </tr> <tr> <td>-n</td> <td>ホスト名の名前解決をしないで、IP アドレスを表示します。</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -a          | すべての XSCF ネットワークインターフェースに設定されているルーティング情報を表示します。 | -h      | 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。 | -M      | テキストを 1 画面ずつ表示します。more コマンドと同様です。 | -n    | ホスト名の名前解決をしないで、IP アドレスを表示します。 |  |                               |  |                                    |  |                                  |  |                                |  |                                     |  |                                 |           |                      |
| -a            | すべての XSCF ネットワークインターフェースに設定されているルーティング情報を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                 |         |                                              |         |                                   |       |                               |  |                               |  |                                    |  |                                  |  |                                |  |                                     |  |                                 |           |                      |
| -h            | 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                 |         |                                              |         |                                   |       |                               |  |                               |  |                                    |  |                                  |  |                                |  |                                     |  |                                 |           |                      |
| -M            | テキストを 1 画面ずつ表示します。more コマンドと同様です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                 |         |                                              |         |                                   |       |                               |  |                               |  |                                    |  |                                  |  |                                |  |                                     |  |                                 |           |                      |
| -n            | ホスト名の名前解決をしないで、IP アドレスを表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                 |         |                                              |         |                                   |       |                               |  |                               |  |                                    |  |                                  |  |                                |  |                                     |  |                                 |           |                      |

## オペランド

以下のオペランドがサポートされています。

*interface*

表示するネットワークインターフェースを指定します。システム構成によって、以下のいずれかを指定できます。`-a` オプションと一緒に指定した場合は無効となります。

## ■ ミッドレンジサーバの場合

XSCF ユニット 0:

xscf#0-lan#0 XSCF-LAN#0

xscf#0-lan#1 XSCF-LAN#1

省略形:

lan#0 XSCF-LAN#0

lan#1 XSCF-LAN#1

## ■ ハイエンドサーバの場合

XSCF ユニット 0:

xscf#0-lan#0 XSCF-LAN#0

xscf#0-lan#1 XSCF-LAN#1

XSCF ユニット 1(二重化構成の場合):

xscf#1-lan#0 XSCF-LAN#0

xscf#1-lan#1 XSCF-LAN#1

## 詳細説明

`setroute(8)` コマンドを使用すると、XSCF ネットワークのルーティングが設定できます。

## 使用例

**使用例 1** XSCF ユニット 0 の XSCF-LAN#0 に設定されているルーティング情報を表示します。

```
XSCF> showroute xscf#0-lan#0
```

| Destination     | Gateway      | Netmask       | Flags | Interface    |
|-----------------|--------------|---------------|-------|--------------|
| server1.example | *            | 255.255.255.0 | U     | xscf#0-lan#0 |
| default         | 192.168.10.1 | 0.0.0.0       | UG    | xscf#0-lan#0 |

**使用例 2** XSCF ユニット 0 の XSCF-LAN#0 に設定されているルーティング情報を、ホスト名の名前解決をしないで表示します。

```
XSCF> showroute -n xscf#0-lan#0
```

| Destination  | Gateway      | Netmask       | Flags | Interface    |
|--------------|--------------|---------------|-------|--------------|
| 192.168.10.0 | *            | 255.255.255.0 | U     | xscf#0-lan#0 |
| default      | 192.168.10.1 | 0.0.0.0       | UG    | xscf#0-lan#0 |

**使用例 3** ハイエンドサーバの XSCF ユニット 0 と XSCF ユニット 1 のすべてのルーティ

ング情報を表示します。

```
XSCF> showroute -a
Kernel IP routing table
Destination Gateway Netmask Flags Interface
192.168.10.0 * 255.255.255.0 U xscf#0-lan#0
default 192.168.10.1 0.0.0.0 UG xscf#0-lan#0

Destination Gateway Netmask Interface
default 192.168.10.1 0.0.0.0 xscf#1-lan#0
XSCF>
```

#### 終了ステータス

以下の終了値が返されます。

0 正常に終了したことを表します。  
 >0 エラーが発生したことを表します。

#### 関連項目

**setroute**(8)

showroute(8)



|         |                                                                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前      | showshutdowndelay - UPS(Uninterruptible Power Supply) 停電通知時のシャットダウン待ち時間を表示します。                                                                        |
| 形式      | <b>showshutdowndelay</b><br><b>showshutdowndelay -h</b>                                                                                               |
| 説明      | showshutdowndelay(8) は、UPS 接続されたシステムで停電が発生した場合の、システムシャットダウン開始までの待ち時間を表示するコマンドです。<br><br>setshutdowndelay(8) コマンドで設定した時間が表示されます。デフォルトでは 10 秒に設定されています。 |
| ユーザー権限  | このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。<br><br>platadm, platop, domainadm, domainmgr, domainop, fieldeng<br><br>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。 |
| オプション   | 以下のオプションがサポートされています。<br><br>-h                    使用方法を表示します。                                                                                         |
| 使用例     | <b>使用例 1</b> シャットダウン開始までの待ち時間を表示します。<br><br>XSCF> <b>showshutdowndelay</b><br>UPS shutdown wait time : 600 second(s)                                  |
| 終了ステータス | 以下の終了値が返されます。<br><br>0                    正常に終了したことを表します。<br>>0                  エラーが発生したことを表します。                                                     |
| 関連項目    | <b>setshutdowndelay</b> (8)                                                                                                                           |

showshutdowndelay(8)



|         |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前      | showsmtp - SMTP の設定情報を表示します。                                                                                                                                                                                          |
| 形式      | <p><b>showsmtp</b></p> <p><b>showsmtp [-v]</b></p> <p><b>showsmtp -h</b></p>                                                                                                                                          |
| 説明      | showsmtp(8) は、SMTP の設定情報を表示するコマンドです。                                                                                                                                                                                  |
| ユーザー権限  | <p>このコマンドを実行するには、platadm または platop 権限が必要です。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>                                                                                                                |
| オプション   | <p>以下のオプションがサポートされています。</p> <p>-h                    使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。</p> <p>-v                    詳細な情報を表示します。</p>                                                                       |
| 詳細説明    | SMTP 情報には、メールサーバおよび返信用アドレスが含まれます。                                                                                                                                                                                     |
| 使用例     | <p><b>使用例 1</b>        SMTP の設定情報を表示します。</p> <pre>XSCF&gt; <b>showsmtp</b> Mail Server: 10.4.1.1 Port: 25 Authentication Mechanism: smtp-auth User Name: jsmith Password: ***** Reply Address: adm@customer.com</pre> |
| 終了ステータス | <p>以下の終了値が返されます。</p> <p>0                    正常に終了したことを表します。</p> <p>&gt;0                   エラーが発生したことを表します。</p>                                                                                                      |
| 関連項目    | <b>setsmtp</b> (8)                                                                                                                                                                                                    |

showsmtp(8)



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前     | showsnmp - SNMP エージェントの設定情報と現在のステータスを表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 形式     | <b>showsnmp</b><br><b>showsnmp -h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 説明     | showsnmp(8) は、SNMP エージェントの設定情報と現在のステータスを表示するコマンドです。<br><br>表示される情報には、エージェントのステータス、ポート、システムの場合、連絡先と説明、トラップホスト、および SNMP のバージョンおよび有効な MIB モジュールが含まれます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ユーザー権限 | このコマンドを実行するには、platadm または platop 権限が必要です。<br><br>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| オプション  | 以下のオプションがサポートされています。<br><br>-h                    使用方法を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 使用例    | <p><b>使用例 1</b>        セットアップされていないシステムの、SNMP 情報を表示します。</p> <pre>XSCF&gt; <b>showsnmp</b>  Agent Status:      Disabled Agent Port:        161 System Location:   Unknown System Contact:    Unknown System Description: Unknown  Trap Hosts: None SNMP V1/V2c: None  Enabled MIB Modules: None</pre> <p><b>使用例 2</b>        SNMPv3 トラップホストがセットアップされた、無効なシステムの SNMP 情報を表示します。</p> <pre>XSCF&gt; <b>showsnmp</b>  Agent Status:      Disabled Agent Port:        161 System Location:   SanDiego System Contact:    bob@jupiter.west System Description: FF1  Trap Hosts: Hostname      Port      Type      Community String  Username  Auth Protocol -----      ----      ---      - </pre> |

```

host1 162 v3 n/a jsmith SHA

SNMP V1/V2c: None

Enabled MIB Modules: None

```

**使用例 3** SNMPv1 トラップホストや SNMPv2c トラップホストがセットアップされた、有効なシステムの SNMP 情報を表示します。

XSCF> **showsnmp**

```

Agent Status: Enabled
Agent Port: 161
System Location: SanDiego
System Contact: jsmith@jupiter.west
System Description: FF1

```

Trap Hosts:

| Hostname | Port | Type | Community String | Username | Auth Protocol |
|----------|------|------|------------------|----------|---------------|
| host1    | 162  | v1   | public           | jsmith   | SHA           |
| host2    | 162  | v2c  | public           | n/a      | n/a           |
| host3    | 162  | v3   | n/a              | bob      | SHA           |

SNMP V1/V2c:

```

Status: Enabled
Community String: public

```

Enabled MIB Modules:

```

SP_MIB
FM_MIB

```

**終了ステータス**

以下の終了値が返されます。

- 0 正常に終了したことを表します。
- >0 エラーが発生したことを表します。

**関連項目**

**setsnmp (8)**

|         |                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前      | showsnmpusm - SNMP エージェントに関する現在の User-based Security Model (USM) 情報を表示します。                                                                                               |
| 形式      | <b>showsnmpusm</b><br><b>showsnmpusm -h</b>                                                                                                                              |
| 説明      | showsnmpusm(8) は、SNMP エージェントに関する現在の USM 情報を表示するコマンドです。                                                                                                                   |
| ユーザー権限  | このコマンドを実行するには、platadm または platop 権限が必要です。<br>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。                                                                              |
| オプション   | 以下のオプションがサポートされています。<br><br>-h                    使用方法を表示します。                                                                                                            |
| 使用例     | <b>使用例 1</b> セットアップされていないシステムの、SNMP 情報を表示します。<br><br><pre>XSCF&gt; <b>showsnmpusm</b> Username      Auth Protocol -----      - jsmith        SHA sue           MD5</pre> |
| 終了ステータス | 以下の終了値が返されます。<br><br>0                    正常に終了したことを表します。<br>>0                   エラーが発生したことを表します。                                                                       |
| 関連項目    | <b>setsnmpusm (8)</b>                                                                                                                                                    |

showsnpusm(8)



|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前      | showsnmpvacm - SNMP エージェントに関する現在の View-based Control Access (VACM) 情報を表示します。                                                                                                                                                                                                                 |
| 形式      | <b>showsnmpvacm</b><br><b>showsnmpvacm -h</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| 説明      | showsnmpvacm(8) は、SNMP エージェントに関する現在の VACM 情報を表示するコマンドです。                                                                                                                                                                                                                                     |
| ユーザー権限  | このコマンドを実行するには、platadm または platop 権限が必要です。<br>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。                                                                                                                                                                                                  |
| オプション   | 以下のオプションがサポートされています。<br><br>-h                    使用方法を表示します。                                                                                                                                                                                                                                |
| 使用例     | <b>使用例 1</b> システムの SNMP 情報を表示します。<br><br><pre>XSCF&gt; <b>showsnmpvacm</b> Groups: Groupname  Username -----  - admin      jsmith, bob  Views: View       Subtree  Mask    Type ----      - all_view   .1       ff      include  Access: View       Group ----      - all_view   admin</pre> |
| 終了ステータス | 以下の終了値が返されます。<br><br>0                    正常に終了したことを表します。<br>>0                  エラーが発生したことを表します。                                                                                                                                                                                            |
| 関連項目    | <b>setsnmpvacm</b> (8)                                                                                                                                                                                                                                                                       |

showsnmpvacm(8)



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前     | showssh - XSCF ネットワークに設定されている SSH サービスの状態、ホスト公開鍵、フィンガープリント、またはユーザー公開鍵を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 形式     | <pre>showssh [-c hostkey] [-M] showssh -c pubkey [-u user_name] [-M] showssh -h</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 説明     | <p>showssh(8) は、XSCF ネットワークに現在設定されている SSH サービスの状態、ホスト公開鍵、フィンガープリント、またはユーザー公開鍵を表示するコマンドです。</p> <p>以下の状態が表示されます。</p> <pre>SSH status      SSH サービスが有効かどうか RSA key         RSA 形式のホスト公開鍵 DSA key         DSA 形式のホスト公開鍵 Fingerprint    フィンガープリント形式のホスト公開鍵</pre> <p>ユーザー公開鍵の表示を指定した場合は、システムで自動的につけられるユーザー公開鍵番号とユーザー公開鍵が表示されます。</p> <p>XSCF では SSH2 だけサポートされます</p> |
| ユーザー権限 | <p>このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 他のユーザーアカウントの、ユーザー公開鍵の表示：<br/>useradm</li> <li>■ 上記以外の情報の表示：<br/>useradm, platadm, platop, auditadm, auditop, domainadm, domainmgr,<br/>domainop, fieldeng</li> </ul> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>                                                    |
| オプション  | <p>以下のオプションがサポートされています。</p> <pre>-c hostkey    ホスト公開鍵を表示します。-c オプションが省略された場合は                "-c hostkey" が指定されたとみなされます。 -c pubkey     ユーザー公開鍵を表示します。-c オプションが省略された場合は                "-c hostkey" が指定されたとみなされます。</pre>                                                                                                                                      |

- h                   使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。
- M                   テキストを1画面ずつ表示します。more コマンドと同様です。
- u *user\_name*       ユーザー公開鍵を表示するユーザーアカウント名を指定します。"-c pubkey"と一緒に指定します。-u オプションを省略した場合は、現在ログインしているユーザーアカウントの、ユーザー公開鍵が表示されます。

## 詳細説明

- ユーザー公開鍵に対して自動的につけられるユーザー公開鍵番号は、setssh(8) コマンドでユーザー公開鍵を削除するときに指定できます。
- setssh(8) コマンドを使用すると、XSCF ネットワークのHTTPS サービスが設定できます。

## 使用例

**使用例 1**        ホスト公開鍵の情報を表示します。

```
XSCF> showssh
SSH status: enabled
RSA key:
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAt0IG3wfpQnGr51znS9XtzwhcBBb/
UU0LN08SilUXE6j+
avlxdY7AFqBf1wGxLF+Tx5pTa6HuZ8o8yUBbDZVJAAAAFCfKPxarV+/5qzK4A43Qaigkqu/
6QAAAIBM
LQ122G8pwibESRh5JmOhSxpLz13P26ksI8qPr+7BxmjLR0k=
Fingerprint:
1024 e4:35:6a:45:b4:f7:e8:ce:b0:b9:82:80:2e:73:33:c4 /etc/ssh/
ssh_host_rsa_key.pub

DSA key:
ssh-dss
AAAAB3NzaC1kc3MAAACBAJSy4GxD7Tk4fxFvyW1D0NUDqZQPY3PuY2IG7QC4BQ1kewDnblB8
/
JEqI+8pnfbWzmOWU37KHL19OEYNAV6v+WZT6RElU5Pyb8F16uq96L8QDMswF1ICMZgrn+ilJN
Str6r8
KDJfwOQMmK0eeDFj2mL40NOvaLQ83+rRwW6Ny/yF1Rgv6PUPuqRLw4VeRb+uOfmPRpe6/
kb4z++lOhtp
WI9bay6CK0nrFRok+z54ez7BrDFBQVNuNZx9PyEFezJG9ziEYVUag/23LIAiLxxBmW9ppqa/
WxC21Ja4RQ
VN3009kmVwAAAIAON1LR/
9Jdd7yyG18+Ue7eBBJHrCA0pkSzvffzFFj5XUzQBdabh5p5Rwz+lvriawFI
ZI9j2uhM/3HQdrvYSVBEdmjaasF9hB6T/
uFwP8yqtJf6Y9GdjBAhWuH8F13pX4BtvK9IeldqCscnOuu0
e2rlUoI6GICMr64FL0YYBSwfbwLIz6PSA/yKQe23dwfksfscwQZNq/
5pThGPi3tob5Qev2KCK2OyEDMCA
OvVlMhqHuPNpX+hE19nPdBFGzQ==
Fingerprint:
1024 9e:39:8e:cb:8a:99:ff:b4:45:12:04:2d:39:d3:28:15 /etc/ssh/
ssh_host_dsa_key.pub
```

**使用例 2**        現在ログインしているユーザーアカウントの、ユーザー公開鍵を表示しま

す。

```
XSCF> showssh -c pubkey
Public key:
 1 ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAzFh95SohrDgpnN7zFCJCVNy+jaZPTjNDxcid
QGbihYDCBttI4151Y0Sv85FJwDpSNHNKoVLMYLjtBmUMPbGgGVB61qskSv/
FeV44hefNCZMiXGIitIIPk
P0nBK4XJpCFoFbPXNUHDwlrTD9icD5U/wRFGSRRxFI+Ub5oLRxN8+A8=abcd@example.com
 2 ssh-rsa
CSqGSIb3DQEJARYHZWUubWFpbDCBnzANBQkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEA
nkPntf+TjYtyK1NYFbO/YavFpUzkYTLHdt0Fbz/
tZmGd3e6Jn34A2W9EC7D9hjLsj+kAP41A16wFwGO7
KP3H4iImX0Uysj19Hyk4jLBU51sw8JqvT2utTjltV5mFPkL6bDcAgY9=efgh@example.com
```

## 終了ステータス

以下の終了値が返されます。

- 0                   正常に終了したことを表します。
- >0                 エラーが発生したことを表します。

## 関連項目

**setssh** (8)

showssh(8)



| 名前           | showstatus - 縮退された FRU(Field Replaceable Unit) を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |         |                 |          |                                                                               |              |                                             |             |                                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| 形式           | <b>showstatus</b> [-M]<br><b>showstatus</b> -h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |         |                 |          |                                                                               |              |                                             |             |                                                     |
| 説明           | showstatus(8) は、本体装置を構成する FRU の中で、縮退されたユニットの情報を表示するためのコマンドです。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |         |                 |          |                                                                               |              |                                             |             |                                                     |
| ユーザー権限       | このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。<br>useradm, platadm, platop, domainadm, domainmgr, domainop, fieldeng<br>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |         |                 |          |                                                                               |              |                                             |             |                                                     |
| オプション        | 以下のオプションがサポートされています。<br><br>-h                    使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。<br><br>-M                    テキストを 1 画面ずつ表示します。more コマンドと同様です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |         |                 |          |                                                                               |              |                                             |             |                                                     |
| 詳細説明         | 本体装置を構成する FRU の中で、故障または縮退が発生したユニットとその 1 階層上のユニットの情報を表示します。表示されたユニットには、異常箇所であることを表すアスタリスク(*) と、"Status:" 以降に以下のいずれかの状態が表示されません。<br><br><table border="1"> <thead> <tr> <th>状態</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Faulted</td> <td>故障していて動作していない状態</td> </tr> <tr> <td>Degraded</td> <td>ユニットは動作中。ユニット内の一部が故障または縮退していたり、何らかのエラーが検出されていたりするために、ユニットも故障状態を呈しているが、正常に動作中。</td> </tr> <tr> <td>Deconfigured</td> <td>構成異常、環境異常、または他のユニットの縮退によって、正常でありながら縮退している状態</td> </tr> <tr> <td>Maintenance</td> <td>保守作業中。deletefru(8)、replacefru(8)、または addfru(8) 操作中。</td> </tr> </tbody> </table> | 状態 | 内容 | Faulted | 故障していて動作していない状態 | Degraded | ユニットは動作中。ユニット内の一部が故障または縮退していたり、何らかのエラーが検出されていたりするために、ユニットも故障状態を呈しているが、正常に動作中。 | Deconfigured | 構成異常、環境異常、または他のユニットの縮退によって、正常でありながら縮退している状態 | Maintenance | 保守作業中。deletefru(8)、replacefru(8)、または addfru(8) 操作中。 |
| 状態           | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |         |                 |          |                                                                               |              |                                             |             |                                                     |
| Faulted      | 故障していて動作していない状態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |         |                 |          |                                                                               |              |                                             |             |                                                     |
| Degraded     | ユニットは動作中。ユニット内の一部が故障または縮退していたり、何らかのエラーが検出されていたりするために、ユニットも故障状態を呈しているが、正常に動作中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |         |                 |          |                                                                               |              |                                             |             |                                                     |
| Deconfigured | 構成異常、環境異常、または他のユニットの縮退によって、正常でありながら縮退している状態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |         |                 |          |                                                                               |              |                                             |             |                                                     |
| Maintenance  | 保守作業中。deletefru(8)、replacefru(8)、または addfru(8) 操作中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |         |                 |          |                                                                               |              |                                             |             |                                                     |
| 使用例          | <p><b>使用例 1</b>        縮退されたユニットを表示します。ここでは CPU メモリユニット上の CPU モジュールとメモリが、故障のため縮退されている場合を例に挙げます。</p> <pre>XSCF&gt; showstatus CMU#0; *      CPUM#0-CHIP#0 Status:Faulted; *      MEM#00A Status:Faulted;</pre> <p><b>使用例 2</b>        縮退されたユニットを表示します。ここではメモリボード上のメモリが故障</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |         |                 |          |                                                                               |              |                                             |             |                                                     |

のため縮退している場合を例に挙げます。

```
XSCF> showstatus
 MBU_B;
 MEMB#0;
* MEM#0A Status:Faulted;
```

**使用例 3** 縮退されたユニットを表示します。ここではマザーボードユニット上の CPU メモリユニットとメモリが、故障のため縮退されている場合を例に挙げます。

```
XSCF> showstatus
 MBU_B Status:Normal;
* MEMB#1 Status:Deconfigured;
* MEM#3B Status:Deconfigured;
```

**使用例 4** 縮退されたユニットを表示します。ここではクロスバユニットが縮退しているため、CPU メモリユニットが縮退されている場合を例に挙げます。

```
XSCF> showstatus
 MBU_B Status:Normal;
* CPUM#1-CHIP#1 Status:Deconfigured;
* XBU_B#0 Status:Degraded;
```

## 終了ステータス

以下の終了値が返されます。

```
0 正常に終了したことを表します。
>0 エラーが発生したことを表します。
```

|         |                                                                                                                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前      | showtelnet - XSCF ネットワークに設定されている Telnet サービスの状態を表示します。                                                                                                                                        |
| 形式      | <b>showtelnet</b><br><b>showtelnet -h</b>                                                                                                                                                     |
| 説明      | showtelnet(8) は、XSCF ネットワークに現在設定されている Telnet サービスの状態を表示するコマンドです。<br><br>以下のどちらかの状態が表示されます。<br><br>enable           Telnet サービスが稼働していることを表します。<br>disable           Telnet サービスが停止していることを表します。 |
| ユーザー権限  | このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。<br><br>useradm, platadm, platop, auditadm, auditop, domainadm, domainmgr, domainop, fieldeng<br><br>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。             |
| オプション   | 以下のオプションがサポートされています。<br><br>-h                使用方法を表示します。                                                                                                                                     |
| 詳細説明    | settelnet(8) コマンドを使用すると、XSCF ネットワークの Telnet サービスが設定できます。                                                                                                                                      |
| 使用例     | <b>使用例 1</b> XSCF ネットワークに現在設定されている Telnet サービスの状態を表示します。<br><br>XSCF> <b>showtelnet</b><br>Telnet status:enabled                                                                              |
| 終了ステータス | 以下の終了値が返されます。<br><br>0                正常に終了したことを表します。<br>>0              エラーが発生したことを表します。                                                                                                     |
| 関連項目    | <b>settelnet(8)</b>                                                                                                                                                                           |

showtelnet(8)



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前 | showtimezone - 現在設定されている XSCF のタイムゾーンとサマータイム情報を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 形式 | <pre>showtimezone -c tz showtimezone -c dst showtimezone -h</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 説明 | <p>showtimezone(8) は、現在設定されている XSCF のタイムゾーンとサマータイム情報を表示するコマンドです。</p> <p>以下の形式で表示されます。</p> <pre>std offset dst[offset2] [from-date[/time] to-date[/time] ]</pre> <p><i>std</i>                    タイムゾーンの略称</p> <p><i>offset</i>                タイムゾーンとグリニッジ標準時 (GMT) とのオフセット時間</p> <p>                         オフセットがプラスの場合はマイナス (-)、マイナスの場合はプラス (+) で表示されます。</p> <p><i>dst</i>                    サマータイム名</p> |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>offset2</i>          | サマータイムと GMT とのオフセット時間<br><br>オフセットがプラスの場合はマイナス (-)、マイナスの場合はプラス (+) で表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>from-date[/time]</i> | サマータイム開始情報<br><br><i>from-date</i> は以下のいずれかの形式で表示されます。<br><br><i>Mm.w.d</i><br><i>Mm</i> : サマータイムが開始される月。 <i>m</i> は 1 から 12 までの数値で表示されます。<br><i>w</i> : サマータイムが開始される週。第 1 週の場合は 1、最終週の場合は 5 として、1 から 5 までの数値で表示されます。<br><i>d</i> : サマータイムが開始される曜日。日曜日の場合は 0、土曜日の場合は 6 として、0 から 6 までの数値で表示されます。<br><br><i>Jn</i><br><i>Jn</i> : サマータイムが開始される日にち。1 月 1 日を 1 として、1 から 365 までの数値で表示されます。うるう年の場合は 2 月 29 日はカウントされません。<br><br><i>n</i><br><i>n</i> : サマータイムが開始される日にち。1 月 1 日を 1 として、1 から 365 までの数値で表示されます。うるう年の場合は 2 月 29 日もカウントされます。<br><br><i>time</i> にはサマータイムに切り替える時刻が、切り替える前の時刻で表示されます。<br><br><i>hh:mm:ss</i> "時間:分:秒の形式" で表示されます。デフォルトは、02:00:00 です。 |

*to-date[/time]* サマータイム終了情報

*to-date* は以下のいずれかの形式で表示されます。

*Mm.w.d*

*Mm*: サマータイムが終了する月。 *m* は 1 から 12 までの数値で表示されます。

*w*: サマータイムが終了する週。第 1 週の場合は 1、最終週の場合は 5 として、1 から 5 までの数値で表示されます。

*d*: サマータイムが終了する曜日。日曜日の場合は 0、土曜日の場合は 6 として、0 から 6 までの数値で表示されます。

*Jn*

*Jn*: サマータイムが終了する日にち。1 月 1 日を 1 として、1 から 365 までの数値で表示されます。うるう年の場合は 2 月 29 日はカウントされません。

*n*

*n*: サマータイムが終了する日にち。1 月 1 日を 1 として、1 から 365 までの数値で表示されます。うるう年の場合は 2 月 29 日もカウントされます。

*time* にはサマータイムから切り替える時刻が、切り替える前の時刻で表示されます。

*hh:mm:ss* "時間:分:秒の形式" で表示されます。デフォルトは、02:00:00 です。

**ユーザー権限**

このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。

useradm, platadm, platop, auditadm, auditop, domainadm, domainmgr, domainop, fieldeng

ユーザー権限の詳細については、`setprivileges(8)` コマンドを参照してください。

**オプション**

以下のオプションがサポートされています。

-c tz           タイムゾーンを表示します。

-c dst           サマータイム情報を表示します。

-h              使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。

**詳細説明**

`settimezone(8)` コマンドを使用すると、XSCF のタイムゾーンが設定できます。

## 使用例

**使用例 1** タイムゾーンを表示します。

```
XSCF> showtimezone -c tz
Asia/Tokyo
```

**使用例 2** タイムゾーン略称を JST、GMT からのオフセットを +9、サマータイムゾーン名を JDT、サマータイムを 1 時間前、期間を 3 月最終日曜日 2:00 から 10 月最終日曜日 2:00 までと設定されている場合に、サマータイム情報を表示します。

```
XSCF> showtimezone -c dst
JST-9JDT,M3.5.0,M10.5.0
```

**使用例 3** タイムゾーン略称を JST、GMT からのオフセットを +9、サマータイムゾーン名を JDT、サマータイムを 1 時間前、期間を 4 月第 1 日曜日 0:00 から 9 月第 1 日曜日 0:00 までと設定されている場合に、サマータイム情報を表示します。

```
XSCF> showtimezone -c dst
JST-9JDT-10,M4.1.0/00:00:00,M9.1.0/00:00:00
```

## 終了ステータス

以下の終了値が返されます。

0                    正常に終了したことを表します。  
>0                   エラーが発生したことを表します。

## 関連項目

**setdate (8)**, **settimezone (8)**, **showdate (8)**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前     | showuser - XSCF ユーザーアカウント情報を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 形式     | <p><b>showuser</b></p> <p><b>showuser</b> [ [-a] [-M] [-p] [-u] [ <i>user</i>]]</p> <p><b>showuser</b> [ [-a] [-l] [-M] [-p] [-u]]</p> <p><b>showuser</b> -h</p>                                                                                                                                                                                                                                            |
| 説明     | <p>showuser(8) は、XSCF ユーザーアカウント情報を表示するコマンドです。</p> <p>ユーザーを定義する引数を指定して showuser(8) コマンドを実行すると、指定したユーザーのアカウント情報が表示されます。ユーザーを定義する引数を指定せずに showuser(8) コマンドを実行すると、現在のユーザーのアカウント情報が表示されます。-l オプションを指定して showuser(8) コマンドを実行すると、すべてのユーザーのアカウント情報が表示されます。</p> <p>-a、-p、-u のうち 1 つまたは複数のオプションを指定して showuser(8) コマンドを実行すると、以降のオプションの項で説明する情報が表示されます。これらのオプションを何も指定せずに showuser(8) コマンドを実行すると、すべてのアカウント情報が表示されます。</p> |
| ユーザー権限 | <p>このコマンドを実行するには、以下のいずれかの権限が必要です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 自分のアカウント情報の表示：<br/>必要な権限はありません。</li> <li>■ 他のユーザーアカウント情報の表示：<br/>useradm</li> </ul> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>                                                                                                                                                                                    |
| オプション  | <p>以下のオプションがサポートされています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-a           パスワードの有効性およびアカウントの状態に関する情報を表示します。XSCF ユーザーアカウントに対してのみ有効です。</li> <li>-h           使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。</li> <li>-l           ユーザーのログイン名でソートされたすべての XSCF ユーザーアカウント情報を表示します。user オペランドとは一緒に使用できません。</li> </ul>                                                                                         |

- M テキストを1画面ずつ表示します。more コマンドと同様です。
- p ユーザーに割り当てられているすべての権限を表示します。これは、ローカルユーザーとリモートユーザーに対して有効です。
- u ユーザー ID(UID) を表示します。これは、ローカルユーザーとリモートユーザーに対して有効です。

オペランド 以下のオペランドがサポートされています。

*user* 既存のユーザーアカウントの名前。-l オプションとは一緒に使用できません。

使用例 **使用例 1** パスワードおよびアカウントの有効性に関する情報を表示します。

```
XSCF> showuser -a
User Name: jsmith
Status: Enabled
Minimum: 0
Maximum: 99999
Warning: 7
Inactive: -1
Last Change: Aug 22, 2005
Password Expires: Never
Password Inactive: Never
Account Expires: Never
```

**使用例 2** ユーザー権限の情報を表示します。

```
XSCF> showuser -p
User Name: jsmith
Privileges: domainadm@1,3-6,8,9
 platadm
```

終了ステータス 以下の終了値が返されます。

- 0 正常に終了したことを表します。
- >0 エラーが発生したことを表します。

関連項目 **adduser (8), deleteuser (8), disableuser (8), enableuser (8), password (8), setprivileges (8)**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前 | snapshot - 環境、ログ、エラー、および FRUID に関するデータの収集と転送を行います。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 形式 | <pre>snapshot -d device [-r] [-e [-P password]] [-L{F I R}] [-l] [-v] [[-q] -{y n}] [-S time [-E time]]  snapshot -t user@host:directory [-e [-P password]] [-k host-key] [-l] [-L{F I R}] [-p password] [-v] [[-q] -{y n}] [-S time [-E time]]  snapshot -T [-D directory] [-e [-P password]] [-k host-key] [-l] [-L{F I R}] [-v] [[-q] -{y n}] [-S time [-E time]]  snapshot -h</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 説明 | <p>snapshot(8) はデータ収集メカニズムを提供し、このメカニズムによりサービスプロセッサ上の診断情報を迅速、確実、柔軟に取得するコマンドです。</p> <p>snapshot(8) コマンドは、構成、環境、ログ、エラー、および FRUID 情報のデータを収集します。指定された宛先にデータを転送します。</p> <p>snapshot(8) コマンドは、出力ファイルを開きます。このファイルの名前は、サービスプロセッサに割り当てられているホスト名と IP アドレス、および snapshot 実行時のサービスプロセッサ上の日付と UTC 時間 (時、分、秒形式) に基づいて自動生成されます。たとえば <code>jupiter:10.1.1.1_2006-07-08T22-33-44</code> のようになります。snapshot(8) コマンドは、ユーザー指定の出力ファイル名をサポートしていません。ファイルとコマンド出力がサービスプロセッサから収集されると、snapshot は出力データを圧縮して、.zip 形式のアーカイブに書き込みます。</p> <p>snapshot(8) コマンドは、-t オプション、-T オプション、-d オプションのどちらが使用されているかに基づいて、収集したデータをリモートネットワークホストまたは外部メディア装置に保存します。-t オプションを使って収集したデータをリモートネットワークホストに保存するには、ホスト名 (または IP アドレス)、リモートネットワークホスト上の宛先ディレクトリ、およびリモートホスト上のユーザーの <code>username</code> を指定する必要があります。すでに <code>setarchiving(8)</code> を使用してアーカイブの対象を設定している場合、同じ情報を利用して、リモートネットワーク上にデータを保存するために -T オプションを使用できます。また、-T オプションと -D オプションを一緒に使って、ディレクトリ先だけを変更することもできます。リモートネットワークホスト上にデータを保存するとき、snapshot はリモートファイルへのデータのパイプ役としての機能を果たすために SSH ネットワーク接続を開きます。</p> <p>オプション -s、または選択として -E オプションを使用して、日付範囲を指定することでいくつかのより大きいログファイル上へのデータ収集を制限できます。</p> <p>SSH や SSL などの暗号化ネットワークプロトコルが、ネットワーク接続を介したデータ転送に使用されます。.zip アーカイブ自体を暗号化するには、-e オプションを使用します。このプロセスで暗号化した .zip アーカイブを復号化するには、以下の <code>openssl</code> コマンドで、snapshot(8) コマンドに指定した暗号化パスワードを</p> |

使用します。以下は、ファイル `jupiter_10.1.1.1_2006-07-08T22-33-44.zip.e` を復号化する例です。

```
% openssl aes-128-cbc -d -in jupiter_10.1.1.1_2006-07-08T22-33-44.zip.e -out jupiter_10.1.1.1_2006-07-08T22-33-44.zip
```

`snapshot(8)` コマンドによって生成されるすべての `.zip` アーカイブに、`snapshot` 自体が生成する 2 つのファイルが入っています。README という名前の最初のファイルには、`.zip` アーカイブのものと名前、`.zip` アーカイブの作成に使用したサービスプロセッサ上の設定ファイルの名前、`snapshot(8)` コマンドのバージョン、およびアーカイブの生成にログ専用モード (`-l` オプション) が使用されたかどうか記述されます。CONFIG という名前の 2 番目のファイルは、`snapshot(8)` コマンドがアーカイブの生成に使用した、実際の設定ファイルのコピーです。

`snapshot(8)` コマンドで収集されたデータは、システム上の問題を診断するために保守作業員に使用される場合があります。`snapshot(8)` コマンドでは、診断の目的によって異なるデータのセットを収集できます。これらのデータセットはそれぞれ Initial、Root Cause、Full と呼ばれ、`-L` オプションを使用して設定されます。

#### ユーザー権限

このコマンドを実行するには、`platadm` または `fieldeng` 権限が必要です。

ユーザー権限の詳細については、`setprivileges(8)` コマンドを参照してください。

## オプション

以下のオプションがサポートされています。

- D *directory***      **-T** オプションと一緒に使います。 **setarchiving(8)** で値を設定する代わりに、 *directory* 値を指定します。 ディレクトリ領域はハイフン (-) や波形記号 (~) で始めてはいけません。詳細については、 **-T** オプションを参照してください。
- d *device***      使用する外部メディア装置を指定します。 **-d** には、以下のオプションが使用可能です。
- r**      データ収集の前に、外部メディア装置にあるすべてのファイルを削除します。このオプションは、 **-t** または **-T** オプションと一緒に使用すると、無効になります。
- E *time***      データが収集される終了時間を指定します。開始時間の **-s *time*** オプションと一緒に使用して、 **snapshot(8)** で収集されるログメッセージの時間枠を定義します。 **-E *time*** によって指定した時間より前に作成されたログエントリだけが、 **snapshot** によって収集されます。 **-s** オプションも参照してください。
- time***      **strptime(3)** で記述される、以下の2つのフォーマットのどちらか1つの形式を使用します。
- %Y-%m-%d,%H:%M:%S  
%Y-%m-%d\_%H-%M-%S
- e**      **zip** 形式のアーカイブを暗号化します。 **-P** と *password* を使用する場合に必要です。
- h**      使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -k <i>host-key</i> | <p>-t あるいは、-T オプションを指定します。サービスプロセッサがネットワークホストにログインするために使用する公開キーを設定します。このオプションは、-d オプションと一緒に使用すると、無効になります。</p> <p><i>host-key</i> に指定できる値は、以下のとおりです。</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top; padding-right: 20px;">none</td> <td>ネットワークホストの認証に公開キーを使用しない場合に、このリテラル値を指定します。</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; padding-right: 20px;">download</td> <td>snapshot(8) コマンドが SSH を使用してネットワークホストの公開ホストキーのダウンロードと、-t 引数で指定されたホストからの公開ホストキーのダウンロードを行う場合に、このリテラル値を指定します。snapshot(8) コマンドはキーの md5 フィンガープリントを表示し、確認を求めます。キーを受け入れると、そのキーはサーバ認証に使用されます。キーを拒否すると、snapshot(8) コマンドは何もせずに終了します。-k オプションが指定されていない場合、これが SSH ターゲットモードでのデフォルトの動作になります。</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; padding-right: 20px;">public</td> <td>指定した公開キーは、サーバ認証に使用されます。<i>host-key</i> 引数は、ネットワークホストの完全な公開キー ( キータイプで始まる ) でなければなりません ( つまり、ネットワークホスト上の /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub の完全な内容でなければなりません ) 。</td> </tr> </table> <p><b>注</b> - 公開キーは、シェルが単一の語として処理できるように引用符で囲む必要があります。</p> | none | ネットワークホストの認証に公開キーを使用しない場合に、このリテラル値を指定します。 | download | snapshot(8) コマンドが SSH を使用してネットワークホストの公開ホストキーのダウンロードと、-t 引数で指定されたホストからの公開ホストキーのダウンロードを行う場合に、このリテラル値を指定します。snapshot(8) コマンドはキーの md5 フィンガープリントを表示し、確認を求めます。キーを受け入れると、そのキーはサーバ認証に使用されます。キーを拒否すると、snapshot(8) コマンドは何もせずに終了します。-k オプションが指定されていない場合、これが SSH ターゲットモードでのデフォルトの動作になります。 | public | 指定した公開キーは、サーバ認証に使用されます。 <i>host-key</i> 引数は、ネットワークホストの完全な公開キー ( キータイプで始まる ) でなければなりません ( つまり、ネットワークホスト上の /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub の完全な内容でなければなりません ) 。 |
| none               | ネットワークホストの認証に公開キーを使用しない場合に、このリテラル値を指定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                             |
| download           | snapshot(8) コマンドが SSH を使用してネットワークホストの公開ホストキーのダウンロードと、-t 引数で指定されたホストからの公開ホストキーのダウンロードを行う場合に、このリテラル値を指定します。snapshot(8) コマンドはキーの md5 フィンガープリントを表示し、確認を求めます。キーを受け入れると、そのキーはサーバ認証に使用されます。キーを拒否すると、snapshot(8) コマンドは何もせずに終了します。-k オプションが指定されていない場合、これが SSH ターゲットモードでのデフォルトの動作になります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                             |
| public             | 指定した公開キーは、サーバ認証に使用されます。 <i>host-key</i> 引数は、ネットワークホストの完全な公開キー ( キータイプで始まる ) でなければなりません ( つまり、ネットワークホスト上の /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub の完全な内容でなければなりません ) 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                             |
| -L{F I R}          | <p>収集するログセットを指定します。</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top; padding-right: 20px;">F</td> <td>Full ログセット</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; padding-right: 20px;">I</td> <td>Initial ログセット</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; padding-right: 20px;">R</td> <td>Root Cause ログセット</td> </tr> </table> <p>ログセットが指定されない場合、Initial ログセットがデフォルトで収集されます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F    | Full ログセット                                | I        | Initial ログセット                                                                                                                                                                                                                                                                 | R      | Root Cause ログセット                                                                                                                                            |
| F                  | Full ログセット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                             |
| I                  | Initial ログセット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                             |
| R                  | Root Cause ログセット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                             |
| -l                 | ログファイルのみを収集するように指定します。コマンド出力は収集しません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                             |
| -n                 | プロンプトに対して自動的に "n" (no) と応答します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                             |
| -P <i>password</i> | -e オプションと一緒に指定します。出力ファイルの暗号化に使用する暗号化パスワードを設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                             |

- p *password*** SSH ログインに使用されるユーザーパスワードを設定します。このオプションは、**-t** オプションと一緒に指定します。**-d** または **-T** オプションと一緒に使用すると、無効になります。
- q** プロンプトを含む、標準出力へのメッセージを表示しないようにします。
- S *time*** データが収集される開始時間を指定します。終了時間の **-E *time*** オプションと一緒に使用して、**snapshot(8)** で収集されるログメッセージの時間枠を定義します。終了時間の指定がないと、ターゲット期間は、**snapshot** コマンドが実行された時点で終わります。**-E** オプションも参照してください。
- time*** **strptime(3)** で記述される、以下の 2 つのフォーマットのどちらか 1 つの形式を使用します。
- %Y-%m-%d, %H:%M:%S  
%Y-%m-%d\_%H-%M-%S
- T** SSH ターゲットモードで **snapshot** を実行するとき指定します。このとき、**setarchiving(8)** であらかじめ設定した **user@host:directory** の値を使用します。**-D** オプションと一緒に指定すると、**directory** の値を選択できます。
- 注** - **snapshot** コマンドではターゲットディレクトリは作成されません。あらかじめリモートホストにターゲットディレクトリを作成しておいてください。

-t *user@host:directory* データ転送先のネットワークホストとリモートディレクトリを設定します。*host* フィールドには、ネットワークホストのホスト名または IP アドレスを指定します。*user* フィールドには、アーカイブホストへの `ssh` ログイン用のユーザー名を指定します。*directory* フィールドには、出力ファイルの保存先となるアーカイブホスト上のアーカイブディレクトリを指定します。*directory* フィールドは、ハイフン (-) や波形記号 (~) で始めてはいけません。

**注** - `snapshot` コマンドではターゲットディレクトリは作成されません。あらかじめリモートホストにターゲットディレクトリを作成しておいてください。

-v 詳細な情報を表示します。すべてのアクションとコマンドを実行時に表示します。`-q` オプションと一緒に指定すると、`-v` オプションは無効になります。

**注** - `snapshot` 設定ファイルで実行されるすべてのコマンドを動作させるためのユーザー権限は与えられていないかもしれません。この場合、これらのコマンド操作が許可されていないことを示すエラーメッセージが表示されます。

-y プロンプトに対して自動的に "y" (yes) と応答します。

## 詳細説明

### 動作モード

以下に、`snapshot(8)` コマンドの動作モードの概要について説明します。

最初のモードは「SSH ターゲットモード」です。`-t` あるいは `-T` オプションを指定してデータコレクタを起動すると、このモードで実行されます。このモードでは、データコレクタはサービスプロセッサから指定された宛先の `SSH` 接続を (適切な認証後に) 開き、`zip` 形式のデータアーカイブを `SSH` 接続を介して宛先ホストに送信します。`snapshot` コマンドではターゲットディレクトリは作成されません。あらかじめリモートホストにターゲットディレクトリを作成しておいてください。このモードでの転送暗号化は、`SSH` によって行われます。

2 番目のモードは、「USB デバイスモード」です。`-d` オプションを指定してデータコレクタを起動すると、このモードで実行されます。このモードでは、データコレクタの出力 (`zip` 形式のアーカイブ) は、USB 装置上のファイルに保存されます。USB 装置は `FAT32` ファイルシステムでフォーマットされている必要があります。このモードでは、`SSH` ターゲットモードの場合のように `zip` ファイルを暗号化するための `-e` オプションが使用できます。しかしながら、このモードではデータがサービスプロセッサに対してローカルなままであるため、転送暗号化 (`SSH` のような) は行われません。

## 使用例

**使用例 1** SSH を使用して公開キーをダウンロードします。

```
XSCF> snapshot -t joe@jupiter.west:/home/joe/logs/x -k download
Downloading Public Key from 'jupiter.west'...
Key fingerprint in md5: c9:e0:bc+b2:1a:80:29:24:13:d9:f1:13:f5:5c:2c:0f
Accept this public key (yes/no)? Y
Enter ssh password for user 'joe' on host 'jupiter.west'
Setting up ssh connection to remote host...
Collecting data into joe@jupiter.west:/home/joe/logs/x/archive.zip
Data collection complete.
```

**使用例 2** ホストキーをダウンロードします。

```
XSCF> snapshot -t joe@jupiter.west:/home/joe/logs/x
Downloading Public Key from 'jupiter.west'...
Public Key Fingerprint: c9:e0:bc+b2:1a:80:29:24:13:d9:f1:13:f5:5c:2c:0f
Accept this public key (yes/no)? y
Enter ssh password for user 'joe' on host 'jupiter.west'
Setting up ssh connection to remote host...
Collecting data into joe@jupiter.west:/home/joe/logs/x/archive.zip
Data collection complete.
```

**使用例 3** ユーザー指定の公開キーを使用してダウンロードします。

```
XSCF> snapshot -t joe@jupiter.west:/home/joe/logs/x -k "ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAwVFiSQNVBFhTTzq0AX5iQqCkkJjd6ezWkVGT
mMkJJzZmJYK0sBlhn6dGEIiHdBszO8QLAXb8N4Kq8JDOBpLSN4yokUPTcZQNxJaY
A0W058Qgxbn"
Enter ssh password for user 'joe' on host 'jupiter.west'
Setting up ssh connection to remote host...
Collecting data into joe@jupiter.west:/home/joe/logs/x/archive.zip
Data collection complete.
```

**使用例 4** 公開キーを使用しないで、ログファイルだけをダウンロードします。

```
XSCF> snapshot -t bob@mars.east:/home/bob/logs/x -k none -l
Enter ssh password for user 'bob' on host 'mars.east'
Log only mode. No commands will be collected.
Setting up ssh connection to remote host...
Collecting data into joe@jupiter.west:/home/joe/logs/x/archive.zip
Data collection complete.
```

**使用例 5** 公開キーを使用しないで、指定したパスワードでの暗号化を使用してダウンロードします。

```
XSCF> snapshot -t bob@mars.east:/home/bob/logs/x -k none -e -P
password
Output data will be encrypted.
Enter ssh password for user 'bob' on host 'mars.east'
Setting up ssh connection to remote host...
Collecting data into joe@jupiter.west:/home/joe/logs/x/archive.zip
Data collection complete.
```

**使用例 6** 無効なディレクトリを指定してダウンロードしているときにエラーとなった例。

```
XSCF> snapshot -t sue@saturn.north:/home/sue/logs/bad_dir -k none
Enter ssh password for user 'sue' on host 'saturn.north'
Setting up ssh connection to remote host...
Failed to create remote file:
/home/sue/logs/bad_dir/archive.zip
Verify adequate disk permissions and disk space on target host
Error opening SSH target
Exiting with error 1
```

**使用例 7** 公開キーをダウンロードしているときに接続エラーとなった例。

```
XSCF> snapshot -t sue@saturne.west:/home/sue/logs/x -k download
Downloading Public Key from 'saturne.west'...
Error downloading key for host 'saturne.west'
Error opening SSH target
Exiting with error 1
```

**使用例 8** 公開キーをダウンロードします。すべてのプロンプトには "no" と応答します。

```
XSCF> snapshot -v -t jill@earth.east:/home/jill/logs/x -k download
-n
Downloading Public Key from 'earth.east'...
Public Key: ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAwVFiSQNVBFhTTzq0AX5iQqCkkJjd6ezWkVGtmMkJJzzM
jYK0sBlhn6dGEIiHdBszO8QLAXb8N4Kq8JDOBpLSN4yokUPTcZQNxJaYA0W058Qgxbn
Key fingerprint in md5: c9:e0:bc+b2:1a:80:29:24:13:d9:f1:13:f5:5c:2c:0f
Accept this public key (yes/no)? no
Public Key declined
Error opening SSH target
Exiting with error 1
```

**使用例 9** 権限のないユーザーから公開キーのダウンロードを試みます。

```
XSCF> snapshot -t fakeuser@fakehost.com:/fakedir -p fake-password
Downloading Public Key from 'fakehost.com'...
Error downloading key for host 'fakehost.com'
Error opening SSH target
Exiting with error 1
```

**使用例 10** 外部メディア装置へダウンロードします。

```
XSCF> snapshot -d usb0 -r
Testing writability of USB device....SUCCESS
```

```
About to remove all files from device 'usb0'. Continue? [y|n] : Y
Collecting data into /media/usb_msd/jupiter_10.1.1.1_2006-04-17T22-41-
51.zip
Data collection complete.
```

**使用例 11** データ範囲に対する特定のログを得るため、ログ収集を制限します。

```
XSCF> snapshot -d usb0 -S 2007-01-01,01:00:00 -E 2007-01-31_14-
00-00
Testing writability of USB device...SUCCESS
Collecting data into /media/usb_msd/jupiter_10.1.1.1_2006-04-17T22-41-
51.zip
Data collection complete.
```

#### 終了ステータス

以下の終了値が返されます。

0                   正常に終了したことを表します。  
>0                 エラーが発生したことを表します。

#### 関連項目

**setarchiving (8)**, **showarchiving (8)**, **showlogs (8)**

snapshot(8)



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前     | switchscf - XSCF ユニットのアクティブ、スタンバイ状態を切り替えます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 形式     | <b>switchscf</b> [ [-q] [-y n]] -t {Active   Standby} [-f]<br><b>switchscf</b> -h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 説明     | <p><b>switchscf(8)</b> は、現在ログインしている XSCF ユニットのアクティブ、スタンバイ状態を切り替えるコマンドです。</p> <p><b>switchscf(8)</b> コマンドは、XSCF ユニットが二重化構成の場合に実行できます。現在ログイン中の XSCF ユニットの状態を切り替えると、対になっている XSCF ユニットの状態も切り替わります。</p> <p><b>注</b> - 切り替え時には、アクティブ側の XSCF に接続されているネットワークのセッションは切断されます。</p> <p><b>注</b> - 通常、保守作業中の場合は XSCF を切り替えることはできません。<b>switchscf(8)</b> コマンドの実行結果が「Switching of XSCF state is disabled due to a maintenance operation. Try again later.」となって、XSCF が切り替えられない場合は、<b>addfru(8)</b>、<b>deletefru(8)</b>、<b>replacefru(8)</b>、<b>flashupdate(8)</b> の保守コマンドが実行中かどうか確認してください。実行中であればコマンドが終了するまでお待ちください。保守コマンドが実行中でないにもかかわらず XSCF が切り替えられない場合は、<b>-f</b> オプションを使用して切り替えてください。</p> |
| ユーザー権限 | <p>このコマンドを実行するには、<b>platadm</b> または <b>fieldeng</b> 権限が必要です。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、<b>setprivileges(8)</b> コマンドを参照してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| オプション  | <p>以下のオプションがサポートされています。</p> <p><b>-f</b> XSCF が切り替えられない場合に、強制的に切り替えます。</p> <p><b>注</b> - <b>-f</b> オプションは強制的に XSCF を切り替えるため、通常で切り替えられない場合に限り使用してください。</p> <p><b>-h</b> 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。</p> <p><b>-n</b> プロンプトに対して自動的に "n" (no) と応答します。</p> <p><b>-q</b> プロンプトを含む、標準出力へのメッセージを表示しないようにします。</p> <p><b>-t Active</b> XSCF ユニットをアクティブ状態に切り替えます。</p> <p><b>-t Standby</b> XSCF ユニットをスタンバイ状態に切り替えます。</p> <p><b>-y</b> プロンプトに対して自動的に "y" (yes) と応答します。</p>                                                                                                                                                                                             |
| 詳細説明   | <p>コマンドを実行すると、指定した内容で実行してよいかを確認するためのプロンプトが表示されます。実行する場合は "y"、中断する場合は "n" を入力します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 使用例

**使用例 1** 現在ログインしている XSCF ユニットのスタンバイ状態に切り替えます。

```
XSCF> switchscf -t Standby
The XSCF unit switch between the Active and Standby states. Continue? [y|n]:y
```

**使用例 2** 現在ログインしている XSCF ユニットのスタンバイ状態に切り替えます。プロンプトには自動的に "y" と応答します。

```
XSCF> switchscf -t Standby -y
The XSCF unit switch between the Active and Standby states. Continue? [y|n]:y
```

## 終了ステータス

以下の終了値が返されます。

|    |                  |
|----|------------------|
| 0  | 正常に終了したことを表します。  |
| >0 | エラーが発生したことを表します。 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前     | testsb - 指定した物理システムボード (PSB; Physical System Board) に初期診断を行います。                                                                                                                                                                          |
| 形式     | <pre>testsb [-q] [-y n] [-m diag=mode] location testsb [-q] [-y n] [-m diag=mode] -c {all   expansion} testsb -v [-y  -n] [-m diag=mode] location testsb -v [-y  -n] [-m diag=mode] -c {all   expansion} testsb -h</pre>                 |
| 説明     | <p>testsb(8) は、指定した PSB に初期診断を行うコマンドです。</p> <p>PSB の構成、および PSB に搭載された各デバイスの動作が診断されます。診断する PSB はドメインに組み込まれていない状態、または組み込まれているドメインの電源が切断されている状態でなければなりません。</p> <p>診断後は、診断結果が表示されます。また、showboards(8) コマンドで表示される Test や Fault の項目で確認できます。</p> |
| ユーザー権限 | <p>このコマンドを実行するには、platadm または fieldeng 権限が必要です。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>                                                                                                                                 |

## オプション

以下のオプションがサポートされています。 .

- c {all | expansion} 診断する対象の PSB を指定します。以下のどちらかを指定できます。
- all 搭載されているすべての PSB を診断します。  
以下の条件を満たしていない場合は、エラーとなります。
- システムの電源が切断されている
  - 対象となるすべての PSB が Uni-XSB
- expansion 拡張筐体に搭載されているすべての PSB を診断します。  
以下の条件を満たしていない場合は、エラーとなります。
- 対象となるすべての PSB がドメイン上で稼働していない
  - 対象となるすべての PSB が Uni-XSB
- h 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。
- m diag=*mode* 初期診断の診断レベルを指定します。以下のどちらかを指定できます。
- min 標準 (デフォルト)  
max 最大
- n プロンプトに対して自動的に "n" (no) と応答します。
- q プロンプトを含む、標準出力へのメッセージを表示しないようにします。
- v 初期診断の詳細な情報を表示します。
- y プロンプトに対して自動的に "y" (yes) と応答します。

## オペランド

以下のオペランドがサポートされています。

*location* 診断する PSB 番号を 1 つだけ指定します。00 から 15 までの整数で指定できます。

## 詳細説明

- 指定した PSB に属しているシステムボード (XSB; eXtended System Board) が以下の状態の場合は、testsb(8) コマンドはエラーとなります。
  - XSB がドメインに組み込まれていて、かつ、そのドメインが稼働中
  - XSB がドメインに組み込まれていて、かつ、そのドメインが OpenBoot PROM (ok プロンプト) 状態
  - XSB がドメインに組み込まれていて、かつ、そのドメインが電源投入中、電源切断中、リセット中のいずれかの状態

- XSBを対象に、addboard(8)、deleteboard(8)、moveboard(8)コマンドを実行中
- 指定したPSBに属しているXSBがUmountまたはFaulted状態となっている場合は、診断の対象から外され、診断結果に表示されないことがあります。このようなときは、testsb(8)コマンドで診断結果を確認してください。
- 暖機運転および起動までの待ち時間が設定されている場合は、これらを見捨ててtestsb(8)コマンドを実行してよいかを確認するプロンプトが表示されます。実行する場合は"y"、中断する場合は"n"を入力します。
- testsb(8)コマンドによる診断結果は、以下のように表示されます。

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                     |          |                       |         |                   |        |                |        |                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------|-----------------------|---------|-------------------|--------|----------------|--------|---------------------------------------------|
| XSB      | PSBに属する番号<br>Uni-XSBタイプの場合は1つ、Quad-XSBタイプの場合は4つのXSBが表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                     |          |                       |         |                   |        |                |        |                                             |
| Test     | XSBの初期診断状態<br>以下のいずれかが表示されます。 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Umount</td> <td>未搭載または故障により認識できない状態</td> </tr> <tr> <td>Unknown</td> <td>診断されていない状態</td> </tr> <tr> <td>Testing</td> <td>初期診断中</td> </tr> <tr> <td>Passed</td> <td>初期診断が正常に終了した状態</td> </tr> <tr> <td>Failed</td> <td>初期診断で異常が発生した状態。XSBは使用できない、または縮退している状態となります。</td> </tr> </table> | Umount | 未搭載または故障により認識できない状態 | Unknown  | 診断されていない状態            | Testing | 初期診断中             | Passed | 初期診断が正常に終了した状態 | Failed | 初期診断で異常が発生した状態。XSBは使用できない、または縮退している状態となります。 |
| Umount   | 未搭載または故障により認識できない状態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                     |          |                       |         |                   |        |                |        |                                             |
| Unknown  | 診断されていない状態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                     |          |                       |         |                   |        |                |        |                                             |
| Testing  | 初期診断中                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                     |          |                       |         |                   |        |                |        |                                             |
| Passed   | 初期診断が正常に終了した状態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                     |          |                       |         |                   |        |                |        |                                             |
| Failed   | 初期診断で異常が発生した状態。XSBは使用できない、または縮退している状態となります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                     |          |                       |         |                   |        |                |        |                                             |
| Fault    | XSBの異常の状態<br>状態は1つ、または複数で表示されます。 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Normal</td> <td>正常な状態</td> </tr> <tr> <td>Degraded</td> <td>縮退部品がある状態。XSBは稼働できます。</td> </tr> <tr> <td>Faulted</td> <td>異常が発生しXSBが動作しない状態</td> </tr> </table>                                                                                                                       | Normal | 正常な状態               | Degraded | 縮退部品がある状態。XSBは稼働できます。 | Faulted | 異常が発生しXSBが動作しない状態 |        |                |        |                                             |
| Normal   | 正常な状態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                     |          |                       |         |                   |        |                |        |                                             |
| Degraded | 縮退部品がある状態。XSBは稼働できます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                     |          |                       |         |                   |        |                |        |                                             |
| Faulted  | 異常が発生しXSBが動作しない状態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                     |          |                       |         |                   |        |                |        |                                             |

## 使用例

**使用例 1** PSB#00の初期診断を行います。

```
XSCF> testsb 0
Initial diagnosis is about to start, Continue?[y|n] :y
SB#00 power on sequence started.
 0.end
Initial diagnosis started. [1800sec]
 0..... 30..... 60..... 90.....120end
Initial diagnosis has completed.
SB power off sequence started. [1200sec]
 0.end
SB powered off.
XSB Test Fault

00-0 Passed Normal
00-1 Passed Normal
00-2 Passed Normal
00-3 Passed Normal
```

**使用例 2** PSB#01 の初期診断を詳細なメッセージを表示して行います。

```
XSCF> testsb -v 1
Initial diagnosis is about to start. Continue? [y|n] :y
SB#01 powered on sequence started.
:
:
Initial diagnosis has completed.
{0} ok SB power off sequence started. [1200sec]
0.end
SB powered off.
XSB Test Fault

01-0 Passed Normal
```

**使用例 3** 搭載されているすべての PSB の初期診断を行います。

```
XSCF> testsb -c all
Initial diagnosis is about to start. Continue? [y|n] :y
SB power on sequence started.
0end
Initial diagnosis started. [1800sec]
0..... 30..... 60..... 90.....120end
Initial diagnosis has completed.
SB power off sequence started. [1200sec]
0.end
SB powered off.
XSB Test Fault

00-0 Passed Normal
01-0 Passed Normal
02-0 Passed Normal
03-0 Passed Normal
```

**使用例 4** 設定されている暖機運転および空調待ち時間を無視して、PSB の初期診断を行います。

```
XSCF> testsb -c all
Initial diagnosis is about to start. Continue? [y|n] :y
Ignore warmup-time and air-conditioner-wait-time, Continue?[y|n] :y
SB power on sequence started.
0end
Initial diagnosis started. [1800sec]
0..... 30..... 60..... 90.....120end
Initial diagnosis has completed.
SB power off sequence started. [1200sec]
0.end
SB powered off.
XSB Test Fault

00-0 Passed Normal
```

```
01-0 Passed Normal
02-0 Passed Normal
03-0 Passed Normal
```

**終了ステータス**

以下の終了値が返されます。

0                   正常に終了したことを表します。  
>0                  エラーが発生したことを表します。

**関連項目**

**addfru (8), deletefru (8), replacefru (8), setupfru (8), showboards (8), showfru (8)**

testsb(8)



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前     | unlockmaintenance - XSCF のロック状態を強制的に解除します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 形式     | <b>unlockmaintenance</b> [ [-q] -{y n}]<br><b>unlockmaintenance</b> -h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 説明     | unlockmaintenance(8) は、XSCF のロック状態を強制的に解除するコマンドです。<br><br>通常、保守用コマンドである addfru(8)、deletefru(8)、replacefru(8) コマンドが実行されている間は XSCF はロック状態となり、実行が終わるとロックが解除されます。しかし、保守用コマンドのいずれかを実行中に LAN が切断されるなどの異常が発生すると、XSCF のロックが解除できなくなることがあります。このような場合は unlockmaintenance(8) コマンドを実行して、XSCF のロック状態を強制的に解除できます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ユーザー権限 | このコマンドを実行するには、fieldeng 権限が必要です。<br><br>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| オプション  | 以下のオプションがサポートされています。<br><br>-h                    使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。<br>-n                    プロンプトに対して自動的に "n" (no) と応答します。<br>-q                    プロンプトを含む、標準出力へのメッセージを表示しないようにします。<br>-y                    プロンプトに対して自動的に "y" (yes) と応答します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 使用例    | <b>使用例 1</b> 保守のロック状態を解除します。<br><br>XSCF> <b>unlockmaintenance</b><br>This command unlocks the maintenance lock which prevents the multiple execution of maintenance commands.<br>*Never* use this command, except when the lock state remains by some reason. Careless execution of this command causes serious situation because it interrupts the running command and XSCF might not be able to recognize the parts.<br>Continue? [y n] :<br><br><b>使用例 2</b> 自動応答でロック状態を解除します。<br><br>XSCF> <b>unlockmaintenance -y</b><br>This command unlocks the maintenance lock which prevents the multiple execution of maintenance commands. |

```
Never use this command, except when the lock state remains by some
reason.
Careless execution of this command causes serious situation because it
interrupts the running command and XSCF might not be able to recognize the
parts.
Continue? [y|n] :y
```

**使用例 3** 自動応答でロック状態を解除します。

```
XSCF> unlockmaintenance -q -y
XSCF>
```

**使用例 4** 自動応答でロック状態解除を途中でキャンセルします。

```
XSCF> unlockmaintenance -n
This command unlocks the maintenance lock which prevents the multiple
execution of maintenance commands.
Never use this command, except when the lock state remains by some
reason.
Careless execution of this command causes serious situation because it
interrupts the running command and XSCF might not be able to recognize the
parts.
Continue? [y|n] :n
```

**使用例 5** 自動応答でロック状態解除を途中でキャンセルします。

```
XSCF> unlockmaintenance -q -n
XSCF>
```

## 終了ステータス

以下の終了値が返されます。

```
0 正常に終了したことを表します。
>0 エラーが発生したことを表します。
```

## 関連項目

**addfru (8)**, **deletefru (8)**, **replacefru (8)**

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                      |        |                                 |         |                        |    |                                              |    |                                                      |    |                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|---------|------------------------|----|----------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|
| 名前      | version - ファームウェアの版数を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                      |        |                                 |         |                        |    |                                              |    |                                                      |    |                                                  |
| 形式      | <pre>version -c xcp [-v] [-t] version -c {cmu   xscf} [-v] version -h</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                      |        |                                 |         |                        |    |                                              |    |                                                      |    |                                                  |
| 説明      | <p>version(8) はファームウェアの版数を表示するコマンドです。</p> <p>以下の版数が表示できます。</p> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">xcp</td> <td>システムに適用されているファームウェアの XSCF Control Package (XCP) 総合版数</td> </tr> <tr> <td>cmu</td> <td>OpenBoot PROM ファームウェアの版数</td> </tr> <tr> <td>xscf</td> <td>XSCF ファームウェアの版数</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                   | xcp    | システムに適用されているファームウェアの XSCF Control Package (XCP) 総合版数 | cmu    | OpenBoot PROM ファームウェアの版数        | xscf    | XSCF ファームウェアの版数        |    |                                              |    |                                                      |    |                                                  |
| xcp     | システムに適用されているファームウェアの XSCF Control Package (XCP) 総合版数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                      |        |                                 |         |                        |    |                                              |    |                                                      |    |                                                  |
| cmu     | OpenBoot PROM ファームウェアの版数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                      |        |                                 |         |                        |    |                                              |    |                                                      |    |                                                  |
| xscf    | XSCF ファームウェアの版数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                      |        |                                 |         |                        |    |                                              |    |                                                      |    |                                                  |
| ユーザー権限  | <p>このコマンドを実行するには、platadm または fieldeng 権限が必要です。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                      |        |                                 |         |                        |    |                                              |    |                                                      |    |                                                  |
| オプション   | <p>以下のオプションがサポートされています。</p> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">-c xcp</td> <td>XCP 総合版数を表示します。</td> </tr> <tr> <td>-c cmu</td> <td>OpenBoot PROM ファームウェアの版数を表示します。</td> </tr> <tr> <td>-c xscf</td> <td>XSCF ファームウェアの版数を表示します。</td> </tr> <tr> <td>-h</td> <td>使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。</td> </tr> <tr> <td>-t</td> <td>XSCF 内に登録されている XCP 総合版数の情報を表示します。"-c xcp" と一緒に指定します。</td> </tr> <tr> <td>-v</td> <td>詳細な情報を表示します。"-c xscf" と一緒に指定した場合は通常と同じ情報が表示されます。</td> </tr> </table> | -c xcp | XCP 総合版数を表示します。                                      | -c cmu | OpenBoot PROM ファームウェアの版数を表示します。 | -c xscf | XSCF ファームウェアの版数を表示します。 | -h | 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。 | -t | XSCF 内に登録されている XCP 総合版数の情報を表示します。"-c xcp" と一緒に指定します。 | -v | 詳細な情報を表示します。"-c xscf" と一緒に指定した場合は通常と同じ情報が表示されます。 |
| -c xcp  | XCP 総合版数を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                      |        |                                 |         |                        |    |                                              |    |                                                      |    |                                                  |
| -c cmu  | OpenBoot PROM ファームウェアの版数を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                      |        |                                 |         |                        |    |                                              |    |                                                      |    |                                                  |
| -c xscf | XSCF ファームウェアの版数を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                      |        |                                 |         |                        |    |                                              |    |                                                      |    |                                                  |
| -h      | 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                      |        |                                 |         |                        |    |                                              |    |                                                      |    |                                                  |
| -t      | XSCF 内に登録されている XCP 総合版数の情報を表示します。"-c xcp" と一緒に指定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                      |        |                                 |         |                        |    |                                              |    |                                                      |    |                                                  |
| -v      | 詳細な情報を表示します。"-c xscf" と一緒に指定した場合は通常と同じ情報が表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                      |        |                                 |         |                        |    |                                              |    |                                                      |    |                                                  |
| 使用例     | <p><b>使用例 1</b> XCP 総合版数を表示します。</p> <pre>XSCF&gt; version -c xcp XSCF#0 (Active) XCP0 (Current): 1020 XCP1 (Reserve): 1020 XSCF#1 (Standby) XCP0 (Current): 1020 XCP1 (Reserve): 1020</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                      |        |                                 |         |                        |    |                                              |    |                                                      |    |                                                  |

**使用例 2** XCP 総合版数の詳細を表示します。

```
XSCF> version -c xcp -v
XSCF#0 (Active)
XCP0 (Current): 1020
OpenBoot PROM : 01.01.0001
SCF : 01.01.0001
XCP1 (Reserve): 1020
OpenBoot PROM : 01.01.0001
OpenBoot PROM BACKUP
#0: 01.01.0001
#1: 01.02.0001
XSCF#1 (Standby)
XCP0 (Current): 1020
OpenBoot PROM : 01.01.0001
SCF : 01.01.0001
XCP1 (Reserve): 1020
OpenBoot PROM : 01.01.0001
SCF : 01.01.0001
OpenBoot PROM BACKUP
#0: 01.01.0001
#1: 01.02.0001
```

**使用例 3** XSCF に登録されている XCP 総合版数を表示します。

```
XSCF> version -c xcp -t
XCP: 1020
```

**使用例 4** XSCF に登録されている XCP 総合版数の詳細を表示します。

```
XSCF> version -c xcp -v -t
XCP : 1020
OpenBoot PROM: 01.01.0001
SCF : 01.01.0001
```

**使用例 5** OpenBoot PROM ファームウェアの版数を表示します。

```
XSCF> version -c cmu
DomainID 00 : 01.01.0001
DomainID 01 : 01.01.0001
DomainID 02 : 01.01.0001
DomainID 03 : 01.01.0001
:
DomainID 23: 01.01.0001
```

**使用例 6** OpenBoot PROM ファームウェアの詳細な版数を表示します。

```
XSCF> version -c cmu -v
DomainID 00 : 01.01.0001
DomainID 01 : 01.01.0001
DomainID 02 : 01.01.0001
DomainID 03 : 01.01.0001
```

```
 :
DomainID 23: 01.01.0001

XSB#00-0 : 01.01.0001 (Current), 01.01.0001 (Reserve)
XSB#00-1 : 01.01.0001 (Reserve), 01.01.0001 (Current)
XSB#00-2 : 01.01.0001 (Current), 01.01.0001 (Reserve)
XSB#00-3 : 01.01.0001 (Current), 01.01.0001 (Reserve)
 :
XSB#15-3 : 01.01.0001 (Current), 01.01.0001 (Reserve)
```

**使用例 7** XSCF ファームウェアの版数を表示します。

```
XSCF> version -c xscf
XSCF#0 (Active) 01.01.0001 (Current), 01.01.0001 (Reserve)
XSCF#1 (Standby) 01.01.0001 (Current), 01.01.0001 (Reserve)
```

#### 終了ステータス

以下の終了値が返されます。

|    |                  |
|----|------------------|
| 0  | 正常に終了したことを表します。  |
| >0 | エラーが発生したことを表します。 |

version(8)



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名前     | viewaudit - 監査レコードを表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 形式     | <p><b>viewaudit</b></p> <p><b>viewaudit</b> [-A <i>date-time</i>] [-B <i>date-time</i>] [-C] [-c <i>classes</i>] [-D <i>date-time</i>] [-E <i>end-record</i>] [-e <i>events</i>] [-i <i>audit-ids</i>] [-l] [-m <i>del</i>] [-n] [-p <i>privilege-results</i>] [-r <i>return-values</i>] [-S <i>start-record</i>] [-u <i>users</i>] [-x]</p> <p><b>viewaudit -h</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 説明     | <p>viewaudit(8) は、監査レコードを表示するコマンドです。</p> <p>オプションを指定せずに viewaudit(8) コマンドを実行すると、現在のローカル監査レコードがすべて表示されます。オプションを指定して viewaudit(8) コマンドを実行すると、選択したレコードのみが表示されます。デフォルトでは、レコードはテキスト形式で表示されます。1 行に 1 トークンずつ示され、フィールド区切り文字としてカンマが使用されます。出力形式は、-C、-E、-l、-m <i>del</i>、-n、-S、または -x の各オプションを使い分けることにより変更できます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ユーザー権限 | <p>このコマンドを実行するには、auditadm または auditop 権限が必要です。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8) コマンドを参照してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| オプション  | <p>以下のオプションがサポートされています。</p> <p>-A <i>date-time</i>      <i>date-time</i> 以後に発生したレコードを選択します。<i>date-time</i> はローカル時間に基づきます。-A オプションと -B オプションを一緒に使用すると、範囲を指定できます。<i>date-time</i> の有効な値は以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 絶対時間 <i>date-time</i> : <i>yyyymmdd[hh[mm[ss]]]</i><br/>変数の意味は以下のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <i>yyyy</i> = 年 (1970 が最も早い有効値)</li> <li>■ <i>mm</i> = 月 (01 ~ 12)</li> <li>■ <i>dd</i> = 日 (01 ~ 31)</li> <li>■ <i>hh</i> = 時 (00 ~ 23)</li> <li>■ <i>mm</i> = 分 (00 ~ 59)</li> <li>■ <i>ss</i> = 秒 (00 ~ 59)</li> </ul> </li> </ul> <p><i>hh</i>、<i>mm</i>、および <i>ss</i> のデフォルトの値は 00 です。</p> |

**-B date-time**

*date-time* 以前に発生した記録を選択します。*date-time* はローカル時間に基づきます。**-A** オプションと**-B** オプションを一緒に使用すると、範囲を指定できます。*date-time* の有効な値は、絶対時間またはオフセット時間です。

- 絶対時間 *date-time* : *yyyymmdd[hh[mm[ss]]]*

変数の意味は以下のとおりです。

- *yyyy* = 年 (1970 が最も早い有効値)
- *mm* = 月 (01 ~ 12)
- *dd* = 日 (01 ~ 31)
- *hh* = 時 (00 ~ 23)
- *mm* = 分 (00 ~ 59)
- *ss* = 秒 (00 ~ 59)

- オフセット *date-time*: *+n d|h|m|s*

変数の意味は以下のとおりです。

- *n* = ユニット数
- *d* = 日数
- *h* = 時間数
- *m* = 分数
- *s* = 秒数

オフセット時間は**-B** オプションでだけ指定でき、**-A** オプションと一緒に指定する必要があります。

*hh*、*mm*、および *ss* のデフォルトの値は 00 です。

**-C**

出力の最後に、選択基準に一致した記録数を追加します。

**-c classes**

指定されたクラスの記録を選択します。*classes* は、監査クラスのカンマ区切りリストです。クラスは数値または名前のどちらかで指定できます。接頭語「ACS\_」は省略できます。たとえば、監査に関連するイベントのクラスは、ACS\_AUDIT、AUDIT、または 2 と表現できます。

有効なクラスは以下のとおりです。

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| all               | すべてのクラスを意味します。       |
| ACS_SYSTEM(1)     | システムに関連するイベント。       |
| ACS_write(2)      | 状態を変更できるコマンド。        |
| ACS_READ(4)       | 現在の状態を表示するコマンド。      |
| ACS_LOGIN(8)      | ログインに関連するイベント。       |
| ACS_AUDIT(16)     | 監査に関連するイベント。         |
| ACS_DOMAIN(32)    | ドメイン管理に関連するイベント。     |
| ACS_USER(64)      | ユーザー管理に関連するイベント。     |
| ACS_PLATFORM(128) | プラットフォーム管理に関連するイベント。 |
| ACS_MODES(256)    | モードに関連するイベント。        |

- D *date-time*** 特定の日 ( 指定の日の 00:00:00 に開始して 23:59:59 に終了する 24 時間の期間 ) に発生したレコードを選択します。指定日はローカル時間に基づき、*yyyymmddhhmmss* ( 年、月、日、時、分、秒 ) の形式で指定します。指定した日付のタイムスタンプを持つすべてのレコードが選択されます。時間、分、秒を指定しても無効となります。**-D** オプションは、**-A** オプションや **-B** オプションとは一緒に指定できません。
- E *end-record*** 表示する選択基準と一致する、最後のレコードを指定します。
- e *events*** 指定されたイベントのレコードを選択します。*events* は、監査イベントのカンマ区切りリストです。イベントは数値または名前のどちらかで指定できます。接頭語「*AEV\_*」は省略できます。たとえば、SSH ログインのイベントは、*AEV\_LOGIN\_SSH*、*LOGIN\_SSH*、または *4* と表現できます。
- 有効なイベントのリストについては、`showaudit -e all` を参照してください。
- h** 使用方法を表示します。他のオプションやオペランドと一緒に指定した場合はエラーになります。
- i *audit-ids*** 指定された監査セッション識別子のレコードを選択します。特定の監査レコードに反映されるアクティビティに関心がある場合は、そのセッションのすべての監査レコードを表示することができます。*audit-id* は固定ではなく、サービスプロセッサをリポートすると再割り当てされます。*audit-ids* は、監査セッション識別子のカンマ区切りリストです。*audit-id* は、監査ファイルの「*subject*」ラベルの後ろにある数字です。
- たとえば、以下のリストでは、*audit-id* は「*1*」です。
- ```
subject,1,bob,normal,telnet 45880 jupiter
```
- l** 1 行に 1 レコードずつ出力します。
- m *del*** フィールド区切り文字として、デフォルトの区切り文字 (カンマ) ではなく *del* を使用します。*del* がシェルで特別な意味を持つ場合は、引用符で囲む必要があります。区切り文字の最大文字数は 3 文字です。区切り文字は意味を持ちません。また、**-x** オプションと一緒に指定できません。
- n** UID と IP アドレスをユーザー名またはホスト名に変換しないよう指定します。
- p *privilege-results*** 指定された *privilege-results* に従ってレコードを選択します。*privilege-results* は、カンマ区切りリストです。*privilege-results* は、*granted*、*denied*、または *error* です。

- r *return-values* 指定された戻り値に従ってレコードを選択します。*returnvals* は、値 *success* または *failure* のカンマ区切りリストです。*success* は、戻り値 0 に対応します。*failure* は非ゼロの戻り値に対応します。
- S *start-record* 表示する選択基準と一致する、最初のレコードを指定します。
- u *users* 指定されたユーザーに帰属するレコードを選択します。*users* は、ユーザーのカンマ区切りリストです。ユーザーはユーザー名または数値 *UID* によって指定できます。
- x XML 形式で出力します。

使用例

使用例 1 2005 年 12 月 12 日の監査レコードを表示します。

```
XSCF> viewaudit -D 20051212

file,1,2006-01-11 10:52:30.391 -05:00,20060111155230.0000000000.jupiter
```

使用例 2 すべてのユーザーの監査レコードを表示します。

```
XSCF> viewaudit -u jsmith

file,1,2006-01-11 10:52:30.391 -05:00,20060111155230.0000000000.jupiter
header,37,1,login - telnet,jupiter,2006-01-11 11:31:09.659 -05:00
subject,1,jsmith,normal,ssh 45880 jupiter
command,showuser
platform access,granted
return,0
```

使用例 3 ユーザー権限の監査レコードを表示します。

```
XSCF> viewaudit -p granted

file,1,2006-01-11 10:52:30.391 -05:00,20060111155230.0000000000.jupiter
header,37,1,login - telnet,jupiter,2006-01-11 11:31:09.659 -05:00
subject,1,jsmith,normal,ssh 45880 jupiter
command,showuser
platform access,granted
return,0
```

使用例 4 アクセスが成功した監査レコードを表示します。

```
XSCF> viewaudit -r success

file,1,2006-01-11 10:52:30.391 -05:00,20060111155230.0000000000.jupiter
header,37,1,login - telnet,jupiter,2006-01-11 11:31:09.659 -05:00
subject,1,jsmith,normal,ssh 45880 jupiter
command,showuser
platform access,granted
return,0
```

```
header,57,1,command - viewaudit,jupiter.company.com,2006-01-26
16:13:09.128 -05:00
subject,5,sue,normal,ssh 1282 saturn
command,viewaudit
platform access,granted
return,0
...
```

使用例 5 2 日間の監査レコードを表示します。

```
XSCF> viewaudit -A 20060125 -B +2d

file,1,2006-01-26 16:11:52.785 -
05:00,20060126211152.0000000000.jupiter.west.company.com
subject,1,jsmith,normal,ssh 51409 jupiter.west
header,56,1,command - showldap,jupiter.west,2006-01-27 21:15:12.416 -05:00
subject,4,jblake,normal,telnet 51409 srl.company.com
command,showldap
platform access,granted
return,0
subject,7,bob,normal,ssh 40952 mars.com
header,57,1,command - viewaudit,mars.company.com,2006-01-26 16:12:16.127 -
05:00
subject,0,opl,normal,ssh 40952 apps
command,viewaudit
platform access,denied
```

使用例 6 日付の範囲に一致したレコード (70 レコード) のうち、最初の 5 レコードを表示します。

```
XSCF> viewaudit -l -A 20070515 -B 20070516 -C -S 1 -E 5

file,1,2007-05-07 10:47:56.753 -07:00,20070507174756.0000000000.san-ff2-
36-0
header,37,1,login - telnet,san-ff2-36-0.West.Sun.COM,2007-05-15
00:12:03.880 -07:00,subject,1084,root,escalation,telnet 56444
recon.West.Sun.COM
header,37,1,login - telnet,san-ff2-36-0.West.Sun.COM,2007-05-15
00:27:29.382 -07:00,subject,1085,root,escalation,telnet 62134
recon.West.Sun.COM
header,37,1,login - telnet,san-ff2-36-0.West.Sun.COM,2007-05-15
00:29:05.313 -07:00,subject,1086,root,escalation,telnet 33231
recon.West.Sun.COM
header,37,1,login - telnet,san-ff2-36-0.West.Sun.COM,2007-05-15
00:42:04.800 -07:00,subject,1087,root,escalation,telnet 38058
recon.West.Sun.COM
70
```

終了ステータス

以下の終了値が返されます。

```
0          正常に終了したことを表します。
>0        エラーが発生したことを表します。
```

viewaudit(8)

関連項目 | **setaudit**(8), **showaudit**(8)

名前	who - XSCF にログインしているユーザーアカウントを一覧表示します。
形式	who who -h
説明	<p>who(1) は、XSCF にログインしているユーザーアカウントを一覧表示するコマンドです。</p> <p>以下の情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ XSCF ユーザーアカウント名 ■ 使用している端末 ■ アイドル時間 ■ ログイン時刻 ■ リモートホスト名
ユーザー権限	<p>このコマンドを実行するのに必要な権限はありません。</p> <p>ユーザー権限の詳細については、<code>setprivileges(8)</code> コマンドを参照してください。</p>
オプション	<p>以下のオプションがサポートされています。</p> <p><code>-h</code> 使用方法を表示します。</p>
使用例	<p>使用例 1 XSCF にログインしているユーザーアカウントを一覧表示します。</p> <pre> XSCF> who USER TTY IDLE FROM HOST scf pts/0 00:00m Dec 21 13:57 JJJJ.ggg.fujitsu.com </pre>
終了ステータス	<p>以下の終了値が返されます。</p> <p>0 正常に終了したことを表します。</p> <p>>0 エラーが発生したことを表します。</p>

who(1)



FUJITSU