



Note su Solaris 8 2/02 (Edizione per piattaforma SPARC)

Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054
U.S.A.

N. di parte: 816-3449-11
Marzo 2002

Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto e la relativa documentazione sono protetti da copyright e sono distribuiti sotto licenze che ne limitano l'uso, la copia, la distribuzione e la decompilazione. Nessuna parte di questo prodotto o documento può essere riprodotta, in qualunque forma o con qualunque mezzo, senza la previa autorizzazione scritta di Sun e dei suoi eventuali concessionari di licenza. I prodotti software di terze parti utilizzati in questo prodotto, incluse le tecnologie dei font, sono protetti da copyright e concessi in licenza dai fornitori di font Sun.

Alcune parti di questo prodotto possono essere derivate dai sistemi Berkeley BSD, distribuiti in licenza dalla University of California. UNIX è un marchio registrato negli Stati Uniti e in altri paesi ed è distribuito in licenza esclusivamente da X/Open Company Ltd.

Sun, Sun Microsystems, il logo Sun, docs.sun.com, AnswerBook, AnswerBook2, DiskSuite, HotJava, Java, JavaSpaces, JDK, JumpStart, OpenWindows, Solstice AdminSuite, Solstice AutoClient, Solaris Management Console, SunOS, Sun StorEdge, Sun Enterprise, Ultra, XView, e Solaris sono marchi, marchi registrati o marchi di servizi di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti i marchi SPARC sono utilizzati su licenza e sono marchi o marchi registrati di SPARC International, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. I prodotti con marchio SPARC sono basati su un'architettura sviluppata da Sun Microsystems, Inc. PostScript è un marchio o un marchio registrato di Adobe Systems, Incorporated, registrato in alcune giurisdizioni. Netscape(TM) è un marchio o un marchio registrato di Netscape Communications Corporation. Netscape Communicator è un marchio o un marchio registrato di Netscape Communications Corporation.

OPEN LOOK e l'interfaccia utente grafica Sun™ sono state sviluppate da Sun Microsystems, Inc. per i suoi utenti e licenziatari. Sun riconosce gli sforzi innovativi di Xerox nella ricerca e nello sviluppo del concetto di interfaccia utente grafica o visiva per l'industria informatica. Sun detiene una licenza non esclusiva di Xerox per la Xerox Graphical User Interface; tale licenza copre anche i licenziatari Sun che implementano le GUI OPEN LOOK e che comunque rispettano gli accordi stabiliti nei contratti di licenza Sun.

Federal Acquisitions: Commercial Software—Government Users Subject to Standard License Terms and Conditions.

QUESTA PUBBLICAZIONE VIENE FORNITA SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO, NÉ ESPLICITE NÉ IMPLICITE, INCLUSE, MA SENZA LIMITAZIONE, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ AD UN DETERMINATO SCOPO, O NON VIOLAZIONE, FATTA ECCEZIONE PER LE GARANZIE PREVISTE DALLA LEGGE.

Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Tous droits réservés

Ce produit ou document est protégé par un copyright et distribué avec des licences qui en restreignent l'utilisation, la copie, la distribution, et la décompilation. Aucune partie de ce produit ou document ne peut être reproduite sous aucune forme, par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation préalable et écrite de Sun et de ses bailleurs de licence, s'il y en a. Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et licencié par des fournisseurs de Sun.

Des parties de ce produit pourront être dérivées du système Berkeley BSD licenciés par l'Université de Californie. UNIX est une marque déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays et licenciée exclusivement par X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, docs.sun.com, AnswerBook, AnswerBook2, DiskSuite, HotJava, Java, JavaSpaces, JDK, JumpStart, OpenWindows, Solstice AdminSuite, Solstice AutoClient, Solaris Management Console, SunOS, Sun StorEdge, Sun Enterprise, Ultra, XView, et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées, ou marques de service, de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les produits portant les marques SPARC sont basés sur une architecture développée par Sun Microsystems, Inc. PostScript est une marque de fabrique d'Adobe Systems, Incorporated, laquelle pourrait être déposée dans certaines juridictions. Netscape Navigator est une marque de Netscape Communications Corporation. Netscape est une marque de Netscape Communications Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

L'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et Sun™ a été développée par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et licenciés. Sun reconnaît les efforts de pionniers de Xerox pour la recherche et le développement du concept des interfaces d'utilisation visuelle ou graphique pour l'industrie de l'informatique. Sun détient une licence non exclusive de Xerox sur l'interface d'utilisation graphique Xerox, cette licence couvrant également les licenciés de Sun qui mettent en place l'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et qui en outre se conforment aux licences écrites de Sun.

CETTE PUBLICATION EST FOURNIE "EN L'ETAT" ET AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST ACCORDEE, Y COMPRIS DES GARANTIES CONCERNANT LA VALEUR MARCHANDE, L'APTITUDE DE LA PUBLICATION A REPENDRE A UNE UTILISATION PARTICULIERE, OU LE FAIT QU'ELLE NE SOIT PAS CONTREFAISANTE DE PRODUIT DE TIERS. CE DENI DE GARANTIE NE S'APPLIQUERAIT PAS, DANS LA MESURE OU IL SERAIT TENU JURIDIQUEMENT NUL ET NON AVENU.



Adobe PostScript

020228@3332



Indice

Prefazione 9

1 Problemi di installazione 13

Fattori da considerare prima di installare Solaris 8 dal DVD 14

Avvio del sistema dal DVD di Solaris 8 2/02 14

Il boot dal DVD di Solaris non riesce con il DVD-ROM Toshiba SD-M1401 (4467424) 14

Non è possibile accedere ai dati del DVD di Solaris 8 2/02 se si utilizzano gli ambienti operativi Solaris 2.6 e Solaris 7 (4511090) 14

Problemi di Solaris Web Start 3.0 da considerare prima di usare il CD di installazione di Solaris 8 16

L'installazione iniziale può risultare impossibile se la slice di swap non inizia al cilindro0 (4508297) 16

L'installazione predefinita può essere disabilitata se la slice di swap non si trova sul disco di boot predefinito (4527984) 17

Non è possibile specificare un'interfaccia di rete alternativa durante l'identificazione del sistema su un gateway di rete (4302896) 17

Fattori da considerare prima di installare Solaris 8 18

Spazio insufficiente per lingue extra durante l'aggiornamento (4414329) 18

Le versioni precedenti della Solaris Management Console non sono compatibili con la versione 2.0 19

Nuovo meccanismo per l'installazione delle versioni locali 21

Problemi che si verificano durante l'installazione dal CD "Solaris 8 1 of 2" 22

Il programma di installazione del disco "Solaris 8 Software 2 of 2" non si avvia automaticamente quando si usa la procedura JumpStart personalizzata o si esegue `re-preinstall` (4556860) 22

La barra di avanzamento dell'installazione non è precisa (1266156) 23

Messaggi di avvertimento durante la creazione di un file system (4189127) 23

Nell'installazione JumpStart personalizzata, non viene richiesto il CD "Solaris 8 Software 2 of 2" (4304912) 24

Problemi di installazione che si verificano durante l'aggiornamento 25

La funzione Live Upgrade non riesce a determinare il dispositivo di boot (4525464) 25

L'aggiornamento non riesce se la capacità di /export è quasi esaurita (4409601) 26

Dopo l'aggiornamento, non è possibile rimuovere .save.SUNwcsr (4400054) 26

Aggiornamento di server e client diskless (4363078) 27

Aggiornamento del data store JavaSpaces per prevenire perdite di dati WBEM 27

Il CDE della versione Solaris 2.5.1 viene reso inattivo se era stato installato in una posizione diversa da quella predefinita e si esegue un aggiornamento a Solaris 8 (4260819) 28

Se si esegue un aggiornamento da un sistema con Solaris 7 e Web-Based Enterprise Management (WBEM) 1.0 a Solaris 8, WBEM 2.0 non funziona correttamente (4274920) 29

SUNWeeudt non viene installato completamente durante l'aggiornamento (4304305) 29

Durante l'aggiornamento da Solaris 2.6 o Solaris 7, vengono installati alcuni package a 64 bit non necessari (4323398) 30

Problemi di Solaris a 64 bit 30

I sistemi Sun UltraSPARC (sun4u) possono richiedere un aggiornamento della flash PROM di boot 30

Amministrazione del sistema 32

Una limitazione nei campi di awk e nawk può rendere impossibile l'installazione di software aggiuntivo (4533901) 32

Problemi di localizzazione che si verificano durante l'installazione 33

Il menu del chiosco dell'installazione Solaris Web Start non è localizzato nelle versioni europee (4510925) 33

Messaggi di errore durante l'aggiornamento delle versioni europee (4230247, 4225787) 33

2 Problemi di esecuzione di Solaris 35

Problemi della Gestione consumi 35

La funzione di ripresa della Gestione consumi genera un crash dopo l'installazione a caldo di un dispositivo USB (4507408) 35

Dispositivi USB 36

Le applicazioni audio si interrompono se si scollega un dispositivo audio USB con il sistema acceso (4424286) 36

Gli altoparlanti USB non producono suoni	36
Problemi delle smart card	36
Il sistema non risponde alle smart card (4415094)	36
Nella console di gestione delle smart card, l'opzione per la modifica del file di configurazione non funziona (4447632)	37
Common Desktop Environment (CDE)	37
Compilazione di programmi Motif nell'ambiente operativo Solaris 8	37
Problemi del Common Desktop Environment	38
Il File Manager di OpenWindows non attiva i dischetti (4329368)	38
La Sincronizzazione PDA non elimina l'ultimo elemento dal desktop (4260435)	39
La Sincronizzazione PDA non supporta lo scambio dei dati con un dispositivo PDA multibyte internazionalizzato (4263814)	39
Amministrazione del sistema	40
La visualizzazione remota della Solaris Management Console si blocca (4488117)	40
Il servizio HTTP di Web-Based Enterprise Management (WBEM) non si avvia automaticamente (4486999)	40
Se si utilizzano le lettere minuscole, la distribuzione degli eventi WBEM non riesce (4441369)	41
L'uso di <code>flarcreate</code> con le opzioni <code>-e</code> ed <code>-E</code> genera un messaggio di errore inesatto (4404811)	41
La Guida contiene alcuni file obsoleti (4339515)	41
L'aggiunta di dati con WBEM genera un errore <code>CIM_ERR_LOW_ON_MEMORY</code> (4312409)	42
Problemi di esecuzione di Java	42
<code>libjvm.so</code> non funziona correttamente quando si utilizza <code>dlopen</code> (4270715)	42
Problemi di AnswerBook2	43
<code>ab2admin</code> genera un errore di comando non riuscito anche se il comando è stato eseguito correttamente (4242577)	43
Lo script <code>ab2cd</code> visualizza un messaggio di errore sbagliato (4256516)	43
Localizzazione	44
Stampa dalle versioni locali non-ISO8859-1 con l'utility Font Downloader	44
Problemi di localizzazione	44
Il simbolo dell'euro non è supportato adeguatamente nelle versioni locali UTF-8 e nella versione locale greca (4363812, 4305075)	44
<code>kkcv.sh</code> crea un file core nella versione giapponese (4394340)	45
L'avvio di un'applicazione Java da una versione locale UTF-8 genera messaggi di avvertimento (4342801)	45

Alcuni caratteri greci non sono disponibili nel CDE (4179411) 46

Nelle versioni locali parziali, i caratteri estesi inseriti nell'Agenda non vengono stampati (4285729) 46

La funzione di "taglia e incolla" non funziona tra le versioni locali araba e inglese UTF-8 (4287746) 46

Il menu Extra del CDE non è disponibile per le versioni locali europee (4298547) 46

CTL non è supportato nella versione locale giapponese e nelle versioni locali asiatiche UTF-8 (4300239) 46

Nella versione locale greca di Solstice AdminTool, non è possibile aggiungere, rimuovere o modificare gli utenti (4302983) 47

Nella versione italiana dell'utility Font Downloader, i pulsanti Aggiungi e Annulla non sono visualizzati correttamente (4303549) 47

Caratteri arabi mancanti e incompatibilità tra la tastiera araba Sun e la tastiera araba Microsoft (4303879) 48

Nelle versioni locali europee UTF-8, la funzione di ordinamento non funziona correttamente (4307314) 48

Alcune applicazioni non sono interamente localizzate (4304495, 4306619) 49

3 Ultimi aggiornamenti 51

Documentazione sull'aggiornamento 51

Supporto dei client diskless 51

Supporto del kernel PIM 52

Configurazione dei percorsi di ricerca runtime 52

4 Prodotti software non più supportati 53

Release corrente 53

- Browser HotJava 53
- Solaris Java Development Kit: interfaccia JNI 1.0 53
- Solstice AdminSuite 2.3/AutoClient 2.1 54
- Tecnologia dei font F3 54
- XGL 54
- Tipo `paddr_t` derivato 54
- Modifica delle API per i dati degli account utente 54
- Programma di identificazione del sistema `sysidnis(1M)` 55
- Sistemi Sun4c 55
- SPARCstation Voyager 55
- SPARC Xterminal 1 55

Release future 56

Perl versione 5.005_03	56
Directory Early Access (EA)	56
Controller Emulex MD21 per dischi ESDI	56
Variabile enable_mixed_bcp	56
SUNWebnfs	57
Utility aspppd(1M)	57
JDK 1.2.2 e JRE 1.2.2	57
JDK 1.1.8 e JRE 1.1.8	57
Fusi orari GMT	57
File system s5fs	57
Funzioni dell'utility sendmail	58
Server AnswerBook2	58
AdminTool	58
Solstice Enterprise Agents	58
XIL	58
Libreria client LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)	59
SUNWrdm	59
Utility crash(1M)	59
Client Kerberos versione 4	59
Sintassi dei watchpoint e dei modificatori delle mappe adb(1)	59
Toolkit OpenWindows per sviluppatori	60
Ambiente OpenWindows per gli utenti	60
Librerie e comandi di Federated Naming Service (FNS)/XFN	60
Opzioni di crash dump per il comando ipcs(1) di Solaris	60
Opzione sendmail -AutoRebuildAliases	61
Sistemi sun4d	61

5 Problemi relativi alla documentazione 63

Errori nella documentazione	63
Sezione "Backing Up a UFS Snapshot" in <i>Solaris 8 System Administration Supplement</i>	63
Sezione "OCF Client Properties Overview" in <i>Solaris Smart Cards Administration Guide</i>	64
Sezione "Setting Up a Smart Card (Tasks)" in <i>Solaris Smart Cards Administration Guide</i>	64
Sezione "OCF Client Properties Overview" in <i>Solaris Smart Cards Administration Guide</i> e "Additional Client Configuration Tasks" in <i>Solaris Smart Cards Administration Guide</i>	64

Sezione "Setting Up a Smart Card (Overview)" in *Solaris Smart Cards Administration Guide* 64

Elenco delle nuove funzioni (4389948) 65

Manuale utente del CDE in AnswerBook2 (4356456) 65

Collezione della Guida di AnswerBook2 65

Sezione "IPv6 Header Format" in *System Administration Guide, Volume 3* 65

Sezione "Priority Values" in *System Administration Guide, Volume 3* 66

 Traffic Classes 66

Sezione "Implementing IPsec" in *System Administration Guide, Volume 3* 66

Sezione "NFS Parameters for the nfs Module" in *System Administration Guide, Volume 3* (4299091) 66

Sezione "NFS Parameters for the nfs Module" in *System Administration Guide, Volume 3* (4299091) 67

Sezione "NFS Parameters for rpcsec Parameters" in *System Administration Guide, Volume 3* (4299091) 67

A Elenco delle patch 69

Elenco delle patch 69

Prefazione

Le *Note su Solaris™ 8 2/02 (Edizione per piattaforma SPARC™)* contengono una descrizione dettagliata dei problemi relativi all'installazione e altre informazioni rese note poco prima del rilascio dell'ambiente operativo Solaris 8 2/02.

Nota – Il contenuto di questo documento si riferisce alla piattaforma SPARC. Inoltre, se non specificato diversamente, si riferisce sia agli spazi di indirizzamento a 64 bit che a quelli a 32 bit.

A chi è destinato il manuale

Queste note sono destinate agli utenti e agli amministratori di sistema che debbano installare e utilizzare l'ambiente operativo Solaris 8 2/02.

Le note su Solaris 8 2/02 sono disponibili:

- Nella Collezione di documenti su Solaris 8 2/02 inclusa nel CD della documentazione di Solaris 8 2/02
- In forma stampata all'interno del prodotto (solo per i problemi di installazione)
- Su <http://docs.sun.com> (in questo sito si trovano le informazioni più aggiornate)

Altri manuali

Per l'installazione di Solaris può essere utile la consultazione dei seguenti manuali:

- *Scheda Iniziate da qui di Solaris 8*
- *Supplemento sulle nuove funzioni di Solaris 8 2/02*
- *Solaris 8 Advanced Installation Guide*
- Nel documento *Solaris 8 System Administration Supplement*

Per informazioni aggiornate sui CERT advisory, vedere il sito Web ufficiale del CERT:
<http://www.cert.org>.

La documentazione di Solaris è disponibile sul CD Solaris 8 2/02 Documentation fornito insieme al prodotto.

Per alcune configurazioni hardware, l'installazione di Solaris richiede procedure particolari. In questi casi, consultare la documentazione supplementare fornita dal produttore del sistema.

Accesso alla documentazione Sun in linea

Il sito Web docs.sun.comSM permette di accedere alla documentazione tecnica di Sun in linea. È possibile consultare l'intero archivio oppure ricercare un titolo o un argomento specifico. L'URL del sito è <http://docs.sun.com>.

Convenzioni tipografiche

La tabella seguente descrive le convenzioni tipografiche usate nel manuale.

TABELLA P-1 Convenzioni tipografiche

Tipo di carattere o simbolo	Significato	Esempio
<i>AaBbCc123</i>	Nomi di comandi, file e directory; messaggi del sistema sullo schermo	Aprire il file <code>.login</code> . Usare <code>ls -a</code> per visualizzare l'elenco dei file. <code>sistema% Nuovi messaggi.</code>
AaBbCc123	Comandi digitati dall'utente, in contrasto con l'output del sistema sullo schermo	<code>sistema% su</code> Password:
<i>AaBbCc123</i>	Parametri o variabili dei comandi, da sostituire con nomi o valori reali	Per eliminare un file, digitare <code>rm nomefile</code> .
<i>AaBbCc123</i>	Titoli di manuali, termini nuovi o parole particolarmente importanti nel contesto.	Vedere il Capitolo 6 del <i>Manuale dell'utente</i> . Queste opzioni sono dette <i>classi</i> . Questo file <i>non</i> deve essere modificato.

Prompt delle shell

Qui sotto sono descritti i prompt predefiniti per utente e superutente nelle shell di tipo C, Bourne e Korn.

TABELLA P-2 Prompt delle shell

Shell	Prompt
C shell	<code>nome_sistema%</code>
C shell, superutente	<code>nome_sistema#</code>
Bourne shell e Korn shell	<code>\$</code>
Bourne shell e Korn shell, superutente	<code>#</code>

Problemi di installazione

In questo capitolo sono descritti i problemi relativi all'installazione dell'ambiente operativo Solaris 8 2/02.

La descrizione dei problemi di installazione con gli identificativi riportati qui di seguito è stata aggiunta dopo la pubblicazione del presente documento sul CD della documentazione di Solaris 8 2/02 e nel chiosco di installazione del CD di installazione di Solaris 8 2/02.

- "Non è possibile accedere ai dati del DVD di Solaris 8 2/02 se si utilizzano gli ambienti operativi Solaris 2.6 e Solaris 7 (4511090)" a pagina 14
- "L'installazione iniziale può risultare impossibile se la slice di swap non inizia al cilindro0 (4508297) " a pagina 16
- "L'installazione predefinita può essere disabilitata se la slice di swap non si trova sul disco di boot predefinito (4527984) " a pagina 17
- "Il programma di installazione del disco "Solaris 8 Software 2 of 2" non si avvia automaticamente quando si usa la procedura JumpStart personalizzata o si esegue `re-preinstall` (4556860)" a pagina 22
- "Una limitazione nei campi di `awk` e `nawk` può rendere impossibile l'installazione di software aggiuntivo (4533901)" a pagina 32
- "Il menu del chiosco dell'installazione Solaris Web Start non è localizzato nelle versioni europee (4510925)" a pagina 33

Nota – Il nome di questo prodotto è Solaris 8 2/02, ma in alcuni percorsi o parti di codice possono comparire le diciture Solaris 2.8 o SunOS™ 5.8. Usare sempre il codice e i percorsi nella forma riportata.

Fattori da considerare prima di installare Solaris 8 dal DVD

Avvio del sistema dal DVD di Solaris 8 2/02

L'ambiente operativo Solaris 8 2/02 è ora disponibile su DVD. Per eseguire un'installazione o un aggiornamento dal DVD, inserire il DVD di Solaris 8 2/02 nel lettore di DVD-ROM e avviare il sistema dal prompt ok con il comando seguente.

```
ok boot cdrom
```

Il boot dal DVD di Solaris non riesce con il DVD-ROM Toshiba SD-M1401 (4467424)

Se il sistema è dotato del lettore di DVD-ROM Toshiba SD-M1401 con revisione del firmware 1007, il boot dal DVD di Solaris 8 2/02 non riesce.

Soluzione: Applicare la patch 111649 per aggiornare il firmware del lettore di DVD-ROM Toshiba SD-M1401. La patch 111649 è inclusa nel CD Solaris 8 Supplement, nella directory seguente.

```
DVD_Firmware/Patches
```

Per istruzioni sull'installazione della patch, vedere il file README contenuto in questa directory. Prima di procedere all'installazione della patch, leggere con attenzione le avvertenze contenute nel file README.

Non è possibile accedere ai dati del DVD di Solaris 8 2/02 se si utilizzano gli ambienti operativi Solaris 2.6 e Solaris 7 (4511090)

Se il sistema utilizza l'ambiente operativo Solaris 2.6 o Solaris 7, il software di gestione dei volumi non attiva correttamente il DVD di Solaris 8 2/02. Il DVD viene attivato ma i dati sono inaccessibili. Ciò significa che non è possibile configurare un server di installazione, eseguire un aggiornamento con la funzione Live Upgrade o accedere ai dati presenti sul disco.

Soluzione: Scegliere una delle soluzioni seguenti.

- Applicare le patch appropriate per il proprio sistema.

TABELLA 1-1 Patch presenti sul DVD per gli ambienti operativi Solaris 2.6 e Solaris 7

Release	ID della patch
Solaris 2.6	107618-03
Solaris 7	107259-03

- Attivare manualmente il DVD di Solaris 8 2/02. Non usare il software di gestione dei volumi (Volume Management) per attivare il DVD. Procedere come segue:

1. Diventare superutente.

2. Arrestare il software di gestione dei volumi.

```
# /etc/init.d/volmgt stop
```

3. Attivare manualmente il DVD.

```
# mkdir /mnt1
```

```
# mount -F hsfs -o ro /dev/dsk/c0t6d0s0 /mnt1
```

4. Verificare che il DVD sia attivato e che i dati siano accessibili.

```
# cd /mnt1
```

```
# ls
```

Se il DVD è attivato correttamente, il sistema restituisce le seguenti informazioni.

```
Copyright Solaris_8
```

Problemi di Solaris Web Start 3.0 da considerare prima di usare il CD di installazione di Solaris 8

L'installazione iniziale può risultare impossibile se la slice di swap non inizia al cilindro0 (4508297)

Se si utilizza il CD di installazione di Solaris 8, il programma Solaris™ Web Start chiede di usare una slice di swap esistente per il software di installazione. Tuttavia, il programma di installazione non indica se la slice di swap esistente inizia in corrispondenza del cilindro 0. Se si sceglie di utilizzare la slice proposta e questa non inizia al cilindro0, l'installazione può risultare impossibile con alcune configurazioni di dischi.

Soluzione: Se si intende eseguire un'installazione iniziale, procedere come segue.

Nota – Questa procedura non consente di preservare nessuno dei file system presenti sul disco.

1. Durante l'installazione, rispondere **No** a tutte le domande che richiedono l'utilizzo di una slice di swap esistente.
2. Se richiesto, selezionare **Nessuna** dall'elenco di scelte che vengono proposte e quindi rispondere **No** quando viene richiesto di rifelezionare una slice per il software di installazione di Solaris.
3. Alla richiesta del programma di installazione, selezionare un disco da ripartizionare.
4. Scegliere una dimensione per la slice di swap.
5. Quando il programma richiede se la slice può iniziare all'inizio del disco, rispondere **Sì**.
6. Completare l'installazione.

Per maggiori informazioni sul ripartizionamento dei dischi o sulla dimensione più appropriata per la slice di swap, vedere la *Solaris 8 Advanced Installation Guide*.

L'installazione predefinita può essere disabilitata se la slice di swap non si trova sul disco di boot predefinito (4527984)

Quando si esegue l'installazione dal CD di installazione di Solaris 8 e si sceglie una slice di swap che non si trova sul disco di boot predefinito, la selezione di installazione predefinita può risultare disabilitata. Questo problema si verifica anche quando la slice di swap parte in corrispondenza del cilindro 0 e il disco di boot predefinito contiene spazio sufficiente per un'installazione predefinita. Viene visualizzato il messaggio seguente.

Nota: Non è possibile eseguire l'installazione predefinita.
Il file `system` deve essere configurato manualmente.

Soluzione: Scegliere una delle soluzioni seguenti.

- Se si sta eseguendo un'installazione iniziale, scegliere di posizionare la slice di swap sul disco di boot predefinito.
- Se la slice di swap non si trova sul disco di boot predefinito, eseguire un'installazione personalizzata.

Non è possibile specificare un'interfaccia di rete alternativa durante l'identificazione del sistema su un gateway di rete (4302896)

I gateway di rete vengono usati per le comunicazioni con altre reti. Un gateway contiene più interfacce di rete, ognuna delle quali si collega a una rete differente.

Se si utilizza il CD di installazione di Solaris 8 per installare l'ambiente operativo Solaris 8 2/02 su un sistema che funge da gateway, Solaris Web Start 3.0 utilizza l'interfaccia primaria per determinare le informazioni sul sistema. Non è possibile impostare l'utilizzo di un'interfaccia di rete alternativa ai fini dell'identificazione del sistema.

Soluzione: Per specificare un'altra interfaccia per l'acquisizione delle informazioni sul sistema, usare uno dei metodi seguenti.

- Creare un file `sysidcfg` che specifichi l'interfaccia di rete da usare durante l'identificazione del sistema. Per informazioni sulla creazione e la modifica del file `sysidcfg`, vedere la sezione "Preconfiguring With the File" in *Solaris 8 Advanced Installation Guide* e la pagina `man sysidcfg(4)`.
- Usare il CD "Solaris 8 Software 1 of 2" per avviare un'installazione interattiva dell'ambiente operativo Solaris 8 2/02. Specificare che il sistema è collegato a una rete e quindi selezionare l'interfaccia di rete alternativa da utilizzare per l'identificazione del sistema.

Fattori da considerare prima di installare Solaris 8

Spazio insufficiente per lingue extra durante l'aggiornamento (4414329)

Quando si esegue un aggiornamento da Solaris 2.6 e Solaris 7 usando un CD o l'immagine di un CD, è possibile che vengano installate versioni locali europee relative a lingue non presenti sul sistema. Se lo spazio disponibile nel file system è insufficiente, l'aggiornamento non viene completato. È perciò possibile che non vengano installate lingue corrispondenti a versioni locali presenti sul sistema.

Soluzione: Scegliere una delle soluzioni seguenti.

- Selezionare manualmente le lingue che si desidera installare durante il processo di aggiornamento. Procedere come segue:
 1. Quando compare la schermata di installazione del CD delle lingue, fare clic sul pulsante Indietro.
 2. Deselezionare le lingue non desiderate e continuare con l'aggiornamento.
- Per eseguire un aggiornamento dall'ambiente operativo Solaris 2.6 o Solaris 7, usare un'immagine di installazione in rete combinata. Non eseguire l'aggiornamento usando un CD o l'immagine di un CD.
- Al termine dell'aggiornamento, procedere come segue.
 1. Eseguire il login nel sistema.
 2. Eseguire `prodreg`.
 3. Disinstallare le lingue non desiderate.
 4. Inserire il CD delle lingue nel lettore di CD-ROM ed eseguire il programma di installazione di primo livello.
 5. Scegliere l'installazione personalizzata.
 6. Selezionare le lingue che si desidera installare.
 7. Completare l'installazione facendo clic sui pulsanti Avanti e Installa ora.

Le versioni precedenti della Solaris Management Console non sono compatibili con la versione 2.0

Se si intende aggiornare il sistema all'ambiente operativo Solaris 8 2/02 o a una versione compatibile ed è installato il software Solaris Management Console™ 1.0, 1.0.1 o 1.0.2, prima di procedere all'aggiornamento occorre disinstallare la Solaris Management Console. Il software Solaris Management Console 2.0 non è infatti compatibile con le versioni precedenti. È possibile che la Solaris Management Console sia presente sul sistema se erano stati installati i prodotti SEAS 2.0, SEAS 3.0 o Solaris 8 Admin Pack.

Soluzione: Scegliere una delle soluzioni seguenti.

- Prima di eseguire l'aggiornamento, eseguire `/usr/bin/prodreg` e disinstallare completamente la Solaris Management Console.
- Se il software Solaris Management Console 1.0, 1.0.1 o 1.0.2 non viene disinstallato prima dell'aggiornamento, sarà necessario rimuovere successivamente tutti i package appartenenti a queste release del prodotto. A tale scopo, usare `pkgrm` anziché `prodreg` e attenersi strettamente all'ordine dei package. Procedere come segue:

1. Diventare superutente.
2. In una finestra di terminale, digitare i comandi seguenti.

```
# pkginfo |grep "Solaris Management Console"  
# pkginfo |grep "Solaris Management Applications"  
# pkginfo |grep "Solaris Diskless Client Management Application"
```

I nomi dei package indicati nell'output che non iniziano con "Solaris Management Console 2.0" identificano i package della versione 1.0.

3. Usare `pkgrm` per rimuovere tutte le istanze dei package di Solaris Management Console 1.0 nell'ordine seguente.

Nota – Non rimuovere i package la cui descrizione contiene la dicitura "Solaris Management Console 2.0". Ad esempio, `SUNWmc.2` può indicare un package di Solaris Management Console 2.0.

Nota – Se l'output di `pkginfo` evidenzia la presenza di più versioni dei package di Solaris Management Console 1.0, usare `pkgrm` per rimuovere entrambe le versioni. Rimuovere prima il package originale e quindi il package contrassegnato con un numero alla fine. Ad esempio, se nell'output di `pkginfo` compaiono i package `SUNWmcman` e `SUNWmcman.2`, rimuovere prima `SUNWmcman` e quindi `SUNWmcman.2`. Non usare `prodreg`.

```
# pkgrm SUNWmcman
# pkgrm SUNWmcapp
# pkgrm SUNWmcsvr
# pkgrm SUNWmcsvu
# pkgrm SUNWmc
# pkgrm SUNWmcc
# pkgrm SUNWmcsws
```

4. In una finestra di terminale, digitare il comando seguente.

```
# rm -rf /var/sadm/pkg/SUNWmcapp
```

A questo punto, il software Solaris Management Console 2.0 dovrebbe funzionare correttamente. Per le operazioni di manutenzione future, o nel caso in cui la console non dovesse funzionare correttamente, rimuovere Solaris Management Console 2.0 e reinstallarlo con la procedura seguente.

1. In una finestra di terminale, digitare i comandi seguenti.

```
# pkginfo |grep "Solaris Management Console"
# pkginfo |grep "Solaris Management Applications"
# pkginfo |grep "Solaris Diskless Client Management Application"
```

I nomi dei package riportati nell'output identificano i restanti package di Solaris Management Console installati sul sistema.

2. Usare `pkgrm` per rimuovere tutte le istanze dei package di Solaris Management Console 2.0 nell'ordine seguente.

Nota – Se vi sono più istanze dei package di Solaris Management Console 2.0, ad esempio `SUNWmc` e `SUNWmc.2`, rimuovere prima `SUNWmc` e quindi `SUNWmc.2`. Non usare `prodreg`.

```
# pkgrm SUNWdclnt
# pkgrm SUNWmga
# pkgrm SUNWmgapp
# pkgrm SUNWmcdev
# pkgrm SUNWmcex
# pkgrm SUNWwbmc
# pkgrm SUNWmc
# pkgrm SUNWmcc
# pkgrm SUNWmccom
```

3. Inserire il CD "Solaris 8 Software (SPARC Platform Edition) 1 of 2" nel lettore di CD-ROM e digitare il comando seguente in una finestra di terminale.

```
# cd /cdrom/sol_8_202_sparc/s0/Solaris_8/Product
# pkgadd -d . SUNWmccom SUNWmcc SUNWmc SUNWwbmc SUNWmcex SUNWmcdev \
  SUNWmgapp SUNWmga SUNWdclnt
```

Le versioni precedenti della Solaris Management Console verranno rimosse e la versione 2.0 funzionerà correttamente.

Nuovo meccanismo per l'installazione delle versioni locali

Nell'ambiente operativo Solaris 8 la procedura di installazione delle versioni locali è stata modificata. In Solaris 2.51, 2.6 e 7, il livello di supporto installato per le versioni locali dipendeva dal cluster software selezionato. Solaris 8 include una nuova interfaccia di installazione che permette di selezionare le regioni geografiche per cui è richiesto il supporto. Questo permette di personalizzare la configurazione del sistema durante l'installazione di Solaris 8 in misura maggiore rispetto a Solaris 2.5.1, 2.6 e 7.

Occorre prestare particolare attenzione alle seguenti regole:

- Le versioni locali da installare devono essere selezionate durante l'installazione iniziale, nella schermata "Selezione della regione geografica". Le uniche versioni locali che vengono installate automaticamente sono C (POSIX) e en_US.UTF-8 (Unicode).
- Quando si esegue un aggiornamento da una release precedente, alcune delle versioni locali vengono selezionate automaticamente, a seconda delle versioni locali disponibili sul sistema da aggiornare. Questo permette di personalizzare la configurazione del sistema durante l'installazione di Solaris 8 in misura maggiore rispetto a Solaris 2.5.1, 2.6 e 7.
- Occorre prestare particolare attenzione alle seguenti regole: Le versioni locali da installare devono essere selezionate durante l'installazione iniziale, nella schermata "Selezione della regione geografica".

Problemi che si verificano durante l'installazione dal CD "Solaris 8 1 of 2"

Il programma di installazione del disco "Solaris 8 Software 2 of 2" non si avvia automaticamente quando si usa la procedura JumpStart personalizzata o si esegue `re-preinstall` (4556860)

Se l'installazione viene effettuata con il programma JumpStart™ personalizzato o con il comando `re-preinstall`, al termine dell'installazione del CD "Solaris 8 Software 1 of 2" non si avvia automaticamente il programma di installazione del CD "Solaris 8 Software 2 of 2". Il sistema verrà riavviato normalmente ma l'installazione non è completa.

Soluzione: Se si utilizza la procedura di installazione JumpStart personalizzata, o il comando `re-preinstall`, procedere come segue.

- Utilizzare un'immagine di rete combinata dei due CD Solaris 8 Software per eseguire l'installazione.
- Al termine dell'installazione con il CD "Solaris 8 Software 1 of 2", procedere come segue.

1. Eseguire il login come superutente.
2. Verificare la presenza del file `/var/sadm/system/data/packages_to_be_added`. Digitare il comando seguente:

```
# ls /var/sadm/system/data/
```

- Se il file `packages_to_be_added` è compreso nell'output del comando `ls`, passare al punto successivo.
 - Se il file `packages_to_be_added` non è incluso nell'output del comando `ls`, l'installazione è completa. Non proseguire con il resto della procedura qui elencata.
3. Inserire il CD "Solaris 8 Software 2 of 2" nell'unità CD-ROM drive e digitare i seguenti comandi per avviare il programma di installazione.

```
# volcheck  
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_8/Tools/Installers  
# ./solaris2
```

- Al termine dell'installazione del disco "Solaris 8 Software 2 of 2", digitare il seguente comando per verificare la presenza del file
`/var/sadm/system/data/packages_to_be_added`.

```
# ls /var/sadm/system/data
```

- Se il file `packages_to_be_added` è compreso nell'output del comando `ls`, passare al punto successivo.
 - Se il file `packages_to_be_added` non è incluso nell'output del comando `ls`, l'installazione è completa. Non proseguire con il resto della procedura qui elencata.
- Inserire il CD "Solaris 8 Languages" nell'unità CD-ROM e digitare i seguenti comandi.

```
# volcheck  
# cd /cdrom/cdrom0  
# ./installer
```

- Scegliere il percorso di installazione personalizzato per il CD "Solaris 8 Languages".
- Selezionare le lingue richieste e completare l'installazione.

Nota – Se il sistema dispone di più di un'unità CD-ROM, il percorso può essere `/cdrom/cdrom#`, dove `cdrom#` è l'unità CD-ROM in cui è stato inserito il CD "Solaris 8 Software 2 of 2" o il CD "Solaris 8 Languages".

La barra di avanzamento dell'installazione non è precisa (1266156)

La barra "Installazione di Solaris in corso" indica talvolta che l'installazione è terminata mentre in realtà il processo è ancora in corso. Il programma di installazione può continuare ad aggiungere package per diversi minuti dopo la segnalazione del termine dell'installazione.

Non basarsi sulla barra di avanzamento per determinare se il processo di installazione è terminato. Quando il programma ha completato le operazioni di installazione, viene visualizzato il seguente messaggio:

```
Installazione completata
```

Messaggi di avvertimento durante la creazione di un file system (4189127)

Quando si crea un file system durante l'installazione, può essere visualizzato uno dei seguenti messaggi di errore.

Attenzione: blocchi inode/gruppo cilindri (87)>= blocchi dati (63)
nell'ultimo gruppo di cilindri. 1008 settori non sono stati allocati.

Oppure

Attenzione: 1 settori nell'ultimo cilindro non sono stati allocati

L'avvertimento viene visualizzato quando la dimensione del nuovo file system non corrisponde in modo esatto allo spazio sul disco utilizzato. Questa discrepanza può produrre spazio inutilizzato sul disco che non verrà incluso nel file system indicato. Questo spazio inutilizzato non sarà disponibile per gli altri file system.

Soluzione: Ignorare il messaggio di avvertimento.

Nell'installazione JumpStart personalizzata, non viene richiesto il CD "Solaris 8 Software 2 of 2" (4304912)

Dopo l'installazione del CD "Solaris 8 Software 1 of 2", la procedura JumpStart personalizzata non richiede l'inserimento del CD "Solaris 8 Software 2 of 2".

Soluzione: Scegliere una delle soluzioni seguenti.

- Se si intende installare solo il gruppo software "Configurazione per l'utente finale", non è necessario installare il CD "Solaris 8 Software 2 of 2", poiché il software di questo gruppo e il relativo il supporto per le versioni locali sono contenuti nel CD "Solaris 8 Software 1 of 2".
- Se si desidera installare i gruppi software "Entire Distribution plus OEM", "Entire Distribution" o "Developer software" e si utilizza il metodo JumpStart personalizzato da un server, usare un server di installazione di rete che contenga i CD "Solaris 8 Software 1 of 2", "Solaris 8 Software 2 of 2" e "Solaris 8 Languages". Vedere la sezione "Creating a Profile Server for Networked Systems" in *Solaris 8 Advanced Installation Guide*.
- Se si desidera installare i gruppi software "Entire Distribution plus OEM", "Entire Distribution" o "Developer software" e si utilizza il metodo JumpStart personalizzato da un dischetto, procedere come segue per installare i CD "Solaris 8 Software 2 of 2" e "Solaris 8 Languages":
 1. Una volta completata l'installazione JumpStart personalizzata dal CD "Solaris 8 Software 1 of 2", riavviare il sistema.
 2. Eseguire il login nel sistema.
 3. Inserire il CD "Solaris 8 Software 2 of 2".
 4. Eseguire lo script `installer` e seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo per installare il software restante.
 5. Inserire il CD "Solaris 8 Languages".

6. Eseguire lo script `installer` e seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo per installare le lingue desiderate.

Problemi di installazione che si verificano durante l'aggiornamento

La funzione Live Upgrade non riesce a determinare il dispositivo di boot (4525464)

Se si avvia il sistema da una partizione radice in mirroring di Solstice DiskSuite™ o di Solaris™ Volume Manager, oppure da una partizione radice incapsulata di Veritas, il comando `lucreate` non riesce a determinare il dispositivo di boot. Viene visualizzato il messaggio seguente.

```
ATTENZIONE: Impossibile determinare il dispositivo root
mediante accesso diretto alle impostazioni del dispositivo di boot.
ERRORE: Impossibile determinare il dispositivo root
per l'ambiente di boot corrente.
ERRORE: Impossibile determinare il dispositivo di boot
fisico per l'ambiente di boot
corrente <...>. Utilizzare l'opzione dalla riga di comando <-C> per specificare il
dispositivo di boot fisico per l'ambiente di boot corrente <...>
```

Se si utilizza `lucreate -C` per specificare il dispositivo di boot fisico, il comando non riesce.

Soluzione: Modificare manualmente il file `/usr/sbin/lucreate` per consentire a Live Upgrade di determinare il dispositivo di boot da una partizione radice in mirroring di Solstice DiskSuite o di Solaris Volume Manager o da una partizione radice incapsulata di Veritas. Procedere come segue:

1. Creare una copia di backup di `/usr/sbin/lucreate`.
2. Aprire `/usr/sbin/lucreate` in un editor di testo.
3. Ricercare la riga seguente in `/usr/sbin/lucreate`.
`elif ["${dpbe_pbeBootDev}" -eq "-"] ; quindi`
4. Cambiare la riga precedente come segue.
`elif ["${dpbe_pbeBootDev}" = '-'] ; then`
5. Ricercare la riga seguente in `/usr/sbin/lucreate`.
`if ["${OPTARG}" -ne "-"] ; then`

6. Cambiare la riga precedente come segue.

```
if [ "${OPTARG}" != '-' ] ; then
```

7. Salvare le modifiche a `/usr/sbin/lucreate`.

Il comando `lucreate` è ora in grado di determinare il dispositivo di boot e l'opzione `-C` funziona correttamente.

Al termine dell'aggiornamento, rimuovere la copia di backup di `/usr/sbin/lucreate`.

L'aggiornamento non riesce se la capacità di `/export` è quasi esaurita (4409601)

Se la capacità della directory `/export` è quasi esaurita e si esegue un aggiornamento all'ambiente operativo Solaris 8 2/02, i requisiti di spazio per `/export` vengono calcolati erroneamente e l'aggiornamento non riesce. In genere, il problema si verifica se è installato un client diskless o se è installato un software di terze parti in `/export`. Viene visualizzato il messaggio seguente:

```
WARNING: Insufficient space for the upgrade.
```

Soluzione: Prima di eseguire l'aggiornamento, scegliere una delle soluzioni seguenti.

- Rinominare temporaneamente la directory `/export` fino al termine dell'aggiornamento.
- Commentare temporaneamente la riga `/export` nel file `/etc/vfstab` fino al termine dell'aggiornamento.
- Se `/export` è un file system separato, disattivarlo prima di eseguire l'aggiornamento.

Dopo l'aggiornamento, non è possibile rimuovere `.save.SUNWcsr` (4400054)

Dopo aver eseguito un aggiornamento da Solaris 2.5.1 8/97 o 11/97 a Solaris 8, in `/a/var/sadm/system/logs/upgrade_log` può comparire l'errore seguente:

```
rm: impossibile cancellare la directory /a/var/sadm/pkg/.save.SUNWcsr:  
File esistente
```

Soluzione: Per prevenire questo errore, prima di procedere all'aggiornamento a Solaris 8 eseguire il comando `fsck` sul file system radice.

Per risolvere l'errore dopo l'aggiornamento, eseguire `fsck` sul file system radice.

Aggiornamento di server e client diskless (4363078)

Se il sistema supporta client diskless installati con il tool AdminSuite 2.3 Diskless Client, è necessario eliminare tutti i client diskless esistenti prima di procedere all'installazione di Solaris 8 2/02. Per istruzioni specifiche, vedere la sezione "How to Set Up Your Diskless Client Environment" del manuale *Solaris 8 System Administration Supplement*.

Se si cerca di installare Solaris 8 2/02 su client diskless esistenti, viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

```
La versione di Solaris (Solaris 7) sulla slice <xxxxxxx>
non può essere aggiornata.
È stato riscontrato un problema non identificato nella
configurazione software installata sul disco.
```

Aggiornamento del data store JavaSpaces per prevenire perdite di dati WBEM

Se si esegue un aggiornamento da Solaris 8 (Solaris WBEM Services 2.0), Solaris 8 6/00 (WBEM Services 2.1), Solaris 8 10/00 (WBEM Services 2.2) o Solaris 8 1/01 (WBEM Services 2.3) a Solaris 8 2/02 (Solaris WBEM Services 2.4), è necessario convertire i dati proprietari in formato MOF (Managed Object Format) nel formato del nuovo repository Reliable Log usato da Solaris WBEM Services 2.4. La mancata conversione può causare una perdita di dati.

Soluzione: Per convertire i dati WBEM, prima di eseguire l'aggiornamento è necessario salvare il software JavaSpaces™. Dopo l'aggiornamento, è necessario eseguire il comando `wbemconfig convert`.

Prima di eseguire l'aggiornamento a Solaris 8 2/02, procedere come segue per salvare il software JavaSpaces.

1. **Diventare superutente.**
2. **Salvare il software JavaSpaces.**

```
cp /usr/sadm/lib/wbem/outrigger.jar /usr/sadm/lib/wbem/outrigger.jar.tmp
```

3. **Controllare e annotare la versione del software JDK™ installata sul sistema. Ad esempio:**

```
# /usr/bin/java -version
java version "1.2.1"
Solaris VM (build Solaris_JDK_1.2.1_04c, native threads, sunwjit)
```

È necessario eseguire la stessa versione del JDK usata per la creazione del datastore JavaSpaces.

Nota – Una volta completato l'aggiornamento a Solaris 82/02, è necessario convertire i dati WBEM. Per informazioni specifiche, vedere la sezione "Upgrading the CIM Object Manager Repository" in *Solaris WBEM Services Administrator's Guide*.

Il CDE della versione Solaris 2.5.1 viene reso inattivo se era stato installato in una posizione diversa da quella predefinita e si esegue un aggiornamento a Solaris 8 (4260819)

Questo problema si verifica sui sistemi che eseguono l'ambiente operativo Solaris 2.5.1 e il CDE installato separatamente di Solaris 2.5.1. I sistemi presentano il problema solo se il CDE installato separatamente è stato collocato in una directory diversa da `/usr/dt`. Su questi sistemi, viene creato un collegamento simbolico in `/usr/dt` che punta all'effettiva directory in cui si trova il CDE.

Quando si esegue l'aggiornamento a Solaris 8, il CDE viene reinstallato in `/usr/dt` e il collegamento viene rimosso. Il CDE originario non viene rimosso, ma viene reso "orfano" in quanto viene eliminato il suo collegamento.

Se durante l'aggiornamento si esegue una riallocazione dei file system, l'aggiornamento può non riuscire in quanto la procedura di riallocazione non tiene conto dello spazio aggiuntivo necessario in `/usr/dt` per la nuova versione del CDE. Un errore di questo tipo è riscontrabile solo al termine dell'aggiornamento. Se questo errore si verifica, il log di aggiornamento include gli appropriati messaggi di errore che indicano la mancanza di spazio.

Soluzione: Rimuovere il CDE originario prima di aggiornare il sistema a Solaris 8. Questa operazione può essere eseguita con lo script `install-cde` presente sul CD del CDE di Solaris 2.5.1. Lo script deve essere eseguito con l'opzione `-uninstall` per rimuovere il CDE.

Se si esegue un aggiornamento da un sistema con Solaris 7 e Web-Based Enterprise Management (WBEM) 1.0 a Solaris 8, WBEM 2.0 non funziona correttamente (4274920)

Se sul sistema Solaris 7 è stato installato WBEM 1.0 dal CD di Solaris Easy Access Server (SEAS) 3.0, prima di eseguire l'aggiornamento a Solaris 8 è necessario rimuovere i package di WBEM 1.0. Diversamente, aggiornando il sistema a Solaris 8, Solaris WBEM Services 2.0 non si avvierà. Il gestore di oggetti Common Information Model (CIM) non riesce ad avviarsi e compare il seguente messaggio di errore. Viene visualizzato il messaggio seguente.

```
File not found: /opt/sadm/lib/wbem/cimom.jar
```

Soluzione: Prima di eseguire l'aggiornamento a Solaris 8, usare il comando `pkgrm` per rimuovere i package di WBEM 1.0.

1. Per determinare se i package di WBEM 1.0 sono installati, usare il comando `pkginfo` come segue:

```
% pkginfo | grep WBEM
```

2. Diventare superutente.

3. Usare il comando `pkgrm` per rimuovere tutti i package di WBEM 1.0:

```
# pkgrm SUNWwbapi
# pkgrm SUNWwbcor
# pkgrm SUNWwbdev
# pkgrm SUNWwbdoc
# pkgrm SUNWwbm
```

SUNWeeudt non viene installato completamente durante l'aggiornamento (4304305)

Il log dell'aggiornamento può indicare che il package `SUNWeeudt` è stato installato solo parzialmente..

```
pkgadd di SUNWeeudt su / in corso.
ERRORE: la verifica degli attributi di
</a/usr/dt/appconfig/types/ru_RU.KOI8-R/datatypes.dt>
non è riuscita Percorso inesistente ...
```

```
Installazione di <SUNWeeudt> parzialmente fallita.
codice restituito da pkgadd = 2
```

Soluzione: Al termine dell'aggiornamento, procedere come segue.

1. Per rimuovere il package `SUNWeeudt`, digitare il comando seguente.

```
# pkgrm SUNWeeudt
```

2. Per aggiungere il package SUNWeeudt, digitare.

```
# pkgadd SUNWeeudt
```

Durante l'aggiornamento da Solaris 2.6 o Solaris 7, vengono installati alcuni package a 64 bit non necessari (4323398)

Quando si esegue un aggiornamento a Solaris 8 2/02 dall'ambiente operativo Solaris 2.6 o Solaris 7 senza selezionare il supporto a 64 bit, vengono ugualmente installati i seguenti package a 64 bit:

- SUNWceoux
- SUNWeeoux
- SUNWneoux
- SUNWseoux
- SUNWweoux

Soluzione: Al termine dell'aggiornamento, rimuovere questi package a 64 bit con il comando pkgrm:

```
# pkgrm SUNWceoux SUNWeeoux SUNWneoux SUNWseoux SUNWweoux
```

Problemi di Solaris a 64 bit

I sistemi Sun UltraSPARC (sun4u) possono richiedere un aggiornamento della flash PROM di boot

Nota – Se il sistema esegue già un firmware predisposto per i 64 bit, l'aggiornamento della flash PROM non è necessario.

Per eseguire l'ambiente operativo Solaris a 64 bit su un sistema UltraSPARC™, può essere necessario aggiornare il firmware della Flash PROM. I programmi di installazione di Solaris 8 hanno una nuova opzione per l'aggiunta del supporto a 64

bit. Questo nuovo supporto viene selezionato automaticamente quando si esegue l'installazione sui sistemi Sun UltraSPARC. I sistemi a 64 bit eseguono il boot in questa modalità come opzione predefinita se la velocità della CPU è uguale o superiore a 200 MHz.

Nota – Se si sceglie di eseguire l'ambiente operativo Solaris a 32 bit su qualsiasi sistema Sun™ o UltraSPARC l'aggiornamento della Flash PROM non è necessario.

La tabella seguente elenca i sistemi UltraSPARC (sun4u) interessati, con le relative versioni minime del firmware. La colonna *Tipo di sistema* indica l'output del comando `uname -i`. È possibile verificare la versione del firmware eseguendo il comando `prtconf -v`.

TABELLA 1-2 Versioni minime del firmware richieste per eseguire l'ambiente operativo Solaris a 64-bit sui sistemi UltraSPARC

Tipo di sistema da <code>uname -i</code>	Versione minima firmware da <code>prtconf -v</code>
SUNW,Ultra-1-Engine	3.10.0
SUNW,Ultra-1	3.11.1
SUNW,Ultra-2	3.11.2
SUNW,Ultra-4	3.7.107
SUNW,Ultra-Enterprise	3.2.16

Nota – Se il sistema in uso non compare nella tabella, non richiede un aggiornamento della flash PROM.

Per istruzioni su come aggiornare la flash PROM usando il CD di Solaris, vedere la collezione *Solaris 8 on Sun Hardware Collection*. Se non si dispone di questo manuale, accedere al sito <http://docs.sun.com>.

Amministrazione del sistema

Una limitazione nei campi di awk e nawk può rendere impossibile l'installazione di software aggiuntivo (4533901)

La limitazione di 200 campi dei comandi awk e nawk può rendere impossibile l'installazione di software aggiuntivo. Questo problema si verifica nelle seguenti circostanze.

- Veritas Volume Manager (VxVm) è stato installato su un sistema che esegue l'ambiente operativo Solaris 8 2/02 e Sun Enterprise™ Alternate Pathing
- Sun StorEdge™ Component Manager è stato installato su un sistema che esegue l'ambiente operativo Solaris 8 2/02

Compare un messaggio simile al seguente:

```
Installing VxVM for Solaris 8
awk: il record `Patch: 108528-13 Obs...` ha troppi campi
record numero 12
```

```
Alternate Pathing (AP) version 2.3.1 has been detected.
```

```
This version of VxVM requires the following patch(es)
to co-exist with AP 2.3.1:
```

```
110722
```

```
Install the above patch(es) before you continue the VxVM
installation. This installation will now be aborted.
```

```
pkgadd: ERRORE: lo script di richiesta non è stato completato correttamente
```

```
Installazione di <VRTSvxvm> non riuscita.
Non sono state apportate modifiche al sistema.
```

Soluzione: Contattare il servizio di assistenza per ottenere la patch di Solaris che aumenta il numero massimo di campi dei programmi awk e nawk.

Problemi di localizzazione che si verificano durante l'installazione

Il menu del chiosco dell'installazione Solaris Web Start non è localizzato nelle versioni europee (4510925)

Se si utilizza il CD di installazione di Solaris 8 2/02 per installare una versione locale europea, il menu del chiosco che appare al termine dell'installazione è in lingua inglese.

Messaggi di errore durante l'aggiornamento delle versioni europee (4230247, 4225787)

Dopo avere eseguito un aggiornamento da Solaris 7 3/99, 5/99, 8/99 o 11/99 a Solaris 8 2/02, il log di aggiornamento può riportare i seguenti errori.

```
pkgadd di SUNWplow su / in corso.  
pkgadd: ERRORE: impossibile creare l'oggetto package  
</a/usr/openwin/share/locale/de.ISO8859-15>.  
  tipo di file <s> atteso <d> effettivo  
  impossibile rimuovere la directory esistente in  
</a/usr/openwin/share/locale/de.ISO8859-15>  
.....  
Installazione di <SUNWplow> parzialmente fallita.  
codice restituito da pkgadd = 2
```

```
pkgadd di SUNWpldte su / in corso.  
ATTENZIONE: /a/usr/dt/appconfig/types/de.ISO8859-15  
non può sovrascrivere una directory popolata.  
.....  
pkgadd: ERRORE: non è stato possibile installare  
</a/usr/dt/appconfig/types/de.ISO8859-15>.  
.....  
Installazione di <SUNWpldte> parzialmente fallita.  
codice restituito da pkgadd = 2
```

Questo avvertimento viene generato perché la patch trasforma le directory elencate nei log di aggiornamento da collegamenti simbolici a vere e proprie directory. La finestra di dialogo dell'installazione interattiva di Solaris non è stata localizzata, ad eccezione del titolo. La parte non localizzata inizia con il testo seguente.

Soluzione: Ignorare questi messaggi di errore.

Problemi di esecuzione di Solaris

In questo capitolo sono descritti i problemi noti relativi all'esecuzione.

Nota – Il nome di questo prodotto è Solaris 8 2/02, ma in alcuni percorsi o parti di codice possono comparire le diciture Solaris 2.8 o SunOS 5.8. Usare sempre il codice e i percorsi nella forma riportata.

Problemi della Gestione consumi

La funzione di ripresa della Gestione consumi genera un crash dopo l'installazione a caldo di un dispositivo USB (4507408)

Se si installa "a caldo" un dispositivo USB e successivamente si sospende il sistema, alla ripresa è possibile che si verifichi un crash.

Soluzione: Dopo avere installato a caldo un dispositivo USB, riavviare il sistema prima di usare la funzione di sospensione.

Dispositivi USB

Le applicazioni audio si interrompono se si scollega un dispositivo audio USB con il sistema acceso (4424286)

Se si scollega un dispositivo audio USB con il sistema acceso, i collegamenti a `/dev/audio` vengono interrotti. Di conseguenza, alcune applicazioni non riescono a riconoscere i dispositivi audio, incluse le schede integrate. Il problema non viene risolto riavviando il sistema né ricollegando il dispositivo audio USB con il sistema acceso.

Soluzione: Dopo aver scollegato un dispositivo audio USB con il sistema acceso, procedere come segue.

1. Diventare superutente.
2. Correggere i collegamenti interrotti usando il comando seguente.

```
# rm /dev/audio*
# /usr/sbin/devfsadm -c audio
```

Per maggiori informazioni, vedere la pagina `man devfsadm(1M)`.

Gli altoparlanti USB non producono suoni

Alcuni altoparlanti USB di terze parti non producono suoni con il driver USB collegato. Il problema non viene risolto aumentando il volume degli altoparlanti né collegando il dispositivo con il sistema acceso.

Soluzione: Spegnere e riaccendere gli altoparlanti USB.

Problemi delle smart card

Il sistema non risponde alle smart card (4415094)

Se il processo `ocfserv` si interrompe e la visualizzazione è bloccata, il sistema rimane bloccato anche se si inserisce o si rimuove una smart card.

Soluzione: Per sbloccare il sistema, procedere come segue.

1. Usare `rlogin` per connettersi al sistema su cui il processo `ocfserv` si è interrotto.
2. Arrestare il processo `dtsession` digitando il comando seguente in una finestra di terminale.

```
% pkill dtsession
```

Il processo `ocfserv` viene riavviato e il login e le altre funzionalità delle smart card vengono ripristinate.

Nella console di gestione delle smart card, l'opzione per la modifica del file di configurazione non funziona (4447632)

L'opzione per la modifica dei file di configurazione disponibile nella console di gestione delle smart card non permette di modificare i file di configurazione situati in `/etc/smartcard/opencard.properties`. Selezionando questa opzione, compare un messaggio che avverte di non continuare e di richiedere assistenza al personale di supporto tecnico.

Soluzione: Non usare l'opzione per la modifica dei file di configurazione nella console di gestione delle smart card. Per informazioni sulla configurazione delle smart card, vedere il manuale *Solaris Smart Cards Administration Guide*

Common Desktop Environment (CDE)

Compilazione di programmi Motif nell'ambiente operativo Solaris 8

La compilazione di un programma Motif nell'ambiente operativo Solaris 8 genera problemi nei seguenti casi. Quando si effettua un collegamento a una libreria condivisa che è stata compilata in Solaris 2.4, 2.5, 2.5.1 o 2.6, la libreria vecchia usa anche la API Motif.

In questo caso, il programma Motif utilizza la versione 2.1 di Motif, mentre la vecchia libreria condivisa usa la versione 1.2. Il risultato è un core dump del sistema. Questo problema non riguarda la compatibilità a livello binario delle applicazioni compilate in Solaris 2.4, 2.5, 2.5.1 o 2.6. Queste applicazioni dovrebbero poter essere eseguite correttamente nell'ambiente operativo Solaris 8.

Soluzione: Se si dispone di una vecchia libreria condivisa che si collega direttamente alla libreria Motif, per compilare un programma in Solaris 8 che si colleghi sia alla libreria Motif che alla vecchia libreria condivisa occorre usare un'istruzione simile alla seguente:

```
cc foo.c -o programma -DMOTIF12_HEADERS -I/usr/openwin/include \  
-I/usr/dt/include -lXm12 -lXt -lX11
```

In questa riga, *programma* è il nome del programma da compilare.

Problemi del Common Desktop Environment

Il File Manager di OpenWindows non attiva i dischetti (4329368)

In alcuni casi, il File Manager di OpenWindows™ non visualizza il contenuto dei dischetti. Il problema si verifica quando il sistema dispone anche di un dispositivo SCSI per supporti removibili. Selezionando Leggi dischetto dal menu File di File Manager, il dischetto viene attivato nella directory `/floppy`, ma il suo contenuto non viene visualizzato.

Soluzione: Scegliere una delle soluzioni seguenti.

- Per visualizzare il contenuto del dischetto, procedere come segue:
 1. Fare clic sulla cartella `/` nel percorso a icone di File Manager.
 2. Fare doppio clic sulla cartella `floppy` nella finestra che visualizza il contenuto di `/`.
 3. Fare doppio clic sulla cartella `floppy0` nella finestra che visualizza il contenuto di `/floppy`.
- Per formattare il dischetto, procedere come segue:
 1. Disattivare il dischetto.

```
% volrmount -e floppy0
```

In questo comando, *floppy0* è la cartella che presenta il contenuto del dischetto nella directory `/floppy`.
 2. Formattare il dischetto.

```
% fdformat floppy0
```

- Per creare un nuovo file system sul dischetto, procedere come segue:

Nota – Se il dischetto è già stato disattivato, passare al punto 2.

1. Disattivare il dischetto.

```
% volrmmount -e floppy0
```

In questo comando, *floppy0* è la cartella che presenta il contenuto del dischetto nella directory */floppy*.

2. Creare il file system appropriato sul dischetto.

- Per creare un nuovo file system UFS sul dischetto, usare il comando *newfs*:

```
% newfs /vol/dev/aliases/floppy0
```

- Per creare un file system PCFS sul dischetto, usare il comando *mkfs*:

```
% mkfs -F pcfs /vol/dev/aliases/floppy0
```

3. Attivare il dischetto.

```
% volrmmount -i floppy0
```

- Per espellere il dischetto, usare il comando *eject*.

```
% eject floppy0
```

Per evitare questo problema, applicare la patch 109463-01.

La Sincronizzazione PDA non elimina l'ultimo elemento dal desktop (4260435)

Se si elimina l'ultimo elemento dal desktop e si esegue la sincronizzazione con il PDA, quell'elemento viene ripristinato dal PDA al desktop. Ad esempio, il problema si può verificare con l'ultimo appuntamento dell'agenda o con l'ultima scheda della Gestione indirizzi.

Soluzione: Eliminare manualmente l'ultimo elemento dal PDA prima di eseguire la sincronizzazione.

La Sincronizzazione PDA non supporta lo scambio dei dati con un dispositivo PDA multibyte internazionalizzato (4263814)

Quando si scambiano dati multibyte tra un PDA e il CDE Solaris, i dati possono risultare danneggiati in entrambi gli ambienti.

Soluzione: Prima di eseguire la Sincronizzazione PDA, eseguire un backup dei dati del PC usando l'utility di backup del PDA. Se dovesse avvenire uno scambio di dati multibyte e le informazioni risultassero danneggiate, ripristinare i dati dalla copia di backup.

Amministrazione del sistema

La visualizzazione remota della Solaris Management Console si blocca (4488117)

Se la Solaris Management Console viene visualizzata in modo remoto nell'ambiente operativo Solaris 8 7/01 o 2/02, l'apertura di una finestra di dialogo nella console produce il blocco sia della console che della finestra di dialogo aperta.

Soluzione: Per connettersi a un sistema che utilizza Solaris 8 7/01 o 2/02, usare la Solaris Management Console sul sistema locale. Procedere come segue:

1. Chiudere la console bloccata.
2. Avviare la Solaris Management Console sul sistema locale.
3. Selezionare "Apri toolbox" dal menu della console.
4. Fare clic sulla scheda dei toolbox del server e selezionare, o inserire, il nome del sistema remoto a cui si desidera connettersi.
5. Fare clic sul pulsante Apri.

A questo punto la console potrà essere usata per gestire il sistema remoto.

Il servizio HTTP di Web-Based Enterprise Management (WBEM) non si avvia automaticamente (4486999)

Il servizio HTTP di WBEM non si avvia automaticamente nell'ambiente operativo Solaris 8. Per usare HTTP per connettersi a WBEM è necessario avviare automaticamente il servizio HTTP di WBEM.

Soluzione: Per avviare manualmente il servizio HTTP di WBEM, procedere come segue.

1. Diventare superutente.

2. Arrestare, se necessario, il server WBEM

```
# /etc/init.d/init.wbem stop
```
3. Impostare il classpath in modo che includa i seguenti file jar.

```
# CLASSPATH=/usr/sadm/lib/wbem/cimapi.jar:/usr/sadm/lib/xml.jar:\
/usr/sadm/lib/wbem/cimom.jar
# export CLASSPATH
```
4. Avviare il servizio HTTP.

```
# java com.sun.wbem.client.HttpService &
```
5. Avviare il servizio Object manager di CIM.

```
# /usr/sadm/lib/wbem/wbemconfig &
```

Se si utilizzano le lettere minuscole, la distribuzione degli eventi WBEM non riesce (4441369)

Se un provider Solaris genera indicazioni e il nome della classe è a lettere minuscole, la distribuzione degli eventi non riesce.

Soluzione: Usare caratteri maiuscoli per definire i nomi delle classi nelle indicazioni.

L'uso di `flarcreate` con le opzioni `-e` ed `-E` genera un messaggio di errore inesatto (4404811)

Se si esegue il comando `flarcreate` con entrambe le opzioni `-e` ed `-E`, si verifica un errore. Viene visualizzato il messaggio seguente:

```
ERROR: Options -D and -f are mutually exclusive
```

Il messaggio dovrebbe essere il seguente.

```
ERROR: Options -E and -e are mutually exclusive
```

Soluzione: Ignorare il messaggio di errore. Evitare di usare insieme le opzioni `-e` ed `-E`.

La Guida contiene alcuni file obsoleti (4339515)

Selezionando Guida -> Informazioni dal Pannello principale, viene restituito un elenco di file obsoleti. Il file corretto è `S8FCSreleasenotes`.

L'aggiunta di dati con WBEM genera un errore CIM_ERR_LOW_ON_MEMORY (4312409)

Quando la memoria disponibile è ridotta, viene generato il seguente messaggio di errore:

```
CIM_ERR_LOW_ON_MEMORY
```

Quando il gestore di oggetti CIM (Common Information Model) dispone di poca memoria, non è possibile aggiungere altre voci. È necessario ripristinare il repository del gestore di oggetti.

Soluzione: Per ripristinare il repository del gestore di oggetti CIM, procedere come segue.

1. Diventare superutente.
2. Arrestare il gestore di oggetti CIM.

```
# /etc/init.d/init.wbem stop
```
3. Rimuovere la directory dei log di JavaSpaces.

```
# /bin/rm -rf /var/sadm/wbem/logr
```
4. Riavviare il gestore di oggetti CIM.

```
# /etc/init.d/init.wbem start
```

Nota – Le definizioni proprietarie contenute nel datastore andranno perse. Sarà perciò necessario ricompilare i file MOF che contengono queste definizioni usando il comando `mofcomp`. Ad esempio:

```
# /usr/sadm/bin/mofcomp -u root -p password_di_root file_mof
```

Problemi di esecuzione di Java

`libjvm.so` non funziona correttamente quando si utilizza `dlopen` (4270715)

La libreria `libjvm.so` non funziona correttamente se viene richiamata nel processo usando `dlopen`. Deve essere collegata all'eseguibile durante la creazione dell'oggetto.

Soluzione: Durante la creazione di un eseguibile, specificare esplicitamente `libjvm.so` (`-ljvm`) e `libjava.so` (`-ljava`) come dipendenze.

Problemi di AnswerBook2

ab2admin genera un errore di comando non riuscito anche se il comando è stato eseguito correttamente (4242577)

Se il comando `ab2admin` non riesce, il messaggio di errore contiene informazioni aggiuntive oltre all'indicazione generica di mancata esecuzione. Ad esempio, può indicare che il percorso non è stato trovato o che l'ID specificato non era valido.

Soluzione: Se compare un messaggio di mancata esecuzione del comando, verificare che l'operazione non sia stata effettivamente eseguita. Ad esempio, se è stato eseguito un comando per eliminare una collezione dal database di AnswerBook2™, digitare il comando seguente per verificare che la collezione sia ancora presente nel database:

```
# ab2admin -o list
```

Quando non compaiono informazioni aggiuntive, il messaggio di mancata esecuzione del comando può essere generalmente ignorato.

Lo script `ab2cd` visualizza un messaggio di errore sbagliato (4256516)

Durante l'avvio di un server AnswerBook2, lo script `ab2cd` può visualizzare il seguente messaggio di errore:

```
sort: can't read /tmp/ab1_sort.XXX: No such file or directory
```

Questo messaggio di errore segnala in realtà che lo script `ab2cd` non ha individuato nessuna collezione AnswerBook (Display PostScript™) sul CD.

Soluzione: Ignorare il messaggio di errore.

Localizzazione

Stampa dalle versioni locali non-ISO8859-1 con l'utility Font Downloader

Per stampare da una versione locale non-ISO8859-1 con l'utility Font Downloader, procedere come segue.

1. Eseguire il login nel CDE.
2. Dalla riga di comando, digitare `fdl` per avviare l'utility Font Downloader.
3. Specificare la stampante selezionando Aggiungi dal menu Stampante.
4. Selezionare "Gruppo di font" dal menu Invia.

I gruppi di font verranno inviati alla stampante specificata in base al set di codici necessario per la stampa.

Problemi di localizzazione

Il simbolo dell'euro non è supportato adeguatamente nelle versioni locali UTF-8 e nella versione locale greca (4363812, 4305075)

Nella versione locale UTF-8, premendo AltGr+E non viene generato il simbolo dell'euro.

Soluzione: Scegliere una delle soluzioni seguenti.

- Per inserire il simbolo dell'euro nelle versioni locali UTF-8, procedere come segue.
 1. Selezionare Lookup nella finestra UTF-8 Input Mode Selection.
 2. Selezionare Currency Symbols.
 3. Selezionare il simbolo dell'euro.
- Eseguire il login in una versione locale ISO8859-15 e usare la sequenza Alt+E per inserire il simbolo dell'euro.

Nota – Nella versione locale greca, digitare **dumpcs** al prompt della console. Quindi copiare e incollare il simbolo dell'euro.

kkcv.sh crea un file core nella versione giapponese (4394340)

kkcv è un server del metodo di input per le applicazioni giapponesi BCP (compatibilità binaria con 4.x). Quando si utilizza LDAP, kkcv crea dei file core visualizzando il seguente messaggio di errore:

```
cssd: The process "kkcv.sh" has been killed by sig#134, core dumped
```

Questo problema si verifica in tutte le versioni locali quando la versione locale 'ja' è stata installata dal CD Languages.

Soluzione: Se la funzione BCP giapponese non è richiesta, configurare il sistema in modo che non avvii i server del metodo di input per le applicazioni BCP:

1. Copiare /usr/lib/css.d/cs00.sh in /etc/css.d.

```
# cp -p /usr/lib/css.d/cs00.sh /etc/css.d
```

2. Aprire con un editor il file /etc/css.conf e commentare la riga relativa a /usr/lib/css.d inserendo il simbolo '#' all'inizio della riga.

```
# /etc/css.conf
```

3. Riavviare il daemon del monitor CS.

```
# sh /etc/init.d/loc.ja.cssd stop
# sh /etc/init.d/loc.ja.cssd start
```

L'avvio di un'applicazione Java da una versione locale UTF-8 genera messaggi di avvertimento (4342801)

L'assenza di alias per il font LucidaSansLat4 genera messaggi di errore durante l'avvio di un'applicazione Java da una versione locale UTF-8.

Soluzione: Accedere all'equivalente ISO-1 della versione locale e avviare da qui l'applicazione Java.

Alcuni caratteri greci non sono disponibili nel CDE (4179411)

Alcune combinazioni di tasti non funzionano correttamente nel CDE. Inoltre, i nomi dei mesi non vengono rappresentati correttamente nella versione greca dell'Agenda.

Nelle versioni locali parziali, i caratteri estesi inseriti nell'Agenda non vengono stampati (4285729)

Se si cerca di stampare un testo contenente caratteri estesi dall'Agenda di una versione locale parziale, tali caratteri estesi non vengono stampati correttamente.

La funzione di "taglia e incolla" non funziona tra le versioni locali araba e inglese UTF-8 (4287746)

Non è possibile tagliare o incollare un testo arabo tra un'applicazione o una finestra eseguita sotto la versione `en_US.UTF-8` in modalità di inserimento arabo a un'applicazione e una finestra eseguita sotto la versione `ar_EY.ISO8859-6` nella stessa modalità di inserimento.

Il menu Extra del CDE non è disponibile per le versioni locali europee (4298547)

Facendo clic con il pulsante destro del mouse in un'applicazione del CDE di una versione locale europea, il menu Extra non presenta alcuna opzione.

CTL non è supportato nella versione locale giapponese e nelle versioni locali asiatiche UTF-8 (4300239)

Il supporto di CTL (Complex Text Language) per l'inserimento del testo in ebraico, arabo e thailandese è stato implementato nella versione locale `en_US.UTF-8` e nelle versioni locali europee UTF-8, ma non è supportato nelle versioni locali `ja_JP.UTF-8`, `ko.UTF-8`, nota anche come `ko_KR.UTF-8`, `zh.UTF-8`, nota anche come `zh_CH.UTF-8`, e `zh_TW.UTF-8`.

Soluzione: Se occorre inserire un testo in thailandese, arabo o ebraico usando il CTL, usare la versione locale `en_US.UTF-8`. Per inserire un testo in queste lingue in una versione locale asiatica o giapponese UTF-8, procedere come segue:

1. Creare un collegamento simbolico ai moduli CTL comuni. Nel caso di `ja_JP.UTF-8`, usare i comandi seguenti:

```
# cd /usr/lib/locale/ja_JP.UTF-8
# mkdir LO_LTYPE ; cd LO_LTYPE
# ln -s ../../common/LO_LTYPE/umle.layout.so.1 \
ja_JP.UTF-8.layout.so.1
# mkdir sparcv9 ; cd sparcv9
# ln -s ../../common/LO_LTYPE/sparcv9/umle.layout.so.1 \
ja_JP.UTF-8.layout.so.1
```

2. Modificare il file `/usr/openwin/lib/locale/ja_JP.UTF-8/XLC_LOCALE` commentando la riga `load_option delay_nocheck` dalle voci relative al thailandese, all'arabo o all'ebraico. Ad esempio, in lingua thailandese, usare:

```
# fs14 class (Thai)
  fs14 {
    charset      TIS620.2533-0:GR
    font {
      # load_option delay_nocheck <--- commentare
      primary    TIS620.2533-0:GR
    }
  }
```

Nella versione locale greca di Solstice AdminTool, non è possibile aggiungere, rimuovere o modificare gli utenti (4302983)

Nella versione locale greca di Solstice AdminTool, le videate per l'aggiunta, la modifica e la rimozione degli utenti appaiono vuote.

Soluzione: Operando come superutente, copiare il file seguente.

```
# cp /usr/openwin/lib/locale/C/app-defaults/Admin \
/usr/openwin/lib/locale/el_GR.ISO8859-7/app-defaults/Admin
```

A questo punto sarà possibile aggiungere, rimuovere e modificare le informazioni sugli utenti nella versione locale greca.

Nella versione italiana dell'utility Font Downloader, i pulsanti Aggiungi e Annulla non sono visualizzati correttamente (4303549)

Quando si utilizza l'utility Font Downloader nella versione locale italiana, i pulsanti Aggiungi e Annulla della finestra di dialogo "Aggiungi stampante" non vengono visualizzati correttamente; Su entrambi i pulsanti compare solo la lettera A.

- Il pulsante di sinistra dovrebbe riportare l'etichetta Aggiungi.
- Il pulsante di destra dovrebbe riportare l'etichetta Annulla.

Caratteri arabi mancanti e incompatibilità tra la tastiera araba Sun e la tastiera araba Microsoft (4303879)

La tabella seguente descrive le differenze tra la tastiera araba Solaris di Sun e la tastiera araba di Microsoft.

TABELLA 2-1 Differenze tra le tastiere arabe Sun e Microsoft

Tasto	Tastiera Sun	Tastiera Microsoft
T	T	Lam_alef arabo con Hamza sottostante
U	U	Virgoletta singola destra
I	I	Segno di moltiplicazione arabo
O	O	Segno di divisione arabo
A	;	Kasra arabo
S	S	Kasratan arabo
Z	Z	Tilde
X	X	Sukun arabo
C	Kasratan arabo	Parentesi rotonda aperta
V	Kasra arabo	Parentesi rotonda chiusa
M	Sukun	Virgoletta singola bassa
<	<	Virgola araba

Nelle versioni locali europee UTF-8, la funzione di ordinamento non funziona correttamente (4307314)

Nelle versioni locali UTF-8, le operazioni di ordinamento producono risultati inattesi.

Soluzione: Prima di eseguire un'operazione di ordinamento in una versione locale FIGGS UTF-8, impostare la variabile `LC_COLLATE` sull'equivalente ISO-1.

```
# echo $LC_COLLATE
> es_ES.UTF-8
# setenv LC_COLLATE es_ES.IS08859-1
```

Avviare quindi l'operazione di ordinamento.

Alcune applicazioni non sono interamente localizzate (4304495, 4306619)

Le applicazioni seguenti non sono completamente localizzate. Alcune parti non sono tradotte interamente.

- Smart Card (4304495)
- Messaggi dell'applicazione SEAM (4306619)

Ultimi aggiornamenti

Questo capitolo contiene informazioni sulle nuove funzioni rese note troppo tardi per essere incluse nella documentazione di Solaris 8. Per informazioni sulle nuove funzioni dell'ambiente operativo Solaris 8 2/02, vedere la Collezione AnswerBook sull'aggiornamento Solaris 8 2/02 in <http://docs.sun.com>.

Documentazione sull'aggiornamento

Alcune funzioni di questa release di aggiornamento sono documentate solo nelle pagine man. Per maggiori informazioni, vedere la documentazione dell'ambiente operativo Solaris 9 pubblicata su <http://docs.sun.com>.

Per informazioni riguardanti le release anteriori al rilascio di Solaris 9, seguire i link ai documenti di interesse dal sito Web della versione Early Access, all'indirizzo <http://www.sun.com/solaris/programs/solaris9ea>.

Durante la fase beta, l'accesso alla documentazione di Solaris 9 è soggetto a una licenza d'uso limitata.

Supporto dei client diskless

L'ambiente operativo Solaris 8 2/02 supporta i client diskless. In questa release, tale supporto è limitato ai client diskless con architettura SPARC collegati a server SPARC o Intel (IA).

Supporto del kernel PIM

L'ambiente operativo Solaris 8 include il supporto del kernel per il protocollo PIM descritto nella RFC 2362. Non include invece i daemon di routing. Per l'utilizzo di Solaris 8 per lo smistamento del traffico di rete multicast, sono disponibili implementazioni delle modalità Sparse e Dense del protocollo PIM in <http://netweb.usc.edu/pim>.

Configurazione dei percorsi di ricerca runtime

In questa release è possibile modificare i percorsi di ricerca del linker runtime, usando l'opzione `-z nodefaultlib` del comando `ld` e i file di configurazione runtime creati dalla nuova utility `crle(1)`.

Prodotti software non più supportati

In questo capitolo sono descritti i prodotti e le funzionalità software non più supportati.

Release corrente

Questa sezione descrive le funzioni software che non sono o non saranno più supportate nell'ambiente operativo Solaris 8 2/02.

Browser HotJava

Il browser HotJava™ non è più supportato.

Solaris Java Development Kit: interfaccia JNI 1.0

La versione 1.0 della Java Native Interface (JNI 1.0) non è più supportata dal Solaris Java Development Kit versione 1.2 (JDK™ 1.2).

Il supporto della versione 1.0 della Java Native Interface (JNI 1.0) è stato rimosso dal Solaris Java Development Kit (JDK). L'interfaccia JNI 1.0 è nota anche come Native Method Interface (NMI).

Solstice AdminSuite 2.3/AutoClient 2.1

Solstice AdminSuite™ 2.3 non è più supportato. Se si cerca di eseguire Solstice AdminSuite 2.3 per configurare un sistema Solstice AutoClient o un client diskless, l'operazione non riesce. Non è prevista nessuna patch per l'esecuzione di tale operazione. Solaris 8 2/02 include nuovi comandi per la gestione dei client diskless. Per maggiori informazioni, vedere `srosservice(1M)` e `smdiskless(1M)`.

Tecnologia dei font F3

I font F3 e il rasterizzatore TypeScaler, la tecnologia per i font scalabili proprietaria di Sun, non sono più supportati. Sun continua a supportare i formati standard Type1 e TrueType.

XGL

XGL non è più supportato.

Tipo `ptrdiff_t` derivato

Il tipo di dati `ptrdiff_t` usato in `sys/types.h` non è supportato nell'ambiente di compilazione a 64 bit. Esso è attualmente disponibile solo nell'ambiente di compilazione a 32 bit.

Modifica delle API per i dati degli account utente

L'accesso ai dati degli account utente da parte delle applicazioni è consentito da due gruppi di API. Il gruppo di API preferenziale per l'accesso e la modifica delle informazioni degli account è descritto nella pagina `man getutxent(3C)`. Queste interfacce sono più ricche di funzioni e più portabili delle precedenti routine `getutent(3C)`.

Le vecchie applicazioni possono accedere direttamente ai file degli account sottostanti. I file `/var/adm/utmp` e `/var/adm/wtmp` e i collegamenti simbolici corrispondenti `/etc/utmp` e `/etc/wtmp` non sono più supportati. Il formato dei dati contenuti in questi file rappresenta una limitazione allo sviluppo futuro dell'ambiente operativo Solaris. Le applicazioni che utilizzano questi file dovrebbero perciò essere aggiornate in modo da utilizzare le API documentate e supportate.

Le applicazioni che già utilizzano la famiglia di routine `getutent(3C)` non verranno interessate da questa modifica nelle piccole configurazioni. Tuttavia, nelle future release, queste interfacce potrebbero generare errori se usate in configurazioni molto estese. Per questa ragione, è consigliabile usare le routine `getutxent(3C)` sia per il codice vecchio che per quello nuovo al posto delle API `getutent(3C)`.

Programma di identificazione del sistema `sysidnis(1M)`

`sysidnis(1M)` non è più supportato. `sysidnis(1M)` è il programma di identificazione del sistema che gestisce la configurazione dei servizi di denominazione durante le procedure di installazione e aggiornamento e dopo le operazioni di deconfigurazione eseguite con `sys-unconfig(1M)`.

`sysidnis(1M)` è stato sostituito da `sysidns(1M)`.

Sistemi Sun4c

I seguenti sistemi e server basati sull'architettura Sun4c non sono più supportati.

- SPARCstation™ SLC
- SPARCstation ELC
- SPARCstation IPC
- SPARCstation IPX
- SPARCstation 1
- SPARCstation 1+
- SPARCstation 2

Nota – Tutti i componenti hardware (ad esempio i dispositivi SCSI) e le configurazioni supportate che dipendono dall'architettura Sun4c non sono più supportati.

SPARCstation Voyager

I sistemi SPARCstation Voyager™ non sono più supportati.

SPARC Xterminal 1

I sistemi SPARC Xterminal 1™ non sono più supportati.

Release future

In questa sezione sono descritte le funzioni software che non saranno più supportate nelle prossime release dell'ambiente operativo Solaris.

Perl versione 5.005_03

In una prossima versione dell'ambiente operativo Solaris, la versione predefinita di Perl potrà venire sostituita da una versione non compatibile a livello binario con quella attuale (5.005_03). I moduli installati dai clienti dovranno essere ricompilati e reinstallati. Gli script che richiedono l'uso della versione 5.005_03 dell'interprete dovranno indicarlo esplicitamente usando il percorso (/usr/perl5/5.005_03/bin/perl) al posto di quello predefinito (/bin/perl o /usr/perl5/bin/perl).

Directory Early Access (EA)

Il nome della directory EA potrà essere modificato in una prossima versione minore dei CD dell'ambiente operativo Solaris.

Controller Emulex MD21 per dischi ESDI

Il controller MD21 per i dischi ESDI non sarà più supportato in una delle prossime versioni.

Variabile `enable_mixed_bcp`

La variabile `enable_mixed_bcp` non sarà più supportata in una delle prossime versioni. Nell'ambiente operativo Solaris 8 la variabile `enable_mixed_bcp` di `/etc/system` può essere impostata su 0 per disabilitare il collegamento dinamico degli eseguibili di SunOS 4.0 e compatibili collegati in modo parzialmente statico. Come impostazione predefinita, il sistema usa il collegamento dinamico per questi eseguibili. In una futura versione, verrà sempre usato il collegamento dinamico per questo tipo di eseguibili e la variabile `enable_mixed_bcp` potrà essere rimossa dal sistema. Questa modifica non influirà in nessun modo sulla compatibilità binaria degli eseguibili in SunOS 4.0 e compatibili.

SUNWebnfs

Il package `SUNWebnfs` non sarà più incluso nelle prossime release dell'ambiente operativo Solaris.

La libreria e la relativa documentazione possono essere scaricate da <http://www.sun.com/webnfs>.

Utility `aspppd(1M)`

L'utility `aspppd(1M)` non sarà più supportata nelle future release. Utilizzare l'utility `pppd(1M)` di Solaris PPP 4.0 inclusa nell'ambiente operativo Solaris 8.

JDK 1.2.2 e JRE 1.2.2

La versione 1.2.2 del JDK e la versione 1.2.2 del JRE non saranno più supportate nelle future release. Funzionalità pressoché equivalenti sono supportate da Java 2 Standard Edition, versione 1.3 e compatibili. Le versioni attuali e precedenti del JDK e del JRE possono essere scaricate dal sito Web <http://java.sun.com>.

JDK 1.1.8 e JRE 1.1.8

La versione 1.1.8 del JDK e la versione 1.1.8 del JRE non saranno più supportate nelle future release. Funzionalità pressoché equivalenti sono supportate da Java 2 Standard Edition, versione 1.3 e compatibili. Le versioni attuali e precedenti del JDK e del JRE possono essere scaricate dal sito Web <http://java.sun.com>.

Fusi orari GMT

I fusi orari `/usr/share/lib/zoneinfo/GMT[+-]*` non saranno più supportati nelle prossime release. I relativi file potranno essere rimossi da `/usr/share/lib/zoneinfo`. I fusi orari di `zoneinfo` potranno essere sostituiti con i file equivalenti `Etc/GMT[+-]*`. Per maggiori informazioni, vedere `zoneinfo(4)` e `environ(5)`.

File system `s5fs`

Il file system `s5fs` non sarà più supportato nelle future release. Il file system `s5fs` supporta l'installazione delle applicazioni Interactive UNIX. Tale supporto non è più richiesto nell'ambiente operativo Solaris.

Funzioni dell'utility `sendmail`

È possibile che alcune funzioni dell'utility `sendmail` non siano più supportate nelle future release di Solaris. Le funzioni in oggetto subiranno modifiche studiate specificatamente per l'ambiente Sun. Queste funzioni includono speciali istruzioni sintattiche e semantiche per i file di configurazione V1/Sun, una modalità remota e le tre funzioni `sun-reverse-alias`.

Per maggiori informazioni su queste funzioni e sui metodi per la migrazione, vedere la pagina <http://www.sendmail.org/vendor/sun/solaris9.html>.

Server AnswerBook2

È possibile che il server AnswerBook2 non sia più supportato nelle future release. La documentazione di Solaris sarà comunque disponibile sul CD della documentazione in un formato online. Tutta la documentazione di Solaris è consultabile anche presso il sito <http://docs.sun.com>.

AdminTool

Il software AdminTool (`admintool`), inclusa l'utility `swmtool`, non sarà più supportato nelle prossime release. Questo tool viene usato per la gestione degli utenti, delle stampanti, dei package software, delle porte seriali, dei gruppi e degli host.

La funzione di gestione della stampa è attualmente disponibile nell'ambiente operativo Solaris 8 (vedere `/usr/sadm/admin/bin/printmgr`).

Solstice Enterprise Agents

Il software Solstice Enterprise Agents non sarà più supportato nelle future release.

XIL

XIL non sarà più supportato nelle future release. Le applicazioni che utilizzano XIL causano la visualizzazione del seguente messaggio di avvertimento.

```
WARNING: XIL OBSOLESCENCE
This application uses the Solaris XIL interface
which has been declared obsolete and may not be
present in versions of Solaris beyond Solaris 8.
Please notify your application supplier.
The message can be suppressed by setting the environment variable
"_XIL_SUPPRESS_OBSOLETE_MSG".
```

Libreria client LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

La libreria client LDAP, `libldap.so.3`, non sarà più inclusa nelle prossime release. La nuova versione della libreria, `libldap.so.4`, è conforme alla revisione `draft-ietf-ldapext-ldap-c-api-04.txt` della bozza `ldap-c-api` pubblicata dalla Internet Engineering Task Force (IETF).

SUNWrdm

Il package `SUNWrdm`, che in passato conteneva le note sul prodotto e veniva installato in `/usr/share/release_info`, non sarà più incluso nelle future release del CD di Solaris.

Per informazioni sul prodotto, vedere le note contenute nel CD della documentazione di Solaris, le note sull'installazione in forma stampata o le note disponibili su <http://docs.sun.com>.

Utility `crash(1M)`

L'utility `crash(1M)` non sarà più supportata nelle future release. Il comando `crash` esamina i file prodotti dai crash dump del sistema, una funzionalità che è ora affidata alla nuova utility `mdb(1)`. L'interfaccia del comando `crash` è stata strutturata tenendo conto di dettagli dell'implementazione, ad esempio gli slot, che non hanno alcuna relazione con l'implementazione dell'ambiente operativo Solaris.

La sezione "Transition From `crash`" in *Solaris Modular Debugger Guide* contiene informazioni dettagliate sulla transizione da `crash` a `mdb`.

Client Kerberos versione 4

Il client Kerberos versione 4 verrà rimosso nelle future release. Questo client include il supporto di Kerberos versione 4 nei comandi `kinit(1)`, `kdestroy(1)`, `klist(1)`, `ksrvtgt(1)`, `mount_nfs(1M)`, `share(1M)` e `kerbd(1M)`. Tale supporto riguarda anche la libreria `kerberos(3KRB)` e la API ONC RPC `kerberos_rpc(3KRB)`.

Sintassi dei watchpoint e dei modificatori delle mappe `adb(1)`

L'utility `adb(1)` verrà implementata come collegamento alla nuova utility `mdb(1)` in una versione futura dell'ambiente operativo Solaris 8.

La pagina man mdb(1) descrive le funzioni del nuovo debugger, inclusa la modalità di compatibilità adb(1). Anche in modalità di compatibilità esistono tuttavia alcune differenze tra adb(1) e mdb(1): In particolare:

- Il formato di output di alcuni sottocomandi è differente in mdb(1). I file delle macro vengono formattati usando le stesse regole, ma gli script che dipendono dall'output di altri comandi possono richiedere alcune modifiche.
- La sintassi che specifica la lunghezza del watchpoint in mdb(1) è differente da quella descritta in adb(1). Nei comandi di watchpoint di adb(1), :w, :a e :p, è possibile inserire un valore intero (in byte) tra i due punti e il carattere di comando. In mdb(1), il valore deve essere specificato dopo l'indirizzo iniziale come numero ripetuto.

Il comando adb(1) 123 : 456w è specificato in mdb(1) come 123 , 456 : w.

- Gli indicatori di formato /m, /*m, ?m e ?*m non vengono riconosciuti o supportati da mdb(1).

Toolkit OpenWindows per sviluppatori

I toolkit XView™ e OLIT di OpenWindows non saranno più supportati nelle future release. È perciò consigliabile valutare la migrazione al toolkit Motif. Per disabilitare il messaggio di avvertimento, usare `#define OWTOOLKIT_WARNING_DISABLED` o `-D`.

Ambiente OpenWindows per gli utenti

L'ambiente OpenWindows non sarà più supportato nelle future release. È perciò consigliabile valutare la migrazione al CDE (Common Desktop Environment).

Librerie e comandi di Federated Naming Service (FNS)/XFN

Il Federated Naming Service basato sullo standard X/Open XFN non verrà più supportato nelle future release.

Opzioni di crash dump per il comando ipcs(1) di Solaris

La possibilità di applicare il comando ipcs(1) ai crash dump del sistema usando le opzioni `-C` e `-N` dalla riga di comando non sarà più supportata nelle future release. Una funzionalità equivalente viene ora fornita dal debugger mdb(1) : `: ipcs`.

Opzione `sendmail -AutoRebuildAliases`

L'opzione `-AutoRebuildAliases` per la pagina man `sendmail(1M)` è sconsigliata, e non sarà più supportata nelle future release.

Sistemi `sun4d`

I seguenti server basati sull'architettura `sun4d` non saranno più supportati in future versioni.

- SPARCserver™ 1000
- SPARCcenter™ 2000

I componenti hardware che dipendono dall'architettura `sun4d` potranno non essere più supportati in future versioni.

Problemi relativi alla documentazione

In questo capitolo sono descritti i problemi noti relativi alla documentazione.

Dalla pubblicazione di questo documento sul CD Solaris 8 2/02 Documentation e sul chiosco del CD di installazione di Solaris 8 2/02, sono state aggiunte le descrizioni dei seguenti problemi.

- “Sezione “Backing Up a UFS Snapshot” in *Solaris 8 System Administration Supplement*” a pagina 63

Nota – Il nome di questo prodotto è Solaris 8 2/02, ma in alcuni percorsi o parti di codice possono comparire le diciture Solaris 2.8 o SunOS 5.8. Usare sempre il codice e i percorsi nella forma riportata.

Errori nella documentazione

Sezione “Backing Up a UFS Snapshot” in *Solaris 8 System Administration Supplement*

Nell'esempio riportato nella sezione “Backing Up a UFS Snapshot”, il seguente comando mount non è corretto.

```
# mount -F UFS -o ro /dev/fssnap/1 /backups/home.bkup
```

Il comando mount corretto è il seguente.

```
# mount -F ufs -o ro /dev/fssnap/1 /backups/home.bkup
```

Sezione “OCF Client Properties Overview” in *Solaris Smart Cards Administration Guide*

Il passaggio seguente della sezione “Valid and Default Card Types for Client Applications” (qui riportato in italiano) è inesatto e dovrebbe essere ignorato:

Ad esempio, si supponga di specificare iButton, Cyberflex e CardA come proprietà validcards per l’Applicazione B e di specificare Cyberflex come proprietà defaultcard. Se l’Applicazione B accetta solo la scheda predefinita e l’utente cerca di accedervi con la scheda A (CardA), viene visualizzato il messaggio:

Waiting for Default Card

Il processo di login nell’Applicazione B rimane bloccato finché non viene inserita una scheda Cyberflex nel lettore.

Sezione “Setting Up a Smart Card (Tasks)” in *Solaris Smart Cards Administration Guide*

La sezione “Example--Creating User Information on a Smart Card (Command Line)” cita una proprietà di nome username. Questo nome è errato. La proprietà a cui si fa riferimento è user.

Sezione “OCF Client Properties Overview” in *Solaris Smart Cards Administration Guide* e “Additional Client Configuration Tasks” in *Solaris Smart Cards Administration Guide*

Nelle sezioni “OCF Client Properties Overview” e “Additional Client Configuration Tasks” manca la nota seguente:

Nota – Il timeout per la riautenticazione non deve essere impostato sul valore zero.

Sezione “Setting Up a Smart Card (Overview)” in *Solaris Smart Cards Administration Guide*

Nel capitolo “Setting Up a Smart Card (Overview)” manca la nota seguente:

Nota – Le schede Payflex non supportano profili multipli. Non usare le schede Payflex quando occorre eseguire il login nel desktop e in una o più applicazioni sicure.

Elenco delle nuove funzioni (4389948)

Il documento che elenca le nuove funzioni non è incluso nel chiosco di installazione.

Soluzione: Per l'elenco delle nuove funzioni, vedere la sezione "Nuove funzioni" nel *Supplemento per l'utente di Solaris 8*, nel *Solaris 8 System Administration Supplement*, nel *Solaris 8 Software Developer Supplement* e nel *Supplemento sull'installazione di Solaris 8*.

Manuale utente del CDE in AnswerBook2 (4356456)

Alcuni grafici del *Manuale utente del CDE* in formato AnswerBook2 risultano illeggibili nelle versioni spagnola, italiana e tedesca.

Soluzione: I grafici appaiono in forma leggibile nel *Manuale utente del CDE* pubblicato sul sito <http://docs.sun.com>.

Collezione della Guida di AnswerBook2

Il software AnswerBook2 è stato aggiornato alla versione 1.4.3, ma la documentazione fa ancora riferimento alla versione 1.4.2. Fatta eccezione per il numero di versione, la documentazione è corretta.

Sezione "IPv6 Header Format" in *System Administration Guide, Volume 3*

La descrizione del campo 4-bit Priority riflette il contenuto della RFC 1883, che è stato reso obsoleto dalla RFC 2460 (Solaris 8 implementa la RFC 2460). Di conseguenza, il campo Priority è stato sostituito da un campo 8-bit Traffic Class. Il valore di IPv6 Header Format dovrebbe identificare il campo Traffic Class invece del campo Priority. Anche la voce Priority sulla stessa pagina dovrebbe essere sostituita dalla seguente descrizione di Traffic Class:

Traffic Class - 8 bit traffic class field.

Questo valore riduce a 20 il numero dei bit allocati per il campo "Flow Label".

Sezione “Priority Values” in *System Administration Guide, Volume 3*

La descrizione del campo 4-bit Priority riflette il contenuto della RFC 1883, che è stato reso obsoleto dalla RFC 2460 (Solaris 8 implementa la RFC 2460). Di conseguenza, il campo Priority è stato sostituito dal campo 8-bit Traffic Class. La sezione Priority dovrebbe essere sostituita dalla seguente sezione Traffic Classes.

Traffic Classes

I nodi di origine e i router di inoltro possono usare il campo 8-bit Traffic Class nell'intestazione IPv6 per identificare e distinguere le differenti classi o priorità dei pacchetti IPv6.

Al campo Traffic Class si applicano i seguenti requisiti generali.

- L'interfaccia di servizio per IPv6 all'interno di un nodo deve consentire a un protocollo di livello superiore di specificare il valore dei bit Traffic Class nei pacchetti originati da quel protocollo. Il valore predefinito deve essere zero per tutti gli 8 bit.
- I nodi che supportano un uso specifico di alcuni o tutti i bit Traffic Class possono cambiare il valore di tali bit nei pacchetti da essi originati, inoltrati o ricevuti, in base a quanto richiesto per quell'uso specifico. I nodi dovrebbero ignorare e lasciare invariati i bit del campo Traffic Class per i quali non supportino un uso specifico.

Sezione “Implementing IPsec” in *System Administration Guide, Volume 3*

Il punto 10c di questa procedura omette erroneamente il parametro *up* nella riga aggiunta al file `/etc/hostname.ip.tun0`. Il parametro *up* deve essere aggiunto alla fine della riga riportata in questo punto.

Sezione “NFS Parameters for the nfs Module” in *System Administration Guide, Volume 3 (4299091)*

In questa sezione sono richieste diverse correzioni:

- Per il simbolo `nfs_32_time_ok`, procedere come segue.
 - Cambiare il nome del simbolo in `nfs_allow_preepoch_time`.
 - Cambiare la descrizione in “This symbol controls whether the NFS client or server allows file timestamps that precede 1970.” (questo simbolo controlla se il client o il server NFS accettino le informazioni di data e ora anteriori al 1970).

- Nessuna modifica alla descrizione predefinita.
- Eliminare la voce relativa al simbolo `nfs_acl_cache`.
- Aggiungere una voce per il simbolo `nfs_disable_rddir_cache`.
 - Descrizione: Alcuni server non aggiornano correttamente gli attributi della directory quando si effettua una modifica. Per consentire l'interoperabilità con questi server, impostare la seguente variabile per disabilitare la cache `readdir`.
 - Default: Set to `off(0)`.
- Per i simboli `nfs_lookup_neg_cache` e `nfs3_lookup_neg_cache`, procedere come segue:
 - Cambiare il valore predefinito in 1. Ignorare il commento riguardante il caching dei nomi delle directory.
- Per il simbolo `nrnode`, procedere come segue.
 - Cambiare la descrizione predefinita in *set to ncsize* (impostare su `ncsize`). Impostando la variabile su 1 si disabilita di fatto la cache, non perché vi sia un controllo esplicito per determinare se tale valore sia realmente 1, ma perché si sta creando una cache molto piccola.
- Per il simbolo `nfs_write_error_interval`, procedere come segue.
 - Cambiare la descrizione in “This symbol controls how often NFS ENOSPC and EDQUOT write error messages are logged. The symbols units are in seconds.” (Questo simbolo controlla la frequenza di memorizzazione dei messaggi di errore in scrittura NFS ENOSPC e ENDQUOT. Le unità sono espresse in secondi).
 - Nessuna modifica alla descrizione predefinita.

Sezione “NFS Parameters for the nfs Module” in *System Administration Guide, Volume 3 (4299091)*

Eliminare la voce relativa al simbolo `nfsreadmap`.

Sezione “NFS Parameters for rpcsec Parameters” in *System Administration Guide, Volume 3 (4299091)*

Per il simbolo `authdes_cachesz`, procedere come segue.

- Cambiare la descrizione predefinita in “Defaults to 1024” (imposta il valore predefinito 1024).
- Eliminare la voce relativa al simbolo `authkerb_cachesz`.
- Eliminare la voce relativa al simbolo `authkerb_win`.

Elenco delle patch

Le patch elencate in questa appendice sono state applicate all'ambiente operativo Solaris 8 2/02 in uno dei modi seguenti:

- SolStart
Queste patch si trovano nella directory `/var/sadm/patch` del sistema installato.
- Tecnologia Freshbits
Queste patch sono state applicate al momento della creazione dell'ambiente operativo Solaris 8 2/02. Non si trovano perciò nella directory `/var/sadm/patch`.

Il comando `showrev -p` visualizza tutte le patch applicate al sistema, indipendentemente dal metodo di installazione utilizzato. L'ambiente operativo Solaris 8 2/02 include un insieme di patch noto e testato; tali patch non possono essere rimosse da Solaris 8 2/02.

Nota – L'ambiente operativo Solaris 8 2/02 contiene inoltre alcune patch speciali che eseguono operazioni specifiche per le immagini di installazione delle release di aggiornamento di Solaris. Queste patch sono diverse per ogni release di aggiornamento e non possono essere applicate ad altri sistemi o ad altre versioni di Solaris.

Si raccomanda perciò di non installare queste patch su altri sistemi o installazioni di Solaris.

Elenco delle patch

- 108528-13 – SunOS 5.8: kernel update patch

1231256	1256102	4015840	4044653	4049222	4093980	4103817	4111373	4159348	4166371	4178572
4184090	4209200	4218277	4224111	4224166	4226443	4226932	4233718	4233832	4234426	4235823
4236043	4239154	4242051	4247106	4253619	4253713	4254594	4255980	4256799	4259051	4259848
4261064	4261322	4261567	4262685	4262842	4262930	4264390	4265649	4266124	4269556	4269582
4269845	4271378	4271726	4271733	4271738	4272737	4273250	4273536	4275177	4276021	4278679
4278842	4278935	4279959	4281502	4282158	4282212	4284196	4286659	4288248	4290073	4290269
4290532	4290575	4290918	4291034	4291601	4292697	4293528	4293692	4294240	4294881	4295047
4295776	4296081	4296124	4296614	4296770	4296960	4296961	4298256	4298472	4298789	4298790
4298792	4298794	4299010	4299056	4299191	4299427	4299504	4299644	4299838	4299951	4300040
4300179	4525457	4300788	4300951	4301117	4301683	4302637	4302749	4302919	4303126	4303142
4303422	4303474	4303649	4304033	4304051	4304696	4304991	4305039	4305131	4305365	4305392
4305709	4305817	4306004	4306362	4306367	4306401	4306802	4307062	4307080	4307475	4307697
4307747	4307771	4307827	4308026	4308068	4308242	4308245	4308370	4308422	4308728	4308807
4309011	4309330	4309719	4309750	4309761	4309784	4309802	4309804	4309818	4310189	4310353
4310608	4310864	4310956	4311081	4311126	4311134	4311755	4311938	4312278	4312461	4312641
4312838	4312876	4312937	4313189	4313235	4313304	4313746	4313747	4314121	4314132	4314201
4314488	4314616	4314656	4314662	4314936	4315098	4315100	4315101	4316672	4316683	4317007
4317174	4317221	4317476	4317657	4317667	4317728	4318351	4318358	4318695	4318728	4318747
4318795	4319122	4319440	4319441	4319681	4319715	4319717	4319724	4320047	4320297	4320338
4320394	4320440	4320471	4320547	4320653	4320818	4321042	4321259	4321326	4321534	4321803
4321810	4322424	4322734	4322741	4323534	4323647	4323830	4323981	4324051	4324244	4324250
4324390	4324430	4324900	4324992	4325075	4325225	4325336	4325366	4325617	4325626	4325641
4325682	4325722	4325730	4325934	4325959	4326076	4326110	4326143	4326851	4327038	4327135
4327330	4327674	4327795	4328067	4328075	4328225	4328423	4328669	4328671	4328843	4329112
4329695	4330014	4330027	4330074	4330206	4330301	4330383	4330429	4330774	4330882	4331384
4331496	4331744	4331858	4331884	4332219	4332425	4332484	4332521	4332542	4332740	4333033
4333036	4333138	4333639	4333882	4333995	4334198	4334346	4334348	4334446	4334462	4334505
4335003	4335109	4335251	4335285	4335568	4335834	4335837	4335935	4336156	4336182	4336274
4336303	4336323	4336443	4336478	4336717	4336779	4336906	4337039	4337275	4337295	4337300
4337522	4337543	4337605	4337637	4337674	4337951	4338007	4338009	4338028	4338033	4338035
4338040	4338148	4338189	4338258	4338275	4338530	4338702	4338704	4338708	4338724	4339009
4339049	4339179	4339235	4339354	4339375	4339732	4340118	4340131	4340183	4340385	4340455
4340527	4340614	4340646	4340910	4340924	4340960	4341008	4341185	4341337	4341378	4341664
4341714	4342756	4343039	4343115	4343189	4343237	4343285	4343391	4343425	4343443	4343480
4343762	4343991	4344408	4344402	4344914	4345163	4345667	4345825	4346088	4346167	4346261
4346319	4346494	4346495	4346666	4346837	4346875	4346976	4346998	4347223	4347240	4347358
4347359	4347965	4348040	4348738	4349102	4349272	4349393	4349603	4350263	4350354	4350574
4350726	4350849	4351116	4351181	4351877	4351971	4352049	4352174	4352284	4352522	4352611
4352770	4353353	4353432	4353449	4353719	4354331	4354397	4354498	4354564	4354755	4354802
4354869	4354995	4355025	4355205	4355206	4355538	4356439	4356587	4356615	4356641	4356821
4357092	4357097	4357216	4357245	4357371	4357552	4357646	4357714	4357897	4357919	4358080
4358151	4358192	4358385	4358414	4358416	4358831	4358837	4359287	4359294	4359440	4359501
4359524	4359812	4359983	4360818	4360867	4361705	4362122	4362141	4362327	4362522	4362948
4362950	4362966	4362970	4362979	4362980	4362983	4362985	4362986	4363051	4363646	4363678
4363751	4363907	4363985	4364006	4364048	4364129	4364167	4364314	4364556	4365247	4365330
4365336	4365374	4365604	4365733	4365739	4367538	4367584	4367625	4367773	4367903	4368026
4368057	4368109	4368758	4368921	4369175	4369240	4369300	4369543	4369993	4370121	4370123
4370146	4370148	4370240	4370475	4370674	4371112	4371183	4371549	4371615	4371697	4371769
4371774	4371775	4371777	4371778	4371970	4371993	4372173	4372356	4372359	4372457	4372629
4372725	4373222	4373322	4373331	4374117	4374157	4374518	4374566	4374774	4374859	4374912
4374973	4375011	4375059	4375172	4375247	4375416	4375461	4375699	4375728	4375772	4375901
4375920	4376089	4376101	4376503	4376886	4376956	4377012	4377215	4377598	4377629	4377831
4379054	4379314	4379810	4380103	4380262	4380319	4380682	4380688	4380916	4381517	4381564
4381743	4381821	4381900	4382190	4382379	4382663	4382693	4383099	4383218	4383260	4384012
4384391	4384445	4384675	4384731	4384776	4385132	4385229	4385718	4385912	4385972	4386042

4386047 4386088 4386092 4386436 4386544 4386762 4386857 4387010 4387034 4387223 4387227
4387474 4387783 4387820 4387923 4388263 4388913 4389866 4390212 4390248 4390721 4390987
4391048 4391655 4391799 4392071 4392082 4392586 4392804 4393407 4393594 4394023 4394295
4394372 4394823 4395481 4395736 4397335 4398255 4398298 4398373 4399968 4400262 4400356
4400359 4400361 4400743 4401168 4401747 4401837 4401865 4401980 4402359 4402387 4402431
4402452 4402894 4403129 4403503 4403696 4404021 4405240 4405395 4406476 4406484 4406571
4406572 4406576 4406578 4407010 4407818 4408028 4408326 4408504 4408832 4408953 4409005
4409089 4410128 4410299 4410397 4411361 4411847 4412606 4412945 4413136 4413198 4413203
4413207 4413411 4413562 4414117 4414434 4414500 4414580 4414594 4414620 4414743 4415454
4416101 4416565 4416636 4417083 4417257 4417289 4417371 4417599 4417653 4418312 4418691
4418718 4418721 4418792 4420075 4421115 4421299 4421352 4421869 4421992 4422016 4422232
4422498 4422504 4422982 4423572 4423730 4424175 4424205 4424890 4425092 4425189 4425322
4425523 4425717 4426772 4427055 4427063 4427954 4428145 4428317 4428907 4429538 4429673
4430274 4430416 4430719 4430831 4431508 4431763 4432071 4432295 4432540 4433520 4433640
4434030 4434131 4434338 4434612 4436289 4439142 4440330 4441058 4441543 4445279 4445809
4446122 4446467 4446725 4446858 4447056 4448673 4449060 4449360 4449640 4451088 4451120
4451354 4451503 4451730 4451879 4451880 4451883 4451967 4452433 4452600 4453614 4454152
4454327 4454654 4455088 4455850 4456307 4456645 4456658 4457852 4458013 4458210 4458271
4458516 4458518 4459820 4460322 4460876 4460882 4461093 4461149 4461330 4461525 4462132
4463166 4463711 4463830 4464336 4465347 4465376 4465852 4466418 4466463 4466948 4467132
4467264 4467793 4468133 4468171 4468402 4468441 4468450 4468559 4468717 4469049 4470185
4470329 4470641 4471639 4471739 4471862 4472272 4472682 4472882 4474994 4476732 4477282
4477317 4477346 4477836 4477894 4477967 4478087 4478097 4478393 4478661 4479235 4479830
4479846 4479856 4480169 4480376 4480459 4481583 4481993 4482012 4482435 4483007 4483685
4484446 4484613 4484810 4484819 4484980 4484997 4485861 4485871 4486130 4486265 4486434
4486906 4487325 4487669 4488194 4488588 4488613 4488780 4488861 4489520 4490540 4491362
4492125 4492510 4492771 4493095 4494069 4495444 4495989 4497102 4497163 4497218 4498111
4499652 4500054 4500828 4500963 4501030 4501102 4502851 4504237 4505131 4505265 4506324
4506375 4508788 4509339 4511822 4514435 4514969 4515008 4519713 4522939 4523157 4526027
4527496

■ 108569-06 – X11 6.4.1: platform support for new hardware

4335033 4346835 4376310 4376485 4414947 4427178

■ 108576-25 – SunOS 5.8: Expert3D IFB Graphics Patch

4287694 4288477 4288903 4292508 4294341 4294348 4297823 4299666 4304542 4309471 4303922
4299963 4306459 4307648 4311205 4310445 4306528 4307008 4304337 4314581 4275102 4312920
4325797 4281786 4320218 4281768 4330211 4332169 4312416 4334722 4336101 4331089 4327729
4330221 4329466 4338179 4338885 4339551 4342292 4339999 4345131 4343337 4345441 4345824
4318209 4308321 4346269 4343794 4319009 4351258 4350874 4354581 4349383 4371825 4374934
4362248 4368895 4373831 4367838 4370226 4342520 4361200 4366380 4374490 4375322 4381790
4384560 4381091 4383456 4359327 4379613 4380904 4382690 4381752 4386795 4399009 4312755
4412574 4419902 4393312 4426775 4420598 4404698 4416323 4426717 4431025 4441764 4449235
4450379 4412550 4440066 4450207 4470030 4459952 4452885 4472924 4476845 4479572 4471316
4480218 4474216 4459530 4481854 4478662 4353265 4429698 4362609 4483731 4478986 4481517
4488800 4493315 4501895 4499349 4458947 4465049 4494968 4502154 4500381 4468389 4501768
4504578 4506630 4512870 4486597 4514157 4504538 4512536 4507956

■ 108604-22 – SunOS 5.8: Elite3D AFB Graphics Patch

4234045 4294963 4300089 4303885 4308725 4314165 4317186 4318450 4318781 4326599 4300698
4331783 4332163 4337138 4345380 4346269 4301100 4383203 4398494 4403310 4358552 4390300
4391869 4422952 4433198 4445453 4445769 4454559 4455292 4472330 4464991 4489232 4489335
4494704 4493563 4507956

■ 108605-22 – SunOS 5.8: Creator 8 FFB Graphics Patch

4234045 4294963 4303885 4308725 4314165 4317186 4318781 4326599 4300698 4331783 4327149
4335445 4343038 4343163 4343439 4343491 4346269 4383203 4398494 4403310 4334848 4358552
4391869 4415264 4422952 4404365 4433197 4445451 4445768 4455292 4438455 4472330 4489232
4489335 4494704 4464548 4493563 4507956

■ **108606-18 – SunOS 5.8: M64 Graphics Patch**

4346365 4346366 4323033 4330240 4339896 4344317 4339609 4348035 4348038 4355633 4357093
4346269 4353922 4337456 4344114 4359222 4382556 4388408 4359199 4412237 4417526 4426011
4423176 4426121 4426749 4431083 4444228 4286595 4463182 4456668 4472746 4476572 4476723
4477592 4468374 4481649 4492263 4514116

■ **108609-01 – SunOS 5.8: Buttons/Dials Patch**

4299526

■ **108623-02 – SunOS 5.8: Thai Wordbreak Iterator module**

4389752

■ **108652-47 – X11 6.4.1 Xsun patch**

4281374 4292395 4286682 4300866 1221324 4308554 4306350 4312517 4287741 4297581 4297830
4299495 4306774 4308640 4308661 4308670 4311088 4312780 4312893 4305597 4310813 4293861
4311804 4318777 4311685 4317727 4314304 4310120 4299667 4310536 4330738 4332966 4107762
4323892 4333070 4185418 4336308 4314423 4346749 4332982 4312537 4323164 4338851 4356114
4355797 4356265 4345609 4380139 4379301 4201153 4364219 4383751 4373395 4296832 4363016
4366826 4351398 4351928 4357191 4384470 4386513 4379921 4266226 4303123 4315367 4332582
4344578 4345315 4362714 4384349 4401442 4388540 4322639 4351432 4425100 4389859 4415638
4356377 4421358 4423990 4430205 4422000 4408780 4420281 4428762 4068021 4102547 4423292
4434695 4459544 4434893 4396244 4453642 4194112 4421610 4450179 4478311 4476308 4483090
4477841 4474581 4479234 4476990 4368044 4477807 4494869 4482021 4343071 4320990 4496504
4482616 4509969 4509983 4506567 4510977 4441374 4499671 4502887 4520014 4520338 4524149
4546095

■ **108693-06 – Solstice DiskSuite 4.2.1: Product patch**

4245611 4298103 4286503 4308079 4289828 4285224 4259974 4330572 4319412 4292555 4317655
4317508 4298595 4323134 4380223 4429893 4361013 4435615 4452985 4459656 4467367 4469980
4471653 4477775

■ **108711-04 – SunOS 5.8: Missing Catalan Locale Support**

4305956 4328876 4337258

■ **108714-05 – CDE 1.4: libDtWidget patch**

4289349 4321189 4360030

■ **108723-01 – SunOS 5.8: /kernel/fs/lofs and /kernel/fs/sparcv9/lofs patch**

4126922

■ **108725-07 – SunOS 5.8: st driver patch**

4180382 4258164 4258222 4270641 4271247 4303253 4319238 4335834 4347576 4347741 4351714
4387086 4397319 4415539 4423303

■ **108727-10 – SunOS 5.8: /kernel/fs/nfs and /kernel/fs/sparcv9/nfs patch**

4193748 4249187 4276984 4293528 4331346 4338770 4349744 4356040 4400900 4409175 4414389
4417407 4486764

■ **108734-02 – Polish UTF-8 Support Solaris 8**

4325497 4328876

■ **108735-03 – u.RU.KOI8-R : Cannot cut and paste cyrillic between dtapps**

4307614 4325497 4328876 4359095

■ **108773-12 – SunOS 5.8: IIIM and X Input & Output Method patch**

4295735 4476220 4468502 4476069 4471949 4471415 4470769 4470772 4446862 4391411 4387998
4432049 4412147 4413122 4409148 4390729 4391701 4379997 4366559 4363883 4306958 4305501
4304989 4301739 4307230 4307224 4295996 4325454 4313845 4342196 4332958 4339874

■ **108781-02 – SunOS 5.8: Get UDCTool to work for zh_TW**

4307173 4494067

■ **108806-07 – SunOS 5.8: Sun Quad FastEthernet qfe driver**

4369563 4473952 4437412 4348511 4424879 4392541 4412971 4411462 4401250 4400713 4372906
4382499 4321069 4321602 4306341 4301636

■ **108808-42 – SunOS 5.8: Manual Page updates for Solaris 8**

4519621 4521200 4525583 4427589 4510561 4514879 4515960 4516975 4517064 4518072 4519161
4519205 4459743 4509841 4511500 4393989 4483022 4485770 4505134 4376884 4414943 4420384
4420390 4420392 4420395 4427164 4450325 4450583 4459065 4483641 4485999 4486915 4487369
4487420 4487878 4493899 4494194 4494440 4495664 4496138 4496289 4496750 4496768 4496780
4497671 4497679 4499663 4492365 4466685 4184038 4310529 4453863 4462547 4462612 4474863
4476423 4478730 4479549 4482281 4482432 4483454 4178731 4263118 4385775 4385778 4407565
4476388 4308247 4371626 4449586 4469860 4471251 4150953 4290880 4297474 4326141 4372181
4373349 4421784 4428099 4432896 4452067 4452078 4452088 4459127 4463657 4468909 4402048
4416162 4424541 4460110 4461219 4456136 4357397 4449584 4450465 4405204 4434152 4427574
4377183 4380002 4397100 4406751 4417820 4419194 4427238 4312747 4389539 4414537 4401236
4409584 4414442 4401520 4406485 4373372 4396019 4396026 4400590 4195476 4310895 4311279
4311281 4311373 4311374 4312130 4314114 4314390 4317975 4323321 4323394 4325356 4338576
4345255 4345863 4347481 4351085 4352046 4353279 4356775 4358328 4359608 4360350 4360561
4365567 4365858 4367587 4369053 4370464 4372215 4372924 4375651 4375910 4375911 4375914
4376137 4377107 4377109 4377110 4379281 4379596 4379982 4381797 4381815 4383769 4383792
4384483 4384874 4385712 4385721 4385727 4385769 4386452 4386980 4388637 4388648 4388763
4394740 4398147 4398148 4398152 4398196 4398301 4331001

■ **108813-08 – SunOS 5.8: Sun Gigabit Ethernet 3.0**

4355771 4343651 4309515 4295731 4311852 4285590 4327077 4286596 4335247 4347663 4368504
4333896 4381305 4415127 4336578 4382499 4454143 4480717 4348511 4457937 4491399

■ **108820-01 – SunOS 5.8: nss_compat.so.1 patch**

4302441

■ **108823-01 – SunOS 5.8: compress/uncompress/zcat patch**

4295877

■ **108825-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/fs/cacheefs/cfsadmin patch**

4207874

■ **108827-15 – SunOS 5.8: /usr/lib/libthread.so.1 patch**

1167742 1239168 1257084 4091466 4160415 4193683 4196528 4225913 4236427 4244731 4283726
4285623 4288299 4291844 4292683 4298024 4299191 4300228 4302592 4303962 4304367 4305389
4305859 4307551 4307676 4309140 4310353 4311948 4312278 4312667 4314913 4314993 4320661
4324788 4324815 4325063 4327396 4332046 4332595 4332614 4334488 4335956 4336332 4336933
4341150 4341290 4343006 4343787 4354007 4355205 4355206 4356567 4357266 4357778 4366956
4367192 4367496 4368163 4371624 4372508 4374039 4374142 4375449 4376585 4380494 4381908
4384709 4386274 4390345 4390347 4391115 4393363 4393752 4395379 4396628 4400361 4401864
4402453 4402909 4403938 4404805 4407002 4408502 4411880 4411929 4413203 4413227 4413363
4413411 4419882 4421186 4421485 4422968 4423126 4424606 4424844 4425090 4425392 4428257
4433015 4433072 4433373 4438470 4441422 4445697 4445802 4449557 4451547 4452064 4452634
4454327 4455654 4455896 4459797 4464111 4468559 4478852 4485436 4488249 4490889 4490965
4491094 4493323 4497853 4510302 4512099 4515843 4528665

■ **108835-02 – CDE 1.4: dtcm patch**

4285729 4320553

■ **108869-11 – SunOS 5.8: snmpdx/mibiisa/libssasnmplib patch**

4299328 4301970 4309416 4330039 4333417 4359519 4361619 4368330 4377219 4382247 4390382
4391717 4392164 4402954 4404944 4412996 4414237 4449305 4451002 4451572 4452076 4469841
4493259

■ **108875-10 – SunOS 5.8: c2audit patch**

1253973 4224166 4290575 4307306 4308525 4322741 4325997 4331401 4336689 4336959 4339611
4344275 4349180 4353965

■ **108897-01 – X11 6.4.1 Xprint patch**

4305734

■ **108899-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/ftp patch**

4294697

■ **108901-04 – SunOS 5.8: /kernel/sys/rpcmod and /kernel/strmod/rpcmod patch**

4107735 4314558 4321293 4330007

■ **108909-12 – CDE 1.4: Smart Card Administration GUI patch**

4301377 4301411 4310298 4330268 4350318 4353115 4292889 4328443 4343393 4358106 4359950
4358885 4288789 4300862 4304481 4364860 4428095 4428113 4488832

■ **108914-02 – SunOS 5.8: localisation updates for different components**

4331185

■ **108919-14 – CDE 1.4: dtlogin patch**

4072784 4293300 4302209 4299160 4346072 4328385 4293551 4379999 4317622 4423832 4421008
4449245 4427612 4479194 4452626 4452627 4457724 4504537 4511885 4519969

■ **108921-13 – CDE 1.4: dtwm patch**

4306589 4311842 4301522 4299651 4300013 4261430 4311753 4330496 4335592 4335971 4332153
4293551 4383544 4389935 4392829 4395985 4430931 4468742

■ **108923-01 – CDE 1.4: dtwm patch**

4261430 4310640 4311753

■ **108925-10 – SunOS 5.8: New Messages for new I18N projects(Sync with UR5 B6)**

4331886 4351024

■ **108933-01 – Hex broken in Swedish dtcalc, Mistranslation in Spanish dtmail**

4308864 4304021

■ **108940-37 – Motif 1.2.7 and 2.1.1: Runtime library patch for Solaris 8**

4299216 4294643 4320106 4318757 4322319 4299139 4312519 4322466 4327272 4327592 4336559
4327637 4322728 4342603 4343099 4350517 4334155 4367450 4362266 4350828 4400646 4383575
4393364 4406624 4386891 4412362 4340913 4317815 4414939 4424753 4449086 4441305 4449359
4437563 4454476 4451291 4459936 4461493 4472710 4463753 4479585 4471575 4497373 4496686
4404627 4506742 4516832

■ **108949-07 – CDE 1.4: libDtHelp/libDtSvc patch**

4298416 4307660 4345282 1191725 4389935 4402567 4527363

■ **108954-02 – SunOS 5.8: localisation updates for different components**

■ **108956-01 – SunOS 5.8: htt_server dumps core on SCH's cm.so in utf-8 locales**

4314242

■ **108962-01 – SunOS 5.8: XmlReader fails on an HTTP stream**

4314140

■ **108964-06 – SunOS 5.8: /usr/sbin/snoop patch**

1110881 4218869 4247106 4297326 4297676 4304083 4313760 4315280 4317713 4321696 4321713
4321720 4321721 4321723 4321725 4321726 4322042 4322055 4322058 4322060 4322064 4322200
4322670 4328476 4419454

■ **108968-05 – SunOS 5.8: vol/vold/rmmount patch**

1206000 4108297 4145529 4205437 4211612 4254816 4255049 4285374 4286446 4292408 4292563
4296452 4298451 4298465 4298563 4298567 4303430 4304283 4304289 4305067 4306425 4307495
4307500 4307620 4307634 4312778 4313091 4314778 4355643 4365412 4392241

■ **108970-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/fs/pcfs/fsck and /usr/lib/fs/pcfs/mkfs patch**

4145536 4210625 4250242 4256652

■ **108972-04 – SunOS 5.8: /sbin/fdisk patch**

4221693 4304790 4347145

■ **108974-17 – SunOS 5.8: dada, uata, dad, sd and scsi drivers patch**

4102203 4231195 4231208 4237299 4262676 4263164 4271068 4271069 4275749 4279959 4284198
4285368 4285546 4291601 4297348 4302559 4303604 4304790 4305131 4305767 4313216 4313235
4318239 4325397 4325722 4325730 4328843 4329580 4329996 4335919 4337637 4343075 4343747
4346167 4347117 4348075 4349893 4352908 4353025 4353074 4354337 4357397 4361271 4364927
4365456 4382037 4384992 4387723 4388213 4393407 4402772 4405706 4407802 4409417 4417686
4419120 4470156 4471243 4472239 4474300 4477250 4480681

■ **108975-05 – SunOS 5.8: /usr/bin/rmformat and /usr/sbin/format patch**

4242879 4292212 4304790 4308431 4311553 4322206 4328893 4397736

■ **108977-01 – SunOS 5.8: libsmmedia patch**

4292214 4308431 4311553

■ **108981-07 – SunOS 5.8: /kernel/drv/hme and /kernel/drv/sparcv9/hme patch**

4151557 4167319 4247473 4305997 4327121 4327720 4363049 4369451 4372616 4372906 4382499
4398871

■ **108982-09 – SunOS 5.8: fctl/fp/fcp/usoc driver patch**

4270724 4278408 4291069 4294605 4295939 4298666 4298671 4298676 4298680 4298689 4298693
4298699 4299785 4300516 4300943 4300953 4302739 4303724 4303736 4304902 4305775 4306340
4306737 4319582 4320820 4323071 4324847 4325628 4326575 4326893 4329579 4331095 4331778
4334397 4336589 4336669 4336671 4342072 4342080 4342091 4342847 4343652 4343660 4344776
4344777 4353138 4353873 4353887 4353895 4353900 4353906 4355988 4357644 4363620 4364099
4368105 4368384 4372083 4372479 4372763 4373469 4373730 4377565 4377643 4383009 4410561

■ **108983-08 – SunOS 5.8: fcip patch**

4304890 4319582 4320876 4337691 4340152 4342080 4342091 4342847 4355959 4355971 4358603
4368384 4369500 4373906

■ **108984-08 – SunOS 5.8: qlc patch**

4264323 4278254 4300470 4300943 4300953 4302087 4304897 4319582 4324126 4324180 4324192
4324478 4326893 4327991 4328447 4330730 4334838 4335949 4336664 4336665 4336667 4337688
4344845 4353138 4353797 4353806 4353815 4353831 4353855 4355029 4357943 4360096 4360591
4360623 4363212 4364558 4366910 4367402 4368073 4369500 4375320 4377554 4377565 4380799
4394478

■ **108985-03 – SunOS 5.8: /usr/sbin/in.rshd patch**

4158689 4305888 4324375 4335632

■ **108987-07 – SunOS 5.8: Patch for patchadd and patchrm**

4115232 4278860 4292990 4299710 4303509 4304640 4311375 4319950 4330590 4350280 4351626
4356028 4379881 4384137 4388023 4399797 4414772 4419254 4421583 4458302 4480489 4495315

■ **108989-02 – SunOS 5.8: /usr/kernel/sys/acctctl and /usr/kernel/sys/exacctsys patch**

4305365 4312278 4313746 4313747 4314201

■ **108993-05 – SunOS 5.8: nss and ldap patch**

1257084 4310379 4312278 4351510 4353601 4357778 4357912 4359656 4409411 4415143 4425163
4429802 4449613 4480119

■ **108995-03 – SunOS 5.8: /usr/lib/libproc.so.1 patch**

4312278 4400361 4425392

■ **108997-03 – SunOS 5.8: libexacct and libproject patch**

4305365 4312278 4313746 4313747 4314201

■ **108999-01 – SunOS 5.8: PAM patch**

4312278

■ **109003-01 – SunOS 5.8: /etc/init.d/acctadm and /usr/sbin/acctadm patch**

4312278

■ **109005-03 – SunOS 5.8: /sbin/su.static and /usr/bin/su patch**

4312278 4331401 4374692

- 109007-06 – SunOS 5.8: at/atrm/batch/cron patch

4261967 4304184 4312278 4368876 4379735 4387131

- 109009-02 – SunOS 5.8: /etc/magic and /usr/bin/file patch

4047399 4312278

- 109011-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/id and /usr/xpg4/bin/id patch

4312278

- 109013-02 – SunOS 5.8: /usr/bin/lastcomm patch

4305365 4312278 4313746 4313747 4314201

- 109015-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/newtask patch

4312278

- 109017-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/pgrep and /usr/bin/pkill patch

4312278

- 109019-02 – SunOS 5.8: /usr/bin/priocntl patch

4312278 4409616

- 109021-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/projects patch

4312278

- 109023-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/sparcv7/ps and /usr/bin/sparcv9/ps patch

4312278

- 109025-04 – SunOS 5.8: /usr/bin/sparcv7/truss and /usr/bin/sparcv9/truss patch

4299191 4312278 4355205 4355206 4389754 4400361 4413411

- 109027-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/wracct patch

4312278

- 109029-02 – SunOS 5.8: perl patch

4312278 4458516

- 109031-01 – SunOS 5.8: projadd/projdel/projmod patch

4312278

- 109033-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/sparcv7/prstat and /usr/bin/sparcv9/prstat patch

4312278

- 109035-02 – SunOS 5.8: useradd/userdel/usermod patch

4312278 4361232

- 109037-01 – SunOS 5.8: /var/yp/Makefile and /var/yp/nicknames patch

4312278

■ **109043-02 – SunOS 5.8: sonode adb macro patch**

4224166 4290575 4322741

■ **109045-03 – SunOS 5.8: /usr/sbin/sparcv7/crash and /usr/sbin/sparcv9/crash patch**

4224166 4290575 4322741 4352522

■ **109068-01 – Japanese CDE 1.4: Update Japanese CDE help files**

4302904

■ **109070-05 – SunOS 5.8: fix WBEM improper Japanese messages and update**

4302909 4380748 4417297 4472665

■ **109072-08 – CDE 1.4: (Japanese) sdtsmartcardadmin update**

4318088 4301377 4328596 4346028 4346738 4350168 4357755 4384414 4304481 4457450

■ **109077-06 – SunOS 5.8: dhcp server and admin patch**

4006121 4081088 4087704 4118738 4123989 4217448 4236794 4247106 4259606 4261028 4262563
4266337 4280050 4292039 4294562 4313817 4321169 4325569 4332717 4343883 4344207 4345227
4351640 4365946 4366907 4373015 4382760 4401269 4403345 4406599 4418313 4419584 4421892
4426477 4432319 4446827 4508131 4522844

■ **109087-01 – SunOS 5.8: atok8 terminates "Shell widget modeShell has zero..."**

4297016 4301750

■ **109091-04 – SunOS 5.8: /usr/lib/fs/ufs/ufsrestore patch**

4132365 4297558 4302943 4339366 4366956 4375449

■ **109093-11 – SunOS 5.8: JFP message files patch**

4318917 4345727 4357764 4358930 4380324 4402947 4433611 4460436 4478033 4520372

■ **109094-01 – SunOS 5.8: localisation updates for different components**

■ **109128-01 – Provide conversion between codepages 1256 and ISO8859-6**

4301870

■ **109131-09 – SunOS 5.8: JFP manpages patch**

4320935 4345069 4302905 4351981 4379437 4405735 4458124 4488432 4526431

■ **109133-02 – SunOS 5.8 : Cut and Paste not functioning in ru_RU.KOI8-R locale**

4307614 4328876

■ **109134-26 – SunOS 5.8: WBEM patch**

4209330 4297248 4309319 4314792 4318408 4329995 4332540 4333798 4333799 4336708 4336719
4336764 4346486 4346810 4346974 4352831 4355958 4355986 4356000 4357738 4358748 4358807
4358814 4358855 4359098 4359109 4359136 4359580 4359722 4360208 4361147 4362256 4362879
4363471 4363474 4364065 4364250 4364418 4364642 4364742 4364795 4364806 4365026 4365215
4365386 4365462 4365763 4365811 4365940 4366652 4366809 4367110 4367132 4368018 4368410
4368421 4368575 4368608 4368626 4368682 4368756 4368777 4369122 4369554 4370171 4370176
4370212 4370711 4371192 4371214 4371217 4371519 4372191 4372647 4372914 4373672 4374771
4376028 4376259 4377284 4377534 4377870 4377923 4377924 4377935 4377936 4377946 4377957
4377958 4377997 4378011 4378016 4378181 4378271 4378310 4378375 4378523 4378622 4378628

4378636 4378639 4378646 4378763 4378782 4378798 4378801 4379010 4379015 4379045 4379135
4379174 4379554 4379726 4379737 4379936 4380100 4380186 4380380 4380397 4380478 4380481
4380490 4380596 4380882 4380945 4381254 4381266 4381310 4381411 4381431 4382365 4382371
4382812 4383045 4383774 4383837 4385381 4385396 4385564 4385603 4385798 4387049 4387367
4387991 4388779 4389220 4390236 4391275 4391281 4391370 4391522 4392230 4395633 4396481
4396893 4396895 4396991 4397253 4398656 4400195 4403686 4403893 4404301 4406776 4407241
4407677 4416423 4417302 4417303 4417342 4433365 4445385 4459842 4460462 4461567 4464091
4480589 4483000 4498162 4500475 4505151 4526685

■ **109142-06 – CDE 1.4: dtterm libDtTerm patch**

4308751 4340259 4355107 4308971 4093503 4387002

■ **109145-01 – SunOS 5.8: /usr/sbin/in.routed patch**

4319852

■ **109147-12 – SunOS 5.8: linker patch**

4040628 4077245 4103449 4187211 4204447 4210412 4219652 4235315 4239213 4243097 4248250
4250694 4255943 4287274 4297563 4300018 4303609 4306415 4309212 4310324 4310901 4311226
4312449 4313765 4316531 4318162 4321634 4322528 4322581 4324134 4324324 4324775 4327653
4329785 4334617 4335801 4336102 4336980 4338812 4340878 4341496 4343417 4343801 4344528
4346001 4346144 4346615 4349137 4349563 4351197 4351715 4352233 4352330 4354500 4355795
4356879 4357805 4358751 4358862 4366905 4367118 4367405 4368846 4369068 4371114 4372554
4377941 4381116 4381783 4385402 4390308 4391527 4393044 4394212 4394698 4401232 4401815
4402861 4413168 4421842 4450433 4452202 4452220 4463473 4488954

■ **109149-02 – SunOS 5.8:: /usr/sbin/mkdevmaps and /usr/sbin/mkdevalloc patch**

1229659 4284187 4316613

■ **109152-01 – SunOS 5.8: /usr/4lib/libc.so.1.9 and /usr/4lib/libc.so.2.9 patch**

4128267

■ **109154-09 – SunOS 5.8: PGX32 Graphics**

4313132 4329407 4340417 4340678 4344436 4347028 4357957 4383508 4372518 4377807 4398941
4373617 4352469 4396037 4417836 4417842 4417849 4431012 4467936 4470386 4420220

■ **109157-20 – SunOS 5.8: messages updates for Asian ko/zh/zh_TW locales**

4310521 4456703 4462609 4471092 4494563 4318940 4323845 4328230 4329574 4330139 4331912
4332965 4333317 4333730 4334002 4337487 4337974 4338375 4338505 4341638 4343790 4345089
4350770 4351383 4377372 4384713 4413585 4440717 4507045 4507047 4507060 4507076 4507079
4508269

■ **109159-01 – SunOS 5.8: the mapping of zh_CN.euc%UTF-8 is consistent**

4334099 4337362

■ **109165-11 – CDE 1.4: dtfile patch**

4257760 4256612 4256615 4256616 4256617 4297751 4259270 4287012 4292249 4303367 4297401
4302856 4305084 4305248 4303443 4291565 4308823 4306243 4291444 4286997 4310115 4302740
4301375 4312545 4314867 4312316 4310827 4292266 4316515 4314491 4317156 4317797 4314870
4322296 4318940 4325417 4335592 4331909 4331578 4339457 4343798 4353856 4346376 4406203
4280247 4362978

■ **109167-01 – CDE 1.4: Desktop Help Updates Patch**

4307183 4319636

- **109169-12 – CDE 1.4: Window Manager Enhancements Patch**

4301525 4301229 4303415 4304468 4308078 4310419 4311506 4312315 4311916 4312250 4311992
4312375 4305293 4316508 4299329 4321374 4327961 4321817 4328036 4328268 4327801 4330458
4327967 4332309 4330198 4331955 4328255 4330445 4336342 4360521 4376807 4389935 4382452
4319599 4384360 4390631 4392829 4391179 4411689

- **109176-05 – CDE 1.4: Japanese patch to sync base CDE update**

4322170 4346025 4365384 4373355 4410646 4512819

- **109179-04 – SunOS 5.8: localisation updates for SmartCard and Removable Media**

4337729 4313061 4329376 4333754 4329372

- **109189-04 – SunOS 5.8: ifp driver patch**

4275418 4285969 4294568 4309042 4329645 4329671 4333114 4356703 4365549 4384013 4390262

- **109200-02 – SunOS 5.8: I10n updates: Removable Media, Window Mgr & Pam Proj**

4336934 4313061 4333002

- **109202-03 – SunOS 5.8: /kernel/misc/gld and /kernel/misc/sparcv9/gld patch**

4197367 4356664 4467926

- **109223-01 – SunOS 5.8: libgss.so.1 and libkadm5clnt.so.1 patch**

4308978

- **109234-08 – SunOS 5.8: Apache and NCA patch**

4285881 4294231 4296334 4297125 4297126 4297294 4299951 4300202 4300429 4300836 4301047
4303787 4306793 4307672 4307679 4307683 4308402 4309183 4309784 4311970 4312075 4312109
4312396 4313734 4316564 4317634 4318360 4318365 4324351 4326195 4326198 4335591 4374333
4383806 4386685 4393594 4400356 4400359 4406963 4406965 4411982 4411983 4414117 4416245
4419168 4421127 4421142 4427593 4428375 4428382 4428554 4428696 4429538 4429882 4430068
4430085 4430216 4430242 4440248 4441543 4449141 4451088 4451730 4458518 4460882 4465347
4468441 4471739 4477282 4489046 4490838 4498385 4510506 4510628

- **109238-02 – SunOS 5.8: /usr/bin/sparcv7/ipcs and /usr/bin/sparcv9/ipcs patch**

4310353 4446945

- **109244-02 – SunOS 5.8: SPECIAL PATCH: replace SUNWcstlx and SUNWucbtx pkginfos**

4298041

- **109247-01 – Bad translation causes core dump in German install**

4324017

- **109249-01 – Help not localised for the dhcpmgr**

4324311

- **109255-01 – Unlocalised buttons on user-interface of dhcpmgr**

4324315

- **109264-01 – Graphics missing from Help in Smart Card**

4324308

- **109277-02 – SunOS 5.8: /usr/bin/iostat patch**

4313169 4359419

- **109318-26 – SunOS 5.8: suninstall patch**

4186765 4210386 4245794 4256556 4265363 4299103 4302899 4310379 4310705 4313039 4322703
4324404 4325840 4334036 4336779 4337779 4338255 4342090 4344764 4345757 4350971 4351009
4351486 4355192 4358804 4360631 4365737 4367081 4367650 4372310 4378277 4382446 4384102
4384301 4384377 4387795 4389127 4390941 4391651 4392519 4392524 4394060 4400744 4401306
4402955 4403108 4406142 4408096 4410691 4410698 4417149 4422464 4428478 4434830 4446215
4452998 4457094 4457761 4461708 4469749 4488118 4489088 4493749 4494980 4498776 4504840
4505207 4510807 4511259 4511323 4517808 4527717 4529514

- **109320-04 – SunOS 5.8: LP jumbo patch**

4187773 4188167 4235953 4260829 4263321 4265529 4281487 4302705 4303242 4309558 4310991
4319723 4324679 4325537 4337699 4342893 4343460 4351942 4367433 4374037 4381196 4383387
4386671 4390810 4411642 4434247 4446925

- **109324-04 – SunOS 5.8: sh/jsh/rsh/pfsh patch**

4300733 4313399 4375814 4392404

- **109326-06 – SunOS 5.8: libresolv.so.2 and in.named patch**

4136555 4253123 4284409 4300887 4324375 4349983 4365909 4409676 4444745 4451645

- **109328-02 – SunOS 5.8: /usr/lib/netsvc/yp/ypserv and usr/lib/netsvc/yp/ypxfr patch**

4203989 4373365

- **109354-13 – CDE 1.4: dtsession patch**

4239375 4344648 4316439 4335987 4293551 4389935 4392829 4353429 4386226 4448598 4463360
4379463 4349846 4430559 4452627 4484322 4489859 4502650

- **109374-06 – SunOS 5.8: audioens driver patch**

4289079 4304954 4307758 4309820 4329870 4435601 4476805 4493395 4494100 4501846

- **109384-02 – SunOS 5.8: libaio patch**

4253437 4457358

- **109411-02 – SunOS 5.8: dtmail prints garbage strings**

4326649 4350277

- **109441-04 – SunOS 5.8: sdtudctool patch**

4312994 4342214 4393648 4407566

- **109452-01 – SunOS 5.8: Window List, buttons unlocalised in Options dialog**

4329351

- 109454-01 – SunOS 5.8: /kernel/fs/fifofs and /kernel/fs/sparcv9/fifofs patch

4302216

- 109458-02 – SunOS 5.8: /kernel/strmod/ldterm patch

4152717 4250344

- 109460-06 – SunOS 5.8: social and sf drivers patch

4137818 4259911 4285968 4296275 4300684 4301468 4303182 4304245 4307129 4307585 4322210
4327372 4327766 4328635 4330062 4381613 4384012 4420576

- 109470-02 – CDE 1.4: Actions Patch

4326649 4353583

- 109524-09 – SunOS 5.8: /kernel/drv/ssd patch

4271068 4271069 4295457 4297348 4303604 4318239 4329996 4337798 4343075 4343747 4349893
4352908 4353025 4353074 4354337 4356701 4357397 4364927 4367306 4367910 4375899 4384992
4387723 4397494 4405706

- 109529-06 – SunOS 5.8: luxadm, liba5k and libg_fc patch

4174203 4239619 4255709 4261528 4267328 4278281 4299846 4300876 4306461 4306571 4308889
4309126 4319786 4322825 4325179 4328845 4331309 4332727 4342013 4346160 4351705 4353263
4354574 4358935 4359401 4364789 4375525 4375872 4384199 4430689

- 109552-01 – SunOS 5.8: FIGSS-UTF.8, Removable media manager unlocalised

4327983

- 109564-01 – SunOS 5.8: Removable Media Mgr, Missing floppy error unlocalised

4329409

- 109568-03 – SunOS 5.8: sys-suspend need to support low power mode

4278930 4355638 4358149 4361324

- 109573-01 – SunOS 5.8: dhcpgmr help graphics not displayed correctly

4330902

- 109576-01 – SunOS 5.8: mountall and fsckall patch

4260430

- 109582-02 – CDE 1.4: sdtaudio patch

4305400 4432159 4431982 4438451 4429797 4429821 4445064 4426084 4430200 4437137 4335622
4205093 4334951 4172865 4346390 4373526 4360130 4391013 4389881 4412645 4412646 4417212
4412604 4413156 4419366 4428810 4460927 4463491 4462800 4462462 4462191

- 109607-01 – SunOS 5.8: /usr/include/iso/stdlib_iso.h patch

4300780

- 109609-01 – SunOS 5.8: UTF-8 Korean attached text becomes garbled

4309015

- 109613-03 – CDE 1.4: dtmail patch

- 4336922 4133950 4362276 4372376 4398137
- 109618-01 – SunOS 5.8: en_US.UTF-8 locale patch
- 4311444 4336840
- 109622-01 – SunOS 5.8: env LANG=zh_TW dtterm doesn't work in partial zh_TW.UTF-8
- 4330770
- 109639-02 – SunOS 5.8: th locale has errors in / lacks some LC_CTYPE definitions
- 4314263 4353504 4306111
- 109642-01 – SunOS 5.8: /usr/include/sys/dkio.h patch
- 4304790
- 109657-06 – SunOS 5.8: isp driver patch
- 4225880 4278975 4296113 4298594 4299727 4305985 4323441 4330876 4342019 4342469 4347100
4362676 4363019 4363024 4384300 4404617 4410464 4416394 4480473 4483647 4489615
- 109667-04 – SunOS 5.8: /usr/lib/inet/xntpd and /usr/sbin/ntpdate patch
- 4279094 4320855 4330427 4379876 4434235
- 109679-01 – SunOS 5.8: /usr/share/lib/smartcard/ibutton.jar patch
- 4330248
- 109692-03 – SunOS 5.8: Information: File contents are out of date
- 4339515 4345433 4350242
- 109695-03 – SunOS 5.8: /etc/smartcard/opencard.properties patch
- 4324685 4343216
- 109704-02 – SunOS 5.8: Japanese iconv patch
- 4350293 4344163 4344139 4340250 4340245 4227824
- 109718-01 – SunOS 5.8: SPECIAL PATCH: class action replacement scripts (SU2)
 - 109727-01 – SunOS 5.8: /usr/sadm/admin/printmgr/classes/pmclient.jar patch
- 4326665
- 109729-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/cat patch
- 4163406
- 109748-03 – CDE 1.4: sdaudiocontrol patch
- 4324012 4324019 4295904 4262417 4294925 4259352 4303389 4410061 4412648 4422632 4426089
4426400 4430118
- 109750-03 – SunOS 5.8: translation update and sync with base team's PDA images
- 4339505
- 109752-01 – SunOS 5.8: UI of admintool is lost in partail installation

4347036

- **109754-05 – SunOS 5.8: i2c driver patch**

4327656 4336169 4348220 4359774 4493395 4501846

- **109755-01 – OpenWindows 3.6.1 (japanese): update for power mgt util for s28u2**

4345748

- **109764-04 – SunOS 5.8: /kernel/fs/hsfs and /kernel/fs/sparcv9/hsfs patch**

4082275 4305026 4328133 4356459

- **109766-02 – SunOS 5.8: SUNWjxmft and SUNWjxcft patch for 8/10 dot font.**

4345078 4400714

- **109783-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/nfs/nfsd patch**

4305333 4325431

- **109785-01 – SunOS 5.8: /etc/inittab patch**

4273366

- **109793-09 – SunOS 5.8: su driver patch**

4242185 4284204 4293633 4305633 4329068 4329329 4331497 4333100 4334180 4351341 4352519
4354803 4356143 4357331 4358336 4362909 4374325 4394849 4427108

- **109803-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/du and /usr/xpg4/bin/du patch**

4306228

- **109805-04 – SunOS 5.8: /usr/lib/security/pam_krb5.so.1 patch**

4330143 4351689 4360931 4373142

- **109807-01 – SunOS 5.8: /usr/sbin/dumpadm patch**

4340246

- **109809-01 – SunOS 5.8: timezone data patch for Australasia**

4313766

- **109813-01 – SunOS 5.8: /usr/include/memory.h patch**

4313659

- **109815-10 – SunOS 5.8: se, acebus, pcf8574, pcf8591 and scsb patch**

4304938 4308769 4319571 4320055 4333577 4335099 4335407 4338933 4341299 4342866 4343535
4343601 4345375 4346323 4353422 4353426 4353430 4354219 4354857 4354859 4358059 4358940
4364763 4365262 4367981 4368931 4375225 4376423 4379189 4383950 4384345 4385065 4391660
4393595 4396693 4401945 4402018 4409169 4410299 4412596 4412952 4417867 4417908 4418400
4418408 4420763 4421345 4424145 4437712

- **109862-01 – X11 6.4.1 Font Server patch**

4314299 4323233 4335325 4335328 4336593 4345905

- **109868-05 – SunOS 5.8: WOS Help File Update**

4338011 4350353 4419807

■ **109872-01 – SunOS 5.8: vis driver patch**

4269556

■ **109873-11 – SunOS 5.8: prtdiag and platform libprtdiag_psr.so.1 patch**

4118537 4130278 4248666 4258820 4285559 4286659 4302737 4319714 4326851 4332032 4336443
4337039 4339157 4339689 4339732 4341185 4342594 4352438 4357014 4361157 4362289 4362805
4363440 4363858 4363907 4363997 4366980 4366986 4367573 4370121 4370746 4372567 4373467
4373616 4380560 4382538 4384142 4384394 4386281 4386308 4387908 4401725 4404968 4423418
4451120 4454212 4474033 4481541

■ **109876-02 – SunOS 5.8: fd driver patch**

4271682 4333588 4336201 4382509

■ **109877-01 – SunOS 5.8: /usr/include/sys/dma_i8237A.h patch**

4333588

■ **109879-02 – SunOS 5.8: isadma driver patch**

4334446 4346495 4358337

■ **109881-02 – SunOS 5.8: 1394 adb macros patch**

4329522 4330882 4331744 4351774

■ **109882-05 – SunOS 5.8: eri header files patch**

4231424 4327054 4345671 4345969 4363777 4364842 4376935 4378440 4386437 4389260 4412127
4480970 4486544 4509547

■ **109883-02 – SunOS 5.8: /usr/include/sys/ecppsys.h patch**

1167460 4241460 4250652 4257428 4270674 4271686 4275074 4275092 4275119 4275200 4275205
4276209 4295173 4297052 4299441 4299456 4299460 4299467 4299470 4299621 4299631 4301029
4301079 4301556 4309750 4310788 4314412 4314419 4329805 4349418 4364900

■ **109885-08 – SunOS 5.8: glm patch**

4105425 4105459 4105493 4109696 4136950 4171405 4171423 4171429 4171438 4171717 4171731
4171733 4171738 4171747 4249502 4258589 4310491 4310501 4310502 4310508 4324244 4324250
4329411 4331145 4331147 4334348 4334505 4337546 4338033 4340982 4341851 4342624 4345567
4347753 4377141 4400052 4402996 4405933 4416758 4459104 4470577 4474925 4478315 4479986
4486385 4501545 4527136

■ **109887-10 – SunOS 5.8: smartcard patch**

4252211 4259952 4260074 4275177 4288077 4290329 4293165 4293939 4298260 4305335 4306126
4315034 4322446 4330625 4332392 4341789 4341792 4343702 4343711 4346640 4352242 4352260
4352312 4352345 4353105 4355630 4361637 4389861 4390593 4396204 4401809 4418518 4420910
4423025 4423038 4423901 4423932 4426474 4434303 4445519 4449515 4451847 4480706 4487753
4516697

■ **109888-15 – SunOS 5.8: platform drivers patch**

4184705 4282158 4282162 4282212 4298789 4298792 4298974 4300179 4302637 4309879 4310136
4311755 4312461 4317174 4317841 4319122 4320338 4322734 4325336 4326197 4328374 4329677
4333868 4333891 4333978 4334198 4334465 4334709 4335760 4337039 4337522 4345163 4346495
4349747 4352438 4354995 4367126 4368109 4372629 4374518 4375285 4376094 4384009 4386595

4389036 4393883 4405240 4417600 4422232 4431402 4433029 4451120 4454748 4455475 4460897
4469049 4511527 4525457

■ **109889-01 – SunOS 5.8: usr platform links and libc_psr patch**

4231424 4275177 4321184 4327624 4328624 4334502 4346495

■ **109890-01 – SunOS 5.8: pmserver.jar patch**

4308951

■ **109892-03 – SunOS 5.8: ecpp patch**

1167460 4241460 4250652 4257428 4270674 4271686 4275074 4275092 4275119 4275200 4275205
4276209 4295173 4297052 4299441 4299456 4299460 4299467 4299470 4299621 4299631 4301029
4301079 4301556 4308951 4309750 4310788 4314412 4314419 4328669 4328671 4329805 4332425
4334210 4334506 4337450 4344459 4345596 4347469 4347728 4349418 4364900 4375134 4380979

■ **109893-02 – SunOS 5.8: stc driver patch**

4255596 4309750

■ **109894-01 – SunOS 5.8: bpp patch**

4309750

■ **109896-07 – SunOS 5.8: USB Audio patch**

4042931 4178572 4179082 4204158 4207634 4246091 4257491 4271687 4278766 4282084 4282600
4284408 4284481 4288456 4290035 4290038 4290048 4291027 4292644 4295049 4295084 4297451
4297991 4298047 4299321 4299711 4300133 4300497 4301110 4302343 4302435 4303153 4303369
4303371 4304019 4304060 4304250 4304253 4304383 4304911 4304968 4305392 4305434 4305436
4305437 4305467 4305645 4305649 4305819 4306676 4307085 4307415 4307418 4307542 4308510
4308511 4309075 4309328 4309368 4309499 4309566 4309916 4311023 4311829 4312163 4312381
4313650 4314164 4314166 4315368 4317503 4317522 4317527 4317528 4317916 4318194 4318604
4320410 4321542 4323024 4326037 4326139 4326143 4327740 4328521 4328542 4328590 4329325
4329560 4329687 4330021 4331700 4331710 4331762 4331764 4331769 4331858 4332033 4332613
4332707 4332773 4333033 4333036 4333039 4333448 4333879 4336235 4336592 4337149 4337561
4337816 4338525 4338614 4339292 4339729 4339937 4341714 4341839 4342024 4342426 4342488
4343230 4343443 4343762 4344107 4344121 4344122 4346249 4346254 4346837 4346963 4347288
4348120 4348124 4348566 4349013 4349282 4349339 4350077 4350113 4350570 4350901 4351164
4351268 4351426 4351563 4351568 4351707 4352002 4352101 4352320 4352931 4353264 4353457
4353816 4353820 4353828 4357035 4357915 4359440 4359658 4359875 4361715 4361718 4361719
4362924 4363252 4363632 4363966 4364027 4364427 4364534 4364575 4364748 4364911 4365137
4365848 4366366 4366395 4366523 4366651 4366874 4367554 4367841 4368474 4368842 4369136
4369166 4369411 4369968 4370685 4370687 4370697 4372725 4373367 4374495 4374566 4374608
4374609 4374774 4374933 4375698 4375740 4375879 4375900 4376086 4376175 4377947 4378118
4378262 4378867 4379087 4380154 4380598 4381028 4382602 4382906 4384717 4384776 4384791
4385510 4387466 4387888 4388157 4388286 4388586 4388935 4391440 4391912 4392605 4393088
4393114 4393350 4393591 4393819 4393967 4398235 4400665 4402359 4402755 4404373 4404398
4404559 4408726 4409022 4410980 4411451 4412128 4412479 4415430 4416096 4417060 4417092
4417298 4418923 4420873 4423037 4423482 4423523 4426338 4433464 4437766 4440473 4442483
4447095 4449060 4449744 4451857 4451865 4457209 4463426 4465102 4469049 4478723 4490191

■ **109898-05 – SunOS 5.8: /kernel/drv/arp patch**

4291034 4299644 4302198 4308728 4311938 4363786 4365204 4427290

■ **109900-02 – SunOS 5.8: /etc/init.d/network and /sbin/ifparse patch**

4209200 4291034 4299644 4308728 4311938 4382115

- **109902-03 – SunOS 5.8: /usr/lib/inet/in.ndpd patch**

4291034 4299644 4308728 4311938 4347223 4386544
- **109910-01 – Help unlocalised for Winst, Rem. Media Mgr. & Workspace Mgr.**

4329353 4329355 4339080
- **109920-06 – SunOS 5.8: pcic driver patch**

4243709 4286161 4337039 4341224 4347834 4352356 4352663 4362529 4367607
- **109922-02 – SunOS 5.8: pcelx, pcser and cs driver patch**

4090692 4243709 4308863 4308870 4320108 4352663
- **109924-03 – SunOS 5.8: pcata driver patch**

4287520 4303758 4309269 4352663
- **109926-02 – SunOS 5.8: /kernel/drv/pem and /kernel/drv/sparcv9/pem patch**

4243709 4303863 4332477 4352663
- **109928-04 – SunOS 5.8: pcmem and pcmcia patch**

4243709 4265532 4280422 4303875 4337357 4339636 4352663 4355964
- **109931-02 – CDE 1.4: sdtimage Patch**

4345373 4396192
- **109933-01 – SunOS 5.8: mv, cp, ln patch**

4264701
- **109935-03 – SunOS 5.8: libprtdiag_psr.so.1 for SUNW,UltraSPARC-IIi-Netract patch**

4338306 4353761 4353762 4364922 4422397
- **109936-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/diff patch**

4338744
- **109951-01 – SunOS 5.8: jserver buffer overflow**

4352777
- **109960-01 – CDE 1.4: sdtperfmeter patch**

4341412 4290470 4280252
- **109990-01 – SunOS 5.8: /usr/ccs/bin/dis patch**

4015840 4350263
- **109994-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/sparcv7/adb and /usr/bin/sparcv9/adb patch**

4015840 4350263
- **110019-06 – SunOS 5.8: JFP install/sysadm messages patch**

4354350 4375794 4405716 4449597 4481597 4512272
- **110044-01 – SunOS 5.8: iswalpha() can't work well in zh.GBK locale**

4355229

- **110065-01 – SunOS 5.8: New features added to install**

4357775

- **110068-02 – CDE 1.4: PDASync patch**

4341358 4335220 4367008

- **110075-01 – SunOS 5.8: /kernel/drv/devinfo and /kernel/drv/sparcv9/devinfo patch**

4341354

- **110088-02 – CDE 1.4: DtPower patch**

4354583 4336307 4370067 4372350 4374505 4374554

- **110127-04 – SunOS 5.8: Generic Framebuffer configuration Graphics Patch**

4305334 4472448

- **110150-04 – SunOS 5.8: rasctrl driver patch**

4351894 4364221 4493395 4501846

- **110165-02 – SunOS 5.8: /usr/bin/sed patch**

4287555 4400740

- **110206-01 – SunOS 5.8: sdtwinlst and sdtgwm utf8 unlocalised**

4352861 4352800

- **110221-06 – SunOS 5.8: Dcam1394 patch**

4365341 4349294 4372839 4382327 4424042 4423667 4500186

- **110269-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/libnisdb.so.2 patch**

4318294

- **110274-03 – SunOS 5.8: Figgs Custom install new features and install help**

4367029

- **110283-05 – SunOS 5.8: mkfs and newfs patch**

4297460 4333516 4339330 4344221 4374181 4380132 4425003 4476995

- **110285-01 – SunOS 5.8: consconfig_dacf patch**

4350044

- **110286-05 – OpenWindows 3.6.2: Tooltalk patch**

4334998 4379430 4363822 4417781 4499995 4518469

- **110320-01 – SunOS 5.8: /kernel/misc/sparcv9/s1394 patch**

4362967

- **110322-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/netsvc/yp/ypbind patch**

4362647

4025718 4296770 4451305

- **110381-01 – SunOS 5.8: ufssnapshots support, clri patch**

4296770

- **110382-01 – SunOS 5.8:**

4296770

- **110385-03 – SunOS 5.8: RCM modules patch**

4233832 4326110 4336779 4357245 4375059 4375416 4386544

- **110386-01 – SunOS 5.8: RBAC Feature Patch**

4311781 4313955

- **110387-03 – SunOS 5.8: ufssnapshots support, ufsdump patch**

4132365 4296770 4339366 4358666

- **110388-01 – SunOS 5.8:**

4311781 4313955

- **110389-04 – SunOS 5.8: cvc CPU signature**

4333639 4337039 4362110 4386544

- **110407-02 – CDE 1.4 Sdttypes patch**

4313855 4329990 4357804 4365790 4374350

- **110416-03 – SunOS 5.8: ATOK12 patch**

4361738 4372858 4384092 4443974

- **110423-03 – SunOS 5.8: Japanese font patch**

4349869 4426597 4450211

- **110428-01 – SunOS 5.8: New Turkish UTF-8 locale**

4368177

- **110453-03 – SunOS 5.8: admintool patch**

4327605 4354306 4509669

- **110457-04 – SunOS 5.8: scmi2c driver patch**

4282989 4349315 4401809 4435178 4468337 4469751

- **110458-02 – SunOS 5.8: libcurses patch**

4313067 4398331

- **110460-17 – SunOS 5.8: fruid/PICL plug-ins patch**

4286659 4326851 4336443 4339732 4341185 4358170 4358736 4361074 4361175 4363225 4363846
4365022 4366798 4367556 4369058 4370374 4370505 4370718 4372341 4372567 4374731 4375863
4381076 4382336 4382488 4384212 4384220 4384394 4384521 4385799 4387852 4387925 4387926
4389250 4389946 4396092 4400130 4404281 4404295 4404426 4404992 4409825 4409888 4413285
4414411 4417600 4418145 4418396 4429023 4431402 4432138 4432412 4433558 4433768 4440528

4440543 4445905 4451023 4454748 4458436 4459534 4469372 4471325 4474532 4475208 4477317
4477346 4479002 4479004 4479006 4480752 4489708 4496189 4507961 4507971 4508537 4508574
4511312 4511315 4513511 4515309 4526052

■ **110461-01 – SunOS 5.8: ttcompat patch**

4335144

■ **110503-01 – SunOS 5.8: Polish locale monetary incorrect**

4380484

■ **110511-03 – SunOS 5.8: rpc.nisd patch**

4280714 4326943 4411880 4411929

■ **110603-01 – CDE 1.4: sdtname patch**

4149628 4235799

■ **110605-02 – Motif 2.1.1 uil patch for Solaris 8**

4404810 4385838

■ **110609-02 – SunOS 5.8: cdio.h and command.h USB header patch**

4369151 4458516

■ **110611-01 – SunOS 5.8: lp.cat and postio ECP patch**

4310788 4329805 4349418 4364900

■ **110614-02 – SunOS 5.8: ses driver patch**

4319620 4319764 4414946

■ **110615-03 – SunOS 5.8: sendmail patch**

1119353 1254405 4086468 4304080 4317819 4329124 4329128 4329131 4332599 4344081 4344537
4357054 4361623 4367646 4368934 4374955 4384437 4388375 4402056 4419745 4419827 4462997
4487115 4493726 4497686

■ **110662-06 – SunOS 5.8: ksh patch**

4140307 4286837 4356624 4379531 4422293 4446868 4457880 4457987 4473696

■ **110668-01 – SunOS 5.8: /usr/sbin/in.telnetd patch**

4366956 4375449

■ **110670-01 – SunOS 5.8: usr/sbin/static/rcp patch**

4366956 4375449

■ **110700-01 – SunOS 5.8: automount patch**

4341272

■ **110702-01 – SunOS 5.8: mknetid patch**

4169796

■ **110710-01 – SunOS 5.8: nscd patch**

4159699

- **110716-02 – SunOS 5.8: Solaris Product Registry 3.0 patch**

4366927 4378201 4407526

- **110723-04 – SunOS 5.8: /kernel/drv/sparcv9/eri patch**

4363777 4364842 4376935 4378440 4386437 4389260 4412127 4442017 4453340 4465984 4480970
4486544 4509547

- **110724-01 – SunOS 5.8: liblayout patch**

4393355

- **110745-01 – SunOS 5.8: toolbox syntax correction**

4391812 4391778 4391779 4391781

- **110750-01 – SunOS 5.8: TCX Graphics Patch**

4349827

- **110752-01 – SunOS 5.8: Uninstaller doesn't come up with error messages**

4389792

- **110754-03 – SunOS 5.8: UR3 new features WBEM updates**

- **110756-02 – SunOS 5.8: UR3 new features DCL updates**

4404182

- **110758-03 – SunOS 5.8: UR3 new features SMC updates**

4398894 4404182

- **110764-03 – SunOS 5.8: UR3 new features MGP updates**

4398893 4404182

- **110766-03 – SunOS 5.8: s28_u4 SUNW0mp update**

- **110794-02 – SunOS 5.8: dr_daemon patch**

4250626 4254422 4299508 4355886 4356318 4357762 4375745

- **110797-02 – SunOS 5.8: UR4 New int**

4389039 4384498 4399740 4420102

- **110811-01 – SunOS 5.8: libnls patch**

4346460

- **110813-01 – SunOS 5.8: libxfn patch**

4346471

- **110815-01 – SunOS 5.8: libmp patch**

4346496

- **110817-01 – SunOS 5.8: appttrace and interceptors patch**

4307470 4344373

- **110819-03 – SunOS 5.8: /platform/sun4u/kernel/drv/sparcv9/us patch**

4370572 4376094 4433029 4469049

- **110820-07 – SunOS 5.8:**
/platform/SUNW,Sun-Fire-15000/kernel/drv/sparcv9/dman patch

4352615 4356741 4356803 4363907 4378444 4381083 4384426 4387731 4388848 4399242 4405711
4406097 4406900 4406902 4408062 4408453 4410007 4413586 4413590 4413592 4413593 4415373
4416329 4418247 4420118 4421452 4431203 4431805 4432988 4452555 4461168 4461182 4461189
4461209 4465826 4472415 4487535 4487652 4492534 4504140

- **110821-02 – SunOS 5.8: iosram driver patch**

4363907 4414084

- **110822-01 – SunOS 5.8: mboxsc driver patch**

4363907

- **110823-03 – SunOS 5.8: fcode patch**

4363907 4405109 4411034

- **110824-02 – SunOS 5.8: fcpci driver patch**

4363907 4405109

- **110825-02 – SunOS 5.8: fcodem driver patch**

4363907 4405109

- **110826-05 – SunOS 5.8:**
/platform/SUNW,Sun-Fire-15000/kernel/drv/sparcv9/schpc patch

4363907 4389226 4389669 4393561 4393772 4398474 4412060 4415707 4438104 4445639 4472832

- **110827-02 – SunOS 5.8: scosmb driver patch**

4363907 4423572

- **110828-02 – SunOS 5.8: sbbc driver patch**

4363907 4467769

- **110829-02 – SunOS 5.8: /platform/sun4u/kernel/tod/sparcv9/todstarcat patch**

4363907 4406849

- **110830-02 – SunOS 5.8: /platform/SUNW,Sun-Fire-15000/lib/cvcd patch**

4363907 4429680

- **110831-02 – SunOS 5.8: /platform/SUNW,Sun-Fire-15000/kernel/drv/sparcv9/cvc patch**

4363907 4370761 4396065

- **110832-01 – SunOS 5.8: cvcredir patch**

4363907

- **110833-01 – SunOS 5.8: usr platform links**

4363907

- **110835-03 – SunOS 5.8: platform/sun4u/kernel/misc/sparcv9/gptwo_cpu patch**

4363907 4405109 4451120

- **110836-03 – SunOS 5.8: /platform/sun4u/kernel/misc/sparcv9/gptwocfg patch**

4363907 4405109 4418093

- **110837-03 – SunOS 5.8: efcodes patch**

4363907 4393561 4393772 4398474 4405109

- **110838-04 – SunOS 5.8: /platform/SUNW,Sun-Fire-15000/kernel/drv/sparcv9/axq patch**

4363907 4409372 4418109 4446108 4508788

- **110839-03 – SunOS 5.8: /usr/lib/rcm/modules/SUNW_ip_rcm.so patch**

4373331 4434131 4464318 4464717 4483661 4495446 4499458 4500842 4501013 4502951

- **110840-02 – SunOS 5.8: bbc patch**

4369175 4381743 4389945

- **110841-01 – SunOS 5.8: gptwo patch**

4369175 4381743

- **110842-05 – SunOS 5.8: hpc3130 driver patch for SUNW,Sun-Fire-880**

4369175 4371073 4381743 4408237 4434341 4465733 4472722

- **110844-02 – SunOS 5.8: /platform/sun4u/kernel/drv/sparcv9/lm75 patch**

4369175 4381743 4434341

- **110845-03 – SunOS 5.8: /platform/sun4u/kernel/drv/sparcv9/ltc1427 patch**

4369175 4381743 4396092 4404992 4409825 4409888 4434341

- **110846-02 – SunOS 5.8: /platform/sun4u/kernel/drv/sparcv9/pcf8574 patch**

4369175 4381743 4434341

- **110847-02 – SunOS 5.8: /platform/sun4u/kernel/drv/sparcv9/pcf8591 patch**

4369175 4381743 4434341

- **110848-02 – SunOS 5.8: pcicfg patch**

4369175 4381743 4405109

- **110849-08 – SunOS 5.8: PICL support for SUNW,Sun-Fire-880**

4369175 4381743 4386743 4391856 4396092 4397396 4397400 4398426 4399865 4402759 4404295
4404953 4404992 4408182 4408237 4409825 4409888 4410173 4413285 4421202 4430036 4431165
4431194 4451120 4454748 4469888 4482300 4485229 4509191

- **110851-02 – SunOS 5.8: /platform/sun4u/kernel/drv/sparcv9/ssc050 patch**

4369175 4381743 4403503 4410299

- **110852-03 – SunOS 5.8: /platform/sun4u/kernel/drv/sparcv9/ssc100 patch**

4369175 4381743 4434341 4480752

- **110853-01 – SunOS 5.8: usr_platform patch**

- 4369175 4381743
- 110854-02 – SunOS 5.8: /platform/sun4u/kernel/drv/sparcv9/smbus_ara patch
- 4369175 4381743 4434341
- 110856-01 – SunOS 5.8: /etc/inet/services patch
- 4363907
- 110864-01 – SunOS 5.8:Need to back port fixes for SUNW_PKGLIST for ALC packages
- 4402062
- 110867-01 – SunOS 5.8:Need to back port fixes for SUNW_PKGLIST for ALC packages
- 4399082
- 110885-01 – SunOS 5.8: JFP Solaris Product Registry 3.0 patch
- 4405721
- 110888-01 – SunOS 5.8 : s28u4_06,figgs,New and updated message strings
- 4406660 4407100
- 110896-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/fs/cachefs/mount patch
- 4332446
- 110898-03 – SunOS 5.8: csh/pfsh patch
- 4374736 4384080 4402562 4404641
- 110900-02 – SunOS 5.8: /platform/sun4u/kernel/misc/sparcv9/pcicfg.e patch
- 4393561 4393772 4398474 4422504 4422982 4425717 4456658 4482012
- 110901-01 – SunOS 5.8: /kernel/drv/sngen and /kernel/drv/sparcv9/sngen patch
- 4319695 4325990
- 110903-02 – SunOS 5.8: edit, ex, vedit, vi and view patch
- 4059978 4320573 4364594
- 110905-02 – SunOS 5.8: /usr/bin/find patch
- 4333804 4354572 4445793
- 110907-01 – SunOS 5.8: /usr/include/arpa/inet.h patch
- 4345816
- 110910-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/fs/ufs/fsck patch
- 4225018
- 110912-03 – SunOS 5.8: cfgadm patch
- 4301920 4301922 4301984 4387106 4433560 4495168
- 110914-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/tr patch

4366964

- **110916-02 – SunOS 5.8: sort patch**

4300461 4303258 4304444 4314724 4330831 4334641 4338929 4343080 4351862 4352007 4357085
4366860 4389764 4404621

- **110918-03 – SunOS 5.8: /kernel/drv/openeep patch**

4334314 4346494 4379810 4401168 4416565 4422498 4434338 4451354 4451879 4453614 4458013
4458210 4459820 4461330 4466463 4467793 4468133 4468450 4470641 4477894 4478393

- **110927-01 – SunOS 5.8: Need to backport fixes in SUNW_PKGLIST in s8u4**

4399235

- **110934-04 – SunOS 5.8: pkgtrans, pkgadd, pkgchk and libpkg.a patch**

4025718 4318844 4331907 4378183 4386585 4394391 4451305

- **110939-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/acct/closewtmp patch**

4352064

- **110941-02 – SunOS 5.8: sar and sadc patch**

4026830 4472070

- **110943-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/tcsh patch**

4384076

- **110945-04 – SunOS 5.8: /usr/sbin/syslogd patch**

4309712 4323101 4336917 4337337 4345133 4345785 4353901 4357732 4374785 4385688 4386798
4408797 4413974 4416744 4429942 4463575 4476741 4477565

- **110951-01 – SunOS 5.8: /usr/sbin/tar and /usr/sbin/static/tar patch**

4063224

- **110953-02 – SunOS 5.8: /usr/kernel/drv/llc2 patch**

4375787 4400795

- **110955-02 – SunOS 5.8: /kernel/strmod/timod patch**

4380632 4453050

- **110957-02 – SunOS 5.8: /usr/bin/mailx patch**

4350331 4452732

- **110986-02 – SunOS 5.8: SMC help fix**

4354567 4366476 4384181

- **111008-06 – SunOS 5.8: Update Asia SUNWreg to sync with base changes for S8UR5**

4410946 4414341 4462592 4518303

- **111016-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/sdiff patch**

4355588

- 4395277

 - 111018-01 – SunOS 5.8: /etc/driver_aliases patch for gpio
- 4367486

 - 111023-01 – SunOS 5.8: /kernel/fs/mntfs and /kernel/fs/sparcv9/mntfs patch
- 4252667 4306404 4351894 4367476 4374325 4376935 4377930 4385015 4388147 4401352 4433311
4470545 4487938

 - 111041-04 – SunOS 5.8: su and su_pnp driver patch
- 4285908 4362110

 - 111049-02 – SunOS 5.8: patch /platform/SUNW,Ultra-Enterprise-10000/lib/cvcd
- 4383308

 - 111069-01 – SunOS 5.8: bsmunconv overwrites root cron tab if cu created /tmp/root
- 4406722

 - 111071-01 – SunOS 5.8: cu patch
- 4345842

 - 111073-01 – SunOS 5.8: re_comp header patch
- 4395929 4405756 4422290 4434254

 - 111075-02 – X11 6.4.1: keyboards patch
- 4291278 4516885

 - 111085-02 – SunOS 5.8: /usr/bin/login patch
- 4367773 4374045

 - 111088-02 – SunOS 5.8: mdb patch
- 4411173

 - 111098-01 – SunOS 5.8: ROC timezone should be avoided for political reasons
- 4395685

 - 111111-01 – SunOS 5.8: nawk line length limit corrupts patch dependency checking
- 4353938

 - 111141-01 – SunOS 5.8: last doesn't work correctly for more than 256 users login
- 4389722

 - 111197-01 – SunOS 5.8: nfs mount of a file > 2GB is impossible
- 4348627 4500188

 - 111225-02 – SunOS 5.8: tail reserves 2G when reading from a stdin
- 4348627 4500188

 - 111231-04 – SunOS 5.8: Solaris user registration patch

4364584 4382052 4428154 4457637 4463576 4479455

- **111232-01 – SunOS 5.8: patch in.fingerd**

4298915

- **111234-01 – SunOS 5.8: patch finger**

4298986

- **111265-01 – SunOS 5.8: patch who**

4384285

- **111267-02 – SunOS 5.8: /kernel/fs/specfs patch**

1101389 4445656

- **111269-03 – SunOS 5.8: Solaris Management Console patch**

4354567 4394572 4457451

- **111275-01 – SunOS 5.8: New features Solaris 8 Update 5 European**

4451579 4355669 4437042

- **111293-04 – SunOS 5.8: /usr/lib/libdevinfo.so.1 patch**

4226932 4423315 4461872 4478323

- **111295-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/sparcv7/pstack & /usr/bin/sparcv9/pstack patch**

4393386 4399452 4400361

- **111297-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/libsendfile.so.1 patch**

4400361

- **111299-03 – SunOS 5.8: PPP patch**

1264523 4098801 4328476 4410142 4419454 4421547 4421548 4421549 4452726 4516011 4517632

- **111302-01 – SunOS 5.8: EDHCP libraries patch**

4247106 4404390 4406599

- **111304-01 – SunOS 5.8: /kernel/misc/nfs_dlboot patch**

4247106

- **111306-03 – SunOS 5.8: ufsboot and inetboot patch**

4247106 4402048 4463870

- **111308-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/libmtmalloc.so.1 patch**

4247106

- **111310-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/libdhcpagent.so.1 patch**

4247106

- **111313-01 – SunOS 5.8: Viper tools are very slow to load**

4415738

- 111317-02 – SunOS 5.8: /sbin/init and /usr/sbin/init patch

4350392 4461715
- 111319-01 – SunOS 5.8: /usr/sbin/in.rdisc patch

4304158
- 111321-02 – SunOS 5.8: klmmmod and klmops patch

4370038 4372812
- 111323-01 – SunOS 5.8: /usr/xpg4/bin/more patch

4373943
- 111325-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/saf/ttymon patch

4246300
- 111327-05 – SunOS 5.8: libsocket patch

4316349 4324375 4356490 4458516 4464883
- 111332-04 – SunOS 5.8: /usr/lib/dcs patch

4402784 4429775 4456661 4457741 4460279 4480306
- 111335-08 – SunOS 5.8: Sun-Fire-15000 dr, gptwo_pci & sc_gptwocfg drivers patch

4346494 4379810 4385107 4397382 4399138 4399165 4399184 4400692 4404492 4404532 4406374
4406573 4406903 4407043 4407520 4409977 4412070 4414010 4414500 4414580 4416528 4416546
4416565 4417163 4418267 4418315 4418721 4419158 4419171 4421238 4422498 4422946 4423982
4434338 4446470 4451073 4451120 4451354 4451879 4451940 4453614 4455850 4456609 4458013
4458210 4459820 4460715 4461330 4461811 4464336 4465918 4466463 4467405 4467793 4468133
4468450 4469104 4469251 4470271 4470641 4475481 4476158 4477894 4478178 4478393 4481262
4485627 4487620 4489166 4489890 4491299 4495712 4496385 4500100 4503287 4506806 4509391
4509968 4512458 4514400 4519712
- 111337-01 – SunOS 5.8: /usr/sbin/ocfserv patch

4429492
- 111359-02 – SunOS 5.8: SPECIAL PATCH: postinstall replacement scripts (S8U6)
 - 111360-02 – SunOS 5.8: SPECIAL PATCH: postinstall replacement scripts (S8U6)
 - 111368-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/groups patch

4423602
- 111380-01 – solregis: Japanese message patch

4449182
- 111382-01 – X11 6.4.1: keyboards patch

4434254
- 111386-01 – SunOS 5.8: s28u6 Euro bug fixing

4466198 4471313
- 111393-02 – SunOS 5.8: /usr/lib/autofs/automountd patch

4308622 4379906

- **111398-01 – SunOS 5.8: parse_dynamic_clustertoc needs to use dynamic_tests**

4430962

- **111400-01 – SunOS 5.8: KCMS configure tool has a security vulnerability**

4415570

- **111415-04 – SunOS 5.8: SPECIAL PATCH: postinstall replacement scripts (S8U7)**
- **111431-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/libldap.so.4 patch**

4435628

- **111439-01 – SunOS 5.8: /kernel/fs/tmpfs patch**

4415160

- **111471-03 – Bug fixes for mp in asian locale printing bugs**

4501631 4502970 4505538 4502513 4503472

- **111481-01 – OpenWindows 3.6.2: clock Patch**

4443940

- **111498-04 – SunOS 5.8: PS2 Keyboard/mouse patch**

4456340 4462332 4473496 4286023 4309431 4351910 4359774 4433935 4493395 4501840 4502088

- **111504-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/tip patch**

4330475 4430971

- **111548-01 – SunOS 5.8: catman, man, whatis, apropos and makewhatis patch**

4392144 4434978

- **111562-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/librt.so.1 patch**

4285279

- **111570-01 – SunOS 5.8: uucp patch**

4416701

- **111588-01 – SunOS 5.8: /kernel/drv/wc patch**

4013043

- **111596-02 – SunOS 5.8: /usr/lib/netsvc/yp/rpc.yppasswdd patch**

4392250 4456994 4466065

- **111606-02 – SunOS 5.8: /usr/sbin/in.ftpd patch**

4244544 4436988 4445755 4446600 4451524 4452705

- **111624-01 – SunOS 5.8: /usr/sbin/inetd patch**

4343874

- **111626-01 – OpenWindows 3.6.2: Xview Patch**

4458476

- 111647-01 – BCP libmle buffer overflow

4468138

- 111657-01 – SunOS 5.8: Neide, atata and disk_ata.conf driver patch

4466044

- 111659-03 – SunOS 5.8: passwd and pam_unix.so.1 patch

4112707 4250887 4284795 4392250

- 111661-01 – SunOS 5.8: SPECIAL PATCH: script patch (SU6)

4467367

- 111741-02 – X11 6.4.1 hwc patch

4338558 4500611

- 111760-02 – SunOS 5.8: SPECIAL PATCH: procedural scripts (SU5)

4394560 4406401 4406620 4431188 4433365 4460462

- 111775-01 – SunOS 5.8: smdiskless patch

4464091

- 111777-01 – SunOS 5.8: smoservice patch

4464091

- 111789-01 – SunOS 5.8: /platform/SUNW,Ultra-Enterprise-10000/kernel/drv/dr patch

4406573 4417163

- 111790-05 – SunOS 5.8: ngdr and ngdrmach drivers patch for Ultra-Enterprise-10000

4346494 4379810 4399184 4414500 4416565 4422498 4425523 4434338 4451354 4451879 4451940
4453614 4455850 4458013 4458210 4459820 4461330 4466463 4467405 4467793 4468133 4468450
4470271 4470641 4477894 4478393 4485627 4486481 4491299 4496385 4500100 4507683

- 111791-01 – SunOS 5.8: usr platform links patch for SUNW,Sun-Fire-480R

4410299

- 111792-03 – SunOS 5.8: PICL plugins patch for SUNW,Sun-Fire-480R

4410299 4452072 4454148 4454690 4458986 4475419 4481764 4482308 4503033 4515810

- 111793-01 – SunOS 5.8: libprtdiag_psr.so.1 patch for SUNW,Sun-Fire-480R

4410299

- 111794-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/libcpc.so.1 patch

4451120

- 111796-03 – SunOS 5.8: Remote Shared Memory patch

4446198 4461149 4484229 4519566

- 4405706

 - 111800-01 – SunOS 5.8: /usr/include/sys/mhd.h patch
- 4426200

 - 111802-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/rcm/modules/SUNW_cluster_rcm.so patch
- 4273250 4335834 4461373

 - 111804-02 – SunOS 5.8: /usr/sbin/rem_drv patch
- 4335834

 - 111808-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/adb/devinfo patch
- 4451172

 - 111822-01 – SunOS 5.8: libpiclfrudata.conf patch for SUNW,Sun-Fire-480R
- 111823-01 – SunOS 5.8: New Features
 - 111831-01 – SunOS 5.8: /usr/kernel/drv/dump patch
- 4341921

 - 111844-02 – X11 6.4.1 xdm patch
- 4180129 4470241

 - 111852-01 – SunOS 5.8: SX Graphics Patch
- 4458250

 - 111874-02 – SunOS 5.8: usr/bin/mail patch
- 4452230 4465086

 - 111881-01 – SunOS 5.8: /usr/kernel/strmod/telmod patch
- 4448655

 - 111883-05 – SunOS 5.8: Sun GigaSwift Ethernet 1.0 driver patch
- 4463913 4462477 4434623 4502472 4501008 4499549 4493576 4493666 4492979 4486669 4508360
4507572 4513744 4497516 4511079 4512292 4513222 4513232 4513382 4522230 4522207 4522162
4519783 4517635 4498936 4522663

 - 111953-04 – SunOS 5.8: zh_CN.GB18030 locale support (part 1)
- 4502871 4502970 4508981 4513275 4515844

 - 111958-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/nfs/statd patch
- 4456871

 - 111995-02 – SunOS 5.8: SPECIAL PATCH: editable file replacements (SU7)
- 4105425 4105459 4105493 4109696 4136950 4171405 4171423 4171429 4171438 4171717 4171731
4171733 4171738 4171747 4249502 4310491 4310501 4310502 4310508 4342624 4377141 4402996
4459104 4470577 4474925 4478315 4479986 4491909 4477346 4491913 4477317

 - 112001-02 – SunOS 5.8: SPECIAL PATCH: class action replacement scripts (SU7)
- 4514892

- 4503474 4502883 4508981

 - 112032-02 – SunOS 5.8: New locale zh_CN.GB18030 support (Apply with 111953-xx)
- 4466215 4482260

 - 112039-01 – SunOS 5.8: usr/bin/ckitem patch
- 4233996

 - 112050-01 – SunOS 5.8: ptree patch
- 4350331 4467096 4497465

 - 112057-01 – SunOS 5.8: Asian mailx and in.comsat update
- 4482081 4519566

 - 112077-02 – SunOS 5.8: usr/kernel/drv/rsm patch
- 4500679

 - 112082-02 – SunOS 5.8: Webstart install patch for ja_JP.PCK and ja_JP.UTF-8
- 4488389

 - 112084-01 – SunOS 5.8: regression: sdthanja displays garbages using libXm.so.4
- 4318063

 - 112097-01 – SunOS 5.8:: /usr/bin/cpio patch
- 4487282

 - 112135-01 – SunOS 5.8:: usr/lib/libmapmalloc.so.1 patch
- 4298987 4309134 4321825 4365953 4395774 4472749

 - 112137-01 – SunOS 5.8: Support for Network Service Provider platforms
- 4502131

 - 112138-01 – SunOS 5.8:: usr/bin/domainname patch
- 4508775

 - 112142-01 – Configuration file fix for mp.
- 4507273

 - 112144-01 – SunOS 5.8 Packaging error in European Solaris Product Registry
- 4488613

 - 112158-01 – SunOS 5.8:: patch SUNWhea header files
- 4479673 4486106 4488613

 - 112159-01 – SunOS 5.8:: patch wrsm.so wrsmd.so
- 4477317 4477346 4491893

 - 112160-01 – SunOS 5.8:: platform links SUNW,Netra-T12 SUNW,Netra-T4

- 112161-02 – SunOS 5.8:: remove libprtdiag_psr.so.1 of SUNW,Netra-T12 SUNW,Netra-T4 patch

4477317 4477346 4491902 4495676

- 112162-03 – SunOS 5.8:: patch Netra T12 Lw8 driver

4477317 4491913 4507961 4507971 4508537 4508574 4511312 4511315 4512894 4513511

- 112163-01 – SunOS 5.8:: patch Netra T4 Lombus

4477346 4491909

- 112164-01 – SunOS 5.8:: patch Netra-T12 sgfru driver

4477317 4491917

- 112165-01 – SunOS 5.8:: patch usr/bin/rpcgen

4485436

- 112167-01 – SunOS 5.8:: patch usr/platform/SUNW,UltraAX-i2 symlink

4492257

- 112168-01 – SunOS 5.8:: patch dmfe and mii header file

4492254

- 112169-01 – SunOS 5.8: patch platform/SUNW,UltraAX-i2/kernel/misc/sparcv9/platmod

4489547

- 112170-01 – SunOS 5.8:: patch platform/sun4u/kernel/tod/sparcv9/todm5819

4492259

- 112171-01 – SunOS 5.8:: patch usr/sbin/locator

4432138 4497297

- 112172-02 – SunOS 5.8:: patch SUNW,UltraSPARC-IIe-NetraCT-40 sc_nct

4463067 4502610

- 112173-01 – SunOS 5.8:: patch SUNW,UltraSPARC-IIe-NetraCT-40 acebus.conf

4480971

- 112174-01 – SunOS 5.8:: patch platform link

4422397

- 112183-03 – SunOS 5.8:translations for s28u7_07
- 112187-01 – SunOS 5.8::

4362713

- 112218-01 – SunOS 5.8:: pam_ldap.so.1 patch

4384816

- 112220-01 – SunOS 5.8:: kernel/misc/nfssrv patch

4495944

- 112237-02 – SunOS 5.8:: mech_krb5.so.1 patch

4496679

- 112249-01 – SunOS 5.8:: libprtdiag_psr.so.1 SUNW,Netra-T4 SUNW,Netra-T12 patch

4495676

- 112334-01 – SunOS 5.8:: /usr/include/sys/archsystem.h patch

4525457

