



Solaris 7 - 11/99 ご使用にあたって (Intel 版)

Sun Microsystems, Inc.
901 San Antonio Road
Palo Alto, CA 94303
U.S.A. 650-960-1300

Part Number 806-2182-10
1999 年 12 月

Copyright 1999 Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road, Palo Alto, California 94303-4900 U.S.A. All rights reserved.

本製品およびそれに関連する文書は著作権法により保護されており、その使用、複製、頒布および逆コンパイルを制限するライセンスのもとにおいて頒布されます。サン・マイクロシステムズ株式会社の書面による事前の許可なく、本製品および関連する文書のいかなる部分も、いかなる方法によっても複製することが禁じられます。

本製品の一部は、カリフォルニア大学からライセンスされている Berkeley BSD システムに基づいていることがあります。UNIX は、X/Open Company, Ltd. が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。フォント技術を含む第三者のソフトウェアは、著作権により保護されており、提供者からライセンスを受けているものです。

RESTRICTED RIGHTS: Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to restrictions of FAR 52.227-14(g)(2)(6/87) and FAR 52.227-19(6/87), or DFAR 252.227-7015(b)(6/95) and DFAR 227.7202-3(a).

本製品に含まれる HG 明朝 L と HG ゴシック B は、株式会社リコーがリコービイマジクス株式会社からライセンス供与されたタイプフェイスマスタをもとに作成されたものです。平成明朝体 W3 は、株式会社リコーが財団法人日本規格協会 文字フォント開発・普及センターからライセンス供与されたタイプフェイスマスタをもとに作成されたものです。また、HG 明朝 L と HG ゴシック B の補助漢字部分は、平成明朝体 W3 の補助漢字を使用しています。なお、フォントとして無断複製することは禁止されています。

Sun, Sun Microsystems, OpenWindows, SunOS, AnswerBook2, docs.sun.com, Solaris Web Start, Java, JDK, JumpStart, NFS, HotJava, Solstice AdminSuite, Solstice AutoClient, DiskSuite, SunLink, Ultra, XGL は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc. (以下、米国 Sun Microsystems 社とします) の商標もしくは登録商標です。

サン のロゴマークおよび Solaris は、米国 Sun Microsystems 社の登録商標です。

すべての SPARC 商標は、米国 SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC 商標が付いた製品は、米国 Sun Microsystems 社が開発したアーキテクチャに基づくものです。

OPENLOOK、OpenBoot、JLE は、サン・マイクロシステムズ株式会社の登録商標です。

Netscape と Netscape Navigator は、米国 Netscape Communications Corporation の商標です。

Wnn は、京都大学、株式会社アステック、オムロン株式会社で共同開発されたソフトウェアです。

Wnn6 は、オムロン株式会社で開発されたソフトウェアです。(Copyright OMRON Co., Ltd. 1999 All Rights Reserved.)

ATOK は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。

ATOK8 は株式会社ジャストシステムの著作物であり、ATOK8 にかかる著作権その他の権利は、すべて株式会社ジャストシステムに帰属します。

本書で参照されている製品やサービスに関しては、該当する会社または組織に直接お問い合わせください。

OPEN LOOK および Sun Graphical User Interface は、米国 Sun Microsystems 社が自社のユーザおよびライセンス実施権者向けに開発しました。米国 Sun Microsystems 社は、コンピュータ産業用のビジュアルまたはグラフィカル・ユーザインタフェースの概念の研究開発における米国 Xerox 社の先駆者としての成果を認めるものです。米国 Sun Microsystems 社は米国 Xerox 社から Xerox Graphical User Interface の非独占的ライセンスを取得しており、このライセンスは米国 Sun Microsystems 社のライセンス実施権者にも適用されます。

DiComboBox ウィジェットと DtSpinBox ウィジェットのプログラムおよびドキュメントは、Interleaf, Inc. から提供されたものです。(Copyright (c) 1993 Interleaf, Inc.)

本書は、「現状のまま」をベースとして提供され、商品性、特定目的への適合性または第三者の権利の非侵害の黙示の保証を含みそれに限定されない、明示的であるか黙示的であるかを問わない、なんらの保証も行われぬものとします。

本製品が、外国為替および外国貿易管理法 (外為法) に定められる戦略物資等 (貨物または役務) に該当する場合、本製品を輸出または日本国外へ持ち出す際には、サン・マイクロシステムズ株式会社の事前の書面による承諾を得ることのほか、外為法および関連法規に基づく輸出手続き、また場合によっては、米国商務省または米国所轄官庁の許可を得ることが必要です。

原典: Solaris 7 11/99 (Intel Platform Edition) Release Notes

Part No: 806-1653-10

Revision A

© 1999 by Sun Microsystems, Inc.



目次

はじめに 7

1. Solaris 7 - 11/99 の構成 13

製品の種類と出荷形態 13

「Solaris 7 - 11/99 デスクトップ製品」および「Solaris 7 - 11/99 サーバー製品」の構成 13

Solaris 7 - 11/99 Software CD (Intel 版) 13

Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) フロッピーディスク 14

Solaris 7 - 11/99 Documentation CD (日本語版) 15

Solaris 7 - 11/99 Documentation CD 15

Netscape Communicator 4.51 CD (日本語版) 15

Solaris 7 インストールの手引き 16

Solaris 7 - 11/99 ご使用にあたって (Intel 版) (本書) 16

Solaris 7 インストールライブラリ (Intel 版) 17

Solaris 7 (Intel Platform Edition) Hardware Compatibility List 17

Solaris 7 デバイスの構成 (Intel 版) 18

日本語入力用図形文字コード表 18

Binary Code License (ソフトウェア使用許諾契約書) 19

Binary Code License (Terms & Conditions) 19

- 2. インストールにあたって 21
 - カスタマサポートへの連絡 22
 - 必要なメモリー 22
 - 必要なスワップ領域 22
 - 必要なディスク容量 23
 - Solaris Software CD のソフトウェア容量 23
 - Solaris Documentation CD のソフトウェア容量 24
 - Netscape Communicator CD のソフトウェア容量 27
 - 日本語環境のインストール方法 27
 - デフォルトロケールの設定 28
 - インストール言語の設定 29
 - オンラインリリース情報 30
 - 参照方法 31
 - インストール方法 31
- 3. インストールに関する注意事項とバグ情報 33
 - Solaris 7 - 11/99 インストールの注意事項とバグ情報 33
 - Solaris Web Start 1.0 インストールに関する注意事項とバグ情報 34
 - 対話式インストールに関する注意事項とバグ情報 37
 - アップグレードに関する注意事項とバグ情報 38
 - インストール全般に関する注意事項とバグ情報 43
 - AnswerBook2 に関するバグ情報 47
 - Solstice AutoClient に関する注意事項 47
 - ハードウェアに関するバグ情報 48
 - Solaris 7 - 11/99 インストールの注意事項とバグ情報 (日本語環境固有) 48
 - Solaris Web Start 1.0 インストールに関する注意事項とバグ情報 48
 - アップグレードに関する注意事項とバグ情報 51
 - インストール全般に関する注意事項とバグ情報 53
- 4. 実行時の注意事項とバグ情報 59

	Solaris 7 - 11/99 実行時の注意事項とバグ情報	59
	Solaris CDE に関するバグ情報	60
	システム管理に関するバグ情報	63
	リモートコンソールに関するバグ情報	64
	ファイルシステムに関するバグ情報	66
	JDK (Java Development Kit) に関する注意事項とバグ情報	67
	AnswerBook2 に関するバグ情報	68
	Solaris 実行時バグ情報	69
	Solaris 7 - 11/99 実行時の注意事項とバグ情報 (日本語環境固有)	69
5.	製品の中止情報	71
	サポート中止予定のソフトウェア	71
	sysidnis (1M) システム認識プログラム	71
	XIL	71
	Intel 版 Solaris オペレーティング環境のコンソールサブシステムが入れ替わる	72
6.	マニュアルに関する情報	75
	マニュアル中の訂正事項	75
	『Solaris 7 インストールライブラリ (Intel 版)』 (バグ ID : 4211128)	75
	PDA Sync オンラインヘルプ	76
	Solaris 7 ユーザーズガイド (追補)	78
	Solaris 7 のソフトウェア開発 (追補)	80
	ハードウェア製品のマニュアルページ	80
A.	Maintenance Update パッチリスト (Intel 版)	81
	パッチリスト	82
B.	Hardware Compatibility List (Intel Platform Edition) Solaris 7 3/99, 5/99, 8/99, 11/99	95
	Solaris 7 11/99 Hardware Compatibility List	95
	ビデオデバイスのサポート	95
	Solaris 7 8/99 Hardware Compatibility List	96

Solaris 7 5/99 Hardware Compatibility List 96

ビデオデバイスのサポート 96

Solaris 7 3/99 Hardware Compatibility List 97

ビデオデバイスのサポート 97

C. デバイスの構成 (Intel 版) Solaris 7 - 3/99, 5/99, 8/99, 11/99 99

Solaris 7 11/99 99

Intel EtherExpress PRO/100B, EtherExpress PRO/100+ 99

Solaris 7 8/99 100

Adaptec AHA-2940U2B, 2940U2W, 2940U2/OEM, 2950U2B, 3950U2B
HBA 100

LSI Logic (旧 Symbios Logic または NCR) 53C810, 53C810A, 53C815,
53C820, 53C825, 53C825A, 53C860, 53C875, 53C875J, 53C876, 53C895
HBA 103

Solaris 7 5/99 105

LSI Logic (Symbios) 64 ビット PCI デュアルチャネル Ultra2 SCSI
53C896 HBA 105

Solaris 7 3/99 107

物理アドレス拡張 (PAE) モード 107

PAE モードのサポートを無効にする 107

はじめに

本書『Solaris 7 - 11/99 ご使用にあたって (Intel 版)』は、Solaris™ 7 - 11/99 をご使用になるにあたって最初に読んでいただくマニュアルで、今回のリリースに関する最新情報が記述されています。

本書では、Solaris 7 - 11/99 オペレーティング環境ソフトウェアをインストールする前に必要な情報、リリース直前に明らかになった情報や問題点を中心に説明します。

Solaris 7 - 11/99 リリースに関するマニュアルとして、本書の他に『オンラインリリース情報』がオンラインのテキスト形式で提供されています。『オンラインリリース情報』については、30ページの「オンラインリリース情報」の説明を参照してください。

注 - 本書の第3章は、『オンラインリリース情報』の `installation_bugs` ファイル中の内容よりも優先されます。

注 - 今回の Solaris の製品名称は「Solaris 7 - 11/99」ですが、コード、パス名、パッケージパス名などで、「Solaris 2.7」または「SunOS 5.7」という名称が使用されていることがあります。コード、パス、パッケージパスなどを実際に入力または使用するときには、必ずマニュアル中に記述されている名称に従ってください。

対象読者

本書は、Solaris 7 - 11/99 ソフトウェアをインストールして使用する方を対象としています。Solaris についての知識を持つ方、現在習得中の方を対象としています。

内容の紹介

本書は、次のように構成されています。

第 1 章では、Solaris 7 - 11/99 に含まれるデスクトップ用およびサーバー用の CD やマニュアルの構成について説明します。

第 2 章では、Solaris 7 - 11/99 をインストールするために必要なメモリーおよびディスクの容量、日本語環境のインストールについての概要などを説明します。この章の内容を理解してから、インストールを開始してください。

第 3 章では、Solaris 7 - 11/99 Software CD に含まれている『オンラインリリース情報』の `installation_bugs` ファイルの内容を修正および追加した、インストールに関する注意事項とバグの最新情報を説明します。この章の内容を理解してから、インストールを開始してください。

第 4 章では、Solaris 7 - 11/99 Software CD に含まれている『オンラインリリース情報』の `runtime_bugs` ファイルを作成後に明らかになった、実行時の注意事項やバグの情報を説明します。

第 5 章では、Solaris 7 - 11/99 Software CD に含まれている『オンラインリリース情報』の `eof` ファイルを作成後に明らかになった、サポートを終了するソフトウェアの機能またはハードウェアについて説明します。

第 6 章では、Solaris 7 - 11/99 Software CD に含まれている『オンラインリリース情報』の `documentation_issues` ファイルを作成後に明らかになった、マニュアル中の訂正または補足事項について説明します。

付録 A では、Solaris 7 - 11/99 に統合されているパッチ (Maintenance Update パッチ) のリストを記載しています。

付録 B では、Intel 版 Solaris 7 - 11/99 でサポートされるハードウェアについて、『Solaris 7 (Intel Platform Edition) Hardware Compatibility List』を補足する情報を記載しています。

付録 C では、Intel 版 Solaris 7 - 11/99 環境でサポートされるハードウェアデバイスについて、『Solaris 7 デバイスの構成 (Intel 版)』を補足する情報を記載しています。

Solaris のほかに付属のソフトウェアをインストールする場合は、付属ソフトウェアに含まれている最新リリース情報を参照して、そのソフトウェアに関する注意事項およびバグ情報を確認してください。

関連マニュアル

Solaris をインストールするには、本書の内容を理解した上で、次のマニュアルをご利用ください。

- 『オンラインリリース情報』(30ページの「オンラインリリース情報」の説明をご覧ください)
- 『Solaris 7 インストールの手引き』
- 『Solaris 7 インストールライブラリ (Intel 版)』
- 『Solaris 7 のインストール (追補)』
- 『Solaris 7 のシステム管理 (追補)』
- 『Solaris 7 のソフトウェア開発 (追補)』
- 『Solaris 7 ユーザーズガイド (追補)』

Solaris のマニュアルは、このリリースに含まれる Solaris 7 - 11/99 Documentation CD で提供されています。

また、Solaris 7 - 11/99 の新機能について説明しているマニュアルも提供されています。これらのマニュアルは、タイトルに (追補) と示されています。

注 - 『Solaris 7 (Intel Platform Edition) Hardware Compatibility List』および『Solaris 7 デバイスの構成 (Intel 版)』中の情報は、Solaris 7 - 11/99 リリースで更新されています。それぞれ本書の付録 B および付録 C に、最新の情報が記載されています。

ハードウェア構成によっては、インストールを行うために別途作業が必要になることがあります。ハードウェア固有の作業が必要な場合は、各ハードウェアの

メーカーからインストール手順を補足する資料が提供されています。それらの資料も利用して、インストールを行なってください。

Solaris ハードウェア検証プログラム

Solaris ハードウェア検証プログラムに関する情報は、
<http://soldc.sun.com/support/certify/program.html> をご覧ください。
Solaris の次期リリースまでにハードウェア互換リストが変更されることがあります。最新のハードウェア互換リストは、
<http://soldc.sun.com/support/drivers/hcl/hcl.html> に提供されます。

Sun のマニュアルの注文

Sun Software Shop プログラムを利用して、米国 Sun Microsystems, Inc. (以降、Sun とします) のマニュアルまたは AnswerBook2™ CD をご注文いただけます。

マニュアルのリストと注文方法については、<http://www.sun.com/software/shop> を参照してください。

Sun のオンラインマニュアル

<http://docs.sun.com> では、Sun が提供しているオンラインマニュアルを参照することができます。マニュアルのタイトルや特定の主題などをキーワードとして、検索を行うこともできます。

表記上の規則

このマニュアルでは、次のような字体や記号を特別な意味を持つものとして使用します。

表 P-1 表記上の規則

字体または記号	意味	例
AaBbCc123	コマンド名、ファイル名、ディレクトリ名、画面上のコンピュータ出力、またはコード例を示します。	.login ファイルを編集します。 ls -a を使用してすべてのファイルを表示します。 system%
AaBbCc123	ユーザーが入力する文字を、画面上のコンピュータ出力とは区別して示します。	system% su password:
AaBbCc123	変数を示します。実際に使用する特定の名前または値で置き換えます。	ファイルを削除するには、rm <i>filename</i> と入力します。
『 』	参照する書名を示します。	『コードマネージャ・ユーザーズガイド』を参照してください。
「 」	参照する章、節、ボタンやメニュー名、または強調する単語を示します。	第 5 章「衝突の回避」を参照してください。 この操作ができるのは、「スーパーユーザー」だけです。
\	枠で囲まれたコード例で、テキストがページ行幅を超える場合、バックスラッシュは継続を示します。	sun% grep `^#define \ XV_VERSION_STRING`

ただし AnswerBook2™ では、ユーザーが入力する文字と画面上のコンピュータ出力は区別して表示されません。

コード例は次のように表示されます。

■ C シェルプロンプト

```
system% command y|n [filename]
```

■ Bourne シェルおよび Korn シェルのプロンプト

```
system$ command y|n [filename]
```

■ スーパーユーザーのプロンプト

```
system# command y|n [filename]
```

[]は省略可能な項目を示します。上記の場合、*filename* は省略してもよいことを示します。

| は区切り文字 (セパレータ) です。この文字で分割されている引数のうち 1 つだけを指定します。

キーボードのキー名は英文で、頭文字を大文字で示します (例: Shift キーを押します)。ただし、キーボードによっては Enter キーが Return キーの動作をします。

ダッシュ (-) は 2 つのキーを同時に押すことを示します。たとえば、Ctrl-D は Control キーを押したまま D キーを押すことを意味します。



注意 - この記号が付いている注意事項に従わない場合は、データ、システム、関連機器などの損傷を起こす可能性があります。

一般規則

- 「x86」という用語は、一般に Intel 8086 ファミリに属するマイクロプロセッサを意味します。これには、Pentium、Pentium Pro、Pentium II、Pentium II Xeon、Pentium III、Celeron の各プロセッサ、および AMD、Cyrix が提供する互換マイクロプロセッサチップが含まれます。このマニュアルでは、このプラットフォームのアーキテクチャ全体を指すときに「x86」という用語を使用し、製品名では「Intel 版」という表記で統一しています。

Solaris 7 - 11/99 の構成

この章では、Solaris 7 - 11/99 リリースに含まれている CD および印刷マニュアルについて説明します。

製品の種類と出荷形態

Solaris 7 - 11/99 は、「Solaris 7 - 11/99 デスクトップ製品」と「Solaris 7 - 11/99 サーバー製品」の 2 つの製品構成で提供されます。

「Solaris 7 - 11/99 デスクトップ製品」および 「Solaris 7 - 11/99 サーバー製品」の構成

「Solaris 7 - 11/99 デスクトップ製品」および「Solaris 7 - 11/99 サーバー製品」の構成について、概要を説明します。

Solaris 7 - 11/99 Software CD (Intel 版)



この CD には、主に次のソフトウェアが含まれています。他のどの CD よりも先にインストールしてください。

■ Solaris 7 - 11/99 オペレーティング環境

SunOS™、Solaris 共通デスクトップ環境 (以降、Solaris CDE と表記します)、OpenWindows™ ソフトウェア、日本語入力システム (Wnn6、ATOK8、cs00) などが含まれます。

インストールするには: まず初めに、本書に書かれている既知の問題について確認してください。次に、『Solaris 7 インストールライブラリ (Intel 版)』の「インストールの手順」を参照してください。


■ オンラインリリース情報

インストールに関する注意事項とバグ情報、実行時のバグ情報、最新情報、パッチ情報、ドライバ更新情報、サポートされなくなった製品の情報を、オンラインのテキストファイルで提供します。

注 - Solaris 7 - 11/99 Software CD に含まれているオンラインリリース情報は、Solaris 7 - 5/99 のオンラインリリース情報の内容と同じです。

参照するには: 30ページの「オンラインリリース情報」の説明をご覧ください。

Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) フロッピーディスク



この構成用補助フロッピーディスクは、x86 システムまたは Pentium プロセッサを搭載したシステムのブートに使用します。

インストールするには: 『Solaris 7 インストールライブラリ (Intel 版)』の「インストールの手順」を参照してください。

Solaris 7 - 11/99 Documentation CD (日本語版)



この CD には、AnswerBook2 文書サーバーソフトウェアと、日本語のオンライン文書コレクションおよびいくつかの英語のオンライン文書コレクション (日本語に翻訳されていない文書を含むもの) が含まれています。

詳細は、表 2-2 を参照してください。

インストールするには: この CD に含まれる README_ja.html をお読みください。

Solaris 7 - 11/99 Documentation CD



この CD には、AnswerBook2 文書サーバーソフトウェアと、英語およびヨーロッパ言語のすべての AnswerBook オンライン文書コレクションが含まれています。

Solaris 7 - 11/99 Documentation CD (日本語版) に含まれていない英語のオンライン文書コレクションを参照したい場合にご利用ください。

詳細は、表 2-3 を参照してください。

インストールするには: この CD に含まれる README_en.html をお読みください。


Netscape Communicator 4.51 CD (日本語版)



この CD には、日本語版の Netscape Communicator 4.51、Java Plug-In 1.1.2 (JDK 1.1 用)、Java Plug-In 1.2.2 (JDK 1.2 用) が含まれています。Solaris Web Start 1.0 によって、デフォルトで Solaris 7 - 11/99 ソフトウェアと同時にインストールされます。

インストールするには: この CD に含まれる readme_ja.txt をお読みください。


Solaris 7 インストールの手引き



インストールを始めるにあたって参照するカードです。従来の対話式インストールを行うか、または Solaris Web Start 1.0 インストールを行うかを選択し、それぞれを使用してインストールを行う手順が説明してあります。また、マニュアルの注文方法および Web ブラウザでの参照方法についても説明しています。


インストールに際しては、本書の第 2 章および第 3 章も必ずお読みください。

Solaris 7 - 11/99 ご使用にあたって (Intel 版) (本書)



インストールに関するバグ情報や注意事項を中心に説明しています。また、Solaris 7 - 11/99 Software CD に含まれている『オンラインリリース情報』を作成後に明らかになった、バグ情報、最新情報、サポートを中止する予定の製品の情報などを提供します。


Solaris 7 インストールライブラリ (*Intel* 版)



Solaris 7ソフトウェアのより高度なインストール (以前の Solaris リリースからのアップグレードなど) を行うために必要となる情報を提供します。次の章で構成されています。


- 「インストールの手順」
- 「新規機能一覧」
- 「新規機能の概要」
- 「Solaris Web Start の使い方」
- 「既存のオペレーティングシステムとユーザーデータの保存」
- 「システムのアップグレード」
- 「インストール時の問題解決」
- 「インストール後のソフトウェアの追加と削除」
- 「オンライン文書へのアクセス」
- 「CUI インストールの日本語訳」

Solaris 7 (Intel Platform Edition) Hardware Compatibility List




Solaris 7でサポートされる一般的な x86 ハードウェアについて、要件、周辺機器、システムプラットフォームの情報を提供します。

Solaris 7 デバイスの構成 (*Intel* 版)




Intel 版 Solaris 7 の Device Configuration Assistant (構成用補助) ソフトウェア、メーカーのデバイス構成媒体およびマニュアル、デバイス参照情報ページを使用して、x86 デバイス上で Solaris オペレーティング環境が動作するようにシステムを構成したり、構成時の問題を解決したりする方法について説明しています。

日本語入力用図形文字コード表




Solaris 7 オペレーティング環境で日本語入力システムを使用して図形文字を入力するための、コードと図形文字の対応、ja_JP.PCK および ja_JP.UTF-8 ロケール利用時の注意事項を説明しています。

Binary Code License (ソフトウェア使用許諾契約書)



ソフトウェア使用の許諾に関する記述が含まれています。

Binary Code License (Terms & Conditions)



上記の「ソフトウェア使用許諾契約書」に対する補足条項が含まれています。

インストールにあたって

この章では、Solaris 7 - 11/99 をインストールするために必要なメモリーおよびディスクの容量、日本語環境のインストールについて説明します。また、本書を作成する前の情報が書かれている『オンラインリリース情報』のインストール方法および参照方法についても説明します。

注 - 本章の内容を理解してからインストールを開始してください。この章に記載されている情報は、Solaris 7 - 11/99 Software CD に含まれている『オンラインリリース情報』の `installation_bugs` ファイルの内容よりも優先されます。オンラインリリース情報については、30ページの「オンラインリリース情報」の説明を参照してください。

以下に、Solaris 7 - 11/99 で提供されるインストール方法を簡単に説明します。

インストール方法	説明
従来の対話式インストール Jump Start™ カスタム Jump Start	Solaris ソフトウェアだけをインストールする。 (Solaris 7 - 11/99 Software CD に含まれている)
Solaris™ Web Start 1.0	Solaris ソフトウェアおよび同梱の CD に含まれる別ソフトウェアを一度に容易にインストールできる。 (Solaris 7 - 11/99 Software CD に含まれている)
Solaris Web Start 2.0 (installer)	Solaris がインストールされた環境に、同梱の CD に含まれる別ソフトウェアを共通のユーザーインタフェースで容易にインストールできる。 (同梱の CD に含まれている)

カスタマサポートへの連絡

サポートに関連する問題については、ご購入先にお問い合わせください。また、Sun についての情報は、以下の Web ページをご覧ください。

- <http://access1.sun.com>
- <http://www.sun.com>
- <http://www.sun.co.jp> (サン・マイクロシステムズ株式会社)

必要なメモリー

32M バイト以上の物理メモリーが必要です。Solaris CDE や OpenWindows などの日本語デスクトップ環境を使用する場合には、64M バイト以上確保することをお勧めします。

また、Solaris Web Start 1.0 によるインストールを日本語表示で行うには、最小 64M バイトの物理メモリーが必要です。詳細は、48ページの「システムの最小要件」を参照してください。

必要なスワップ領域

スワップ領域は、実メモリーとの合計が少なくとも 64M バイトになるように確保することを推奨します。さらに、日本語デスクトップ環境を使用する場合には、実メモリーとの合計が 128M バイト以上になるように確保してください。

注 - 物理メモリーが 64M バイト未満のシステムに、従来の対話式インストールでファイルシステムの自動配置を行なった場合に確保されるスワップ領域は、上記の要件を満たしていません。この場合は、手動でサイズを変更してください。

必要なディスク容量

今回のリリースで標準提供される Solaris Software CD、Solaris Documentation CD、Netscape Communicator CD をインストールするのに必要なディスク容量について説明します。

上記のソフトウェアをシステムにインストールするには、インストールするソフトウェアとディスクの構成によってファイルシステムを構築する必要があります。

Solaris Web Start 1.0 (Solaris 7 - 11/99 Software CD に含まれている) を使うと、Solaris オペレーティングシステムおよび同梱の別ソフトウェアをインストールするためのファイルシステムが自動的に配置され、これらの CD を一度に容易にインストールすることができます。

一方、従来の対話式インストール¹では、Solaris オペレーティングシステムだけをインストールするように設計されているので、同梱のソフトウェア容量も考慮したファイルシステムの自動配置を行うことはできません。

同梱のソフトウェアもインストールする場合には、それらのソフトウェア容量を考慮してファイルシステムを手動で構成する必要があります。そして、Solaris オペレーティングシステムのインストール終了後に、同梱の CD に含まれている Solaris Web Start 2.0 (installer) または、各ソフトウェアのインストール手順に従って、同梱のソフトウェアをインストールしてください。

なお、Solaris Easy Access Server 3.0 をご利用になる場合、含まれている各製品のソフトウェア容量については、『Solaris Easy Access Server 3.0 インストールライブラリ』を参照してください。

Solaris Software CD のソフトウェア容量

次の表は、Solaris 7 - 11/99 オペレーティングシステム (日本語版) だけをインストールするために必要なディスク容量を示しています。記載されている値は、日本語ロケール (ja、ja_JP.PCK、ja_JP.UTF-8) のパッケージをインストールする場合に必要な容量の推奨値 (カッコ内は最小値) です。スワップ領域に必要な容量は含まれていません。インストールする日本語ロケールが1つの場合は、この表の値よりもおよそ 30 M バイトほど少ない容量で済みます。

1. システムが Solaris Web Start 1.0 を実行するための要件を満たしていない場合、またはアップグレードや細かいインストール設定を行いたい場合などには、従来の対話式インストールを行う必要があります。

なお、従来の対話式インストールで「ソフトウェアの選択」画面に実際に表示される各ソフトウェアグループの値は、スワップ領域を含んだ値で、インストールするシステムのディスクやメモリーのサイズによって異なります。

表 2-1 Solaris 7 - 11/99 Software CD (Intel 版) のソフトウェア容量 (単位: M バイト)

ソフトウェアグループ	必要な容量の概算推奨値 (カッコ内は最小値)
ja (EUC)、PCK、UTF-8 のすべて	
全体ディストリビューション	942 (802)
/	55 (48)
/usr	887 (754)
開発者システムサポート	887 (754)
/	55 (48)
/usr	832 (706)
エンドユーザーシステムサポート	527 (448)
/	48 (40)
/usr	479 (408)

Solaris Documentation CD のソフトウェア容量

Solaris 7 - 11/99 では、日本語版と英語+ヨーロッパ言語版の、2 種類の Documentation CD が提供されます。

日本語版の Documentation CD 「Solaris 7 - 11/99 Documentation CD (日本語版)」には、日本語の AnswerBook パッケージおよび一部の英語の AnswerBook パッケージ (日本語に翻訳されていない文書コレクションを含むもの) が含まれており、すべての日本語ロケールで共通なパッケージとなっています。

英語+ヨーロッパ言語版の Documentation CD 「Solaris 7 - 11/99 Documentation CD」には、英語およびヨーロッパ言語のすべての AnswerBook パッケージが含まれています。

次の表に、「Solaris 7 - 11/99 Documentation CD (日本語版)」に含まれているパッケージとその容量を示します。これらのパッケージは、デフォルトで /opt にインストールされます。

表 2-2 Solaris 7 - 11/99 Documentation CD (日本語版) のソフトウェア容量

(単位 : M バイト)

パッケージ	形式	AnswerBook 名	必要な容量の概算値
[日本語]			
SUNWjinab	AB2	Solaris 7 Installation Collection - Japanese	7
SUNWjabe	AB2	Solaris 7 User Collection - Japanese	46
SUNWjaadm	AB2	Solaris 7 System Administrator Collection - Japanese	49
SUNWjabsd	AB2	Solaris 7 Software Developer Collection - Japanese	25
SUNWjdad	AB2	Solaris Common Desktop Environment 1.3 Developer Collection - Japanese	20
SUNWamaja	AB2	Solaris 7 Reference Manual Collection - Japanese	40
SUNWjopen	AB2	OpenBoot Collection - Japanese	7
[英語]			
SUNWinab	AB2	Solaris 7 Installation Collection	4
SUNWabsdk	AB2	Solaris 7 Software Developer Collection	21
SUNWaman	AB2	Solaris 7 Reference Manual Collection	87
SUNWakcs	AB2	KCMS AnswerBook	2
SUNWaxg	AB1	Solaris XGL 3.3 AnswerBook	28

注 - AnswerBook (AB1) と AnswerBook2 (AB2) は次の形式のデータを指します。

- 「AnswerBook1」: Solaris 2.6 より前の Solaris で使用されていた形式の AnswerBook のデータ
- 「AnswerBook2」: Solaris 2.6 から新しく導入された SGML 形式の AnswerBook のデータ

参照方法など AnswerBook についての詳細は、『Solaris 7 インストールライブラリ (Intel 版)』の「オンライン文書へのアクセス」を参照してください。

次の表に、「Solaris 7 - 11/99 Documentation CD」に含まれている、英語パッケージとその容量を示します²。これらのパッケージは、デフォルトで /opt にインストールされます。

表 2-3 Solaris 7 - 11/99 Documentation CD のソフトウェア容量 (英語パッケージのみ)
(単位 : M バイト)

パッケージ	形式	AnswerBook 名	必要な容量の概算値
[英語]			
SUNWinab	AB2	Solaris 7 Installation Collection	4
SUNWabe *	AB2	Solaris 7 User Collection	16
SUNWaadm *	AB2	Solaris 7 System Administration Collection	19
SUNWabsdk	AB2	Solaris 7 Software Developer Collection	21
SUNWdtad *	AB2	Solaris Common Desktop Environment 1.3 Developer Collection	9
SUNWaman	AB2	Solaris 7 Reference Manual Collection	87
SUNWopen *	AB2	OpenBoot Collection	2
SUNWakcs	AB2	KCMS AnswerBook	2
SUNWaxg	AB1	Solaris XGL 3.3 AnswerBook	28

注 - 英語+ヨーロッパ言語版の Documentation CD 「Solaris 7 - 11/99 Documentation CD」をインストールするには、この CD に含まれている Solaris Web Start 2.0 (installer) を使用し、カスタムインストールで上記の文書コレクションだけを選択してインストールしてください。なお、この CD は Solaris Web Start 1.0 を使用して Solaris 7 - 11/99 ソフトウェアと同時にインストールすることはできないので、インストールするために必要なディスク容量を別に確保しておく必要があります。

次の表に、AnswerBook2 文書サーバー (以降「文書サーバー」とします) を構成するパッケージ SUNWab2r、SUNWab2s、SUNWab2u をインストールするのに必要な容量を示します。文書サーバーについての詳細は、『Solaris 7 インストールライブラリ (Intel 版)』の「オンライン文書へのアクセス」および Solaris 7 - 11/99 Documentation CD (日本語版) に含まれる README_ja.html を参照してください。

2. この表では、ヨーロッパ言語のパッケージは省略しています。*印が付いているパッケージは、Solaris 7 - 11/99 Documentation CD (日本語版) には含まれていない英語のオンライン文書コレクションです。

表 2-4 文書サーバーのソフトウェア容量 (単位: M バイト)

ディレクトリ	必要な容量の概算値
/	1.3
/usr	32

Netscape Communicator CD のソフトウェア容量

次の表に、Netscape Communicator 4.51 (日本語版) をインストールするのに必要な容量を示します。

表 2-5 Netscape Communicator CD のソフトウェア容量 (単位: M バイト)

ソフトウェア	ディレクトリ	必要な容量の概算値
Netscape Communicator 4.51	/opt	25
Java Plug-In 1.1.2	/opt	25
Java Plug-In 1.2.2	/opt	25

日本語環境のインストール方法

この節では、Solaris 7 - 11/99 を日本語環境でインストールするための方法を説明します。日本語環境でインストールするには、大きく分けて「デフォルトロケールの設定」と「インストール言語の設定」の 2 つの設定が必要です。それ以外のインストール手順は英語版の Solaris と同じです。『Solaris 7 インストールの手引き』に書かれているインストール手順に従ってください。

なお Solaris 7 - 11/99 では、文字エンコーディングが異なる次の 3 つの日本語ロケールがサポートされています。

- 従来の EUC 環境をサポートする ja ロケール
- Solaris 2.6 から PCK 環境をサポートする ja_JP.PCK ロケール
- Solaris 7 で新たに追加された UTF-8 環境をサポートする ja_JP.UTF-8 ロケール

デフォルトロケールの設定

インストール後のシステムのデフォルトロケールを設定します (具体的には、`/etc/default/init` ファイル内に `LANG` 環境変数が定義されます)。

日本語環境をインストールする場合、システムのデフォルトロケールとして必ず日本語ロケールが設定されている必要はありませんが、設定されていることを推奨します。システムのデフォルトロケールとして日本語ロケールが設定されていると、たとえば、システムログイン時の `LANG` の設定をユーザーごとに環境設定ファイルで定義しなくても済みます。また、`dtlogin` の言語設定で、デフォルトで日本語ロケールが設定されます。

■ GUI (グラフィカル・ユーザーインターフェース) インストールの場合

最初に「Select Language and Locale」画面 (以降「ロケール設定画面」とします) が表示され、ここでデフォルトロケールを設定します。日本語環境でインストールするには、「Japanese EUC (ja)」、「Japanese PC Kanji (ja_JP.PCK)」、または「Japanese UTF-8 (ja_JP.UTF-8)」を選択してください。どれを選択するかわからない場合は、「Japanese EUC (ja)」を選択してください。

ここでの設定は、以後起動されるインストール画面の表示言語も決定します。

■ CUI (キャラクタ・ユーザーインターフェース) インストールの場合

インストール中にシステムのデフォルトロケールを設定することはできません。また、インストール画面も英語による表示だけです。³

システムのデフォルトロケールをインストール後に設定、または変更する場合には、`/etc/default/init` ファイルでの `LANG` 環境変数の設定を次のようにしてから、システムを再起動します。

ja ロケールに設定	<code>LANG=ja</code>
ja_JP.PCK ロケールに設定	<code>LANG=ja_JP.PCK</code>
ja_JP.UTF-8 ロケールに設定	<code>LANG=ja_JP.UTF-8</code>
C ロケールに設定	<code>LANG=C</code> または、 <code>LANG=</code> の行を削除

また、インストール前にこのデフォルトロケールをあらかじめ設定しておくことも可能です。この事前設定をしておくと、GUI インストール時にもロケール設定画面

3. グラフィカルモニターを装備していないシステムの場合は、自動的に CUI インストールが起動します。また、「Bypass Configuration」を選択して明示的に周辺デバイスの設定を省略した場合にも、CUI インストールになります。

が表示されないため、たとえばカスタム JumpStart による自動インストールのように意図的にロケール設定画面を表示させたくない場合などに有効です。⁴

インストール言語の設定

言語 (ロケール) に依存するソフトウェアパッケージ (JFP パッケージ) のインストールを決定します。日本語環境をインストールするには、必ず JFP パッケージをインストールする必要があります。JFP パッケージについての詳細は、『オンラインリリース情報』の「パッケージ情報」(package ファイル) を参照してください。

Solaris 7 - 11/99 では、ja ロケール環境、ja_JP.PCK ロケール環境、ja_JP.UTF-8 ロケール環境、そしてそれらの任意の混在環境をインストールすることが可能です。

■ 従来の対話式インストールの場合

「言語の選択 (Select Languages)」画面でインストールする日本語ロケールを選択します。この画面では、あらかじめ選択されたデフォルトロケールが自動的に選択された状態になっています。

たとえば、ja と ja_JP.PCK の両ロケール環境をインストールするには、ja と ja_JP.PCK の両方を選択します。

■ Solaris Web Start 1.0 インストールの場合

従来の対話式インストールと同様の方法で、Solaris ソフトウェアおよびインストールする同梱ソフトウェアの各々に対して、日本語ロケールを指定します。なお、日本語化されている製品はそのサポートロケールが表示されており、あらかじめ選択されたデフォルトロケールが自動的に選択された状態になっています。

■ カスタム JumpStart インストールの場合

カスタム JumpStart インストールが参照するプロファイルに locale キーワードを追加します。⁵

ja と ja_JP.PCK の両ロケール環境をインストールする場合のプロファイルの例を次に示します。

4. デフォルトロケールの事前設定を行うには、「ネームサービスに事前に定義しておく方法」または「sysidcfg ファイルを使用する方法」の 2 通りがあります。詳しくは、『Solaris のインストール (上級編)』を参照してください。

5. locale キーワードは、JFP パッケージのインストールに影響しますが、システムのデフォルトロケールを決定するものではありません。

キーワード	値
install_type	initial_install
system_type	standalone
partitioning	default
cluster	SUNWCuser
locale	ja
locale	ja_JP.PCK

なお、このようにプロファイル中で locale キーワードを明示的に定義しない場合でも、デフォルトロケールとして日本語ロケールが設定されていれば、そのロケール環境が自動的にインストールされます。ただし、複数の日本語ロケール環境をインストールするには、プロファイルで指定する必要があります。

オンラインリリース情報

Solaris 7 - 11/99 Software CD には、『オンラインリリース情報』がテキスト形式で提供されています。本書は、インストールに関連する情報に加えて、『オンラインリリース情報』を作成後に明らかになった情報を元に作成されているため、適宜、本書と共に以下のオンラインリリース情報を参照してください。

注 - Solaris 7 - 11/99 Software CD に含まれているオンラインリリース情報は、Solaris 7 - 5/99 のオンラインリリース情報の内容と同じです。

- インストールの情報と注意事項を提供する installation_bugs ファイル

注 - 本書の第 3 章は、installation_bugs ファイルの内容よりも優先されます。

- 実行時のバグ情報と注意事項を提供する runtime_bugs ファイル
- 機能についての情報を提供する new_features ファイル
- パッチ情報を提供する patches ファイル

注 - Solaris 7 - 11/99 に統合されているパッチの情報は、本書の付録 A をご覧ください。

- パッケージ情報を提供する package ファイル

- 製品の中止情報を提供する eof ファイル
- ドライバ更新情報を提供する driverupdate ファイル
- マニュアルに関する情報を提供する documentation_issues ファイル

参照方法

テキストエディタや vi エディタなどを利用して各ファイルを参照することができます。インストール前などに Solaris 7 - 11/99 Software CD から直接参照するには、次のディレクトリにアクセスして各ファイルを参照してください。

```
/cdrom/ja_sol_7_1199_x86/s2/Solaris_2.7/Docs/release_info/<locale>
```

Solaris CDE 環境では、フロントパネルにあるアプリケーションマネージャのアイコンを選択し、「インフォメーション」を選択することによって参照できます。各ファイルは、以下のディレクトリの下に配置されています。

- Solaris 7 - 11/99 全般の情報 - ASCII テキスト (C ロケールの場合)


```
/usr/share/release_info/Solaris_2.7/C/
```
- Solaris 7 - 11/99 全般の情報と日本語環境固有の情報 - EUC テキスト (ja ロケールの場合)


```
/usr/share/release_info/Solaris_2.7/ja/
```
- Solaris 7 - 11/99 全般の情報と日本語環境固有の情報 - PCK テキスト (ja_JP.PCK ロケールの場合)


```
/usr/share/release_info/Solaris_2.7/ja_JP.PCK/
```
- Solaris 7 - 11/99 全般の情報と日本語環境固有の情報 - UTF-8 テキスト (ja_JP.UTF-8 ロケールの場合)


```
/usr/share/release_info/Solaris_2.7/ja_JP.UTF-8/
```

インストール方法

『オンラインリリース情報』は、次のパッケージに含まれています。

- SUNWrdm : On-Line Open Issues ReadMe (英語テキスト)
- SUNWjrdm : Japanese (EUC) On-Line Open Issues ReadMe (EUC テキスト)
- SUNWjprdm : Japanese (PCK) On-Line Open Issues ReadMe (PCK テキスト)

■ SUNWjurdm : Japanese (UTF-8) On-Line Open Issues ReadMe (UTF-8 テキスト)

注 - SUNWjrdm、SUNWjprdm、SUNWjurdm は、それぞれコードエンコーディングが違っただけで、記述されている内容は同じです。

「エンドユーザシステムサポート」以上のソフトウェアグループ (クラスタ) でインストールすると、英語版の SUNWrdm パッケージ、およびインストール言語として選択したロケールに依存する日本語パッケージが自動的にインストールされます。

「コアシステムサポート」でインストールする場合には、Solaris インストール時に「ソフトウェアのカスタマイズ」画面で、「On-Line Open Issues ReadMe (SUNWrdm)」パッケージを明示的に追加選択してインストールしてください。

インストールに関する注意事項とバグ情報

この章では、Solaris 7 - 11/99 Software CD に含まれている『オンラインリリース情報』の `installation_bugs` ファイルを作成後に明らかになった、インストールに関する最新情報や既知の問題について説明します。

Solaris 全般に関する (ロケールに共通の) 情報と、日本語環境に固有の情報とを分けて説明しています。33ページの「Solaris 7 - 11/99 インストールの注意事項とバグ情報」には、Solaris 7 - 11/99 全般に関する情報が記載されています。48ページの「Solaris 7 - 11/99 インストールの注意事項とバグ情報 (日本語環境固有)」には、日本語環境に固有の情報のみが記載されています。

注 - 本章の内容を理解してからインストールを開始してください。この章に記載されている情報は、Solaris 7 - 11/99 Software CD に含まれている『オンラインリリース情報』の `installation_bugs` ファイルの内容よりも優先されます。オンラインリリース情報については、30ページの「オンラインリリース情報」の説明を参照してください。

Solaris 7 - 11/99 インストールの注意事項とバグ情報

この節では、主に次の情報について説明します。

- Solaris Web Start 1.0 インストールに関する情報
- 対話式インストールに関する情報

- アップグレードに関する情報
- ハードウェアに関する情報

Solaris Web Start 1.0 インストールに関する注意事項とバグ情報

この節では、Solaris Web Start 1.0 を使用してインストールを行う場合に発生する問題について説明します。この節に記載されている問題は、Solaris 対話式インストールプログラムを使用する場合には発生しません。

Solaris Web Start 1.0 についての詳細は、『Solaris 7 インストールライブラリ (Intel 版)』の「Solaris Web Start の使い方」を参照してください。

ルート (/) ファイルシステムを移動できない (バグ ID: 4046659)

Solaris Web Start 1.0 ではシステムディスクを選択できますが、その後にルート (/) ファイルシステムをシステムディスクから移動できません。

回避方法：ルート (/) ファイルシステムをシステムディスクから移動する必要がある場合は、Solaris Web Start 1.0 ではなく Solaris 対話式インストールプログラムを使用してください。

製品がすべての予約領域を使用しない (バグ ID: 4059182)

Solaris Web Start 1.0 は、インストールするすべての製品に必要な合計ディスク容量に基づいてディスク容量を確保します。インストール後、製品を使用する前にディスク容量の割り当てをチェックすると、かなりの容量が未使用であるように見えます。この容量の一部は未使用のままになる場合もありますが、一部はソフトウェアを実行するときに使用されます。

回避方法：Solaris Web Start 1.0 が必要とする容量よりも少ないディスク容量を割り当てたい場合は、Solaris Web Start 1.0 ではなく Solaris 対話式インストールプログラムを使用してください。

ルート (/) ファイルシステムが HBA シリンダ 1023 を超えて配置される (バグ ID: 4062008)

Solaris Web Start 1.0 でファイルシステムを手動で配置すると、インストールプログラムの起動後、エラーメッセージが表示される場合があります。これは、ルート (/) ファイルシステムに割り当てられた領域が大きすぎるためです。

回避方法 : Solaris Web Start 1.0 を再起動し、自動ファイルシステム配置を使用してください。

クライアントサーバーモードで Solaris Web Start を使用してインストールを行うと HotJava コンソールウィンドウに例外メッセージが表示される (バグ ID: 4248436)

クライアントサーバーモードで Solaris Web Start を使用してインストールを実行しているときに、次のような例外メッセージが HotJava コンソールウィンドウに表示されることがあります。

```
sun.applet.AppletSecurityException: checkaccess.thread
  at java.lang.Throwable.<init>(Compiled Code)
  at java.lang.Exception.<init>(Compiled Code)
  at java.lang.RuntimeException.<init>(Compiled Code)
  at java.lang.SecurityException.<init>(Compiled Code)
  at sun.applet.AppletSecurityException.<init>(Compiled Code)
  at sun.hotjava.security.PolicyUntrusted.checkAccess(Compiled Code)
  at sun.hotjava.security.HotjavaSecurity.checkAccess(Compiled Code)
  at java.lang.Thread.checkAccess(Compiled Code)
  at java.lang.Thread.stop(Compiled Code)
  at MouseOverPanel.handleMouseEnter(Compiled Code)
  at SolsticeConfTaskPage.handleEvent(Compiled Code)
  at java.awt.Component.postEvent(Compiled Code)
  at java.awt.Component.postEvent(Compiled Code)
  at java.awt.Component.postEvent(Compiled Code)
  at java.awt.Component.postEvent(Compiled Code)
  at java.awt.Component.postEvent(Compiled Code)
  at java.awt.Component.postEvent(Compiled Code)
  at java.awt.Component.postEvent(Compiled Code)
  at java.awt.Component.postEvent(Compiled Code)
  at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Compiled Code)
  at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Compiled Code)
  at java.awt.Component.dispatchEvent(Compiled Code)
  at java.awt.EventDispatchThread.run(Compiled Code)
Exception occurred during event dispatching:
sun.applet.AppletSecurityException: checkaccess.thread
```

例外メッセージが表示された時にマウスボタンをクリックすると、例外メッセージの表示が遅くなり、製品情報の表示が正しく更新されないことがあります。

回避方法：マウス操作に対する応答を改善し、インストール処理を最後まで行うには、HotJava コンソールウィンドウを閉じてください。製品情報の表示が正しく更新されないことがあります。インストール処理に影響はありません。Solaris Web Start は、選択された製品をインストールしますが、複数の製品上にカーソルを動かすと、情報が正しく表示されないことがあります。

例外メッセージが出力されないようにするには、インストール前またはインストール中に HotJava コンソールウィンドウを開かないでください。

Solaris 7 - 8/99 の Netscape Communicator CD は、Solaris 7 - 11/99 の Solaris Web Start 1.0 を使用してインストールできない (バグ ID: 4274778)

Solaris 7 - 11/99 の Solaris Web Start 1.0 では、Solaris 7 - 8/99 の Netscape Communicator CD に含まれている Netscape™ をインストールすることはできません。インストールしようとする、Solaris Web Start 1.0 から次のようなメッセージが出力されます。

Insert the CD-ROM labeled 'Netscape Communicator 4.51' into the CD-ROM drive and continue.

このメッセージは、Solaris 7 - 11/99 の Netscape Communicator CD を挿入するかまたは「スキップ」ボタンを押すまで表示されます。「スキップ」ボタンを押した場合、Netscape Communicator 4.51 はインストールされません。

回避方法: 次のいずれかの方法を実行してください。

- Solaris 7 - 11/99 の Netscape Communicator CD が利用可能な場合は、CD-ROM ドライブに CD を挿入してインストールを続けてください。Solaris 7 - 11/99 の Netscape Communicator CD であるかどうかは、CD ラベルの以下の点を確認してください。
 - パーツ番号 704-6993-10 (CD ラベルの左側にある Sun のロゴマークの下)
 - 以下の製品名 (CD ラベルの右側に書かれている "SPARC™/Intel 版" の上)

Netscape Communicator™ 4.51

Java™ Plug-In 1.1.2

Java™ Plug-In 1.2.2

- Solaris 7 - 11/99 の Netscape Communicator CD がない場合は、Solaris 7 - 8/99 の Netscape Communicator CD から、CD のルートディレクトリにあるインストールウィザード (Solaris Web Start 2.0 Installer) を使用して、手動で Netscape をインストールしてください。
- Netscape をインストールしない場合は、Solaris Web Start 1.0 で「スキップ」ボタンを押して Solaris 7 - 11/99 オペレーティング環境のインストールを続けてください。

対話式インストールに関する注意事項とバグ情報

この節では、対話式インストールに関連する問題について説明します。

ファイルシステムのマウントでエラーが発生してインストールが失敗する (バグ ID: 4164303)

次のメッセージが表示されます。

```
The Solaris operating environment on slice c0t0d0s0 cannot be upgraded.  
A file system listed in the file system table (vfstab) could not be mounted.
```

ルート (/) の i ノード用にストライプされた DiskSuite™ メタデバイスに格納されている i ノードに、インストールプログラムが割り込み、そのメタデバイスをアップグレード可能なスライスとしてマウントしようとしたと考えられます。この問題が発生した場合は、マウントが失敗してインストールが異常終了します。

回避方法: 次のようにして Solaris 7 オペレーティング環境をインストールしてください。

1. **DiskSuite** メタデバイスが含まれているディスクとの接続を外します。
2. 対話式インストールを再開します。

リポート後に **TotalNET Advanced Server (SunLink) ドライバ** でパニックが発生する (バグ ID: 4121961)

次のような警告メッセージが表示されます。

```
Warning: mod_install: MT-unsafe driver 'tnatp' rejected panic[cpu0] /  
thread=7051e040:mutex-enter:bad_mutex lp=1046aa20 owner=7051e040 thread=7051e040
```

ドライバの衝突が発生するため、Solaris 7 オペレーティング環境では TotalNET Advanced Server (SunLink™) をバージョン 5.2 へアップグレードする必要があります。TotalNET Advanced Server 5.0 および 5.1 では、Solaris 7 オペレーティング環境が正常にブートしません。

回避方法 : Solaris 7 オペレーティング環境をインストールする前に、インストールされている TotalNET Advanced Server のすべての構成要素をバージョン 5.2 にアップグレードする必要があります。TotalNET Advanced Server 5.2 は、Solaris Easy Access Server 2.0 CD から入手することができます。アップグレード方法については、添付のマニュアルを参照してください。

インストールの進捗を示すスケール表示が不正確 (バグ ID: 1266156)

Solaris ソフトウェアのインストール中であるにもかかわらず、「Solaris ソフトウェアのインストール - 実行中」で表示されるスケールが、インストールが完了したことを示す場合があります。スケールがインストール完了を示した後も、インストールプログラムがパッケージを追加していることがあります。インストールが完了したかどうかを、スケール表示で判断しないでください。すべてのインストール処理が完了すると、次のメッセージが表示されます。

```
インストールが完了しました
```

アップグレードに関する注意事項とバグ情報

この節では、アップグレード時にのみ発生する問題について説明します。



注意 - Solaris 7 - 11/99 オペレーティング環境にアップグレードする前に、必ずバグ ID: 4121281 に関する説明をお読みください。

DiskSuite でデータが失われる可能性がある (バグ ID: 4121281)

DiskSuite を使用しているシステムを Solaris 7 にアップグレードする場合、DiskSuite をバージョン 4.2 にアップグレードする必要があります。DiskSuite 4.2 には、metadb 複製の削除および交換を自動的に行う metacvt というスクリプトが含まれています。このスクリプトを使用して、metadb 複製に格納されている SCSI ドライバ名を cmdk から sd に変更できます。

回避方法 : Solaris 7 オペレーティング環境へのアップグレード中にデータを損失しないようにするには、DiskSuite が動作している x86 システムのアップグレードを開始する前に、メタデバイス構成をテキストファイルに保存し、metadb 複製を削除してください。x86 システムのアップグレード後に、DiskSuite のコマンド行インタフェースを使用してメタデバイス構成を復元してください。

『Solstice DiskSuite 4.2 ご使用にあたって』には、metadb 構成の保存、metadb 複製の削除、x86 システムの Solaris 7 オペレーティング環境へのアップグレード、DiskSuite のバージョン 4.2 へのアップグレード、メタデバイス構成の復元について、それぞれの手順が記載されています。Solaris 7 オペレーティング環境には、これらの手順を自動化する Bourne シェルスクリプトが含まれています。

なお DiskSuite 4.2 は、Solaris Easy Access Server 2.0 CD から入手することができます。

ディスクレスクライアントのインストールでサーバー上の dfstab ファイル内の変更が保存されない (バグ ID: 4045544)

ディスクレスクライアントを持つサーバーの Solaris オペレーティング環境をアップグレードするとき、/usr に対する dfstab 行のオプションが保存されません。たとえば、dfstab ファイルに次のように入力したとします。

```
share -F nfs -o rw /export/exec/Solaris_2.7_sparc.all/usr
```

アップグレード時に、このエントリが自動的に次のように置換されてしまいます。

```
share -F nfs -o ro /export/exec/Solaris_2.7_sparc.all/usr
```

回避方法 : ディスクレスクライアントまたは Solstice™ AutoClient™ を持つ OS サーバーで Solaris オペレーティング環境をアップグレードする前に、各クライアントの /etc/dfs/dfstab ファイルのバックアップを取っておいてください。

複数のアーキテクチャを持つサーバーにパッチを適用できない (バグ ID: 1249343)

複数の SPARC カーネルアーキテクチャのディスクレスクライアントを持つサーバー (たとえば、sun4c、sun4d、sun4m アーキテクチャのディスクレスクライアントを持つ sun4u サーバー) をアップグレードした後、サーバーとはカーネルアーキテクチャが異なるクライアントの SUNWkvm パッケージには、パッチを適用できません。

回避方法 : SUNWkvm に関連するパッチを適用する前に、手動ですべての SUNWkvm パッケージを追加してください。

```
# pkgadd -d SUNWkvm.*
```

アップグレードできるシステムがディスク容量不足のためにアップグレードできないと間違っていると判断される (バグ ID: 4041733)

アップグレードプログラムは、Solaris ソフトウェアのシステムをアップグレードするために必要な容量よりも 30% 多くの容量を見積もります。したがって、アップグレードできるシステムでも、パッケージの選択を解除したり、容量を増やしたりしないとアップグレードできない場合があります。

回避方法 : 手動でファイルシステムのディスク容量を再度割り当ててください。または、「ソフトウェアのカスタマイズ」メニューを選んで、不要なソフトウェアパッケージを削除してください。

サーバーをアップグレードしたときに一部のパッチがクライアントに適用されない (バグ ID: 4175220)

サーバーをアップグレードしたときに、Solaris 7 - 11/99 Software CD の Patches ディレクトリにあるパッチがサーバー上のクライアント OS へ自動的に適用されません。

回避方法: サーバーのアップグレードが完了した後に、Patches ディレクトリにあるパッチをサーバー上のクライアント OS に適用してください。

ヨーロッパ言語ロケールでのアップグレード中にエラーが発生する (バグ ID: 4230247, 4225787)

オペレーティング環境を Solaris 7 - 3/99、5/99、または 8/99 から Solaris 7 - 11/99 へアップグレードすると、次に示すようなエラーメッセージがアップグレードログに記録されます。

```
Doing pkgadd of SUNWplow to /.
pkgadd: ERROR: unable to create package object
</a/usr/openwin/share/locale/de.ISO8859-15>.
    file type <s> expected <d> actual
    unable to remove existing directory at
    </a/usr/openwin/share/locale/de.ISO8859-15>
    ....
Installation of <SUNWplow> partially failed.
pkgadd return code = 2

Doing pkgadd of SUNWpldte to /.
WARNING: /a/usr/dt/appconfig/types/de.ISO8859-15
may not overwrite a populated directory.
.....
pkgadd: ERROR: /a/usr/dt/appconfig/types/de.ISO8859-15
could not be installed.
.....
Installation of <SUNWpldte> partially failed.
pkgadd return code = 2
```

アップグレードログに示されているディレクトリは、パッチによってシンボリックリンクからディレクトリに変更されます。この変更がアップグレード時にインストールしようとしたパッケージに含まれていないため、上記のエラーメッセージが出力されます。ただし、アップグレードしたシステムのオペレーティング環境に対して、このエラーによる影響はありません。

回避方法: 問題は発生しないので、このエラーメッセージは無視してください。

Solaris 2.6 5/98 オペレーティング環境からのアップグレード後に postremove スクリプトが SUNWw250h パッケージを削除しない (バグ ID: 4248904)

Solaris 2.6 5/98 オペレーティング環境からのアップグレード後、
/var/sadm/install/logs ディレクトリにあるアップグレードログファイルに、
次のメッセージが書き込まれます。

```
Removing package SUNWw250h:
rem_major: data file \'/export/exec/Solaris_2.7_sparc.all/etc/
name_to_major\'
is missing/inaccessible.
pkgrm: ERROR: postremove script did not complete successfully

Removal of <SUNWw250h> failed.
pkgrm return code = 1
.
```

SUNWw250h パッケージにはヘッダーファイルが含まれていますが、システムに対する影響はありません。

回避方法: 問題は発生しないので、上記のメッセージは無視してください。

Solaris 7 からのアップグレード後に、SUNWjvrt へのシンボリックリンクがなくなる (バグ ID: 4259033)

Solaris 7 オペレーティング環境から、ディスク容量の再配置機能を使用してアップグレードを実行すると、シンボリックリンクがなくなるために Java 関連コマンドが見つからなくなります。

回避方法: 以下の手順でシンボリックリンクを復元します。

1. パッケージ SUNWjvdev および SUNWjvrt を削除します。

```
# pkgrm SUNWjvdev SUNWjvrt
```

2. パッケージ SUNWjvrt および SUNWjvdev を再インストールします。

```
# pkgadd -d /cdrom/ja_sol_7_1199_x86/s2/Solaris_2.7/Product SUNWjvrt SUNWjvdev
```

注 - Solaris 7-11/99 ソフトウェアが CD-ROM 以外の場所にマウントされている場合は、`-d` オプションの引数として、`Solaris_2.7/Product` ディレクトリへの絶対パスを指定してください。

インストール全般に関する注意事項とバグ情報

Solaris dtlogin 画面

システムを初めて起動すると、どのデスクトップを使用するかにかかわらず、デフォルトでログイン画面が表示されます。使用するデスクトップを、そのログイン画面で選択することができます。またログイン画面では、ユーザー名とパスワードを入力します。ユーザー名とパスワードが認証されると、デスクトップが表示されます。ログイン画面についての詳細は、`dtlogin` のマニュアルページ (Solaris CDE マニュアルページに含まれている) または『Solaris 共通デスクトップ環境 上級ユーザ及びシステム管理者ガイド』を参照してください。

dtlogin に関するシステム管理者向けの注意事項

Solaris CDE システムを運用するシステム管理者は、Solaris CDE の GUI によるログインプログラム (`dtlogin`) に関する知識を持っている必要があります。『Solaris 共通デスクトップ環境 上級ユーザ及びシステム管理者ガイド』または `dtlogin` および `dtconfig` のマニュアルページを参照してください。

ファイルシステムの作成時に警告メッセージが出力されることがある (バグ ID: 4189127)

インストール中にファイルシステムを作成しているときに、次のどちらかの警告メッセージが出力されることがあります。

```
Warning: inode blocks/cyl group (87) >= data blocks (63) in last
cylinder group. This implies 1008 sector(s) cannot be allocated.
```

```
Warning: 1 sector(s) in last cylinder unallocated
```

作成中のファイルシステムと等しい容量が、使用しているディスク上の領域に割り当てられない時に、上記の警告メッセージが表示されます。この場合、ディスク上に未使用の領域ができ、その領域は作成中のファイルシステムに取り込まれません。また、この未使用のディスク領域は、他のファイルシステムでも利用されません。

回避方法：問題は発生しないので、上記の警告メッセージは無視してください。

インストール中にフォントパッケージに関連する警告が発生する (バグ ID: 4226416)

以下の警告メッセージが表示されます。警告メッセージにはすべてのロケールのフォントパッケージが示されています。このため、表示されるフォントパッケージが、ご利用の Solaris CD に含まれていない場合もあります。

```
Warning! It is strongly recommended that the following font package be
installed for all locales:
```

```
SUNWi1of
```

```
Warning! It is strongly recommended that the following font packages be
installed to support locales (other than ISO8859-1 locales) as needed:
```

```
SUNWi2of SUNWi2rf SUNWi4of SUNWi4rf SUNWi5of SUNWi7of SUNWi7rf
SUNWi9of SUNWi9rf SUNWjxcft SUNWkcoft SUNWcttf SUNWhttf SUNW5xfnt
```

このメッセージは補助的なもので、インストールの失敗を示しているわけではありません。

回避方法：警告メッセージ中に示されているフォントパッケージをインストールすることを強くお勧めします。警告メッセージに表示されたパッケージのうち、ご利用の CD に含まれているパッケージだけをインストールすれば十分です。

アップグレードインストール時に SUNWxilr1 のインストールが部分的に失敗する (バグ ID: 4276484)

Solaris 7 - 11/99 オペレーティング環境へのアップグレード時に SUNWxilr1 をインストールした場合で、ディスク領域再配置アップグレードによってサイズが変更されるまたは場所が移動されるファイルシステム上に /opt ディレクトリがある場合、次のようなエラーメッセージが表示されます。

```
ERROR: attribute verification of </a/opt/SUNWits/Graphics-sw/xil/lib/
libxil.so> failed
  pathname does not exist
  unable to create symbolic link to </usr/openwin/lib/libxil.so.1>
ERROR: attribute verification of </a/opt/SUNWits/Graphics-sw/xil/lib/
libxil.so.1>
failed
  pathname does not exist
  unable to create symbolic link to </usr/openwin/lib/libxil.so.1>
pkgadd: ERROR: postinstall script did not complete successfully

Installation of <SUNWxilrl> partially failed.
pkgadd return code = 2
```

このエラーによって、インストール結果は次のようになります。

- ディレクトリ /opt/SUNWits/Graphics_sw/xil および /opt/SUNWits/Graphics_sw/xil/lib が作成されない。
- /opt/SUNWits/Graphics_sw/xil/lib/libxil.so および /usr/openwin/lib/libxil.so.1 へのシンボリックリンク /opt/SUNWits/Graphics_sw/xil/lib/libxil.so.1 が作成されない。

回避方法: アップグレード完了後に、作成されなかった上記のディレクトリとシンボリックリンクを次の手順で作成してください。

1. アップグレードを最後まで行います。
2. アップグレードしたシステムをリブートします。
3. xil/lib ディレクトリを作成します。

```
# /usr/sbin/install -d -m 0755 -u bin -g bin /opt/SUNWits/Graphics-sw/xil
# /usr/sbin/install -d -m 0755 -u bin -g bin /opt/SUNWits/Graphics-sw/xil/lib
```

4. シンボリックリンクを作成します。

```
# ln -s /usr/openwin/lib/libxil.so.1 /opt/SUNWits/Graphics-sw/xil/lib/libxil.so
# ln -s /usr/openwin/lib/libxil.so.1 /opt/SUNWits/Graphics-sw/xil/lib/libxil.so.1
```

OS サーバーに **Solaris 7 OS** サービスを追加すると、追加に失敗したというメッセージが出力される (バグ ID: **4171470**)

OS サーバーに OS サービスとして Solaris 7 システムソフトウェアを追加すると、次のようなエラーメッセージが表示されます。

```
os_server: Error: Error adding OS service Solaris 2.7 i386 i86pc:
service modification failed.
See /var/sadm/system/logs/upgrade_log for more information
(/var/sadm/install_data/upgrade_log on Solaris 2.3 or 2.4).
```

`os_server` の部分は、OS サーバーの名前になります。

上記のログファイルを見ると、次のようなメッセージで `SUNWplow` パッケージの追加に失敗していることがわかります。

```
Doing pkgadd of SUNWplow to /.
ERROR: attribute verification of <export/exec/Solaris_2.7_i386.all/etc/default/
init> failed
pathname does not exist
```

回避方法: エラーメッセージを無視してください。

ユーザーが `inetd.conf` 中のデーモンとサーバーを無効に設定してもパッケージインスタンスによって上書きされる (バグ ID: **4220923**)

KCMS プロファイルサーバー、フォントサーバー、CacheFS デーモン、Kerbd デーモンの行が `/etc/inetd.conf` ファイル中にすでに存在しておりコメントアウトされている場合でも、対話式インストールプログラムはそれらの行を追加します。

回避方法: テキストエディタを使用して、`/etc/inetd.conf` ファイル中の不要なエントリを削除またはコメントアウトしてください。

AnswerBook2 に関するバグ情報

SUNWab2r および SUNWab2s より前に SUNWab2u をインストールすると問題が発生する (バグ ID: 4230969)

pkgadd コマンドを使用して AnswerBook2 パッケージを手動でインストールする場合、SUNWab2r および SUNWab2s より前に SUNWab2u パッケージをインストールすると、次のような問題が発生します。

- インストール中に警告メッセージが表示される
- スキャンオプションによって AnswerBook1 コレクションが見つからない (認識されない)。
- マニュアル間の参照 (リンク) 先が、ローカルサーバーからではなく docs.sun.com から検索される。

回避方法: installer (Solaris Web Start 2.0) または pkgrm コマンドを使用して、パッケージ SUNWab2u、SUNWab2r、SUNWab2s を削除してください。

installer (Solaris Web Start 2.0) を使用して、正しい順番でパッケージをインストールしてください。

pkgadd コマンドを使用して手動でパッケージをインストールする場合は、次に示す順番でインストールしてください。

1. SUNWab2r
2. SUNWab2s
3. SUNWab2u

Solstice AutoClient に関する注意事項

Solstice AutoClient は、Solaris 7 - 11/99 と同梱される SEAS 3.0 には含まれていません。以前のバージョンの Solstice AdminSuite を使用すれば、すでにインストールされているディスクレスクライアントおよび AutoClient システムを継続して利用することができます。

ハードウェアに関するバグ情報

kdmconfig: JumpStart インストールが pnp モニターで失敗する (バグ ID: 4166376)

プラグ&プレイモニターを使用するように JumpStart インストールを構成している場合、インストールが正しく行われません。インストールされたシステム上のモニター情報が不完全になります。

回避方法: JumpStart インストールを、周波数が多い同等のモニターを使用するように構成してください。

Solaris 7 - 11/99 インストールの注意事項とバグ情報 (日本語環境固有)

この節では、日本語環境に固有の次の情報について説明します。

- Solaris Web Start 1.0 インストールに関する情報
- アップグレードに関する情報
- インストール全般に関する情報

Solaris Web Start 1.0 インストールに関する注意事項とバグ情報

この節では、Solaris Web Start 1.0 を使用する場合のインストールに関する、日本語環境に固有の問題について説明します。この節に記載されている問題は、Solaris 対話式インストールプログラムを使用するときには発生しません。

システムの最小要件

Solaris Web Start 1.0 を使用するには、システムが次の要件を満たしている必要があります。

- 1.05G バイト以上の容量を持つブートディスク

Solaris Web Start 1.0 を実行するには、1.05G バイト以上のブートディスク (フォーマット済み、ラベル指定済み) が必要です。このディスクをもとにして、

プログラムは、選択した製品をインストールするためのディスク容量がシステムにあるかどうかを調べます。サーバーソフトウェアをインストールするには、4.2G バイトのディスクを推奨します。

- 日本語ロケールで 64M バイト以上、英語ロケールで 48M バイト以上の物理メモリー (RAM)

Solaris Web Start 1.0 を、日本語ロケール (日本語表示) で実行するには 64M バイト以上、英語ロケール (英語表示) で実行するには 48M バイト以上の物理メモリーが必要です。

システムがこれらの要件に適合しない場合は、Solaris Web Start 1.0 の代わりに、Solaris 対話式インストールプログラムを使用してください。

なお、英語ロケール (英語表示) で Solaris Web Start 1.0 を実行して日本語環境をインストールするには、以下の手順で行なってください。

1. インストールの始めに表示されるデフォルトロケール画面で英語ロケールを選択します。
2. 各ソフトウェアに対して、インストール言語として日本語ロケールを明示的に指定します。
3. インストールが完了したらシステムを再起動し、システムデフォルトロケールを日本語ロケールに設定します。

日本語の AnswerBook 文書や Netscape Communicator 4.51 をインストールする場合の注意事項

Solaris 7 - 11/99 Documentation CD (日本語版) に含まれている AnswerBook 文書、および Netscape Communicator 4.51 の日本語パッケージは、各日本語ロケールで共通のものです。これらを Solaris Web Start 1.0 のカスタムインストールによってインストールする場合、ソフトウェアの選択画面で複数の日本語ロケールが表示されますが、どれか 1 つのロケールが選択されていれば、必要な日本語パッケージがインストールされます。

メモリー不足により Solaris Web Start 1.0 を継続できない (バグ ID: 4062728)

Solaris Web Start 1.0 の使用中に次のいずれかの警告メッセージが表示され、設定操作を継続できなくなる場合があります。

このシステムには Solaris Web Start を実行するために十分なディスク領域がありません。

ディスク容量が不足しているため、選択したすべてのソフトウェアをインストールできません。
インストールするソフトウェアの数を減らしてください。

ソフトウェアのインストールに十分なディスク容量があるにもかかわらず、これらのメッセージが表示された場合は、Solaris Web Start 1.0 を実行するためのメモリーが不足している可能性があります。

たとえば、64M バイト以下のメモリーを持つシステムでヘルプの参照や設定操作を何度も繰り返した場合などに、メモリー不足が発生します。

回避方法 : HotJava をメニューから終了し、Solaris Web Start 1.0 を再起動してください (ブラウザ画面左上にあるボタンメニューから「終了」を選択し、次に表示されるポップアップ画面で「継続」を選択します)。

それでも同じ状況になってしまう場合には、対話式インストールを行うか (Solaris Web Start 1.0 の初期画面で「終了」ボタンを選択します)、英語表示で Solaris Web Start 1.0 を実行してください。

スワップ不足によって Solaris Web Start 1.0 が同梱のソフトウェアのインストールに失敗する (バグ ID: 4177538)

同梱されている CD を Solaris Web Start 1.0 でインストール中にスワップ不足が発生し、コンソールに次のエラーメッセージが繰り返し表示されて、インストールに失敗することがあります。また、このエラーメッセージが文字化けすることがあります。

```
MYRun Error:java.io.IOException: not enough disk space
```

これは、64M バイト以下の物理メモリーのシステムに、同梱の多くのソフトウェアをインストールする場合に発生します。

回避方法 : 以下のいずれかの方法で対処してください。

■ 回避方法 1

1. 端末エミュレータなどで reboot コマンドを実行してシステムをリブートします。

システムがリブートすると、Solaris Web Start 1.0 がリブート前の状態で起動されます。

2. 「再開」ボタンをクリックして、インストールを続行します。

リポート前にインストールが完了したソフトウェアについて、インストールが失敗したように Solaris Web Start 1.0 の画面に表示されることがありますが、インストールは完了していますので問題ありません。

■ 回避方法 2

Solaris Web Start 1.0 のカスタムインストールでインストールを最初からやり直してください。その際に、物理メモリーとスワップ領域の合計サイズが SPARC システムの場合は最低 224M バイト、Intel システムの場合は最低 256M バイトになるように、スワップ領域のサイズを確保してください。

アップグレードに関する注意事項とバグ情報

アップグレードに関する、日本語環境に固有の問題について説明します。

Solaris 7 アップグレードインストールのサポート範囲

Solaris 7 をアップグレードオプションによってインストールする場合、Solaris 2.5 以降のシステムからのアップグレードをサポートします。それより前のリリースからのアップグレードは保証されません。

アップグレードでのロケールサポート

アップグレード時に新たなロケールサポートを追加できます。その場合「言語の選択」画面で追加したいロケールを追加選択します。

なお、現在インストールされているロケールをアップグレード時に削除することはできません。また、現在インストールされているロケールとは異なるロケールへアップグレードすることはできません。たとえば、ja ロケールだけをインストールしたシステムを ja_JP.PCK ロケールだけのシステムにアップグレードすることはできません。

「日本語 Solaris 2.5.1 PC 漢字コード開発キット」が入ったシステムからのアップグレード

Solaris 2.5.1 に同梱されていた「日本語 Solaris 2.5.1 PC 漢字コード開発キット」がインストールされているシステムを Solaris 7 にアップグレードする場合、それをサポートするパッケージ (SUNwjpr、SUNwjpu、SUNwjpxw) は自動的に削除されま

す。ja_JP.PCK ロケール環境をインストールするには、「言語の選択」画面で「Japanese PC Kanji (ja_JP.PCK)」を追加選択してください。

アップグレードで、swap パーティションがなくなる場合がある (バグ ID: 4065574)

ディスク容量の再配置機能 (DSR: Disk Space Reallocation) を使用してアップグレードを行うと、swap パーティションがなくなる場合があります。

回避方法: アップグレードが終了した後、スワップファイルを作成し、スワップ領域を追加してください。詳細は swap(1M) のマニュアルページを参照してください。

OS サービスを追加するために必要なファイル記述子が、ファイル記述子のデフォルトの制限値を超えている (バグ ID: 4256205)

日本語ロケールで OS サービスをインストールするとき、ファイル記述子のデフォルトの制限値を超えることは可能ですが、制限値を超えた場合は /var/sadm/system/upgrade_log ファイルに次のようなメッセージが出力されます。

```
Doing pkgadd of SUNWxilr1 to /.
ld.so.1: internal: malloc failed
Killed
pkgadd: Error: postinstall script did not complete successfully

Installation of <SUNWxilr1.2> partially failed.
pkgadd return code=2
```

回避方法: OS サービスを追加する前に、ファイル記述子のデフォルトの制限値を大きくしてください。

1. ファイル記述子のデフォルトの制限値を大きくするには、/etc/system ファイルに以下の行を追加し、-r オプション付きでシステムをリブートします。

```
set rlim_fd_cur=0x80
```

2. システムをリブート後、ファイル記述子のデフォルトの制限値が **64** から **128** に変更されていることを確認します。

次のように、C シェルの limit コマンドを使用します。

```
# limit descriptors
descriptors 128
```

または、sysdef コマンドを使用しても確認することができます。

```
# sysdef | grep descriptors
0x00000080:0x00000400 file descriptors
```

インストール全般に関する注意事項とバグ情報

日本語環境に固有のインストールに関する注意事項とバグ情報について説明します。

スワップ不足によって **Solaris Web Start 2.0** インストールが失敗する (バグ ID: 4166394)

同梱されている CD をその CD に含まれている Solaris Web Start 2.0 (installer) を使用して日本語ロケール (日本語表示) でインストールしている時に、スワップ容量が不足したためにインストールが失敗することがあります。この場合、コンソールにエラーメッセージが表示されますが、そのエラーメッセージが次のように文字化けします。

```
RunCmd Error:java.io.IOException: ??????????????????????
```

回避方法: 同梱されている CD に含まれている Solaris Web Start 2.0 は、実行時におよそ 50M バイトのメモリーを消費します。Solaris Web Start 2.0 を使用してインストールする場合は、`swap -s` コマンドなどで空きスワップ容量を確認し、不足している場合は、メモリーの消費量が多いアプリケーションを終了するか、あるいはスワップファイルを作成してスワップ領域を追加してください。詳細は `swap (1M)` のマニュアルページを参照してください。

デフォルトロケールに関係なくインストールログが EUC テキストファイルで生成される

選択したデフォルトロケールに関係なく、install_log、upgrade_log などの Solaris のインストールログファイルは、EUC (ja ロケール) テキストとして生成されてしまいます。なお、同梱のソフトウェアを Solaris Web Start でインストールした場合に生成されるログファイル bundled_install_log は、デフォルトロケールで選択した文字エンコーディングのテキストで生成されます。

回避方法：コードコンバータで変換して参照するか、たとえばテキストエディタなどの GUI ツールを ja ロケールで起動して参照してください。

Solaris 7 でサポートされる日本語入力システムとその切替方法

Wnn6、ATOK8、cs00 が日本語入力システムとして利用できます。これらは Solaris 7 - 11/99 Software CD に含まれており、「エンドユーザシステムサポート」以上のソフトウェアグループでデフォルトでインストールされます。

環境ファイルを特に設定していない場合のデフォルトの日本語入力システムは、Wnn6 です。Wnn6 がインストールされていない場合は、ATOK8 がデフォルトとなります。

現在使用している日本語入力システムを他の入力システムに切り替える場合は、ワークスペースメニュー (OpenWindows 環境の場合は「ワークスペース」→「ユーティリティ」) の「日本語入力システムの切替」から利用したい日本語入力システムを選択し、ウィンドウシステムを再起動してください。また、直接コマンド行から wnn6setup、atok8setup、または cs00setup と入力して、設定を切り替えることもできます。この場合もウィンドウシステムを再起動してください。

使用しない日本語入力システムをインストールしない方法

使用しない入力システムは、インストール時に「ソフトウェアのカスタマイズ」画面でそのクラスタ (またはパッケージ) の選択を解除することによって、インストールしないようにできます。たとえば、cs00 を使用しない場合は「Japanese Input System - cs00」の選択を解除します。

ただし、アップグレードインストールの場合に、これまで使用していた ATOK8 または cs00 の選択を解除すると、システム上からその入力システムをサポートするシステムファイルも削除されてしまいます。このため、単語を追加登録したシステム辞書などの保存しておきたいファイルがある場合は、アップグレード前にファイル

を保存するか、あるいはアップグレードインストール時に、使用しない日本語入力システムを含めてインストールし、アップグレードインストール後に必要なファイルを保存した後に、`pkgrm` コマンドでそのパッケージを削除してください。

cs00 に関するインストール時の注意事項

Solaris 2.6 から、cs00 は「コアシステムサポート」ソフトウェアグループには含まれなくなりました。Solaris 2.5.1 以前の「コアシステムサポート」でインストールされたシステムをアップグレードすると、システム上から cs00 をサポートするシステムファイルが削除されますので注意してください。

cs00 を利用する場合は、「エンドユーザシステムサポート」以上のソフトウェアグループを選択するか、インストール時に「Japanese Input System - cs00」クラスタを追加選択するか、インストール後に `pkgadd` コマンドにより次のパッケージをインストールしてください。

- SUNWjc0r : Japanese Kana-Kanji Conversion Server cs00 Root File
- SUNWjc0u : Japanese Kana-Kanji Conversion Server cs00 User Files
- SUNWjc0w : Japanese cs00 user dictionary maintenance tool for OPEN LOOK
- SUNWjc0d : Japanese cs00 user dictionary maintenance tool for CDE Motif

なお、かな漢字入力機能を持たない漢字表示可能な端末および端末エミュレータ上で日本語を入力するためのフロントエンドプロセッサ `mle` を利用する際にも、cs00 が必要になります。

日本語 106/109 キーボードに関する注意事項

Solaris 7 のデフォルトのキーボードは US-English タイプになっているため、構成用補助ブートフロッピーディスクの「Identified Devices」画面で以下のように表示されます。

ISA: System keyboard (US-English)

日本語 106/109 キーボードを使用している場合は、F4-Device Tasks を選択し、「Set Keyboard Configuration」で「Japanese (106)」を選んでください。このとき、次のような指示が表示されます。F2-Continue を押して「101 形式」を選んでください。

To select the Windows 104-key keyboard format, choose Continue.
To select the default 101-key keyboard format, choose Cancel.

設定後は、「Identified Device」画面で次のように表示されます。

ISA: System keyboard (Japanese(106))

注・日本語 109 キーボードで追加された Windows キーは Solaris 7 では使用できません。日本語 109 キーボード上では、日本語 106 キーボードと同じ機能が利用可能です。

ブート時に周辺デバイスの設定不備を告げるメッセージが表示される

日本語 106/109 キーボードを使用しているシステムの場合、Configuration Assistant で「Japanese (106)」を選択しないでインストールを行うと、Solaris のブート時に、周辺デバイスの設定不備の可能性を示す次のメッセージが表示されます。

The peripheral device configuration may be incomplete or incorrect...

この場合、Japanese (106) として設定し直してください。次回のブート以降はこのメッセージは表示されなくなります。

日本語キーボード入力

Solaris 7 をインストールする前に日本語 106 キーボードを利用すると、一部キーボード上の印字と実際の入力が異なります。次の表を参照してください。

表 3-1 日本語キーボード上の印字と実際の入力文字

OADG 規格の日本語キーボード上の印字	実際の入力文字
“	@
&	^
'	&
(*
)	(
Shift-0)

表 3-1 日本語キーボード上の印字と実際の入力文字 続く

OADG 規格の日本語キーボード上の印字	実際の入力文字
=	-
~	+
^	=
¥	割り当てなし
	割り当てなし
@	[
'	{
[]
{	}
+	:
:	'
*	"
]	\
}	
-	割り当てなし
\	割り当てなし
半角 / 全角	~
Shift-半角 / 全角	'

実行時の注意事項とバグ情報

この章では、Solaris 7 - 11/99 Software CD に含まれている『オンラインリリース情報』の `runtime_bugs` ファイルを作成後に明らかになった、実行時のバグ情報と注意事項について説明します。オンラインリリース情報については、30ページの「オンラインリリース情報」の説明を参照してください。

Solaris 全般に関する情報と、日本語環境に固有の情報とを分けて説明しています。59ページの「Solaris 7 - 11/99 実行時の注意事項とバグ情報」には、Solaris 7 - 11/99 全般に関する情報が記載されています。69ページの「Solaris 7 - 11/99 実行時の注意事項とバグ情報 (日本語環境固有)」には、日本語環境に固有の情報のみが記載されています。

注 - この章に記載されている情報は、Solaris 7 - 11/99 Software CD に含まれている『オンラインリリース情報』の `runtime_bugs` ファイルの内容を補足するものです。

Solaris 7 - 11/99 実行時の注意事項とバグ情報

この節では、Solaris 7 - 11/99 実行時の注意事項およびバグ情報について説明します。

Solaris CDE に関するバグ情報

ISO8859 で定義されている ISO-8859-1 以外のロケールでは、電子メールを dtmail で印刷できない (バグ ID: 4072209)

ru、hr、pl など、ロケールが ISO-8859-1 以外の場合、dtmail で電子メールを印刷することができません。

注 - 日本語のロケールは、このバグの影響を受けません。

回避方法: 電子メールをファイルに保存し、そのファイルを、dtpad または lp コマンドを使用して印刷してください。

Solaris 7 オペレーティング環境での Motif プログラムのコンパイルについて (バグ ID:4172061)

Solaris 7 オペレーティング環境で Motif プログラムをコンパイルする時に、Solaris 2.4、2.5、2.5.1、2.6 のいずれかのオペレーティング環境でコンパイルした Motif API を使用している共有ライブラリにリンクすると、コアダンプが発生します。これは、上記の旧バージョンの Solaris オペレーティング環境でコンパイルされた共有ライブラリは Motif 1.2 を使用しており、Solaris 7 オペレーティング環境でコンパイルされたプログラムは Motif 2.1 を使用しているためです。これはバイナリ互換の問題ではないので、Solaris 2.4、2.5、2.5.1、2.6 オペレーティング環境でコンパイルしたアプリケーションは、Solaris 7 オペレーティング環境において問題なく動作します。

回避方法 : Motif ライブラリに直接リンクされている古いバージョンの共有ライブラリがある場合に、Motif ライブラリとその古いバージョンの共有ライブラリの両方にリンクされているプログラムをコンパイルするには、次のようなコンパイル行を使用してください。

```
cc foo.c -o foo -DMOTIF12_HEADERS -I/usr/openwin/include -I/usr/dt/include  
-lXm12 -lXt -lX11
```

foo には、コンパイルするプログラムの名前を指定してください。

PDA Sync: 同期処理中に行われた変更に関する警告メッセージが PDA Sync ログに記録されないことがある (バグ ID: 4248135)

次のイベントが PDA Sync ログファイルに記録されません。

- デスクトップからレコードを削除し、同じレコードを PDA デバイス上で変更した場合、変更後のレコードが、同期処理後にデスクトップと PDA デバイスの両方に現われる。
- PDA デバイスおよびデスクトップの両方で同じレコードを変更した場合、変更が反映された 2 つのレコードが、同期処理後にデスクトップと PDA デバイスの両方に現われる。

上記のどちらも PDA Sync の正しい動作です。この動作は、PC 上で動作する Palm デバイスの HotSync と同じです。ただし、PDA Sync ではこの処理がログファイルに記録されないという点が、HotSync と異なります。

PDA Sync: デスクトップから最後のエントリを削除できない (バグ ID: 4260435)

デスクトップから最後のエントリ (たとえば、カレンダーの最後のアポイントメント、アドレス帳の最後のアドレスなど) を削除した後に、PDA デバイスに対して同期処理を実行すると、最後のエントリが PDA デバイスからデスクトップに復元されてしまいます。

PDA Sync アプリケーションから警告が出力され、最後のエントリがデスクトップに復元されます。

回避方法: PDA デバイスから最後のエントリを削除してください。

PDA Sync: 国際化 (複数バイト文字) 対応の PDA デバイスとのデータ交換を PDA Sync がサポートしていない (バグ ID: 4263814)

国際化 (複数バイト文字) 対応の PDA デバイスと Solaris CDE とで、日本語などの複数バイト文字のデータを交換すると、両方の環境において、交換した複数バイト文字データが壊れる場合があります。

回避方法 : PDA Sync を実行する前に必ず、PDA デバイスに付属しているバックアップ機能やバックアップユーティリティを使用して、PC などにデータの完全なバックアップをとってください。間違えてデータ交換をしてしまった場合には、バックアップデータからデータを復旧させてください。

PDA Sync: コンジットを追加または削除した後、コンジットリストが空白になる (バグ ID : 4264377)

コンジットを追加または削除した後、コンジットリストがコンジットタブウィンドウに表示されません。コンジットリストは内部で更新されますが、更新されたリストが GUI に表示されません。

回避方法: 更新されたコンジットリストを再表示するには、「同期処理 (Synchronization)」タブまたは「ログ」タブをクリックし、「コンジット (Conduit)」タブをクリックしてください。コンジットタブウィンドウにコンジットリストが表示されます。

PDA Sync: Windows オペレーティング環境の PC 上で動作する HotSync に比べて PDA Sync のパフォーマンスが遅い (バグ ID: 4279521)

PC の Microsoft Windows オペレーティング環境における HotSync と比較して、Solaris 7 - 11/99 オペレーティング環境における PDA Sync アプリケーションは、パフォーマンス全般が遅いことが確認されています。これは、次に示すようなアーキテクチャの違いが原因となっています。

- PDA Sync のカレンダーコンジットは、ネットワーク経由でカレンダーサーバーに接続して、カレンダーアポイントにアクセスします。一方 Palm デバイスの HotSync は、ローカルにあるテキストファイルのデータベースを読み取って、カレンダーアポイントにアクセスします。
- PDA Sync は、PalmPilot 上の各レコードをデスクトップ上では別々のファイルとして (メモ帳やアドレス V カードそれぞれを別々のファイルとして) 扱います。このため、ユーザーは CDE デスクトップからこれらのファイルにアクセスすることができます。一方 Palm デバイスの HotSync は、各データベースのレコードを 1 つの大きなファイルに格納しています。たとえば 1000 個のレコードにアクセスする時、PDA Sync はデスクトップ上で 1000 個のファイルを読み取りますが、Palm デバイスの HotSync は 1 つの大きなファイルを読み取ります。

PDA Sync: デスクトップとの同期処理を行なっても、PalmPilot PDA デバイスから繰り返しアポイントのインスタンスが削除されない (バグ ID: 4279553)

定期的に繰り返されるアポイントのインスタンス 1 つをデスクトップから削除した場合に、PDA Sync を起動してデスクトップと PalmPilot PDA デバイスを同期処理しても、PalmPilot PDA デバイス上のアポイントが削除されずに残ります。

回避方法: PalmPilot PDA デバイスを使用してアポイントのインスタンスを 1 つ削除してください。

フロッピーディスクのフォーマットウィンドウが終了しない (バグ ID: 4211612)

ファイル・マネージャを使用してフロッピーディスクのフォーマットをする場合、フォーマットウィンドウが繰り返し表示されて、フォーマットができないことがあります。

回避方法: 以下のようにして、いったんコマンド行からフロッピーディスクを取り出し、フォーマットウィンドウを終了してください。

```
% eject
```

その後、『Solaris のシステム管理 (第 1 巻)』の「コマンド行でのフロッピーディスクのフォーマットと使用方法」を参考にして、コマンド行からフロッピーディスクをフォーマットしてください。

システム管理に関するバグ情報

/var/adm/message ファイル中のタイムスタンプが不正確 (バグ ID: 4216235)

netinstall 実行後の最初のブートに関する情報を表示した場合、

/var/adm/messages ファイル中のシステム時間が不正確です。

/var/adm/messages ファイルの一部を例として示します。この例では、システム時間が後の (遅い) 時刻になっていることがわかります。

```
Jun  1 22:05:07 sunergy2 unix: mem = 49152K (0x3000000)
Jun  1 22:05:07 sunergy2 unix: avail mem = 44359680
```

```
Jun  1 22:05:07 sunergy2 unix: root nexus = SUNW,SPARCclassic
Jun  1 17:39:59 sunergy2 unix: iommu0 at root
Jun  1 17:39:59 sunergy2 unix: :
Jun  1 17:39:59 sunergy2 unix: obio 0x10000000
Jun  1 17:39:59 sunergy2 unix:
Jun  1 17:39:59 sunergy2 unix: sbus0 at iommu0
```

回避方法: 不正確なメッセージを削除するか、またはシステムをリブートしてください。

リモートコンソールに関するバグ情報

init がシリアルディスプレイからのキャリアの脱落を認識しないのでデフォルトのコンソールに戻らない (バグ ID: 4191023)

キャリアが失われたときつまり (ログイン時に経由したデフォルトのコンソール上または補助コンソール上にはない) シリアルポートとの接続が切れたときに、そのシリアルポートから `init` コマンドを実行してシステムをシングルユーザーモードまたは管理モードにした場合、システムをリブートする前にそのシリアルポート上にキャリアが再確立されていることを確認してください。(init コマンドの実行対象となったポート上のみの) システムをブートする実行レベルを入力するためのプロンプトが表示されます。

回避方法: キャリアが失われた時には、シリアルポートに再接続してから、システムをリブートしてください。

スタンドアロンのセッションから `reboot` コマンドを実行したときに、実行レベルを入力するプロンプトが `init` コマンドから表示される (バグ ID: 4191148)

`init` コマンドを使用するシステム管理作業を行なっているとき、`reboot` コマンドを実行すると `init` 状態 (実行レベル) を変更したデバイス上に不適當なメッセージが出力されることがあります。`init s` を実行するとリモートコンソール上にシングルユーザーシェルが確立され、その後システムをリブートすると、以下のようなメッセージが出力されます。


```
Enter run level
```

回避方法: 上記のような場合は、メッセージを無視してください。

Control-D キーを押すまたは exit コマンドを実行した tty 上に表示する init コマンドの実行レベルプロンプトが変わる (バグ ID: 4196862)

デフォルトの実行レベルにするために、スーパーユーザーで Control-D キーを押すかまたはスーパーユーザーのログインプロンプトから root としてログインした後 exit コマンドを実行すると、デフォルトの実行レベルを入力するためのプロンプトが表示されます。プロンプトは、Control-D キーまたは exit コマンドが実行されたコンソール上ではなく、init コマンドが最初に実行されたコンソール上に表示されます。

pty から init コマンドを実行した場合は、/dev/console がデフォルトのデバイスになり、このデバイス上に実行レベルを入力するためのプロンプトが表示されます。リモートコンソールを実行中にスーパーユーザーとしてログインし、Control-D キーを押してシステムをブートすると、実行レベルを入力するためのプロンプトが補助コンソール上ではなくそのコンソール上に表示されます。

補助コンソールのポートへの接続時に init コマンドが実行レベルを表示しない (バグ ID: 4196993)

1 つまたはそれ以上の補助コンソールを構成している場合に、init コマンドが実行された補助コンソールに対する接続をキャリアが切断し、別の補助コンソールまたはデフォルトコンソールから sulogin シェルが終了した場合、キャリアが接続を切断したポート上に接続を再確立した後、以下のプロンプトが表示されません。

```
ENTER RUN LEVEL
```

実行レベルを指定するためのプロンプトが表示されませんが、システムは実行レベルが入力されるのを待機しています。

回避方法: キャリアが接続を切断したポートに対して接続を再度確立し、プロンプトが表示されていなくても任意の実行レベルを入力してください。

コンソールメッセージが補助コンソールにリダイレクトされないことがある (バグ ID: 4197589)

デーモンまたはコマンドは、メッセージを表示するために明示的に `/dev/console` を使用することがあります。そのようなメッセージは、コンソールに表示されるその他のメッセージの中で表示される頻度が低いです。

回避方法: すべてのメッセージは `/dev/console` に出力されるので、これを監視できます。また、`syslog` のログファイルを監視することもできます。

syslog がメッセージを syslogd へ送ることができないときに /dev/syscon へ送る (バグ ID: 4219265)

`syslogd` がコンソール上にエラーメッセージを表示する必要がある場合、これらのエラーメッセージはデフォルトの場所 `/dev/syscon` にリダイレクトされます。エラーメッセージは、機能パッチ中に含まれている構成済み補助コンソール上には表示されません。

ファイルシステムに関するバグ情報

UFS ファイルシステムのパニックが発生する (バグ ID: 4241656)

ディスク入出力中に、次に示すようなエラーメッセージが表示され、UFS ファイルシステムのパニックが発生することがあります。

```
panic, ufs_fault_v+0x4c:, call, real_panic_v, allocgblk:
can't find blk      in cyl .....
```

回避方法: システムをリブートし、影響を受けたファイルシステムに対して `fsck` コマンドを実行してください。パニックからシステムが回復します。

JDK (Java Development Kit) に関する注意事項とバグ情報

JDK 1.1.7_08: スワップ領域が十分でない場合、Java アプリケーションでコアダンプが発生する (バグ ID: 4037312)

スワップ領域が十分でない場合、Java アプリケーションでコアダンプが発生し、次のバスエラーが表示されます。

```
not enough space
```

回避方法: システムで動作しているほかのアプリケーションを終了するか、スワップ領域を追加してください。スワップ領域の追加方法については、『Solaris のシステム管理 (第 1 巻)』を参照してください。

JDK 1.2.1_03: ローカルでないホスト上で下線付きテキストの表示が遅い (バグ ID: 4170221)

仮想マシンを実行しているマシン以外のホストに環境変数 DISPLAY を設定しているとき、ブラウザでの下線付きテキストの表示が、下線が付いていないテキストよりもかなり遅くなります。

回避方法: リモートディスプレイを使用しないでください。

JDK 1.2.1_03: テキストのレンダリングのパフォーマンスが JDK 1.1.7 およびそれ以前のリリースよりも低下している (バグ ID: 4210230)

JDK 1.2 では、テキストのレンダリング (描画) が JDK 1.1.7 およびそれ以前のリリースよりも遅くなっています。cg6 および ffb フレームバッファなど、ダイレクトグラフィックスアクセス (Direct Graphics Access, DGA) をサポートしているプラットフォーム上でも、同様のパフォーマンス低下が起こります。

回避方法: ソケット書き込みを 64 K バイトよりも小さい値にしてください。

AnswerBook2 に関するバグ情報

一部のマルチバイトロケールで AnswerBook2 の印刷機能を使用できない (バグ ID: 4163661)

韓国語、簡体字中国語、繁体字中国語のページは、AnswerBook2 の印刷機能で印刷することができません。

回避方法: 上記のロケールの AnswerBook2 のページを印刷するには、ご利用のブラウザの印刷機能を使用してください。

LC_ALL の値が C または空白以外に設定されている場合に ab2cd を開始すると TCL エラーが発生する (バグ ID: 4249211)

ab2cd コマンドで AnswerBook2 サーバーを起動したときに LC_ALL の値が C または空白に設定されている場合、次に示すようなエラーメッセージが表示されます。

```
Internal Server Plugin Error
../dwinterp/dwinterp.cc reported

TCL script exception:

File not found: "/tmp/.ab2/data/config/dynaweb.dwc"
-----

Please notify your System Administrator.../dws/dwspns.cc reported "Null
Pointer" exception caught in ../dws/dwspns.cc, line 244
Please notify your System Administrator.
```

回避方法: ab2cd コマンドを実行する前に、以下のコマンドを実行してください。

```
# unsetenv LC_ALL
```

コレクションを追加・削除した後に「再起動」をしても個人用ライブラリに反映されない (バグ ID: 4238283)

コレクションの追加や削除を行なった後に「再起動」を実行しても、コレクションに対する変更内容が個人用ライブラリに反映されません。

回避方法: コマンド行で以下のように実行して、再起動してください。

```
# /usr/lib/ab2/bin/ab2admin -o restart
```

Solaris 実行時バグ情報

netstat マニュアルページが途中でしか表示されない (バグ ID: 4246745)

man コマンドでマニュアルページ netstat(1M) を表示しようとしても、途中でしか表示されません。これは C ロケールだけで発生する nroff のバグが原因です。man コマンドによって生成される nroff ファイル中に、コアダンプを発生させる不正な文字が含まれるからです。

マニュアルページ netmask(1M) および m64config(1M) の表示でも、同様の問題が起こります。

回避方法: マニュアルページ netstat(1M)、netmask(1M)、m64config(1M) を完全に表示するには、AnswerBook2 の Solaris 7 Reference Manual Collection 『*man Pages(1M): System Administration Commands*』をご覧ください。

Solaris 7 - 11/99 実行時の注意事項とバグ情報 (日本語環境固有)

このマニュアルの作成時点では、Solaris 7 - 11/99 Software CD に含まれている『オンラインリリース情報』の runtime_bugs ファイルを作成後に明らかになった、日本語環境固有の実行時の注意事項およびバグ情報はありません。

製品の中止情報

この章では、製品の中止情報について説明します。この章に記載されている情報は、Solaris 7 - 11/99 Software CD に含まれている『オンラインリリース情報』の eof ファイルの内容を補足するものです。オンラインリリース情報については、30 ページの「オンラインリリース情報」の説明を参照してください。

サポート中止予定のソフトウェア

sysidnis (1M) システム認識プログラム

将来の Solaris リリースでは、sysidnis (1M) プログラムが含まれなくなる予定です。sysidnis (1m) は、インストールおよびアップグレード中や、sys-unconfig (1M) によって構成を解除した後に、ネームサービスを構成するためのシステム認識プログラムです。

sysidnis (1M) の機能は、sysidns (1M) に含まれることになる予定です。

XIL

XIL は将来のリリースでサポートが中止される予定です。XIL プログラムのコンパイル時に次の警告メッセージが出力されます。

```
#error: "XGL has been declared Obsolete and may not be present in
versions of Solaris after 8.
#define SUNXIL_WARNING_DISABLE (or use -D) to disable this message."
```

XIL プログラムをコンパイルするには、次のいずれかの方法で警告メッセージが出力されないようにしてください。

- **#define** をプログラムに追加する

```
#define SUNXIL_WARNING_DISABLE
```

- コンパイラ指令を使用する

```
-DSUNXIL_WARNING_DISABLE
```

Intel 版 Solaris オペレーティング環境のコンソールサブシステムが入れ替わる

新しいコンソールサブシステムによって、SPARC システム上で使用されている同等のサブシステムとの互換性がより高くなり、将来における拡張性が高まります。またこれによって、文書化されている一部のインタフェースの他に、文書化されていないまたはサポートされていない多くのインタフェースが無効になります。

文書化されている以下のインタフェースは、今後のリリースでサポートされなくなる予定です。

- `pcmapkeys(1)`
- `loadfont(1)`
- `loadfont(4)`

キーボードをプログラミングする場合は、`pcmapkeys(1)` の代わりに `loadkeys(1)` を使用してください。コンソールモードでは、異なるフォントをビデオカードに読み込むための機構がなくなる予定です。利用できるフォントは ISO8859-1 だけです。

文書に記述されていないまたはサポートされていない以下のインタフェースは、今後のリリースで利用できなくなる予定です。

- `/usr/include/sys/kd.h` にリストされている `ioctl`s
- `/usr/include/sys/vt.h` にリストされている `ioctl`s
- 仮想端末に対するサポート
- 仮想端末をサポートするための `/dev/vt*` 特殊ファイル

コンソールの端末タイプは、AT386 ではなく sun-color に基づく予定です。

マニュアルに関する情報

この章では、Solaris 7 - 11/99 Software CD に含まれている『オンラインリリース情報』の `documentation_issues` ファイルを作成後に明らかになった、マニュアル中の記述についての補足および訂正など、マニュアルに関する最新情報が記載されています。オンラインリリース情報については、30ページの「オンラインリリース情報」の説明を参照してください。

注 - この章に記載されている情報は、Solaris 7 - 11/99 Software CD に含まれている『オンラインリリース情報』の `documentation_issues` ファイルの内容を補足するものです。

マニュアル中の訂正事項

『**Solaris 7** インストールライブラリ (*Intel* 版)』(バグ ID : 4211128)

第 1 章「インストールの手順」の手順 4 の表に、システムの名前 (ホスト名) を収集するコマンドとして “`uname -u`” と記述されていますが、これは誤りです。正しくは “`uname -n`” です。

PDA Sync オンラインヘルプ

該当箇所: PDA オンラインヘルプ全体

オンラインヘルプ中のいくつかの箇所に、イメージファイルがないことを示すアイコンが表示されます。

イメージファイルがないことを示すアイコンをクリックすると、ページの先頭に戻ります。

該当箇所: PDA Sync はじめに: 「PDA Sync アプリケーション」

最後の段落に、次のように記述されています。

「PDA Sync は、Palm V、Palm III、PalmPilot Professional Edition など、ほとんどの PalmPilot コンピューティングプラットフォームの携帯情報端末デバイスをサポートしています。」

この記述は「PDA Sync はすべての Palm Pilot デバイスに対して動作するわけではありません」という意味に解釈されるかもしれませんが、正しくは、「PDA Sync はすべての Palm Pilot デバイスに対して動作します。」という意味の記述です。

該当箇所: PDA Sync はじめに: 「ポートを設定する」

手順 2 に次のように記述されています。

「PDA を接続するポート (A, B, C のいずれか) を選択します。」

PDA Sync が PDA を接続できるシリアルポートのリストを表示した場合に、マシンのハードウェアの機能によって、リストの内容が異なることがあります。大部分のマシンでは、接続するシリアルポートとして /dev/term/a および /dev/term/b がリストに表示されます。

該当箇所: 使い方

ヘルプ中に使用されているコンジットやタブの画面図が、実際の GUI インタフェースに一致していません。

該当箇所: 使い方: 「同期処理を取り消す」

同期処理を取り消すボタンを選択すると、確認のダイアログボックスが開くと記述されていますが、これは誤りです。

確認ダイアログボックスは実際には存在しません。同期処理を取り消すボタンを選択すると、同期処理が停止します。

該当箇所: 使い方: [コンジット] タブ

すべてのコンジットがアクティブになっていると記述されていますが、これは誤りです。

正しくは、PDA Sync のインストール後、メールコンジットを除くすべてのコンジットがアクティブになります。

該当箇所: リファレンス

ヘルプ中に使用されているコンジットやタブの画面図が、実際の GUI インタフェースに一致していません。

該当箇所: リファレンス: [ログ] タブ

「ログを参照する」の項で、エラーが発生したときには、[同期処理後アプリケーションウィンドウをアイコン化する] を選択していても PDA Sync はアイコン化されないと記述されていますが、これは誤りです。

[同期処理後アプリケーションウィンドウをアイコン化する] が選択されている場合、エラーが発生したときでも PDA Sync はアイコン化されます。

該当箇所: リファレンス: [ログ] タブ

「ログを保存/印刷する」の項で、ログをテキストファイルとして保存することができると記述されていますが、これは誤りです。

実際には、ログをテキストファイルに保存することはできません。

Solaris 7 ユーザーズガイド (追補)

ここに記述されている訂正箇所についての正しい情報は、PDA Sync のオンラインヘルプを参照してください。PDA Sync のオンラインヘルプを表示するには、PDA Sync アプリケーションの [ヘルプ] ボタンを選択してください。

該当箇所: 第 2 章「PDA (携帯情報端末) の同期」: 「同期処理属性の設定」

PDA Sync の [同期処理の属性 (Synchronization Properties)] ダイアログの図が正しくありません。PDA Sync ログファイルに関する属性は、[Log Properties] ダイアログで設定します。[Log Properties] ダイアログは、[ログ (Log)] タブの [属性 (Properties)] ボタンを押すと表示されます。

該当箇所: 第 2 章「PDA (携帯情報端末) の同期」: 「コンジットの設定」

[コンジット (Conduits)] タブの図が正しくありません。

- 各コンジットの名前は [xxx コンジット] とは表示されず、実際には [xxx] と表示されます (xxx は、Installer、メモ帳、カレンダー、メール、アドレス帳、システムを表わします)。
- ツールバーボタンの順番が正しくありません。実際には、左から以下に示す順番でボタンが配置されています。
- [コンジットの設定を変更] ボタン
- [コンジットのアクティブ/非アクティブを切り替え] ボタン
- [新しいコンジットをリストに追加] ボタン
- [コンジットをリストから削除] ボタン

該当箇所: 第 2 章「PDA (携帯情報端末) の同期」: 「メモ帳コンジットの使用法」

[メモ帳コンジットを構成 (Configure Memo Conduit)] ダイアログの図が正しくありません。メモ帳コンジットをアクティブにするチェックボックスは、実際にはこの

ダイアログ中に存在しません。また、このダイアログで PDA デバイスと同期させるメモ帳の場所を指定することはできません。

該当箇所: 第 2 章「PDA (携帯情報端末) の同期」: 「アドレス帳コンジットの使用方法」

[アドレス帳コンジットを構成 (Configure Address Synchronization Conduit)] ダイアログの図が正しくありません。同じ名前のカードを上書きするチェックボックスは、実際にはこのダイアログ中に存在しません。

該当箇所: 第 2 章「PDA (携帯情報端末) の同期」: 「システムコンジットの使用方法」

[システムコンジットを構成 (Configure System Conduit)] ダイアログの図が正しくありません。システムコンジットをアクティブにするチェックボックスは、実際にはこのダイアログ中に存在しません。

該当箇所: 第 2 章「PDA (携帯情報端末) の同期」: 「メールコンジットの使用方法」

[メールコンジットを構成 (Configure Mail Synchronization Conduit)] ダイアログの図が正しくありません。メールコンジットをアクティブにするチェックボックスは、実際にはこのダイアログ中に存在しません。

該当箇所: 第 2 章「PDA (携帯情報端末) の同期」: 「動作記録の表示」

4 つ目の段落の情報「ログはテキストファイル形式でディスクに保存されます。ログファイルは印刷することもできます。」は誤りです。無視してください。

Solaris 7 のソフトウェア開発 (追補)

該当箇所: 第 3 章 「開発者向け Java」 : 「Java 2 SDK 1.2.1_03」

『Java 2 SDK Developer's Guide for Solaris』は、AnswerBook2 の「Solaris 7 Software Developer Collection」中に含まれていませんが、以下の Web サイトから入手することができます。

<http://www.sun.com/solaris/java> -> 「JDK 1.2.1_03 Production Release」の「Download」

ハードウェア製品のマニュアルページ

ハードウェア製品の一部の日本語マニュアルページの内容が最新でない (バグ ID: 4263328)

以下の日本語マニュアルページに記述されている情報が、最新ではありません。

pgxconfig(1m)、cfgadm(1m)、config_admin(3x)、libcfgadm(4)、luxadm(1m)

対処方法: 英語のマニュアルページには、最新の情報が記述されています。上記のマニュアルページを参照する場合は、英語のマニュアルページをご覧ください。

例: pgxconfig(1m) を参照する場合

```
example% env LANG=C man pgxconfig
```


Maintenance Update パッチリスト (Intel 版)

この付録では、Solaris 7 - 11/99 Software CD に含まれているパッチを記載しています。次のいずれかの方法で、パッチが適用されます。

- finish スクリプト

適用されたパッチは、Solaris 7 - 11/99 Software CD をインストールしたシステムの /var/sadm/patch ディレクトリにあります。

- フレッシュビット

パッチは、Solaris 7 - 11/99 Software CD の作成時に適用されています。これらのパッチは /var/sadm/patch ディレクトリにはありません。

showrev -p コマンドを使用すると、上記のどちらの方法でパッチがシステムに適用されているかに関係なく、システムに適用されているすべてのパッチのリストを表示できます。Solaris 7 - 11/99 Software CD にはテスト済みのパッチが含まれています。これらのパッチは、Solaris 7 - 11/99 からバックアウト (削除) することはできません。

パッチリスト

パッチ ID と概要: 106328-05 : SunOS 5.7_x86 Shared library patch for C++
このパッチで修正されるバグ: 1136478 1146175 1147577 1147044 1148647 1151825 1159647 1160084
1161999 1165177 1169658 1164100 1166414 1171426 1172054 1172379 1173166 1178171 1187592 1180564
1184772

1182934 1174107 1193580 1194462 1195674 1232632 1232579 1232305 1223494 1259645 1262573
1254838 1264396 1265054 4022750 4005413 4079317 4082776 4100882 4121018 4089011 4067988
4050876 4100612 4123883 4181458 4173766 4103581 4183435 4187260 4187325 4191439 4173220
4180435 4058012 4101606 4132688 4190043 4193618 4199857

パッチ ID と概要: 106542-08 : SunOS 5.7_x86 kernel update patch
このパッチで修正されるバグ: 1264344 4061229 4104844 4115711 4115715 4120985 4122009 4125102
4136059 4138467 4139770 4141554 4143503 4147402 4151780 4152055 4155392 4161576 4163335 4165983
4166495 4166626 4167174 4167270 4168739 4168892 4170410 4170500 4170602 4171679 4172111 4172702
4173187 4173696 4174167 4174308 4174331 4174354 4174434 4174755 4175299 4175558 4175651 4176365
4176940 4177496 4178298 4178455 4179342 4179407 4179861 4179883 4180045 4181149 4181152 4181570
4182043 4182047 4182072 4182227 4182234 4182240 4182970 4184015 4184430 4184786 4184788 4184794
4184852 4184877 4185110 4185366 4185742 4186155 4186202 4187811 4187978 4188005 4188193 4188212
4190083 4190138 4190405 4190466 4190566 4190796 4190807 4190812 4190962 4190995 4191544 4192056
4192195 4192420 4192639 4193375 4193378 4193379 4193380 4193381 4193383 4193467 4193657 4194454
4194509 4195875 4196408 4196541 4196986 4196994 4196998 4197140 4197418 4197422 4197461 4198134
4198723 4198942 4199032 4199042 4199606 4200121 4200217 4200447 4200817 4200972 4201921 4202082
4202680 4203157 4203495 4204046 4205009 4205612 4205959 4206401 4207080 4211361 4211840 4212524
4212620 4212634 4212925 4214611 4214739 4217122 4218800 4219071 4223115 4223353 4224086 4225553
4226963 4227256 4227724 4231212 4233009 4234085 4236372 4236795 4238230 4238982 4240566 4242668
4244494 4245196 4245852 4246789 4250104 4252011 4255621 4255660 4255768 4256294 4257413 4257454
4258561 4258750 4258771 4260700 4261432 4264976 4265594 4269834 4271034 42724534279983

パッチ ID と概要: 106734-07 : SunOS 5.7_x86 Create a patch analyzer
このパッチで修正されるバグ: 4170691 4175875 4178977 4132282 4186583 4186586 4186587 4186588
4242739 4250171

パッチ ID と概要: 106737-02 : OpenWindows 3.6.1_x86 mailtool vacation security patch
このパッチで修正されるバグ: 4170200

パッチ ID と概要: 106794-03 : SunOS 5.7_x86 ufsdump and ufsrestore patch
このパッチで修正されるバグ: 4077276 4132365 4145883 4169853 4184189 4240566

パッチ ID と概要: 106821-03 : SunOS 5.7_x86 ctl print utility patch
このパッチで修正されるバグ: 4172142 4173334

パッチ ID と概要: 106916-02 : SunOS 5.7_x86 dtmail in zh.GBK can't read 2.5.1 Chinese email.
このパッチで修正されるバグ: 4182320 4231572

パッチ ID と概要: 106918-01 : SunOS 5.7_x86 when view mails change charset, dtmail dump core.
このパッチで修正されるバグ: 4175029

パッチ ID と概要: 106927-05 : SunOS 5.7_x86 sdtudctool, sdtudc_register and sdtudc_extract patch
このパッチで修正されるバグ: 4199125 4178971 4183926 4178952 4178964 4162315 4176705 4179808
4192450 4189691 4212116 4209084

パッチ ID と概要: 106928-01 : OpenWindows 3.6.1 (japanese) OW ws menu bug for _x86

(続く)

続き

このパッチで修正されるバグ: 4177882

パッチ ID と概要: 106931-09 : SunOS 5.7_x86 European locale updates
このパッチで修正されるバグ: 4179837 4175110 4193529 4203951

パッチ ID と概要: 106935-03 : CDE 1.3_x86 libDtSvc Patch
このパッチで修正されるバグ: 4181281 4167347 4191060 1194724

パッチ ID と概要: 106937-01 : SunOS 5.7_x86 /etc/cron.d/logchecker patch
このパッチで修正されるバグ: 4094591

パッチ ID と概要: 106939-02 : SunOS 5.7_x86 libresolv patch
このパッチで修正されるバグ: 4134616 4211042

パッチ ID と概要: 106941-01 : SunOS 5.7_x86 /usr/sbin/makedbm patch
このパッチで修正されるバグ: 4144726

パッチ ID と概要: 106943-05 : SunOS 5.7_x86 libnsl, rpc.nisd and nis_cachemgr patch
このパッチで修正されるバグ: 4055704 4055715 4055724 4055727 4152002 4157559 4161969 4162879
4186012 4216240 4239643

パッチ ID と概要: 106945-02 : SunOS 5.7_x86 /kernel/fs/fifofs patch
このパッチで修正されるバグ: 4166116 4211236

パッチ ID と概要: 106947-01 : SunOS 5.7_x86 /usr/sbin/sar patch
このパッチで修正されるバグ: 4175435

パッチ ID と概要: 106951-07 : SunOS 5.7_x86 linker patch
このパッチで修正されるバグ: 4159122 4165487 4173576 4174468 4176579 4176796 4179880 4188527
4188843 4194264 4205087 4214649 4215164 4215587 4225937 4234657 4235241 4238071 4248290

パッチ ID と概要: 106953-01 : SunOS 5.7_x86 /usr/bin/uux patch
このパッチで修正されるバグ: 4179980

パッチ ID と概要: 106961-01 : SunOS 5.7_x86 Manual Pages for patchadd.1m and patchrm.1m
このパッチで修正されるバグ: 4178212

パッチ ID と概要: 106968-01 : SunOS 5.7_x86 htt server unexpectedly restart
このパッチで修正されるバグ: 4172429

パッチ ID と概要: 106970-01 : SunOS 5.7_x86 zh.GBK, Input Method, Alt+1 sometimes work improperly
このパッチで修正されるバグ: 4183054

パッチ ID と概要: 106972-02 : SunOS 5.7_x86 xetops of zh.GBK locale doesn't process TAB character
このパッチで修正されるバグ: 4187748

パッチ ID と概要: 106979-09 : SunOS 5.7_x86 fix for sysid
このパッチで修正されるバグ: 4166260 1213369 4204782 4205403 4207595 4208607 4211403 4225369
4229542 4236194 4235726 4257225

パッチ ID と概要: 106981-07 : SunOS 5.7_x86 libthread patch
このパッチで修正されるバグ: 4106127 4157739 4173285 4173422 4189981 4207409 4209710 4209713

(続く)

4220253 4234139 4237201

パッチ ID と概要: 106986-01 : SunOS 5.7_x86 /usr/sbin/uadmin and /sbin/uadmin patch
このパッチで修正されるバグ: 4167438

パッチ ID と概要: 106988-02 : SunOS 5.7_x86 /usr/sbin/tar patch
このパッチで修正されるバグ: 4118310 4159872

パッチ ID と概要: 107002-01 : CDE 1.3_x86 Actions patch
このパッチで修正されるバグ: 4157154

パッチ ID と概要: 107012-01 : CDE 1.3_x86 sdtwebclient patch
このパッチで修正されるバグ: 4110777 4164680 4185288

パッチ ID と概要: 107015-06 : SunOS 5.7_x86 sd bug fixes.
このパッチで修正されるバグ: 4170911 4165914 4170657 4182538 4165905 4171479 4232401 4220005
4165837 4237170 4208100 4216541 4170197 4210139 4257298

パッチ ID と概要: 107016-01 : SunOS 5.7_x86 NCR pcplusmp patch
このパッチで修正されるバグ: 4181438

パッチ ID と概要: 107017-01 : SunOS 5.7_x86 SPWR Patch
このパッチで修正されるバグ: 4155766 4183567

パッチ ID と概要: 107019-01 : SunOS 5.7_x86 /usr/sbin/in.named patch
このパッチで修正されるバグ: 4134616

パッチ ID と概要: 107023-04 : CDE 1.3_x86 Calendar Manager patch
このパッチで修正されるバグ: 4184188 4117156 4230754 4192354

パッチ ID と概要: 107025-01 : SunOS 5.7_x86 ata bug fixes.
このパッチで修正されるバグ: 4183194

パッチ ID と概要: 107034-01 : Solaris 7_x86 xetops crashes for BIG5
このパッチで修正されるバグ: 4188052

パッチ ID と概要: 107039-01 : SunOS 5.7_x86 apropos/catman/man/whatis patch
このパッチで修正されるバグ: 4107178 4154565

パッチ ID と概要: 107043-03 : SunOS 5.7_x86 JFP install/sysadm messages patch
このパッチで修正されるバグ: 4217570 4221453

パッチ ID と概要: 107045-01 : SunOS 5.7_x86 Russian and Polish print failure on some printers
このパッチで修正されるバグ: 4190105

パッチ ID と概要: 107050-01 : Solaris 7_x86 dtlogin language menu displays wrong info
このパッチで修正されるバグ: 4176962

パッチ ID と概要: 107060-01 : SunOS 5.7_x86 /usr/bin/sort and /usr/xpg4/bin/sort patch
このパッチで修正されるバグ: 4181185

パッチ ID と概要: 107073-01 : CDE 1.3_x86 Spell Checker patch

(続く)

続き

このパッチで修正されるバグ: 4185079

パッチ ID と概要: 107075-01 : SunOS 5.7_x86 SUNWultratest doesn't support sun4us platform
このパッチで修正されるバグ: 4190729

パッチ ID と概要: 107077-01 : SunOS 5.7_x86 /usr/kernel/drv/vol patch
このパッチで修正されるバグ: 4181968

パッチ ID と概要: 107079-17 : OpenWindows 3.6.1_x86 Xsun Patch
このパッチで修正されるバグ: 4183231 4184889 4178200 4192179 4168571 4208458 4102279 4198669
4209569 4136721 4206665 4234976 4157641 4248958 4109097 4231879 4231879 4232363 4223880 4262197

パッチ ID と概要: 107082-08 : Motif 1.2.7_x86 and 2.1.1_x86 Runtime library patch for Solaris 7
このパッチで修正されるバグ: 4159034 4149711 4171291 4170491 4162369 4165677 4171723 4174322
4183749 4186734 4186826 4128879 4191550 4197157 4197929 4197924 4207929 4209526 4211104 4224885
4226996 4191346 4201602 4219810 4240553 4247649 4251451 4245487

パッチ ID と概要: 107095-04 : CDE 1.3_x86 dtterm libDtTerm.so.2 Patch
このパッチで修正されるバグ: 4177487 4190065 4163950

パッチ ID と概要: 107116-03 : SunOS 5.7_x86 lp patch
このパッチで修正されるバグ: 4033371 4057917 4085677 4093648 4095132 4129917 4131103 4156106
4165358 4167195 4167443 4179341 4184007 4186811 4189161 4200078 4207894 4213872 4215944 4217305
4218904 4220608 4240238

パッチ ID と概要: 107120-04 : SunOS 5.7_x86 JFP manpages patch
このパッチで修正されるバグ: 4185342 4190255 4195644 4199110 4222912

パッチ ID と概要: 107125-03 : SunOS 5.7_x86 JFP message files patch
このパッチで修正されるバグ: 4195663 4240891 4263292

パッチ ID と概要: 107128-01 : SunOS 5.7_x86 /usr/lib/autofs/automountd patch
このパッチで修正されるバグ: 4188020

パッチ ID と概要: 107129-01 : SunOS 5.7_x86 /usr/sbin/i86/sysdef patch
このパッチで修正されるバグ: 4187740

パッチ ID と概要: 107137-01 : Solaris 7_x86 Fixed Dtmail Shortcuts to be consistent with English
このパッチで修正されるバグ: 4181490

パッチ ID と概要: 107139-01 : Solaris 7_x86 Fixed SUNW5ttf package to display ps files
このパッチで修正されるバグ: 4178539

パッチ ID と概要: 107149-03 : SunOS 5.7_x86 /kernel/fs/cacheofs patch
このパッチで修正されるバグ: 4085452 4170190 4171181 4216501

パッチ ID と概要: 107172-04 : SunOS 5.7_x86 Fixes for patchadd and patchrm
このパッチで修正されるバグ: 4186941 4176890 4190866 4150762 4193454 4194281 4194308 4224092
4245279 4258626 4253076 4260216 4258658

パッチ ID と概要: 107179-01 : CDE 1.3_x86 libDtHelp.so.1 patch
このパッチで修正されるバグ: 4193245

(続く)

続き

パッチ ID と概要: 107181-12 : CDE 1.3_x86 dtlogin patch
このパッチで修正されるバグ: 4178402 4178408 4178415 4178431 4184874 4189472 4190072 4190214
4201306 4205939 4198977 4225029 4225037 4213502 4170777 4236871 4225029 4240836 4239275 4242140
4250335 4246047 4237848 4259869

パッチ ID と概要: 107184-02 : SunOS 5.7_x86 Updated Lucida Hebrew Fonts for Solaris 7
このパッチで修正されるバグ: 4187022

パッチ ID と概要: 107188-02 : SunOS 5.7_x86 Miscellaneous Eastern European locale problems
このパッチで修正されるバグ: 4174452 4179411 4138017

パッチ ID と概要: 107201-08 : CDE 1.3_x86 dtmail patch
このパッチで修正されるバグ: 4234109 4190570 4201459 4191180 4180102 4134913 4213221 4162284

パッチ ID と概要: 107210-07 : Solaris 7_x86 Message Updates

パッチ ID と概要: 107220-02 : CDE 1.3_x86 dtprintinfo patch
このパッチで修正されるバグ: 4007233 4191060 4191065 4139394

パッチ ID と概要: 107227-07 : CDE 1.3_x86 dtwm patch
このパッチで修正されるバグ: 4169837 4209745 4212855 4230855 4145607 4194255 4236474

パッチ ID と概要: 107234-01 : OpenWindows 3.6.1_x86 xterm patch
このパッチで修正されるバグ: 4184297

パッチ ID と概要: 107249-01 : CDE 1.3_x86 sdaudio patch
このパッチで修正されるバグ: 4189907

パッチ ID と概要: 107260-01 : SunOS 5.7_x86 /usr/sbin/vold patch
このパッチで修正されるバグ: 4194660

パッチ ID と概要: 107286-02 : SunOS 5.7_x86 passwd & pam library patch
このパッチで修正されるバグ: 4172457 4223215

パッチ ID と概要: 107294-01 : SunOS 5.7_x86 libgss.so.1 and gsscred patch
このパッチで修正されるバグ: 4195223

パッチ ID と概要: 107307-01 : CDE 1.3_x86 dtfile patch
このパッチで修正されるバグ: 1194724 4195992 4185042

パッチ ID と概要: 107317-01 : SunOS 5.7_x86 localeconv() returns wrong results for French
このパッチで修正されるバグ: 4192615

パッチ ID と概要: 107323-01 : SunOS 5.7_x86 /etc/driver_aliases patch
このパッチで修正されるバグ: 4193228

パッチ ID と概要: 107328-05 : OpenWindows 3.6_x86 Common library, monitors, and configuration
このパッチで修正されるバグ: 4187574 4205588 4202883 4218668 4220038 4058078 4166376 4229567
4164774 4221251 4221709 4218791 4059766 4172554 4213037 4219187 4206802 4184527 4232488 4232499
4256904 4256336

(続く)

続き

パッチ ID と概要: 107331-01 : SunOS 5.7_x86 /usr/sbin/ntpdate patch
このパッチで修正されるバグ: 4201436

パッチ ID と概要: 107333-02 : SunOS 5.7_x86 libadm patch
このパッチで修正されるバグ: 4197828

パッチ ID と概要: 107339-01 : OpenWindows 3.6.1_x86 KCMS configure security vulnerability patch
このパッチで修正されるバグ: 4199722

パッチ ID と概要: 107391-02 : SunOS 5.7_x86 pcplusmp patch
このパッチで修正されるバグ: 4187580 4217634

パッチ ID と概要: 107393-06 : SunOS 5.7_x86 bootconf bug fixes.
このパッチで修正されるバグ: 4162292 4173065 4237204 4219717 4219988 4202793 4164753 4164755
4195019 4208893 4230493 4246372

パッチ ID と概要: 107402-01 : SunOS 5.7_x86 /usr/bin/iostat patch
このパッチで修正されるバグ: 4085790

パッチ ID と概要: 107404-01 : SunOS 5.7_x86 rlmmod & telmod patch
このパッチで修正されるバグ: 4204044

パッチ ID と概要: 107410-01 : Solaris 7_x86 dtfile Menu is localized
このパッチで修正されるバグ: 4181159

パッチ ID と概要: 107411-03 : Solaris 7_x86 support IBM Cp837 and Cp874 iconv modules(th_TH)
このパッチで修正されるバグ: 4212930 4228950

パッチ ID と概要: 107414-02 : Solaris 7_x86 Fix Translation "Incomplete last line" in vi
このパッチで修正されるバグ: 4202972

パッチ ID と概要: 107416-01 : Solaris 7_x86 Result of TAB in xetops isn't the same with vi
このパッチで修正されるバグ: 4202006

パッチ ID と概要: 107420-01 : Solaris 7_x86 missing snapshot files
このパッチで修正されるバグ: 4181454

パッチ ID と概要: 107431-01 : SunOS 5.7_x86 Installer utility used by NCR breaks under Solaris 7
このパッチで修正されるバグ: 4205603

パッチ ID と概要: 107433-02 : SunOS 5.7_x86 ctlmp printing utility patch.
このパッチで修正されるバグ: 4210384 4210140

パッチ ID と概要: 107439-02 : SunOS 5.7_x86 iso8859-15 locale copy and paste fix
このパッチで修正されるバグ: 4203951 4244676

パッチ ID と概要: 107442-01 : SunOS 5.7_x86 /usr/bin/mailx patch
このパッチで修正されるバグ: 4207629

パッチ ID と概要: 107444-09 : SunOS 5.7_x86 packaging utilities patch
このパッチで修正されるバグ: 4155622 4176616 4197238 4199317 4222097 4226928 4230299 4233936
4244631 4247895 4249447 4257708 4264760

(続く)

続き

パッチ ID と概要: 107449-01 : SunOS 5.7_x86 /usr/lib/fs/cachefs/cachefsd patch
このパッチで修正されるバグ: 4204223

パッチ ID と概要: 107452-02 : SunOS 5.7_x86 /usr/sbin/cron patch
このパッチで修正されるバグ: 4177427 4184825 4196408

パッチ ID と概要: 107455-03 : SunOS 5.7_x86 /usr/bin/ftp patch
このパッチで修正されるバグ: 4138598 4193146 4197316

パッチ ID と概要: 107457-01 : SunOS 5.7_x86 /etc/nsswitch.dns patch
このパッチで修正されるバグ: 1194875

パッチ ID と概要: 107461-03 : SunOS 5.7_x86 st driver patch
このパッチで修正されるバグ: 4166568 4166574 4166583 4206636 4208102 4211607

パッチ ID と概要: 107463-01 : SunOS 5.7_x86 /kernel/sched/TS patch
このパッチで修正されるバグ: 4201921

パッチ ID と概要: 107466-02 : SunOS 5.7_x86 /kernel/fs/hsfs patch
このパッチで修正されるバグ: 4193932 4218422

パッチ ID と概要: 107471-01 : SunOS 5.7_x86 CD install support for devfsadm
このパッチで修正されるバグ: 4244189

パッチ ID と概要: 107476-01 : SunOS 5.7_x86 /usr/sbin/in.telnetd patch
このパッチで修正されるバグ: 4225958

パッチ ID と概要: 107478-02 : SunOS 5.7_x86 /usr/lib/nfs/mountd patch
このパッチで修正されるバグ: 4092505 4196956

パッチ ID と概要: 107500-02 : SunOS 5.7_x86 koi8-R -cde & ow hanged before dtlogin screen
このパッチで修正されるバグ: 4192535

パッチ ID と概要: 107537-01 : SunOS 5.7_x86 kd patch
このパッチで修正されるバグ: 4203845

パッチ ID と概要: 107545-03 : SunOS 5.7_x86 /usr/lib/fs/ufs/fsck patch
このパッチで修正されるバグ: 4097367 4205959 4267022

パッチ ID と概要: 107552-01 : SunOS 5.7_x86 /usr/bin/date and /usr/xpg4/bin/date patch
このパッチで修正されるバグ: 4167131

パッチ ID と概要: 107554-01 : SunOS 5.7_x86 /usr/kernel/drv/ipdcm patch
このパッチで修正されるバグ: 4193690

パッチ ID と概要: 107556-01 : SunOS 5.7_x86 /usr/lib/libldap.so.3 patch
このパッチで修正されるバグ: 4182937 4200010

パッチ ID と概要: 107558-02 : SunOS 5.7_x86 /usr/sbin/sag patch
このパッチで修正されるバグ: 4163982 4258285

(続く)

続き

パッチ ID と概要: 107578-01 : SunOS 5.7_x86 japanese installer utility patch
このパッチで修正されるバグ: 4221385

パッチ ID と概要: 107585-01 : SunOS 5.7_x86 /usr/lib/vold/dev_cdrom.so.1 patch
このパッチで修正されるバグ: 4062297

パッチ ID と概要: 107588-01 : SunOS 5.7_x86 /usr/lib/acct/lastlogin patch
このパッチで修正されるバグ: 4212054

パッチ ID と概要: 107625-01 : SunOS 5.7_x86 /usr/lib/fs/ufs/df patch
このパッチで修正されるバグ: 4211712

パッチ ID と概要: 107629-01 : SunOS 5.7_x86 sdtwebstart.dt 599 l10n_euro message updates

パッチ ID と概要: 107639-01 : Solaris 7_x86 Fix the problem with font size change in dstyle
このパッチで修正されるバグ: 4201168

パッチ ID と概要: 107649-09 : OpenWindows 3.6.1_x86 Xsun X11R6.4 Feature Patch
このパッチで修正されるバグ: 4221500 4222190 4222871 4223242 4225253 4225409 4226602 4226641
4226605 4229039 4225372 4198669 4218677 4220615 4229532 4220673 4237267 4237375 4233145 4226459
4245335 4237407 4258344 4259460 4261919 4262392 4215548 4233140 4237408 4245948 4246367 4247287
4248067 4239004 4240182 4250447 4254255 4255571 4244399 4261678 4262197 4263599 4263893 4263894
4263895 4264088 4264250 4264756 4266316 4267964 4262560 4274454

パッチ ID と概要: 107651-05 : OpenWindows 3.6.1_x86 Xprint X11R6.4 Extension Patch
このパッチで修正されるバグ: 4225409 4258344 4258361 4262383

パッチ ID と概要: 107653-05 : OpenWindows 3.6.1_x86 XKB X11R6.4 Extension Patch
このパッチで修正されるバグ: 4225409 4258355 4260356

パッチ ID と概要: 107655-05 : OpenWindows 3.6.1_x86 LBX RX X11R6.4 Extensions Patch
このパッチで修正されるバグ: 4225409 4220673 4261678 4258344 4267964

パッチ ID と概要: 107657-04 : OpenWindows 3.6.1_x86 ERC X11R6.4 Extension Patch
このパッチで修正されるバグ: 4225409 4259264

パッチ ID と概要: 107659-04 : OpenWindows 3.6.1_x86 New X11R6.4 X and Xt API man pages Patch
このパッチで修正されるバグ: 4225409 4259264

パッチ ID と概要: 107679-03 : OpenWindows 3.6_x86 Updated ATI video support.
このパッチで修正されるバグ: 4212681 4206075 4228307 4233396 4236509 4200584

パッチ ID と概要: 107681-01 : SunOS 5.7_x86 /kernel/sys/msgsys patch
このパッチで修正されるバグ: 4058214

パッチ ID と概要: 107685-01 : SunOS 5.7_x86 sendmail patch
このパッチで修正されるバグ: 4214238

パッチ ID と概要: 107690-01 : CDE 1.3_x86 Actions patch
このパッチで修正されるバグ: 4215879

パッチ ID と概要: 107692-01 : SunOS 5.7_x86 l10n_euro message updates for SUNW*is SUNW*os 599

(続く)

続き

パッチ ID と概要: 107701-01 : Solaris 7_x86 Fixes the installation warning for zh.GBK
このパッチで修正されるバグ: 4222076

パッチ ID と概要: 107703-01 : CDE 1.3_x86 dtsession patch
このパッチで修正されるバグ: 4197661

パッチ ID と概要: 107710-03 : SunOS 5.7_x86 libssasnmplibssagent/snmpdx/mibiisa patch
このパッチで修正されるバグ: 4144431 4166235 4171108 4172607 4176076 4178419 4185282 4186361
4189025 4208419 4218931 4219323 4224859 4224980 4232111 4233051 4237139 4247714 4248205 4250162

パッチ ID と概要: 107712-01 : cde 1.3_x86 sdtvolcheck patch
このパッチで修正されるバグ: 4004473

パッチ ID と概要: 107739-01 : SunOS 5.7_x86 Estonian locale uses incorrect codeset (QU)
このパッチで修正されるバグ: 4192473

パッチ ID と概要: 107745-01 : SunOS 5.7_x86 /usr/bin/du and /usr/xpg4/bin/du patch
このパッチで修正されるバグ: 4221507

パッチ ID と概要: 107747-03 : SunOS 5.7_x86 Croatian locale hr_HR corrections
このパッチで修正されるバグ: 4209557 4244676 4266292 4266293 4266298 4266300

パッチ ID と概要: 107793-01 : SunOS 5.7_x86 /usr/bin/pax patch
このパッチで修正されるバグ: 4061087

パッチ ID と概要: 107795-01 : SunOS 5.7_x86 ASET patch
このパッチで修正されるバグ: 4202027

パッチ ID と概要: 107797-01 : SunOS 5.7_x86 /kernel/fs/lofs patch
このパッチで修正されるバグ: 4176333

パッチ ID と概要: 107800-01 : SunOS 5.7_x86 compress/uncompress/zcat patch
このパッチで修正されるバグ: 4217213

パッチ ID と概要: 107808-02 : OpenWindows 3.6.1_x86 xrdb patch
このパッチで修正されるバグ: 4221044

パッチ ID と概要: 107810-03 :

パッチ ID と概要: 107812-01 : SunOS 5.7_x86 Japanese iconv patch
このパッチで修正されるバグ: 4216797 4232724

パッチ ID と概要: 107814-01 : SunOS 5.7_x86 Japanese UTF-8 iconv patch
このパッチで修正されるバグ: 4216797 4221058 4232724

パッチ ID と概要: 107818-01 : Solaris 7_x86 Fix Garbage characters display
このパッチで修正されるバグ: 4206605

パッチ ID と概要: 107835-02 : SunOS 5.7_x86 dkio.h & commands.h patch
このパッチで修正されるバグ: 4201824 4210139

(続く)

続き

パッチ ID と概要: 107837-01 : SunOS 5.7_x86 /usr/sbin/format patch
このパッチで修正されるバグ: 4165909

パッチ ID と概要: 107839-01 : SunOS 5.7_x86 libtnfctl patch
このパッチで修正されるバグ: 4192482

パッチ ID と概要: 107842-01 : SunOS 5.7_x86 /kernel/misc/rpcsec patch
このパッチで修正されるバグ: 4198273

パッチ ID と概要: 107844-02 : SunOS 5.7_x86 /sbin/init and /usr/sbin/init patch
このパッチで修正されるバグ: 4225983 4247300

パッチ ID と概要: 107854-01 : 3.6.1_x86 xdm patch
このパッチで修正されるバグ: 4120134 4180129

パッチ ID と概要: 107866-01 : SunOS 5.7_x86 /kernel/sys/shmsys patch
このパッチで修正されるバグ: 4205026

パッチ ID と概要: 107878-02 : SunOS 5.7_x86 /kernel/drv/cadp patch
このパッチで修正されるバグ: 4232354 4218072 4213974 4215327 4217029 4211748 4202184 4210415
4211749 4210505 4209951 4203809 4205612 4203811 4204641 4205186 4204682 4199541 4202188 4206303
4206704 4206791 4206871 4207140 4207152 4204603 4197248 4204285 4202186 4202194 4202187 4140090
4140102 4140103 4225895 4209852

パッチ ID と概要: 107879-02 : SunOS 5.7_x86 /kernel/drv/ncrs patch
このパッチで修正されるバグ: 4189732 4198547 4205488 4207541 4207848 4212991 4230280 4230283
4009709 4011181 4017961 4155184 4173622 4215681 4230736 4165916 4174395 4165916

パッチ ID と概要: 107880-05 : SunOS 5.7_x86 bootconf bug fixes.
このパッチで修正されるバグ: 4202793 4164753 4164755 4195019 4208893 4230493 4237204

パッチ ID と概要: 107882-10 : CDE 1.3_x86 Features Patch
このパッチで修正されるバグ: 4213057 4216293 4221615 4218538 4223502 4221741 4232755 4251011

パッチ ID と概要: 107884-04 : CDE 1.3_x86 Features Patch
このパッチで修正されるバグ: 4163990 4161058 4166139 4174337 4176730 4179913 4196016 4206235
4210744 4014669 4101489 4101548 4220252 4219765 4221912

パッチ ID と概要: 107886-05 : CDE 1.3_x86 Features Patch
このパッチで修正されるバグ: 4104849 4049112 4160798 1189767 4213512 4215868 4217700 4221889
4228520 4231995 4228519 4233931 4234317 4139394 4237959 4241778 4243582 4243585

パッチ ID と概要: 107888-07 : CDE 1.3_x86 Features Patch
このパッチで修正されるバグ: 4274175

パッチ ID と概要: 107894-02 : openwindows 2.7_x86 Tooltalk patch
このパッチで修正されるバグ: 4229531 4153078 4260867 4204015

パッチ ID と概要: 107918-02 : SunOS 5.7_x86 Openwindows not supported by some euro locales
このパッチで修正されるバグ: 4174253

パッチ ID と概要: 107920-01 : SunOS 5.7_x86 /usr/include/sys/mhd.h patch

(続く)

続き

このパッチで修正されるバグ: 4236793

パッチ ID と概要: 107925-01 : Solaris 7_x86 Fix the problem with Dtmmail sent data
このパッチで修正されるバグ: 4236355

パッチ ID と概要: 107927-02 : SunOS 5.7_x86 /usr/include/sys/kbio.h patch
このパッチで修正されるバグ: 4240239

パッチ ID と概要: 107934-01 : SunOS 5.7_x86 l10n_euro message updates for SUNW*is SUNW*os 899

パッチ ID と概要: 107963-01 : 5.7_x86 iconv from UTF-8 to euc requires a buffer w/ 1 extra byte.
このパッチで修正されるバグ: 4243732

パッチ ID と概要: 107973-01 : SunOS 5.7_x86 /usr/sbin/static/rcp patch
このパッチで修正されるバグ: 4240566

パッチ ID と概要: 108000-05 : SunOS 5.7_x86 cadp bug fixes.
このパッチで修正されるバグ: 4244178, 4244152, 4254328

パッチ ID と概要: 108030-02 : SunOS 5.7_x86 prodreg fix for Java 1.1 and Java 1.2 VM
このパッチで修正されるバグ: 4244075 4216741 4232016

パッチ ID と概要: 108037-01 : SunOS 5.7_x86 symhisl patch
このパッチで修正されるバグ: 4245196

パッチ ID と概要: 108038-01 : SunOS 5.7_x86 iprb patch
このパッチで修正されるバグ: 4245196

パッチ ID と概要: 108060-01 : OpenWindows 3.6_x86 Updated Matrox video support.
このパッチで修正されるバグ: 4152129 4226513 4243973 4256047

パッチ ID と概要: 108067-01 : OpenWindows 3.6_x86 Updated 3Dlabs video support.
このパッチで修正されるバグ: 4203661

パッチ ID と概要: 108069-03 : SunOS 5.7_x86 Manual Page updates for Solaris 7
このパッチで修正されるバグ: 4235625 4244084 4254199 4141557 4141559 4155912 4184788 4165909
4195648 4166583 4214692 4214697 4167270 4169315 4180075 4193614 4189427 4173822 4186746 1070678
4136939 4153439 4162004 4171658 4170933 4169829 4146611 4147612 4165502 4166848 4178133 4179296
4181039 4181145 4246662 4242931

パッチ ID と概要: 108090-02 : SunOS 5.7_x86 /usr/bin/tail patch
このパッチで修正されるバグ: 4209724 4257055

パッチ ID と概要: 108125-01 : SunOS 5.7_x86 adpconf bug fixes.
このパッチで修正されるバグ: 4234049

パッチ ID と概要: 108137-01 : SunOS 5.7_x86 fsck fails on IDE disk on Darwin++ with re-preinstall
このパッチで修正されるバグ: 4249436

パッチ ID と概要: 108143-04 : SunOS 5.7_x86 iprb patch
このパッチで修正されるバグ: 4221722 4217629 4181961 4192641 4227350

(続く)

続き

パッチ ID と概要: 108152-01 : CDE 1.3_x86 sdtname patch
このパッチで修正されるバグ: 4244049 4149628 4235799

パッチ ID と概要: 108159-01 : SunOS 5.7_x86 /usr/lib/fs/nfs/share patch
このパッチで修正されるバグ: 4175333

パッチ ID と概要: 108163-01 : SunOS 5.7_x86 jsh, rsh, sh patch
このパッチで修正されるバグ: 4215604

パッチ ID と概要: 108169-01 : OpenWindows 3.6.1_x86 X Window Include Files Patch
このパッチで修正されるバグ: 4255122

パッチ ID と概要: 108171-01 : SunOS 5.7_x86 showrev patch
このパッチで修正されるバグ: 4162298

パッチ ID と概要: 108176-01 : SunOS 5.7_x86 DSR upgrade patch for localization packages
このパッチで修正されるバグ: 4258815

パッチ ID と概要: 108198-01 : CDE 1.3_x86 dtpad patch
このパッチで修正されるバグ: 4172128

パッチ ID と概要: 108220-01 : CDE 1.3_x86 dtaction Patch
このパッチで修正されるバグ: 4257350

パッチ ID と概要: 108222-01 : CDE 1.3_x86 dtspcd Patch
このパッチで修正されるバグ: 4257351

パッチ ID と概要: 108232-01 : Japanese CDE 1.3_x86 Features Patch
このパッチで修正されるバグ: 4265080

パッチ ID と概要: 108245-01 : SunOS 5.7_x86 libaio patch
このパッチで修正されるバグ: 4231212

パッチ ID と概要: 108258-01 : Solaris 7_x86 Message Updates

パッチ ID と概要: 108271-01 : SunOS 5.7_x86 translation updates for European locales

パッチ ID と概要: 108286-01 : SunOS 5.7_x86 /etc/init.d/MOUNTFSYS patch
このパッチで修正されるバグ: 4242666

パッチ ID と概要: 108344-01 : CDE 1.3_x86 sdtperfmeter patch
このパッチで修正されるバグ: 4275925

Hardware Compatibility List (Intel Platform Edition) Solaris 7 3/99, 5/99, 8/99, 11/99

この付録では、Solaris 7 - 11/99 (Intel 版) コンピューティング環境でサポートされる、新しいまたは拡張された周辺機器およびシステムプラットフォームについて説明します。

注 - この付録の情報は、『Solaris 7 (Intel Platform Edition) Hardware Compatibility List』の内容を補足するものです。

Solaris 7 11/99 Hardware Compatibility List

ビデオデバイスのサポート

次に示すビデオデバイスがサポートされるようになりました。

表 B-1 ビデオディスプレイデバイス (11/99)

ベンダー	モデル	バス	ビデオチップ	解像度・発色数											
				800x 600		1024x 768		1152x 900		1280x 1024		1600x 1200			
				8	24	8	24	8	24	8	24	8	24		
Matrox	Millennium G400	AGP	MGA-G400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Matrox	Mystique G400	AGP	MGA-G400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Solaris 7 8/99 Hardware Compatibility List

追加された新しいドライバサポートはありません。

Solaris 7 5/99 Hardware Compatibility List

ビデオデバイスのサポート

次に示すビデオデバイスがサポートされるようになりました。

表 B-2 ビデオディスプレイデバイス (5/99)

ベンダー	モデル	バス	ビデオチップ	解像度・発色数											
				800x 600		1024x 768		1152x 900		1280x 1024		1600x 1200			
				8	24	8	24	8	24	8	24	8	24		
3Dlabs	Permedia 2	PCI/ AGP	3Dlabs Permedia 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Diamond	Fire GL 1000 Pro	AGP	3Dlabs Permedia 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

表 B-2 ビデオディスプレイデバイス (5/99) 続く

ベンダー	モデル	バス	ビデオチップ	解像度・発色数											
				800x 600		1024x 768		1152x 900		1280x 1024		1600x 1200			
				8	24	8	24	8	24	8	24	8	24		
Matrox	Millennium G200	AGP	MGA-G200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mystique G200	AGP	MGA-G200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Solaris 7 3/99 Hardware Compatibility List

ビデオデバイスのサポート

次に示すビデオデバイスがサポートされるようになりました。

表 B-3 ビデオディスプレイデバイス (3/99)

ベンダー	モデル	バス	ビデオチップ	解像度・発色数											
				800x 600		1024x 768		1152x 900		1280x 1024		1600x 1200			
				8	24	8	24	8	24	8	24	8	24		
Cirrus Logic	5465 *1	PCI/ AGP	Cirrus Logic GD5465	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓			
S3	Trio3D *1	PCI/ AGP	S3 Trio3D (86E366)	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓			

*1 Sun では、このチップを持つあらゆるビデオデバイスが動作することは保証していませんが、ユーザーがご使用のモデルは問題なく使用できることもあります。

デバイスの構成 (Intel 版) Solaris 7 - 3/99, 5/99, 8/99, 11/99

Intel 版 Solaris 7 - 3/99、5/99、8/99、11/99 コンピューティング環境でサポートされている x86 ハードウェアデバイスに関する情報、構成時に発生する問題の対処法を記載しています。

注 - この付録の情報は、『Solaris 7 デバイスの構成 (Intel 版)』の内容を補足するものです。

Solaris 7 11/99

Intel EtherExpress PRO/100B, EtherExpress PRO/100+

Solaris デバイスドライバ:	iprb
デバイスタイプ:	Network (Ethernet)
アダプタ:	Intel EtherExpress PRO/100B, EtherExpress PRO/100+
チップ:	82557, 82558, 82559

バスタイプ:	PCI
コネクタ:	RJ-45

構成の前に

制限事項と注意事項

Intel EtherExpress PRO/100B または Intel EtherExpress PRO/100+ が搭載されている IA (Intel アーキテクチャ) システムは、パケットを受け取った瞬間にインタフェースが停止したときに、ハングすることがあります。

システムがハングしないようにするためには、システムのネットワークトラフィックが軽くなるまたは存在しなくなってから、インタフェースが停止するようにしてください。

Solaris 7 8/99

Adaptec AHA-2940U2B, 2940U2W, 2940U2/OEM, 2950U2B, 3950U2B HBA

Solaris デバイスドライバ:	cadp
デバイスタイプ:	SCSI-2, SCSI-3, Ultra2 SCSI
アダプタ:	Adaptec AHA-2940U2B, AHA-2940U2W, AHA-2940U2/OEM, AHA-2950U2B, AHA-3950U2B
チップ:	AIC-7890AB, AIC-7891B, AIC-7896, AIC-7897
バスタイプ:	PCI

構成の前に

- 複数イニシエータの構成はサポートされていません。

- Plug N Play SCAM サポートオプションはサポートされていません。
- 「Adaptec SCSISelect BIOS」オプションの「Reset SCSI Bus at IC Initialization」(「Advanced Configuration Options」メニュー中にある)が使用可能に設定されていることを確認してください。システムのブート中に Adaptec のバナーが表示された場合は、Ctrl-A キーを押して SCSISelect ユーティリティを実行してください。
- パッチのインストール後に、システムをリブートしてください。
- Intel 版 Solaris のアップグレードと新しいデバイスドライバの追加の両方を行う場合は、次に示す手順で、まず Solaris のアップグレードを行ってからシステムをリブートし、その後ドライバアップデートを適用してください。
 1. Solaris のアップグレードを行います。このときにはまだ cadp ドライバアップデートを適用しないでください。
 2. システムをリブートします。
 3. システムが正常にリブートされたら、ドライバアップデートのフロッピーディスクをフロッピードライブに挿入し、次のようにしてドライバアップデートを適用します。

DOS フォーマットのファイルシステムをマウントします。

```
# mount -Fpcfs /dev/diskette0 /mnt
```

ディレクトリを移動します。

```
# cd /mnt/DU/sol_27/i86pc/Tools
```

ドライバアップデートをインストールします。

```
# ./install.sh -i
```

再構成リブートを実行します。

制限事項と注意事項

- 内部 wide インタフェース上の narrow SCSI CD-ROM ドライブを使用しているときに問題が発生した場合は、Adaptec 構成ユーティリティで、そのデバイスに対する「negotiate wide」および「negotiate sync」のどちらか一方またはその両方を使用不可にしてください。

- narrow 内部コネクタを使用しているときに問題が発生した場合は、Adaptec 構成ユーティリティで「de-selection」を使用不可にしてください。
- 富士通製 narrow ディスク (M1603SAU) は、無効なキュータグ ID で再選択することがわかっています。これは SCSI プロトコル違反なので、cadp ドライバが正しく動作しなくなります。これを防止するのは難しいので、これらのターゲットに対するタグ付きキューを使用不可にすることが最善の方法です。

富士通製 M1603S-512 ディスクがあるかどうかを調べるには `iostat -E` コマンドを使用してください。このディスクが検出された場合は、
/kernel/drv/cadp.conf ファイルを編集して以下のプロパティを追加してください。

```
target n -scsi -options=0x1f78 (n はターゲット番号です)
```

- IBM 製外部 wide ディスク (DFHSS2W, Revision 1717) はサポートされていません。

構成の手順

Adaptec 構成ユーティリティを使用します。

- 各 SCSI デバイスが固有の SCSI ID を持つように構成してください。「Advanced Configuration Options」メニューで「Plug N Play SCAM Support」を「Disabled」に設定してください。

必ず SCSI チェーン上の両端のデバイスが終端になるようにしてください。同じ wide チェーン上に wide (16 ビット) と narrow (8 ビット) のデバイスが混在している場合、wide デバイスがチェーンの終端にあるようにしてください。narrow デバイスがチェーンの終端にある場合、同じチェーン上の wide デバイスは low バイトだけを終了させます。これは不正な構成です。

- 複数のコントローラ (または埋め込み型コントローラ) がある場合、1つのコントローラにつき1つの IRQ を使用するようにしてください。
- 指示があった場合、ホストバスアダプタ付きのスロットに対するバスマスターを使用可能にしてください。
- 旧式のディスクドライブ、テープドライブ、大部分の CD-ROM デバイスについては、SCSI データの転送スピードの最大値を 5.0 Mbps に設定してください。
- (使用する場合は) 1 GB を超える容量のディスクのサポートを有効にしてください。

LSI Logic (旧 Symbios Logic または NCR) 53C810, 53C810A, 53C815, 53C820, 53C825, 53C825A, 53C860, 53C875, 53C875J, 53C876, 53C895 HBA

Solaris デバイスドライバ:	ncrs
デバイスタイプ:	SCSI
アダプタ:	LSI Logic (以前の Symbios Logic または NCR) 53C810, 53C810A, 53C815, 53C820, 53C825, 53C825A, 53C860, 53C875, 53C875J, 53C876, 53C895
バスタイプ:	PCI

構成の前に

制限事項と注意事項

- NCR BIOS と Solaris fdisk プログラムは非互換なので、Solaris ソフトウェアをインストールする前に、DOS バージョンの FDISK (またはそれと同機能のユーティリティ) を使用して FDISK パーティションテーブル中にエントリを作成してください。シリンダ 0 から始まる DOS パーティションを少なくとも 1 シリンダ作成してください。DOS パーティションが作成されていないと、Solaris をインストールした後にシステムをリブートできません。
- 53C815、53C820、53C825、53C825A コントローラ付きの add-in カードは、バスマスター PCI スロットでのみ使用できます。PCI スロットが 2 つだけのマザーボード上では、通常両方の PCI スロットでバスマスターが使用可能です。3 つ以上の PCI スロットを持つマザーボード上、および複数の埋め込み型 PCI コントローラを持つマザーボード上では、一部の PCI スロットのバスマスターが使用不可の場合があります。
- LSI Logic SDMS BIOS および埋め込み型 53C810 または 53C810A コントローラを持つ PCI マザーボードの一部は、53C82x ファミリの LSI Logic SDMS BIOS を持つ add-in カードと正しく動作しません。マザーボード BIOS および add-in カードあるいはどちらか一方をアップグレードすると、上記のような衝突を避けることができます。

- マザーボード上に 53C810 チップが搭載されている初期の PCI システムでは、チップ上の割り込みピンが接続されていません。このようなシステムは Solaris ソフトウェアと共に使用できません。
- narrow ディスクをサポートするとされているカードの narrow コネクタに wide ターゲットを接続しないでください。このような構成はサポートされていません。
- Solaris の ncrs ドライバは Wide SCSI オプションをサポートしていません。add-in 53C8xx カードは、narrow ケーブル (8 ビット SCSI A ケーブル) 用および wide ケーブル (16 ビット SCSI P ケーブル) 用のコネクタを含みます。SCSI P ケーブルを使用している SCSI Wide コネクタにデバイスを接続することができませんが、Solaris ncrs ドライバは Wide Data Transfer オプションを開始または受け付けません。接続されたデバイスは 8 ビット narrow モードで動作します。
- ご利用のアダプタが LSI Logic SCSI Configuration ユーティリティ (Control-C キーを押してアクセスする) をサポートしている場合は、「Host SCSI ID」(「Adapter Setup」メニュー中のオプション) の値を 7 以外にしないでください。
- 旧式のターゲットデバイスで問題が発生した場合は、/kernel/drv/ncrs.conf ファイルに次のエントリを追加してください。

```
targetN-scsi-options = 0x0;
```

N には、問題が発生しているターゲットの ID を指定します。

- Conner 10805 narrow SCSI ドライブを使用している場合は、次のような警告メッセージが表示されることがあります。

```
WARNING: /pci@0,0/pci1000,f@d(ncrs0):
invalid reselection(0,0)
WARNING: /pci@0,0/pci1000,f@d/sd@0,0(sd0):
SCSI transport failed: 'reset: retrying command'
```

ncrs.conf ファイルでタグ付きキューを使用不可にすると、上記の警告メッセージが表示されないようにすることができます。詳細は、ncrs(7D)のマニュアルページを参照してください。

- P90 およびそれよりも低速のプロセッサを使用している Pentium マザーボード (Intel NX チップ) の一部では、ncrs がハングしてコンソールに次のようなメッセージが表示されます。


```
WARNING: /pci@0,0/pci1000,3@6(ncrs0)
Unexpected DMA state:active dstat=c0<DMA-FIFO-empty,
master-data-parity-error>
```

これは、復旧不可能な状態を示しています。システムはncrs ドライバを使用してインストールされません。

- ncrs ドライバは 53C875 チップセット Revision 4 およびそれ以上をサポートしています。Revision 3 より前のものは、あまり普及していません。
- SDT7000/SDT9000 テープドライブを使用している場合、次のようなメッセージがコンソールに表示されることがあります。

```
Unexpected DMA state: ACTIVE. dstat=81<DMA-FIFO-empty,illegal-instruction>
```

上記のインスタンスでは、システムを回復させてテープドライブを使用できます。tar を使用して、テープドライブのテープヘッファイルを追加したりテープからファイルを抽出したりできます。

Solaris 7 5/99

LSI Logic (Symbios) 64 ビット PCI デュアルチャネル Ultra2 SCSI 53C896 HBA

Solaris デバイスドライバ:	symhis1
デバイスタイプ:	SCSI
アダプタ:	SYM22910 (チャンネル A および B の両方が SE および LVD モードをサポート)。SYM21002 (チャンネル A は SE のみをサポート、チャンネル B は SE および LVD モードをサポート)
バスタイプ:	PCI

構成の前に

制限事項と注意事項

- Ultra2 SCSI LVD 転送では、必ず Ultra2 SCSI LVD 準拠の SCSI ケーブルを使用してください。最高のパフォーマンスを得られるように、デバイスを約 15 cm から 20 cm の間隔を空けて置いてください。
- 53C896 チップと古い 53C8xx チップの両方がマザーボードに組み込まれている場合、システムのブート時に BIOS システムは古い 53C8xx チップの方を先に認識します。この場合、新しい Symbios SDMS BIOS がすべての 53C8xx を認識するまでお待ちください。Symbios SDMS BIOS は、新しい 53C896 チップをサポートしています。

古い方の BIOS ユーティリティが起動しないように、コントローラの古い 53C8xx BIOS をフラッシュしてください。

最新の Symbios SDMS BIOS は、[http://www.symbios.com/techsupport/pci_sw.htm#Symbios CPI BIOS & Flash Utility](http://www.symbios.com/techsupport/pci_sw.htm#Symbios%20CPI%20BIOS%20&%20Flash%20Utility) からダウンロードすることができます。

- 53C896 チップのリビジョン B0 および C0 にハードウェア上の問題があるため、symhis1 ドライバが 64 ビット PCI スロットで正しく動作しません。問題が発生したとき、symhis1 ドライバが SCSI バスをリセットします。この問題を回避するには、53C896 チップリビジョン C1 をアップグレードしてください。

53C896 チップのその他のリビジョンでも、古い PCI チップおよび設計との間に、ハードウェア互換性がない場合があります。53C896 チップの各リビジョンにおけるすべての問題を、LSI Logic の Web サイト(<http://www.lsil.com>)で参照することができます。

- LVD テクノロジーにファームウェア互換性がない場合があります。LVD SCSI バスを正しく構成しているのに SCSI エラーが発生した場合は、ご購入先にお問い合わせの上、アップデートされたハードウェアを入手してください。

Solaris 7 3/99

物理アドレス拡張 (PAE) モード

Pentium Pro のリリース時に、物理アドレス拡張 (PAE, Physical Address Extension) モードが上位プロセッサに対して導入されました。この PAE モードを使用すると、Intel 版 Solaris は物理メモリーを最大 32 G バイトまでアドレス指定することができますようになります。個々のプロセスについては、仮想アドレス空間を最大 3.5 G バイトまでしか使用できません。

PAE モードによって、データベースやメモリーを多く使用するアプリケーションについて、複数のインスタンスを実行することができます。また、より多くのユーザーが、ネットワークを介してあるマシンを使用できるようになります。

DAC (Dual Address Cycle) をサポートする PCI ディスクコントローラを使用するのが最適です。そのような PCI ディスクコントローラは、どのような物理的な宛先とでも、データの転送 (入出力) を行うことができます。物理メモリーが 4 G バイトしかないカードでデータを転送するためには、システムがメモリーをコピーする必要がありますので、パフォーマンスが低下する場合があります。



注意 - PAE モードの利点を生かすことができないデバイスドライバもあります。Sun では、Sun が独自に開発した PCI デバイスドライバを、4 G バイト以上のメモリーを持つ x86 マシン上でテスト済みです。Sun の OEM 提携会社では、各会社が提供している PCI デバイスドライバを、4 G バイト以上のメモリーを持つ x86 マシン上でテストする予定です。ただし、サードパーティ製のデバイスドライバをシステムに追加すると、動作が不安定になったりパニックが発生して、データが失われることもあります。システムの動作が不安定になってもそのドライバを使用する必要がある場合は、PAE モードのサポートを無効にしてください。

PAE モードのサポートを無効にする

PAE モードのサポートを無効にするには、次の手順を実行してください。

1. システムをリブートします。
2. **Esc** キーを押して、自動ブートを中断します。

Solaris Device Configuration Assistant (Solaris デバイス構成用補助) が起動します。

3. 「**Boot Solaris**」画面が表示されるまで、**[F2_Continue]** を押します。
4. **[F4_Boot Tasks]** を押します。
「Boot Tasks」画面が表示されます。
5. **[View/Edit Property Settings]** を選択します。
「View/Edit Property Settings」画面が表示されます。
6. **[F4_Create]** を押します。
「Create Property」画面が表示されます。
7. 「**Specify Property Name**」フィールドに `mmu-modlist` と入力して、**Enter** キーを押します。
8. 「**Specify Value**」フィールドに `mmu32` と入力して、**Enter** キーを押します。
「Updating」画面に、Updating Saved Configuration information... というメッセージが表示されます。プロパティと値が正しく保存されたら、「View/Edit Property Settings」画面が表示されます。
9. **[F2_Back]** を押します。
「Boot Tasks」画面が表示されます。
10. **[F3_Back]** を押します。
マシン上のドライバがロードされた後に、「Boot Solaris」画面が表示されます。
11. 通常と同じようにして、システムのブートを継続します。